
SIEMENS



Catalogo Rapido

Edizione 2024

SENTRON


# Apparecchi Modulari e Fusibili BT

siemens.it/EP

## SENTRON
## Qualità, affidabilità e innovazione

Gli edifici e i processi industriali automatizzati, i requisiti più stringenti in materia di efficienza energetica e l'evoluzione dei carichi elettrici stanno avendo un impatto significativo sulla distribuzione di energia elettrica. I prodotti e le soluzioni per la distribuzione dell'energia devono essere altamente flessibili e sicuri, digitali e facilmente integrabili.

Il portfolio completo di dispositivi di protezione SENTRON si presta all'impiego in infrastrutture, industria, edifici residenziali e strutture commerciali. Indipendentemente dal tuo settore e dalle tue esigenze troverai una serie di prodotti che rispecchia le tue aspettative e, in accordo alle normative vigenti, ti offre tutto il necessario per ottenere il massimo livello di sicurezza.



I prodotti e i sistemi elencati in questo catalogo sono distribuiti/realizzati utilizzando un sistema certificato di gestione della qualità in conformità con la norma EN ISO 9001 (Registro Certificati Nr.1210016950 TMS). Il certificato TUV è riconosciuto in tutti i paesi IQNet.

Le informazioni riportate in questo catalogo contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l'evolversi dei prodotti o non essere sempre appropriate, nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente concordate in fase di definizione del contratto. Con riserva di disponibilità di fornitura e modifiche tecniche. Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure denominazioni di prodotti della Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei proprietari.

# SENTRON
# Apparecchi Modulari e Fusibili BT




Apparecchi modulari e fusibili COM-Wireless 1/1

Fotovoltaico e Mobilità elettrica 2/1

Residenziale 3/1

Arc Fault Detection Devices (AFDD) 4/1

Protezione 5/1

Comando e Segnalazione 6/1


Controllo 7/1

Misura 8/1

Fusibili di Bassa Tensione 9/1

Quadri centralino 10/1

# Apparecchi modulari e fusibili COM-Wireless




## Siete pronti per il futuro?

Grazie ai dispositivi di protezione di ultima generazione, Siemens ti consentirà di portare la digitalizzazione fino ai circuiti terminali degli impianti elettrici. Grazie ai nuovi apparecchi modulari e fusibili COM, sarà possibile riconoscere i carichi caratterizzati da un maggiore consumo energetico e avere segnalazioni utili sia ad evitare interventi indesiderati che a programmare in modo più funzionale la manutenzione dell'impianto. Tutti i dati vengono raccolti dal campo attraverso il nuovo gateway 7KN Powercenter 1000 in modalità wireless e possono essere visualizzati su pc, tablet o smartphone con la possibilità di connessione agli strumenti di analisi e agli ambienti digitali anche in Cloud.



1


Introduzione 1/2

Panoramica di sistema 1/4

Interruttori magnetotermici 5SL6 COM 1/7

Interruttori Magnetotermici con RCM integrato 5SL6 COM 1/8

AFDD con magnetotermico integrato 5SV6 COM 1/9

Comandi motorizzati 5ST3 COM 1/10

Contatti ausiliari 5ST3 COM 1/11

Contatti ausiliari 3RV2 COM 1/12

Fusibili 3NA COM 1/13

Sintesi Funzionalità 1/14

7KN Powercenter 1000 1/16

Gestione dei dati 1/17

7KN Powercenter 3000 1/19

LOGO! 8.3 1/20

Alimentatori e protezioni per 24 V c.c. 1/21

Applicazioni 1/22

# Apparecchiature con funzioni di misura e comunicazione

## Una scelta sicura. Ora ancora più intelligente!




**Proteggere e monitorare i circuiti terminali**

I dispositivi protezione come gli interruttori magnetotermici modulari o gli AFDD sono utilizzati in prossimità delle utenze finali e in caso di sovraccarico, cortocircuito o guasto da arco, disconnettono il circuito interessato dalla rete. Gli interruttori magnetotermici compatti 5SL6 COM, da oggi disponibili anche con RCM integrato, e gli AFDD con magnetotermico integrato 5SV6 COM sono ora in grado di misurare corrente, potenza e energia oltre a comunicare informazioni sullo stato del dispositivo, la temperatura e la natura di eventuali guasti nel circuito. Grazie ai nuovi contatti ausiliari e ai nuovi comandi motorizzati 5ST3 COM, anche tutti gli interruttori magnetotermici standard 5SY, 5SP4 e 5SL, gli interruttori differenziali 5SV3 e 5SV4 e i magnetotermici differenziali 5SU1 e 5SV1, possono essere integrati nel nuovo sistema di comunicazione con il minimo sforzo. I dispositivi COM si connettono in modalità wireless al concentratore 7KN Powercenter 1000 che ha il compito di raccogliere i valori misurati per renderli disponibili a dispositivi mobili, PC, interfacce IoT di livello superiore o in Cloud. Incrementare il livello di monitoraggio e la sicurezza dell'impianto ora è quindi molto più semplice.

**Raccolta e trasmissione dati**

I dispositivi 7KN POC1000 raccolgono i dati degli interruttori 5SL6 COM e 5SV6 COM, dai fusibili 3NA COM e degli ausiliari 5ST3 COM e 3RV2 COM rendendoli disponibili per future analisi. Possono essere connessi in wireless, tramite protocollo ZigBee, fino ad un massimo di 24 apparecchiature. I valori misurati vengono memorizzati nel 7KN Powercenter 1000 per un massimo di 30 giorni. I dati possono essere acquisiti in loco, mediante connessione Bluetooth, sfruttando la SENTRON powerconfig mobile app oppure inviati a sistemi di analisi più evoluti tramite Modbus TCP. È possibile gestire il sistema col software di configurazione SENTRON powerconfig e col software di monitoraggio SENTRON powermanager, per una più facile e precisa valutazione dei dati. Per la trasmissione a un web server o applicazioni cloud è sufficiente collegare al sistema il dispositivo 7KN Powercenter 3000 oppure LOGO! 8.3.



**Raccolta e trasmissione dei valori misurati in modalità Wireless**

Le apparecchiature con funzioni di comunicazione sono in grado di rilevare e trasmettere lo stato, la temperatura, il numero di cicli di commutazione e le ore di funzionamento. Grazie ai contatti ausiliari 5ST3 COM e 3RV2 COM è possibile discriminare le commutazioni manuali rispetto all'intervento per guasto.
Gli interruttori magnetotermici compatti 5SL6 COM permettono di distinguere il sovraccarico da cortocircuito, mentre gli AFDD 5SV6 COM differenziano i guasti da arco serie rispetto a quelli da arco parallelo e segnalano l'intervento per sovratensione. Tutte le apparecchiature rendono disponibile anche corrente, tensione, energia, potenza, frequenza di rete e temperatura.
I nuovi 3NA COM nascono invece allo scopo di garantire una veloce e sicura transizione digitale delle reti di distribuzione dell'energia, l'unità elettronica di misura è stata integrata, rispettando lo standard NH grandezza 2 al fine di agevolare le operazioni di retrofit sui quadri esistenti. Questi fusibili di nuova generazione sono in grado di comunicare, sempre in modalità wireless, con il 7KN Powercenter 1000 i dati relativi allo stato della presenza rete, la temperatura e alla corrente assorbita dalla linea.

| | |
|---|---|
| **Segnalazione di superamento soglie impostate** | • Prevenzione degli sganci indesiderati, maggiore continuità di servizio |
| **Misurazione di corrente, tensione, potenza e energia** | • Monitoraggio energetico completo dei circuiti terminali |
| **Contatore dei cicli di commutazione, ore di funzionamento e guasti** | • Manutenzione preventiva<br>• Manutenzione predittiva |
| **Pilotaggio e richiusura da remoto** | • Funzioni di autorichiusura e gestione dell'interruttore da remoto |
| **Analisi su corrente, tensione, frequenza e temperatura** | • Informazioni sui malfunzionamenti delle apparecchiature sui circuiti termali |
| **Distinzione tra manovra e guasto** | • Ricerca guasti semplificata e tempi di fermo impianto ridotti |
| **Monitoraggio della corrente di dispersione** | • Identificazione delle forme d'onda della corrente di dispersione |
| **Auto test dei differenziali e controllo dell'isolamento** | • Auto test del differenziale programmabile. Richiusura automatico con controllo dell'isolamento. |

# Panoramica di sistema



## 5SL6 COM Interruttori Magnetotermici Compatti



- Nuovi interruttori magnetotermici compatti con funzioni di misura e comunicazione
- Esecuzione 1P+N in 1 u.m., correnti da 2 a 32 A, caratteristiche d'intervento B e C, potere d'interruzione Icn=6000 A secondo CEI EN 60898-1
- Comunicazione wireless verso 7KN Powercenter 1000
- Invio di informazioni relative allo stato dell'interruttore, con indicazione della causa dell'intervento (sovraccarico o cortocircuito)
- Contatore cicli di lavoro e numero di aperture su guasto
- Indicazione della temperatura di lavoro del dispositivo
- Misurazione di corrente, tensione, potenza e energia

## 5SL6-MF COM Interruttori Magnetotermici Compatti con RCM

new



- Nuovi interruttori magnetotermici compatti con RCM e funzioni di misura e comunicazione
- Esecuzione 1P+N in 1 u.m., correnti da 2 a 32 A, caratteristiche d'intervento B e C, potere d'interruzione Icn=6000 A secondo CEI EN 60898-1
- Comunicazione wireless verso 7KN Powercenter 1000
- Invio di informazioni relative allo stato dell'interruttore, con indicazione della causa dell'intervento (sovraccarico o cortocircuito)
- Contatore cicli di lavoro e numero di aperture su guasto
- Indicazione della temperatura di lavoro del dispositivo
- Misurazione di corrente, tensione, potenza e energia
- Monitoraggio completo della corrente di dispersione verso terra

## 5SV6 COM AFDD con Magnetotermico Integrato



- Nuovi AFDD con magnetotermico integrato con funzioni di misura e comunicazione
- Esecuzione 1P+N in 1 u.m., correnti da 6 a 32 A, caratteristiche d'intervento B e C, potere d'interruzione Icn=6000 A secondo CEI EN 60898-1
- Protezione contro i guasti da arco elettrico serie e parallelo in accordo alla CEI EN 62606
- Comunicazione wireless verso 7KN Powercenter 1000
- Invio di informazioni relative allo stato dell'interruttore, con indicazione della causa dell'intervento (sovraccarico, cortocircuito, arco serie o parallelo)
- Contatore cicli di lavoro e numero di aperture su guasto
- Indicazione della temperatura di lavoro del dispositivo
- Misurazione di corrente, tensione, potenza e energia


## **5ST3 COM** Contatto Ausiliario



- Nuovi contatti ausiliari con funzioni di comunicazione
- Assemblabili a tutti i dispositivi di protezione modulare SENTRON:
  - interruttori magnetotermici 5SY, 5SL e 5SP4
  - interruttori differenziali puri 5SV3 e 5SV4
  - interruttori magnetotermici differenziali 5SU1 e 5SV1
  - sezionatori 5TE2 e 5TL1
  - sezionatori fusibilati MINIZED D02 5SG71
- Alimentazione 24 V c.c.
- Comunicazione wireless verso 7KN Powercenter 1000
- Invio di informazioni relative allo stato dell'interruttore
- Contatore cicli di lavoro e numero di aperture su guasto del dispositivo associato
- Indicazione della temperatura di lavoro del dispositivo associato

## **5ST3 COM** Comando Motorizzato COM

new



- Nuovi comandi motorizzati con funzioni di comunicazione
- Assemblabili a tutti i dispositivi di protezione modulare SENTRON:
  - interruttori magnetotermici 5SY, 5SL e 5SP4
  - interruttori differenziali puri 5SV3 e 5SV4
  - interruttori magnetotermici differenziali 5SU1 e 5SV1
  - sezionatori 5TE2 e 5TL1
- Alimentazione 24 V c.c.
- Comunicazione wireless verso 7KN Powercenter 1000
- Possibilità di pilotare l'interruttore associato mediante 7KN Powercenter 1000
- Invio di informazioni relative allo stato dell'interruttore
- Funzione di ARD (richiusura automatica) con test dell'isolamento prima della richiusura
- Funzione di AutoTEST con possibilità di scaricare reportistica

## **3RV2 COM** Contatto Ausiliario 3RV2

new



- Nuovi contatti ausiliari con funzioni di comunicazione
- Assemblabili a tutti i dispositivi della serie 3RV2
- Alimentazione 24 V c.c.
- Comunicazione wireless verso 7KN Powercenter 1000
- Invio di informazioni relative allo stato dell'interruttore
- Contatore cicli di lavoro e numero di aperture su guasto del dispositivo associato
- Indicazione della temperatura di lavoro del dispositivo associato
- Indicazione della causa dell'intervento (sovraccarico o o cortocircuito)

# Panoramica di sistema



## 3NA COM Fusibili



- Nuovi fusibili con funzioni di misura e comunicazione
- Classe d'impiego gG, correnti da 100 a 315 A, grandezza costruttiva NH 2, potere d'interruzione 100 kA, tensione nominale 400 V c.a.
- Disponibili i ricambi sia per elementi fusibili che per l'unità elettronica
- Comunicazione wireless verso 7KN Powercenter 1000
- Invio di informazioni relative allo stato del fusibile
- Contatore ore di lavoro
- Indicazione della temperatura di lavoro del dispositivo
- Misurazione della corrente di linea

## 7KN Powercenter 1000



Il nuovo Powercenter 1000 è in grado di raccogliere i dati dai dispositivi COM senza connessioni fisiche (Powercenter 1000 e i dispositivi COM devono essere installati all'interno dello stesso quadro elettrico, distanza massima 2,5 metri)

- Possibilità di connessione con un massimo di 24 dispositivi (5SL6 COM, 5SV6 COM, 5ST3 COM, 3RV2 COM e 3NA COM)
- Possibilità di connessione con dispositivi mobile direttamente in campo con Bluetooth
- Possibilità di esportare i dati verso dispositivi di gestione superiori in Modbus TCP
- Alimentazione 24 V c.c.

## 7KN Powercenter 3000




- Concentratore dati
- Web server integrato
- Reportistica dei valori energetici
- Comunicazione Modbus TCP
- Memoria interna di 30 GB
- Connettività con Insights Hub e Cloud di terze parti
- Conforme alla ISO 50001

## LOGO! 8.3




- Modulo logico programmabile
- Completo di I/O digitali e espandibile con I/O analogici
- Supporta comunicazione in MODBUS TCP/IP
- Connettività al Cloud integrata per visualizzazione e comando da remoto

# 5SL6-MC COM

## Interruttori magnetotermici compatti 6000 A, con funzioni di misura e comunicazione

**5SL60-MC**

CE

**CEI EN 60898**



**Caratteristica B**

| $I_n$ (A) | 1P+N - 1 u.m. |
|---|---|
| 2 | **5SL6002-6MC** |
| 4 | **5SL6004-6MC** |
| 6 | **5SL6006-6MC** |
| 10 | **5SL6010-6MC** |
| 13 | **5SL6013-6MC** |
| 16 | **5SL6016-6MC** |
| 20 | **5SL6020-6MC** |
| 25 | **5SL6025-6MC** |
| 32 | **5SL6032-6MC** |

**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | 1P+N - 1 u.m. |
|---|---|
| 2 | **5SL6002-7MC** |
| 4 | **5SL6004-7MC** |
| 6 | **5SL6006-7MC** |
| 8 | **5SL6008-7MC** |
| 10 | **5SL6010-7MC** |
| 13 | **5SL6013-7MC** |
| 16 | **5SL6016-7MC** |
| 20 | **5SL6020-7MC** |
| 25 | **5SL6025-7MC** |
| 32 | **5SL6032-7MC** |

## Dati tecnici

| | | **5SL60-MC** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60898-1, CEI EN 62020 |
| Approvazioni | | VDE, RED |
| **Dati principali** | | |
| Corrente nominale | | 2 ... 32 A |
| Tensione nominale | | 230 V c.a. |
| Numero di poli | | 1P + N |
| Caratteristiche d'intervento | | B \| C |
| Potere d'interruzione $I_{cn}$ | secondo CEI EN 60898-1 | 6 kA |
| **Tensioni operative** | | |
| Tensione massima | | 250 V c.a. |
| Tenuta all'impulso $U_{imp}$ | | 4 kV |
| Frequenza nominale | | 50 Hz |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 0,75 ... 16 $mm^2$ |
| | cavo flessibile con puntalino | 0,75 ... 10 $mm^2$ |
| Max. coppia di serraggio | | 1,5 ... 2,5 Nm |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -25 ... +60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | | -40 ... +75 °C |
| Grado di inquinamento \| Categoria di sovratensione | | 2 \| III |
| **Funzioni aggiuntive** | | |
| Funzioni di comunicazione e misura | | Si |
| Interfaccia | 7KN powercenter 1000 | Wireless |

# 5SL6-MF COM

## Interruttori magnetotermici compatti 6000 A con RCM integrato, con funzioni di misura e comunicazione

**5SL60-MF**
CE
**CEI EN 60898**
**CEI EN 62020**

new



1

**Caratteristica B**

| $I_n$ (A) | 1P+N - 1 u.m. |
|---|---|
| 6 | **5SL6006-6MF** |
| 10 | **5SL6010-6MF** |
| 13 | **5SL6013-6MF** |
| 16 | **5SL6016-6MF** |
| 20 | **5SL6020-6MF** |
| 25 | **5SL6025-6MF** |
| 32 | **5SL6032-6MF** |

**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | 1P+N - 1 u.m. |
|---|---|
| 2 | **5SL6002-7MF** |
| 4 | **5SL6004-7MF** |
| 6 | **5SL6006-7MF** |
| 8 | **5SL6008-7MF** |
| 10 | **5SL6010-7MF** |
| 13 | **5SL6013-7MF** |
| 16 | **5SL6016-7MF** |
| 20 | **5SL6020-7MF** |
| 25 | **5SL6025-7MF** |
| 32 | **5SL6032-7MF** |

## Dati tecnici

| | | **5SL60-MF** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60898-1 |
| Approvazioni | | VDE, RED |
| **Dati principali** | | |
| Corrente nominale | | 2 ... 32 A |
| Tensione nominale | | 230 V c.a. |
| Numero di poli | | 1P + N |
| Caratteristiche d'intervento | | B \| C |
| Potere d'interruzione $I_{cn}$ | secondo CEI EN 60898-1 | 6 kA |
| **Tensioni operative** | | |
| Tensione massima | | 250 V c.a. |
| Tenuta all'impulso $U_{imp}$ | | 4 kV |
| Frequenza nominale | | 50 Hz |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 0,75 ... 16 $mm^2$ |
| | cavo flessibile con puntalino | 0,75 ... 10 $mm^2$ |
| Max. coppia di serraggio | | 1,5 ... 2,5 Nm |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -25 ... +60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | | -40 ... +75 °C |
| Grado di inquinamento \| Categoria di sovratensione | | 2 \| III |
| **Funzioni aggiuntive** | | |
| Funzioni di comunicazione e misura | | Si |
| Funzioni di monitoraggio della corrente verso terra | | Si |
| Interfaccia | 7KN powercenter 1000 | Wireless |

# 5SV6 COM

## AFDD con magnetotermico integrato 6000 A, con funzioni di misura e comunicazione

**5SV6-MC**

CE

**CEI EN 62606**

**CEI EN 60898**



**Caratteristica B**

| $I_n$ (A) | 1P+N - 1 u.m. |
|---|---|
| 6 | **5SV6016-6MC06** |
| 10 | **5SV6016-6MC10** |
| 13 | **5SV6016-6MC13** |
| 16 | **5SV6016-6MC16** |
| 20 | **5SV6016-6MC20** |
| 25 | **5SV6016-6MC25** |
| 32 | **5SV6016-6MC32** |

**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | 1P+N - 1 u.m. |
|---|---|
| 6 | **5SV6016-7MC06** |
| 10 | **5SV6016-7MC10** |
| 13 | **5SV6016-7MC13** |
| 16 | **5SV6016-7MC16** |
| 20 | **5SV6016-7MC20** |
| 25 | **5SV6016-7MC25** |
| 32 | **5SV6016-7MC32** |

1

## Dati tecnici

| | | **5SV6-MC** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 62606, CEI EN 60898-1 |
| **Dati principali** | | |
| Corrente nominale | | 6 ... 32 A |
| Tensione nominale | | 230 V c.a. |
| Numero di poli | | 1P + N |
| Caratteristiche d'intervento | | B \| C |
| Potere d'interruzione $I_{cn}$ | secondo CEI EN 60898-1 | 6 kA |
| **Tensioni operative** | | |
| Tensione massima | | 250 V c.a. |
| Frequenza nominale | | 50 Hz |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 0,75 ... 16 $mm^2$ |
| | cavo flessibile con puntalino | 0,75 ... 10 $mm^2$ |
| Max. coppia di serraggio | | 1,5 ... 2,5 Nm |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -25 ... +60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | | -40 ... +75 °C |
| Grado di inquinamento \| Categoria di sovratensione | | 2 \| III |
| **Funzioni aggiuntive** | | |
| Funzioni di comunicazione e misura | | Si |
| Interfaccia | 7KN powercenter 1000 | Wireless |

# 5ST3 COM

## Comandi motorizzati COM

**5ST3**

CE

new



| Descrizione | CA e CS fisici integrati | AutoTest | Riarmo Automatico[1] | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Versione STANDARD | si | no | si | 2 | **5ST3072-0MC** |
| Versione TOP | no | si | si | 2,5 | **5ST3073-0MC** |

## Adattatori per comandi motorizzati modulari

**5ST38**

CE



| | Esecuzione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Adattatore per 5SY, 5TE2 e 5SP4 | 1P, 1P+N, 2P | **5ST3820-1** |
| | 3P, 4P | **5ST3820-2** |
| Adattatore per 5SL e 5TL | 1P, 1P+N, 2P | **5ST3820-6** |
| | 3P, 4P | **5ST3820-7** |
| Adattatore per 5SM2[3] | 2P - 3P - 4P | **5ST3820-3** |
| Adattatore per 5SU1[4] | 1P+N - 2P | **5ST3820-5** |
| Adattatore per 5SV | 1P+N - 3P+N | **5ST3820-6** |

Note:
[1] La versione STANDARD ha la funzione di ARD senza controllo della corrente di guasto prima del ripristino (non dotati di controllo dell'isolamento). La versione "TOP" è dotata di controllo della corrente di guasto prima della richiusura
[3] L'adattatore di montaggio per il blocco differenziale va sempre abbinato all'adattatore relativo all'interruttore magnetotermico impiegato. Impiegabile soltanto per combinazioni tra 5SY e 5SM2. Non è possibile installare il motore per combinazioni 5SL+5SM2 e 5SP4+5SM2.
[4] Compatibili soltanto con 5SU1.-KK, 5SU1.-LB, 5SU1.-FA

| Dati tecnici | | 5ST3072-0MC | 5ST3073-0MC |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 50557, CEI EN 63024 | CEI EN 50557, CEI EN 63024 |
| Approvazioni | | RED | RED |
| **Funzionamento** | | | |
| Durata elettrica | Cicli di lavoro | 10000 | 10000 |
| Massimo numero di manovre al minuto | | 2 | 2 |
| Numero di riarmi automatici | | 3 (programmabili) | 3 (programmabili) |
| Controllo dell'isolamento prima del riarmo | | - | ■ |
| AutoTest del differenziale | | - | ■ |
| Pilotaggio tramite PowerCenter 1000 | | Si | Si |
| Selettore On/Off lucchettabile | | ■ | ■ |
| Contatto ausiliario integrato | | 1 CA in scambio + 1 CS in scambio 1 in scambio (elettronico) 2 A; 250 V | - |
| **Morsetti** | | | |
| Sezione | | 0.5 ... 1.5 mm2 (AWG 14 ... 30) | 0.5 ... 1.5 mm2 (AWG 14 ... 30) |
| Coppia di serraggio | | 0.2 ... 0.25 Nm (2.0 lb-in) | 0.2 ... 0.25 Nm (2.0 lb-in) |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura di esercizio / stoccaggio | | –40 ... +55 °C | –40 ... +55 °C |
| Grado di protezione | | IP20 | IP20 |
| Grado d'inquinamento | | 3/II | 3/II |

# 5ST3 COM

## Contatto ausiliario con funzioni di comunicazione

**5ST3 COM**

CE



| Compatibili con | Tensione di alimentazione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| 5SY, 5SL, 5SP, 5TE, 5TL, 5SG71, 5SU[1],5SV[2] | 24 V c.c. | **5ST3062-0MC** |

[1] Esclusi 5SU1-FP e 5SU1-FR. Necessario elemento di connessione 5ST3805-1
[2] Esclusi 5SV5

| Dati tecnici | | 5ST3062-0MC |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60669-2-5 |
| Approvazioni | | RED |
| **Dati principali** | | |
| Tensione di alimentazione | | 24 V c.c., SELV |
| Tolleranza | | +/- 20% |
| Assorbimento | | 20 mA |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | | 0,2 ... 1,5 $mm^2$ |
| Tipologia di connessione | | Molla |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -25 ... +60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | | -40 ... +85 °C |
| Grado di inquinamento \| Categoria di sovratensione | | 2 \| III |
| **Funzioni aggiuntive** | | |
| Interfaccia | 7KN powercenter 1000 | Wireless |
| Valori rilevati | Temperatura | Precisione 1 ° C con monitoraggio del valore limite (1 ora ogni 1 minuto e 7 giorni ogni 15 minuti) |
| | Contatore cicli di commutazione | Numero cicli manuali con monitoraggio del valore limite |
| | Contatore scatto | Numero interventi del dispositivo di protezione collegato con monitoraggio del valore limite |

# 3RV2 COM

## Contatto ausiliario con funzioni di comunicazione 3RV2 COM

**3RV2 COM**

CE

new



| Compatibili con | Tensione di alimentazione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| 3RV2 | 24 V c.c. | **3RV2921-5M** |

1

## Dati tecnici

| | | **3RV2921-5M** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60947-2 |
| Approvazioni | | RED |
| **Dati principali** | | |
| Tensione di alimentazione | | 24 V c.c., SELV |
| Tolleranza | | +/- 20% |
| Assorbimento | | 20 mA |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | | 0,2 ... 1,5 mm² |
| Tipologia di connessione | | Molla |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -25 ... +60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | | -40 ... +85 °C |
| Grado di inquinamento \| Categoria di sovratensione | | 2 \| III |
| **Funzioni aggiuntive** | | |
| Interfaccia | 7KN powercenter 1000 | Wireless |
| Valori rilevati | Temperatura | Precisione 1 ° C con monitoraggio del valore limite (1 ora ogni 1 minuto e 7 giorni ogni 15 minuti) |
| | Contatore cicli di commutazione | Numero cicli manuali con monitoraggio del valore limite |
| | Contatore scatto | Numero interventi del dispositivo di protezione collegato con monitoraggio del valore limite |
| | Stato dell'interruttore | Indicazione della causa di intervento (sovraccarico o cortocircuito). Indicazione On/Off/Trip |

# 3NA COM

## Fusibili con funzioni di misura e comunicazione, 3NA COM

**3NA COM**

CE



| | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Grandezza 2 | 100 | **3NA3230-4KK01** |
| Classe gG | 125 | **3NA3232-4KK01** |
| 400 V c.a. | 160 | **3NA3236-4KK01** |
| | 200 | **3NA3240-4KK01** |
| | 224 | **3NA3242-4KK01** |
| | 250 | **3NA3244-4KK01** |
| | 315 | **3NA3252-4KK01** |

## Ricambi: elemento fusibile, 3NA COM

**3NA COM**

CE



| | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Grandezza 2 | 100 | **3NA3230-4KK02** |
| Classe gG | 125 | **3NA3232-4KK02** |
| 400 V c.a. | 160 | **3NA3236-4KK02** |
| | 200 | **3NA3240-4KK02** |
| | 224 | **3NA3242-4KK02** |
| | 250 | **3NA3244-4KK02** |
| | 315 | **3NA3252-4KK02** |

## Ricambio: modulo comunicazione, 3NA COM

**3NX8**

CE




| | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Grandezza 2 | **3NX8201** |

## Dati tecnici

| | | **3NA COM** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60269-1, -2; EN 60269-1 |
| RED | Safety | EN 60669-2-5 |
| | Health | EN 62479 |
| | EMC | EN 63044-3/-5-3, EN 301489-17, EN 300480-17 |
| | Radio Spec | EN 300 328 |
| EMC | | EN 63 044-5-3, IEC 61000-6-2, IEC 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/--11 |
| Per urti, urti continui, caduta libera, prove ambientali | | IEC 60068-2-1/-2/-6/-27/-29/-30/-32 |
| Approvazioni | | VDE, KEMA KEUR |
| **Dati principali** | | |
| Grandezza costruttiva | | 2 |
| Classe d'impiego | | gG |
| Tensione nominale $V_n$ | | 400 V c.a. |
| Corrente nominale $I_n$ | | 100 ... 315 A |
| Potere d'interruzione nominale | | 100 kA |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -10 ... +55 °C |
| Temperatura di stoccaggio | | -10 ... +70 °C |
| Umidità relativa a 25°C, senza condensa | | Max. 95% |
| Grado di inquinamento | | 2 |
| **Funzioni di comunicazione e misura** | | |
| Funzioni di comunicazione e misura | | Si |
| Interfaccia | 7KN powercenter 1000 | Wireless |
| Range corrente misurabile | | 2,5 ... 440 A (RMS) |
| Accuratezza sulla misura di corrente | | +/- 1% |
| Potenza dissipata dall'unita elettronica | | 50 mW |
| Alimentazione dell'unità elettronica | | Autoalimentata |

# Sintesi funzionalità





| | 7KN Powercenter 1000 | Contatto ausiliario 5ST3 COM | Contatto ausiliario 3RV2 COM |
|---|---|---|---|
| **Comunicazione** | | | |
| Wireless | ■ | ■ | ■ |
| Modbus TCP | ■ | - | - |
| Bluetooth | ■ | - | - |
| Gateway | ■ | - | - |
| **Installazione** | | | |
| Guida DIN | ■ | ■ | ■ |
| Base / Sezionatore | - | - | - |
| **Valori rilevati** | | | |
| Valore medio delle misure | - | - | - |
| Temperatura | - | ■ | ■ |
| Corrente | - | - | - |
| Tensione | - | - | - |
| Potenza attiva, reattiva, apparente e cosφ | - | - | - |
| Energia attiva e apparente | - | - | - |
| Analisi corrente di dispersione verso terra | - | - | - |
| **Funzioni monitorate** | | | |
| Contatore delle ore di esercizio | ■ | ■ | ■ |
| Contatore delle ore di esercizio con carico | - | - | - |
| Conteggio manovre manuali | - | ■ | ■ |
| Conteggio interventi su guasto | - | ■ | ■ |
| Allarmi per monitoraggio dei valori limite | ■ | ■ | ■ |
| Aggiornamento Firmware da remoto | ■ | ■ | ■ |
| Rilevamento sovraccarico / cortocircuito | - | - | ■ |
| Rilevamento guasti da arco | - | - | - |
| **Attuazione** | | | |
| Apertura / Chiusura da remoto | - | - | - |
| Richiusura automatica (ARD) | - | - | - |
| Funzione di AutoTEST | - | - | - |







| Comando Motore 5ST3 COM | AFDD Magnetotermico 5SV6 COM | Magnetotermico 5SL6-MC COM | Magnetotermico + RCM 5SL6-MF COM | Fusibili 3NA COM |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| - | - | - | - | - |
| ■ | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| | | | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| - | - | - | - | ■ |
| | | | | |
| - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| - | ■ | ■ | ■ | - |
| - | ■ | ■ | ■ | - |
| - | ■ | ■ | ■ | - |
| - | - | - | ■ | - |
| | | | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| - | ■ | ■ | ■ | - |
| - | ■ | - | - | - |
| | | | | |
| ■ | - | - | - | - |
| ■ | - | - | - | - |
| ■ | - | - | - | - |

# 7KN Powercenter 1000

## Acquisizione e visualizzazione dei dati wireless per la distribuzione di energia in bassa tensione



**7KN Powercenter 1000**

Il concentratore 7KN Powercenter 1000 permette l'acquisizione dei dati da tutti dispositivi di protezione modulari e dai fusibili con funzioni di misura e comunicazione. L'implementazione di questa innovativa struttura aumenta la trasparenza del sistema, estendendo l'acquisizione dati anche ai circuiti terminali e consentendo l'attuazione di misure di ottimizzazione mirate all'efficientamento energetico e alla disponibilità d'impianto.
Il Powercenter 1000 è in grado di connettere in modalità wireless fino a 24 dispositivi COM, senza cablaggi e senza ulteriori ingombri che andrebbero a modificare la struttura del quadro elettrico.

È possibile garantire un'ampia disponibilità dei dati, grazie alla sua capacità di memorizzazione interna. Il design compatto del 7KN Powercenter 1000 (un'unità modulare), la semplice installazione su guida DIN e i terminali plug-in per l'alimentazione di 24 V c.c. garantiscono una veloce e sicura installazione del sistema. L'interfaccia Bluetooth integrata consente una semplice comunicazione e messa in servizio in loco tramite powerconfig o powerconfig mobile. Tramite l'interfaccia Modbus TCP è invece possibile la connessione a diversi sistemi di configurazione o monitoraggio energetico. Inoltre, questa interfaccia consente anche una connessione tramite, ad esempio, 7KN Powercenter 3000 o tramite LOGO! 8.3 alle applicazioni in Cloud.

### 7KN Powercenter 1000


7KN

CE



| Tensione | Assorbimento | Interfaccia | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| 24 V c.c. | 100 mA | Bluetooth, Ethernet (Modbus TCP) | **7KN1110-0MC00** |

### 7KN Powercenter 1000




- I dispositivi COM in campo comunicano wireless informazioni e misure al 7KN Powercenter 1000
- Mediante il 7KN Powercenter 1000 è possibile la parametrizzazione, l'aggiornamento del firmware e ulteriori elaborazioni dei dati



**Per maggiori informazioni:**

Guida di installazione rapida 7KN Powercenter 1000 (109791805)

Manuale Apparecchi modulari con funzioni di misura e comunicazione (109791806)

# Gestione dei dati

## Visualizzazione dati in locale mediante powerconfig mobile App



Visualizzazione dati tramite W-LAN




Router



Visualizzazione dati sul posto via Bluetooth



Powerconfig mobile App



Software powerconfig

- Visualizzazione dati in real time e memorizzati fino a 30 giorni
- Impostazione delle schermate
- Visualizzazione dei messaggi
- Importazione del progetto su PC con software powerconfig

## Visualizzazione e gestione dati tramite Software di energy monitoring powermanager





Router


Software di energy monitoring powermanger



- Rappresentazione grafica dei dati in real time e dello storico
- Archiviazione dati in SQL
- Visualizzazione di grandezze e stato del dispositivo
- Impostazione dei messaggi di allarme via E-Mail o SMS


# Gestione dei dati

## Visualizzazione e gestione dati in Cloud mediante 7KN Powercenter 3000






## Visualizzazione e gestione dati in Cloud mediante LOGO! 8.3






# 7KN Powercenter 3000

## Acquisizione e visualizzazione dati basata su Edge/IoT per la distribuzione di energia in bassa tensione

**7KN Powercenter 3000**

- Offre una gamma di interfacce per la digitalizzazione dei sistemi per la distribuzione di energia in bassa tensione:
  - Interfaccia web per una chiara panoramica di tutti i dispositivi collegati
  - Interfaccia con Insights Hub, il sistema operativo IoT di Siemens
  - Interfaccia di comunicazione Modbus TCP per diverse applicazioni, es. powermanager
- Disponibili i dati energetici nei 15 min per i dispositivi collegati come base per la gestione energetica secondo la ISO 50001
- Funzionalità di sicurezza IT per la protezione da accessi non autorizzati
- Semplice configurazione tramite powerconfig
- Design compatto, alimentazione a 24 V c.c.


Per maggiori informazioni
**www.siemens.com/powermonitoring**

1

## 7KN Powercenter 3000

| 7KN | Tensione | Interfaccia | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| CE | 24 V c.c. | Modbus TCP, http, Insights Hub | **7KN1310-0MC00-0AA8** |





# LOGO! 8.3

## Il micro controllore che va sul Cloud

**LOGO! 8.3**
LOGO! è il modulo logico programmabile compatto, intelligente e flessibile nato per garantire una facile implementazione di piccoli progetti di automazione e ingegnerizzazione dei sistemi elettrici. L'intuitiva programmazione a blocchi tramite il software LOGO! Soft Comfort permette a tutti di realizzare le proprie logiche di programma in modo semplice.
Grazie alla porta Ethernet integrata LOGO! supporta il protocollo MODBUS TCP/IP dalla versione 8.1, rendendo così possibile la connessione ad altri dispositivi, come il 7KN Powercenter 1000.

LOGO!8.3 integra la connettività con il cloud AWS aprendo così le porte al mondo IoT.
Tramite il modulo CMK2000 è possibile anche interfacciare LOGO! con sensori, attuatori e tutto il mondo KNX.
Tramite il tool grafico gratuito LOGO! Web Editor è possibile creare pagine web personalizzate e visualizzarle da remoto in ogni momento.

Per maggiori informazioni **www.siemens.it/logo**

## LOGO! 8.3

**6ED1**
CE



| Tipo | Tensione | IN | OUT relè | OUT transistor | Con display | Senza display |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 CE | 20 ... 29 V c.c. | 8 | - | 4 | **6ED1052-1CC08-0BA1** | **6ED1052-2CC08-0BA1** |
| 12/24 RCE | 11 ... 29 V c.c. | 8 | 4 | - | **6ED1052-1MF08-0BA1** | **6ED1052-2MD08-0BA1** |
| 24 RCE | 20 ... 29 V c.a./ c.c. | 8 | 4 | - | **6ED1052-1HB08-0BA1** | **6ED1052-2HB08-0BA1** |
| 230 RCE | 100 ... 253 V c.a.<br>85... 265 V c.c. | 8 | 4 | - | **6ED1052-1FB08-0BA1** | **6ED1052-2FB08-0BA1** |

Tutte le CPU sono espandibili con ingressi e uscite digitali e analogiche (max. 24 DI, 20 DQ, 8 AI, 8 AQ).
Per le CPU di LOGO! in versione 24 CE e 12/24 RCE, 4 DI sono ingressi veloci (max 5 KHz) e 4 possono essere impostati come ingressi analogici 0-10 V.

## LOGO! CMK2000 - Modulo di integrazione in rete KNX

**6BK1**
CE



| Modulo KNX | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| | **6BK1700-0BA20-0AA0** |

## LOGO! Soft Comfort

| Software di programmazione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Versione 8.3 | **6ED1058-0BA08-0YA1** |



# Alimentatori e protezioni per 24 V c.c.



## Alimentatore elettronico

**4AC2**

CE



| Tensione / Corrente in uscita | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| 24 V c.c. / 0,35 A | 2 | **4AC2402** |

Vedi Capitolo 6

## Alimentatori LOGO! Power

**6EP3**

CE



| Tensione / Corrente in uscita | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| 24 V c.c. / 0,6 A | 1 | **6EP3330-6SB00-0AY0** |
| 24 V c.c. / 1,3 A | 2 | **6EP3331-6SB00-0AY0** |
| 24 V c.c. / 2,5 A | 3 | **6EP3332-6SB00-0AY0** |
| 24 V c.c. / 4 A | 4 | **6EP3333-6SB00-0AY0** |

Per approfondimenti: **www.siemens.it/SITOP**

## Interruttori magnetotermici 1P + CA per circuiti 24 V c.c., 1 u.m.

**5SY1**

CE

**CEI EN 60934**

**UL 1077**



| $I_n$ (A) | Caratteristica F1 | Caratteristica F2 |
|---|---|---|
| 0,5 | **5SY1705-2** | **5SY1705-4** |
| 1 | **5SY1701-2** | **5SY1701-4** |
| 2 | **5SY1702-2** | **5SY1702-4** |
| 4 | **5SY1704-2** | **5SY1704-4** |

Vedi capitolo 5

## Morsetti con interruttore elettronico extra-rapido 1P + CA per circuiti 24 V c.c.

**5SK9**

CE

**CEI EN 60934**

**UL 1077**



| $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 1 | **5SK9101-1** |
| 2 | **5SK9102-1** |
| 3 | **5SK9103-1** |
| 4 | **5SK9104-1** |

Vedi capitolo 5

# Applicazioni

## Residenziale e piccolo terziario

**Soluzione**
- Protezioni modulari COM e protezioni standard dotate di contatto ausiliario COM
- Trasmissione dati con 7KN Powercenter 1000
- Raccolta e gestione dati con LOGO!

**Vantaggi per il cliente**
- Rilevamento tempestivo di eventuali guasti o anomalie
- Possibilità di ottimizzare i consumi energetici
- Possibilità di gestione dei carichi e implementazione di altre funzionalità grazie a LOGO! 8.3



**Monitoraggio energetico e gestione intelligente dei carichi**

## Infrastrutture

**Soluzione**
- Protezioni modulari COM e protezioni standard dotate di contatto ausialirio COM
- Trasmissione dati con 7KN Powercenter 1000
- Raccolta e gestione dati con 7KN Powercenter 3000

**Vantaggi per il cliente**
- Trasparenza completa dei dati d'impianto fino ai circuiti terminali e semplificazione dei processi di manutenzione
- Raccolta, condivisione e analisi dei dati anche con applicazioni Cloud
- Possibilità di ottimizzare i consumi energetici e di garantire un esercizio ottimale dell'impianto secondo ISO 50001



**Riduzione costi grazie al monitoraggio energetico**

## Industria e OEM

**Soluzione**
- Protezioni modulari COM e protezioni standard dotate di contatto ausiliario COM
- Trasmissione dati con 7KN Powercenter 1000
- Raccolta e gestione dati con 7KN Powercenter 3000 o integrazione nei sistemi di automazione SIMATIC

**Vantaggi per il cliente**
- Rilevamento tempestivo di guasti o anomalie sull'impianto, manutenzione semplificata
- Monitoraggio completo e digitalizzazione totale, anche sui circuiti ausiliari o terminali
- Veloce impletementazione del nuovo sistema negli impianti esistenti



**Garantire continuità al processo di produzione**

## Utilities

**Soluzione**
- Sostituire i fusibili tradizionali con i nuovi 3NA COM
- Trasmissione dati con 7KN Powercenter 1000
- Integrazione con sistemi di gestione esistenti (es. SICAM A8000)

**Vantaggi per il cliente**
- Totale trasparenza dei flussi energetici sulla rete
- Controllo in tempo reale dello stato delle protezione e operazioni di manutenzione semplificate
- Veloce implementazione del nuovo sistema negli impianti esistenti



**Digitalizzare la rete di distribuzione in bassa tensione**

# Fotovoltaico e Mobilità elettrica




## Connessione con il futuro nel rispetto dell'ecologia!

Gli eventi dell'ultimo periodo ci hanno mostrato la necessità e l'urgenza di creare una nuova normalità, più attenta all'ambiente: più sicura e più pulita. Questa esigenza trova riscontro nei cambiamenti avviati sia nella mobilità quotidiana che nella gestione di trasporti e logistica che sostengono la nostra economia e le nostre città. Un futuro senza auto con motori endotermici, che solo fino a pochi anni fa sembrava impensabile, comincia a prendere forma e il ventaglio di soluzioni per una mobilità a emissioni zero continua ad allargarsi. Siemens, oltre a proporsi come fornitore di sistemi di ricarica -come ad esempio la nuova wallbox VersiCharge Gen. 3-, può essere il tuo partner ideale sia per la realizzazione dei sistemi di ricarica che per la protezione di questa nuova infrastruttura. Questo è solo l'inizio, scopri il futuro con noi!



Apparecchi per sistemi fotovoltaici 2/2

Apparecchi per sistemi di ricarica per veicoli elettrici 2/8



## Il sole al servizio dell'energia... sinonimo di efficienza e sostenibilità!


| Corrente continua | Prodotto | Descrizione funzionale |
|---|---|---|
|  | **Interruttori magnetotermici**<br>**Serie 5SY5** | Gli interruttori automatici 5SY5 sono impiegabili in sistemi in corrente continua fino a 500 V c.c. (2P) e 1000 V c.c. (4P) collegando i poli in serie rispettando gli schemi riportati sul dispositivo. Garantiscono la possibilità d'impiego anche in condizioni ambientali estreme: temperatura d'esercizio tra -40 °C e +70 °C<br>Vedi Cap. 5 |
|  | **Interruttore sezionatore**<br>**5SL5432-7RC / 5TE2515-1** | Il sezionatore 5TE2515-1 può essere impiegato in sistemi in corrente continua fino a 63A, 1000 V c.c. (4 poli in serie - rispettando le indicazioni di collegamento). L'interruttore 5SL5432-7RC fino a 32 A, 1000 V c.c., entrambi i dispositivi risultano idonei per il sezionamento all'interno dei quadri di stringa.<br>Vedi Cap. 6 |
|  | **Basi e fusibili cilindrici classe d'impiego gPV**<br>**Serie 3NW** | Disponibili in versione 10 x 38 (1000 V c.c.) e 10 x 85 (1500 V c.c.) fino a 32 A. Rappresentano il prodotto ideale per realizzare la protezione all'interno dei quadri di stringa.<br>Vedi Cap. 9 |
|  | **Fusibili NH classe d'impiego gPV**<br>**Serie 3NW** | Disponibili da 63 a 630 A (1000 V c.c.) e da 63 a 315 A (1500 V c.c.).<br>Vedi Cap. 9 |
|  | **Scaricatori di sovratensione**<br>**Serie 5SD7** | Questi scaricatori T1/T2 e T2 sono studiati appositamente per l'applicazione negli impianti fotovoltaici. $U_c$ = 600 e 1000 V c.c., $I_n$ = 15 kA, $I_{max}$ = 30 kA<br>Vedi Cap. 5 |
|  | **Quadri centralino**<br>**SIMBOX WP** | Studiati per l'installazione in ambiente particolarmente difficili, si contraddistinguono per l'elevato grado di protezione IP65. Disponibili in 8 grandezze fino a 72 unità modulari.<br>Vedi Cap. 10 |

| Corrente alternata | Prodotto | Descrizione funzionale |
|---|---|---|
|  | **Interruttori Magnetotermici**<br>**Serie 5SY / 5SL** | Per la protezione dei circuiti lato c.a. è possibile impiegare gli interruttori modulari della serie 5SY o 5SL.<br>Vedi Cap. 5 |
|  | **Interruttori Differenziali**<br>**Serie 5SV3** | Per la protezione differenziale dei circuiti lato c.a. sono impiegabili i Tipo B. Nel caso in cui l'inverter sia dotato di trasformatore d'isolamento o di dichiarazione del costruttore con riferimento alla CEI 64-8 art. 712.413.1.1.1.2 in cui si attesta che la macchina non è per costruzione tale da iniettare correnti continue in caso di guasto a terra è possibile utilizzare differenziali Tipo A (o Tipo F al fine di limitare eventuali interventi indesiderati).<br>Vedi Cap. 5 |

# 5SL5, 5TE2 e 5SY54

## Interruttore per sistemi fotovoltaici (fino a 1000 V c.c.)

**5SL5-RC**
CE
**CEI EN 60947-2**


| Esecuzione | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| **4 poli**<br>1000 V c.c.<br>4 u.m.  | 32 | **5SL5432-7RC** |

new



## Interruttore di manovra-sezionatore per sistemi fotovoltaici (fino a 1000 V c.c.)

**5TE2**
CE
**CEI EN 60947-3**
**CEI EN 60669-1**


| Esecuzione | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| **4 poli**<br>1000 V c.c.<br>4 u.m.  | 63 | **5TE2515-1** |



Vedi capitolo 6

## Interruttori magnetotermici per corrente continua 10000 A (max. 1000 V c.c.)

**5SY54**
CE
10000
3
**CEI EN 60898-2**
**CEI EN 60947-2**

| Esecuzione | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|
| **4 poli**<br>1000 V c.c.<br>4 u.m.  | 6 | **5SY5406-6** | **5SY5407-7** |
| | 8 | – | **5SY5408-7** |
| | 10 | **5SY5410-6** | **5SY5410-7** |
| | 13 | **5SY5413-6** | **5SY5413-7** |
| | 16 | **5SY5416-6** | **5SY5417-7** |
| | 20 | **5SY5420-6** | **5SY5420-7** |
| | 25 | **5SY5425-6** | **5SY5425-7** |
| | 32 | **5SY5432-6** | **5SY5432-7** |
| | 40 | **5SY5440-6** | **5SY5440-7** |
| | 50 | **5SY5450-6** | **5SY5450-7** |
| | 63 | **5SY5463-6** | **5SY5473-7** |



Interruttori certificati con range di temperatura d'utilizzo esteso (da -40 °C a + 70 °C)
Vedi capitolo 5

# 3NW7-4 e 3NW6-4

## Basi per cartucce cilindriche per sistemi fotovoltaici (fino a 1500 V c.c.)

**3NW7-4**


CE



| Esecuzione | | 1P (1 u.m.) | 2P (2 u.m.) |
|---|---|---|---|
| 10 x 38 | Standard | **3NW7013-4** | **3NW7023-4** |
| 25 A - 1000 V c.c. | Segnalazione ottica | **3NW7014-4** | **3NW7024-4** |
| 10 x 85 | Standard | **3NW7613-4** | – |
| 32 A - 1500 V c.c. | | | |

## Cartucce cilindriche 10 x 38, classe gPV per sistemi fotovoltaici (fino a 1000 V c.c.)

**3NW60-4**



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| 10 x 38 | 2 | **3NW6002-4** |
| 1000 V c.c. | 4 | **3NW6004-4** |
| classe gPV | 6 | **3NW6001-4** |
| | 8 | **3NW6008-4** |
| | 10 | **3NW6003-4** |
| | 12 | **3NW6006-4** |
| | 16 | **3NW6005-4** |
| | **20** | **3NW6007-4** |

## Cartucce cilindriche 10 x 85, classe gPV per sistemi fotovoltaici (fino a 1500 V c.c.)

**3NW66-4**



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| 10x85 | 4 | **3NW6604-4** |
| 1500 V c.c. | 6 | **3NW6601-4** |
| classe gPV | 8 | **3NW6608-4** |
| | 10 | **3NW6603-4** |
| | 12 | **3NW6606-4** |
| | 16 | **3NW6605-4** |
| | 20[1)] | **3NW6607-4** |

[1)] Max. 1200 V c.c.

Vedi capitolo 9

# 3NH3 e 3NE1

## Base unipolare NH

**3NH3**



| Esecuzione | Grandezza | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| 1P<br>1000 V c.c. | 1 | 250 | **3NH3230** |

2

## Cartucce NH, classe gPV per sistemi fotovoltaici (fino a 1000 V c.c.)

**3NE1**

CE



| Esecuzione | Grandezza | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| 1000 V c.c.<br>classe gPV | 1 | 63 | **3NE1218-4** |
| | | 80 | **3NE1220-4** |
| | | 100 | **3NE1221-4** |
| | | 125 | **3NE1222-4** |
| | | 160 | **3NE1224-4** |
| | 1L | 200 | **3NE1225-4D** |
| | | 250 | **3NE1227-4D** |
| | 2L | 315 | **3NE1330-4D** |
| | | 400 | **3NE1332-4D** |
| | 3L | 500 | **3NE1434-4E** |
| | | 630 | **3NE1436-4E** |

## Cartucce NH, classe gPV per sistemi fotovoltaici (fino a 1500 V c.c.)

**3NE1**

CE




| Esecuzione | Grandezza | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| 1500 V c.c.<br>classe gPV | 1XL | 63 | **3NE1218-5E** |
| | | 80 | **3NE1220-5E** |
| | | 100 | **3NE1221-5E** |
| | | 125 | **3NE1222-5E** |
| | | 160 | **3NE1224-5E** |
| | | 200 | **3NE1225-5E** |
| | 2XL | 250 | **3NE1227-5E** |
| | | 315 | **3NE1330-5E** |

Vedi capitolo 9

# 5SD7 e 8GB1

## Limitatore di sovratensione per sistemi fotovoltaici, Tipo 2 (600 e 1000 V c.c.)

new **5SD7**

CE



| Esecuzione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Tripolare UC = 600 V c.c., In = 15 kA, Imax = 40 kA | **5SD7483-0KK01** |
| Tripolare UC = 1000 V c.c., In = 15 kA, Imax = 40 kA | **5SD7483-0KK02** |
| 3 u.m. | |

Vedi capitolo 5

## Limitatore di sovratensione per sistemi fotovoltaici, Tipo 1/2 (fino a 1000 V c.c.)

**5SD7**

CE



| Esecuzione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Tripolare UC = 1000 V c.c., In = 15 kA, Imax = 40 kA | **5SD7483-6** |
| 3 u.m. | |

Vedi capitolo 5

## Quadri centralino sporgenti IP65 (fino a 1000 V c.c.)

**8GB1**

CE



| Dimensioni (u.m.) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 4 | **8GB1371-0** |
| 8 | **8GB1371-1** |
| 12 | **8GB1371-2** |
| 18 | **8GB1371-3** |
| 24 (2 x 12) | **8GB1372-2** |
| 36 (2 x 18) | **8GB1372-3** |
| 54 (3 x 18) | **8GB1373-3** |
| 72 (4 x 18) | **8GB1374-3** |

Vedi capitolo 10


Insieme per il futuro...
una nuova mobilità sostenibile!

| | Prodotto | Descrizione funzionale |
|---|---|---|
|  | **Contatori di Energia MID**<br><br>**Serie**<br>**7KT1** | Il contatore di energia con certificazione MID può essere installato all'interno della stazione di ricarica al fine di contabilizzare i consumi di energia elettrica.<br><br>Vedi Cap. 8 |
|  | **Limitatori di sovratensione**<br><br>**Serie**<br>**5SD7** | La nuova CEI 64-8 raccomanda l'adozione di limitatori di sovratensione (SPD) per evitare che eventuali sovratensioni atmosferiche o di manovra possano andare a danneggiare il veicolo. Pur essendo un prodotto consigliato e non di impiego mandatorio, risulta essenziale valutare l'entità del rischio.<br><br>Vedi Cap. 5 |
|  | **Interruttori Differenziali**<br><br>**Serie**<br>**5SV3** | La normativa richiede l'installazione di interruttori differenziali da 30 mA a protezione del punto di ricarica, le protezioni devono essere di Tipo B. È possibile installare dei differenziali di Tipo A o Tipo F nel caso in cui sia presente un dispositivo in grado di identificare e interrompere correnti di guasto verso terra di tipo continuo superiori a 6 mA.<br>È inoltre possibile installare i differenziali RDC-PD Tipo A 6mA DC e Tipo F 6 mA DC, appositamente studiati per la protezione dei punti di ricarica.<br><br>Vedi Cap. 5 |
|  | **Interruttori Magnetotermici**<br><br>**Serie**<br>**5SL / 5SY4** | Gli interruttori magnetotermici vengono utilizzati per proteggere il circuito di potenza della stazione di ricarica dalle sovracorrenti (sovraccarico e cortocircuito).<br>La serie 5SY4 è inoltre certificata per impiego in condizioni ambientali estreme (da –40 °C a +70 °C).<br><br>Vedi Cap. 5 |
|  | **Comandi Motorizzati**<br><br>**Serie**<br>**5ST3** | I dispositivi di protezione, sia l'interruttore magnetotermico che l'interruttore differenziale possono essere equipaggiati con sistemi di gestione da remoto.<br>I comandi motorizzati sono impiegabili al fine di ridurre al minimo gli interventi del personale addetto alla manutenzione, nel caso di intervento intempestivo delle protezioni.<br>La serie standard 5ST305 è impiegabile su tutti i dispositivi di protezione modulare SENTRON, è disponibile anche una versione EXTENDED 5ST307* per impiego in condizioni ambientali estreme (da –40 °C a +70 °C).<br><br>Vedi Cap. 5 |
|  | **Contattori Modulari**<br><br>**Serie**<br>**5TT5** | I contattori modulari SENTRON possono essere impiegati nelle stazioni per la gestione della ricarica, la loro funzione è aprire e chiudere il circuito di potenza.<br><br>Vedi Cap. 6 |
|  | **Contattori Industriali SIRIUS**<br><br>**Serie**<br>**3RT** | I contattori SIRIUS possono essere impiegati in sostituzione delle versioni modulari serie 5TT5. Offrono maggiori prestazioni elettromeccaniche, garantendo una maggiore vita utile, anche in caso di impiego in situazioni climatiche estreme: fino a 70 °C (e fino a 60 °C senza declassamenti). Sono disponibili con morsetti a vite o a molla e accessoriabili con contatti ausiliari "mirror contacts" secondo la CEI EN 60947-4-1. |
|  | **Interruttori Magnetotermici Differenziali Compatti**<br><br>**Serie**<br>**5SV1** | Questi dispositivi possono essere impiegati per la protezione dei circuiti ausiliari della stazione di ricarica, ad esempio possono essere posti a protezione dei dispositivi elettronici di controllo e gestione della stazione (circuito di comando del contattore, di gestione dei motori, etc..)<br><br>Vedi Cap. 5 |

# Interruttuttori Differenziali Tipo A e Tipo F per E-mobility

## Nuovi RDC-DD

I nuovi differenziali puri Tipo A EV e Tipo F EV rispondono alla nuova normativa CEI IEC 62955 che definisce i dispositivi RDC-DD, specifici per la protezione dei punti di ricarica. Rappresentano una valida alternativa sia al Tipo B che all'installazione combinata di un Tipo A/F standard con dispositivi esterni RDC-DD da 6mA – un solo prodotto da maggiori garanzie all'installatore / progettista / costruttore di dispositivi di ricarica!



### Interruttori differenziali puri Tipo A 6mA DC EV

**5SV3-6KK60**

new

**CEI EN 61008-1**
**CEI IEC 62955**



| Esecuzione | Tipo | In (A) | Numero Di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| **2P - 30 mA**<br>230 V c.a.<br>4 u.m. | A 6mA EV | 25 | **5SV3322-6KK60** |
| | | 40 | **5SV3324-6KK60** |
| **4P - 30 mA**<br>230 ÷ 400 V c.a.<br>4 u.m. | A 6mA EV | 25 | **5SV3342-6KK60** |
| | | 40 | **5SV3344-6KK60** |
| | | 63 | **5SV3346-6KK60** |

Esecuzione Antitemporale: 1 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs

### Interruttori differenziali puri Tipo F 6mA DC EV

**5SV3-3KK60**

new

**CEI EN 62423**
**CEI IEC 62955**



| Esecuzione | Tipo | In (A) | Numero Di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| **2P - 30 mA**<br>230 V c.a.<br>4 u.m. | F 6mA EV | 25 | **5SV3322-3KK60** |
| | | 40 | **5SV3324-3KK60** |
| **4P - 30 mA**<br>230 ÷ 400 V c.a.<br>4 u.m. | F 6mA EV | 25 | **5SV3342-3KK60** |
| | | 40 | **5SV3344-3KK60** |
| | | 63 | **5SV3346-3KK60** |


Esecuzione immunizzato contro gli scatti intempestivi: 3 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs - 10 ms ritardo intenzionale




# Differenziali in serie...



## Sistemi TN





Se un dispositivo di ricarica viene utilizzato su una presa esistente o è collegato ad un impianto con un protetto da un RCD di tipo A a monte, è necessario limitare le correnti di dispersione verso terra di tipo continuo entro un massimo di 6 mA per fare in modo che il differenziale a monte mantenga completa funzionalità.





Nel caso in cui vengano installate più di una wallbox collegate in modo permanente è possibile omettere di dispositivo di protezione differenziale a monte (verificando la protezione contro i contatti indiretti, demandabile al dispositivo di protezione da sovracorrente.

## Sistemi TT





Come nel caso precedente




Nel caso in cui venga installato più di un punto di ricarica, nonostante l'impiego di differenziali EV la somma delle correnti di dispersione di tipo continuo potrebbe arrivare a 12mA (nel caso in figura con 2 wallbox) – A monte è richiesto un Tipo B.



# Cosa installare all'interno di una stazione di ricarica?






## Esempio di configurazione

| Lato MONOFASE | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Contatore di Energia MID, monofase inserzione diretta 63 A, Modbus RTU | **7KT1652** |
| Limitatore di sovratensione, Tipo 2 (con contratto di segnalazione) | **5SD7422-1** |
| Interruttore differenziale Tipo B, 30 mA, 25 A<br>(alternativa: Tipo A super resistente Ⓚ, 30 mA, 25 A - se presente dispositivo da 6m A c.c.) | **5SV3322-4**<br>**5SV3312-6KK01** |
| Opzionale: Comando motorizzato per interruttore differenziale POWER (230 V c.a.) | **5ST3056 + 5ST3820-6** |
| Interruttore magnetotermico 2P, C16 | **5SY4216-7** |
| Opzionale: Comando motorizzato per interruttore magnetotermico BASIC (230 V c.a.) | **5ST3055 + 5ST3820-1** |
| Contattore modulare 24 A, 4N (230 V c.a.) | **5TT5030-0** |


| Lato TRIFASE | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Contatore di Energia MID, trifase inserzione diretta 80 A, Modbus RTU | **7KT1665** |
| Limitatore di sovratensione, Tipo 2 (con contatto di segnalazione) | **5SD7424-1** |
| Interruttore differenziale Tipo B, 30 mA, 40 A<br>(alternativa: Tipo A super resistente Ⓚ, 30 mA, 40 A - se presente dispositivo da 6 mA c.c.) | **5SV3344-4**<br>**5SV3344-6KK01** |
| Opzionale: Comando motorizzato per interruttore differenziale POWER (230 V c.a.) | **5ST3056 + 5ST3820-6** |
| Interruttore magnetotermico 4P, C32 | **5SY4432-7** |
| Opzionale: Comando motorizzato per interruttore magnetotermico BASIC (230 V c.a.) | **5ST3055 + 5ST3820-2** |
| Contattore modulare 63 A, 4NA (230 V c.a.) | **5TT5050-0** |

| Ausiliari | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Magnetotermico differenziale compatto 1P+N Tipo A, 30mA, C16 | **5SV1316-7KK16** |

L'elenco componenti è relativo ad un esempio di stazione di ricarica con doppio punto di ricarica: una presa Tipo 3a da 16 A monofase e una presa Tipo 2 da 32 A trifase.
I prodotti indicati risultano idonei per un sistema di gestione (comando contattore e pilotaggio motorizzazioni) che lavora a 230 V c.a., sono ovviamente disponibili componenti compatibili con tensioni di lavoro differenti.



# Cosa installare a monte di una stazione di ricarica?




## Indicazioni del costruttore

Al fine di realizzare un'installazione a regola d'arte è essenziale attenersi alle indicazioni del costruttore del sistema di ricarica.

## Circolare VVF 2/2018: Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

Lo scopo di questo documento è quello di definire le corrette modalità di installazione dei sistemi di ricarica onde evitare che possano generare incendi e/o esplosioni.
Tra le indicazioni è richiesta l'installazione di un comando per lo sgancio in emergenza che vada a togliere l'alimentazione alle infrastrutture di ricarica. In tal senso va previsto un interruttore generale dotato di bobina di apertura.



## CEI 64-8 e CEI EN 50178

Nella sezione 722 della CEI 64-8 sono presenti le indicazioni relative agli interruttori differenziali impiegabili a protezione del punto di ricarica. Per la natura del carico, è possibile che vi siano delle correnti di guasto verso terra di tipo continuo, per questo motivo la norma prescrive l'impiego di differenziali Tipo B, o in alternativa l'utilizzo di un Tipo A o Tipo F combinato ad un dispositivo in grado di rilevare e interrompere eventuali correnti di dispersione superiori a 6 mA in continua (soglia entro la quale i differenziali tipo A possono funzionare in modo corretto). Nel quadro di alimentazione a monte della stazione di ricarica è necessario installare un Tipo B, se a valle c'è un Tipo B ma anche se a valle ci sono più di un punto di ricarica dotati della soluzione Tipo A o Tipo F con RDC-DD da 6 mA. L'art. 5.3.2.3 della CEI EN 50178 da indicazioni circa la corretta installazione dei dispositivi differenziali al fine di evitare che correnti di guasto di tipo continuo possano far perder loro funzionalità.

## Esempio di configurazione

| Soluzione modulare - fino a 80 A | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Interruttore Magnetotermico 4P, C80 | 5SP4480-7 |
| Bobina di minima tensione (230 V c.a.) | 5ST3043 |
| Interruttore differenziale Tipo B, 300 mA Selettivo, 80 A | 5SV3647-5 |

| Soluzione con interruttore scatolato - fino a 160 A | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Interruttore Scatolato 4P, 160 A | 3VA1116-3GD46-0AA0 |
| Bobina di minima tensione (230 V c.a.) | 3VA9908-0BB25 |
| Blocco differenziale Tipo B, regolabile | 3VA9114-0RL21 |

| SPD - opzionale | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1 + 2 | 5SD7444-1 |



# Residenziale



## Il cuore della tecnologia... per far vivere la casa

Siemens da sempre all'avanguardia nella tecnologia si pone come partner ideale anche nel settore residenziale grazie ad un portfolio prodotti completo, arricchito dai nuovi dispositivi di protezione compatti:
-5SV1 il primo magnetotermico differenziale elettromeccanico in una sola unità modulare, disponibili anche in esecuzione Tipo F.
-5SV6 il primo AFDD con magnetotermico integrato in un solo modulo, ideale per garantire una protezione completa del circuito terminale anche contro guasti da arco elettrico.
Fai un passo avanti a tutti e scegli la qualità e l'innovazione tecnologica Siemens per proteggere gli affetti più cari e per far vivere la tua casa.



Interruttori magnetotermici 3/2

Differenziali puri 3/3

Magnetotermici differenziali 3/4

Modulo di riarmo automatico 3/6

Altri apparecchi per centralino 3/7

# 5SL3 e 5SL6

## Interruttori magnetotermici compatti 4500 A, 1P+N in 1 u.m.

**5SL30**

CE

**CEI EN 60898**

**4500**

**3**



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Caratteristica C |
|---|---|---|
| **1P+N** | 6 | **5SL3006-7** |
| 230 V c.a. | 10 | **5SL3010-7** |
| 1 u.m. | 13 | **5SL3013-7** |
| | 16 | **5SL3016-7** |
| | 20 | **5SL3020-7** |
| | 25 | **5SL3025-7** |
| | 32 | **5SL3032-7** |
| | 40 | **5SL3040-7** |

Vedi capitolo 5

## Interruttori magnetotermici compatti 6000 A, in 1 u.m.

**5SL6**

CE

**CEI EN 60898**

**6000**

**3**



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Caratteristica C |
|---|---|---|
| **1P+N** | 6 | **5SL6006-7** |
| 230 V c.a. | 10 | **5SL6010-7** |
| 1 u.m. | 13 | **5SL6013-7** |
| | 16 | **5SL6016-7** |
| | 20 | **5SL6020-7** |
| | 25 | **5SL6025-7** |
| | 32 | **5SL6032-7** |
| | 40 | **5SL6040-7** |

Vedi capitolo 5

## Interruttori magnetotermici 4500 A, in 2 u.m.

**5SL3-7**

CE

**CEI EN 60898**

**4500**

**3**



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Caratteristica C |
|---|---|---|
| **1P+N** | 6 | **5SL3506-7** |
| 230 V c.a. | 10 | **5SL3510-7** |
| 2 u.m. | 13 | **5SL3513-7** |
| | 16 | **5SL3516-7** |
| | 20 | **5SL3520-7** |
| | 25 | **5SL3525-7** |
| | 32 | **5SL3532-7** |
| | 40 | **5SL3540-7** |
| **2P** | 6 | **5SL3206-7** |
| 230 / 400 V c.a. | 10 | **5SL3210-7** |
| 2 u.m. | 13 | **5SL3213-7** |
| | 16 | **5SL3216-7** |
| | 20 | **5SL3220-7** |
| | 25 | **5SL3225-7** |
| | 32 | **5SL3232-7** |
| | 40 | **5SL3240-7** |

Vedi capitolo 5

## Interruttori magnetotermici 6000 A, in 2 u.m.

**5SL6-7BB**

CE

**CEI EN 60898**

**6000**

**3**



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Caratteristica C |
|---|---|---|
| **1P+N** | 25 | **5SL6525-7BB** |
| 230 V c.a. | 32 | **5SL6532-7BB** |
| 2 u.m. | 40 | **5SL6540-7BB** |
| **2P** | 25 | **5SL6225-7BB** |
| 230 / 400 V c.a. | 32 | **5SL6232-7BB** |
| 2 u.m. | 40 | **5SL6240-7BB** |

Vedi capitolo 5

# 5SV

## Interruttori differenziali puri 1P+N, Tipo AC, non accessoriabili

**5SV5-0**
CE
**CEI EN 61008-1**
**CEI EN 61008-2-1**



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| **Tipo AC, 30 mA** | 25 | **5SV5312-0** |
| 230 V c.a. | 40 | **5SV5314-0** |
| 2 u.m. | | |

Vedi capitolo 5

## Interruttori differenziali puri 1P+N, Tipo A, non accessoriabili

**5SV5-6**
CE
**CEI EN 61008-1**
**CEI EN 61008-2-1**



esecuzione antitemporale

| Esecuzione | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| **Tipo A, 30 mA** | 25 | **5SV5312-6** |
| 230 V c.a. | 40 | **5SV5314-6** |
| 2 u.m. | | |

Vedi capitolo 5

## Interruttori differenziali puri 1P+N Selettivi, Tipo A [S]

**5SV3-8**
CE
**CEI EN 61008-1**
**CEI EN 61008-2-1**



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| **Tipo A[S], 300 mA** | 25 | **5SV3612-8** |
| 230 V c.a. | 40 | **5SV3614-8** |
| 2 u.m. | | |

Vedi capitolo 5

## Interruttori differenziali puri 1P+N Antidisturbo, Tipo A [K]

**5SV3-6KK01**
CE
**CEI EN 61008-1**
**CEI EN 61008-2-1**



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| **Tipo A[K], 30 mA** | 25 | **5SV3312-6KK01** |
| 230 V c.a. | 40 | **5SV3314-6KK01** |
| 2 u.m. | | |

Vedi capitolo 5

## Interruttori differenziali puri 1P+N Antidisturbo, Tipo F

**5SV3-3**
CE
**CEI EN 62423**
**CEI EN 61008-2-1**



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| **Tipo F, 30 mA** | 25 | **5SV3312-3** |
| 230 V c.a. | 40 | **5SV3314-3** |
| 2 u.m. | | |

Vedi capitolo 5

# 5SV1 e 5SU1

## Magnetotermici differenziali compatti 4500 A, Tipo AC, 1P+N in 1 u.m.

**5SV1313-1KK**

CE

**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**

**4500**
**3**



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Caratteristica C |
|---|---|---|
| **Tipo AC, 30 mA** | 6 | **5SV1313-1KK06** |
| 230 V c.a. | 10 | **5SV1313-1KK10** |
| 1 u.m. | 13 | **5SV1313-1KK13** |
| | 16 | **5SV1313-1KK16** |

Vedi capitolo 5

## Magnetotermici differenziali 4500 A, Tipo AC, 1P+N in 2 u.m.

**5SU1353-1KK**

CE

**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**

**4500**
**3**



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Caratteristica C |
|---|---|---|
| **Tipo AC, 30 mA** | 6 | **5SU1353-1KK06** |
| 230 V c.a. | 10 | **5SU1353-1KK10** |
| 2 u.m. | 13 | **5SU1353-1KK13** |
| | 16 | **5SU1353-1KK16** |
| | 20 | **5SU1353-1KK20** |
| | 25 | **5SU1353-1KK25** |
| | 32 | **5SU1353-1KK32** |
| | 40 | **5SU1353-1KK40** |

Vedi capitolo 5

## Magnetotermici differenziali compatti 4500 A, Tipo A, 1P+N in 1 u.m.

**5SV1313-7KK**

CE

**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**

**4500**
**3**

esecuzione antitemporale



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Caratteristica C |
|---|---|---|
| **Tipo A, 30 mA** | 6 | **5SV1313-7KK06** |
| 230 V c.a. | 10 | **5SV1313-7KK10** |
| 1 u.m. | 13 | **5SV1313-7KK13** |
| | 16 | **5SV1313-7KK16** |

Vedi capitolo 5

## Magnetotermici differenziali 4500 A, Tipo A, 1P+N in 2 u.m.

**5SU1353-7KK**

CE

**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**

**4500**
**3**

esecuzione antitemporale



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Caratteristica C |
|---|---|---|
| **Tipo A, 30 mA** | 6 | **5SU1353-7KK06** |
| 230 V c.a. | 10 | **5SU1353-7KK10** |
| 2 u.m. | 13 | **5SU1353-7KK13** |
| | 16 | **5SU1353-7KK16** |
| | 20 | **5SU1353-7KK20** |
| | 25 | **5SU1353-7KK25** |
| | 32 | **5SU1353-7KK32** |
| | 40 | **5SU1353-7KK40** |

Vedi capitolo 5

# 5SU1, 5SV1

## Magnetotermici differenziali compatti 6000 A Antidisturbo, Tipo A [K], 1P+N in 1 u.m.

**5SV1316-7LK**

CE

**CEI EN 61009-1**

**CEI EN 61009-2-1**

**6000**

**3**



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Caratteristica C |
|---|---|---|
| **Tipo A[K], 30 mA** | 6 | **5SV1316-7LK06** |
| 230 V c.a. | 10 | **5SV1316-7LK10** |
| 1 u.m. | 13 | **5SV1316-7LK13** |
| | 16 | **5SV1316-7LK16** |

Vedi capitolo 5

## Magnetotermici differenziali 10000 A Antidisturbo, Tipo AC[K] e Tipo A[K], 1P+N in 2 u.m.

**5SU1354-.LB**

CE

**CEI EN 61009-1**

**CEI EN 61009-2-1**

**10000**

**3**



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Caratteristica C |
|---|---|---|
| **Tipo AC[K], 30 mA** | 10 | **5SU1354-1LB10** |
| 230 V c.a. | 13 | **5SU1354-1LB13** |
| 2 u.m. | 16 | **5SU1354-1LB16** |
| | 20 | **5SU1354-1LB20** |
| | 25 | **5SU1354-1LB25** |
| | 32 | **5SU1354-1LB32** |
| | 40 | **5SU1354-1LB40** |
| **Tipo A[K], 30 mA** | 10 | **5SU1354-7LB10** |
| 230 V c.a. | 13 | **5SU1354-7LB13** |
| 2 u.m. | 16 | **5SU1354-7LB16** |
| | 20 | **5SU1354-7LB20** |
| | 25 | **5SU1354-7LB25** |
| | 32 | **5SU1354-7LB32** |
| | 40 | **5SU1354-7LB40** |

Vedi capitolo 5

## Magnetotermici differenziali compatti 6000 A, Tipo F, 1P+N in 1 u.m.

**5SV1316-4KK**

CE

**CEI EN 62423**

**CEI EN 61009-2-1**

**6000**

**3**



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Caratteristica C |
|---|---|---|
| **Tipo F, 30 mA** | 6 | **5SV1316-4KK06** |
| 230 V c.a. | 10 | **5SV1316-4KK10** |
| 1 u.m. | 13 | **5SV1316-4KK13** |
| | 16 | **5SV1316-4KK16** |

Vedi capitolo 5

## Magnetotermici differenziali compatti 10000 A, Tipo F, 1P+N in 2 u.m.

**5SU1354-4KK**

CE

**CEI EN 62423**

**CEI EN 61009-2-1**

**10000**

**3**



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Caratteristica C |
|---|---|---|
| **Tipo F, 30 mA** | 6 | **5SU1354-4KK06** |
| 230 V c.a. | 10 | **5SU1354-4KK10** |
| 2 u.m. | 13 | **5SU1354-4KK13** |
| | 16 | **5SU1354-4KK16** |
| | 20 | **5SU1354-4KK20** |
| | 25 | **5SU1354-4KK25** |
| | 32 | **5SU1354-4KK32** |
| | 40 | **5SU1354-4KK40** |

Vedi capitolo 5

# 5ST3

## Modulo di Riarmo Automatico per differenziali puri e magnetotermici differenziali - ARD

**5ST3074**

CE

new



| Descrizione | Tensione Nominale | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| **Riarmo Automatico con controllo dell'isolamento per differenziali puri bipolari 5SV3 e 5SV4 e magnetotermici differenziali 5SV1, 5SU1-KK e 5SU1-LB** | 100...240 V c.a. | 2,5 | **5ST3074** |

# Configurazioni

## Differenziali puri

Tipo AC, 1P+N
**5SV4*1*-***


Tipo A, F, A[K], 1P+N
**5SV3*1*-***

Tipo B, 2P
**5SV3*2*-***





Adattatore
**5ST3820-6**



Modulo di Riarmo Automatico
**5ST3074**

Il modulo di riarmo non può essere accoppiato alla serie 5SV5.

## Magnetotermici Differenziali Standard

Tipo AC, A, F 1P+N
**5SU1*5*-*KK****


Tipo A, 2P
**5SU1324-*FA****
**5SU1324-*KX****

Tipo A[K], 1P+N
**5SU1*5*-*LB****





Adattatore
**5ST3820-5**



Modulo di Riarmo Automatico
**5ST3074**

Il modulo di riarmo non può essere installato nel caso in cui sia presente il blocco AFDD 5SM6.
Il modulo di riarmo non può essere accoppiato alla serie 5SU1-FP e alla serie 5SU1-FR.

## Magnetotermici Differenziali Compatti


Tipo AC, A, F, 1P+N
**5SV1*1*-*KK****

Tipo A[K], 1P+N
**5SV1*1*-*LK****





Adattatore
**5ST3820-6**



Modulo di Riarmo Automatico
**5ST3074**

Il modulo di riarmo non può essere installato nel caso in cui sia presente il blocco AFDD 5SM6.

# 5SU1, 5SM6, 5SV6, 5SD7 e 5TT

## Magnetotermici differenziali 4500 A, Tipo AC, 2P in 4 u.m.

**5SU1323-1BB**

CE

CEI EN 61009-1

CEI EN 61009-2-1

4500

3



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Caratteristica C |
|---|---|---|
| **Tipo AC, 30 mA** | 6 | **5SU1323-1BB06** |
| 230 V c.a. | 10 | **5SU1323-1BB10** |
| 4 u.m. | 16 | **5SU1323-1BB16** |
| | 20 | **5SU1323-1BB20** |
| | 25 | **5SU1323-1BB25** |
| | 32 | **5SU1323-1BB32** |

Vedi capitolo 5

## Unità AFDD - SIARC dispositivo di protezione contro guasti da arco, da assemblare, in 1 u.m.

**5SM6**

CE

CEI EN 62606



| Compatibili con | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Interruttore magnetotermico compatto (5SL30 e 5SL60) | 16 | **5SM6011-2** |
| e magnetotermico differenziale compatto (5SV1) | 40 | **5SM6014-2** |
| Interruttore magnetotermico bipolare (5SL6, 5SL4, 5SY) e | 16 | **5SM6021-2** |
| magnetotermico differenziale standard (5SU1-KK, 5SU1-FA, 5SU1-LB) | 40 | **5SM6024-2** |

Vedi capitolo 4

## AFDD con magnetotermico integrato 6000A, 1P+N in 1 u.m.

**5SV6**

CE

CEI EN 60898

CEI EN 62606

6000

3



| Esecuzione | $I_n$ (A) | Caratteristica C |
|---|---|---|
| **1P+N** | 6 | **5SV6016-7KK06** |
| 230 V c.a. | 10 | **5SV6016-7KK10** |
| 1 u.m. | 13 | **5SV6016-7KK13** |
| | 16 | **5SV6016-7KK16** |
| | 20 | **5SV6016-7KK20** |
| | 25 | **5SV6016-7KK25** |
| | 32 | **5SV6016-7KK32** |
| | 40 | **5SV6016-7KK40** |

Vedi capitolo 4

## Limitatore di sovratensione Tipo 2

**5SD7 4**

CE KEMA KEUR



| Esecuzione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| **2P, Tipo 2** | **5SD7422-0** |
| $I_n$ = 20 kA, $I_{max}$ = 40 kA | |
| 1,5 u.m. | |

Vedi capitolo 5

## Interruttore di priorità per il controllo dei carichi

**5TT6104-0BB**

CE



| Descrizione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Interruttore di priorità regolabile da 0 kW fino a 6,5 kW | **5TT6104-0BB** |
| per il controllo dei carichi in applicazioni residenziali | |
| 2 u.m. | |

Vedi capitolo 6

# 5TT, 7LF, 4AC, 7LQ e 8GB

## Bio-relè per la riduzione dei campi elettromagnetici

**5TT31**

CE



| Descrizione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Regolazione carico 2 ... 20 VA<br>1NA da 16 A, 230 V c.a.<br>1 u.m.<br><br>Nota: non idoneo per gestire carichi elettronici di bassa potenza (es. radiosveglie, standby TV ecc.). | **5TT3171** |

Vedi capitolo 7

## Orologio interruttore e temporizzatore luci scale

**7LF44 e 7LF61**

CE



| Descrizione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Orologio interruttore settimanale, 1 canale in scambio<br>con riserva di carica di 6 anni, modello "Mini"<br>1 u.m. | **7LF4501-5** |
| Temporizzatore luci scale (4 fili)<br>regolazione 0,5 ... 10 min, Ie = 16 A<br>1 u.m. | **7LF6310** |

Vedi capitolo 7

## Relè per comando tapparelle

**5TT4**

CE



| Descrizione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Relè per comando tapparelle<br>2NA da 16 A, 230 V c.a.<br>1 u.m. | **5TT4142-0** |

Vedi capitolo 7

## Trasformatori per campanello

**4AC3**

CE



| Descrizione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Potenza 14 VA, tensione in uscita 8/12/24 V c.a.<br>2 u.m. | **4AC3214-0** |
| Potenza 18 VA, tensione in uscita 8/12 V c.a.<br>2 u.m. | **4AC3218-0** |

Vedi capitolo 7

## Interruttore crepuscolare

**7LQ2**

CE



| Descrizione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| sistema completo<br>1NA da 16 A, 230 V c.a.<br>1 u.m. | **7LQ2300** |
| Sensore di ricambio | **7LQ2920** |

Vedi capitolo 7

## Centralini da incasso IP40

**8GB1**

CE



| Descrizione | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Centralini da incasso e frontalino | 8 | **8GB1131-1BB00** |
| cornice bianca e porta trasparente | 12 | **8GB1131-2BB00** |
| | 18 | **8GB1131-3BB00** |
| | 24 | **8GB1132-2BB00** |
| | 36 | **8GB1132-3BB00** |

Vedi capitolo 10


# NOTE

# Arc Fault Detection Devices (AFDD)




## Protezione completa contro i guasti da arco

Gli AFDD sono gli unici dispositivi in grado di identificare e interrompere i guasti da arco elettrico, offrendo una protezione di livello superiore contro il pericolo d'incendio. Risultano idonei a garantire la protezione contro i guasti in serie richiesta dall'articolo 422.7 della CEI 64-8.
I dispositivi AFDD Siemens si basano sull'algoritmo di lavoro brevettato SIARC. Sono in grado di rilevare i guasti da arco sia in serie che in parallelo al circuito, evitando sganci intempestivi legati ad archi funzionali o a distorsioni armoniche sulla linea.
I filtri integrati e l'accurato modello di analisi fanno sì che il dispositivo sia sempre in grado di identificare in modo corretto i guasti da arco anche nel caso in cui sulla linea siano presenti carichi distorcenti. Una volta identificato il guasto il circuito verrà messo in sicurezza attraverso le meccaniche di sgancio del dispositivo di potenza associato o integrato.
SIARC è in grado di garantire il massimo della sicurezza e della continuità di esercizio: una tecnologia ampiamente testata in campo da anni, affidabile e precisa!



5SM6 Unità AFDD 4/2

5SV6 AFDD con magnetotermico integrato 4/3

5SV6 COM AFDD con magnetotermico integrato con funzioni di misura e comunicazione 4/4

Applicazioni 4/5

# Arc Fault Detection Devices (AFDD)

## Dispositivi antincendio AFDD - SIARC

### Unità AFDD - SIARC dispositivo di protezione contro guasti da arco, da assemblare, in 1 u.m.

**5SM6**
CE
**CEI EN 62606**



| Apparecchio da abbinare | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Interruttore magnetotermico compatto (5SL30, 5SL60) e interruttore magnetotermico differenziale compatto (5SV1) | 16 | **5SM6011-2** |
| | 40 | **5SM6014-2** |
| Interruttore magnetotermico bipolare (5SL6, 5SL4, 5SY6, 5SY4, 5SY7, 5SY8) o interruttore magnetotermico differenziale (5SU1-KK, 5SU1-FA, 5SU1-LB) | 16 | **5SM6021-2** |
| | 40 | **5SM6024-2** |

## Dati tecnici

| | | **5SM6** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 62606 |
| Approvazioni | | IMQ |
| **Dati principali** | | |
| Esecuzione | | associabile con dispositivi 1P+N o 2P |
| Corrente nominale d'impego $I_e$ | | in funzione del dispositivo associato (fino a 16 o 40 A) |
| Tensione nominale d'impiego $U_e$ | | 230 V c.a. |
| Frequenza nominale | | 50 Hz |
| Durata meccanica / elettrica | | 10000 manovre |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | IP 20 |
| **Installazione** | | |
| Posizione di montaggio | | Qualsiasi |
| Alimentazione | | Dai morsetti inferiori |
| **Funzionalità** | | |
| Sgancio per arco serie | | Sì |
| Sgancio per arco parallelo | | Sì |
| Sgancio per sovratensione | | Sì, (in caso di tensione fase-neutro superiore a 275 V c.a.) |
| Autotest | | Sì |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 0,75 ... 16 mm² |
| | cavo flessibile con puntalino | 0,75 ... 10 mm² |
| Coppia di serraggio | | 2 ... 2,5 Nm |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -25 ... +45 °C |
| Temperatura di stoccaggio | | -40 ... +75 °C |
| Prove caldo-umido | secondo EN 60068-2-30 | 28 cicli (55 °C; 95% rel. umidità) |
| Categoria di sovratensione \| Grado di inquinamento | | III / 2 |

# 5SV6 AFDD con magnetotermico integrato

## Dispositivi antincendio AFDD - SIARC

### AFDD con magnetotermico integrato 6000 A, 1P+N in 1 u.m.

**5SV6**

CE

**CEI EN 62606**

**CEI EN 60898**



**Caratteristica B**

| $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 6 | **5SV6016-6KK06** |
| 10 | **5SV6016-6KK10** |
| 13 | **5SV6016-6KK13** |
| 16 | **5SV6016-6KK16** |
| 20 | **5SV6016-6KK20** |
| 25 | **5SV6016-6KK25** |
| 32 | **5SV6016-6KK32** |
| 40 | **5SV6016-6KK40** |

**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 6 | **5SV6016-7KK06** |
| 10 | **5SV6016-7KK10** |
| 13 | **5SV6016-7KK13** |
| 16 | **5SV6016-7KK16** |
| 20 | **5SV6016-7KK20** |
| 25 | **5SV6016-7KK25** |
| 32 | **5SV6016-7KK32** |
| 40 | **5SV6016-7KK40** |

4

## Dati tecnici

| | | **5SV6** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60898-1, CEI EN 62606 |
| **Dati principali** | | |
| Esecuzione | | 1P+N |
| Corrente nominale d'impego $I_e$ | | 6 ... 40 A |
| Tensione nominale d'impiego $U_e$ | | 230 V c.a. |
| Frequenza nominale | | 50 Hz |
| Durata meccanica / elettrica | | 10000 manovre |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | IP 20 |
| **Installazione** | | |
| Posizione di montaggio | | Qualsiasi |
| Alimentazione | | Dai morsetti inferiori |
| **Funzionalità** | | |
| Sgancio per sovracorrenti (sovraccarico e cortocircuito) | | Sì |
| Sgancio per arco serie | | Sì |
| Sgancio per arco parallelo | | Sì |
| Sgancio per sovratensione | | Sì, (in caso di tensione fase-neutro superiore a 285 V c.a.) |
| Autotest | | Sì |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 0,75 ... 16 mm² |
| | cavo flessibile con puntalino | 0,75 ... 10 mm² |
| Coppia di serraggio | | 2 ... 2,5 Nm |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -25 ... +45 °C |
| Temperatura di stoccaggio | | -40 ... +75 °C |
| Prove caldo-umido | secondo EN 60068-2-30 | 28 cicli (55 °C; 95% rel. umidità) |
| Categoria di sovratensione \| Grado di inquinamento | | III / 2 |

# 5SV6 COM

## Dispositivi antincendio AFDD - SIARC con funzioni di misura e comunicazione

### AFDD con magnetotermico integrato 6000 A, con funzioni di misura e comunicazione, 1P+N in 1 u.m.[1)]

**5SV6-MC**

CE

**CEI EN 62606**

**CEI EN 60898**



**Caratteristica B**

| $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 6 | **5SV6016-6MC06** |
| 10 | **5SV6016-6MC10** |
| 13 | **5SV6016-6MC13** |
| 16 | **5SV6016-6MC16** |
| 20 | **5SV6016-6MC20** |
| 25 | **5SV6016-6MC25** |
| 32 | **5SV6016-6MC32** |

**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 6 | **5SV6016-7MC06** |
| 10 | **5SV6016-7MC10** |
| 13 | **5SV6016-7MC13** |
| 16 | **5SV6016-7MC16** |
| 20 | **5SV6016-7MC20** |
| 25 | **5SV6016-7MC25** |
| 32 | **5SV6016-7MC32** |

[1)] per approfondimenti vedi Capitolo 1

4

## Dati tecnici

| | | **5SV6-MC** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 62606, CEI EN 60898-1 |
| **Dati principali** | | |
| Corrente nominale | | 6 ... 32 A |
| Tensione nominale | | 230 V c.a. |
| Numero di poli | | 1P + N |
| Caratteristiche d'intervento | | B \| C |
| Potere d'interruzione $I_{cn}$ | secondo CEI EN 60898-1 | 6 kA |
| **Tensioni operative** | | |
| Tensione massima | | 250 V c.a. |
| Frequenza nominale | | 50 Hz |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 0,75 ... 16 $mm^2$ |
| | cavo flessibile con puntalino | 0,75 ... 10 $mm^2$ |
| Max. coppia di serraggio | | 1,5 ... 2,5 Nm |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -25 ... +60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | | -40 ... +75 °C |
| Grado di inquinamento \| Categoria di sovratensione | | 2 \| III |
| **Funzioni aggiuntive** | | |
| Funzioni di comunicazione e misura | | Si |
| Interfaccia | 7KN powercenter 1000 | Wireless |

## Applicazioni



"Esempi di situazioni installative per le quali vanno adottate misure di protezione contro i guasti serie, in conformità alla CEI 64-8 Art. 422.7."

1. Asili e Scuole
2. Luoghi di stoccaggio per materiali infiammabili
3. Laboratori
4. Biblioteche
5. Musei
6. Falegnamerie
7. Data center




1. Aeroporti
2. Chiese
3. Edifici di interesse storico
4. Centri di cura
5. Stalle
6. Case di riposo
7. Ospedali
8. Hotel
9. Stazioni ferroviarie
10. Falegnamerie

Per ulteriori approfondimenti:
**www.siemens.it/AFDD**

# Protezione




## Un portfolio completo per le tue installazioni elettriche

Più di centomila incendi sono segnalati ogni anno in Europa. Circa il 30% degli incendi negli edifici sono causati dagli impianti elettrici non adeguatamente protetti. Il 70% circa degli impianti elettrici residenziali è obsoleto e/o non a norma, ma resta in funzione nonostante il continuo aumento degli apparecchi elettrici utilizzatori. Ad oggi, le protezioni installate sono spesso sottodimensionate, soprattutto dal punto di vista prestazionale. Da un lato, questo è un rischio inaccettabile per la vita umana e le attività, ma anche un enorme potenziale da sfruttare per gli installatori elettrici. I dispositivi di protezione SENTRON offrono una copertura affidabile e completa di tutti i rischi per la sicurezza degli impianti elettrici. Scopri il nostro concetto di protezione totale e affronta con noi tutte le sfide che l'impianto elettrico lancia alla sicurezza della vita di ogni giorno!

Interruttori magnetotermici 5/2
Interruttori magnetotermici per corrente continua e per impieghi speciali 5/19
Interruttori magnetotermici UL 489 5/20
Interruttori per circuiti ausiliari 5/21
Interruttori scatolati 3VA 5/22
Differenziali puri 5/29
Blocchi differenziali 5/36
Interruttori magnetotermici differenziali 5/41
MRCD Relè differenziali a toroide separato 5/52
Elementi ausiliari 5/54
Sbarrette di collegamento 5/65
Morsetti, distributori di fase e sistema di cablaggio rapido 5/73
Scaricatori e limitatori di sovratensione 5/76

# Panoramica e accessoriabilità


## Caratteristiche

- Gli interruttori magnetotermici SENTRON offrono la scelta più ampia per il residenziale, il terziario e l'industria.
- Gamma di poteri di interruzione da 4,5 kA a 70 kA.
- Correnti nominali da 0,3 A a 125 A.
- Caratteristiche di intervento B, C, D secondo CEI EN 60898-1 e caratteristica A di intervento istantaneo.
- Sistema brevettato d'aggancio a cursori che permette sia l'installazione sia la rimozione dalla guida DIN senza utensili.
- Apparecchi idonei per impieghi in corrente continua fino a max. 250 V c.c. per polo.
- Gamma elementi ausiliari estremamente completa e versatile, da oggi anche con comunicazione wireless!
- Marchi e certificazioni: CE, , , , e cULus.

| Serie | Potere di interruzione | Correnti nominali (A) | Marchi e Certificazioni |
|---|---|---|---|
| 5SL30 | 4500 A<br>Compatti | 2 – 40 | CE |
| 5SL | 6000 A<br>Compatti | 2 – 40 | CE cULus |
| 5SL3 | 4500 A | 2 – 40 | CE |
| 5SL6-BB | 6000 A | 0,3 – 63 | CE |
| 5SL4 | 10000 A | 0,3 – 63 | CE |
| 5SY6 | 6000 A<br>Doppia marcatura | 0,3 – 63 | CE cULus |
| 5SY5 | 10000 A<br>Corrente continua | 0,3 – 63 | CE |
| 5SY4 | 10000 A<br>Doppia marcatura | 0,3 – 80 | CE cULus |
| 5SP4 | 10000 A | 80 – 125 | CE cULus |
| 5SP5 | 10000 A | 80 – 125 | CE |
| 5SY7 | 15000 A<br>Doppia marcatura | 0,3 – 63 | CE cULus |
| 5SY8 | Alto Potere di Interruzione | 0,3 – 63 | CE cULus |
| 5SY8-8BB08 | 25 kA<br>Solo magnetici | 10 – 63 | CE |
| 5SJ4 | 10 kA in c.a. e c.c.<br>UL 489 | 0,3 – 63 | CE cULus LISTED |
| 5SJ6-KS | 6000 A | 10 – 20 | CE |
| 5SP3 | 25000 A<br>Selettivo | 16 – 63 | CE |

**Legenda**: **CA** = Contatto ausiliario; **CS** = Contatto di segnalazione (di scattato relé); **BL** = Bobina a lancio di corrente; **BM** = Bobina di Minima tensione; **CM** = Comando motorizzato

- Doppia marcatura del potere di interruzione:
  - frontale $I_{cn}$ secondo CEI EN 60898-1, con marchio Ⓜ;
  - laterale $I_{cu}$ secondo CEI EN 60947-2, variabile in funzione della corrente nominale, con marchio Ⓜ.
- I range ridotti di intervento magnetico garantiscono una migliore selettività delle protezioni




| Esecuzioni 1P | 1P+N | 2P | 3P | 4P | Caratteristica | Accessoriabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 u.m. | | | | C | 5SM6, 5SL68 5SL58, CM, CA/CS/CAS, 5ST3 COM |
| | 1 u.m. | | | | B C | |
| | | | | | B C | 5SL3, CA/CS/CAS, 5ST3 COM |
| | | | | | B C | 5SM2, CA CS CAS, CS CA CAS, CM [2], BL/BM, 5SL6-BB 5SL4 5SY4 [3] 5SY6 5SY7 5SY8 [4] 5SP4 [5] 5SY5 [6] 5SP5 [6], 5SM6 [1], 5ST3 COM |
| | | | | | B C D | |
| | | | | | B C | |
| | | | | | B C | |
| | | | | | A B C D | |
| | | | | | B C D | |
| | | | | | C | |
| | | | | | B C D | |
| | | | | | C D | |
| | | | | | MA | |
| | | | | | B C D | 5SJ4, BL, CA/CS, CS/CA |
| | | | | | B C | Non accessoriabili |
| | | | | | **E selettivo** | Non accessoriabili |

[1] In alternativa al 5SM2, solo fino a 40 A e solo per 1P+N e 2P.

[2] Il comando motorizzato va selezionato in funzione dell'apparecchio di protezione a cui verrà accoppiato e deve essere provvisto dell'apposito adattatore per il montaggio.
Il comando motorizzato non è installabile in presenza di moduli AFDD 5SM6.
Il comando motorizzato non è impiegabile con combinazioni 5SL+5SM2 e 5SP4+5SM2.

[3] Blocco differenziale non abbinabile alle esecuzioni con $I_n$ = 80 A.

[4] Per esecuzione 5SY8-8BB08 è possibile l'assemblaggio con i blocchi differenziali 5SM2 di Tipo AC purché siano rispettate le seguenti condizioni: numero di poli, corrente nominale e adeguate protezione termica.

[5] Blocco differenziale non abbinabile alla caratteristica D.

[6] Blocco Differenziale e AFDD non abbinabili.

# Interruttori Magnetotermici Serie 5SL, 5SJ6, 5SP3





| | | | 5SL3 | 5SL6...-.BB |
|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | | CEI EN 60898-1 | CEI EN 60898-1 |
| **Dati principali** | | | | |
| Potere d'interruzione $I_{cn}$ secondo CEI EN 60898-1 (a 230/400 V c.a.) | | kA | 4.5 | 6 |
| Potere d'interruzione $I_{cu}$ secondo CEI EN 60947-2 (a 230/400 V c.a.) | | kA | 4.5 | 6 |
| Corrente nominale | | A | 0.3 ... 63 | 0.3 ... 63 |
| Numero di Poli | | | 1P+N \| 2P | 1P \| 1P+N \| 2P \| 3P \| 4P |
| Caratteristiche di intervento | | | B \| C | B \| C |
| **Approvazioni** | | | | |
| Marcature | | | VDE, IMQ, CEBEC, TSE | VDE, IMQ, CEBEC, TSE |
| Certificazioni navali | | | – | – |
| **Tensioni operative** | | | | |
| Max. V c.a., secondo EN 60898-1/-2, EN 60947-2 | | V | 250/440 | 250/440 |
| Max V c.c. per polo, secondo EN 60898-1/-2, EN 60947-2 | | V | 60 | 60 |
| Tenuta all'impulso $U_{imp}$ | | kV | 4 | 4 |
| Frequenza nominale $f_n$ | | Hz | 50/60 | 50/60 |
| **Morsetti** | | | | |
| Morsetti doppi | | | – | – |
| 1 conduttore | Cavo rigido | $mm^2$ | 0.75 ... 35 | 0.75 ... 35 |
| | Cavo flessibile con puntalino | $mm^2$ | 0.75 ... 25 | 0.75 ... 25 |
| | Cavo flessibile senza puntalino | $mm^2$ | 1 ... 35 | 1 ... 35 |
| 2 conduttori | Cavo rigido | $mm^2$ | 0.75 ... 10 | 0.75 ... 10 |
| | Cavo flessibile con puntalino | $mm^2$ | 0.75 ... 4 | 0.75 ... 4 |
| | Cavo flessibile senza puntalino | $mm^2$ | 1 ... 4 | 1 ... 4 |
| 1 conduttore + sbarra (con pin da 1,5 mm) | Cavo rigido | $mm^2$ | 10 ... 25 | 10 ... 25 |
| | Cavo flessibile con puntalino | $mm^2$ | 6 ... 25 | 6 ... 25 |
| | Cavo flessibile senza puntalino | $mm^2$ | 6 ... 16 | 6 ... 16 |
| **Condizioni ambientali** | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | °C | –25 ... +45 [1] | –25 ... +45 [1] |
| Temperatura di stoccaggio | | °C | –40 ... +75 [3] | –40 ... +75 [3] |
| Alimentazione | | | morsetti inferiori o superiori | morsetti inferiori o superiori |
| Grado di inquinamento \| Categoria di sovratensione | | | 2/III | 2/III |

[1] Occasionalmente 55°C, con massimo 95% di umidità relativa
[2] Max. 95% umidità relativa
[3] 95% di umidità fino a 55 °C

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| **5SL4** | **5SJ6...-.KS** | **5SL30** | **5SL60** | **5SP3** |
| CEI EN 60898-1 | CEI EN 60898-1 | CEI EN 60898-1 | CEI EN 60898-1 | DIN VDE 0641-21 |
| 10 | 6 | 4.5 | 6 | – |
| 10 | 6 | 4.5 | 6 | – |
| 0.3 ... 63 | 10 ... 20 | 2 ... 40 | 2 ... 40 | 16 ... 100 |
| 1P \| 1P+N \| 2P \| 3P \| 4P | 1P \| 1P+N \| 2P \| 3P | 1P+N | 1P+N | 1P \| 2P \| 3P \| 4P |
| B \| C \| D | B \| C | C | B \| C | E |
| IMQ, VDE, CEBEC | VDE | IMQ, VDE, NF, CCC | IMQ, VDE, NF, CCC | VDE |
| – | – | – | DNV-GL | – |
| 250/440 | 250/440 | 250 | 250 | – |
| 60 | 60 | 72 | 72 | – |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| – | Morsetti a molla superiori | – | – | – |
| 0.75 ... 35 | 1.5 ... 4 (sopra) \| 0.75 ... 25 (sotto) | 0.75 ... 16 | 0.75 ... 16 | 2.5 ... 50 (sotto) |
| 0.75 ... 25 | 1.5 ... 2.5 (sopra) \| 0.75 ... 25 (sotto) | 0.75 ... 10 | 0.75 ... 10 | 2.5 ... 50 (sotto) |
| 1 ... 35 | 1.5 ... 4 | | | 2.5 ... 16 (sopra) |
| 0.75 ... 10 | – | – | – | – |
| 0.75 ... 4 | – | – | – | – |
| 1 ... 4 | – | – | – | – |
| 10 ... 25 | – | – | – | – |
| 6 ... 25 | – | – | – | – |
| 6 ... 16 | – | – | – | – |
| –25 ... +55 [2] | –25 ... +45 [1] | –25 ... +45 [1] | –25 ... +45 [1] | –25 ... +55 |
| –40 ... +75 [3] | –40 ... +75 [3] | –40 ... +75 | –40 ... +75 | –40 ... +70 |
| morsetti inferiori o superiori | morsetti inferiori | morsetti inferiori o superiori | morsetti inferiori o superiori | morsetti inferiori o superiori |
| 2/III | 2/III | 2/III | 2/III | 3/IV |

# Interruttori Magnetotermici Serie 5SY, 5SP4, 5SJ4





| | | | 5SY6 | 5SY4 |
|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | | CEI EN 60898-1<br>CEI EN 60947-2<br>UL 1077 | CEI EN 60898-1<br>CEI EN 60947-2<br>UL 1077 |
| **Dati principali** | | | | |
| Potere d'interruzione $I_{cn}$ | secondo CEI EN 60898-1 (a 230/400 V c.a.) | kA | 6 | 10 |
| | secondo UL1077 e CSA C22.2 No.235 | | Suplementary protector, OC, FW 0, OL 0, TC 3 a 50°C | Suplementary protector, OC, FW 0, OL 0, TC 3 a 50°C |
| | | SC | U2: vedi certificazione | U2: vedi certificazione |
| Potere d'interruzione $I_{cu}$ | secondo CEI EN 60947-2 (a 230/400 V c.a.) | kA | fino a 30 kA (vedi tabella) | fino a 35 kA (vedi tabella) |
| | | A | 0.3 ... 63 | 0.3 ... 80 |
| | | | 1P \| 1P+N \| 2P \| 3P \| 4P | 1P \| 1P+N \| 2P \| 3P \| 4P |
| Caratteristiche d'intervento | | | B \| C | A \| B \| C \| D |
| **Approvazioni** | | | | |
| Marcature | | | IMQ, VDE, CCC, cULus | IMQ, VDE, CCC, cULus |
| Certificazioni navali | | | DNV-GL, LR, BV, RINA, ABS | DNV-GL, LR, BV, RINA, ABS |
| **Tensioni operative** | | | | |
| Max. V c.a. | secondo EN 60898-1/-2, EN 60947-2 | V | 250/440 | 250/440 |
| | secondo UL 1077, CSA C22.2 No.235 | V | 277/480 | 277/480 |
| Max V c.c. per polo | secondo EN 60898-1/-2, EN 60947-2 | V | 72 [1] | 72 [1] |
| Tensione nominale | secondo UL 489 | V | – | – |
| Tenuta all'impulso $U_{imp}$ | | kV | 4 | 4 |
| Frequenza nominale $f_n$ | | Hz | 50/60 | 50/60 |
| **Morsetti** | | | | |
| Morsetti doppi | | | ■ | ■ |
| 1 conduttore | Cavo rigido | $mm^2$ | 0.75 ... 35 | 0.75 ... 35 |
| | Cavo flessibile | $mm^2$ | 0.75 ... 25 | 0.75 ... 25 |
| | Conduttori (Cu 60/75 °C $I_n \leq 40$ A; 60 °C $I_n > 40$ A) | | AWG 18 ... 4 | AWG 18 ... 4 |
| Coppia di serraggio | | Nm | 2.5 ... 3.5 max. | 2.5 ... 3.5 max. |
| | | lb-in | 22 ... 26 | 22 ... 26 |
| **Condizioni ambientali** | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | °C | –25 ... +55 [4] | –40 ... +70 [3] |
| Temperatura di stoccaggio | | °C | –40 ... +75 [3] | –40 ... +75 [3] |
| Shock secondo IEC 60068-2-27 150 $m/s^2$ a 11 ms half-sine | | | ■ | ■ |
| Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6 50 $m/s^2$ a 25 ... 150 Hz e 60 $m/s^2$ a 35 Hz (4 s) | | | ■ | ■ |
| Resistenza a shock e vibrazioni secondo EN 61373 e EN 50155 "1B" (ferroviario) | | | – | ■ |
| Prove fuoco / fumi secondo EN 45545-2 (ferroviario) | | | – | ■ |
| Grado di inquinamento \| Categoria di sovratensione | | | 3/III | 3/III [2] |

[1] Ad eccezione di: C/D 0.3 A ... 0.5 A
[2] 5SY54.. 4 poli, grado di inquinamento 3 / categoria di sovratensione II
[3] 95% di umidità fino a 55 °C
55% di umidità fino a +70°C
[4] Massimo 95% di umidità relativa

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| **5SP4** | **5SY5** | **5SY7** | **5SY8** | **5SJ4..HG..** |
| CEI EN 60898-1<br>UL 1077 | CEI EN 60898-2<br>UL 1077 | CEI EN 60898-1<br>CEI EN 60947-2<br>UL 1077 | CEI EN 60947-2<br>UL 1077 | CEI EN 60947-2<br>UL 489 |
| 10 | 10 | 15 | 25 | – |
| Suplementary protector, OC, FW 0, OL 0, TC 3 a 50°C | Suplementary protector, OC, FW 0, OL 0, TC 3 a 50°C | Suplementary protector, OC, FW 0, OL 0, TC 3 a 50°C | Suplementary protector, OC, FW 0, OL 0, TC 3 a 50°C | – |
| U2: vedi certificazione | U2: vedi certificazione | U2: vedi certificazione | U2: vedi certificazione | – |
| 10 | – | fino a 50 kA (vedi tabella) | fino a 70 kA (vedi tabella) | 10 |
| 80 ... 125 | 0.3 ... 63 | 0.3 ... 63 | 0.3 ... 63 | 0.3 ... 63 |
| 1P \| 2P \| 3P \| 4P | 1P \| 2P \| 4P | 1P \| 1P+N \| 2P \| 3P \| 4P | 1P \| 1P+N \| 2P \| 3P \| 4P | 1P \| 2P \| 3P |
| B \| C \| D | B \| C | B \| C \| D | C \| D \| MA | B \| C \| D |
| VDE, CCC, cULus | VDE, CCC, cULus | IMQ, VDE, CCC, cULus | cULus | VDE, CCC, UL |
| LR | ABS | DNV-GL, LR, BV, RINA, ABS | ABS | – |
| 250/440 | 250/440 | 250/440 | 250/440 | 250/440 |
| 277/480 | – | 277/480 | 277/480 | – |
| 72 | 250 | 72 [1)] | 72 [1)] | 60 |
| – | – | – | – | 277/480 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 10 ... 50 | 0.75 ... 35 | 0.75 ... 35 | 0.75 ... 35 | 0.75 ... 25 (16) |
| 10 ... 35 | 0.75 ... 25 | 0.75 ... 25 | 0.75 ... 25 | 0.75 ... 25 (10) |
| AWG 3 ... 1 | AWG 18 ... 4 | AWG 18 ... 4 | AWG 18 ... 4 | AWG 18 ... 4 (5) |
| 2.5 ... 3.5 max. | 2.5 ... 3.5 max. | 2.5 ... 3.5 max. | 2.5 ... 3.5 max. | 2.5 ... 3.5 max. |
| 22 ... 31 | 22 ... 26 | 22 ... 26 | 22 ... 26 | 22 ... 26 |
| –25 ... +55 [4)] | –40 ... +70 [3)] | –40 ... +70 [3)] | –25 ... +55 [4)] | –25 ... +55 [4)] |
| –40 ... +75 [3)] | –40 ... +75 [3)] | –40 ... +75 [3)] | –40 ... +75 [3)] | –40 ... +75 [3)] |
| – | ■ | ■ | – | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| – | ■ | ■ | – | – |
| ■ | ■ | ■ | – | – |
| 3/III | 3/III | 3/III | 3/III | 3/III |

5

# Interruttori Magnetotermici per Circuiti Ausiliari (CBE)





| | | | 5SY17 | 5SK9 |
|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | | IEC 60934<br>UL 1077 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 60068-2-78, EN 50178, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, UL 508, UL 2367 |
| **Dati principali** | | | | |
| Potere d'interruzione $I_{cn}$ | secondo CEI EN 60898-1 (a 230/400 Vc.a) | kA | 3 | – |
| Correnti nominali | | A | 0.5 ... 16 | 1 ... 8 |
| Numero di poli | | | 1P + CA | 1P + CA |
| Caratteristica d'intervento in corrente continua | Magnetica | | F1 (2.5 ... 4 × $I_n$) \| F2 (4 ... 7 × $I_n$) | – |
| | Termica | | 1.05 × non intervento \| 1.35 × intervento \| TC3 1.35 × $I_n$ | – |
| | Elettronica | | – | Sovraccarico 1.2 × $I_n$ / 1s \| Cortocircuito 2 × $I_n$ / <10 ms |
| Durata elettrica / meccanica | Cicli di apertura | | 6000 | – |
| **Approvazioni** | | | | |
| Marcature | | | CCC, cULus | cULus |
| **Tensioni operative** | | | | |
| Max. V c.a. | secondo EN 60898-1/-2, EN 60947-2 | V | 250 | – |
| | secondo UL 1077, CSA C22.2 No.235 | V | 277 | – |
| Max. V c.c. / polo | | V | 72 | 30 |
| Tenuta all'impulso $U_{imp}$ | | kV | 4 | 0.5 |
| Frequenza nominale $f_n$ | | Hz | 50/60 | – |
| **Morsetti** | | | | |
| 1 conduttore | Cavo rigido | $mm^2$ | 0.75 ... 16 | 0.2 ... 4 |
| | Cavo flessibile con puntalino | $mm^2$ | 0.75 ... 10 | 0.2 ... 2.5 |
| | Cavo flessibile senza puntalino | $mm^2$ | 0.75 ... 16 | – |
| | AWG | | – | AWG 24 ... 12 |
| 2 conduttori | Cavo rigido | $mm^2$ | 0.75 ... 4 | – |
| | Cavo flessibile con puntalino | $mm^2$ | 0.75 ... 2.5 | – |
| | Cavo flessibile senza puntalino | $mm^2$ | 0.75 ... 4 | – |
| Coppia di serraggio | | Nm | 2.0 ... 2.5 max. | – |
| | | lb-in | 17.7 ... 22.1 | – |
| **Condizioni ambientali** | | | | |
| Temperatura di esercizio | | °C | –25 ... +60 | –25 ... +60 [1] |
| Temperatura di stoccaggio | | °C | –40 ... +70 | –40 ... +70 |
| Shock secondo IEC 60068-2-27 150 $m/s^2$ a 11 ms half-sine | | | – | – |
| Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6 50 $m/s^2$ a 25 ... 150 Hz e 60 $m/s^2$ a 35 Hz (4 s) | | | – | – |
| Resistenza a shock e vibrazioni secondo EN 61373 e EN 50155 "1B" (ferroviario) | | | – | – |
| Prove fuoco / fumi secondo EN 45545-2 (ferroviario) | | | – | – |
| Grado di inquinamento \| categoria di sovratensione | | | 2 / III | – |

[1] Massimo 95% di umidità relativa

# Tabella dei poteri di interruzione

| Serie | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5SL3 | 5SL6-BB | 5SL4 | 5SJ6-KS | 5SY6*) | 5SY4*) | 5SP4*) | 5SY5 | 5SY7*) | 5SY8 | 5SP3 |
| | 4500 A | 6000 A | 10000 A | 6000 A | 6000 A | 10000 A | 10000 A | 10000 A | 15000 A | Alto Pot. Interruz. | 25000 A |
| | | | | | Doppia marcatura | Doppia marcatura | | Corrente continua | Doppia marcatura | | |
| **NORMA CEI EN 60898** | | | | | | | | | | | |
| | $I_{cn}$ [A] secondo CEI EN 60898, con marchio IMQ | | | | | | | | | | |
| 1P,1P + N (230 V), 2P, 3P, 4P (400 V) | 4500 3 | 6000 3 | 10000 3 | 6000 3 | 6000 3 | 10000 3 | 10000 3 | 10000 3 5) 2P 440 V c.c 1P 220 V c.c | 15000 | | 25000 |

| NORMA CEI EN 60947-2 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P,1P + N (230 V), 2P, 3P, 4P (400 V) | $I_{cu}$ [kA] secondo CEI EN 60947-2, con marchio IMQ. | | | | | | | | | | |
| 0,3 - 2A 4) | | | | | | | | | 50 | 70 | |
| 3 - 4 A | | | | | 30 | 35 | | | 40 | 50 | |
| 6 A | | | | | | | | | | | |
| 8 - 10 A | | 6 | 10 | | 15 | 20 | | 15 1) 2P 440 V c.c. 1P 220 V c.c. | 30 | 40 | |
| 13 - 32 A | | | | | | | | | 25 | 30 | |
| 40 A | | | | | 10 | 15 | | | 20 2) | 25 3) | |
| 50 - 63 A | | | | | | | | | | | |
| 80 - 125 A | | | | | | 10 6) | 10 7) | | | | |
| 2P (230 V) | $I_{cu}$ [kA] secondo CEI EN 60947-2. | | | | | | | | | | |
| 0,3 - 2A 4) | | | | | | | | | | | |
| 3 - 4 A | | | | | 40 | 45 | | | 50 | 60 | |
| 6 A | | | | | | | | | | | |
| 8 - 10 A | | 6 | 10 | | 25 | 35 | | 15 1) 2P 220 V c.c. | 45 | 55 | |
| 13 - 32 A | | | | | | | | | 40 | 50 | |
| 40 A | | | | | 15 | 20 | | | 25 | 30 | |
| 50 - 63 A | | | | | | | | | | | |
| 80 - 125 A | | | | | | 10 6) | 10 7) | | | | |

Note

1) 2P 400 V c.a. e 1P/2P 230 Vc.a.: 0,3-6 A: 15 kA, 8-63 A: 10 kA.
2) Caratteristica D, 50 A e 63 A: 15 kA.
3) Caratteristica D, 50 A e 63 A: 20 kA.
4) Per $I_n$ = 0,3-2 A: $I_{cu} = \infty$.
5) Classe di limitazione 3 solo per applicazioni in corrente alternata
6) Il 5SY4 ha solo l'esecuzione da 80 A.
7) 15 kA per versioni da 80 e 125 A.

Il marchio IMQ sui valori di $I_{cu}$ secondo CEI EN 60947-2 è relativo alle caratteristiche B e C.

*) Apparecchi con doppia marcatura del potere di interruzione: $I_{cn}$ frontale secondo CEI EN 60898, $I_{cu}$ laterale secondo CEI EN 60947-2.

# Composizione codici

## MCB - serie 5SY

**Nr. di Ordinazione**

**5SY ▯ ▯ ▯▯ - ▯**

**Potere di interruzione**
[6] = 6 kA
[4] = 10 kA
[5] = 10 kA (corrente continua)
[7] = 15 kA
[8] = Alto PDI (fino 70kA)

**Poli**
[1] = 1P
[2] = 2P
[3] = 3P
[4] = 4P
[5] = 1P+N (in 2 u.m.)

**Curva d'intervento**
[5] = A (solo 5SY4)
[6] = B
[7] = C
[8] = D
[8BB08] = solo magnetici

**Corrente Nominale**
esempi:
[06] = 6 A
[10] = 10 A
[16] = 16 A
[40] = 40 A
[63] = 63 A

## MCB - serie 5SL

**Nr. di Ordinazione**

**5SL ▯ ▯ ▯▯ - ▯ ▯▯**

**Potere di interruzione**
[3] = 4,5 kA (non accessoriabile)
[6] = 6 kA
[4] = 10 kA

**Poli**
[0] = 1P+N (in 1 u.m.) solo 4,5 e 6kA
[1] = 1P
[2] = 2P
[3] = 3P
[4] = 4P

**Esecuzione**
[BB] = da aggiungere al codice dei 5SL6
[MC] = funzioni di misura e comunicazione, serie 5SL60
[ ] [ ] = campo vuoto per 5SL3, 5SL60 e 5SL4

**Curva d'intervento**
[6] = B
[7] = C
[8] = D

**Corrente Nominale**
esempi:
[06] = 6 A
[10] = 10 A
[16] = 16 A
[40] = 40 A
[63] = 63 A

## MCB - serie 5SP

**Nr. di Ordinazione**

**5SP 4 ▯ ▯▯ - ▯**

**Potere di interruzione**
[4] = 10 kA
[5] = 10 kA (corrente continua)

**Poli**
[1] = 1P
[2] = 2P
[3] = 3P
[4] = 4P

**Curva d'intervento**
[6] = B
[7CC] = C (corrente continua)
[7] = C
[8] = D

**Corrente Nominale**
[80] = 80 A
[91] = 100 A
[92] = 125 A

# 5SL30 e 5SL60

## Interruttori magnetotermici compatti 4500 A

**5SL30**

CE

CEI EN 60898

4500

3



**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | 1P+N - 1 u.m. |
|---|---|
| 2 | **5SL3002-7** |
| 4 | **5SL3004-7** |
| 6 | **5SL3006-7** |
| 8 | **5SL3008-7** |
| 10 | **5SL3010-7** |
| 13 | **5SL3013-7** |
| 16 | **5SL3016-7** |
| 20 | **5SL3020-7** |
| 25 | **5SL3025-7** |
| 32 | **5SL3032-7** |
| 40 | **5SL3040-7** |

## Interruttori magnetotermici compatti 6000 A

**5SL60**

CE

CEI EN 60898

6000

3



**Caratteristica B**

| $I_n$ (A) | 1P+N - 1 u.m. |
|---|---|
| 6 | **5SL6006-6** |
| 10 | **5SL6010-6** |
| 13 | **5SL6013-6** |
| 16 | **5SL6016-6** |
| 20 | **5SL6020-6** |
| 25 | **5SL6025-6** |
| 32 | **5SL6032-6** |
| 40 | **5SL6040-6** |

**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | 1P+N - 1 u.m. |
|---|---|
| 2 | **5SL6002-7** |
| 4 | **5SL6004-7** |
| 6 | **5SL6006-7** |
| 8 | **5SL6008-7** |
| 10 | **5SL6010-7** |
| 13 | **5SL6013-7** |
| 16 | **5SL6016-7** |
| 20 | **5SL6020-7** |
| 25 | **5SL6025-7** |
| 32 | **5SL6032-7** |
| 40 | **5SL6040-7** |

# 5SL6 COM

## Interruttori magnetotermici compatti 6000 A, con funzioni di misura e comunicazione[1)]

**5SL60-MC**
CE
**CEI EN 60898**

new



**Caratteristica B**

| $I_n$ (A) | 1P+N - 1 u.m. |
|---|---|
| 2 | **5SL6002-6MC** |
| 4 | **5SL6004-6MC** |
| 6 | **5SL6006-6MC** |
| 10 | **5SL6010-6MC** |
| 13 | **5SL6013-6MC** |
| 16 | **5SL6016-6MC** |
| 20 | **5SL6020-6MC** |
| 25 | **5SL6025-6MC** |
| 32 | **5SL6032-6MC** |

**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | 1P+N - 1 u.m. |
|---|---|
| 2 | **5SL6002-7MC** |
| 4 | **5SL6004-7MC** |
| 6 | **5SL6006-7MC** |
| 8 | **5SL6008-7MC** |
| 10 | **5SL6010-7MC** |
| 13 | **5SL6013-7MC** |
| 16 | **5SL6016-7MC** |
| 20 | **5SL6020-7MC** |
| 25 | **5SL6025-7MC** |
| 32 | **5SL6032-7MC** |

[1)] per approfondimenti vedi Capitolo 1

## Interruttori magnetotermici compatti 6000 A con RCM integrato, con funzioni di misura e comunicazione[1)]

**5SL60-MF**
CE
**CEI EN 60898**
**CEI EN 62020**

new



**Caratteristica B**

| $I_n$ (A) | 1P+N - 1 u.m. |
|---|---|
| 6 | **5SL6006-6MF** |
| 10 | **5SL6010-6MF** |
| 13 | **5SL6013-6MF** |
| 16 | **5SL6016-6MF** |
| 20 | **5SL6020-6MF** |
| 25 | **5SL6025-6MF** |
| 32 | **5SL6032-6MF** |

**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | 1P+N - 1 u.m. |
|---|---|
| 2 | **5SL6002-7MF** |
| 4 | **5SL6004-7MF** |
| 6 | **5SL6006-7MF** |
| 8 | **5SL6008-7MF** |
| 10 | **5SL6010-7MF** |
| 13 | **5SL6013-7MF** |
| 16 | **5SL6016-7MF** |
| 20 | **5SL6020-7MF** |
| 25 | **5SL6025-7MF** |
| 32 | **5SL6032-7MF** |

[1)] per approfondimenti vedi Capitolo 1

# 5SL3 e 5SL6-BB

## Interruttori Magnetotermici 4500 A, non accessoriabili con blocco differenziale

**5SL3-7**
CE
CEI EN 60898
4500
3



**Caratteristica B**

| $I_n$ (A) | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. |
|---|---|---|
| 6 | 5SL3506-6 | 5SL3206-6 |
| 10 | 5SL3510-6 | 5SL3210-6 |
| 16 | 5SL3516-6 | 5SL3216-6 |
| 20 | 5SL3520-6 | 5SL3220-6 |
| 25 | 5SL3525-6 | 5SL3225-6 |
| 32 | 5SL3532-6 | 5SL3232-6 |
| 40 | 5SL3540-6 | 5SL3240-6 |
| 50 | 5SL3550-6 | 5SL3250-6 |
| 63 | 5SL3563-6 | 5SL3263-6 |

**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. |
|---|---|---|
| 2 | 5SL3502-7 | 5SL3202-7 |
| 4 | 5SL3504-7 | 5SL3204-7 |
| 6 | 5SL3506-7 | 5SL3206-7 |
| 8 | 5SL3508-7 | 5SL3208-7 |
| 10 | 5SL3510-7 | 5SL3210-7 |
| 13 | 5SL3513-7 | 5SL3213-7 |
| 16 | 5SL3516-7 | 5SL3216-7 |
| 20 | 5SL3520-7 | 5SL3220-7 |
| 25 | 5SL3525-7 | 5SL3225-7 |
| 32 | 5SL3532-7 | 5SL3232-7 |
| 40 | 5SL3540-7 | 5SL3240-7 |
| 50 | 5SL3550-7 | 5SL3250-7 |
| 63 | 5SL3563-7 | 5SL3263-7 |

## Interruttori magnetotermici 6000 A

**5SL6-BB**
CEI EN 60898
CEI EN 60947-2
6000
3



**Caratteristica B**

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5SL6106-6BB | 5SL6506-6BB | 5SL6206-6BB | 5SL6306-6BB | 5SL6406-6BB |
| 10 | 5SL6110-6BB | 5SL6510-6BB | 5SL6210-6BB | 5SL6310-6BB | 5SL6410-6BB |
| 16 | 5SL6116-6BB | 5SL6516-6BB | 5SL6216-6BB | 5SL6316-6BB | 5SL6416-6BB |
| 20 | 5SL6120-6BB | 5SL6520-6BB | 5SL6220-6BB | 5SL6320-6BB | 5SL6420-6BB |
| 25 | 5SL6125-6BB | 5SL6525-6BB | 5SL6225-6BB | 5SL6325-6BB | 5SL6425-6BB |
| 32 | 5SL6132-6BB | 5SL6532-6BB | 5SL6232-6BB | 5SL6332-6BB | 5SL6432-6BB |
| 40 | 5SL6140-6BB | 5SL6540-6BB | 5SL6240-6BB | 5SL6340-6BB | 5SL6440-6BB |
| 50 | 5SL6150-6BB | 5SL6550-6BB | 5SL6250-6BB | 5SL6350-6BB | 5SL6450-6BB |
| 63 | 5SL6163-6BB | 5SL6563-6BB | 5SL6263-6BB | 5SL6363-6BB | 5SL6463-6BB |

**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 5SL6114-7BB | 5SL6514-7BB | 5SL6214-7BB | 5SL6314-7BB | 5SL6414-7BB |
| 0,5 | 5SL6105-7BB | 5SL6505-7BB | 5SL6205-7BB | 5SL6305-7BB | 5SL6405-7BB |
| 1 | 5SL6101-7BB | 5SL6501-7BB | 5SL6201-7BB | 5SL6301-7BB | 5SL6401-7BB |
| 1,6 | 5SL6115-7BB | 5SL6515-7BB | 5SL6215-7BB | 5SL6315-7BB | 5SL6415-7BB |
| 2 | 5SL6102-7BB | 5SL6502-7BB | 5SL6202-7BB | 5SL6302-7BB | 5SL6402-7BB |
| 3 | 5SL6103-7BB | 5SL6503-7BB | 5SL6203-7BB | 5SL6303-7BB | 5SL6403-7BB |
| 4 | 5SL6104-7BB | 5SL6504-7BB | 5SL6204-7BB | 5SL6304-7BB | 5SL6404-7BB |
| 6 | 5SL6106-7BB | 5SL6506-7BB | 5SL6206-7BB | 5SL6306-7BB | 5SL6406-7BB |
| 8 | 5SL6108-7BB | 5SL6508-7BB | 5SL6208-7BB | 5SL6308-7BB | 5SL6408-7BB |
| 10 | 5SL6110-7BB | 5SL6510-7BB | 5SL6210-7BB | 5SL6310-7BB | 5SL6410-7BB |
| 13 | 5SL6113-7BB | 5SL6513-7BB | 5SL6213-7BB | 5SL6313-7BB | 5SL6413-7BB |
| 16 | 5SL6116-7BB | 5SL6516-7BB | 5SL6216-7BB | 5SL6316-7BB | 5SL6416-7BB |
| 20 | 5SL6120-7BB | 5SL6520-7BB | 5SL6220-7BB | 5SL6320-7BB | 5SL6420-7BB |
| 25 | 5SL6125-7BB | 5SL6525-7BB | 5SL6225-7BB | 5SL6325-7BB | 5SL6425-7BB |
| 32 | 5SL6132-7BB | 5SL6532-7BB | 5SL6232-7BB | 5SL6332-7BB | 5SL6432-7BB |
| 40 | 5SL6140-7BB | 5SL6540-7BB | 5SL6240-7BB | 5SL6340-7BB | 5SL6440-7BB |
| 50 | 5SL6150-7BB | 5SL6550-7BB | 5SL6250-7BB | 5SL6350-7BB | 5SL6450-7BB |
| 63 | 5SL6163-7BB | 5SL6563-7BB | 5SL6263-7BB | 5SL6363-7BB | 5SL6463-7BB |

# 5SL4

## Interruttori magnetotermici 10000 A

**5SL4**
**CEI EN 60898**
**CEI EN 60947-2**
10000
3



### Caratteristica B

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **5SL4101-6** | **5SL4501-6** | **5SL4201-6** | **5SL4301-6** | **5SL4401-6** |
| 2 | **5SL4102-6** | **5SL4502-6** | **5SL4202-6** | **5SL4302-6** | **5SL4402-6** |
| 3 | **5SL4103-6** | **5SL4503-6** | **5SL4203-6** | **5SL4303-6** | **5SL4403-6** |
| 4 | **5SL4104-6** | **5SL4504-6** | **5SL4204-6** | **5SL4304-6** | **5SL4404-6** |
| 6 | **5SL4106-6** | **5SL4506-6** | **5SL4206-6** | **5SL4306-6** | **5SL4406-6** |
| 8 | **5SL4108-6** | **5SL4508-6** | **5SL4208-6** | **5SL4308-6** | **5SL4408-6** |
| 10 | **5SL4110-6** | **5SL4510-6** | **5SL4210-6** | **5SL4310-6** | **5SL4410-6** |
| 13 | **5SL4113-6** | **5SL4513-6** | **5SL4213-6** | **5SL4313-6** | **5SL4413-6** |
| 16 | **5SL4116-6** | **5SL4516-6** | **5SL4216-6** | **5SL4316-6** | **5SL4416-6** |
| 20 | **5SL4120-6** | **5SL4520-6** | **5SL4220-6** | **5SL4320-6** | **5SL4420-6** |
| 25 | **5SL4125-6** | **5SL4525-6** | **5SL4225-6** | **5SL4325-6** | **5SL4425-6** |
| 32 | **5SL4132-6** | **5SL4532-6** | **5SL4232-6** | **5SL4332-6** | **5SL4432-6** |
| 40 | **5SL4140-6** | **5SL4540-6** | **5SL4240-6** | **5SL4340-6** | **5SL4440-6** |
| 50 | **5SL4150-6** | **5SL4550-6** | **5SL4250-6** | **5SL4350-6** | **5SL4450-6** |
| 63 | **5SL4163-6** | **5SL4563-6** | **5SL4263-6** | **5SL4363-6** | **5SL4463-6** |

### Caratteristica C

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | **5SL4114-7** | **5SL4514-7** | **5SL4214-7** | **5SL4314-7** | **5SL4414-7** |
| 0,5 | **5SL4105-7** | **5SL4505-7** | **5SL4205-7** | **5SL4305-7** | **5SL4405-7** |
| 1 | **5SL4101-7** | **5SL4501-7** | **5SL4201-7** | **5SL4301-7** | **5SL4401-7** |
| 1,6 | **5SL4115-7** | **5SL4515-7** | **5SL4215-7** | **5SL4315-7** | **5SL4415-7** |
| 2 | **5SL4102-7** | **5SL4502-7** | **5SL4202-7** | **5SL4302-7** | **5SL4402-7** |
| 3 | **5SL4103-7** | **5SL4503-7** | **5SL4203-7** | **5SL4303-7** | **5SL4403-7** |
| 4 | **5SL4104-7** | **5SL4504-7** | **5SL4204-7** | **5SL4304-7** | **5SL4404-7** |
| 6 | **5SL4106-7** | **5SL4506-7** | **5SL4206-7** | **5SL4306-7** | **5SL4406-7** |
| 8 | **5SL4108-7** | **5SL4508-7** | **5SL4208-7** | **5SL4308-7** | **5SL4408-7** |
| 10 | **5SL4110-7** | **5SL4510-7** | **5SL4210-7** | **5SL4310-7** | **5SL4410-7** |
| 13 | **5SL4113-7** | **5SL4513-7** | **5SL4213-7** | **5SL4313-7** | **5SL4413-7** |
| 16 | **5SL4116-7** | **5SL4516-7** | **5SL4216-7** | **5SL4316-7** | **5SL4416-7** |
| 20 | **5SL4120-7** | **5SL4520-7** | **5SL4220-7** | **5SL4320-7** | **5SL4420-7** |
| 25 | **5SL4125-7** | **5SL4525-7** | **5SL4225-7** | **5SL4325-7** | **5SL4425-7** |
| 32 | **5SL4132-7** | **5SL4532-7** | **5SL4232-7** | **5SL4332-7** | **5SL4432-7** |
| 40 | **5SL4140-7** | **5SL4540-7** | **5SL4240-7** | **5SL4340-7** | **5SL4440-7** |
| 50 | **5SL4150-7** | **5SL4550-7** | **5SL4250-7** | **5SL4350-7** | **5SL4450-7** |
| 63 | **5SL4163-7** | **5SL4563-7** | **5SL4263-7** | **5SL4363-7** | **5SL4463-7** |

### Caratteristica D

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | **5SL4114-8** | **5SL4514-8** | **5SL4214-8** | **5SL4314-8** | **5SL4414-8** |
| 0,5 | **5SL4105-8** | **5SL4505-8** | **5SL4205-8** | **5SL4305-8** | **5SL4405-8** |
| 1 | **5SL4101-8** | **5SL4501-8** | **5SL4201-8** | **5SL4301-8** | **5SL4401-8** |
| 1,6 | **5SL4115-8** | **5SL4515-8** | **5SL4215-8** | **5SL4315-8** | **5SL4415-8** |
| 2 | **5SL4102-8** | **5SL4502-8** | **5SL4202-8** | **5SL4302-8** | **5SL4402-8** |
| 3 | **5SL4103-8** | **5SL4503-8** | **5SL4203-8** | **5SL4303-8** | **5SL4403-8** |
| 4 | **5SL4104-8** | **5SL4504-8** | **5SL4204-8** | **5SL4304-8** | **5SL4404-8** |
| 6 | **5SL4106-8** | **5SL4506-8** | **5SL4206-8** | **5SL4306-8** | **5SL4406-8** |
| 8 | **5SL4108-8** | **5SL4508-8** | **5SL4208-8** | **5SL4308-8** | **5SL4408-8** |
| 10 | **5SL4110-8** | **5SL4510-8** | **5SL4210-8** | **5SL4310-8** | **5SL4410-8** |
| 13 | **5SL4113-8** | **5SL4513-8** | **5SL4213-8** | **5SL4313-8** | **5SL4413-8** |
| 16 | **5SL4116-8** | **5SL4516-8** | **5SL4216-8** | **5SL4316-8** | **5SL4416-8** |
| 20 | **5SL4120-8** | **5SL4520-8** | **5SL4220-8** | **5SL4320-8** | **5SL4420-8** |
| 25 | **5SL4125-8** | **5SL4525-8** | **5SL4225-8** | **5SL4325-8** | **5SL4425-8** |
| 32 | **5SL4132-8** | **5SL4532-8** | **5SL4232-8** | **5SL4332-8** | **5SL4432-8** |
| 40 | **5SL4140-8** | **5SL4540-8** | **5SL4240-8** | **5SL4340-8** | **5SL4440-8** |
| 50 | **5SL4150-8** | **5SL4550-8** | **5SL4250-8** | **5SL4350-8** | **5SL4450-8** |
| 63 | **5SL4163-8** | **5SL4563-8** | **5SL4263-8** | **5SL4363-8** | **5SL4463-8** |

# 5SJ6-KS e 5SY6

## Interruttori magnetotermici 5SJ6 con morsetti a molla 6000 A

**5SJ6-KS**
**CEI EN 60898**
**6000**
**3**



**Caratteristica B**

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | **5SJ6110-6KS** | **5SJ6510-6KS** | **5SJ6210-6KS** | **5SJ6310-6KS** |
| 13 | **5SJ6113-6KS** | **5SJ6513-6KS** | **5SJ6213-6KS** | **5SJ6313-6KS** |
| 16 | **5SJ6116-6KS** | **5SJ6516-6KS** | **5SJ6216-6KS** | **5SJ6316-6KS** |
| 20 | **5SJ6120-6KS** | **5SJ6520-6KS** | **5SJ6220-6KS** | **5SJ6320-6KS** |

**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | **5SJ6110-7KS** | **5SJ6510-7KS** | **5SJ6210-7KS** | **5SJ6310-7KS** |
| 13 | **5SJ6113-7KS** | **5SJ6513-7KS** | **5SJ6213-7KS** | **5SJ6313-7KS** |
| 16 | **5SJ6116-7KS** | **5SJ6516-7KS** | **5SJ6216-7KS** | **5SJ6316-7KS** |
| 20 | **5SJ6120-7KS** | **5SJ6520-7KS** | **5SJ6220-7KS** | **5SJ6320-7KS** |

## Interruttori magnetotermici 6000 A[1)]

**5SY6**
CE
**CEI EN 60898**
**CEI EN 60947-2**
**6000**
**3**



**Caratteristica B**

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **5SY6102-6** | – | – | – | – |
| 4 | **5SY6104-6** | – | – | – | – |
| 6 | **5SY6106-6** | **5SY6506-6** | **5SY6206-6** | **5SY6306-6** | **5SY6406-6** |
| 10 | **5SY6110-6** | **5SY6510-6** | **5SY6210-6** | **5SY6310-6** | **5SY6410-6** |
| 13 | **5SY6113-6** | **5SY6513-6** | **5SY6213-6** | **5SY6313-6** | **5SY6413-6** |
| 16 | **5SY6116-6** | **5SY6516-6** | **5SY6216-6** | **5SY6316-6** | **5SY6416-6** |
| 20 | **5SY6120-6** | **5SY6520-6** | **5SY6220-6** | **5SY6320-6** | **5SY6420-6** |
| 25 | **5SY6125-6** | **5SY6525-6** | **5SY6225-6** | **5SY6325-6** | **5SY6425-6** |
| 32 | **5SY6132-6** | **5SY6532-6** | **5SY6232-6** | **5SY6332-6** | **5SY6432-6** |
| 40 | **5SY6140-6** | **5SY6540-6** | **5SY6240-6** | **5SY6340-6** | **5SY6440-6** |
| 50 | **5SY6150-6** | **5SY6550-6** | **5SY6250-6** | **5SY6350-6** | **5SY6450-6** |
| 63 | **5SY6163-6** | **5SY6563-6** | **5SY6263-6** | **5SY6363-6** | **5SY6463-6** |

**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | **5SY6114-7** | **5SY6514-7** | **5SY6214-7** | **5SY6314-7** | **5SY6414-7** |
| 0,5 | **5SY6105-7** | **5SY6505-7** | **5SY6205-7** | **5SY6305-7** | **5SY6405-7** |
| 1 | **5SY6101-7** | **5SY6501-7** | **5SY6201-7** | **5SY6301-7** | **5SY6401-7** |
| 1,6 | **5SY6115-7** | **5SY6515-7** | **5SY6215-7** | **5SY6315-7** | **5SY6415-7** |
| 2 | **5SY6102-7** | **5SY6502-7** | **5SY6202-7** | **5SY6302-7** | **5SY6402-7** |
| 3 | **5SY6103-7** | **5SY6503-7** | **5SY6203-7** | **5SY6303-7** | **5SY6403-7** |
| 4 | **5SY6104-7** | **5SY6504-7** | **5SY6204-7** | **5SY6304-7** | **5SY6404-7** |
| 5 | **5SY6111-7** | – | **5SY6211-7** | **5SY6311-7** | – |
| 6 | **5SY6106-7** | **5SY6506-7** | **5SY6206-7** | **5SY6306-7** | **5SY6406-7** |
| 8 | **5SY6108-7** | **5SY6508-7** | **5SY6208-7** | **5SY6308-7** | **5SY6408-7** |
| 10 | **5SY6110-7** | **5SY6510-7** | **5SY6210-7** | **5SY6310-7** | **5SY6410-7** |
| 13 | **5SY6113-7** | **5SY6513-7** | **5SY6213-7** | **5SY6313-7** | **5SY6413-7** |
| 15 | **5SY6118-7** | – | **5SY6218-7** | **5SY6318-7** | – |
| 16 | **5SY6116-7** | **5SY6516-7** | **5SY6216-7** | **5SY6316-7** | **5SY6416-7** |
| 20 | **5SY6120-7** | **5SY6520-7** | **5SY6220-7** | **5SY6320-7** | **5SY6420-7** |
| 25 | **5SY6125-7** | **5SY6525-7** | **5SY6225-7** | **5SY6325-7** | **5SY6425-7** |
| 30 | **5SY6130-7** | – | **5SY6230-7** | **5SY6330-7** | – |
| 32 | **5SY6132-7** | **5SY6532-7** | **5SY6232-7** | **5SY6332-7** | **5SY6432-7** |
| 40 | **5SY6140-7** | **5SY6540-7** | **5SY6240-7** | **5SY6340-7** | **5SY6440-7** |
| 50 | **5SY6150-7** | **5SY6550-7** | **5SY6250-7** | **5SY6350-7** | **5SY6450-7** |
| 63 | **5SY6163-7** | **5SY6563-7** | **5SY6263-7** | **5SY6363-7** | **5SY6463-7** |

# 5SY4

## Interruttori magnetotermici 10000 A

**5SY4**
CE
**CEI EN 60898**
**CEI EN 60947-2**
10000
3



### Caratteristica A

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5SY4105-5 | – | 5SY4205-5 | 5SY4305-5 | – |
| 1 | 5SY4101-5 | 5SY4501-5 | 5SY4201-5 | 5SY4301-5 | 5SY4401-5 |
| 1,6 | 5SY4115-5 | 5SY4515-5 | 5SY4215-5 | 5SY4315-5 | 5SY4415-5 |
| 2 | 5SY4102-5 | 5SY4502-5 | 5SY4202-5 | 5SY4302-5 | 5SY4402-5 |
| 3 | 5SY4103-5 | 5SY4503-5 | 5SY4203-5 | 5SY4303-5 | 5SY4403-5 |
| 4 | 5SY4104-5 | 5SY4504-5 | 5SY4204-5 | 5SY4304-5 | 5SY4404-5 |
| 6 | 5SY4106-5 | 5SY4506-5 | 5SY4206-5 | 5SY4306-5 | 5SY4406-5 |
| 8 | 5SY4108-5 | 5SY4508-5 | 5SY4208-5 | 5SY4308-5 | 5SY4408-5 |
| 10 | 5SY4110-5 | 5SY4510-5 | 5SY4210-5 | 5SY4310-5 | 5SY4410-5 |
| 13 | 5SY4113-5 | 5SY4513-5 | 5SY4213-5 | 5SY4313-5 | 5SY4413-5 |
| 16 | 5SY4116-5 | 5SY4516-5 | 5SY4216-5 | 5SY4316-5 | 5SY4416-5 |
| 20 | 5SY4120-5 | 5SY4520-5 | 5SY4220-5 | 5SY4320-5 | 5SY4420-5 |
| 25 | 5SY4125-5 | 5SY4525-5 | 5SY4225-5 | 5SY4325-5 | 5SY4425-5 |
| 32 | 5SY4132-5 | 5SY4532-5 | 5SY4232-5 | 5SY4332-5 | 5SY4432-5 |
| 40 | 5SY4140-5 | 5SY4540-5 | 5SY4240-5 | 5SY4340-5 | 5SY4440-5 |
| 50 | 5SY4150-5 | 5SY4550-5 | 5SY4250-5 | 5SY4350-5 | 5SY4450-5 |
| 63 | 5SY4163-5 | 5SY4563-5 | 5SY4263-5 | 5SY4363-5 | 5SY4463-5 |

### Caratteristica B

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5SY4106-6 | 5SY4506-6 | 5SY4206-6 | 5SY4306-6 | 5SY4406-6 |
| 10 | 5SY4110-6 | 5SY4510-6 | 5SY4210-6 | 5SY4310-6 | 5SY4410-6 |
| 13 | 5SY4113-6 | 5SY4513-6 | 5SY4213-6 | 5SY4313-6 | 5SY4413-6 |
| 16 | 5SY4116-6 | 5SY4516-6 | 5SY4216-6 | 5SY4316-6 | 5SY4416-6 |
| 20 | 5SY4120-6 | 5SY4520-6 | 5SY4220-6 | 5SY4320-6 | 5SY4420-6 |
| 25 | 5SY4125-6 | 5SY4525-6 | 5SY4225-6 | 5SY4325-6 | 5SY4425-6 |
| 32 | 5SY4132-6 | 5SY4532-6 | 5SY4232-6 | 5SY4332-6 | 5SY4432-6 |
| 40 | 5SY4140-6 | 5SY4540-6 | 5SY4240-6 | 5SY4340-6 | 5SY4440-6 |
| 50 | 5SY4150-6 | 5SY4550-6 | 5SY4250-6 | 5SY4350-6 | 5SY4450-6 |
| 63 | 5SY4163-6 | 5SY4563-6 | 5SY4263-6 | 5SY4363-6 | 5SY4463-6 |
| 80[1)] | 5SY4180-6 | – | 5SY4280-6 | 5SY4380-6 | 5SY4480-6 |

### Caratteristica C

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 5SY4114-7 | 5SY4514-7 | 5SY4214-7 | 5SY4314-7 | 5SY4414-7 |
| 0,5 | 5SY4105-7 | 5SY4505-7 | 5SY4205-7 | 5SY4305-7 | 5SY4405-7 |
| 1 | 5SY4101-7 | 5SY4501-7 | 5SY4201-7 | 5SY4301-7 | 5SY4401-7 |
| 1,6 | 5SY4115-7 | 5SY4515-7 | 5SY4215-7 | 5SY4315-7 | 5SY4415-7 |
| 2 | 5SY4102-7 | 5SY4502-7 | 5SY4202-7 | 5SY4302-7 | 5SY4402-7 |
| 3 | 5SY4103-7 | 5SY4503-7 | 5SY4203-7 | 5SY4303-7 | 5SY4403-7 |
| 4 | 5SY4104-7 | 5SY4504-7 | 5SY4204-7 | 5SY4304-7 | 5SY4404-7 |
| 5 | 5SY4111-7 | – | 5SY4211-7 | 5SY4311-7 | – |
| 6 | 5SY4106-7 | 5SY4506-7 | 5SY4206-7 | 5SY4306-7 | 5SY4406-7 |
| 8 | 5SY4108-7 | 5SY4508-7 | 5SY4208-7 | 5SY4308-7 | 5SY4408-7 |
| 10 | 5SY4110-7 | 5SY4510-7 | 5SY4210-7 | 5SY4310-7 | 5SY4410-7 |
| 13 | 5SY4113-7 | 5SY4513-7 | 5SY4213-7 | 5SY4313-7 | 5SY4413-7 |
| 15 | 5SY4118-7 | – | 5SY4218-7 | 5SY4318-7 | – |
| 16 | 5SY4116-7 | 5SY4516-7 | 5SY4216-7 | 5SY4316-7 | 5SY4416-7 |
| 20 | 5SY4120-7 | 5SY4520-7 | 5SY4220-7 | 5SY4320-7 | 5SY4420-7 |
| 25 | 5SY4125-7 | 5SY4525-7 | 5SY4225-7 | 5SY4325-7 | 5SY4425-7 |
| 30 | 5SY4130-7 | – | 5SY4230-7 | 5SY4330-7 | – |
| 32 | 5SY4132-7 | 5SY4532-7 | 5SY4232-7 | 5SY4332-7 | 5SY4432-7 |
| 35 | 5SY4135-7 | – | 5SY4235-7 | 5SY4335-7 | – |
| 40 | 5SY4140-7 | 5SY4540-7 | 5SY4240-7 | 5SY4340-7 | 5SY4440-7 |
| 45 | 5SY4145-7 | – | 5SY4245-7 | 5SY4345-7 | – |
| 50 | 5SY4150-7 | 5SY4550-7 | 5SY4250-7 | 5SY4350-7 | 5SY4450-7 |
| 60 | 5SY4160-7 | – | 5SY4260-7 | 5SY4360-7 | – |
| 63 | 5SY4163-7 | 5SY4563-7 | 5SY4263-7 | 5SY4363-7 | 5SY4463-7 |
| 80[1)] | 5SY4180-7 | 5SY4580-7 | 5SY4280-7 | 5SY4380-7 | 5SY4480-7 |

### Caratteristica D

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 5SY4114-8 | 5SY4514-8 | 5SY4214-8 | 5SY4314-8 | 5SY4414-8 |
| 0,5 | 5SY4105-8 | 5SY4505-8 | 5SY4205-8 | 5SY4305-8 | 5SY4405-8 |
| 1 | 5SY4101-8 | 5SY4501-8 | 5SY4201-8 | 5SY4301-8 | 5SY4401-8 |
| 1,6 | 5SY4115-8 | 5SY4515-8 | 5SY4215-8 | 5SY4315-8 | 5SY4415-8 |
| 2 | 5SY4102-8 | 5SY4502-8 | 5SY4202-8 | 5SY4302-8 | 5SY4402-8 |
| 3 | 5SY4103-8 | 5SY4503-8 | 5SY4203-8 | 5SY4303-8 | 5SY4403-8 |
| 4 | 5SY4104-8 | 5SY4504-8 | 5SY4204-8 | 5SY4304-8 | 5SY4404-8 |
| 6 | 5SY4106-8 | 5SY4506-8 | 5SY4206-8 | 5SY4306-8 | 5SY4406-8 |
| 8 | 5SY4108-8 | 5SY4508-8 | 5SY4208-8 | 5SY4308-8 | 5SY4408-8 |
| 10 | 5SY4110-8 | 5SY4510-8 | 5SY4210-8 | 5SY4310-8 | 5SY4410-8 |
| 13 | 5SY4113-8 | 5SY4513-8 | 5SY4213-8 | 5SY4313-8 | 5SY4413-8 |
| 16 | 5SY4116-8 | 5SY4516-8 | 5SY4216-8 | 5SY4316-8 | 5SY4416-8 |
| 20 | 5SY4120-8 | 5SY4520-8 | 5SY4220-8 | 5SY4320-8 | 5SY4420-8 |
| 25 | 5SY4125-8 | 5SY4525-8 | 5SY4225-8 | 5SY4325-8 | 5SY4425-8 |
| 32 | 5SY4132-8 | 5SY4532-8 | 5SY4232-8 | 5SY4332-8 | 5SY4432-8 |
| 40 | 5SY4140-8 | 5SY4540-8 | 5SY4240-8 | 5SY4340-8 | 5SY4440-8 |
| 50 | 5SY4150-8 | 5SY4550-8 | 5SY4250-8 | 5SY4350-8 | 5SY4450-8 |
| 63 | 5SY4163-8 | 5SY4563-8 | 5SY4263-8 | 5SY4363-8 | 5SY4463-8 |

La serie 5SY4 è omologata per applicazioni ferroviarie (certificazioni fuoco/fumi, vibrazioni e temperatura d'esercizio disponibili nel Support)
[1)] Senza ⚠ e non abbinabili ai blocchi differenziali 5SM2.

# 5SY7

## Interruttori magnetotermici 15000 A

**5SY7**

CE

**CEI EN 60898**

**CEI EN 60947-2**

**15000**



**Caratteristica B**

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **5SY7106-6** | **5SY7506-6** | **5SY7206-6** | **5SY7306-6** | **5SY7406-6** |
| 10 | **5SY7110-6** | **5SY7510-6** | **5SY7210-6** | **5SY7310-6** | **5SY7410-6** |
| 13 | **5SY7113-6** | **5SY7513-6** | **5SY7213-6** | **5SY7313-6** | **5SY7413-6** |
| 16 | **5SY7116-6** | **5SY7516-6** | **5SY7216-6** | **5SY7316-6** | **5SY7416-6** |
| 20 | **5SY7120-6** | **5SY7520-6** | **5SY7220-6** | **5SY7320-6** | **5SY7420-6** |
| 25 | **5SY7125-6** | **5SY7525-6** | **5SY7225-6** | **5SY7325-6** | **5SY7425-6** |
| 32 | **5SY7132-6** | **5SY7532-6** | **5SY7232-6** | **5SY7332-6** | **5SY7432-6** |
| 40 | **5SY7140-6** | **5SY7540-6** | **5SY7240-6** | **5SY7340-6** | **5SY7440-6** |
| 50 | **5SY7150-6** | **5SY7550-6** | **5SY7250-6** | **5SY7350-6** | **5SY7450-6** |
| 63 | **5SY7163-6** | **5SY7563-6** | **5SY7263-6** | **5SY7363-6** | **5SY7463-6** |

**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | **5SY7114-7** | **5SY7514-7** | **5SY7214-7** | **5SY7314-7** | **5SY7414-7** |
| 0,5 | **5SY7105-7** | **5SY7505-7** | **5SY7205-7** | **5SY7305-7** | **5SY7405-7** |
| 1 | **5SY7101-7** | **5SY7501-7** | **5SY7201-7** | **5SY7301-7** | **5SY7401-7** |
| 1,6 | **5SY7115-7** | **5SY7515-7** | **5SY7215-7** | **5SY7315-7** | **5SY7415-7** |
| 2 | **5SY7102-7** | **5SY7502-7** | **5SY7202-7** | **5SY7302-7** | **5SY7402-7** |
| 3 | **5SY7103-7** | **5SY7503-7** | **5SY7203-7** | **5SY7303-7** | **5SY7403-7** |
| 4 | **5SY7104-7** | **5SY7504-7** | **5SY7204-7** | **5SY7304-7** | **5SY7404-7** |
| 6 | **5SY7106-7** | **5SY7506-7** | **5SY7206-7** | **5SY7306-7** | **5SY7406-7** |
| 8 | **5SY7108-7** | **5SY7508-7** | **5SY7208-7** | **5SY7308-7** | **5SY7408-7** |
| 10 | **5SY7110-7** | **5SY7510-7** | **5SY7210-7** | **5SY7310-7** | **5SY7410-7** |
| 13 | **5SY7113-7** | **5SY7513-7** | **5SY7213-7** | **5SY7313-7** | **5SY7413-7** |
| 16 | **5SY7116-7** | **5SY7516-7** | **5SY7216-7** | **5SY7316-7** | **5SY7416-7** |
| 20 | **5SY7120-7** | **5SY7520-7** | **5SY7220-7** | **5SY7320-7** | **5SY7420-7** |
| 25 | **5SY7125-7** | **5SY7525-7** | **5SY7225-7** | **5SY7325-7** | **5SY7425-7** |
| 32 | **5SY7132-7** | **5SY7532-7** | **5SY7232-7** | **5SY7332-7** | **5SY7432-7** |
| 40 | **5SY7140-7** | **5SY7540-7** | **5SY7240-7** | **5SY7340-7** | **5SY7440-7** |
| 50 | **5SY7150-7** | **5SY7550-7** | **5SY7250-7** | **5SY7350-7** | **5SY7450-7** |
| 63 | **5SY7163-7** | **5SY7563-7** | **5SY7263-7** | **5SY7363-7** | **5SY7463-7** |

**Caratteristica D**

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | **5SY7114-8** | **5SY7514-8** | **5SY7214-8** | **5SY7314-8** | **5SY7414-8** |
| 0,5 | **5SY7105-8** | **5SY7505-8** | **5SY7205-8** | **5SY7305-8** | **5SY7405-8** |
| 1 | **5SY7101-8** | **5SY7501-8** | **5SY7201-8** | **5SY7301-8** | **5SY7401-8** |
| 1,6 | **5SY7115-8** | **5SY7515-8** | **5SY7215-8** | **5SY7315-8** | **5SY7415-8** |
| 2 | **5SY7108-8** | **5SY7502-8** | **5SY7202-8** | **5SY7302-8** | **5SY7402-8** |
| 3 | **5SY7103-8** | **5SY7503-8** | **5SY7203-8** | **5SY7303-8** | **5SY7403-8** |
| 4 | **5SY7104-8** | **5SY7504-8** | **5SY7204-8** | **5SY7304-8** | **5SY7404-8** |
| 6 | **5SY7106-8** | **5SY7506-8** | **5SY7206-8** | **5SY7306-8** | **5SY7406-8** |
| 8 | **5SY7108-8** | **5SY7508-8** | **5SY7208-8** | **5SY7308-8** | **5SY7408-8** |
| 10 | **5SY7110-8** | **5SY7510-8** | **5SY7210-8** | **5SY7310-8** | **5SY7410-8** |
| 13 | **5SY7113-8** | **5SY7513-8** | **5SY7213-8** | **5SY7313-8** | **5SY7413-8** |
| 16 | **5SY7116-8** | **5SY7516-8** | **5SY7216-8** | **5SY7316-8** | **5SY7416-8** |
| 20 | **5SY7120-8** | **5SY7520-8** | **5SY7220-8** | **5SY7320-8** | **5SY7420-8** |
| 25 | **5SY7125-8** | **5SY7525-8** | **5SY7225-8** | **5SY7325-8** | **5SY7425-8** |
| 32 | **5SY7132-8** | **5SY7532-8** | **5SY7232-8** | **5SY7332-8** | **5SY7432-8** |
| 40 | **5SY7140-8** | **5SY7540-8** | **5SY7240-8** | **5SY7340-8** | **5SY7440-8** |
| 50 | **5SY7150-8** | **5SY7550-8** | **5SY7250-8** | **5SY7350-8** | **5SY7450-8** |
| 63 | **5SY7163-8** | **5SY7563-8** | **5SY7263-8** | **5SY7363-8** | **5SY7463-8** |

# 5SY8 e 5SY8 -8BB08

## Interruttori magnetotermici ad alto potere di interruzione

**5SY8**

CE

**CEI EN 60947-2**



**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | **5SY8114-7** | **5SY8514-7** | **5SY8214-7** | **5SY8314-7** | **5SY8414-7** |
| 0,5 | **5SY8105-7** | **5SY8505-7** | **5SY8205-7** | **5SY8305-7** | **5SY8405-7** |
| 1 | **5SY8101-7** | **5SY8501-7** | **5SY8201-7** | **5SY8301-7** | **5SY8401-7** |
| 1,6 | **5SY8115-7** | **5SY8515-7** | **5SY8215-7** | **5SY8315-7** | **5SY8415-7** |
| 2 | **5SY8102-7** | **5SY8502-7** | **5SY8202-7** | **5SY8302-7** | **5SY8402-7** |
| 3 | **5SY8103-7** | **5SY8503-7** | **5SY8203-7** | **5SY8303-7** | **5SY8403-7** |
| 4 | **5SY8104-7** | **5SY8504-7** | **5SY8204-7** | **5SY8304-7** | **5SY8404-7** |
| 6 | **5SY8106-7** | **5SY8506-7** | **5SY8206-7** | **5SY8306-7** | **5SY8406-7** |
| 8 | **5SY8108-7** | **5SY8508-7** | **5SY8208-7** | **5SY8308-7** | **5SY8408-7** |
| 10 | **5SY8110-7** | **5SY8510-7** | **5SY8210-7** | **5SY8310-7** | **5SY8410-7** |
| 13 | **5SY8113-7** | **5SY8513-7** | **5SY8213-7** | **5SY8313-7** | **5SY8413-7** |
| 16 | **5SY8116-7** | **5SY8516-7** | **5SY8216-7** | **5SY8316-7** | **5SY8416-7** |
| 20 | **5SY8120-7** | **5SY8520-7** | **5SY8220-7** | **5SY8320-7** | **5SY8420-7** |
| 25 | **5SY8125-7** | **5SY8525-7** | **5SY8225-7** | **5SY8325-7** | **5SY8425-7** |
| 32 | **5SY8132-7** | **5SY8532-7** | **5SY8232-7** | **5SY8332-7** | **5SY8432-7** |
| 40 | **5SY8140-7** | **5SY8540-7** | **5SY8240-7** | **5SY8340-7** | **5SY8440-7** |
| 60 | **5SY8150-7** | **5SY8550-7** | **5SY8250-7** | **5SY8350-7** | **5SY8450-7** |
| 63 | **5SY8163-7** | **5SY8563-7** | **5SY8263-7** | **5SY8363-7** | **5SY8463-7** |

**Caratteristica D**

| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P+N - 2 u.m. | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | **5SY8114-8** | **5SY8514-8** | **5SY8214-8** | **5SY8314-8** | **5SY8414-8** |
| 0,5 | **5SY8105-8** | **5SY8505-8** | **5SY8205-8** | **5SY8305-8** | **5SY8405-8** |
| 1 | **5SY8101-8** | **5SY8501-8** | **5SY8201-8** | **5SY8301-8** | **5SY8401-8** |
| 1,6 | **5SY8115-8** | **5SY8515-8** | **5SY8215-8** | **5SY8315-8** | **5SY8415-8** |
| 2 | **5SY8102-8** | **5SY8502-8** | **5SY8202-8** | **5SY8302-8** | **5SY8402-8** |
| 3 | **5SY8103-8** | **5SY8503-8** | **5SY8203-8** | **5SY8303-8** | **5SY8403-8** |
| 4 | **5SY8104-8** | **5SY8504-8** | **5SY8204-8** | **5SY8304-8** | **5SY8404-8** |
| 6 | **5SY8106-8** | **5SY8506-8** | **5SY8206-8** | **5SY8306-8** | **5SY8406-8** |
| 8 | **5SY8108-8** | **5SY8508-8** | **5SY8208-8** | **5SY8308-8** | **5SY8408-8** |
| 10 | **5SY8110-8** | **5SY8510-8** | **5SY8210-8** | **5SY8310-8** | **5SY8410-8** |
| 13 | **5SY8113-8** | **5SY8513-8** | **5SY8213-8** | **5SY8313-8** | **5SY8413-8** |
| 16 | **5SY8116-8** | **5SY8516-8** | **5SY8216-8** | **5SY8316-8** | **5SY8416-8** |
| 20 | **5SY8120-8** | **5SY8520-8** | **5SY8220-8** | **5SY8320-8** | **5SY8420-8** |
| 25 | **5SY8125-8** | **5SY8525-8** | **5SY8225-8** | **5SY8325-8** | **5SY8425-8** |
| 32 | **5SY8132-8** | **5SY8532-8** | **5SY8232-8** | **5SY8332-8** | **5SY8432-8** |
| 40 | **5SY8140-8** | **5SY8540-8** | **5SY8240-8** | **5SY8340-8** | **5SY8440-8** |
| 60 | **5SY8150-8** | **5SY8550-8** | **5SY8250-8** | **5SY8350-8** | **5SY8450-8** |
| 63 | **5SY8163-8** | **5SY8563-8** | **5SY8263-8** | **5SY8363-8** | **5SY8463-8** |

## Interruttori solo magnetici 25 kA

**5SY8 -8BB08**

CE

**CEI EN 60947-2**

**25 kA[1)]**



**Caratteristica solo magnetica**

| $I_n$ (A) | 2P - 2 u.m. | 3P - 3 u.m. | 4P - 4 u.m. |
|---|---|---|---|
| 10 | **5SY8210-8BB08** | **5SY8310-8BB08** | **5SY8410-8BB08** |
| 12,5 | **5SY8224-8BB08** | **5SY8324-8BB08** | **5SY8424-8BB08** |
| 16 | **5SY8216-8BB08** | **5SY8316-8BB08** | **5SY8416-8BB08** |
| 20 | **5SY8220-8BB08** | **5SY8320-8BB08** | **5SY8420-8BB08** |
| 25 | **5SY8225-8BB08** | **5SY8325-8BB08** | **5SY8425-8BB08** |
| 32 | **5SY8232-8BB08** | **5SY8332-8BB08** | **5SY8432-8BB08** |
| 40 | **5SY8240-8BB08** | **5SY8340-8BB08** | **5SY8440-8BB08** |
| 50 | **5SY8250-8BB08** | **5SY8350-8BB08** | **5SY8450-8BB08** |
| 63 | **5SY8263-8BB08** | **5SY8363-8BB08** | **5SY8463-8BB08** |

[1)] 25 kA per $I_n$ da 10 A a 40 A e 20 kA per $I_n$ da 50 A e 63 A.

# 5SY5, 5SP3, 5SP4, 5SP5

## Interruttori magnetotermici 10000 A per corrente continua[1)]

**5SY5**
CE
**CEI EN 60898**
**CEI EN 60947-2**
**10000**
**3**
Max. 250 V c.c. per polo



| Caratteristica | B | C | B | C | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | | 2P - 2 u.m. | | 4P - 4 u.m. | |
| 0,3 | – | 5SY5114-7 | – | 5SY5214-7 | – | 5SY5414-7 |
| 0,5 | – | 5SY5105-7 | – | 5SY5205-7 | – | 5SY5405-7 |
| 1 | – | 5SY5101-7 | – | 5SY5201-7 | – | 5SY5401-7 |
| 1,6 | – | 5SY5115-7 | – | 5SY5215-7 | – | 5SY5415-7 |
| 2 | 5SY5102-6 | 5SY5102-7 | – | 5SY5202-7 | – | 5SY5402-7 |
| 3 | – | 5SY5103-7 | – | 5SY5203-7 | – | 5SY5403-7 |
| 4 | 5SY5104-6 | 5SY5104-7 | – | 5SY5204-7 | – | 5SY5404-7 |
| 6 | 5SY5106-6 | 5SY5106-7 | 5SY5206-6 | 5SY5206-7 | 5SY5406-6 | 5SY5406-7 |
| 8 | – | 5SY5108-7 | – | 5SY5208-7 | – | 5SY5408-7 |
| 10 | 5SY5110-6 | 5SY5110-7 | 5SY5210-6 | 5SY5210-7 | 5SY5410-6 | 5SY5410-7 |
| 13 | 5SY5113-6 | 5SY5113-7 | 5SY5213-6 | 5SY5213-7 | 5SY5413-6 | 5SY5413-7 |
| 16 | 5SY5116-6 | 5SY5116-7 | 5SY5216-6 | 5SY5216-7 | 5SY5416-6 | 5SY5416-7 |
| 20 | 5SY5120-6 | 5SY5120-7 | 5SY5220-6 | 5SY5220-7 | 5SY5420-6 | 5SY5420-7 |
| 25 | 5SY5125-6 | 5SY5125-7 | 5SY5225-6 | 5SY5225-7 | 5SY5425-6 | 5SY5425-7 |
| 32 | 5SY5132-6 | 5SY5132-7 | 5SY5232-6 | 5SY5232-7 | 5SY5432-6 | 5SY5432-7 |
| 40 | 5SY5140-6 | 5SY5140-7 | 5SY5240-6 | 5SY5240-7 | 5SY5440-6 | 5SY5440-7 |
| 50 | 5SY5150-6 | 5SY5150-7 | 5SY5250-6 | 5SY5250-7 | 5SY5450-6 | 5SY5450-7 |
| 63 | 5SY5163-6 | 5SY5163-7 | 5SY5263-6 | 5SY5263-7 | 5SY5463-6 | 5SY5463-7 |

La serie 5SY5 è omologata per applicazioni ferroviarie (certificazioni fuoco/fumi, vibrazioni e temperatura d'esercizio disponibili nel Support)
[1)] La serie 5SY5 non è accessoriabile con blocco differenziale.

## Interruttori magnetotermici selettivi

**5SP3**
CE
**CEI EN 60898**
**25000**
**3**



**Caratteristica E selettiva**

| $I_n$ (A) | 1P - 1,5 u.m. | 2P - 3 u.m. | 3P - 4,5 u.m. | 4P - 6 u.m. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 5SP3716-3 | 5SP3216-3 | 5SP3316-3 | 5SP3416-3 |
| 20 | 5SP3720-3 | 5SP3220-3 | 5SP3320-3 | 5SP3420-3 |
| 25 | 5SP3725-3 | 5SP3225-3 | 5SP3325-3 | 5SP3425-3 |
| 35 | 5SP3735-3 | 5SP3235-3 | 5SP3335-3 | 5SP3435-3 |
| 40 | 5SP3740-3 | 5SP3240-3 | 5SP3340-3 | 5SP3440-3 |
| 50 | 5SP3750-3 | 5SP3250-3 | 5SP3350-3 | 5SP3450-3 |
| 63 | 5SP3763-3 | 5SP3263-3 | 5SP3363-3 | 5SP3463-3 |

## Interruttori magnetotermici 10000 A; $I_n$ = 80 A ÷ 125 A

**5SP4**
CE
**CEI EN 60898**
**10000**
**3**



**Caratteristica B**

| $I_n$ (A) | 1P - 1,5 u.m. | 2P - 3 u.m. | 3P - 4,5 u.m. | 4P - 6 u.m. |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 5SP4180-6 | 5SP4280-6 | 5SP4380-6 | 5SP4480-6 |
| 100 | 5SP4191-6 | 5SP4291-6 | 5SP4391-6 | 5SP4491-6 |
| 125 | 5SP4192-6 | 5SP4292-6 | 5SP4392-6 | 5SP4492-6 |

**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | 1P - 1,5 u.m. | 2P - 3 u.m. | 3P - 4,5 u.m. | 4P - 6 u.m. |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 5SP4180-7 | 5SP4280-7 | 5SP4380-7 | 5SP4480-7 |
| 100 | 5SP4191-7 | 5SP4291-7 | 5SP4391-7 | 5SP4491-7 |
| 125 | 5SP4192-7 | 5SP4292-7 | 5SP4392-7 | 5SP4492-7 |

**Caratteristica D[1)]**

| $I_n$ (A) | 1P - 1,5 u.m. | 2P - 3 u.m. | 3P - 4,5 u.m. | 4P - 6 u.m. |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 5SP4180-8 | 5SP4280-8 | 5SP4380-8 | 5SP4480-8 |
| 100 | 5SP4191-8 | 5SP4291-8 | 5SP4391-8 | 5SP4491-8 |

[1)] Il 5SP4 in caratteristica D non è abbinabile ai blocchi differenziali 5SM2.

## Interruttori magnetotermici per corrente continua, $I_n$ = 80 A ÷ 125 A

**5SP5**
new
CE
**CEI EN 60947-2**
**Icu = 10kA**



**Caratteristica C**

| $I_n$ (A) | 1P - 250 Vcc - 1,5 u.m. | 2P - 500 Vcc - 3 u.m. |
|---|---|---|
| 80 | 5SP5180-7CC | 5SP5280-7CC |
| 100 | 5SP5191-7CC | 5SP5291-7CC |
| 125 | 5SP5192-7CC | 5SP5292-7CC |

# 5SJ4 -.HG

## Interruttori magnetotermici UL 489 per reti da 240 V c.a. – applicazione "Field wiring, same polarity"

**5SJ4 -.HG40**
CE
**UL 489**
**14 kA**[1] - 240 V c.a.



| Caratteristica | B | C | D |
|---|---|---|---|
| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | 1P - 1 u.m. | 1P - 1 u.m. |
| 0,3 | – | 5SJ4114-7HG40 | 5SJ4114-8HG40 |
| 0,5 | – | 5SJ4105-7HG40 | 5SJ4105-8HG40 |
| 1 | – | 5SJ4101-7HG40 | 5SJ4101-8HG40 |
| 1,6 | – | 5SJ4115-7HG40 | 5SJ4115-8HG40 |
| 2 | – | 5SJ4102-7HG40 | 5SJ4102-8HG40 |
| 3 | – | 5SJ4103-7HG40 | 5SJ4103-8HG40 |
| 4 | – | 5SJ4104-7HG40 | 5SJ4104-8HG40 |
| 5 | – | 5SJ4111-7HG40 | 5SJ4111-8HG40 |
| 6 | 5SJ4106-6HG40 | 5SJ4106-7HG40 | 5SJ4106-8HG40 |
| 8 | – | 5SJ4108-7HG40 | 5SJ4108-8HG40 |
| 10 | 5SJ4110-6HG40 | 5SJ4110-7HG40 | 5SJ4110-8HG40 |
| 13 | 5SJ4113-6HG40 | 5SJ4113-7HG40 | 5SJ4113-8HG40 |
| 15 | 5SJ4118-6HG40 | 5SJ4118-7HG40 | 5SJ4118-8HG40 |
| 16 | 5SJ4116-6HG40 | 5SJ4116-7HG40 | 5SJ4116-8HG40 |
| 20 | 5SJ4120-6HG40 | 5SJ4120-7HG40 | 5SJ4120-8HG40 |
| 25 | 5SJ4125-6HG40 | 5SJ4125-7HG40 | 5SJ4125-8HG40 |
| 30 | 5SJ4130-6HG40 | 5SJ4130-7HG40 | 5SJ4130-8HG40 |
| 32 | 5SJ4132-6HG40 | 5SJ4132-7HG40 | 5SJ4132-8HG40 |
| 35 | 5SJ4135-6HG40 | 5SJ4135-7HG40 | 5SJ4135-8HG40 |
| 40 | 5SJ4140-6HG40 | 5SJ4140-7HG40 | 5SJ4140-8HG40 |
| 45 | 5SJ4145-6HG40 | 5SJ4145-7HG40 | 5SJ4145-8HG40 |
| 50 | 5SJ4150-6HG40 | 5SJ4150-7HG40 | 5SJ4150-8HG40 |
| 60 | 5SJ4160-6HG40 | 5SJ4160-7HG40 | 5SJ4160-8HG40 |
| 63 | 5SJ4163-6HG40 | 5SJ4163-7HG40 | 5SJ4163-8HG40 |

[1] 10 kA per Caratteristica C con $I_n \geq 45$ A e Caratteristica D con $I_n \geq 25$ A.

5

## Interruttori magnetotermici UL 489 per reti da 240 V c.a. – applicazione "Field wiring, opposite polarity"

**5SJ4 -.HG41**
CE
**UL 489**
**14 kA**[1] - 240 V c.a.
**10 kA** - 60 V c.c.



| Caratteristica | C | D | C | D | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | | 2P - 2 u.m. | | 3P - 3 u.m. | |
| 0,3 | 5SJ4114-7HG41 | 5SJ4114-8HG41 | 5SJ4214-7HG41 | 5SJ4214-8HG41 | 5SJ4314-7HG41 | 5SJ4314-8HG41 |
| 0,5 | 5SJ4105-7HG41 | 5SJ4105-8HG41 | 5SJ4205-7HG41 | 5SJ4205-8HG41 | 5SJ4305-7HG41 | 5SJ4305-8HG41 |
| 1 | 5SJ4101-7HG41 | 5SJ4101-8HG41 | 5SJ4201-7HG41 | 5SJ4201-8HG41 | 5SJ4301-7HG41 | 5SJ4301-8HG41 |
| 1,6 | 5SJ4115-7HG41 | 5SJ4115-8HG41 | 5SJ4215-7HG41 | 5SJ4215-8HG41 | 5SJ4315-7HG41 | 5SJ4315-8HG41 |
| 2 | 5SJ4102-7HG41 | 5SJ4102-8HG41 | 5SJ4202-7HG41 | 5SJ4202-8HG41 | 5SJ4302-7HG41 | 5SJ4302-8HG41 |
| 3 | 5SJ4103-7HG41 | 5SJ4103-8HG41 | 5SJ4203-7HG41 | 5SJ4203-8HG41 | 5SJ4303-7HG41 | 5SJ4303-8HG41 |
| 4 | 5SJ4104-7HG41 | 5SJ4104-8HG41 | 5SJ4204-7HG41 | 5SJ4204-8HG41 | 5SJ4304-7HG41 | 5SJ4304-8HG41 |
| 5 | 5SJ4111-7HG41 | 5SJ4111-8HG41 | 5SJ4211-7HG41 | 5SJ4211-8HG41 | 5SJ4311-7HG41 | 5SJ4311-8HG41 |
| 6 | 5SJ4106-7HG41 | 5SJ4106-8HG41 | 5SJ4206-7HG41 | 5SJ4206-8HG41 | 5SJ4306-7HG41 | 5SJ4306-8HG41 |
| 8 | 5SJ4108-7HG41 | 5SJ4108-8HG41 | 5SJ4208-7HG41 | 5SJ4208-8HG41 | 5SJ4308-7HG41 | 5SJ4308-8HG41 |
| 10 | 5SJ4110-7HG41 | 5SJ4110-8HG41 | 5SJ4210-7HG41 | 5SJ4210-8HG41 | 5SJ4310-7HG41 | 5SJ4310-8HG41 |
| 13 | 5SJ4113-7HG41 | 5SJ4113-8HG41 | 5SJ4213-7HG41 | 5SJ4213-8HG41 | 5SJ4313-7HG41 | 5SJ4313-8HG41 |
| 15 | 5SJ4118-7HG41 | 5SJ4118-8HG41 | 5SJ4218-7HG41 | 5SJ4218-8HG41 | 5SJ4318-7HG41 | 5SJ4318-8HG41 |
| 16 | 5SJ4116-7HG41 | 5SJ4116-8HG41 | 5SJ4216-7HG41 | 5SJ4216-8HG41 | 5SJ4316-7HG41 | 5SJ4316-8HG41 |
| 20 | 5SJ4120-7HG41 | 5SJ4120-8HG41 | 5SJ4220-7HG41 | 5SJ4220-8HG41 | 5SJ4320-7HG41 | 5SJ4320-8HG41 |
| 25 | 5SJ4125-7HG41 | 5SJ4125-8HG41 | 5SJ4225-7HG41 | 5SJ4225-8HG41 | 5SJ4325-7HG41 | 5SJ4325-8HG41 |
| 30 | 5SJ4130-7HG41 | 5SJ4130-8HG41 | 5SJ4230-7HG41 | 5SJ4230-8HG41 | 5SJ4330-7HG41 | 5SJ4330-8HG41 |
| 32 | 5SJ4132-7HG41 | 5SJ4132-8HG41 | 5SJ4232-7HG41 | 5SJ4232-8HG41 | 5SJ4332-7HG41 | 5SJ4332-8HG41 |
| 35 | 5SJ4135-7HG41 | 5SJ4135-8HG41 | 5SJ4235-7HG41 | 5SJ4235-8HG41 | 5SJ4335-7HG41 | 5SJ4335-8HG41 |
| 40 | 5SJ4140-7HG41 | 5SJ4140-8HG41 | 5SJ4240-7HG41 | 5SJ4240-8HG41 | 5SJ4340-7HG41 | 5SJ4340-8HG41 |
| 45 | 5SJ4145-7HG41 | 5SJ4145-8HG41 | 5SJ4245-7HG41 | 5SJ4245-8HG41 | 5SJ4345-7HG41 | 5SJ4345-8HG41 |
| 50 | 5SJ4150-7HG41 | 5SJ4150-8HG41 | 5SJ4250-7HG41 | 5SJ4250-8HG41 | 5SJ4350-7HG41 | 5SJ4350-8HG41 |
| 60 | 5SJ4160-7HG41 | 5SJ4160-8HG41 | 5SJ4260-7HG41 | 5SJ4260-8HG41 | 5SJ4360-7HG41 | 5SJ4360-8HG41 |
| 63 | 5SJ4163-7HG41 | 5SJ4163-8HG41 | 5SJ4263-7HG41 | 5SJ4263-8HG41 | 5SJ4363-7HG41 | 5SJ4363-8HG41 |

[1] 10 kA per Caratteristica C con $I_n \geq 45$ A e Caratteristica D con $I_n \geq 25$ A.

## Interruttori magnetotermici UL 489 per reti da 480Y/277 V c.a. – applicazione "Field wiring, opposite polarity"

**5SJ4 -.HG42**
CE
**UL 489**
**10 kA**



| Caratteristica | C | D | C | D | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $I_n$ (A) | 1P - 1 u.m. | | 2P - 2 u.m. | | 3P - 3 u.m. | |
| 0,3 | 5SJ4114-7HG42 | 5SJ4114-8HG42 | 5SJ4214-7HG42 | 5SJ4214-8HG42 | 5SJ4314-7HG42 | 5SJ4314-8HG42 |
| 0,5 | 5SJ4105-7HG42 | 5SJ4105-8HG42 | 5SJ4205-7HG42 | 5SJ4205-8HG42 | 5SJ4305-7HG42 | 5SJ4305-8HG42 |
| 1 | 5SJ4101-7HG42 | 5SJ4101-8HG42 | 5SJ4201-7HG42 | 5SJ4201-8HG42 | 5SJ4301-7HG42 | 5SJ4301-8HG42 |
| 1,6 | 5SJ4115-7HG42 | 5SJ4115-8HG42 | 5SJ4215-7HG42 | 5SJ4215-8HG42 | 5SJ4315-7HG42 | 5SJ4315-8HG42 |
| 2 | 5SJ4102-7HG42 | 5SJ4102-8HG42 | 5SJ4202-7HG42 | 5SJ4202-8HG42 | 5SJ4302-7HG42 | 5SJ4302-8HG42 |
| 3 | 5SJ4103-7HG42 | 5SJ4103-8HG42 | 5SJ4203-7HG42 | 5SJ4203-8HG42 | 5SJ4303-7HG42 | 5SJ4303-8HG42 |
| 4 | 5SJ4104-7HG42 | 5SJ4104-8HG42 | 5SJ4204-7HG42 | 5SJ4204-8HG42 | 5SJ4304-7HG42 | 5SJ4304-8HG42 |
| 5 | 5SJ4111-7HG42 | 5SJ4111-8HG42 | 5SJ4211-7HG42 | 5SJ4211-8HG42 | 5SJ4311-7HG42 | 5SJ4311-8HG42 |
| 6 | 5SJ4106-7HG42 | 5SJ4106-8HG42 | 5SJ4206-7HG42 | 5SJ4206-8HG42 | 5SJ4306-7HG42 | 5SJ4306-8HG42 |
| 8 | 5SJ4108-7HG42 | 5SJ4108-8HG42 | 5SJ4208-7HG42 | 5SJ4208-8HG42 | 5SJ4308-7HG42 | 5SJ4308-8HG42 |
| 10 | 5SJ4110-7HG42 | 5SJ4110-8HG42 | 5SJ4210-7HG42 | 5SJ4210-8HG42 | 5SJ4310-7HG42 | 5SJ4310-8HG42 |
| 13 | 5SJ4113-7HG42 | 5SJ4113-8HG42 | 5SJ4213-7HG42 | 5SJ4213-8HG42 | 5SJ4313-7HG42 | 5SJ4313-8HG42 |
| 15 | 5SJ4118-7HG42 | 5SJ4118-8HG42 | 5SJ4218-7HG42 | 5SJ4218-8HG42 | 5SJ4318-7HG42 | 5SJ4318-8HG42 |
| 16 | 5SJ4116-7HG42 | 5SJ4116-8HG42 | 5SJ4216-7HG42 | 5SJ4216-8HG42 | 5SJ4316-7HG42 | 5SJ4316-8HG42 |
| 20 | 5SJ4120-7HG42 | 5SJ4120-8HG42 | 5SJ4220-7HG42 | 5SJ4220-8HG42 | 5SJ4320-7HG42 | 5SJ4320-8HG42 |
| 25 | 5SJ4125-7HG42 | 5SJ4125-8HG42 | 5SJ4225-7HG42 | 5SJ4225-8HG42 | 5SJ4325-7HG42 | 5SJ4325-8HG42 |
| 30 | 5SJ4130-7HG42 | 5SJ4130-8HG42 | 5SJ4230-7HG42 | 5SJ4230-8HG42 | 5SJ4330-7HG42 | 5SJ4330-8HG42 |
| 32 | 5SJ4132-7HG42 | 5SJ4132-8HG42 | 5SJ4232-7HG42 | 5SJ4232-8HG42 | 5SJ4332-7HG42 | 5SJ4332-8HG42 |
| 35 | 5SJ4135-7HG42 | – | 5SJ4235-7HG42 | – | 5SJ4335-7HG42 | – |
| 40 | 5SJ4140-7HG42 | – | 5SJ4240-7HG42 | – | 5SJ4340-7HG42 | – |

# 5SY1 e 5SK9


## Interruttori magnetotermici per circuiti ausiliari (CBE)

Gli interruttori CBE sono studiati per realizzare la protezione dei circuiti ausiliari a valle degli alimentatori elettronici.
Le speciali caratteristiche d'intervento F1 e F2, ottimizzate per la corrente continua, garantiscono una protezione efficace del carico ed evitano che l'alimentatore vada in protezione a fronte di sovracorrenti. Esecuzione 1P con contatto ausilirio (1NA) integrato in una sola unità modulare. Certificati anche per l'impiego nel mercato Nord Americano.
Gli interruttori automatici elettromeccanici 5SY1 sono disponibili con le seguenti curve caratteristiche:

- Caratteristica d'intervento in corrente continua **F1**: **2.5...4 x In**
- Caratteristica d'intervento in corrente continua **F2**: **4...7 x In**

I morsetti interruttori elettronici 5SK9 sono caratterizzati da una curva d'intervento extra-rapida:

- Sovraccarico 1,2 x In dopo 1 s
- Cortocircuito 2 x In entro 10 ms




## Interruttori magnetotermici per circuiti ausiliari CBE, 3kA

**5SY1**
CE
**CEI EN 60934**
**UL 1077**



| Caratteristica | F1 | F2 |
|---|---|---|
| $I_n$ (A) | 1P + CA - 1 u.m. | |
| 0,5 | **5SY1705-2** | **5SY1705-4** |
| 1 | **5SY1701-2** | **5SY1701-4** |
| 2 | **5SY1702-2** | **5SY1702-4** |
| 4 | **5SY1704-2** | **5SY1704-4** |
| 6 | **5SY1706-2** | **5SY1706-4** |
| 8 | **5SY1708-2** | **5SY1708-4** |
| 10 | **5SY1710-2** | **5SY1710-4** |
| 16 | **5SY1716-2** | **5SY1716-4** |


## Morsetti con interruttore elettronico CBE

**5SK9**
CE
**CEI EN 60934**
**UL 1077**



| Caratteristica Extra-rapida | |
|---|---|
| $I_n$ (A) | 1P + CA - 1/3 u.m. |
| 1 | **5SK9101-1** |
| 2 | **5SK9102-1** |
| 3 | **5SK9103-1** |
| 4 | **5SK9104-1** |
| 6 | **5SK9106-1** |
| 8 | **5SK9108-1** |

## Interruttori scatolati 3VA




1 Apparecchio di test
2 powerconfig software
3 Comunicazione
4 Accessori interni
5 Sistemi di blocco/interblocco
6 Comandi motore
7 Comandi manuali
8 Knowledge Manager
9 Dispositivo differenziale
10 Base rimovibile
11 Base estraibile
12 Connessioni

Per ulteriori approfondimenti:

**www.siemens.it/3VA**

# 3VA1 fino a 160 A

## Interruttori scatolati 3VA1 fino a 160 A con protezioni fisse di sovraccarico e di cortocircuito

**3VA1**

CE



**1 polo**

| $I_n$ (A) | Icu =16kA | Icu =25kA | Icu =36kA | Icu =55kA | Icu =70kA |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | – | 3VA1196-3ED16-0AA0 | 3VA1196-4ED16-0AA0 | 3VA1196-5ED16-0AA0 | – |
| 20 | – | 3VA1120-3ED16-0AA0 | 3VA1120-4ED16-0AA0 | 3VA1120-5ED16-0AA0 | – |
| 25 | – | 3VA1125-3ED16-0AA0 | 3VA1125-4ED16-0AA0 | 3VA1125-5ED16-0AA0 | – |
| 32 | – | 3VA1132-3ED16-0AA0 | 3VA1132-4ED16-0AA0 | 3VA1132-5ED16-0AA0 | – |
| 40 | – | 3VA1140-3ED16-0AA0 | 3VA1140-4ED16-0AA0 | 3VA1140-5ED16-0AA0 | – |
| 50 | – | 3VA1150-3ED16-0AA0 | 3VA1150-4ED16-0AA0 | 3VA1150-5ED16-0AA0 | – |
| 63 | – | 3VA1163-3ED16-0AA0 | 3VA1163-4ED16-0AA0 | 3VA1163-5ED16-0AA0 | – |
| 80 | – | 3VA1180-3ED16-0AA0 | 3VA1180-4ED16-0AA0 | 3VA1180-5ED16-0AA0 | – |
| 100 | – | 3VA1110-3ED16-0AA0 | 3VA1110-4ED16-0AA0 | 3VA1110-5ED16-0AA0 | – |
| 125 | – | 3VA1112-3ED16-0AA0 | 3VA1112-4ED16-0AA0 | 3VA1112-5ED16-0AA0 | – |
| 160 | – | 3VA1116-3ED16-0AA0 | 3VA1116-4ED16-0AA0 | 3VA1116-5ED16-0AA0 | – |



**2 poli**

| $I_n$ (A) | Icu =16kA | Icu =25kA | Icu =36kA | Icu =55kA | Icu =70kA |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | – | 3VA1196-3ED26-0AA0 | 3VA1196-4ED26-0AA0 | 3VA1196-5ED26-0AA0 | – |
| 20 | – | 3VA1120-3ED26-0AA0 | 3VA1120-4ED26-0AA0 | 3VA1120-5ED26-0AA0 | – |
| 25 | – | 3VA1125-3ED26-0AA0 | 3VA1125-4ED26-0AA0 | 3VA1125-5ED26-0AA0 | – |
| 32 | – | 3VA1132-3ED26-0AA0 | 3VA1132-4ED26-0AA0 | 3VA1132-5ED26-0AA0 | – |
| 40 | – | 3VA1140-3ED26-0AA0 | 3VA1140-4ED26-0AA0 | 3VA1140-5ED26-0AA0 | – |
| 50 | – | 3VA1150-3ED26-0AA0 | 3VA1150-4ED26-0AA0 | 3VA1150-5ED26-0AA0 | – |
| 63 | – | 3VA1163-3ED26-0AA0 | 3VA1163-4ED26-0AA0 | 3VA1163-5ED26-0AA0 | – |
| 80 | – | 3VA1180-3ED26-0AA0 | 3VA1180-4ED26-0AA0 | 3VA1180-5ED26-0AA0 | – |
| 100 | – | 3VA1110-3ED26-0AA0 | 3VA1110-4ED26-0AA0 | 3VA1110-5ED26-0AA0 | – |
| 125 | – | 3VA1112-3ED26-0AA0 | 3VA1112-4ED26-0AA0 | 3VA1112-5ED26-0AA0 | – |
| 160 | – | 3VA1116-3ED26-0AA0 | 3VA1116-4ED26-0AA0 | 3VA1116-5ED26-0AA0 | – |



**3 poli**

| $I_n$ (A) | Icu =16kA | Icu =25kA | Icu =36kA | Icu =55kA | Icu =70kA |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3VA1096-2ED36-0AA0 | 3VA1196-3ED36-0AA0 | 3VA1196-4ED36-0AA0 | 3VA1196-5ED36-0AA0 | 3VA1196-6ED36-0AA0 |
| 20 | 3VA1020-2ED36-0AA0 | 3VA1120-3ED36-0AA0 | 3VA1120-4ED36-0AA0 | 3VA1120-5ED36-0AA0 | 3VA1120-6ED36-0AA0 |
| 25 | 3VA1025-2ED36-0AA0 | 3VA1125-3ED36-0AA0 | 3VA1125-4ED36-0AA0 | 3VA1125-5ED36-0AA0 | 3VA1125-6ED36-0AA0 |
| 32 | 3VA1032-2ED36-0AA0 | 3VA1132-3ED36-0AA0 | 3VA1132-4ED36-0AA0 | 3VA1132-5ED36-0AA0 | 3VA1132-6ED36-0AA0 |
| 40 | 3VA1040-2ED36-0AA0 | 3VA1140-3ED36-0AA0 | 3VA1140-4ED36-0AA0 | 3VA1140-5ED36-0AA0 | 3VA1140-6ED36-0AA0 |
| 50 | 3VA1050-2ED36-0AA0 | 3VA1150-3ED36-0AA0 | 3VA1150-4ED36-0AA0 | 3VA1150-5ED36-0AA0 | 3VA1150-6ED36-0AA0 |
| 63 | 3VA1063-2ED36-0AA0 | 3VA1163-3ED36-0AA0 | 3VA1163-4ED36-0AA0 | 3VA1163-5ED36-0AA0 | 3VA1163-6ED36-0AA0 |
| 80 | 3VA1080-2ED36-0AA0 | 3VA1180-3ED36-0AA0 | 3VA1180-4ED36-0AA0 | 3VA1180-5ED36-0AA0 | 3VA1180-6ED36-0AA0 |
| 100 | 3VA1010-2ED36-0AA0 | 3VA1110-3ED36-0AA0 | 3VA1110-4ED36-0AA0 | 3VA1110-5ED36-0AA0 | 3VA1110-6ED36-0AA0 |
| 125 | – | 3VA1112-3ED36-0AA0 | 3VA1112-4ED36-0AA0 | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 3VA1112-6ED36-0AA0 |
| 160 | – | 3VA1116-3ED36-0AA0 | 3VA1116-4ED36-0AA0 | 3VA1116-5ED36-0AA0 | 3VA1116-6ED36-0AA0 |



**4 poli - senza protezione del conduttore di Neutro**

| $I_n$ (A) | Icu =16kA | Icu =25kA | Icu =36kA | Icu =55kA | Icu =70kA |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3VA1096-2ED46-0AA0 | 3VA1196-3ED46-0AA0 | 3VA1196-4ED46-0AA0 | 3VA1196-5ED46-0AA0 | 3VA1196-6ED46-0AA0 |
| 20 | 3VA1020-2ED46-0AA0 | 3VA1120-3ED46-0AA0 | 3VA1120-4ED46-0AA0 | 3VA1120-5ED46-0AA0 | 3VA1120-6ED46-0AA0 |
| 25 | 3VA1025-2ED46-0AA0 | 3VA1125-3ED46-0AA0 | 3VA1125-4ED46-0AA0 | 3VA1125-5ED46-0AA0 | 3VA1125-6ED46-0AA0 |
| 32 | 3VA1032-2ED46-0AA0 | 3VA1132-3ED46-0AA0 | 3VA1132-4ED46-0AA0 | 3VA1132-5ED46-0AA0 | 3VA1132-6ED46-0AA0 |
| 40 | 3VA1040-2ED46-0AA0 | 3VA1140-3ED46-0AA0 | 3VA1140-4ED46-0AA0 | 3VA1140-5ED46-0AA0 | 3VA1140-6ED46-0AA0 |
| 50 | 3VA1050-2ED46-0AA0 | 3VA1150-3ED46-0AA0 | 3VA1150-4ED46-0AA0 | 3VA1150-5ED46-0AA0 | 3VA1150-6ED46-0AA0 |
| 63 | 3VA1063-2ED46-0AA0 | 3VA1163-3ED46-0AA0 | 3VA1163-4ED46-0AA0 | 3VA1163-5ED46-0AA0 | 3VA1163-6ED46-0AA0 |
| 80 | 3VA1080-2ED46-0AA0 | 3VA1180-3ED46-0AA0 | 3VA1180-4ED46-0AA0 | 3VA1180-5ED46-0AA0 | 3VA1180-6ED46-0AA0 |
| 100 | 3VA1010-2ED46-0AA0 | 3VA1110-3ED46-0AA0 | 3VA1110-4ED46-0AA0 | 3VA1110-5ED46-0AA0 | 3VA1110-6ED46-0AA0 |
| 125 | – | 3VA1112-3ED46-0AA0 | 3VA1112-4ED46-0AA0 | 3VA1112-5ED46-0AA0 | 3VA1112-6ED46-0AA0 |
| 160 | – | 3VA1116-3ED46-0AA0 | 3VA1116-4ED46-0AA0 | 3VA1116-5ED46-0AA0 | 3VA1116-6ED46-0AA0 |

**4 poli - con protezione del conduttore di Neutro al 50%**

| $I_n$ (A) | Icu =16kA | Icu =25kA | Icu =36kA | Icu =55kA | Icu =70kA |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | – | 3VA1110-3FD46-0AA0 | 3VA1110-4FD46-0AA0 | 3VA1110-5FD46-0AA0 | 3VA1110-6FD46-0AA0 |
| 125 | – | 3VA1112-3FD46-0AA0 | 3VA1112-4FD46-0AA0 | 3VA1112-5FD46-0AA0 | 3VA1112-6FD46-0AA0 |
| 160 | – | 3VA1116-3FD46-0AA0 | 3VA1116-4FD46-0AA0 | 3VA1116-5FD46-0AA0 | 3VA1116-6FD46-0AA0 |

**4 poli - con protezione del conduttore di Neutro al 100%**

| $I_n$ (A) | Icu =16kA | Icu =25kA | Icu =36kA | Icu =55kA | Icu =70kA |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | – | 3VA1196-3GD46-0AA0 | 3VA1196-4GD46-0AA0 | 3VA1196-5GD46-0AA0 | 3VA1196-6GD46-0AA0 |
| 20 | – | 3VA1120-3GD46-0AA0 | 3VA1120-4GD46-0AA0 | 3VA1120-5GD46-0AA0 | 3VA1120-6GD46-0AA0 |
| 25 | – | 3VA1125-3GD46-0AA0 | 3VA1125-4GD46-0AA0 | 3VA1125-5GD46-0AA0 | 3VA1125-6GD46-0AA0 |
| 32 | – | 3VA1132-3GD46-0AA0 | 3VA1132-4GD46-0AA0 | 3VA1132-5GD46-0AA0 | 3VA1132-6GD46-0AA0 |
| 40 | – | 3VA1140-3GD46-0AA0 | 3VA1140-4GD46-0AA0 | 3VA1140-5GD46-0AA0 | 3VA1140-6GD46-0AA0 |
| 50 | – | 3VA1150-3GD46-0AA0 | 3VA1150-4GD46-0AA0 | 3VA1150-5GD46-0AA0 | 3VA1150-6GD46-0AA0 |
| 63 | – | 3VA1163-3GD46-0AA0 | 3VA1163-4GD46-0AA0 | 3VA1163-5GD46-0AA0 | 3VA1163-6GD46-0AA0 |
| 80 | – | 3VA1180-3GD46-0AA0 | 3VA1180-4GD46-0AA0 | 3VA1180-5GD46-0AA0 | 3VA1180-6GD46-0AA0 |
| 100 | – | 3VA1110-3GD46-0AA0 | 3VA1110-4GD46-0AA0 | 3VA1110-5GD46-0AA0 | 3VA1110-6GD46-0AA0 |
| 125 | – | 3VA1112-3GD46-0AA0 | 3VA1112-4GD46-0AA0 | 3VA1112-5GD46-0AA0 | 3VA1112-6GD46-0AA0 |
| 160 | – | 3VA1116-3GD46-0AA0 | 3VA1116-4GD46-0AA0 | 3VA1116-5GD46-0AA0 | 3VA1116-6GD46-0AA0 |

# 3VA1 fino a 160 A

## Interruttori scatolati 3VA1 fino a 160 A con protezioni regolabili di sovraccarico e fisse di cortocircuito

**3VA1**

CE



**3 poli**

| $I_n$ (A) | Icu =25kA | Icu =36kA | Icu =55kA | Icu =70kA |
|---|---|---|---|---|
| 16 | **3VA1196-3EE36-0AA0** | **3VA1196-4EE36-0AA0** | **3VA1196-5EE36-0AA0** | **3VA1196-6EE36-0AA0** |
| 20 | **3VA1120-3EE36-0AA0** | **3VA1120-4EE36-0AA0** | **3VA1120-5EE36-0AA0** | **3VA1120-6EE36-0AA0** |
| 25 | **3VA1125-3EE36-0AA0** | **3VA1125-4EE36-0AA0** | **3VA1125-5EE36-0AA0** | **3VA1125-6EE36-0AA0** |
| 32 | **3VA1132-3EE36-0AA0** | **3VA1132-4EE36-0AA0** | **3VA1132-5EE36-0AA0** | **3VA1132-6EE36-0AA0** |
| 40 | **3VA1140-3EE36-0AA0** | **3VA1140-4EE36-0AA0** | **3VA1140-5EE36-0AA0** | **3VA1140-6EE36-0AA0** |
| 50 | **3VA1150-3EE36-0AA0** | **3VA1150-4EE36-0AA0** | **3VA1150-5EE36-0AA0** | **3VA1150-6EE36-0AA0** |
| 63 | **3VA1163-3EE36-0AA0** | **3VA1163-4EE36-0AA0** | **3VA1163-5EE36-0AA0** | **3VA1163-6EE36-0AA0** |
| 80 | **3VA1180-3EE36-0AA0** | **3VA1180-4EE36-0AA0** | **3VA1180-5EE36-0AA0** | **3VA1180-6EE36-0AA0** |
| 100 | **3VA1110-3EE36-0AA0** | **3VA1110-4EE36-0AA0** | **3VA1110-5EE36-0AA0** | **3VA1110-6EE36-0AA0** |
| 125 | **3VA1112-3EE36-0AA0** | **3VA1112-4EE36-0AA0** | **3VA1112-5EE36-0AA0** | **3VA1112-6EE36-0AA0** |
| 160 | **3VA1116-3EE36-0AA0** | **3VA1116-4EE36-0AA0** | **3VA1116-5EE36-0AA0** | **3VA1116-6EE36-0AA0** |



**4 poli - senza protezione del conduttore di Neutro**

| $I_n$ (A) | Icu =25kA | Icu =36kA | Icu =55kA | Icu =70kA |
|---|---|---|---|---|
| 16 | **3VA1196-3EE46-0AA0** | **3VA1196-4EE46-0AA0** | **3VA1196-5EE46-0AA0** | **3VA1196-6EE46-0AA0** |
| 20 | **3VA1120-3EE46-0AA0** | **3VA1120-4EE46-0AA0** | **3VA1120-5EE46-0AA0** | **3VA1120-6EE46-0AA0** |
| 25 | **3VA1125-3EE46-0AA0** | **3VA1125-4EE46-0AA0** | **3VA1125-5EE46-0AA0** | **3VA1125-6EE46-0AA0** |
| 32 | **3VA1132-3EE46-0AA0** | **3VA1132-4EE46-0AA0** | **3VA1132-5EE46-0AA0** | **3VA1132-6EE46-0AA0** |
| 40 | **3VA1140-3EE46-0AA0** | **3VA1140-4EE46-0AA0** | **3VA1140-5EE46-0AA0** | **3VA1140-6EE46-0AA0** |
| 50 | **3VA1150-3EE46-0AA0** | **3VA1150-4EE46-0AA0** | **3VA1150-5EE46-0AA0** | **3VA1150-6EE46-0AA0** |
| 63 | **3VA1163-3EE46-0AA0** | **3VA1163-4EE46-0AA0** | **3VA1163-5EE46-0AA0** | **3VA1163-6EE46-0AA0** |
| 80 | **3VA1180-3EE46-0AA0** | **3VA1180-4EE46-0AA0** | **3VA1180-5EE46-0AA0** | **3VA1180-6EE46-0AA0** |
| 100 | **3VA1110-3EE46-0AA0** | **3VA1110-4EE46-0AA0** | **3VA1110-5EE46-0AA0** | **3VA1110-6EE46-0AA0** |
| 125 | **3VA1112-3EE46-0AA0** | **3VA1112-4EE46-0AA0** | **3VA1112-5EE46-0AA0** | **3VA1112-6EE46-0AA0** |
| 160 | **3VA1116-3EE46-0AA0** | **3VA1116-4EE46-0AA0** | **3VA1116-5EE46-0AA0** | **3VA1116-6EE46-0AA0** |

**4 poli - con protezione del conduttore di Neutro al 50%**

| $I_n$ (A) | Icu =25kA | Icu =36kA | Icu =55kA | Icu =70kA |
|---|---|---|---|---|
| 100 | **3VA1110-3FE46-0AA0** | **3VA1110-4FE46-0AA0** | **3VA1110-5FE46-0AA0** | **3VA1110-6FE46-0AA0** |
| 125 | **3VA1112-3FE46-0AA0** | **3VA1112-4FE46-0AA0** | **3VA1112-5FE46-0AA0** | **3VA1112-6FE46-0AA0** |
| 160 | **3VA1116-3FE46-0AA0** | **3VA1116-4FE46-0AA0** | **3VA1116-5FE46-0AA0** | **3VA1116-6FE46-0AA0** |

**4 poli - con protezione del conduttore di Neutro al 100%**

| $I_n$ (A) | Icu =25kA | Icu =36kA | Icu =55kA | Icu =70kA |
|---|---|---|---|---|
| 16 | **3VA1196-3GE46-0AA0** | **3VA1196-4GE46-0AA0** | **3VA1196-5GE46-0AA0** | **3VA1196-6GE46-0AA0** |
| 20 | **3VA1120-3GE46-0AA0** | **3VA1120-4GE46-0AA0** | **3VA1120-5GE46-0AA0** | **3VA1120-6GE46-0AA0** |
| 25 | **3VA1125-3GE46-0AA0** | **3VA1125-4GE46-0AA0** | **3VA1125-5GE46-0AA0** | **3VA1125-6GE46-0AA0** |
| 32 | **3VA1132-3GE46-0AA0** | **3VA1132-4GE46-0AA0** | **3VA1132-5GE46-0AA0** | **3VA1132-6GE46-0AA0** |
| 40 | **3VA1140-3GE46-0AA0** | **3VA1140-4GE46-0AA0** | **3VA1140-5GE46-0AA0** | **3VA1140-6GE46-0AA0** |
| 50 | **3VA1150-3GE46-0AA0** | **3VA1150-4GE46-0AA0** | **3VA1150-5GE46-0AA0** | **3VA1150-6GE46-0AA0** |
| 63 | **3VA1163-3GE46-0AA0** | **3VA1163-4GE46-0AA0** | **3VA1163-5GE46-0AA0** | **3VA1163-6GE46-0AA0** |
| 80 | **3VA1180-3GE46-0AA0** | **3VA1180-4GE46-0AA0** | **3VA1180-5GE46-0AA0** | **3VA1180-6GE46-0AA0** |
| 100 | **3VA1110-3GE46-0AA0** | **3VA1110-4GE46-0AA0** | **3VA1110-5GE46-0AA0** | **3VA1110-6GE46-0AA0** |
| 125 | **3VA1112-3GE46-0AA0** | **3VA1112-4GE46-0AA0** | **3VA1112-5GE46-0AA0** | **3VA1112-6GE46-0AA0** |
| 160 | **3VA1116-3GE46-0AA0** | **3VA1116-4GE46-0AA0** | **3VA1116-5GE46-0AA0** | **3VA1116-6GE46-0AA0** |

# 3VA1 fino a 160 A

## Interruttori scatolati 3VA1 fino a 160 A con protezioni regolabili di sovraccarico e di cortocircuito

**3VA1**

CE



**3 poli**

| $I_n$ (A) | Icu =25kA | Icu =36kA | Icu =55kA | Icu =70kA |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3VA1196-3EF36-0AA0 | 3VA1196-4EF36-0AA0 | 3VA1196-5EF36-0AA0 | 3VA1196-6EF36-0AA0 |
| 20 | 3VA1120-3EF36-0AA0 | 3VA1120-4EF36-0AA0 | 3VA1120-5EF36-0AA0 | 3VA1120-6EF36-0AA0 |
| 25 | 3VA1125-3EF36-0AA0 | 3VA1125-4EF36-0AA0 | 3VA1125-5EF36-0AA0 | 3VA1125-6EF36-0AA0 |
| 32 | 3VA1132-3EF36-0AA0 | 3VA1132-4EF36-0AA0 | 3VA1132-5EF36-0AA0 | 3VA1132-6EF36-0AA0 |
| 40 | 3VA1140-3EF36-0AA0 | 3VA1140-4EF36-0AA0 | 3VA1140-5EF36-0AA0 | 3VA1140-6EF36-0AA0 |
| 50 | 3VA1150-3EF36-0AA0 | 3VA1150-4EF36-0AA0 | 3VA1150-5EF36-0AA0 | 3VA1150-6EF36-0AA0 |
| 63 | 3VA1163-3EF36-0AA0 | 3VA1163-4EF36-0AA0 | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 3VA1163-6EF36-0AA0 |
| 80 | 3VA1180-3EF36-0AA0 | 3VA1180-4EF36-0AA0 | 3VA1180-5EF36-0AA0 | 3VA1180-6EF36-0AA0 |
| 100 | 3VA1110-3EF36-0AA0 | 3VA1110-4EF36-0AA0 | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 3VA1110-6EF36-0AA0 |
| 125 | 3VA1112-3EF36-0AA0 | 3VA1112-4EF36-0AA0 | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 3VA1112-6EF36-0AA0 |
| 160 | 3VA1116-3EF36-0AA0 | 3VA1116-4EF36-0AA0 | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 3VA1116-6EF36-0AA0 |



**4 poli - senza protezione del conduttore di Neutro**

| $I_n$ (A) | Icu =25kA | Icu =36kA | Icu =55kA | Icu =70kA |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3VA1196-3EF46-0AA0 | 3VA1196-4EF46-0AA0 | 3VA1196-5EF46-0AA0 | 3VA1196-6EF46-0AA0 |
| 20 | 3VA1120-3EF46-0AA0 | 3VA1120-4EF46-0AA0 | 3VA1120-5EF46-0AA0 | 3VA1120-6EF46-0AA0 |
| 25 | 3VA1125-3EF46-0AA0 | 3VA1125-4EF46-0AA0 | 3VA1125-5EF46-0AA0 | 3VA1125-6EF46-0AA0 |
| 32 | 3VA1132-3EF46-0AA0 | 3VA1132-4EF46-0AA0 | 3VA1132-5EF46-0AA0 | 3VA1132-6EF46-0AA0 |
| 40 | 3VA1140-3EF46-0AA0 | 3VA1140-4EF46-0AA0 | 3VA1140-5EF46-0AA0 | 3VA1140-6EF46-0AA0 |
| 50 | 3VA1150-3EF46-0AA0 | 3VA1150-4EF46-0AA0 | 3VA1150-5EF46-0AA0 | 3VA1150-6EF46-0AA0 |
| 63 | 3VA1163-3EF46-0AA0 | 3VA1163-4EF46-0AA0 | 3VA1163-5EF46-0AA0 | 3VA1163-6EF46-0AA0 |
| 80 | 3VA1180-3EF46-0AA0 | 3VA1180-4EF46-0AA0 | 3VA1180-5EF46-0AA0 | 3VA1180-6EF46-0AA0 |
| 100 | 3VA1110-3EF46-0AA0 | 3VA1110-4EF46-0AA0 | 3VA1110-5EF46-0AA0 | 3VA1110-6EF46-0AA0 |
| 125 | 3VA1112-3EF46-0AA0 | 3VA1112-4EF46-0AA0 | 3VA1112-5EF46-0AA0 | 3VA1112-6EF46-0AA0 |
| 160 | 3VA1116-3EF46-0AA0 | 3VA1116-4EF46-0AA0 | 3VA1116-5EF46-0AA0 | 3VA1116-6EF46-0AA0 |

**4 poli - con protezione del conduttore di Neutro al 50%**

| $I_n$ (A) | Icu =25kA | Icu =36kA | Icu =55kA | Icu =70kA |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 3VA1110-3FF46-0AA0 | 3VA1110-4FF46-0AA0 | 3VA1110-5FF46-0AA0 | 3VA1110-6FF46-0AA0 |
| 125 | 3VA1112-3FF46-0AA0 | 3VA1112-4FF46-0AA0 | 3VA1112-5FF46-0AA0 | 3VA1112-6FF46-0AA0 |
| 160 | 3VA1116-3FF46-0AA0 | 3VA1116-4FF46-0AA0 | 3VA1116-5FF46-0AA0 | 3VA1116-6FF46-0AA0 |

**4 poli - con protezione del conduttore di Neutro al 100%**

| $I_n$ (A) | Icu =25kA | Icu =36kA | Icu =55kA | Icu =70kA |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3VA1196-3GF46-0AA0 | 3VA1196-4GF46-0AA0 | 3VA1196-5GF46-0AA0 | 3VA1196-6GF46-0AA0 |
| 20 | 3VA1120-3GF46-0AA0 | 3VA1120-4GF46-0AA0 | 3VA1120-5GF46-0AA0 | 3VA1120-6GF46-0AA0 |
| 25 | 3VA1125-3GF46-0AA0 | 3VA1125-4GF46-0AA0 | 3VA1125-5GF46-0AA0 | 3VA1125-6GF46-0AA0 |
| 32 | 3VA1132-3GF46-0AA0 | 3VA1132-4GF46-0AA0 | 3VA1132-5GF46-0AA0 | 3VA1132-6GF46-0AA0 |
| 40 | 3VA1140-3GF46-0AA0 | 3VA1140-4GF46-0AA0 | 3VA1140-5GF46-0AA0 | 3VA1140-6GF46-0AA0 |
| 50 | 3VA1150-3GF46-0AA0 | 3VA1150-4GF46-0AA0 | 3VA1150-5GF46-0AA0 | 3VA1150-6GF46-0AA0 |
| 63 | 3VA1163-3GF46-0AA0 | 3VA1163-4GF46-0AA0 | 3VA1163-5GF46-0AA0 | 3VA1163-6GF46-0AA0 |
| 80 | 3VA1180-3GF46-0AA0 | 3VA1180-4GF46-0AA0 | 3VA1180-5GF46-0AA0 | 3VA1180-6GF46-0AA0 |
| 100 | 3VA1110-3GF46-0AA0 | 3VA1110-4GF46-0AA0 | 3VA1110-5GF46-0AA0 | 3VA1110-6GF46-0AA0 |
| 125 | 3VA1112-3GF46-0AA0 | 3VA1112-4GF46-0AA0 | 3VA1112-5GF46-0AA0 | 3VA1112-6GF46-0AA0 |
| 160 | 3VA1116-3GF46-0AA0 | 3VA1116-4GF46-0AA0 | 3VA1116-5GF46-0AA0 | 3VA1116-6GF46-0AA0 |

## Interruttori scatolati 3VA1 solo magnetici

**3VA1**

CE



**3 poli - Connessioni con morsetti di allacciamento - Magnetica fissa**

| $I_n$ (A) | Icu =55kA | Icu =70kA |
|---|---|---|
| 1 | 3VA1181-5MG36-0AA0 | 3VA1181-6MG36-0AA0 |
| 2 | 3VA1102-5MG36-0AA0 | 3VA1102-6MG36-0AA0 |
| 4 | 3VA1104-5MG36-0AA0 | 3VA1104-6MG36-0AA0 |
| 8 | 3VA1108-5MG36-0AA0 | 3VA1108-6MG36-0AA0 |
| 12,5 | 3VA1192-5MG36-0AA0 | 3VA1192-6MG36-0AA0 |

**Connessioni con morsetti di allacciamento - Magnetica regolabile**

| $I_n$ (A) | Icu =55kA | Icu =70kA |
|---|---|---|
| 20 | 3VA1120-5MH36-0AA0 | 3VA1120-6MH36-0AA0 |
| 32 | 3VA1132-5MH36-0AA0 | 3VA1132-6MH36-0AA0 |
| 40 | 3VA1140-5MH36-0AA0 | 3VA1140-6MH36-0AA0 |
| 50 | 3VA1150-5MH36-0AA0 | 3VA1150-6MH36-0AA0 |
| 63 | 3VA1163-5MH36-0AA0 | 3VA1163-6MH36-0AA0 |
| 80 | 3VA1180-5MH36-0AA0 | 3VA1180-6MH36-0AA0 |
| 100 | 3VA1110-5MH36-0AA0 | 3VA1110-6MH36-0AA0 |
| 125 | 3VA1112-5MH36-0AA0 | 3VA1112-6MH36-0AA0 |

## Interruttori scatolati 3VA1 fino a 160 A sezionatore sottocarico

**3VA1**

CE



| $I_n$ (A) | 3P | 4P |
|---|---|---|
| 63 | 3VA1163-1AA36-0AA0 | 3VA1163-1AA46-0AA0 |
| 100 | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 3VA1110-1AA46-0AA0 |
| 125 | 3VA1112-1AA36-0AA0 | 3VA1112-1AA46-0AA0 |
| 160 | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 3VA1116-1AA46-0AA0 |

# Accessori per 3VA1

## Blocco differenziale Tipo A per 3VA1

**3VA9**[1)]

CE



**Tipo A**

| Fino a 160 A | 3P | 4P |
|---|---|---|
| Idn regolabile 0,03÷5A - Istantaneo | – | **3VA9114-0RS10** |
| Idn regolabile 0,03÷5A - tempo regolabile 0÷3s | **3VA9113-0RS20** | **3VA9114-0RS20** |

[1)] Non compatibile con 3VA10

## Blocco differenziale Tipo B per 3VA1

**3VA9**[1)]

CE



**Tipo B**

| Fino a 160 A | 3P | 4P |
|---|---|---|
| Idn regolabile 0,03÷5A - tempo regolabile 0÷10s | **3VA9113-0RL21** | **3VA9114-0RL21** |

[1)] Non compatibile con 3VA10

## MRCD Relè differenziali a toroide separato Tipo A e Tipo B

Dati di scelta e ordinazione a pag. 5/50 e pag. 5/51



## Adattatore per il montaggio su guida DIN per 3VA1

**3VA9**

CE




| | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| per interruttori da 1P | **3VA9181-0SH10** |
| per interruttori da 2P | **3VA9182-0SH10** |
| per interruttori da 3P e 4P | **3VA9187-0SH10** |
| per interruttori da 3P e 4P con blocco differenziale | **3VA9187-0SH20** |

## Contatti ausiliari e di allarme


**3VA9**

CE



**Contatti ausiliari**

| Tipo/PDI/Grandezza | per elettronica | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| HP / Alto PDI / 2 slot[1)] | – | **3VA9988-0AA11** |
| HQ / Compatto / 1 slot | – | **3VA9988-0AA12** |
| HQ_el / Compatto / 1 slot | ✓ | **3VA9988-0AA13** |



**Contatti anticipati all'apertura LCS**[1)]

| Tipo/PDI/Grandezza | per elettronica | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| HP / Alto PDI / 2 slot | – | **3VA9988-0AA21** |
| HQ / Compatto / 1 slot | – | **3VA9988-0AA22** |
| HQ_el / Compatto / 1 slot | ✓ | **3VA9988-0AA23** |



**Contatti ausiliari di allarme TAS**

| Tipo/PDI/Grandezza | per elettronica | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| HP / Alto PDI / 2 slot[1)] | – | **3VA9988-0AB11** |
| HQ / Compatto / 1 slot | – | **3VA9988-0AB12** |
| HQ_el / Compatto / 1 slot | ✓ | **3VA9988-0AB13** |



**Contatti ausiliari di allarme SAS**[1)]

| Tipo/PDI/Grandezza | per elettronica | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| HQ / Compatto / 1 slot | – | **3VA9988-0AB32** |
| HQ_el / Compatto / 1 slot | ✓ | **3VA9988-0AB33** |

[1)] Non compatibile con 3VA10

# Accessori per 3VA1

## Bobine di minima tensione

3VA9

CE



| Per corrente alternata | Standard | Con contatto anticipato |
|---|---|---|
| Tensione (Vc.a.) | Nr. di Ordinazione | Nr. di Ordinazione |
| 24 | **3VA9908-0BB20** | **3VA9908-0BC20** |
| 48 | **3VA9908-0BB21** | **3VA9908-0BC21** |
| 60 | **3VA9908-0BB22** | **3VA9908-0BC22** |
| 110 | **3VA9908-0BB23** | **3VA9908-0BC23** |
| 120÷127 | **3VA9908-0BB24** | **3VA9908-0BC24** |
| 208÷230 | **3VA9908-0BB25** | **3VA9908-0BC25** |
| 380÷400 | **3VA9908-0BB26** | **3VA9908-0BC26** |
| 330÷480 | **3VA9908-0BB27** | **3VA9908-0BC27** |

| Per corrente continua | Standard | Con contatto anticipato |
|---|---|---|
| Tensione (Vc.a.) | Nr. di Ordinazione | Nr. di Ordinazione |
| 12 | **3VA9908-0BB10** | **3VA9908-0BC10** |
| 24 | **3VA9908-0BB11** | **3VA9908-0BC11** |
| 48 | **3VA9908-0BB12** | **3VA9908-0BC12** |
| 60 | **3VA9908-0BB13** | **3VA9908-0BC13** |
| 120÷127 | **3VA9908-0BB14** | **3VA9908-0BC14** |
| 220÷230 | **3VA9908-0BB15** | **3VA9908-0BC15** |
| 250 | **3VA9908-0BB16** | **3VA9908-0BC16** |



**Dispositivo ritardatore per bobine di minima tensione a ritardo fisso**

| Tensione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 110 Vc.a. | **3VA9988-0BF21** |
| 230 Vc.a. | **3VA9988-0BF22** |
| 24 Vc.c. | **3VA9988-0BF23** |

## Bobine a lancio di corrente

3VA9

CE



| Tensione (Vc.a.) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 24 Vc.a., 12÷30Vc.c. | **3VA9988-0BL30** |
| 48÷60 Vc.a / Vc.c. | **3VA9988-0BL31** |
| 110÷127 Vc.a / Vc.c. | **3VA9988-0BL32** |
| 208÷277 Vc.a., 220÷250 Vc.c. | **3VA9988-0BL33** |
| 380÷600 Vc.a. | **3VA9988-0BL34** |

## Bobine universali

3VA9

CE



| Tensione Vc.c. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 12 | **3VA9908-0BD11** |
| 24 | **3VA9908-0BD12** |
| 48 | **3VA9908-0BD13** |

## Comando rotativo diretto per 3VA1

3VA9

CE




| Esecuzione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Standard | **3VA9157-0EK11** |
| Standard con kit illuminazione | **3VA9157-0EK13** |
| Standard con blocco porta | **3VA9157-0EK21** |
| Standard con blocco porta e kit di illuminazione | **3VA9157-0EK23** |
| Emergenza | **3VA9157-0EK16** |
| Emergenza con kit illuminazione | **3VA9157-0EK17** |
| Emergenza con blocco porta | **3VA9157-0EK25** |
| Emergenza con blocco porta e kit di illuminazione | **3VA9157-0EK27** |

# Accessori per 3VA1

## Comando rotativo rinviato

3VA9



| Esecuzione frontale bloccoporta | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Standard | **3VA9157-0FK21** |
| Standard con kit illuminazione | **3VA9157-0FK23** |
| Emergenza | **3VA9157-0FK25** |
| Emergenza con kit illuminazione | **3VA9157-0FK27** |

| Esecuzione laterale | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Standard | **3VA9157-0PK11** |
| Standard con kit illuminazione | **3VA9157-0PK13** |
| Emergenza | **3VA9157-0PK15** |
| Emergenza con kit illuminazione | **3VA9157-0PK17** |

## Contatti ausiliari anticipati per comando rinviato

3VA9

new




| Ausiliario | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 2 contatti anticipati alla chiusura | **3VA9257-0GX10** |

| Accessori | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Adattatore | **3VA9257-0GX01** |
| Manopola di comando Emergenza | **8UD1900-0BB01** |
| Manopola di comando Standard | **8UD1900-0BB05** |

5

## Comando Motore

3VA9[1)]



| Comando Motore Laterale (MO310) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 42÷60 Vc.a., 24÷60 Vc.c. | **3VA9117-0HB10** |
| 110÷230 Vc.a., 110÷250 Vc.c. | **3VA9117-0HB20** |

| Comando Motore frontale senza precarica molle (MO320) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 24÷60 Vc.c. | **3VA9157-0HA10** |
| 110÷230 Vc.a., 110÷250 Vc.c. | **3VA9157-0HA20** |

[1)] Non compatibile con 3VA10

## Accessori per il blocco e l'interblocco

3VA9




| Blocco per leva di comando | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| | **3VA9088-0LB10** |




| Blocco a chiave[1)] | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Adattatore per il montaggio blocco a chiave | **3VA9157-0LF10** |
| Blocco a chiave (codifica 1) | **3VA9980-0VL10** |
| Blocco a chiave (codifica 3) | **3VA9980-0VL30** |
| Blocco a chiave (codifica 4) | **3VA9980-0VL40** |

[1)] Non compatibile con 3VA10




| Kit completo interblocco a slitta | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Per 2 interruttori | **3VA9158-0VF30** |



| Interblocco con cavo Bowden | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Kit da montare su ogni interruttore | **3VA9157-0VF10** |
| Cavo Bowden lunghezza 0,6m | **3VA9980-0VC10** |
| Cavo Bowden lunghezza 1,0m | **3VA9980-0VC20** |
| Cavo Bowden lunghezza 1,5m | **3VA9980-0VC30** |

# Tabella di scelta e accessoriabilità

| Serie Differenziali | Poli / u.m. | Tensione nominale (V c.a.) | Frequenza (Hz) | Corrente nominale (A) | Corrente differenziale (mA) | Tipo | Esecuzione | Abbinamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SV4-0 | 1P+N - 2 u.m. | 230 | 50 | 16-80 | 10-30-100-300 | AC | - | |
| | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50 | 25-80 | 30-100-300-500 | AC | - | |
| 5SV3-6 | 1P+N - 2 u.m. | 230 | 50 | 16-80 | 10-30-100-300 | A | Antitemporale | |
| | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50 | 25-80 | 30-100-300-500 | A | Antitemporale | |
| 5SV3-6KK60 | 1P+N - 4 u.m. | 230 | 50-60 | 25-40 | 30 | A | EV | |
| | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50-60 | 25-63 | 30 | A | EV | |
| 5SV3-6KK13 | 1P+N - 2 u.m. | 24-12 | 50 | 16-63 | 30 | A | Antitemporale | |
| 5SV3-6KK03 | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50-400 | 25-40 | 30 | A | Antitemporale | |
| 5SV3.5.-6 | 3P+N - 4 u.m. | 500 | 50 | 25-80 | 30-300 | A | Antitemporale | |
| 5SV3-8 | 1P+N - 2 u.m. | 230 | 50-60 | 40-80 | 100-300 | A | S K | |
| | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50-60 | 40-80 | 100-300-500-1000 | A | S K | |
| 5SV3-6KK01 | 1P+N - 2[1] u.m. | 230 | 50-60 | 25-63 | 30 | A | K | |
| | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50-60 | 25-80 | 30-100-300 | A | K | |
| 5SV3-6KK12 | 1P+N - 2 u.m. | 230 | 50 | 25-80 | 30 | A | i | |
| | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50 | 25-80 | 30-300 | A | i | |
| 5SV3-8KK12 | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50-60 | 63 | 300 | A | S i | |
| 5SV3-3 | 1P+N - 2 u.m. | 230 | 50-60 | 25-80 | 30-300 | F | K | |
| | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50-60 | 25-80 | 30-300 | F | K | |
| 5SV3-3KK60 | 1P+N - 4 u.m. | 230 | 50-60 | 25-40 | 30 | F | K EV | |
| | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50-60 | 25-63 | 30 | F | K EV | |
| 5SV3-7 | 1P+N - 2 u.m. | 230 | 50-60 | 40-80 | 300 | F | K | |
| | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50-60 | 40-80 | 300 | F | K | |
| 5SV3-4 | 1P+N - 4 u.m. | 230 | 50-60 | 16-63 | 30-300 | B | K i | |
| | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50-60 | 25-80 | 30-300-500 | B | K i | |
| 5SV3-4KK60 | 1P+N - 4 u.m. | 230 | 50-60 | 25-80 | 30 | B | K i [6mA DC] | |
| | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50-60 | 25-80 | 30 | B | K i [6mA DC] | |
| 5SV3-5 | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50-60 | 63-80 | 300-500 | B | S K i | |
| 5SV3-4KK14 | 1P+N - 4 u.m. | 230 | 50-60 | 16-63 | 30-300 | B+ | K i | |
| | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50-60 | 25-80 | 30-300 | B+ | K i | |
| 5SV3-5KK14 | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50-60 | 40-80 | 300 | B+ | S K i | |
| 5SV5 | 1P+N - 2 u.m. | 230 | 50 | 25-40 | 30 | AC-A | - | NON ACCESSORIABILI |
| 5SM3-6KK | 1P+N - 2 u.m. | 230 | 50 | 100-125 | 30-100-300 | A | Antitemporale | NON ACCESSORIABILI |
| 5SV3-6 | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50 | 100-125 | 30-100-300-500 | A | Antitemporale | |
| 5SV3-6KK01 | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50-60 | 125 | 30-100-300-500 | A | K | |
| 5SV3-8 | 3P+N - 4 u.m. | 230-400 | 50-60 | 125 | 300-500 | A | S | |




**LEGENDA**

Antitemporale = 1 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs

S = Intervento selettivo - Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 5 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs

K = Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 3 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs - 10 ms ritardo intenzionale

i = Ambienti aggressivi: sistema anticondensa brevettato Siemens

EV = con RDC-DD da 6mA - per sistemi di ricarica auto elettriche

# Differenziali Puri



| | | | 5SV | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipologia** | | | **Istantaneo** | **SIGRES, Istantaneo** |
| Tipo AC | | | ■ | – |
| Tipo A | | | ■ | ■ |
| Tipo F | | | – | – |
| Tipo B e B+ | | | – | – |
| **Prova di tenuta all'impulso 8/20 µs** | | | | |
| Tipo A | | kA | >1 | >1 |
| Tipo F | | kA | – | – |
| Tipo B e B+ | | kA | – | – |
| **Tensione minima di funzionamento del Tasto di TEST** | | | | |
| 30 mA | | V c.a. | 195 | |
| > 30 mA | | V c.a. | 100 | |
| esecuzione speciale 24V | | V c.a. | 20 | |
| **Morsetti** | | | | |
| 1 conduttore | Cavo rigido | $mm^2$ | 0.75 ... 35 | |
| | Cavo flessibile con puntalino | $mm^2$ | 0.75 ... 25 | |
| | Cavo flessibile senza puntalino | $mm^2$ | 1 ... 35 | |
| 2 conduttori | Cavo rigido | $mm^2$ | 0.75 ... 10 | |
| | Cavo flessibile con puntalino | $mm^2$ | 0.75 ... 4 | |
| | Cavo flessibile senza puntalino | $mm^2$ | 1 ... 4 | |
| 1 conduttore + sbarra (con pin da 1,5 mm) | Cavo rigido | $mm^2$ | 10 ... 25 | |
| | Cavo flessibile con puntalino | $mm^2$ | 6 ... 25 | |
| | Cavo flessibile con puntalino | $mm^2$ | 6 ... 16 | |
| Coppia di serraggio | | Nm | 2.5... 3.5 | |
| **Esecuzione** | | | | |
| Numero di poli | | | 1P+N \| 3P+N | |
| Tensione nominale $U_n$ | | V c.a. | 24 ... 125 \| 230 \| 400 \| 500 | |
| Frequenza nominale | | Hz | 50 \| 50 ... 400 \| 50 / 60 | |
| **Normative di riferimento** | | | | |
| | | | CEI EN 61008-1<br>CEI EN 61008-2-1<br>CEI EN 61543 | |
| **Dati principali** | | | | |
| Corrente differenziale nominale $I_{\Delta n}$ | | mA | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 | |
| Corrente nominale $I_n$ | | A | 16 ... 80 | |
| Durata meccanica / elettrica | numero cicli di manovra | | >10000 | |
| Test di prova | | | Semestrale [1] \| SIGRES Annuale [2] | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | | IP20 con conduttori collegati | |
| Temperature | Temperatura di stoccaggio | °C | -40 ... +75 °C | |
| | Temperatura d'esercizio | °C | -25 ... +45, con marchio | |
| Tropicalizzazione | secondo IEC 60068-2-30 | | 28 cicli (max 55°C, con massimo 95% di umidità relativa) | |
| Assenza di CFC e siliconi | | | ■ | |
| Alimentazione | | | morsetti inferiori o superiori \| SIGRES solo morsetti superiori | |
| Categoria di sovratensione \| Grado di inquinamento | | | III \| 2 | |

[1] Test di Prova eseguibile annualmente in determinate condizioni (certificazione disponibile nel support)
[2] Test di Prova eseguibile ogni quattro anni in determinate condizioni (certificazione disponibile nel support)







| 5SV | | | SIQUENCE 5SV3 | | | 5SM3 - 5SV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antidisturbo | Selettivo [S] | SIGRES, Selettivo [S] | SIGRES, Antidisturbo [K] | SIGRES, Antidisturbo [K] 6mA DC | SIGRES, Selettivo [S] | Istantaneo | Antidisturbo | Selettivo [S] |
| – | – | – | – | – | – | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | – | – | – | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | ■ | ■ | ■ | – | – | – |
| | | | | | | | | |
| >3 | >5 | >5 | – | – | – | >1 | >3 | >5 |
| >3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | >3 | >3 | >5 | – | – | – |
| | | | | | | | | |
| 195 | | | 195 | | | 195 | | |
| 100 | | | – | | | – | | |
| 20 | | | – | | | – | | |
| | | | | | | | | |
| 0.75 ... 35 | | | 0.75 ... 35 | | | 1.5 ... 50 (2 UM) \| 2.5 ... 50 (4 UM) | | |
| 0.75 ... 25 | | | 0.75 ... 25 | | | – | | |
| 1 ... 35 | | | 1 ... 35 | | | – | | |
| 0.75 ... 10 | | | 0.75 ... 10 | | | – | | |
| 0.75 ... 4 | | | 0.75 ... 4 | | | – | | |
| 1 ... 4 | | | 1 ... 4 | | | – | | |
| 10 ... 25 | | | 0.75 ... 35 | | | – | | |
| 6 ... 25 | | | 0.75 ... 25 | | | – | | |
| 6 ... 16 | | | 1 ... 35 | | | – | | |
| 2.5... 3.5 | | | 2.5 ... 3.0 | | | 3.0... 3.5 | | |
| | | | | | | | | |
| 1P+N \| 3P+N | | | 1P+N \| 3P+N | | | 1P+N \| 3P+N | | |
| 24 ... 125 \| 230 \| 400 \| 500 | | | 230 \| 400 | | | 230 \| 400 | | |
| 50/60 | | | 50/60 | | | 50 | | |
| | | | | | | | | |
| CEI EN 61008-1<br>CEI EN 61008-2-1<br>CEI EN 61543<br>CEI EN 62423 (solo Tipo F) | | | CEI EN 61008-1<br>CEI EN 61008-2-1<br>CEI EN 61543<br>CEI EN 62423<br>DIN VDE 0664-400 (solo Tipo B+) | | | CEI EN 61008-1<br>CEI EN 61008-2-1<br>CEI EN 61543 | | |
| | | | | | | | | |
| 10, 30, 100, 300, 500, 1000 | | | 30, 300, 500 | | | 30, 100, 300, 500 | | |
| 16 ... 80 | | | 16 ... 80 | | | 100 ... 125 | | |
| >10000 | | | >10000 | | | >10 000 | | |
| Semestrale [1] \| SIGRES Annuale [2] | | | Annuale [2] | | | Annuale | | |
| IP20 con conduttori collegati | | | | | | | | |
| -40 ... +75 °C | | | | | | | | |
| -25 ... +45, con marchio | | | | | | | | |
| 28 cicli (max 55°C, con massimo 95% di umidità relativa) | | | | | | | | |
| ■ | | | ■ | | | ■ | | |
| morsetti inferiori o superiori \| SIGRES solo morsetti superiori | | | morsetti inferiori o superiori | | | morsetti inferiori o superiori | | |
| III \| 2 | | | III \| 2 | | | III \| 2 | | |

5

# Composizione codici

## Differenziali puri 5SV

**Nr. di Ordinazione**

**5SV [] [] [][] - [] [....]**

**Esecuzione**
- [3] = Top
- [4] = Standard (solo Tipo AC)
- [5] = per Residenziale[1)]
  Tipo AC e A - non accessoriabile

**Corrente differenziale nominale $I_{\Delta n}$**
- [1] = 10 mA
- [3] = 30 mA
- [6] = 300 mA
- [7] = 500 mA
- [8] = 1 A

**Poli**
- [1] = 1P+N
- [4] = 3P+N
- [5] = 3P+N esecuzione speciale 500 V

**Opzioni**
- [KK01] = Tipo K (immunizzato)
- [KK03] = esecuzione 400 Hz
- [KK12] = Tipo I (per "ambienti aggressivi" SIGRES)
- [KK13] = esecuzione 24 ÷ 125 V
- [KK60] = Versioni 6mA DC
- [KK14] = Tipo B+

**Tipologia di differenziale**
- [0] = Tipo AC
- [3] = Tipo F
- [4] = Tipo B
- [5] = Tipo B Selettivo
- [6] = Tipo A
- [7] = Tipo F Selettivo
- [8] = Tipo A Selettivo

**Corrente Nominale**
- [1] = 16 A
- [2] = 25 A
- [4] = 40 A
- [5] = 125 A
- [6] = 63 A
- [7] = 80 A
- [8] = 100 A

[1)] Vedi Capitolo 3.

# 5SV

## Interruttori differenziali Tipo AC

**5SV4**
**CEI EN 61008-1**
**CEI EN 61008-2-1**



| Poli | Tipo | In (A) | $I_{\Delta n}$ (mA) 10 | 30 | 100 | 300 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | AC | 16 | **5SV4111-0** | – | – | – | – |
| 230 V c.a. | | 25 | – | **5SV4312-0** | **5SV4412-0** | **5SV4612-0** | – |
| 2 u.m. | | 40 | – | **5SV4314-0** | **5SV4414-0** | **5SV4614-0** | – |
| | | 63 | – | **5SV4316-0** | **5SV4416-0** | **5SV4616-0** | – |
| | | 80 | – | **5SV4317-0** | **5SV4417-0** | **5SV4617-0** | – |
| **3P+N** | AC | 25 | – | **5SV4342-0** | **5SV4442-0** | **5SV4642-0** | **5SV4742-0** |
| 230 ÷ 400 V c.a. | | 40 | – | **5SV4344-0** | **5SV4444-0** | **5SV4644-0** | **5SV4744-0** |
| 4 u.m. | | 63 | – | **5SV4346-0** | **5SV4446-0** | **5SV4646-0** | **5SV4746-0** |
| | | 80 | – | **5SV4347-0** | **5SV4447-0** | **5SV4647-0** | **5SV4747-0** |

## Interruttori differenziali Tipo A

**5SV3-6**
**CEI EN 61008-1**
**CEI EN 61008-2-1**
esecuzione antitemporale



| Poli | Tipo | $I_n$ (A) | $I_{\Delta n}$ (mA) 10 | 30 | 100 | 300 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | A | 16 | **5SV3111-6** | – | – | – | – |
| 230 V c.a. | | 25 | – | **5SV3312-6** | **5SV3412-6** | **5SV3612-6** | – |
| 2 u.m. | | 40 | – | **5SV3314-6** | **5SV3414-6** | **5SV3614-6** | – |
| | | 63 | – | **5SV3316-6** | **5SV3416-6** | **5SV3616-6** | – |
| | | 80 | – | **5SV3317-6** | **5SV3417-6** | **5SV3617-6** | – |
| **3P+N** | A | 25 | – | **5SV3342-6** | **5SV3442-6** | **5SV3642-6** | **5SV3742-6** |
| 230 ÷ 400 V c.a. | | 40 | – | **5SV3344-6** | **5SV3444-6** | **5SV3644-6** | **5SV3744-6** |
| 4 u.m. | | 63 | – | **5SV3346-6** | **5SV3446-6** | **5SV3646-6** | **5SV3746-6** |
| | | 80 | – | **5SV3347-6** | **5SV3447-6** | **5SV3647-6** | **5SV3747-6** |

## Interruttori differenziali Selettivi Tipo A S

**5SV3-8**
**CEI EN 61008-1**
**CEI EN 61008-2-1**



| Poli | Tipo | $I_n$ (A) | $I_{\Delta n}$ (mA) 100 | 300 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | A S K | 25 | – | **5SV3612-8** | – |
| 230 V c.a. | | 40 | – | **5SV3614-8** | – |
| 2 u.m. | | 63 | **5SV3416-8** | **5SV3616-8** | – |
| | | 80 | – | **5SV3617-8** | – |
| **3P+N** | A S K | 25 | – | **5SV3642-8** | – |
| 230 ÷ 400 V c.a. | | 40 | **5SV3444-8** | **5SV3644-8** | – |
| 4 u.m. | | 63 | **5SV3446-8** | **5SV3646-8** | **5SV3846-8** |
| | | 80 | – | **5SV3647-8** | – |

Esecuzione: S K Intervento selettivo - Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 5 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs

# 5SV e 5SM3

## Interruttori differenziali puri 1P+N da 100 - 125 A, non accessoriabili

**5SM3**
CE
**CEI EN 61008-1**
**CEI EN 61008-2-1**



| Poli | Tipo | $I_n$ (A) | $I_{\Delta n}$ (mA) 30 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | A | 100 | **5SM3318-6KK** | **5SM3418-6KK** | **5SM3618-6KK** |
| 230 V c.a. | | 125 | **5SM3315-6KK** | **5SM3415-6KK** | **5SM3615-6KK** |
| 2 u.m. | | | | | |

## Interruttori differenziali puri 3P+N da 100 - 125 A, non accessoriabili

new **5SV**
CE
**CEI EN 61008-1**
**CEI EN 61008-2-1**



| Poli | Tipo | $I_n$ (A) | $I_{\Delta n}$ (mA) 30 | 100 | 300 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3P+N** | AC | 100 | **5SV4348-0** | **5SV4448-0** | **5SV4648-0** | **5SV4748-0** |
| 230 ÷ 400 V c.a. | | 125 | **5SV4345-0** | **5SV4445-0** | **5SV4645-0** | **5SV4745-0** |
| 4 u.m. | | | | | | |
| | A | 100 | **5SV3348-6** | **5SV3448-6** | **5SV3648-6** | **5SV3748-6** |
| | | 125 | **5SV3345-6** | **5SV3445-6** | **5SV3645-6** | **5SV3745-6** |
| | A S | 125 | – | – | **5SV3645-8** | **5SV3745-8** |
| | A K | 125 | **5SV3345-6KK01** | **5SV3445-6KK01** | **5SV3645-6KK01** | **5SV3745-6KK01** |

Esecuzioni: K Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 3 k di tenuta all'impulso 8/20 µs – 10 ms di ritardo intenzionale
S Intervento selettivo - Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 5 k di tenuta all'impulso 8/20 µs

## Interruttori differenziali per applicazioni speciali (24 - 500 V, 400 Hz)

**5SV**
CE
**CEI EN 61008-1**
**CEI EN 61008-2-1**
**esecuzione antitemporale (solo tipo A)**



| Poli | Tipo | In (A) | $I_{\Delta n}$ (mA) 30 | 300 |
|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | AC | 16 | **5SV4311-0KK13** | – |
| 24 ÷ 125 V c.a. | | 25 | **5SV4312-0KK13** | – |
| 2 u.m. | | 40 | **5SV4314-0KK13** | – |
| | | 63 | **5SV4316-0KK13** | – |
| | A | 16 | **5SV3311-6KK13** | – |
| | | 25 | **5SV3312-6KK13** | – |
| | | 40 | **5SV3314-6KK13** | – |
| | | 63 | **5SV3316-6KK13** | – |
| **3P+N** | A | 25 | **5SV3342-6KK03** | – |
| 50 ÷ 400 Hz | | 40 | **5SV3344-6KK03** | – |
| 230 ÷ 400 V c.a. | | | | |
| 4 u.m. | | | | |
| | A | 25 | **5SV3352-6** | **5SV3652-6** |
| 500 V c.a. | | 40 | **5SV3354-6** | **5SV3654-6** |
| | | 63 | **5SV3356-6** | **5SV3656-6** |
| | | 80 | **5SV3357-6** | **5SV3657-6** |

# 5SV3

## Interruttori differenziali Tipo F

**5SV3**
CE
**CEI EN 62423**
**CEI EN 61008-2-1**



| Poli | Tipo | $I_n$ (A) | $I_{\Delta n}$ (mA) 30 | 300 | 300 S |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | F K | 25 | **5SV3312-3** | **5SV3612-3** | – |
| 230 V c.a. | | 40 | **5SV3314-3** | **5SV3614-3** | **5SV3614-7** |
| 2 u.m. | | 63 | **5SV3316-3** | **5SV3616-3** | – |
| | | 80 | **5SV3317-3** | **5SV3617-3** | **5SV3617-7** |
| **3P+N** | F K | 25 | **5SV3342-3** | **5SV3642-3** | – |
| 230 ÷ 400 V c.a. | | 40 | **5SV3344-3** | **5SV3644-3** | **5SV3644-7** |
| 4 u.m. | | 63 | **5SV3346-3** | **5SV3646-3** | – |
| | | 80 | **5SV3347-3** | **5SV3647-3** | **5SV3647-7** |

Esecuzioni: K immunizzato contro gli scatti intempestivi: 3 k di tenuta all'impulso 8/20 µs – 10 ms di ritardo intenzionale
S Intervento selettivo - Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 5 k di tenuta all'impulso 8/20 µs

## Interruttori differenziali antidisturbo Tipo A K

**5SV3-6KK01**
CE
**CEI EN 61008-1**
**CEI EN 61008-2-1**



| Poli | Tipo | In (A) | $I_{\Delta n}$ (mA) 30 | 300 |
|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | A K | 25 | **5SV3312-6KK01** | **5SV3612-6KK01** |
| 230 V c.a. | | 40 | **5SV3314-6KK01** | **5SV3614-6KK01** |
| 2 u.m. | | 63 | **5SV3316-6KK01** | **5SV3616-6KK01** |
| | | 80 | **5SV3317-6KK01** | **5SV3617-6KK01** |
| **3P+N** | A K | 25 | **5SV3342-6KK01** | **5SV3642-6KK01** |
| 230 ÷ 400 V c.a. | | 40 | **5SV3344-6KK01** | **5SV3644-6KK01** |
| 4 u.m. | | 63 | **5SV3346-6KK01** | **5SV3646-6KK01** |
| | | 80 | **5SV3347-6KK01** | **5SV3647-6KK01** |

Esecuzioni: K Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 3 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs - 10 ms ritardo intenzionale

## Interruttori differenziali "per Ambienti Aggressivi" Tipo A i e A S i

**5SV3-.KK12**
CE
**CEI EN 61008-1**
**CEI EN 61008-2-1**
**esecuzione antitemporale**



| Poli | Tipo | In (A) | $I_{\Delta n}$ (mA) 30 | 300 |
|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | A i | 25 | **5SV3312-6KK12** | |
| 230 V c.a. | | 40 | **5SV3314-6KK12** | |
| 2 u.m. | | 63 | **5SV3316-6KK12** | |
| **3P+N** | A i | 25 | **5SV3342-6KK12** | **5SV3642-6KK12** |
| 230 ÷ 400 V c.a. | | 40 | **5SV3344-6KK12** | **5SV3644-6KK12** |
| 4 u.m. | | 63 | **5SV3346-6KK12** | **5SV3646-6KK12** |
| | | 80 | **5SV3347-6KK12** | **5SV3647-6KK12** |
| | A S i | 63 | – | **5SV3646-8KK12** |

Esecuzioni: S Intervento selettivo - Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 5 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs
i Ambienti aggressivi: sistema anticondensa brevettato Siemens

# Differenziali Puri - per E-mobility

## Interruttori differenziali puri Tipo F 6mA DC EV

**5SV3-3KK60**
new CE
**CEI EN 62423**
**CEI EN 62955**



| Esecuzione | Tipo | In (A) | Numero Di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| **2P - 30 mA**<br>230 V c.a.<br>4 u.m. | F 6mA EV | **25** | **5SV3322-3KK60** |
| | | **40** | **5SV3324-3KK60** |
| **4P - 30 mA**<br>230 ÷ 400 V c.a.<br>4 u.m. | F 6mA EV | **25** | **5SV3342-3KK60** |
| | | **40** | **5SV3344-3KK60** |
| | | **63** | **5SV3346-3KK60** |

Esecuzione immunizzato contro gli scatti intempestivi: 3 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs - 10 ms ritardo intenzionale

## Interruttori differenziali puri Tipo A 6mA DC EV

**5SV3-6KK60**
new CE
**CEI EN 61008-1**
**CEI EN 62955**



| Esecuzione | Tipo | In (A) | Numero Di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| **2P - 30 mA**<br>230 V c.a.<br>4 u.m. | A 6mA EV | **25** | **5SV3322-6KK60** |
| | | **40** | **5SV3324-6KK60** |
| **4P - 30 mA**<br>230 ÷ 400 V c.a.<br>4 u.m. | A 6mA EV | **25** | **5SV3342-6KK60** |
| | | **40** | **5SV3344-6KK60** |
| | | **63** | **5SV3346-6KK60** |

Esecuzione Antitemporale: 1 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs

# Differenziali Puri Tipo B

## Interruttori differenziali Tipo B

**5SV3**

**CEI EN 62423**
**CEI EN 61008-2-1**



| Poli | Tipo | In (A) | $I_{\Delta n}$ (mA) 30 | 300 | 300 S | 500 | 500 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** 230 V c.a. 4 u.m. | B K i | 16 | **5SV3321-4** | **5SV3621-4** | – | – | – |
| | | 25 | **5SV3322-4** | **5SV3622-4** | – | – | – |
| | | 40 | **5SV3324-4** | **5SV3624-4** | – | – | – |
| | | 63 | **5SV3326-4** | **5SV3626-4** | – | – | – |
| **3P+N** 230 ÷ 400 V c.a. 4 u.m. | B K i | 25 | **5SV3342-4** | **5SV3642-4** | – | **5SV3742-4** | – |
| | | 40 | **5SV3344-4** | **5SV3644-4** | – | **5SV3744-4** | – |
| | | 63 | **5SV3346-4** | **5SV3646-4** | **5SV3646-5** | **5SV3746-4** | **5SV3746-5** |
| | | 80 | **5SV3347-4** | **5SV3647-4** | **5SV3647-5** | **5SV3747-4** | **5SV3747-5** |

Esecuzioni: K Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 3 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs - 10 ms ritardo intenzionale
i Ambienti aggressivi: sistema anticondensa brevettato Siemens
S Intervento selettivo - Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 5 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs

## Interruttori differenziali puri Tipo B 6mA DC K

**5SV3-4KK60**

new

**CEI EN 62423**
**CEI EN 61008-2-1**



| Esecuzione | Tipo | In (A) | Numero Di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| **2P - 30 mA** 230 V c.a. 4 u.m. | B 6mA K | **25** | **5SV3322-4KK60** |
| | | **40** | **5SV3324-4KK60** |
| | | **63** | **5SV3326-4KK60** |
| | | **80** | **5SV3327-4KK60** |
| **4P - 30 mA** 230 ÷ 400 V c.a. 4 u.m. | B 6mA K | **25** | **5SV3342-4KK60** |
| | | **40** | **5SV3344-4KK60** |
| | | **63** | **5SV3346-4KK60** |
| | | **80** | **5SV3347-4KK60** |

Esecuzioni: K Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 3 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs - 10 ms ritardo intenzionale

## Interruttori differenziali "per Protezione Antincendio" Tipo B+

**5SV3**


**CEI EN 62423**
**CEI EN 61008-2-1**



| Poli | Tipo | In (A) | $I_{\Delta n}$ (mA) 30 | 300 | 300 S |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** 230 V c.a. 4 u.m. | B+ K i | 16 | **5SV3321-4KK14** | **5SV3621-4KK14** | – |
| | | 25 | **5SV3322-4KK14** | **5SV3622-4KK14** | – |
| | | 40 | **5SV3324-4KK14** | **5SV3624-4KK14** | – |
| | | 63 | **5SV3326-4KK14** | **5SV3626-4KK14** | – |
| **3P+N** 230 ÷ 400 V c.a. 4 u.m. | B+ K i | 25 | **5SV3342-4KK14** | **5SV3642-4KK14** | – |
| | | 40 | **5SV3344-4KK14** | **5SV3644-4KK14** | – |
| | | 63 | **5SV3346-4KK14** | **5SV3646-4KK14** | **5SV3646-5KK14** |
| | | 80 | **5SV3347-4KK14** | **5SV3647-4KK14** | **5SV3647-5KK14** |

Esecuzioni: K Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 3 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs - 10 ms ritardo intenzionale
i Ambienti aggressivi: sistema anticondensa brevettato Siemens
S Intervento selettivo - Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 5 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs

# Blocchi differenziali



| | | | 5SM2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipologie** | | | **Istantaneo** | **Antidisturbo [K]** | **Selettivo [S]** |
| Tipo AC | | | ■ | ■ | ■ |
| Tipo A | | | ■ | ■ | ■ |
| Tipo F | | | – | ■ | – |
| **Prova di tenuta all'impulso 8/20 µs** | | | | | |
| Tipo A | | kA | >1 | >3 | >5 |
| Tipo F | | kA | – | >3 | – |
| **Tensione minima di funzionamento del Tasto di TEST** | | | | | |
| 30 mA | | V c.a. | | 195 | |
| > 30 mA | | V c.a. | | 195 | |
| **Morsetti** | | | | | |
| Sezione conduttori | | $mm^2$ | | 1.0 ... 25 (per 5SY/5SL)<br>6.0 ... 50 (per 5SP4) | |
| Coppia di serraggio | | Nm | | 2.5 ... 3.0 | |
| **Esecuzione** | | | | | |
| Numero di poli | | | | 2P \| 3P \| 4P | |
| Tensione nominale $U_n$ | | V c.a. | | 230 \| 400 | |
| Frequenza nominale | | Hz | | 50 \| 50/60 | |
| **Normative di riferimento** | | | | | |
| | | | | CEI EN 61009-1, CEI EN 61009-2-1, CEI EN 61543, CEI EN 62423 (solo Tipo F) | |
| **Dati principali** | | | | | |
| Corrente differenziale nominale $I_{\Delta n}$ | | mA | | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 | |
| Corrente nominale $I_n$ | | A | | 0.3 ... 40 \| 0.3 ... 63 \| 80 ... 100 | |
| Durata meccanica / elettrica | numero cicli di manovra | | | >10000 | |
| Test di prova | | | | Semestrale [1] | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | | | IP20 con conduttori collegati | |
| Temperature | Temperatura di stoccaggio | °C | | -40 ... +75 °C | |
| | Temperatura d'esercizio | °C | | -25 ... +45, con marchio | |
| Tropicalizzazione | secondo IEC 60068-2-30 | | | 28 cicli (max 55°C, con massimo 95% di umidità relativa) | |
| Assenza di CFC e siliconi | | | | ■ | |
| Alimentazione | | | | morsetti inferiori o superiori | |
| Categoria di sovratensione \| Grado di inquinamento | | | | III \| 2 | |

[1] Il periodo è estendibile ad un anno in determinate condizioni d'esercizio.

# Blocchi differenziali

## Blocchi differenziali per interruttori magnetotermici, 2P (2 u.m. fino a 63 A, 3,5 u.m. fino a 100 A)

**5SM2.2.-.**

CE





| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | per 5SY[1] | per 5SL[2] | per 5SP4[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2P** | AC | 10 | 0,3 ÷ 16 | **5SM2121-0** | – | – |
| 230 V c.a. | | 30 | 0,3 ÷ 40 | **5SM2322-0** | **5SM2323-0** | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2325-0** | **5SM2326-0** | – |
| | | | 80 ÷ 100 | – | – | **5SM2327-0** |
| | | 300 | 0,3 ÷ 40 | **5SM2622-0** | **5SM2623-0** | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2625-0** | **5SM2626-0** | – |
| | | | 80 ÷ 100 | – | – | **5SM2627-0** |
| | | 300 [S] | 0,3 ÷ 40 | **5SM2622-2** | **5SM2623-2** | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2625-2** | **5SM2626-2** | – |
| | | 500 | 0,3 ÷ 63 | **5SM2725-0** | – | – |
| | A | 10 | 0,3 ÷ 16 | **5SM2121-6** | – | – |
| | | 30 | 0,3 ÷ 40 | **5SM2322-6** | **5SM2323-6** | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2325-6** | **5SM2326-6** | – |
| | | | 80 ÷ 100 | – | – | **5SM2327-6** |
| | | 30 [K] | 0,3 ÷ 40 | **5SM2322-6KK01** | – | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2325-6KK01** | – | – |
| | | 100 | 0,3 ÷ 63 | **5SM2425-6** | – | – |
| | | 300 | 0,3 ÷ 40 | **5SM2622-6** | **5SM2623-6** | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2625-6** | **5SM2626-6** | – |
| | | | 80 ÷ 100 | – | – | **5SM2627-6** |
| | | 300 [S] | 0,3 ÷ 40 | **5SM2622-8** | **5SM2623-8** | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2625-8** | **5SM2626-8** | – |
| | | | 80 ÷ 100 | – | – | **5SM2627-8** |
| | | 500 | 0,3 ÷ 63 | **5SM2725-6** | – | – |
| | | 1000 [S] | 0,3 ÷ 40 | **5SM2822-8** | – | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2825-8** | – | – |
| | | | 80 ÷ 100 | – | – | **5SM2827-8** |
| | F | 30 | 0,3 ÷ 40 | **5SM2322-3** | – | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2325-3** | – | – |

Esecuzioni:
K Immunizzato contro gli scatti intempestivi:
3 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs - 10 ms ritardo intenzionale
S Intervento selettivo - Immunizzato contro gli scatti intempestivi:
5 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs

[1] Non compatibili con 5SY4 da 80A e 5SY5.
[2] Non compatibili con 5SL3 e 5SL60.
[3] Non compatibili con 5SP4 in caratteristica D e con 5SP4 da 125A.

## Blocchi differenziali per interruttori magnetotermici, 3P (3 u.m. fino a 63 A)

**5SM2.3.-.**

CE



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | per 5SY[1] | per 5SL | per 5SP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3P** | AC | 30 | 0,3 ÷ 40 | **5SM2332-0** | **5SM2333-0** | – |
| 230 ÷ 400 V c.a. | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2335-0** | **5SM2336-0** | – |
| | | 300 | 0,3 ÷ 40 | **5SM2632-0** | **5SM2633-0** | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2635-0** | **5SM2636-0** | – |
| | | 500 | 0,3 ÷ 63 | **5SM2735-6** | – | – |
| | A | 30 | 0,3 ÷ 40 | **5SM2332-6** | **5SM2333-6** | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2335-6** | **5SM2336-6** | – |
| | | 30 [K] | 0,3 ÷ 40 | **5SM2332-6KK01** | – | |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2335-6KK01** | – | – |
| | | 100 | 0,3 ÷ 63 | **5SM2435-6** | – | – |
| | | 300 | 0,3 ÷ 40 | **5SM2632-6** | **5SM2633-6** | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2635-6** | **5SM2636-6** | – |
| | | 300 [S] | 0,3 ÷ 63 | **5SM2635-8** | **5SM2636-8** | – |
| | | 500 | 0,3 ÷ 63 | **5SM2735-6** | – | – |
| | | 500 [S] | 0,3 ÷ 63 | **5SM2735-8** | – | – |
| | | 1000 [S] | 0,3 ÷ 40 | **5SM2832-8** | – | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2835-8** | – | – |

Esecuzioni:
K Immunizzato contro gli scatti intempestivi:
3 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs - 10 ms ritardo intenzionale
S Intervento selettivo - Immunizzato contro gli scatti intempestivi:
5 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs

[1] Non compatibili con 5SY4 da 80A

5

# Blocchi differenziali

## Blocchi differenziali per interruttori magnetotermici, 4P (3 u.m. fino a 63 A, 3,5 u.m. fino a 100 A)

**5SM2.4.-.**

CE










| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | per 5SY[1] | per 5SL | per 5SP4[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4P** | AC | 30 | 0,3 ÷ 40 | **5SM2342-0** | **5SM2343-0** | – |
| 230 ÷ 400 V c.a. | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2345-0** | **5SM2346-0** | – |
| | | | 80 ÷ 100 | – | – | **5SM2347-0** |
| | | 300 | 0,3 ÷ 40 | **5SM2642-0** | **5SM2643-0** | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2645-0** | **5SM2646-0** | – |
| | | | 80 ÷ 100 | – | – | **5SM2647-0** |
| | | 300 [S] | 0,3 ÷ 63 | **5SM2645-2** | **5SM2646-2** | – |
| | | 500 | 0,3 ÷ 63 | **5SM2745-0** | – | – |
| | | 1000 [S] | 0,3 ÷ 63 | **5SM2845-2** | – | – |
| | A | 30 | 0,3 ÷ 40 | **5SM2342-6** | **5SM2343-6** | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2345-6** | **5SM2346-6** | – |
| | | | 80 ÷ 100 | – | – | **5SM2347-6** |
| | | 30 [K] | 0,3 ÷ 40 | **5SM2342-6KK01** | – | |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2345-6KK01** | – | – |
| | | 100 | 0,3 ÷ 63 | **5SM2445-6** | – | – |
| | | 300 | 0,3 ÷ 40 | **5SM2642-6** | **5SM2643-6** | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2645-6** | **5SM2646-6** | – |
| | | | 80 ÷ 100 | – | – | **5SM2647-6** |
| | | 300 [S] | 0,3 ÷ 63 | **5SM2645-8** | **5SM2646-8** | **5SM2647-8** |
| | | 500 | 0,3 ÷ 63 | **5SM2745-6** | – | – |
| | | 500 [S] | 0,3 ÷ 63 | **5SM2745-8** | – | – |
| | | 1000 [S] | 0,3 ÷ 40 | **5SM2842-8** | – | – |
| | | | 0,3 ÷ 63 | **5SM2845-8** | – | – |
| | | | 80 ÷ 100 | – | – | **5SM2847-8** |

Esecuzioni:
K Immunizzato contro gli scatti intempestivi:
3 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs - 10 ms ritardo intenzionale
S Intervento selettivo - Immunizzato contro gli scatti intempestivi:
5 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs

[1] Non compatibili con 5SY4 da 80A e 5SY5.
[2] Non compatibili con 5SP4 in caratteristica D e con 5SP4 da 125A.

# Interruttori Magnetotermici Differenziali

| Serie Magnetotermici Differenziali | Potere interruzione | Poli / U.M. | Corrente nominale (A) | Corrente differenziale (mA) | Tipo | Caratteristica | Abbinamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5SV1 313-1KK** *Residenziale* | 4500 / 3 | 1P+N - 1 u.m. | 2 ÷ 16 | 30 | AC | C |   |
| **5SV1 .13-.KK** | 4500 / 3 | 1P+N - 1 u.m. | 2 ÷ 16 | 30-300 | AC-A | B C | |
| **5SV1 .16-.KK** | 6000 / 3 | 1P+N - 1 u.m. | 2 ÷ 16 | 30-300 | AC - A - A[K] - F | B C | |
| **5SU1 323-1BB** *Residenziale* | 4500 / 3 | 2P - 4 u.m. | 6 ÷ 32 | 30 | AC | C |   |
| **5SU1 326 -.FP** | 6000 / 3 | 2P - 2 u.m. | 6 ÷ 32 | 30 | A | B C |   |
| **5SU1 324 -.FP** **5SU1 324 -.FR** | 6000 / 3 | 2P - 2 u.m. | 6 ÷ 32 | 30 | A | B C | |
| **5SU1 .36 -.FP** | 6000 / 1 | 3P - 3 u.m. | 6 ÷ 32 | 30-300 | A | B C | |
| **5SU1 .46 -.FP** | 6000 / 1 | 4P - 4 u.m. | 6 ÷ 32 | 30-300 | A | B C | |
| **5SU1 353-1KK** *Residenziale* | 4500 / 3 | 1P+N - 2 u.m. | 6 ÷ 40 | 30 | AC | C |   |
| **5SU1 353-7KK** *Residenziale* | 4500 / 3 | 1P+N - 2 u.m. | 6 ÷ 40 | 30 | A | C | |
| **5SU1 .53-.KK** | 4500 / 3 | 1P+N - 2 u.m. | 6 ÷ 40 | 30 - 300 | AC - A | C | |
| **5SU1 .56-.KK** | 6000 / 3 | 1P+N - 2 u.m. | 6 ÷ 40 | 30 - 300 | AC - A | B C | |
| **5SU1 .54-.KK** | 10000 / 3 | 1P+N - 2 u.m. | 6 ÷ 40 | 30 - 100 - 300 (AC) 10 - 30 - 300 (A) | AC - A | B C | |
| **5SU1 354-3KK** **5SU1 354-4KK** | 10000 / 3 | 1P+N - 2 u.m. | 6 ÷ 40 | 30 | F | B C | |
| **5SU1 354-.LB** | 10000 / 3 | 1P+N - 2 u.m. | 10 ÷ 40 | 30 | AC[K] - A[K] Antidisturbo | B C | |
| **5SU1 324-.FA** **5SU1 324-.KX** | 10000 / 3 | 2P - 3 u.m. | 6 ÷ 40 | 30 | A | B C | |
| **5SU1 .24** **5SU1 .44** | 10000 / 3 | 2P - 6,5 u.m. 4P - 11 u.m. | 125 | 30 - 300 - 300[S] | AC - A | B C |   |

# Magnetotermici Differenziali



| | | | 5SU1 (standard) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipologia** | | | **Istantaneo** | **Antidisturbo [K]** | **Selettivi [S]** |
| Tipo AC | | | ■ | ■ | – |
| Tipo A | | | ■ | ■ | ■ |
| Tipo F | | | – | ■ | – |
| **Prova di tenuta all'impulso 8/20 µs** | | | | | |
| Tipo A | | kA | >1 | >3 | >5 |
| Tipo F | | kA | – | >3 | – |
| **Tensione minima di funzionamento del Tasto di TEST** | | | | | |
| 30 mA | | V c.a. | 195 | | |
| > 30 mA | | V c.a. | 100 | | |
| **Morsetti** | | | | | |
| 1 conduttore (più eventuale sbarra posteriore) | Cavo rigido | $mm^2$ | 0.75 ... 35 | | |
| | Cavo flessibile con puntalino | $mm^2$ | 0.75 ... 25 | | |
| | Cavo flessibile senza puntalino | $mm^2$ | 1 ... 25 | | |
| 2 conduttori | Cavo rigido | $mm^2$ | 0.75 ... 6 | | |
| | Cavo flessibile con puntalino | $mm^2$ | 0.75 ... 4 | | |
| | Cavo flessibile senza puntalino | $mm^2$ | 1 ... 4 | | |
| Coppia di serraggio | | Nm | 2.5 ... 3.0 | | |
| **Esecuzione** | | | | | |
| Numero di poli | | | 1P+N \| 2P | | |
| Tensione nominale $U_n$ | | V c.a. | 110[1] \| 230 | | |
| Frequenza nominale | | Hz | 50 \| 50/60 | | |
| **Normative di riferimento** | | | | | |
| | | | CEI EN 61009-1<br>CEI EN 61009-2-1<br>CEI EN 61543<br>CEI EN 62423 (solo Tipo F) | | |
| **Dati principali** | | | | | |
| Corrente differenziale nominale $I_{\Delta n}$ | | mA | 10, 30, 100, 300 | | |
| Corrente nominale $I_n$ | | A | 6 ... 40 | | |
| Potere d'interruzione $I_{cn}$ (secondo CEI EN 60898) | | kA | 4.5 \| 6 \| 10 | | |
| Potere d'interruzione $I_{cu}$ (secondo CEI EN 60947-2) | | | In funzione della corrente nominale (max 35kA) - vedi note | | |
| Durata Meccanica | numero cicli di manovra | | >10000 | | |
| Test di Prova | | | Semestrale [2] | | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | | IP20 con conduttori collegati | | |
| Temperature | Temperatura di stoccaggio | °C | -40 ... +75 °C | | |
| | Temperatura d'esercizio | °C | -25 ... +45, con marchio | | |
| Tropicalizzazione | secondo IEC 60068-2-30 | | 28 cicli (max 55°C, con massimo 95% di umidità relativa) | | |
| Assenza di CFC e siliconi | | | ■ | | |
| Alimentazione | | | morsetti inferiori o superiori | | |
| Classe di limitazione dell'energia | | | 3 | | |
| Categoria di sovratensione \| Grado d'inquinamento | | | III \| 2 | | |

[1] Solo 5SU1-KX
[2] Il periodo è estendibile ad un anno in determinate condizioni d'esercizio
[3] Biconnessione possibile solo sui morsetti inferiori







| 5SV1 | | 5SU1 (125 A) | | 5SU1 (Compatti) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Istantaneo** | **Antidisturbo [K]** | **Istantaneo** | **Selettivi [S]** | **Istantaneo** | **Antidisturbo [K]** |
| ■ | – | ■ | ■ | – | – |
| ■ | ■ | ■ | ■ | – | – |
| – | ■ | – | – | – | – |
| | | | | | |
| >1 | >3 | >1 | >5 | 250 A | >3 |
| – | >3 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| 195 | | 195 | | 195 | |
| 100 | | 100 | | 100 | |
| | | | | | |
| 0.75 ... 16 | | 25 ... 50 | | max. 35 | |
| 0.75 ... 10 | | 25 ... 35 | | max. 35 | |
| 0.75 ... 16 | | – | | max. 35 | |
| 0.75 ... 4 | | – | | max. 16 [3] | |
| 0.75 ... 1.5 | | – | | max. 16 [3] | |
| 0.75 ... 4 | | – | | max. 16 [3] | |
| 1.2 ... 2.0 | | 3.0 ... 3.5 | | 2 | |
| | | | | | |
| 1P+N | | 2P \| 4P | | 2P \| 3P \| 4P | |
| 230 | | 230 \| 400 | | 230 \| 400 | |
| 50 \| 50/60 | | 50 \| 50/60 | | 50/60 | |
| | | | | | |
| CEI EN 61009-1<br>CEI EN 61009-2-1<br>CEI EN 61543<br>CEI EN 62423 (solo Tipo F) | | CEI EN 61009-1<br>CEI EN 61009-2-1<br>CEI EN 61543 | | CEI EN 61009-1<br>CEI EN 61009-2-1 | |
| | | | | | |
| 30, 300 | | 30, 300, 1000 | | 30, 300 | |
| 2 ... 16 | | 125 | | 6 ... 32 | |
| 4.5 \| 6 | | 10 | | 10 | |
| In funzione della corrente nominale (max 35kA) - vedi note | | 10 | | 6 \| 10 | |
| >10 000 | | >10000 | | >10000 | |
| Semestrale [2] | | Semestrale [2] | | Semestrale | |
| IP20 con conduttori collegati | | | | | |
| -40 ... +75 °C | | | | -40 ... +70 °C | |
| -25 ... +45, con marchio | | | | -25 ... +40 °C | |
| 28 cicli (max 55°C, con massimo 95% di umidità relativa) | | | | – | |
| ■ | | ■ | | ■ | |
| morsetti inferiori o superiori | | morsetti inferiori o superiori | | morsetti inferiori o superiori | |
| 3 | | 3 | | 3 (2P) \| 1 (3P e 4P) | |
| III \| 2 | | III \| 2 | | III \| 2 | |

5

# Composizione codici

## Magnetotermici differenziali 5SU1

**Nr. di Ordinazione**

**5SU1 ▯ ▯▯ - ▯ ▯▯ ▯▯**

**Corrente differenziale nominale $I_{\Delta n}$**
[1] = 10 mA
[3] = 30 mA
[6] = 300 mA

**Poli**
[5] = 1P+N
[2] = 2P
[3] = 3P
[4] = 4P

**Potere di interruzione $I_{cn}$ CEI EN 60898-1**
[3] = 4,5 kA
[6] = 6 kA
[4] = 10 kA

**Corrente Nominale**
[06] = 6 A
[08] = 8 A
[10] = 10 A
[13] = 13 A
[16] = 16 A
[20] = 20 A
[25] = 25 A
[32] = 32 A
[40] = 40 A

**Esecuzione**
[KK] = Standard Tipo AC, A e F
[LB] = esecuzione K (immunizzato) Tipo AC e A
[BB] = esecuzione 2P in 4 u.m. - Tipo AC
[FA] = esecuzione 2P in 3 u.m. - Tipo A
[KX] = esecuzione 2P in 3 u.m. - 110 Vc.a.
[FP] = esecuzione compatta 2P, 3P 4P
[FR] = esecuzione compatta Tipo K, 2P

**Tipologia di differenziale e curva d'intervento**
[0] = Tipo AC / Curva B
[1] = Tipo AC / Curva C
[3] = Tipo F / Curva B
[4] = Tipo F / Curva C
[6] = Tipo A / Curva B
[7] = Tipo A / Curva C

5

## Magnetotermici differenziali compatti 5SV1

**Nr. di Ordinazione**

**5SV1 ▯ ▯▯ - ▯ ▯▯ ▯▯**

**Corrente differenziale nominale $I_{\Delta n}$**
[3] = 30 mA
[6] = 300 mA

**Poli**
[1] = 1P+N in 1 u.m.

**Potere di interruzione $I_{cn}$ CEI EN 60898-1**
[3] = 4,5 kA
[6] = 6 kA

**Corrente Nominale**
[02] = 2 A
[04] = 4 A
[06] = 6 A
[10] = 10 A
[13] = 13 A
[16] = 16 A

**Esecuzione**
[KK] = Standard Tipo AC e A
[LK] = Esecuzione [K] Antidisturbo

**Tipologia di differenziale e curva d'intervento**
[0] = Tipo AC / Curva B
[1] = Tipo AC / Curva C
[3] = Tipo F / Curva B
[4] = Tipo F / Curva C
[6] = Tipo A / Curva B
[7] = Tipo A / Curva C

# 5SV1

## Magnetotermici differenziali elettromeccanici compatti 1P+N in 1 u.m., Tipo AC 4500 A

**5SV1.13-.KK**
CE
**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**
**4500**
**3**



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | AC | 30 | 2 | – | **5SV1313-1KK02** |
| 230 V c.a. | | | 4 | – | **5SV1313-1KK04** |
| 1 u.m. | | | 6 | – | **5SV1313-1KK06** |
| | | | 10 | – | **5SV1313-1KK10** |
| | | | 13 | – | **5SV1313-1KK13** |
| | | | 16 | – | **5SV1313-1KK16** |
| | | 300 | 2 | – | **5SV1613-1KK02** |
| | | | 4 | – | **5SV1613-1KK04** |
| | | | 6 | – | **5SV1613-1KK06** |
| | | | 10 | – | **5SV1613-1KK10** |
| | | | 13 | – | **5SV1613-1KK13** |
| | | | 16 | – | **5SV1613-1KK16** |

## Magnetotermici differenziali elettromeccanici compatti 1P+N in 1 u.m., Tipo AC 6000 A

**5SV1.16-.KK**
CE
**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**
**6000**
**3**



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | AC | 30 | 2 | – | **5SV1316-1KK02** |
| 230 V c.a. | | | 4 | – | **5SV1316-1KK04** |
| 1 u.m. | | | 6 | **5SV1316-0KK06** | **5SV1316-1KK06** |
| | | | 10 | **5SV1316-0KK10** | **5SV1316-1KK10** |
| | | | 13 | **5SV1316-0KK13** | **5SV1316-1KK13** |
| | | | 16 | **5SV1316-0KK16** | **5SV1316-1KK16** |
| | | 300 | 2 | – | **5SV1616-1KK02** |
| | | | 4 | – | **5SV1616-1KK04** |
| | | | 6 | **5SV1616-0KK06** | **5SV1616-1KK06** |
| | | | 10 | **5SV1616-0KK10** | **5SV1616-1KK10** |
| | | | 13 | **5SV1616-0KK13** | **5SV1616-1KK13** |
| | | | 16 | **5SV1616-0KK16** | **5SV1616-1KK16** |

Valore di $I_{cu}$ secondo CEI EN 60947-2 in funzione della corrente nominale:
– Caratteristica B: 35 kA (6 A); 25 kA (10 A); 10 kA (13 A e 16 A). – Caratteristica C: 10 kA (da 2 A a 16 A)

## Magnetotermici differenziali elettromeccanici compatti 1P+N in 1 u.m., Tipo A 4500 A

**5SV1.13-.KK**
CE
**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**
esecuzione antitemporale
**4500**
**3**



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | A | 30 | 2 | – | **5SV1313-7KK02** |
| 230 V c.a. | | | 4 | – | **5SV1313-7KK04** |
| 1 u.m. | | | 6 | **5SV1313-6KK06** | **5SV1313-7KK06** |
| | | | 10 | **5SV1313-6KK10** | **5SV1313-7KK10** |
| | | | 13 | **5SV1313-6KK13** | **5SV1313-7KK13** |
| | | | 16 | **5SV1313-6KK16** | **5SV1313-7KK16** |
| | | 300 | 2 | – | **5SV1613-7KK02** |
| | | | 4 | – | **5SV1613-7KK04** |
| | | | 6 | **5SV1613-6KK06** | **5SV1613-7KK06** |
| | | | 10 | **5SV1613-6KK10** | **5SV1613-7KK10** |
| | | | 13 | **5SV1613-6KK13** | **5SV1613-7KK13** |
| | | | 16 | **5SV1613-6KK16** | **5SV1613-7KK16** |

# 5SV1

## Magnetotermici differenziali elettromeccanici compatti 1P+N in 1 u.m., Tipo A 6000 A

**5SV1.16-.KK**

CE

**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**

esecuzione antitemporale

6000

3



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | A | 30 | 2 | – | **5SV1316-7KK02** |
| 230 V c.a. | | | 4 | – | **5SV1316-7KK04** |
| 1 u.m. | | | 6 | **5SV1316-6KK06** | **5SV1316-7KK06** |
| | | | 10 | **5SV1316-6KK10** | **5SV1316-7KK10** |
| | | | 13 | **5SV1316-6KK13** | **5SV1316-7KK13** |
| | | | 16 | **5SV1316-6KK16** | **5SV1316-7KK16** |
| | | 300 | 2 | – | **5SV1616-7KK02** |
| | | | 4 | – | **5SV1616-7KK04** |
| | | | 6 | **5SV1616-6KK06** | **5SV1616-7KK06** |
| | | | 10 | **5SV1616-6KK10** | **5SV1616-7KK10** |
| | | | 13 | **5SV1616-6KK13** | **5SV1616-7KK13** |
| | | | 16 | **5SV1616-6KK16** | **5SV1616-7KK16** |

Valore di $I_{cu}$ secondo CEI EN 60947-2 in funzione della corrente nominale:
– Caratteristica B: 35 kA (6 A); 25 kA (10 A); 10 kA (13 A e 16 A). – Caratteristica C: 10 kA (da 2 A a 16 A)

## Magnetotermici differenziali elettromeccanici compatti 1P+N in 1 u.m., Tipo A K 6000 A

**5SV1316-.LK**

CE

**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**

6000

3



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | A K | 30 | 6 | **5SV1316-6LK06** | **5SV1316-7LK06** |
| 230 V c.a. | | | 10 | **5SV1316-6LK10** | **5SV1316-7LK10** |
| 1 u.m. | | | 13 | **5SV1316-6LK13** | **5SV1316-7LK13** |
| | | | 16 | **5SV1316-6LK16** | **5SV1316-7LK16** |

Valore di $I_{cu}$ secondo CEI EN 60947-2 in funzione della corrente nominale:
– Caratteristica B: 35 kA (6 A); 25 kA (10 A); 10 kA (13 A e 16 A). – Caratteristica C: 10 kA (da 6 A a 16 A)

## Magnetotermici differenziali elettromeccanici compatti 1P+N in 1 u.m., Tipo F 6000 A

**5SV1316-.KK**

CE

**CEI EN 62423**
**CEI EN 61009-2-1**

6000

3



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | F | 30 | 6 | **5SV1316-3KK06** | **5SV1316-4KK06** |
| 230 V c.a. | | | 10 | **5SV1316-3KK10** | **5SV1316-4KK10** |
| 1 u.m. | | | 13 | **5SV1316-3KK13** | **5SV1316-4KK13** |
| | | | 16 | **5SV1316-3KK16** | **5SV1316-4KK16** |

Valore di $I_{cu}$ secondo CEI EN 60947-2 in funzione della corrente nominale:
– Caratteristica B: 35 kA (6 A); 25 kA (10 A); 10 kA (13 A e 16 A). – Caratteristica C: 10 kA (da 6 A a 16 A)

# 5SU1

## Interruttori magnetotermici differenziali 1P+N in 2 u.m., Tipo AC 4500 A

**5SU1.53-1KK**

CEI EN 61009-1
CEI EN 61009-2-1

4500

3



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | AC | 30 | 6 | – | **5SU1353-1KK06** |
| 230 V c.a. | | | 8 | – | **5SU1353-1KK08** |
| 2 u.m. | | | 10 | – | **5SU1353-1KK10** |
| | | | 13 | – | **5SU1353-1KK13** |
| | | | 16 | – | **5SU1353-1KK16** |
| | | | 20 | – | **5SU1353-1KK20** |
| | | | 25 | – | **5SU1353-1KK25** |
| | | | 32 | – | **5SU1353-1KK32** |
| | | | 40 | – | **5SU1353-1KK40** |
| | | 300 | 6 | – | **5SU1653-1KK06** |
| | | | 10 | – | **5SU1653-1KK10** |
| | | | 13 | – | **5SU1653-1KK13** |
| | | | 16 | – | **5SU1653-1KK16** |
| | | | 20 | – | **5SU1653-1KK20** |
| | | | 25 | – | **5SU1653-1KK25** |
| | | | 32 | – | **5SU1653-1KK32** |
| | | | 40 | – | **5SU1653-1KK40** |

Valore di $I_{cu}$ secondo CEI EN 60947-2, in funzione della corrente nominale: 25 kA (6 A), 15 kA (da 8 a 32 A), 10 kA (40 A).
Per consentire l'assemblaggio con CA, CS, CAS, BL e BM è necessario utilizzare l'accessorio: 5ST3805-1.

## Interruttori magnetotermici differenziali 1P+N in 2 u.m., Tipo AC 6000 A

**5SU1.56-.KK**

CEI EN 61009-1
CEI EN 61009-2-1

6000

3



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | AC | 30 | 6 | **5SU1356-0KK06** | **5SU1356-1KK06** |
| 230 V c.a. | | | 8 | - | **5SU1356-1KK08** |
| 2 u.m. | | | 10 | **5SU1356-0KK10** | **5SU1356-1KK10** |
| | | | 13 | **5SU1356-0KK13** | **5SU1356-1KK13** |
| | | | 16 | **5SU1356-0KK16** | **5SU1356-1KK16** |
| | | | 20 | **5SU1356-0KK20** | **5SU1356-1KK20** |
| | | | 25 | **5SU1356-0KK25** | **5SU1356-1KK25** |
| | | | 32 | **5SU1356-0KK32** | **5SU1356-1KK32** |
| | | | 40 | **5SU1356-0KK40** | **5SU1356-1KK40** |
| | | 300 | 6 | **5SU1656-0KK06** | **5SU1656-1KK06** |
| | | | 10 | **5SU1656-0KK10** | **5SU1656-1KK10** |
| | | | 13 | **5SU1656-0KK13** | **5SU1656-1KK13** |
| | | | 16 | **5SU1656-0KK16** | **5SU1656-1KK16** |
| | | | 20 | **5SU1656-0KK20** | **5SU1656-1KK20** |
| | | | 25 | **5SU1656-0KK25** | **5SU1656-1KK25** |
| | | | 32 | **5SU1656-0KK32** | **5SU1656-1KK32** |
| | | | 40 | **5SU1656-0KK40** | **5SU1656-1KK40** |

Valore di $I_{cu}$ secondo CEI EN 60947-2, in funzione della corrente nominale: 25 kA (6 A), 15 kA (da 8 a 32 A), 10 kA (40 A).
Per consentire l'assemblaggio con CA, CS, CAS, BL e BM è necessario utilizzare l'accessorio: 5ST3805-1.

## Interruttori magnetotermici differenziali 1P+N in 2 u.m., Tipo AC 10000 A

**5SU1.54-.KK**

CEI EN 61009-1
CEI EN 61009-2-1

10000

3



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | AC | 30 | 6 | **5SU1354-0KK06** | **5SU1354-1KK06** |
| 230 V c.a. | | | 8 | - | **5SU1354-1KK08** |
| 2 u.m. | | | 10 | **5SU1354-0KK10** | **5SU1354-1KK10** |
| | | | 13 | **5SU1354-0KK13** | **5SU1354-1KK13** |
| | | | 16 | **5SU1354-0KK16** | **5SU1354-1KK16** |
| | | | 20 | **5SU1354-0KK20** | **5SU1354-1KK20** |
| | | | 25 | **5SU1354-0KK25** | **5SU1354-1KK25** |
| | | | 32 | **5SU1354-0KK32** | **5SU1354-1KK32** |
| | | | 40 | **5SU1354-0KK40** | **5SU1354-1KK40** |
| | | 100 | 6 | – | **5SU1454-1KK06** |
| | | | 10 | – | **5SU1454-1KK10** |
| | | | 13 | – | **5SU1454-1KK13** |
| | | | 16 | – | **5SU1454-1KK16** |
| | | | 20 | – | **5SU1454-1KK20** |
| | | | 25 | – | **5SU1454-1KK25** |
| | | | 32 | – | **5SU1454-1KK32** |
| | | | 40 | – | **5SU1454-1KK40** |
| | | 300 | 6 | **5SU1654-0KK06** | **5SU1654-1KK06** |
| | | | 10 | **5SU1654-0KK10** | **5SU1654-1KK10** |
| | | | 13 | **5SU1654-0KK13** | **5SU1654-1KK13** |
| | | | 16 | **5SU1654-0KK16** | **5SU1654-1KK16** |
| | | | 20 | **5SU1654-0KK20** | **5SU1654-1KK20** |
| | | | 25 | **5SU1654-0KK25** | **5SU1654-1KK25** |
| | | | 32 | **5SU1654-0KK32** | **5SU1654-1KK32** |
| | | | 40 | **5SU1654-0KK40** | **5SU1654-1KK40** |

Valore di $I_{cu}$ secondo CEI EN 60947-2, in funzione della corrente nominale: 35 kA (6 A), 20 kA (da 8 a 32 A), 15 kA (40 A).
Per consentire l'assemblaggio con CA, CS, CAS, BL e BM è necessario utilizzare l'accessorio: 5ST3805-1.

# 5SU1

## Interruttori magnetotermici differenziali 1P+N in 2 u.m., Tipo A 4500 A

**5SU1.53-7KK**

CE

**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**

**4500**

**3**

**esecuzione antitemporale**



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | A | 30 | 6 | – | **5SU1353-7KK06** |
| 230 V c.a. | | | 8 | – | **5SU1353-7KK08** |
| 2 u.m. | | | 10 | – | **5SU1353-7KK10** |
| | | | 13 | – | **5SU1353-7KK13** |
| | | | 16 | – | **5SU1353-7KK16** |
| | | | 20 | – | **5SU1353-7KK20** |
| | | | 25 | – | **5SU1353-7KK25** |
| | | | 32 | – | **5SU1353-7KK32** |
| | | | 40 | – | **5SU1353-7KK40** |
| | | 300 | 6 | – | **5SU1653-7KK06** |
| | | | 10 | – | **5SU1653-7KK10** |
| | | | 13 | – | **5SU1653-7KK13** |
| | | | 16 | – | **5SU1653-7KK16** |
| | | | 20 | – | **5SU1653-7KK20** |
| | | | 25 | – | **5SU1653-7KK25** |
| | | | 32 | – | **5SU1653-7KK32** |
| | | | 40 | – | **5SU1653-7KK40** |

Valore di $I_{cu}$ secondo CEI EN 60947-2, in funzione della corrente nominale: 25 kA (6 A), 15 kA (da 8 a 32 A), 10 kA (40 A).
Per consentire l'assemblaggio con CA, CS, CAS, BL e BM è necessario utilizzare l'accessorio: 5ST3805-1.

## Interruttori magnetotermici differenziali 1P+N in 2 u.m., Tipo A 6000 A

**5SU1.56-.KK**

CE

**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**

**6000**

**3**

**esecuzione antitemporale**



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | A | 30 | 6 | **5SU1356-6KK06** | **5SU1356-7KK06** |
| 230 V c.a. | | | 8 | – | **5SU1356-7KK08** |
| 2 u.m. | | | 10 | **5SU1356-6KK10** | **5SU1356-7KK10** |
| | | | 13 | **5SU1356-6KK13** | **5SU1356-7KK13** |
| | | | 16 | **5SU1356-6KK16** | **5SU1356-7KK16** |
| | | | 20 | **5SU1356-6KK20** | **5SU1356-7KK20** |
| | | | 25 | **5SU1356-6KK25** | **5SU1356-7KK25** |
| | | | 32 | **5SU1356-6KK32** | **5SU1356-7KK32** |
| | | | 40 | **5SU1356-6KK40** | **5SU1356-7KK40** |
| | | 300 | 6 | **5SU1656-6KK06** | **5SU1656-7KK06** |
| | | | 10 | **5SU1656-6KK10** | **5SU1656-7KK10** |
| | | | 13 | **5SU1656-6KK13** | **5SU1656-7KK13** |
| | | | 16 | **5SU1656-6KK16** | **5SU1656-7KK16** |
| | | | 20 | **5SU1656-6KK20** | **5SU1656-7KK20** |
| | | | 25 | **5SU1656-6KK25** | **5SU1656-7KK25** |
| | | | 32 | **5SU1656-6KK32** | **5SU1656-7KK32** |
| | | | 40 | **5SU1656-6KK40** | **5SU1656-7KK40** |

Secondo CEI EN 60947-2, in funzione della corrente nominale: 25 kA (6 A), 15 kA (da 8 a 32 A), 10 kA (40 A).
Per consentire l'assemblaggio con CA, CS, CAS, BL e BM è necessario utilizzare l'accessorio: 5ST3805-1.

## Interruttori magnetotermici differenziali 1P+N in 2 u.m., Tipo A 10000 A

**5SU1.54-.KK**

CE

**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**

**10000**

**3**

**esecuzione antitemporale**



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | A | 10 | 6 | **5SU1154-6KK06** | **5SU1154-7KK06** |
| 230 V c.a. | | | 10 | **5SU1154-6KK10** | **5SU1154-7KK10** |
| 2 u.m. | | | 13 | **5SU1154-6KK13** | **5SU1154-7KK13** |
| | | | 16 | **5SU1154-6KK16** | **5SU1154-7KK16** |
| | | 30 | 6 | **5SU1354-6KK06** | **5SU1354-7KK06** |
| | | | 8 | – | **5SU1354-7KK08** |
| | | | 10 | **5SU1354-6KK10** | **5SU1354-7KK10** |
| | | | 13 | **5SU1354-6KK13** | **5SU1354-7KK13** |
| | | | 16 | **5SU1354-6KK16** | **5SU1354-7KK16** |
| | | | 20 | **5SU1354-6KK20** | **5SU1354-7KK20** |
| | | | 25 | **5SU1354-6KK25** | **5SU1354-7KK25** |
| | | | 32 | **5SU1354-6KK32** | **5SU1354-7KK32** |
| | | | 40 | **5SU1354-6KK40** | **5SU1354-7KK40** |
| | | 300 | 6 | **5SU1654-6KK06** | **5SU1654-7KK06** |
| | | | 10 | **5SU1654-6KK10** | **5SU1654-7KK10** |
| | | | 13 | **5SU1654-6KK13** | **5SU1654-7KK13** |
| | | | 16 | **5SU1654-6KK16** | **5SU1654-7KK16** |
| | | | 20 | **5SU1654-6KK20** | **5SU1654-7KK20** |
| | | | 25 | **5SU1654-6KK25** | **5SU1654-7KK25** |
| | | | 32 | **5SU1654-6KK32** | **5SU1654-7KK32** |
| | | | 40 | **5SU1654-6KK40** | **5SU1654-7KK40** |
| | | | 20 | **5SU1654-0KK20** | **5SU1654-1KK20** |
| | | | 25 | **5SU1654-0KK25** | **5SU1654-1KK25** |
| | | | 32 | **5SU1654-0KK32** | **5SU1654-1KK32** |
| | | | 40 | **5SU1654-0KK40** | **5SU1654-1KK40** |

Valore di $I_{cu}$ secondo CEI EN 60947-2, in funzione della corrente nominale: 35 kA (6 A), 20 kA (da 8 a 32 A), 15 kA (40 A).
Per consentire l'assemblaggio con CA, CS, CAS, BL e BM è necessario utilizzare l'accessorio: 5ST3805-1.

# 5SU1

## Interruttori magnetotermici differenziali 2P in 3 u.m., Tipo A 10000 A

**5SU1324-.FA**

CE

**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**

10000

3

esecuzione antitemporale



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **2P** | A | 30 | 6 | **5SU1324-6FA06** | **5SU1324-7FA06** |
| 230 V c.a. | | | 10 | **5SU1324-6FA10** | **5SU1324-7FA10** |
| 3 u.m. | | | 13 | **5SU1324-6FA13** | **5SU1324-7FA13** |
| | | | 16 | **5SU1324-6FA16** | **5SU1324-7FA16** |
| | | | 20 | **5SU1324-6FA20** | **5SU1324-7FA20** |
| | | | 25 | **5SU1324-6FA25** | **5SU1324-7FA25** |
| | | | 32 | **5SU1324-6FA32** | **5SU1324-7FA32** |
| | | | 40 | **5SU1324-6FA40** | **5SU1324-7FA40** |

Valori di $I_{cu}$ secondo CEI EN 60947-2 in funzione della corrente nominale: 35kA (6A); 20kA (da 8A a 25A); 15kA (da 32A a 40A)
Per consentire l'assemblaggio con CA, CS, BL e BM è necessario utilizzare l'accessorio 5ST3805-1.

## Interruttori magnetotermici differenziali 2P in 3 u.m. Tipo A 10000 A per sistemi 110 V c.a.

**5SU1324-.KX**

CE

**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**

10000

3

esecuzione antitemporale



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (A) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **2P** | A | 30 | 6 | **5SU1324-6KX06** | **5SU1324-7KX06** |
| 110 V c.a. | | | 10 | **5SU1324-6KX10** | **5SU1324-7KX10** |
| 3 u.m. | | | 13 | **5SU1324-6KX13** | **5SU1324-7KX13** |
| | | | 16 | **5SU1324-6KX16** | **5SU1324-7KX16** |
| | | | 20 | **5SU1324-6KX20** | **5SU1324-7KX20** |
| | | | 25 | **5SU1324-6KX25** | **5SU1324-7KX25** |
| | | | 32 | **5SU1324-6KX32** | **5SU1324-7KX32** |
| | | | 40 | **5SU1324-6KX40** | **5SU1324-7KX40** |

Valori di $I_{cu}$ secondo CEI EN 60947-2 in funzione della corrente nominale: 35 kA (6 A); 20 kA (da 8 A a 25 A); 15 kA (da 32 A a 40 A)
Per consentire l'assemblaggio con CA, CS, BL e BM è necessario utilizzare l'accessorio 5ST3805-1.

## Interruttori magnetotermici differenziali 1P+N in 2 u.m., Tipo F 10000 A

**5SU1354-3KK**
**5SU1354-4KK**

CE

**CEI EN 62423**
**CEI EN 61009-2-1**

10000

3



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | F | 30 | 6 | **5SU1354-3KK06** | **5SU1354-4KK06** |
| 230 V c.a. | | | 10 | **5SU1354-3KK10** | **5SU1354-4KK10** |
| 2 u.m. | | | 13 | **5SU1354-3KK13** | **5SU1354-4KK13** |
| | | | 16 | **5SU1354-3KK16** | **5SU1354-4KK16** |
| | | | 20 | **5SU1354-3KK20** | **5SU1354-4KK20** |
| | | | 25 | **5SU1354-3KK25** | **5SU1354-4KK25** |
| | | | 32 | **5SU1354-3KK32** | **5SU1354-4KK32** |
| | | | 40 | **5SU1354-3KK40** | **5SU1354-4KK40** |

Valori di $I_{cu}$ secondo CEI EN 60947-2 in funzione della corrente nominale: 35 kA (6 A); 20 kA (da 8 A a 25 A); 15 kA (da 32 A a 40 A)
Per consentire l'assemblaggio con CA, CS, BL e BM è necessario utilizzare l'accessorio 5ST3805-1.
Esecuzione: K Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 3 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs - 10 ms ritardo intenzionale

## Interruttori magnetotermici differenziali 1P+N in 2 u.m., Tipo AC K e Tipo A K 10000 A

**5SU1354-.LB**

CE

**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**

10000

3



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **1P+N** | AC K | 30 | 10 | **5SU1354-0LB10** | **5SU1354-1LB10** |
| 230 V c.a. | | | 13 | **5SU1354-0LB13** | **5SU1354-1LB13** |
| 2 u.m. | | | 16 | **5SU1354-0LB16** | **5SU1354-1LB16** |
| | | | 20 | **5SU1354-0LB20** | **5SU1354-1LB20** |
| | | | 25 | **5SU1354-0LB25** | **5SU1354-1LB25** |
| | | | 32 | **5SU1354-0LB32** | **5SU1354-1LB32** |
| | | | 40 | **5SU1354-0LB40** | **5SU1354-1LB40** |
| | A K | 30 | 10 | **5SU1354-6LB10** | **5SU1354-7LB10** |
| | | | 13 | **5SU1354-6LB13** | **5SU1354-7LB13** |
| | | | 16 | **5SU1354-6LB16** | **5SU1354-7LB16** |
| | | | 20 | **5SU1354-6LB20** | **5SU1354-7LB20** |
| | | | 25 | **5SU1354-6LB25** | **5SU1354-7LB25** |
| | | | 32 | **5SU1354-6LB32** | **5SU1354-7LB32** |
| | | | 40 | **5SU1354-6LB40** | **5SU1354-7LB40** |

Valori di $I_{cu}$ secondo CEI EN 60947-2 in funzione della corrente nominale: 35 kA (6 A); 20kA (da 8 A a 25 A); 15 kA (da 32 A a 40 A)
Per consentire l'assemblaggio con CA, CS, BL e BM è necessario utilizzare l'accessorio 5ST3805-1.
Esecuzione: K Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 3 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs - 10 ms ritardo intenzionale

# 5SU1

## Magnetotermici differenziali compatti[1] 2P in 2 u.m., Tipo A 6000 A

**5SU1326-.FP**
CE
**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**
**6000**



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **2P** | A | 30 | 6 | **5SU1326-6FP06** | **5SU1326-7FP06** |
| 230 V c.a. | | | 10 | **5SU1326-6FP10** | **5SU1326-7FP10** |
| 2 u.m. | | | 13 | **5SU1326-6FP13** | **5SU1326-7FP13** |
| | | | 16 | **5SU1326-6FP16** | **5SU1326-7FP16** |
| | | | 20 | **5SU1326-6FP20** | **5SU1326-7FP20** |
| | | | 25 | **5SU1326-6FP25** | **5SU1326-7FP25** |
| | | | 32 | **5SU1326-6FP32** | **5SU1326-7FP32** |

[1] Accessoriabili solo con contatto ausiliario 5ST1010-0FP

## Magnetotermici differenziali compatti[1] 2P in 2 u.m., Tipo A 10000 A

**5SU1324-.FP**
CE
**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**
**10000**



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **2P** | A | 30 | 6 | **5SU1324-6FP06** | **5SU1324-7FP06** |
| 230 V c.a. | | | 10 | **5SU1324-6FP10** | **5SU1324-7FP10** |
| 2 u.m. | | | 13 | **5SU1324-6FP13** | **5SU1324-7FP13** |
| | | | 16 | **5SU1324-6FP16** | **5SU1324-7FP16** |
| | | | 20 | **5SU1324-6FP20** | **5SU1324-7FP20** |
| | | | 25 | **5SU1324-6FP25** | **5SU1324-7FP25** |
| | | | 32 | **5SU1324-6FP32** | **5SU1324-7FP32** |

[1] Accessoriabili solo con contatto ausiliario 5ST1010-0FP

## Magnetotermici differenziali compatti[1] 2P in 2 u.m., Tipo A K 10000 A

**5SU1324-.FR**
CE
**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**
**10000**



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **2P** | A | 30 | 6 | - | **5SU1324-7FR06** |
| 230 V c.a. | | | 10 | - | **5SU1324-7FR10** |
| 2 u.m. | | | 16 | **5SU1324-6FR16** | **5SU1324-7FR16** |
| | | | 20 | **5SU1324-6FR20** | **5SU1324-7FR20** |
| | | | 25 | **5SU1324-6FR25** | **5SU1324-7FR25** |
| | | | 32 | - | **5SU1324-7FR32** |

[1] Accessoriabili solo con contatto ausiliario 5ST1010-0FP
Esecuzione: K Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 3 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs - 10 ms ritardo intenzionale

## Magnetotermici differenziali compatti[1] 3P in 3 u.m., Tipo A 6000 A

**5SU1336-.FP**
CE
**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**
**6000**



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **3P** | A | 30 | 6 | **5SU1336-6FP06** | **5SU1336-7FP06** |
| 400 V c.a. | | | 10 | **5SU1336-6FP10** | **5SU1336-7FP10** |
| 3 u.m. | | | 13 | **5SU1336-6FP13** | **5SU1336-7FP13** |
| | | | 16 | **5SU1336-6FP16** | **5SU1336-7FP16** |
| | | | 20 | **5SU1336-6FP20** | **5SU1336-7FP20** |
| | | | 25 | **5SU1336-6FP25** | **5SU1336-7FP25** |
| | | | 32 | **5SU1336-6FP32** | **5SU1336-7FP32** |

[1] Accessoriabili solo con contatto ausiliario 5ST1010-0FP

# 5SU1

## Magnetotermici differenziali compatti[1] 3P in 3 u.m., Tipo A 6000 A

**5SU1636-.FP**
CE
**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**
**6000**



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **3P** | A | 300 | 6 | **5SU1636-6FP06** | **5SU1636-7FP06** |
| 400 V c.a. | | | 10 | **5SU1636-6FP10** | **5SU1636-7FP10** |
| 3 u.m. | | | 16 | **5SU1636-6FP16** | **5SU1636-7FP16** |
| | | | 20 | **5SU1636-6FP20** | **5SU1636-7FP20** |
| | | | 25 | **5SU1636-6FP25** | **5SU1636-7FP25** |
| | | | 32 | **5SU1636-6FP32** | **5SU1636-7FP32** |

[1] Accessoriabili solo con contatto ausiliario 5ST1010-0FP

## Magnetotermici differenziali compatti[1] 4P in 4 u.m., Tipo A 6000 A

**5SU1346-.FP**
CE
**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**
**6000**



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **4P** | A | 30 | 6 | **5SU1346-6FP06** | **5SU1346-7FP06** |
| 400 V c.a. | | | 10 | **5SU1346-6FP10** | **5SU1346-7FP10** |
| 4 u.m. | | | 13 | **5SU1346-6FP13** | **5SU1346-7FP13** |
| | | | 16 | **5SU1346-6FP16** | **5SU1346-7FP16** |
| | | | 20 | **5SU1346-6FP20** | **5SU1346-7FP20** |
| | | | 25 | **5SU1346-6FP25** | **5SU1346-7FP25** |
| | | | 32 | **5SU1346-6FP32** | **5SU1346-7FP32** |

[1] Accessoriabili solo con contatto ausiliario 5ST1010-0FP

## Magnetotermici differenziali compatti[1] 4P in 4 u.m., Tipo A 6000 A

**5SU1646-.FP**
CE
**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**
**6000**



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **4P** | A | 300 | 6 | **5SU1646-6FP06** | **5SU1646-7FP06** |
| 400 V c.a. | | | 10 | **5SU1646-6FP10** | **5SU1646-7FP10** |
| 4 u.m. | | | 16 | **5SU1646-6FP16** | **5SU1646-7FP16** |
| | | | 20 | **5SU1646-6FP20** | **5SU1646-7FP20** |
| | | | 25 | **5SU1646-6FP25** | **5SU1646-7FP25** |
| | | | 32 | **5SU1646-6FP32** | **5SU1646-7FP32** |

[1] Accessoriabili solo con contatto ausiliario 5ST1010-0FP

## Interruttori magnetotermici differenziali 2P e 4P da 125A, Tipo AC e Tipo A 10000 A

**5SU1**
CE
**CEI EN 61009-1**
**CEI EN 61009-2-1**
**10000**
**esecuzione antitemporale** (solo Tipo A)



| Poli | Tipo | $I_{\Delta n}$ (mA) | $I_n$ (A) | Caratteristica B | Caratteristica C |
|---|---|---|---|---|---|
| **2P** | AC | 30 | 125 | **5SU1324-0KK82** | **5SU1324-1KK82** |
| 230 ÷ 400 V c.a. | | 300 | 125 | **5SU1624-0KK82** | **5SU1624-1KK82** |
| 6,5 u.m. | A | 30 | 125 | **5SU1324-1KK82** | **5SU1324-7KK82** |
| | | 300 | 125 | **5SU1624-1KK82** | **5SU1624-7KK82** |
| | | 300 [S] | 125 | **5SU1624-1WK82** | **5SU1624-7WK82** |
| **4P** | AC | 30 | 125 | **5SU1344-0KK82** | **5SU1344-1KK82** |
| 230 ÷ 400 V c.a. | | 300 | 125 | **5SU1644-0KK82** | **5SU1644-1KK82** |
| 11 u.m. | A | 30 | 125 | **5SU1344-1KK82** | **5SU1344-7KK82** |
| | | 300 | 125 | **5SU1644-1KK82** | **5SU1644-7KK82** |
| | | 300 [S] | 125 | **5SU1644-1WK82** | **5SU1644-7WK82** |
| | | 1000 [S] | 125 | **5SU1844-1WK82** | **5SU1844-7WK82** |

Esecuzione: S Intervento selettivo - Immunizzato contro gli scatti intempestivi: 5 kA di tenuta all'impulso 8/20 µs


# 5SV81

## MRCD[1] Relè differenziali a toroide separato, Tipo A 5SV81

| CEI EN 60947-2 All. M<br>CEI EN 62020 | Esecuzione | Contatti | Ue (V) | $I_{\Delta n}$ (A) | Tempo d'intervento (s) | Modalità d'intervento in funzione del tempo | Tipo di sicurezza | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MRCD Tipo A, digitale | 1 intervento, 1 allarme | 230 c.a. | 0,03...3 | 0,02...10 | regolabile, istantaneo, selettivo | positiva | 3 | **5SV8101-6KK** |


[1] Disponibile certificazione per la protezione addizionale in combinazione di MRCD, toroidi e anelli di centratura con gli interruttori automatici 3VA/3VL e relative bobine di minima tensione

## Trasformatori toroidali (per relè differenziali 5SV81, Tipo A), 5SV87

| | Descrizione | $I_{\Delta n}$ minima impostabile (mA) | In (A) | Imax (per 2 sec.) | Ue (V c.a.) | Diametro interno (mm) | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Trasformatore toroidale, con supporto per montaggio a parete | 30 | ≤ 80 | 480 | 690 | 35 | | **5SV8702-0KK** |
| | Trasformatore toroidale, con supporto per montaggio a parete | 30 | ≤ 200 | 1200 | 690 | 70 | | **5SV8703-0KK** |
|  | Trasformatore toroidale, con supporto per montaggio a parete | 30 | ≤ 250 | 1500 | 690 | 105 | | **5SV8704-0KK** |
| | Trasformatore toroidale, con supporto per montaggio a parete | 100 | ≤ 500 | 3000 | 690 | 140 | | **5SV8705-0KK** |
| | Trasformatore toroidale, con supporto per montaggio a parete | 300 | ≤ 600 | 3600 | 690 | 210 | | **5SV8706-0KK** |
| | Supporto guida DIN per trasformatori toroidali con diametro 35 mm, 70 mm e 105 mm[1] | | | | | | | **5SV8900-1KK** |

[1] Non utilizzabile con l'anello di centratura 5SV89

## Accessori per trasformatori toroidali 5SV87 (Tipo A), 5SV89

| CEI EN 60947-2 all. M<br>CEI EN 62020 | Anello di centratura campo magnetico | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
|  | 35 mm | **5SV8902-1KK** |
| | 70 mm | **5SV8903-1KK** |
| | 105 mm | **5SV8904-1KK** |
| | 140 mm | **5SV8905-1KK** |
| | 210 mm | **5SV8906-1KK** |

## Dati tecnici

| | | **5SV8101-6KK** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60947-2 (Allegato M) |
| Approvazioni | | – |
| **Alimentazione** | | |
| Tensione di alimentazione *Ue* | | 230 V c.a.. - monofase anche da sorgente esterna |
| Frequenza nominale | | 50/60 Hz |
| Corrente differenziale nominale $I_{\Delta n}$ | Tipo A | 0,03 ... 3 A (preimpostato 30mA) |
| | Tipo AC | – |
| Tempo d'intervento $\Delta_t$ | $I_{\Delta n}$ = 30 mA | INS non ritardato |
| | $I_{\Delta n}$ > 30 mA | INS–SEL–0,06 ...10 [1] (preimpostato INS) |
| **Contatti relè** | | |
| Contatti relè | | 1 x allarme, 1 x intervento (con bobina di minima tensione) |
| Tensione nominale | | 230 V c.a. |
| Corrente nominale | | 6 A |
| **Toroidi sommatori** | | |
| Diametro | | 35... 210 mm |
| **Installazione** | | |
| Sicurezza positiva/standard | | Positiva |
| Lunghezza massima cavi relè-toroide | | 10 m cavi schermati |
| Sezione conduttori segnale | | 0,125 ... 2,08 $mm^2$ |
| Test/Reset | | Sì/Sì |
| Intervento esterno/Reset esterno | | Sì/Sì |
| Grado di protezione | contatti | IP20 |
| | custodia | IP41 |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -10 ... +50 °C |

[1] INS: non ritardato, SEL: selettivo

# 5SV81

## MRCD[1] Relè differenziale a toroide separato, Tipo B 5SV81

**CEI EN 60947-2 All. M**
**CEI EN 62423**




| Esecuzione | Contatti | Ue (V) | $I_{\Delta n}$ (A) | Tempo d'intervento (s) | Modalità d'intervento in funzione del tempo | Tipo di sicurezza | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRCD Tipo B digitale | 1 intervento, 1 allarme | 230 c.a. (70...300 c.a.) | 0,03...1 | 0...10 | regolabile, istantaneo, selettivo | positiva | 2 | **5SV8101-4KK** |
| MRCD Tipo B digitale | 1 intervento, 1 allarme | 24 c.c. (9,6...94 c.c.) | 0,03...1 | 0...10 | regolabile, istantaneo, selettivo | positiva | 2 | **5SV8111-4KK** |

[1] Disponibile certificazione per la protezione addizionale in combinazione di MRCD e toroidi con gli interruttori automatici 3VA e relative bobine di minima tensione

## Trasformatori toroidali (per relè differenziali 5SV81, Tipo B), 5SV87

**CEI EN 60947-2 All. M**
**CEI EN 62020**





| Descrizione | $I_{\Delta n}$ minima impostabile (mA) | In (A) | Imax (per 2 sec.) | Ue (V c.a.) | Diametro interno (mm) | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trasformatore toroidale, con supporto per montaggio a parete | 30 | 80 | 500 | 690 | 35 | | **5SV8701-2KK** |
| Trasformatore toroidale schermato, con supporto per montaggio a parete | 30 | 80 | 500 | 690 | 35 | | **5SV8701-2KP** |
| Trasformatore toroidale, con supporto per montaggio a parete | 30 | 160 | 1000 | 690 | 60 | | **5SV8702-2KK** |
| Trasformatore toroidale schermato, con supporto per montaggio a parete | 30 | 160 | 1000 | 690 | 60 | | **5SV8702-2KP** |
| Trasformatore toroidale, con supporto per montaggio a parete | 100 | 330 | 2000 | 690 | 120 | | **5SV8703-2KK** |
| Trasformatore toroidale, con supporto per montaggio a parete | 300 | 630 | 3800 | 690 | 210 | | **5SV8704-2KK** |
| Supporto guida DIN per trasformatore toroidale con diametro 35 mm | | | | | – | | **5SV8900-2KK** |
| Supporto guida DIN per trasformatore toroidale con diametro 70 mm | | | | | – | | **5SV8900-3KK** |

## Kit di fissaggio fronte quadro (per relè differenziali 5SV81 Tipo A e B) 7LF90



| Descrizione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Kit di fissaggio fronte quadro per apparecchi da 1 a 6 unità modulari | **7LF9006** |

## Dati tecnici

| | | **5SV8101-4KK** | **5SV8111-4KK** |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60947-2 (Allegato M) | |
| **Alimentazione** | | | |
| Tensione di alimentazione *Ue* | | 230 Vc.a. (70...300 V c.a.) | 24 Vc.c. (9.6 ... 94 V c.c.) |
| Frequenza | | 50/60 Hz | – |
| Potenza dissipata | | <6.5 VA | |
| **Contatti relè** | | | |
| **Contatti relè** | | 1 x allarme, 1 x intervento | |
| Tensione nominale | | 250 V c.a. | |
| Corrente nominale | | 5 A | |
| **Toroidi sommatori** | | | |
| Diametro | | 35... 210 mm | |
| Tensione nominale | toroidi sommatori | 690 V | |
| Tipologia | secondo CEI EN 60947-2 (M) | Tipo B | |
| Frequenza | | 0 ... 2 kHz | |
| Corrente differenziale nominale | $I_{\Delta n}$1 (AL1 allarme) | 50 ... 100% $I_{\Delta n}$2 (preimpostato 50%) | |
| | $I_{\Delta n}$2 (TP2 intervento) | 30 mA ... 1 A (preimpostato 30 mA) | |
| Tempi d'intervento | $t_{on}$1 (AL1 allarme) | 0 ... 10 s (preimpostato 1 s) | |
| | $t_{on}$2 (TP2 intervento) | 0 ... 10 s (preimpostato 0 s) | |
| **Installazione** | | | |
| Sicurezza positiva/standard | | Positiva | |
| Lunghezza massima cavi relè-toroide | | 10 m (6 × 0.75 mm2) | |
| Password | | Non presente / 0 ... 999 (preimpostato 0) | |
| Grado di protezione | custodia | IP20 | |
| | contatti | IP31 | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura d'esercizio | | –25 ... + 55 °C | |

5

# Comandi Motorizzati

## Comandi motorizzati modulari

**5ST30**

CE



| Descrizione | Tensione Nominale | CA e CS integrati | Riarmo Automatico | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| **Versione BASIC** per 5SY, 5SL | 12-30 V c.a. - 12-48 V c.c. | no | no | 1,5 | **5ST3053** |
| | 177-230 V c.a. | no | no | 2 | **5ST3054** |
| **Versione POWER** per 5SY, 5SP4, 5SL, 5SM2[3], 5SU1[4], 5SV, 5TL, 5TE2 | 12-30 V c.a. - 12-48 V c.c. | sì | no | 2 | **5ST3055** |
| | 177-230 V c.a. | sì | no | 2 | **5ST3056** |
| **Versione POWER + ARD**[1] per 5SY, 5SP4, 5SL, 5SM2[3], 5SU1[4], 5SV, 5TL, 5TE2 | 12-30 V c.a. - 12-48 V c.c. | sì | sì | 2 | **5ST3057** |
| | 177-230 V c.a. | sì | sì | 2 | **5ST3058** |
| **Versione EXTENDED**[2] per 5SY, 5SP4, 5SL, 5SM2[3], 5SU1[4], 5SV, 5TL, 5TE2 | 12-30 V c.a. - 12-48 V c.c. | sì | no | 2 | **5ST3070** |
| | 177-230 V c.a.<br>77 ... 286 V c.c. | sì | no | 2 | **5ST3071** |

## Adattatori per comandi motorizzati modulari

**5ST38**

CE



| | Esecuzione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| **Adattatore per 5SY, 5TE2 e 5SP4** | 1P - 1P+N - 2P<br>3P - 4P | **5ST3820-1**<br>**5ST3820-2** |
| **Adattatore per 5SL e 5TL** | 1P - 1P+N - 2P<br>3P - 4P | **5ST3820-6**<br>**5ST3820-7** |
| **Adattatore per 5SM2[3]** | 2P - 3P - 4P | **5ST3820-3** |
| **Adattatore per 5SU1[4]** | 1P+N - 2P | **5ST3820-5** |
| **Adattatore per 5SV** | 1P+N - 3P+N | **5ST3820-6** |

Note:

[1] Motori con riarmo automatico senza controllo della corrente di guasto prima del ripristino (non dotati di controllo dell'isolamento). In conformità alla CEI 64-8 capitolo 531 è possibile l'impiego di questi dispositivi soltanto in locali ove è consentito l'accesso solo a persone avvertite o esperte. Per applicazioni residenziali impiegare il modulo di riarmo 5ST3074.

[2] Motori destinati all'impiego in applicazioni estreme. Range di temperatura d'utilizzo ammesso -40/+70 °C.

[3] L'adattatore di montaggio per il blocco differenziale va sempre abbinato all'adattatore relativo all'interruttore magnetotermico impiegato. Impiegabile soltanto per combinazioni tra 5SY e 5SM2. Non è possibile installare il motore per combinazioni 5SL+5SM2 e 5SP4+5SM2.

[4] Compatibili soltanto con 5SU1.-KK, 5SU1.-LB, 5SU1.-FA

## Dati tecnici

| | 5ST3053 | 5ST3054 | 5ST3055 | 5ST3056 | 5ST3057 | 5ST3058 | 5ST3070 | 5ST3071 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | | | | |
| Normative di riferimento | CEI EN 50557 | | | | | | | |
| **Alimentazione** | | | | | | | | |
| Frequenza nominale $f_n$ | 0 \| 50 ... 60 Hz | | | | | | | |
| Potenza dissipata in stand-by | ≤1 VA | | | | | | | |
| **Funzionamento** | | | | | | | | |
| Durata elettrica Cicli di lavoro | 10000 | | | | | | | |
| Massimo numero di manovre al minuto | 2 | | | | | | | |
| Numero di riarmi automatici | – | | | | 3 | | – | |
| Massima lunghezza dei cavi (circuito di pilotaggio) | ≤1500 m | | | | | | | ≤1500 m (DC)<br>≤200 m (AC) |
| Selettore On/Off lucchettabile | – | ■ | | | | | | |
| Contatto ausiliario integrato | – | | 1 in scambio (elettronico)<br>2 A; 250 V | | | | | |
| Contatto di segnalazione integrato | – | | 1 in scambio (elettronico)<br>2 A; 250 V | | | | | |
| **Morsetti** | | | | | | | | |
| Sezione | 0.5 ... 1.5 mm2 (AWG 14 ... 30) | | | | | | | |
| Coppia di serraggio | 0.2 ... 0.25 Nm (2.0 lb-in) | | | | | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | | | |
| Temperatura di esercizio / stoccaggio | –40 ... +55 °C | | | | | | –40 ... +70 °C | |
| Resistenza a shock e vibrazioni secondo EN 61373 e EN 50155 "1B" (ferroviario) | – | | | | | | ■ | |
| Prove fuoco / fumi secondo EN 45545-2 (ferroviario) | – | | | | | | ■ | |
| Grado di protezione | IP20 | | | | | | | |
| Grado d'inquinamento | 3/II | | | | | | | |

# Comandi Motorizzati 5ST3 COM

## Comandi motorizzati COM

**5ST3**

new



| Descrizione | CA e CS meccanici integrati | AutoTest | Riarmo Automatico[1] | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Versione STANDARD | si | no | si | 2 | **5ST3072-0MC** |
| Versione TOP | no | si | si | 2,5 | **5ST3073-0MC** |

## Adattatori per comandi motorizzati modulari

**5ST38**



| | Esecuzione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| **Adattatore per 5SY, 5TE2 e 5SP4** | 1P - 1P+N - 2P<br>3P - 4P | **5ST3820-1** |
| | | **5ST3820-2** |
| **Adattatore per 5SL e 5TL** | 1P - 1P+N - 2P<br>3P - 4P | **5ST3820-6** |
| | | **5ST3820-7** |
| **Adattatore per 5SM2[3]** | 2P - 3P - 4P | **5ST3820-3** |
| **Adattatore per 5SU1[4]** | 1P+N - 2P | **5ST3820-5** |
| **Adattatore per 5SV** | 1P+N - 3P+N | **5ST3820-6** |

Note:
[1] La versione STANDARD ha la funzione di ARD senza controllo della corrente di guasto prima del ripristino (non dotati di controllo dell'isolamento).
La versione "TOP" è dotata di controllo della corrente di guasto prima della richiusura
[3] L'adattatore di montaggio per il blocco differenziale va sempre abbinato all'adattatore relativo all'interruttore magnetotermico impiegato. Impiegabile soltanto per combinazioni tra 5SY e 5SM2. Non è possibile installare il motore per combinazioni 5SL+5SM2 e 5SP4+5SM2.
[4] Compatibili soltanto con 5SU1.-KK, 5SU1.-LB, 5SU1.-FA

## Dati tecnici

| | 5ST3072-0MC | 5ST3073-0MC |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | CEI EN 50557, CEI EN 63024 | |
| Approvazioni | RED | |
| **Alimentazione** | | |
| Tensione | 100 ... 240 V c.a. | |
| Potenza dissipata in stand-by | ≤1 VA | |
| **Funzionamento** | | |
| Durata elettrica Cicli di lavoro | 10000 | |
| Massimo numero di manovre al minuto | 2 | |
| Numero di riarmi automatici | 3 (programmabili) | |
| Controllo dell'isolamento prima del riarmo | - | ■ |
| AutoTest del differenziale | - | ■ |
| Pilotaggio tramite PowerCenter 1000 | Si | |
| Selettore On/Off lucchettabile | ■ | |
| Contatto ausiliario integrato | 1 CA in scambio + 1 CS in scambio<br>1 in scambio (elettronico) 2 A; 250 V | - |
| **Morsetti** | | |
| Sezione | 0.5 ... 1.5 mm2 (AWG 14 ... 30) | |
| Coppia di serraggio | 0.2 ... 0.25 Nm (2.0 lb-in) | |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura di esercizio / stoccaggio | –40 ... +55 °C | |
| Grado di protezione | IP20 | |
| Grado d'inquinamento | 3/II | |

# Modulo di Riarmo Automatico

## Modulo di Riarmo Automatico per differenziali puri e magnetotermici differenziali bipolari - ARD

**5ST3074**

CE

new



| Descrizione | Tensione Nominale | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| **Riarmo Automatico con controllo dell'isolamento per differenziali puri 5SV3 e 5SV4 e magnetotermici differenziali 5SV1, 5SU1-KK e 5SU1-LB** | 230 V c.a. | 2 | **5ST3074** |

## Adattatori per modulo di riarmo automatico

**5ST38**

CE



| | Esecuzione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| **Adattatore per 5SU1** | | **5ST3820-5** |
| **Adattatore per 5SV** | | **5ST3820-6** |

5

## Dati tecnici

| | | **5ST3074** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 50557, CEI EN 63024 |
| **Alimentazione** | | |
| Tensione | | 230 V c.a. |
| Potenza dissipata in stand-by | | ≤1 VA |
| **Funzionamento** | | |
| Durata elettrica | Cicli di lavoro | 10000 |
| Monitoraggio dell'isolamento prima della richiusura | | SI |
| Numero di riarmi automatici | | 3 |
| Pilotaggio ON/OFF da remoto | | No |
| **Morsetti** | | |
| Sezione | | 0.5 ... 1.5 mm2 (AWG 14 ... 30) |
| Coppia di serraggio | | 0.2 ... 0.25 Nm (2.0 lb-in) |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura di esercizio / stoccaggio | | –40 ... +55 °C |
| Grado di protezione | | IP20 |
| Grado d'inquinamento | | 3/II |

# Contatti Ausiliari - CA

## Contatti ausiliari (CA) - 0,5 u.m.

**5ST3**

CE



| Compatibili con | Contatti | Standard | con TEST | Per Elettronica |
|---|---|---|---|---|
| 5SY, 5SL, 5SP, 5TE2, 5SG71, | 1NA+1NC | **5ST3010** | **5ST3010-2** | **5ST3013** |
| 5TL, 5SU[1] e 5SV[2] | 1NA+1NC con diodo | – | – | **5ST3013-0XX01** |
| | 1 in scambio | **5ST3016** | – | – |
| | 2NA | **5ST3011** | **5ST3011-2** | **5ST3014** |
| | 2NC | **5ST3012** | **5ST3012-2** | **5ST3015** |
| 5SJ4-HG | 1NA+1NC | **5ST3010-0HG** | – | – |
| | 2NA | **5ST3011-0HG** | – | – |
| | 2NC | **5ST3012-0HG** | – | – |

[1] Esclusi 5SU1-FP e 5SU1-FR. Necessario elemento di connessione 5ST3805-1
[2] Esclusi 5SV5

## Dati tecnici

| | | **5ST3010, 5ST3010-2<br>5ST3011, 5ST3011-2<br>5ST3012, 5ST3012-2** | **5ST3013, 5ST3014<br>5ST3015, 5ST3016<br>5ST3013-0XX01** | **5ST3013-2<br>5ST3014-2<br>5ST3015-2** | **5ST3010-0HG<br>5ST3011-0HG<br>5ST3012-0HG** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | |
| Normative di riferimento | IEC/EN | CEI EN 62019, CEI EN 60947-5-1 | | | – |
| | UL, CSA | UL 1077, CSA C22.2 No. 235 | | | UL 489,<br>UL-File E321559,<br>CSA 22.2 No. 5-02 |
| **Contatti** | | | | | |
| Carico minimo | | 50 mA, 24 V c.a. / V c.c. | 1 mA, 5 V c.c. | 5 mA, 5 V c.c. | 50 mA, 24 V c.a. / V c.c. |
| Carico massimo | | – | 100 mA, 30 V c.c. | 30 mA, 30 V c.c. | – |
| Carico secondo CEI EN 62019 e CEI EN 60947-5-1 | 230 V c.a., AC-13 | 6 A | – | | 6 A |
| | 400 V c.a., AC-14 | 2 A | – | | 2 A |
| | 24 V c.c., DC-13 | 6 A | – | | 6 A (3 A) |
| | 60 V c.c., DC-13 | 3 A | – | | 3 A (1.5 A) |
| | 110 V c.c., DC-13 | 1 A | – | | 1 A (0.75 A) |
| | 220 V c.c., DC-13 | 1 A | – | | 1 A (0.5 A) |
| Carico secondo UL | 120 V c.a. | – | | | 6 A |
| | 240 V c.a. | – | | | 4 A |
| | 277 V c.a. | – | | | 3 A |
| | 480 V c.a. | – | | | 1.5 A |
| | 60 V c.a. | – | | | 3 A |
| | 125 V c.a. | – | | | 1 A |
| Durata elettrica a carico nominale | attuazioni | 20000 | | | 12000 |
| **Coordinamento** | | | | | |
| Dispositivo di protezione | | Magnetotermico o Fusibile gG da 6A | | | |
| **Morsetti** | | | | | |
| Sezione | | 0.5 ... 2.5 mm2 (AWG 22 ... 14) | | | |
| Coppia di serraggio | | 0.5 Nm (4.5 lb-in) | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | –25 ... +55 °C | | | |
| Temperatura di stoccaggio | | –40 ... +75 °C | | | |
| Tropicalizzazione | secondo IEC 60068-2-30 | 28 cicli | | | |
| Shock a 11 ms half-sine | secondo IEC 60068-2-27 | 50 m/s² | | | |
| Resistenza alle vibrazioni a 10 ... 150 Hz | secondo IEC 60068-2-6 | 50 m/s² | | | |

5

# Contatti Segnalazione - CS

## Contatti di segnalazione (CS) - 0,5 u.m.

**5ST3**

CE



| Compatibili con | Contatti | Standard | Con TEST e RESET |
|---|---|---|---|
| 5SY, 5SL, 5SP, 5SU[1] e 5SV[2] | 1NA+1NC | **5ST3020** | **5ST3020-2** |
| | 2NA | **5ST3021** | **5ST3021-2** |
| | 2NC | **5ST3022** | **5ST3022-2** |
| 5SJ4-HG | 1NA+1NC | **5ST3020-0HG** | - |
| | 2NA | **5ST3021-0HG** | - |
| | 2NC | **5ST3022-0HG** | - |

[1] Esclusi 5SU1-FP e 5SU1-FR. Necessario elemento di connessione 5ST3805-1
[2] Esclusi 5SV5

## Dati tecnici

| | | **5ST3020, 5ST3020-2<br>5ST3021, 5ST3021-2<br>5ST3022, 5ST3022-2** | **5ST3020-0HG<br>5ST3021-0HG<br>5ST3022-0HG** |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | IEC/EN | CEI EN 62019, CEI EN 60947-5-1 | |
| | UL, CSA | UL 1077, CSA C22.2 No. 235 | UL 489, UL-File E321559, CSA 22.2 No. 5-02 |
| **Contatti** | | | |
| Carico minimo | | 50 mA, 24 V | |
| Carico secondo CEI EN 62019 e CEI EN 60947-5-1 | 230 V c.a., AC-13 | 6 A | |
| | 400 V c.a., AC-14 | 2 A | |
| | 24 V c.c., DC-13 | 6 A | 6 A (3 A) |
| | 60 V c.c., DC-13 | 3 A | 3 A (1.5 A) |
| | 110 V c.c., DC-13 | 1 A | 1 A (0.75 A) |
| | 220 V c.c., DC-13 | 1 A | 1 A (0.5 A) |
| Carico secondo UL | 120 V c.a. | – | 6 A |
| | 240 V c.a. | – | 4 A |
| | 277 V c.a. | – | 3 A |
| | 480 V c.a. | – | 1.5 A |
| | 60 V c.c. | – | 3 A |
| | 125 V c.c. | – | 1 A |
| Durata elettrica a carico nominale | attuazioni | 20000 | 12000 |
| **Coordinamento** | | | |
| Dispositivo di protezione | | Magnetotermico o Fusibile gG da 6A | |
| **Morsetti** | | | |
| Sezione | | 0.5 ... 2.5 $mm^2$ (AWG 22 ... 14) | |
| Coppia di serraggio | | 0.5 Nm (4.5 lb-in) | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura d'esercizio | | –25 ... +55 °C | |
| Temperature di stoccaggio | | –40 ... +75 °C | |
| Tropicalizzazione | secondo IEC 60068-2-30 | 28 cicli | |
| Shock a 11 ms half-sine | secondo IEC 60068-2-27 | 50 $m/s^2$ | |
| Resistenza alle vibrazioni a 10 ... 150 Hz | secondo IEC 60068-2-6 | 50 $m/s^2$ | |

# Contatto Ausiliario e Segnalazione Compatto - CAS

## Contatto ausiliario e di segnalazione compatto (CAS) - 0,5 u.m.

**5ST3**

CE



| Compatibili con | Contatti | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| 5SY, 5SL, 5SP, 5SU[1] e 5SV[2] | 1 ausiliario in scambio + 1 segnalazione in scambio | **5ST3062** |

[1] Esclusi 5SU1-FP e 5SU1-FR. Necessario elemento di connessione 5ST3805-1
[2] Esclusi 5SV5

## Dati tecnici

| | | **5ST3062** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | IEC/EN | CEI EN 62019, CEI EN 60947-5-1 |
| | UL, CSA | UL 1077, CSA C22.2 No. 235 |
| **Contatti** | | |
| Carico minimo | | 50 mA, 24 V c.a. / V c.c. |
| Carico massimo | | – |
| Carico secondo CEI EN 62019 and IEC/EN 60947-5-1 | 230 V c.a., AC-13 | 6 A |
| | 400 V c.a., AC-14 | 2 A |
| | 24 V c.c., DC-13 | 3 A (3 A) |
| | 60 V c.c., DC-13 | 3 A (1 A) |
| | 110 V c.c., DC-13 | 0.5 A (0.5 A) |
| | 220 V c.c., DC-13 | 0.5 A (0.3 A) |
| Durata elettrica a carico nominale | attuazioni | 20000 |
| **Coordinamento** | | |
| Dispositivo di protezione | | Magnetotermico o Fusibile gG da 6A |
| **Morsetti** | | |
| Sezione | | 0.5 ... 2.5 $mm^2$ (AWG 22 ... 14) |
| Coppia di serraggio | | 0.5 Nm (4.5 lb-in) |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | –25 ... +55 °C |
| Temperatura di stoccaggio | | –40 ... +75 °C |
| Tropicalizzazione | secondo IEC 60068-2-30 | 28 cicli |
| Shock a 11 ms half-sine | secondo IEC 60068-2-27 | 50 $m/s^2$ |
| Resistenza alle vibrazioni a 10 ... 150 Hz | secondo IEC 60068-2-6 | 50 $m/s^2$ |

# Contatto Ausiliario Wireless - 5ST3 COM

## Contatto ausiliario con funzioni di comunicazione

| 5ST3 COM | Compatibili con | Tensione di alimentazione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| CE  | 5SY, 5SL, 5SP, 5TE, 5TL, 5SG71, 5SU[1],5SV[2] | 24 V c.c. | **5ST3062-0MC** |

[1] Esclusi 5SU1-FP e 5SU1-FR. Necessario elemento di connessione 5ST3805-1
[2] Esclusi 5SV5
Vedi Capitolo 1

## Dati tecnici

| | | **5ST3062-0MC** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60669-2-5 |
| Approvazioni | | RED |
| **Dati principali** | | |
| Tensione di alimentazione | | 24 V c.c., SELV |
| Tolleranza | | +/- 20% |
| Assorbimento | | 20 mA |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | | 0,2 ... 1,5 mm² |
| Tipologia di connessione | | Molla |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -25 ... +60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | | -40 ... +85 °C |
| Grado di inquinamento \| Categoria di sovratensione | | 2 \| III |
| **Funzioni aggiuntive** | | |
| Interfaccia | 7KN powercenter 1000 | Wireless |
| Valori rilevati | Temperatura | Precisione 1 ° C con monitoraggio del valore limite (1 ora ogni 1 minuto e 7 giorni ogni 15 minuti) |
| | Contatore cicli di commutazione | Numero cicli manuali con monitoraggio del valore limite |
| | Contatore scatto | Numero interventi del dispositivo di protezione collegato con monitoraggio del valore limite |

# Bobine a lancio di corrente - BL

## Bobine a lancio di corrente (BL) - 1 u.m.

**5ST3**

CE



| Compatibili con | Tensione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| 5SY[1], 5SL[2], 5SP, 5TE, 5TL, 5SU[3] e 5SV[4] | 110 V c.c. / 110 ÷ 415 V c.a. | **5ST3030** |
| | 24 ÷ 48 V c.a. / V c.c. | **5ST3031** |
| | 12 V c.a. / V c.c. | **5ST3031-0XX01** |
| 5SJ4-HG | 110 ÷ 480 V c.a. | **5ST3030-0HG** |
| | 24 ÷ 60 V c.a. / V c.c. | **5ST3031-0HG** |

[1] Esclusi 5SY1
[2] Esclusi 5SL30 e 5SL60
[3] Esclusi 5SU1-FP e 5SU1-FR. Necessario elemento di connessione 5ST3805-1
[4] Esclusi 5SV1 e 5SV5

## Dati tecnici

| | | 5ST3030 | 5ST3031 | 5ST3031-0XX01 | 5ST3030-0HG | 5ST3031-0HG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | | |
| Normative di riferimento | IEC/EN | CEI EN 60947-1 | | | CEI EN 60947-1 | |
| | UL, CSA | – | | | UL 489, UL-File E321559, CSA 22.2 No. 5-02 | |
| **Alimentazione** | | | | | | |
| Tensione di lavoro | | 0.7 ... 1.1 × $U_n$ | | | | |
| Frequenza nominale $f_n$ | | 50 ... 60 Hz | | – | 50 ... 60 Hz | |
| **Contatti** | | | | | | |
| Carico minimo | | 50 mA, 24 V | | 1 mA, 5 V | 50 mA, 24 V | |
| Operazioni di apertura | | Max. 2000 | | | | |
| Durata | attuazioni | 20000 | | | 12000 | |
| **Coordinamento** | | | | | | |
| Dispositivo di protezione | | Magnetotermico B/C o Fusibile gG da 6 A | | | | |
| **Morsetti** | | | | | | |
| Sezione | | 0.5 ... 2.5 mm² (AWG 22 ... 14) | | | | |
| Coppia di serraggio | | 0.8 Nm (6.8 lb-in) | | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | –25 ... +55 °C | | –40 ... +70 °C | –25 ... +55 °C | |
| Temperatura di stoccaggio | | –40 ... +75 °C | | | | |
| Tropicalizzazione | secondo IEC 60068-2-30 | 28 cicli | | | | |
| Shock a 11 ms half-sine | secondo IEC 60068-2-27 | 50 m/s² | | | | |
| Resistenza alle vibrazioni a 10 ... 150 Hz | secondo IEC 60068-2-6 | 50 m/s² | | | | |
| **Assorbimenti** | | | | | | |
| Consumo allo sgancio | 110 V | 8 W | | | 8 W | |
| | 415 V | 153 W | | | 153 W | |
| | 48 V | | 108 W | | | |
| | 24 V | | 23 W | | | |

5

# Bobine di minima tensione - BM

## Bobine di minima tensione (BM) - 1 u.m.

**5ST3**

CE



| Compatibili con | Tensione | Standard | Contatti anticipati |
|---|---|---|---|
| 5SY[1], 5SL[2], 5SP, 5TE, 5SU[3] e 5SV[4] | 230 V c.a. | **5ST3043** | **5ST3040** |
| | 110 V c.c. | **5ST3044** | **5ST3041** |
| | 24 V c.c. | **5ST3045** | **5ST3042** |

[1] Esclusi 5SY1
[2] Esclusi 5SL30 e 5SL60
[3] Esclusi 5SU1-FP e 5SU1-FR. Necessario elemento di connessione 5ST3805-1
[4] Esclusi 5SV1 e 5SV5

## Dati tecnici

| | | **5ST304.** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60947-1 |
| **Alimentazione** | | |
| Tensione di lavoro | | 0.85 ... 1.1 × $U_n$ |
| Frequenza nominale $f_n$ | | 50/60 Hz |
| **Contatti** | | |
| Carico minimo | | 50 mA, 24 V |
| Operazioni di apertura | | Max. 2000 |
| Durata | | 20000 attuazioni |
| **Coordinamento** | | |
| Dispositivo di protezione | | Magnetotermico B/C o Fusibile gG da 6 A |
| **Morsetti** | | |
| Sezione | | 0.5 ... 2.5 mm² (AWG 22 ... 14) |
| Coppia di serraggio | | 0.8 Nm (6.8 lb-in) |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | –25 ... +55 °C |
| Temperatura di stoccaggio | | –40 ... +75 °C |
| Tropicalizzazione | secondo IEC 60068-2-30 | 28 cicli |
| Shock a 11 ms half-sine | secondo IEC 60068-2-27 | 50 m/s² |
| Resistenza alle vibrazioni a 10 ... 150 Hz | secondo IEC 60068-2-6 | 50 m/s² |
| **Assorbimenti** | | |
| Corrente assorbita \| Potenza dissipata | 230 V c.a. | 9 mA \| 2 VA |
| | 110 Vc.c. | 16 mA \| 1,7 W |
| | 24 V.c.c. | 63 mA \| 1,5 W |

# Tabella compatibilità ausiliari

## Tabella compatibilità - elementi ausiliari

| – | Serie Interruttori Magnetotermici e Differenziali | Contatto ausiliario<br>**CA** (0,5 u.m.) | Contatto di segnalazione di intervento<br>**CS** (0,5 u.m.) | Contatto ausiliario e di segnalazione compatto<br>**CAS** e **5ST3 COM** (0,5 u.m.) | Bobina a lancio di corrente<br>**BL** (1 u.m.) | Bobina di minima tensione<br>**BM** (1 u.m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **5SL30**<br>**5SL60**<br>**5SL3**<br>**5SV1**<br>**5SV6** | **5ST3010** **5ST3013**[1] 1NA+1NC<br>**5ST3013-0XX01**[2] 1NA+1NC<br>**5ST3011** **5ST3014**[1] 2NA<br>**5ST3012** **5ST3015**[1] 2NC<br>**5ST3016** 1 in scambio<br>**5ST3010-2** 1NA+1NC con tasto di TEST<br>**5ST3011-2** 2NA con tasto di TEST<br>**5ST3012-2** 2NC con tasto di TEST | **5ST3020** 1NA+1NC<br>**5ST3021** 2NA<br>**5ST3022** 2NC<br>**5ST3020-2** 1NA+1NC con tasto di TEST e RESET<br>**5ST3021-2** 2NA con tasto di TEST e RESET<br>**5ST3022-2** 2NC con tasto di TEST e RESET | **5ST3062** 1 ausiliario in scambio + 1 segnalazione in scambio<br>**5ST3062-0MC** contatto COM wireless | – | – |
| | **5SV3**[4]<br>**5SV4**[4]<br>**5SL6-BB**<br>**5SL4**<br>**5SY**<br>**5SP4**<br>**5SU1-1BB**<br>**5SU1.24**<br>**5SU1.44**<br>**5SU1.74** | **5ST3010** **5ST3013**[1] 1NA+1NC<br>**5ST3013-0XX01**[2] 1NA+1NC<br>**5ST3011** **5ST3014**[1] 2NA<br>**5ST3012** **5ST3015**[1] 2NC<br>**5ST3016** 1 in scambio<br>**5ST3010-2** 1NA+1NC con tasto di TEST<br>**5ST3011-2** 2NA con tasto di TEST<br>**5ST3012-2** 2NC con tasto di TEST | **5ST3020** 1NA+1NC<br>**5ST3021** 2NA<br>**5ST3022** 2NC<br>**5ST3020-2** 1NA+1NC con tasto di TEST e RESET<br>**5ST3021-2 2NA** con tasto di TEST e RESET<br>**5ST3022-2 2NC** con tasto di TEST e RESET | **5ST3062 1** ausiliario in scambio + 1 segnalazione in scambio<br>**5ST3062-0MC** contatto COM wireless | **5ST3030**<br>110 V c.c./110 ÷ 415 V c.a.<br>**5ST3031**<br>24 ÷ 48 V c.a./c.c.<br>**5ST3031-0XX01**<br>12 V c.a./c.c. | **5ST3043** **5ST3040**[3] 230 V c.a.<br>**5ST3044** **5ST3041**[3] 110 V c.c.<br>**5ST3045** **5ST3042**[3] 24 V c.c. |
|  | **5SU1.53-.KK**<br>**5SU1.56-.KK**<br>**5SU1.54-.KK**<br>**5SU1-.KX**<br>**5SU1-.FA** | **5ST3010 + 5ST3805-1**[*] 1NA+1NC<br>**5ST3011 + 5ST3805-1**[*] 2NA<br>**5ST3012 + 5ST3805-1**[*] 2NC<br>**5ST3016 1** in scambio<br>**5ST30131) + 5ST3805-1**[*] 1NA+1NC<br>**5ST3013-0XX012) + 5ST3805-1**[*] 1NA+1NC<br>**5ST30141) + 5ST3805-1**[*] 2NA<br>**5ST30151) + 5ST3805-1**[*] 2NC | **5ST3020** 1NA+1NC<br>**5ST3021 + 5ST3805-1**[*] 2NA<br>**5ST3022 + 5ST3805-1**[*] 2NC | **5ST3062 + 5ST3805-1**[*]<br>1 ausiliario in scambio + 1 segnalazione in scambio<br>**5ST3062-0MC+ 5ST3805-1*)**<br>COM wireless | **5ST3030 + 5ST3805-1**[*]<br>110 V c.c./110 ÷ 415 V c.a.<br>**5ST3031 + 5ST3805-1**[*]<br>24 ÷ 48 V c.a./c.c.<br>**5ST3031-0XX01 + 5ST3805-1**[*]<br>12 V c.a./c.c. | **5ST3040**[3] **+ 5ST3805-1**[*]<br>230 V c.a.<br>**5ST3041**[3] **+ 5ST3805-1**[*]<br>110 V c.c.<br>**5ST3042**[3] **+ 5ST3805-1**[*]<br>24 V c.c.<br>**5ST3043 + 5ST3805-1**[*]<br>230 V c.a.<br>**5ST3044 + 5ST3805-1**[*]<br>110 V c.c.<br>**5ST3045 + 5ST3805-1**[*]<br>24 V c.c. |
|  | **5SU1-.FP**<br>**5SU1-.FR** | **5ST1010-0FP 1NA+1NC** | – | – | – | – |
| | **5SJ4** | **5ST3010-0HG**[5] 1NA+1NC<br>**5ST3011-0HG**[5] 2NA<br>**5ST3012-0HG**[5] 2NC | **5ST3020-0HG**[5] 1NA+1NC<br>**5ST3021-0HG**[5] 2NA<br>**5ST3022-0HG**[5] 2NC | – | **5ST3030-0HG**[5]<br>110 ÷ 480 V c.a.<br>**5ST3031-0HG**[5]<br>24 ÷ 60 V c.a./c.c. | – |

Legenda:
NA = contatto normalmente aperto
NC = contatto normalmente chiuso

[*] L'elemento di connessione 5ST3805-1 per le leve di manovra è indispensabile per realizzare gli abbinamenti con Contatti Ausiliari (CA), Contatti di Segnalazione (CS), Bobine a Lancio di corrente (BL) e Bobine di Minima tensione (BM), ed è da ordinare sempre separatamente (1 confezione = 5 pezzi).
[1] Per bassa potenza: 1 mA, 5 V c.c. e fino a 50 mA, 30 V c.c. (esempio: PLC).
[2] Esecuzione per bassa potenza (vedi nota 1) con diodo integrato.
[3] Esecuzione con contatti anticipati secondo CEI EN 60 204-3.
[4] Solo fino a 80A - Le versioni da 100 e 125 non sono accessoriabili.
[5] Secondo UL 489.

## Elemento di connessione per leve di comando 5ST38

| CE | Descrizione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
|  | **Elemento di connessione per leve di comando** necessario per accessoriare gli interruttori 5SU1.5.-KK.., 5SU1-.LB.. e 5SU1-.FA.. con CA, CS, CAS, 5ST3 COM, BL e BM | **5ST3805-1** |

# AFDD e Accessori meccanici

## Unità AFDD - SIARC dispositivo di protezione contro guasti da arco, da assemblare, in 1 u.m.[1)]

**5SM6**
CE
**CEI EN 62606**



| Apparecchio da abbinare | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Interruttore magnetotermico compatto (5SL30 e 5SL60) e interruttore magnetotermico differenziale compatto (5SV1) | 16 | **5SM6011-2** |
| | 40 | **5SM6014-2** |
| Interruttore magnetotermico bipolare (5SL6, 5SL4, 5SY6, 5SY4, 5SY7, 5SY8) o interruttore magnetotermico differenziale (5SU1-KK, 5SU1-FA, 5SU1-LB) | 16 | **5SM6021-2** |
| | 40 | **5SM6024-2** |

[1)] Per approfondimenti vedi Capitolo 4

## Accessori meccanici 5ST3 e 5TG8

new













| Descrizione | Per il comando | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| **Comando rotativo blocco porta lucchettabile IP65 con funzione di by-pass** | 5SY (1P+N, 2P, 3P e 4P), 5SL (1P+N, 2P, 3P, 4P), 5SP4 (2P, 3P e 4P), 5TE2 (2P, 3P e 4P), 5TL (2P, 3P, 4P), 5SU1-.KK, 5SU1-.LB, 5SU1-.FA | NERO | **5ST3060** |
| | | GIALLO/ROSSO | **5ST3061** |
| **Giunto leve di comando**<br>Da installare tra 5SM2 e 5SY/5SP4, consente l'impiego del comando rinviato blocco porta 5ST306* con possibilità di riarmo del dispositvo a portella chiusa in caso di intervento del differenziale. Non impiegabile per combinazioni tra 5SM2 e 5SL. | | | **IT2:5ST3090** |
| **Blocco per leva di comando** | 5SY, 5SP4 e 5TE2 | | **5ST3801** |
| | 5SY, 5SL, 5SP4, 5TE2 e 5TL1 | | **5ST3806** |
| | 5SU1-.KK, 5SU1-.LB, 5SU1-.FA | | **5ST3801-1** |
| **Copriforo viti**<br>per esecuzione sigillante con filo a piombo | 5SY, 5SL, 5SP4, 5TE2 e 5TL1 | | **5ST3800** |
| **Distanziatore modulare**<br>mezzo modulo | Per tutti gli apparecchi modulari P = 70 mm | | **5TG8240** |

5

# 5ST36, lunghezza fissa, non tranciabili






## Per interruttori magnetotermici (MCBs)

| Spazio tra i PIN in u.m. (1 u.m. = 18 mm) | Applicazione | u.m. | Lunghezza | Sezione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 mm² | 16 mm² |
| Singola fase | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per 2 MCBs 1P | 2 u.m. | 33 mm | **5ST3600** | **5ST3630** |
|  | Per 6 MCBs 1P | 6 u.m. | 105 mm | **5ST3601** | **5ST3631** |
| | Per 12 MCBs 1P | 12 u.m. | 212 mm | **5ST3602** | **5ST3632** |
| Bifase | | | | Nr. di Ordinazione | |
| <br>Ø 10 mm² Ø 16 mm² | Per 2 MCBs 2P | 4 u.m. | 76 mm | **5ST3606** | **5ST3636** |
| | Per 3 MCBs 2P | 6 u.m. | 105 mm | **5ST3607** | **5ST3637** |
| | Per 6 MCBs 2P | 12 u.m. | 210 mm | **5ST3608** | **5ST3638** |
| Trifase | | | | Nr. di Ordinazione | |
| <br>Ø 10 mm² Ø 16 mm² | Per 2 MCBs 3P | 6 u.m. | 102 mm | **5ST3613** | **5ST3643** |
| | Per 3 MCBs 3P | 9 u.m. | 157.5 mm | **5ST3614** | **5ST3644** |
| | Per 4 MCBs 3P | 12 u.m. | 210 mm | **5ST3615** | **5ST3645** |
| Trifase + Neutro | | | | Nr. di Ordinazione | |
| <br>Ø 10 mm² Ø 16 mm² | Per 2 MCBs 4P | 8 u.m. | 138 mm/ 140 mm | **5ST3621** | **5ST3651** |
| | Per 3 MCBs 4P | 12 u.m. | 210 mm | **5ST3622** | **5ST3652** |
| <br>Ø 10 mm² Ø 16 mm² | Per 6 MCBs 2P o 1P+N | 12 u.m. | 210 mm | **5ST3623** | **5ST3653** |


5

# 5ST36, lunghezza fissa, non tranciabili

## Per interruttori (MCBs) con contatto ausiliario (CA) o di segnalazione (CS)

| Spazio tra i pin in u.m. (1 u.m. = 18 mm) | Applicazione | u.m. | Lunghezza | Sezione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 mm² | 16 mm² |
| Singola fase | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per 2 MCBs 1P | 2 u.m. | 40 mm | **5ST3603** | **5ST3633** |
|  | Per 6 MCBs 1P | 6 u.m. | 158 mm | **5ST3604** | **5ST3634** |
| | Per 9 MCBs 1P | 9 u.m. | 237 mm | **5ST3605** | **5ST3635** |
| Bifase | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per 2 MCBs 2P | 4 u.m. | 76 mm | – | **5ST3640** |
| | Per 3 MCBs 2P | 6 u.m. | 121 mm | – | **5ST3641** |
| | Per 5 MCBs 2P | 10 u.m. | 210 mm | – | **5ST3642** |
| Trifase | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  Ø 10 mm² Ø 16 mm² | Per 2 MCBs 3P | 6 u.m. | 115 mm | **5ST3616** | **5ST3646** |
| | Per 4 MCBs 3P | 12 u.m. | 237 mm | **5ST3617** | **5ST3647** |
|  Ø 10 mm² Ø 16 mm² | Per 6 MCBs 1P | 9 u.m. | 156 mm/ 158 mm | **5ST3618** | **5ST3648** |
| | Per 9 MCBs 1P | 12 u.m. | 227 mm | **5ST3620** | **5ST3650** |

## Per interruttori (MCBs) con interruttore differenziale generale (RCCB)

| Spazio tra i pin in u.m. (1 u.m. = 18 mm) | Applicazione | u.m. | Lunghezza | Sezione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 mm² | 16 mm² |
| Trifase | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  Ø 10 mm² Ø 16 mm² | Per 8 MCBs 1P con 1 RCCB 3P+N | 12 u.m. | 210 mm | **5ST3624** | **5ST3654** |





## Accessori compatibili

| Morsetti di alimentazione per 5ST36 e 5ST37 | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Fino a 25 mm² | ingresso cavo destra | **5ST3768-4** |
| | ingresso cavo centrale | **5ST3768-3** |
| | ingresso cavo sinistra | **5ST3768-5** |
| Fino a mm² | ingresso cavo destra | **5ST3760-4** |
| | ingresso cavo centrale | **5ST3760-3** |
| | ingresso cavo sinistra | **5ST3760-5** |



| Morsetti per alimentazione laterale | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Fino a 25 mm² | Corto | **5ST3768** |
| | Corto, IP20 | **5ST3771-2** |
| **Coperture di protezione** | | **Nr. di Ordinazione** |
| Per pin libero, giallo (RAL 1004) 5× 1 pin | | **5ST3655** |

# 5ST37, tranciabili


## Per interruttori magnetotermici (MCBs)

| Spazio tra i pin in u.m. (1 u.m. = 18 mm) | Applicazione | u.m. | Lunghezza | Tappi terminali inclusi | Colore | Sezione 10 mm² | Sezione 16 mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singola fase, dritti | | | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per dispositivi compatti 1P+N in 1 u.m. | 12 u.m. | 216 mm | ■ | Grigio | **5ST3762** | – |
| | | | | | Blu | **5ST3687-0** | – |
| | | 56 u.m. | 1016 mm | – | Grigio | **5ST3764** | – |
| | | | | | Blu | **5ST3787-0** | – |
| Singola fase, 45° | | | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per dispositivi compatti 1P+N in 1 u.m. | 12 u.m. | 216 mm | ■ | Blu | **5ST3763** | – |
| | | 56 u.m. | 1016 mm | – | Blu | **5ST3765** | – |
| Singola fase, 90° | | | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per MCBs 1P | 12 u.m. | 214 mm | ■ | | **5ST3730** | **5ST3700** |
| | | 56 u.m. | 1016 mm | – | | **5ST3731** | **5ST3701** |
| Bifase | | | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per dispositivi da 1P+N / 2P in 2 u.m. | 12 u.m. | 214 mm | ■ | | **5ST3734** | **5ST3704** |
| | | 56 u.m. | 1016 mm | – | | **5ST3735** | **5ST3705** |

## Per interruttori (MCBs) con contatto ausiliario (CA) o di segnalazione (CS)

| Spazio tra i pin in u.m. (1 u.m. = 18 mm) | Applicazione | u.m. | Lunghezza | | Sezione 10 mm² | Sezione 16 mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singola fase, 90° | | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per MCBs 1P | 12 u.m. | 214 mm | ■ | **5ST3732** | **5ST3702** |
| | | 56 u.m. | 1016 mm | – | **5ST3733** | **5ST3703** |
| Bifase | | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per MCBs 2P | 12 u.m. | 214 mm | ■ | **5ST3736** | **5ST3706** |
| | | 56 u.m. | 1016 mm | – | **5ST3737** | **5ST3707** |

## Per interruttori (MCBs) con bobina di minima tensione (BM) o a lancio di corrente (BL)

| Spazio tra i pin in u.m. (1 u.m. = 18 mm) | Applicazione | u.m. | Lunghezza | Tappi terminali inclusi | Sezione 10 mm² | Sezione 16 mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifase | | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per MCBs 1P con BL / BM | 56 u.m. | 1016 mm | – | **5ST3735-2** | – |




## Accessori compatibili

| Morsetti di alimentazione per 5ST36 e 5ST37 | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Fino a 25 mm² | ingresso cavo sinistra | **5ST3768-4** |
| | ingresso cavo centrale | **5ST3768-3** |
| | ingresso cavo destra | **5ST3768-5** |
| Fino a 50 mm² | ingresso cavo sinistra | **5ST3760-4** |
| | ingresso cavo centrale | **5ST3760-3** |
| | ingresso cavo destra | **5ST3760-5** |




| Morsetti per alimentazione laterale | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Fino a 25 mm² | Corto | **5ST3768** |
| | Corto, IP20 | **5ST3771-2** |
| **Tappi di chiusura** | | **Nr. di Ordinazione** |
| Per sbarre singola fase dispositivi 1P+N compatti | Grigio | **5ST3766** |
| | Blu | **5ST3767** |
| | Bianco | **5ST3748** |
| Per sbarre bifase | | **5ST3750** |
| **Coperture di protezione** | | **Nr. di Ordinazione** |
| Per pin libero, giallo (RAL 1004) 5× 1 pin | | **5ST3655** |

# 5ST37, tranciabili


## Per interruttori magnetotermici (MCBs)

| Spazio tra i pin in u.m. (1 u.m. = 18 mm) | Applicazione | u.m. | Lunghezza | Tappi terminali inclusi | Sezione 10 mm² | Sezione 16 mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trifase | | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per MCBs 3P | 12 u.m. | 214 mm | ■ | **5ST3738** | **5ST3708** |
| | | 56 u.m. | 1016 mm | – | **5ST3740** | **5ST3710** |
| Trifase + Neutro | | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per MCBs 4P | 12 u.m. | 214 mm | ■ | **5ST3745** | **5ST3715** |
| | | 56 u.m. | 1016 mm | – | **5ST3746** | **5ST3716** |
|  | Per RCBOs o MCBs 1P+N | 56 u.m. | 1000 mm | – | **5ST3770-2** | **5ST3770-3** |
| Ø 10 mm² Ø 16 mm² | | | | | | |

## Per interruttori (MCBs) con contatto ausiliario (CA) o di segnalazione (CS)

| Spazio tra i pin in u.m. (1 u.m. = 18 mm) | Applicazione | u.m. | Lunghezza | Tappi terminali inclusi | Sezione 10 mm² | Sezione 16 mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trifase | | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per MCBs 3P | 12 u.m. | 214 mm | ■ | **5ST3741** | **5ST3711** |
| | | 56 u.m. | 1016 mm | – | **5ST3742** | **5ST3712** |
|  | Per MCBs 1P | 12 u.m. | 214 mm | ■ | **5ST3743** | **5ST3713** |
| | | 56 u.m. | 1016 mm | – | **5ST3744** | **5ST3714** |
| Trifase + Neutro | | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per MCBs 1P+N | 56 u.m. | 1016 mm | – | **5ST3746-2** | **–** |

## Per interruttori magnetotermici (MCB) + CA/CS con differenziale generale 3P+N

| Spazio tra i pin in u.m. (1 u.m. = 18 mm) | Applicazione | u.m. | Lunghezza | Tappi terminali inclusi | Sezione 10 mm² | Sezione 16 mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trifase + Neutro | | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per 6 MCBs 1P+N con 1 RCCB 3P+N | 16 u.m. | 292 mm | ■ | **5ST3770-4** | **5ST3770-5** |







## Accessori compatibili

| Morsetti di alimentazione per 5ST36 e 5ST37 | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Fino a 25 mm² | Ingresso cavo sinistra | **5ST3768-4** |
| | ingresso cavo centrale | **5ST3768-3** |
| | ingresso cavo destra | **5ST3768-5** |
| Fino a 50 mm² | Ingresso cavo sinistra | **5ST3760-4** |
| | ingresso cavo centrale | **5ST3760-3** |
| | ingresso cavo destra | **5ST3760-5** |





| Tappi terminali | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Per sbarre trifase | **5ST3750** |
| Per sbarre trifase + neutro | **5ST3718** |
| **Coperture di protezione** | **Nr. di Ordinazione** |
| Per pin libero, giallo (RAL 1004) 5× 1 pin | **5ST3655** |

# 5ST37 secondo UL 508, tranciabili

## Per interruttori magnetotermici (MCBs)

| Spazio tra i pin in u.m. (1 u.m. = 18 mm) | Applicazione | u.m. | Lunghezza | Sezione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18 mm² | 25 mm² |
| Singola fase | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per MCBs 1P<br>o portafusibili 10 x 38 mm/classe CC | 56 u.m. | 1000 mm | **5ST3701-0HG** | – |
|  | Per MCBs 1P<br>o portafusibili 14 x 51 mm | 56 u.m. | 1000 mm | – | **5ST3701-2HG** |
| Bifase | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per MCBs 2P<br>o portafusibili 10 x 38 mm/classe CC | 56 u.m. | 1000 mm | **5ST3705-0HG** | – |
|  | Per MCBs 2P<br>o portafusibili 14 x 51 mm | 56 u.m. | 1000 mm | – | **5ST3705-2HG** |
| Trifase | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per MCBs 3P<br>o portafusibili 10 x 38 mm/classe CC | 56 u.m. | 1000 mm | **5ST3710-0HG** | – |
|  | Per MCBs 3P<br>o portafusibili 14 x 51 mm | 56 u.m. | 1000 mm | – | **5ST3710-2HG** |

## Per interruttori (MCBs) con contatto ausiliario (CA) o di segnalazione (CS)

| Spazio tra i pin in u.m. (1 u.m. = 18 mm) | Applicazione | u.m. | Lunghezza | Sezione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18 mm² | 25 mm² |
| Monofase | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per MCBs 1P | 56 u.m. | 1000 mm | **5ST3703-0HG** | – |
| Bifase | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per MCBs 2P | 56 u.m. | 1000 mm | **5ST3707-0HG** | – |
| Trifase | | | | Nr. di Ordinazione | |
|  | Per MCBs 3P | 56 u.m. | 1000 mm | **5ST3712-0HG** | – |
|  | Per MCBs 1P | 56 u.m. | 1000 mm | **5ST3714-0HG** | – |




## Accessori compatibili

| Morsetti di alimentazione UL 508 | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| montaggio su dispositivo | 35 mm² | **5ST3770-0HG** |
| montaggio su sbarretta | 50 mm² | **5ST3770-1HG** |

| Tappi di chiusura UL 508 | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| per singola fase | **5ST3748-0HG** |
| per bifase e trifase | **5ST3750-0HG** |
| **Coperture di protezione UL 508** | **Nr. di Ordinazione** |
| per pin liberi, giallo 5× 1 pin | **5ST3655-0HG** |




# 5ST3 secondo UL 489 (per 5SJ4)

## Lunghezza fissa, non tranciabili per interruttori magnetotermici (MCBs)[1)]





| Spazio tra i pin in u.m. (1 u.m. = 18 mm) | Applicazione | u.m. | Lunghezza | Sezione 16 mm² |
|---|---|---|---|---|
| Singola fase | | | | Nr. di Ordinazione |
|  | Per 6 MCBs 1P | 6 u.m. | 100 mm | **5ST3663-0HG** |
| | Per 12 MCBs 1P | 12 u.m. | 205 mm | **5ST3663-1HG** |
| | Per 18 MCBs 1P | 18 u.m. | 310 mm | **5ST3663-2HG** |
| Bifase | | | | Nr. di Ordinazione |
|  | Per 6 MCBs 1P | 6 u.m. | 100 mm | **5ST3664-0HG** |
| | Per 12 MCBs 1P | 12 u.m. | 205 mm | **5ST3664-1HG** |
| | Per 18 MCBs 1P | 18 u.m. | 310 mm | **5ST3664-2HG** |
| Trifase | | | | Nr. di Ordinazione |
|  | Per 2 MCBs 3P | 6 u.m. | 100 mm | **5ST3665-0HG** |
| | Per 4 MCBs 3P | 12 u.m. | 205 mm | **5ST3665-1HG** |
| | Per 6 MCBs 3P | 18 u.m. | 310 mm | **5ST3665-2HG** |

[1)] Tutti i pins non utilizzati devono essere coperti mediante 5ST3666-1HG.

## Tranciabili, per MCBs

| Spazio tra i pin in u.m. (1 u.m. = 18 mm) | Applicazione | u.m. | Lunghezza | Sezione 18 mm² |
|---|---|---|---|---|
| Singola fase | | | | Nr. di Ordinazione |
|  | Per MCBs 1P | 56 u.m. | 1016 mm | **5ST3701-3HG** |
| Bifase | | | | Nr. di Ordinazione |
|  | Per MCBs 2P | 56 u.m. | 1016 mm | **5ST3705-3HG** |
| Trifase | | | | Nr. di Ordinazione |
|  | Per MCBs 3P | 56 u.m. | 1016 mm | **5ST3710-3HG** |

## Tranciabili, per interruttori (MCBs) con contatto ausiliario (CA) o di segnalazione (CS)







| Spazio tra i pin in u.m. (1 u.m. = 18 mm) | Applicazione | u.m. | Lunghezza | Sezione 18 mm² |
|---|---|---|---|---|
| Singola fase | | | | Nr. di Ordinazione |
|  | Per MCBs 1P | 56 u.m. | 1016 mm | **5ST3703-3HG** |
| Bifase | | | | Nr. di Ordinazione |
|  | Per MCBs 2P | 56 u.m. | 1016 mm | **5ST3707-3HG** |
| Trifase | | | | Nr. di Ordinazione |
|  | Per MCBs 3P | 56 u.m. | 1016 mm | **5ST3712-3HG** |
|  | Per MCBs 1P | 56 u.m. | 1016 mm | **5ST3714-3HG** |

## Accessori compatibili










| Morsetti di alimentazione UL 489 | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| montaggio su 5SJ4... -.HG.. | 16 mm² | **5ST3666-0HG** |
| | 18 mm² | **5ST3770-3HG** |
| montaggio su sbarretta | 16 mm² | **5ST3666-2HG** |

| Tappi di chiusura UL 489 | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| | | **5ST3750-3HG** |
| **Coperture di protezione UL 489** | | **Nr. di Ordinazione** |
| per pin liberi, giallo3× 1 pin | Per 5ST37..-.HG non tranciabili | **5ST3666-1HG** |
| | Per 5ST37..-3HG tranciabili | **5ST3655-3HG** |

# 5ST36 per dispositivi compatti, non tranciabili

| Spazio tra i pin in u.m. (1 u.m. = 18 mm) | Applicazione | u.m. | Lunghezza | Tappi terminali inclusi | Sezione 10 mm² |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bifase, con interruttore generale 1P+N** | | | | | Nr. di Ordinazione |
|   | Per 1× RCCB 1P+N e 5x dispositivi compatti 1P+N in 1 u.m. + unità AFDD 5SM6 | 12 u.m. | 216 mm | ■ | **5ST3685-0** |
| **Bifase** | | | | | Nr. di Ordinazione |
|   | Per dispositivi compatti 1P+N in 1 u.m. | 6 u.m. | 113 mm | ■ | **5ST3674-6** |
| | | 9 u.m. | 166 mm | ■ | **5ST3674-7** |
| | | 12 u.m. | 218 mm | ■ | **5ST3674-0** |
|   | Per 12x CBE (5SY17) | 12 u.m. | 218 mm | ■ | **5ST3674-1** |
|   | Per 6x dispositivi compatti 1P+N in 1 u.m. + unità AFDD 5SM6 | 11 u.m. | 200 mm | ■ | **5ST3676-0** |
| **Trifase + Neutro** | | | | | Nr. di Ordinazione |
|   | Per dispositivi compatti 1P+N in 1 u.m. | 6 u.m. | 113 mm | ■ | **5ST3673-6** |
| | | 9 u.m. | 116 mm | ■ | **5ST3673-7** |
| | | 12 u.m. | 218 mm | ■ | **5ST3673-0** |
| | | 14 u.m. | 254 mm | ■ | **5ST3673-4** |
|   | Per 6x dispositivi compatti 1P+N in 1 u.m. + unità AFDD 5SM6 | 11 u.m. | 200 mm | ■ | **5ST3675-0** |

# 5ST37 per dispositivi compatti, tranciabili

| Spazio tra i pin in u.m. (1 u.m. = 18 mm) | Applicazione | u.m. | Lunghezza | Tappi terminali inclusi | Sezione 10 mm² |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bifase, con interruttore generale 1P+N (in 2u.m.)** | | | | | Nr. di Ordinazione |
|  | Per 1× RCCB 1P+N e 10x dispositivi compatti | 12 u.m. | 215 mm | ■ | **5ST3784-0** |
| **Bifase** | | | | | Nr. di Ordinazione |
|  | Per dispositivi compatti 1P+N in 1 u.m. | 60 u.m. | 1060 mm | – | **5ST3774-0** |
|  | Per dispositivi compatti 1P+N in 1 u.m. + unità AFDD 5SM6 | 59 u.m. | 1042 mm | – | **5ST3776-0** |
|  | Per dispositivi compatti 1P+N in 1 u.m. + CA / CS | 59.5 u.m. | 1055 mm | – | **5ST3778-0** |
|  | Per dispositivi compatti 1P+N in 1 u.m. + unità AFDD 5SM6 + CA/CS | 58.5 u.m. | 1036 mm | – | **5ST3780-0** |
| **Trifase + Neutro, con interruttore generale 3P+N** | | | | | Nr. di Ordinazione |
|  | Per 1× RCCB 3P+N e 6 x compatti | 10 u.m. | 180 mm | ■ | **5ST3783-1** |
| | Per 1× RCCB 3P+N e 8 x compatti | 12 u.m. | 216 mm | ■ | **5ST3783-0** |
| | Per 1× RCCB 3P+N e 10 x compatti | 14 u.m. | 252 mm | ■ | **5ST3783-4** |
| **Trifase + Neutro** | | | | | Nr. di Ordinazione |
|  | Per dispositivi compatti 1P+N in 1 u.m. | 60 u.m. | 1060 mm | – | **5ST3773-0** |
|  | Per dispositivi compatti 1P+N in 1 u.m. + unità AFDD 5SM6 | 59 u.m. | 1042 mm | – | **5ST3775-0** |
|  | Per dispositivi compatti 1P+N in 1 u.m. + CA/CS | 59.5 u.m. | 1055 mm | – | **5ST3777-0** |

## Accessori compatibili

| Morsetti per alimentazione laterale | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Fino a 25 mm² | **5ST3771-2** |

| Tappi di chiusura | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| per sbarrette bifase e trifase | **5ST3788-0** |

| Coperture di protezione | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| per pin liberi, giallo (RAL 1004) | per L1, N | **5ST3655** |
| | per L2, L3 | **5ST3655-0HG** |

# Distributori di fase

## Distributori di fase

| | Nr. Poli | Tensione Nominale $U_e$ | Corrente Nominale $I_e$ | Ingombro | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 4-poli | 690 V c.a. | 80 A | 5 u.m. | **5ST2501** |
|  | | | 125 A | 5.5 u.m. | **5ST2502** |
|  | | | 160 A | 9 u.m. | **5ST2503** |

## Dati tecnici

| | | | 5ST2501 | 5ST2502 | 5ST2503 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | |
| Normative di riferimento | | | IEC 60947-7-1 | | |
| **Alimentazione** | | | | | |
| Tensione d'esercizio | | | 690 V | | |
| Corrente nominale | | | 80 A | 125 A | 160 A |
| **Sezione morsetti** | | | | | |
| Ingresso (per polo) | senza puntalino | | 1× 2.5 ... 16 mm² | 1× 6 ... 35 mm² | 1× 10 ... 50 mm² |
| | con puntalino | | 1× 1.5 ... 10 mm² | 1× 6 ... 25 mm² | 1× 10 ... 35 mm² |
| Uscita (per polo) | senza puntalino | | 8× 1.5 ... 10 mm² | 5× 1.5 ... 6 mm²<br>2× 4 ... 16 mm² | 8× 2.5 ... 16 mm²<br>3× 10 ... 35 mm² |
| | con puntalino | | 8× 1.5 ... 10 mm² | 5× 1.5 ... 6 mm² (piccolo)<br>2× 4 ... 10 mm² (grande) | 8× 1.5 ... 16 mm² (piccolo)<br>3× 10 ... 25 mm² (grande) |
| **Coppia di serraggio** | | | | | |
| Ingresso | Morsetti a vite | | 13.5 lb-in (1.5 Nm) | | 3.5 ... 5 lb-in (2 Nm) |
| | Utensile consigliato | | PZ2 | | |
| Uscita | Morsetti a vite | grande | 13.5 lb-in (1.5 Nm) | | |
| | | piccolo | – | 7.2 lb-in (0.8 Nm) | 13.5 lb-in (1.5 Nm) |
| | Utensile consigliato | grande | PZ1 | PZ2 | |
| | | piccolo | – | PZ1 | PZ2 |
| **Tenuta al cortocircuito** | | | | | |
| Corrente nominale ammissibile di picco $I_{pk}$ | | | 21.6 kA | 24 kA | 20 kA |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata $I_{cw}$ (1 s) | | | 3 kA | 4.2 kA | 6.2 kA |
| **Condizioni ambientali** | | | | | |
| Temperatura ambiente ammissibile | | | –25 ... +70 °C | | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | | IP 20 | | |
| Cavi approvati | | | Solo Rame | | |


# Morsetti di distribuzione

## Morsetti di distribuzione IEC e UL



| Nr. poli | Tensione Nominale $U_e$ | Corrente Nominale $I_e$ | Ingombro | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
| 1-polo | 600 V c.a. | 80 A | 1.5 u.m. | **5ST2504** |
| | | 125 A | 1.5 u.m. | **5ST2505** |
| | | 160 A | 2 u.m. | **5ST2507** |
| | | 250 A | 2.5 u.m. | **5ST2508** |
| | | 350 A | 2.5 u.m. | **5ST2511** |

## Connettori




| Esecuzione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| per 5ST2505 | **5ST2506** |
| per 5ST2508 | **5ST2510** |
| per 5ST2511 | **5ST2512** |

## Dati tecnici

| | | | 5ST2504 | 5ST2505 | 5ST2507 | 5ST2508 | 5ST2511 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | | | |
| Normative di riferimento | | | UL 1059 / UL 486E / IEC 60947-7-1; UL File No. E80027 / XCFR2; C22.2 No. 158 -1987 / XCFR8 | | | | |
| **Alimentazione** | | | | | | | |
| Tensione massima | | UL | 600 V c.a. | | | | |
| | | IEC | 1000/1500 V c.a. / V c.c. | | | | |
| Corrente nominale | | UL | 80 A | 115 A | 160 A | 230 A | 310 A |
| | | IEC | 80 A | 125 A | 160 A | 250 A | 400 A |
| **Sezione morsetti** | | | | | | | |
| Ingresso | senza puntalino | grande | 3× 2.5 … 25 mm² | 1x 10 … 35 mm² | 1x 10 … 70 mm² | 1x 35 … 120 mm² | 1x 95 … 185 mm² |
| | | | AWG 3× 14 … 4 | AWG 1× 8 … 2 | AWG 1× 8 … 2/0 | AWG 1× 2 … 4/0 | AWG 1× 3/0 … 350 MCM |
| | | piccolo | – | 1x 2.5 … 25 mm² | – | | |
| | | | – | AWG 1× 14 … 6 | – | | |
| | con puntalino | grande | 3× 2.5 … 16 mm² | 1x 10 … 35 mm² | 1x 10 … 50 mm² | 1x 35 … 95 mm² | 1x 95 … 150 mm² |
| | | | AWG 3× 14 … 6 | AWG 1× 8 … 2 | AWG 1× 8 … 1 | AWG 1× 2 … 3/0 | AWG 3/0 … 300 MCM |
| | | piccolo | – | 1x 2.5 … 25 mm² | – | | |
| | | | – | AWG 1× 14 … 6 | – | | |
| Uscita | senza puntalino | sopra | 4x 2.5 … 6 mm² | 6x 2.5 … 16 mm² | 6x 2.5 … 16 mm² | 2x 2.5 … 10 mm² | 2× 2.5… 35 mm² |
| | | | AWG 4× 14 … 10 | AWG 6× 14 … 4 | AWG 6× 14 … 4 | AWG 4× 16 … 8 | AWG 2× 14 … 2 |
| | | centro | – | | | 2 x2.5 … 16 mm² | 5× 2.5 … 16 mm² |
| | | | – | | | AWG 5 x 14 … 6 | |
| | | sotto | 4x 2.5 … 6 mm² | – | | 2× 2.5… 35 mm² | 4× 2.5 … 10 mm² |
| | | | AWG 4× 14 … 10 | – | | AWG 2 x 14 … 2 | AWG 4 x 14 … 8 |
| | con puntalino | sopra | 4x 2.5 … 6 mm² | 6x 2.5 … 16 mm² | | 2× 2.5… 25 mm² | |
| | | | AWG 4× 14 … 10 | AWG 6× 14 … 6 | AWG 6× 14 … 4 | AWG 2× 14 … 4 | |
| | | sotto | 4x 2.5 … 6 mm² | – | | 2× 2.5… 25 mm² | 4× 2.5 … 25 mm² |
| | | | AWG 4× 14 … 10 | – | | AWG 2 x 14 … 4 | AWG 5 x 14 … 4 |
| **Coppia di serraggio** | | | | | | | |
| Ingresso | Morsetti a vite | | 13.2 … 26.5 lb-in (1.5 … 3 Nm) | 31 … 44 lb-in (3.5 … 5 Nm) | 44 … 53 lb-in (5 … 6 Nm) | 170 … 186 lb-in (19 … 21 Nm) | 222 lb-in (25 Nm) |
| | Utensile consigliato | | PZ2 | Allen key 4 mm | Allen key 5 mm | Allen key 6 mm | Allen key 8 mm |
| Uscita | Morsetti a vite | grande | 13.2 … 26.5 lb-in (1.5 … 3 Nm) | 17.7 … 26.5 lb-in (2 … 3 Nm) | 13.2 … 26.5 lb-in (1.5 … 3 Nm) | 31 … 62 lb-in (3.5 … 7 Nm) | |
| | | piccolo | 7 … 13.2 lb-in (0.8 … 1.5 Nm) | – | | 18 … 27 lb-in (2 … 3 Nm) | |
| | Utensile consigliato | grande | PZ2 | | | Cacciavite standard | |
| | | piccolo | PZ1 | PZ2 | | Cacciavite standard | |
| **Tenuta al cortocircuito** | | | | | | | |
| Corrente nominale ammissibile di picco $I_{pk}$ | | | 2.7 kA | 30 kA | | 51 kA | |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata $I_{cw}$ (1 s) | | | 1.9 kA | 4.2 kA | 11 kA | 21 kA | |
| Fusibile di protezione, classe | | | J | | | | |
| SCCR | RMS Sym A | | 100 kA | | | | |
| Distanze d'isolamento | Creepage distances | | 1/2" (12.7 mm) | | | | |
| | Clearances | | 3/8" (9.5 mm) | | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | | |
| Temperatura ambiente ammissibile | | | –25 … +70 °C | | | | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | | IP20 | | | | |
| Grado di infiammabilità | | | UL 94, V0 | | | | |
| Cavi approvati | | | Solo Rame | | | | |

5

# SIKclip Sistema di cablaggio rapido

## SIKclip



| Lunghezza | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 12 u.m. | **5ST2520** |
| 24 u.m. | **5ST2521** |
| 36 u.m. | **5ST2522** |

## Cavetti con connettore



| Lunghezza | Sezione | Colore | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| 120 mm | 6 mm² | Nero | **5ST2523** |
| | | Blu | **5ST2524** |
| | 10 mm² | Nero | **5ST2525** |
| | | Blu | **5ST2526** |
| 200 mm | 6 mm² | Nero | **5ST2527** |
| | | Blu | **5ST2528** |
| | 10 mm² | Nero | **5ST2530** |
| | | Blu | **5ST2531** |

## Connettore a crimpare



- Per cavi da 4/6 mm²

| Nr. di Ordinazione |
|---|
| **5ST2532** |

## Staffa di fissaggio



- Per montaggio su barra DIN

| Nr. di Ordinazione |
|---|
| **5ST2533** |

## Dati tecnici


| **5ST25..** |
|---|
| **Normative di riferimento** |
| Normative di riferimento: EN 60947-1, EN 61439-1 |
| **Dati principali** |
| Tensione $U_n$: 400 V c.a. |
| Massima corrente $I_n$: 250 A |
| Massima corrente in uscita $I_n$ (a 40 °C): 63 A |
| Tensione d'isolamento: 660 V c.a. |
| Tenuta impulso (50 Hz): 2.5 kV |
| **Condizioni ambientali** |
| Grado di protezione: IP20 |
| Portata cavi: 40 A (6 mm²), 63 A (10 mm²) |
| Tipologia cavo: H07VK |
| Temperature d'esercizio: –5 ... +60 °C |

# 5SD7 - SPD


## Protezione completa contro le sovratensioni

**siemens.it/SPD**

**La nuova CEI 64-8 introduce delle nuove indicazioni secondo cui gli SPD andranno installati quando le sovratensioni transitorie avranno ripercussioni su:**






**La necessità della protezione SPD per determinate tipologie di struttura dovrà essere verificata tramite una valutazione del rischio semplificata (derivata dalla CEI EN 62305-2, classificazione CEI 81-10/2). Il livello del rischio CRL deve essere determinato secondo la seguente equazione:**

$$CRL = fenv /(Ng \times Lp)$$

dove:
**fenv** è un fattore ambientale calcolato utilizzando la tabella seguente, tenendo il valore del coefficiente F pari a 1 per tutti gli impianti in Italia:
- Ambiente rurale e suburbano –> fenv = 85 x F
- Ambiente urbano –> fenv = 850 x F

**Ng** è la densità di fulmini al suolo (numero di fulmini all'anno per km$^2$)
**Lp** è la lunghezza del tratto sottoposto alla valutazione del rischio

**Esito della valutazione semplificata del rischio CRL:**
**– se CRL risulta maggiore o uguale a 1.000 non c'è l'obbligo di installare SPD;**
**– se CRL risulta minore di 1.000 c'è l'obbligo di installare SPD.**
**Se la valutazione semplificata del rischio CRL non viene eseguita, l'impianto elettrico deve essere dotato obbligatoriamente di una protezione contro le sovratensioni transitorie.**

# SPD Tipo 1

| | per sistemi TN-C | per sistemi TN-S e TT | |
|---|---|---|---|
| **Percorsi di protezione** | L-PEN | L-N, L-PE e N-PE | L-N, L-PE e N-PE |
| **Tensione nominale $U_n$** | 240/415 V c.a. | 240 V c.a. | 240/415 V c.a. |
| **Tensione massima continuativa $U_c$** | 350 V c.a. | 350 V c.a. | 350 V c.a. |
| |  |  |  |

| **Tipo di collegamento** | **u.m.** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Con segnalazione remota | | | | |
| 2P (1+1) | 4 | - | **5SD7412-1** | - |
| 3P (3+0) | 6 | **5SD7413-1** | - | - |
| 4P (3+1) | 8 | - | - | **5SD7414-1** |
| Cartucce di ricambio | | | | |
| Tipo 1 L-N, L-PEN | | **5SD7448-1** | **5SD7448-1** | **5SD7448-1** |
| Tipo 1 N-PE | | - | **5SD7418-0** | **5SD7418-0** |

## Dati tecnici

| | | **5SD7412-1** | **5SD7413-1** | **5SD7414-1** |
|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 61643-11; CEI EN 61643-11 | | |
| Approvazioni | | KEMA, UL/cUL | | |
| **Tensione** | | | | |
| Livello di Protezione $U_p$ | L-N e L-PEN | ≤ 1,50 kV | | |
| | L-PE | ≤ 2,50 kV | - | ≤ 2,50 kV |
| | N-PE | ≤ 1,50 kV | - | ≤ 1,50 kV |
| **Corrente** | | | | |
| Corrente impulsiva di scarica $I_{imp}$ (10/350 µs) | L-N e L-PEN, 1P/3P | 25 kA | 25/75 kA | |
| | N-PE | 100 kA | - | 100 kA |
| Corrente nominale di scarica $I_n$ (8/20 µs) | L-N e L-PEN, 1P/3P | 25 kA | 25/75 kA | |
| | N-PE | 100 kA | - | 100 kA |
| Capacità di estinzione della corrente di scarica susseguente $I_{fi}$ (AC) | L-N e L-PEN per 264/350 V | 50/25 kA | | |
| | N-PE | 100 A | - | 100 kA |
| **Funzionalità** | | | | |
| Tempo di intervento $t_A$ | L-N e L-PEN | ≤ 100 ns | | |
| | L-N e N-PE | ≤ 100 ns | - | ≤ 100 ns |
| **Morsetti** | | | | |
| Sezione conduttori | Cavo flessibile | 2,5 ... 25 mm² | | |
| | Cavo rigido | 2,5 ... 35 mm² | | |
| **Dispositivo di protezione** | | | | |
| Max. fusibile di protezione, secondo IEC 61643-1 | in derivazione (gL/gG) | 315 A | | |
| | collegamento a V (gL/gG) | 125 A | | |
| Resistenza al cortocircuito | con max. fusibile | 50 kA | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | |
| Grado di protezione | | IP20, con conduttori connessi | | |
| Temperatura d'esercizio | | -40 ... +80 °C | | |

# SPD combinati Tipo 1 + Tipo 2

| | per sistemi TN-C | per sistemi TN-S e TT | |
|---|---|---|---|
| **Percorsi di protezione** | L-PEN | L-N, L-PE e N-PE | L-N, L-PE e N-PE |
| **Tensione nominale $U_n$** | 240/415 V c.a. | 240 V c.a. | 240/415 V c.a. |
| **Tensione massima continuativa $U_c$** | 350 V c.a. | 350 V c.a. | 350 V c.a. |
| |  |  |  |

| **Tipo di collegamento** | **u.m.** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Con segnalazione remota | | | | |
| 2P (1+1) | 4 | - | **5SD7442-1** | - |
| 3P (3+0) | 6 | **5SD7443-1** | - | - |
| 4P (3+1) | 8 | - | - | **5SD7444-1** |
| Cartucce di ricambio | | | | |
| Tipo 1 L-N, L-PEN | | **5SD7448-1** | **5SD7448-1** | **5SD7448-1** |
| Tipo 1 N-PE | | - | **5SD7418-0** | **5SD7418-0** |
| Tipo 2 L-N, L-PEN | | **5SD7428-1** | **5SD7428-1** | **5SD7428-1** |

## Dati tecnici

| | | **5SD7442-1** | **5SD7443-1** | **5SD7444-1** |
|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 61643-11; CEI EN 61643-11 | | |
| Approvazioni | | KEMA, UL/cUL | | |
| **Tensione** | | | | |
| Livello di Protezione $U_p$ | L-N e L-PEN | ≤ 1,50 kV | | |
| | L-PE | ≤ 2,50 kV | - | ≤ 2,50 kV |
| | N-PE | ≤ 1,50 kV | - | ≤ 1,50 kV |
| **Corrente** | | | | |
| Corrente impulsiva di scarica $I_{imp}$ (10/350 µs) | L-N e L-PEN | 25 kA | | |
| | N-PE | 100 kA | - | 100 kA |
| Corrente nominale di scarica $I_n$ (8/20 µs) | L-N e L-PEN | 25 kA | | |
| | N-PE | 100 kA | - | 100 kA |
| Capacità di estinzione della corrente di scarica susseguente $I_{fi}$ (AC) | L-N e L-PEN | 25 kA | | |
| | N-PE | 100 A | - | 100 kA |
| **Funzionalità** | | | | |
| Tempo di intervento $t_A$ | L-N e L-PEN | ≤ 25 ns | | |
| | L-N e N-PE | ≤ 100 ns | - | ≤ 100 ns |
| **Morsetti** | | | | |
| Sezione conduttori | Cavo flessibile | 2,5 ... 25 mm² | | |
| | Cavo rigido | 2,5 ... 35 mm² | | |
| **Dispositivo di protezione** | | | | |
| Max. fusibile di protezione, secondo IEC 61643-1 | in derivazione (gL/gG) | 315 A | | |
| | collegamento a V (gL/gG) | 125 A | | |
| Resistenza al cortocircuito | con max. fusibile | 25 kA | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | |
| Grado di protezione | | IP20, con conduttori connessi | | |
| Temperatura d'esercizio | | -40 ... +80 °C | | |
| **Segnalazione** | | | | |
| Segnalazione di funzionamento/intervento | | Sì | | |

# SPD combinati di Tipo 1 / Tipo 2

| | per sistemi TN-C | per sistemi TN-S e TT | |
|---|---|---|---|
| **Percorsi di protezione** | L-PEN | L-N, L-PE e N-PE | L-N, L-PE e N-PE |
| **Tensione nominale $U_n$** | 240/415 V c.a. | 240 V c.a. | 240/415 V c.a. |
| **Tensione massima continuativa $U_c$** | 335 V c.a. | 335 V c.a. | 335 V c.a. |
| |  |  |  |
| **Tipo di collegamento** | **u.m.** | | | |
| Con segnalazione remota | | | | |
| 3P (3+0) | 3 | **5SD7413-3** | - | - |
| 4P (3+1) | 4 | - | - | **5SD7414-3** |
| Senza segnalazione remota | | | | |
| 2P (1+1) | 2 | - | **5SD7412-2** | - |
| 3P (3+0) | 3 | **5SD7413-2** | - | - |
| 4P (3+1) | 4 | - | - | **5SD7414-2** |
| Cartucce di ricambio | | | | |
| Tipo 1/2 L-N, L-PEN | | **5SD7418-3** | **5SD7418-3** | **5SD7418-3** |
| Tipo 1/2 N-PE | | - | **5SD7418-2** | **5SD7418-2** |

5

## Dati tecnici

| | | **5SD7412-2 5SD7412-3** | **5SD7413-2 5SD7413-3** | **5SD7414-2 5SD7414-3** |
|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 61643-11; CEI EN 61643-11 | | |
| Approvazioni | | KEMA | | |
| **Tensione** | | | | |
| Livello di Protezione $U_p$ | L-N e L-PEN | ≤ 1,20 kV | | |
| | L-PE | | | ≤ 2,0 kV |
| | N-PE | ≤ 1,70 kV | - | ≤ 1,70 kV |
| **Corrente** | | | | |
| Corrente impulsiva di scarica $I_{imp}$ (10/350 µs) | L-N e L-PEN | 12,5 kA | | |
| | N-PE | 50 kA | - | 50 kA |
| Corrente nominale di scarica $I_n$ (8/20 µs) | L-N e L-PEN | 12,5 kA | | |
| | N-PE | 50 kA | - | |
| Capacità di estinzione della corrente di scarica susseguente $I_{max.}$ (c.a.) | L-N | 12,5 kA | 50 kA | |
| | N-PE | 50 kA | - | 50 kA |
| **Funzionalità** | | | | |
| Tempo di intervento $t_A$ | L-N e L-PEN | ≤ 25 ns | | |
| | L-N e N-PE | ≤ 100 ns | - | ≤ 100 ns |
| **Morsetti** | | | | |
| Sezione conduttori | Cavo flessibile | 1,5 ... 25 mm² | | |
| | Cavo rigido | 1,5 ... 35 mm² | - | |
| **Dispositivo di protezione** | | | | |
| Max. fusibile di protezione, secondo IEC 61643-1 | in derivazione (gL/gG) | 160 A | | |
| | collegamento a V (gL/gG) | 80 A | | |
| Resistenza al cortocircuito | con max. fusibile | 25 kA | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | |
| Grado di protezione | | IP20, con conduttori connessi | | |
| Temperatura d'esercizio | | -40 ... +80 °C | | |
| **Segnalazione** | | | | |
| Segnalazione di funzionamento/intervento | | Vedasi dati di ordinazione | | |

# SPD Tipo 2

| | per sistemi TN e TT | | per sistemi TN-C e IT | per sistemi TN-C | per sistemi TN-S e TT |
|---|---|---|---|---|---|
| **Percorsi di protezione** | N-PE | L-PEN e L-N | L-PEN e L-N | L-N, L-PE e N-PE | L-N, L-PE e N-PE |
| **Tensione nominale $U_n$** | 240/415 V c.a. | 240/415 V c.a. | 400/690 V c.a. | 240 V c.a. | 240/415 V c.a. |
| **Tensione massima continuativa $U_c$** | 260 V c.a. | 350 V c.a. | 800 V c.a. | 350 V c.a. | 350 V c.a. (L-N, L-PE)<br>264 V c.a. (N-PE) |
| |  |  |  |  |  |

| Tipo di collegamento | u.m. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con segnalazione remota | | | | | | |
| 1P (1+0) | 1 | - | **5SD7461-1** | - | - | - |
| | 2 | - | - | **5SD7481-1** | - | - |
| 3P (3+0) | 3 | - | - | - | **5SD7463-1** | - |
| 4P (3+1) | 4 | - | - | - | - | **5SD7464-1** |
| Senza segnalazione remota | | | | | | |
| 1P (1+0) | 1 | **5SD7481-0** | **5SD7461-0** | - | - | - |
| 3P (3+0) | 3 | - | - | - | **5SD7463-0** | - |
| 4P (3+1) | 4 | - | - | - | - | **5SD7464-0** |
| Cartucce di ricambio | | | | | | |
| Tipo 2 L-N, L-PEN | | - | **5SD7468-1** | **5SD7488-2** | **5SD7468-1** | **5SD7468-1** |
| Tipo 2 N-PE | | **5SD7488-0** | - | **5SD7488-4** | - | **5SD7488-0** |

5

## Dati tecnici

| | | 5SD7481-0 | 5SD7461-0<br>5SD7461-1 | 5SD7463-0<br>5SD7463-1 | 5SD7464-0<br>5SD7464-1 | 5SD7481-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 61 643-11 | | | | |
| Approvazioni | | KEMA | - | | | |
| **Tensione** | | | | | | |
| Livello di Protezione $U_p$ | L-N e L-PEN | - | ≤ 1,50 kV | ≤ 1,60 kV | ≤ 5 kV | ≤ 1,60 kV |
| | L-PE | - | ≤ 1,90 kV | | - | ≤ 1,90 kV |
| | N-PE | ≤ 1,50 kV | - | ≤ 1,50 kV | - | ≤ 1,50 kV |
| **Corrente** | | | | | | |
| Corrente impulsiva di scarica $I_{max.}$ (8/20 µs) | L-N | - | 40 kA | | | 30 kA |
| | N-PE | 40 kA | - | | | 40 kA |
| Corrente nominale di scarica $I_n$ (8/20 µs) | L-N e L-PEN | - | 20 kA | | | 15 kA |
| | N-PE | 20 kA | - | | 20 kA | - |
| **Funzionalità** | | | | | | |
| Tempo di intervento $t_A$ | L-N e L-PEN | - | ≤ 25 ns | ≤ 100 ns | ≤ 25 ns | ≤ 100 ns |
| | L-N e N-PE | ≤ 100 ns | - | | ≤ 100 ns | - |
| **Morsetti** | | | | | | |
| Sezione conduttori | Cavo flessibile | 1,5 ... 25 mm² | | | | |
| | Cavo rigido | 1,5 ... 35 mm² | | | | |
| **Dispositivo di protezione** | | | | | | |
| Max. fusibile di protezione, secondo IEC 61643-1 | in derivazione (gL/gG) | - | 125 A | | 125 A | 100 A |
| | collegamento a V (gL/gG) | - | 80 A | | | |
| Resistenza al cortocircuito | con max. fusibile | 25 kA | | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | |
| Grado di protezione | | IP20, con conduttori connessi | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | -40 ... +80 °C | | | | |
| **Segnalazione** | | | | | | |
| Segnalazione di funzionamento/intervento | | Vedasi dati di ordinazione | | | | |

# SPD Tipo 2 compatti

| | per sistemi TN-S e TT | |
|---|---|---|
| **Percorsi di protezione** | L-N e N-PE | L-N e N-PE |
| **Tensione nominale $U_n$** | 240 V c.a. | 240/415 V c.a. |
| **Tensione massima continuativa $U_c$: L-N, L-PEN** | 350 V c.a. | 350 V c.a. |
| **Tensione massima continuativa $U_c$: N-PE** | 264 V c.a. | 264 V c.a. |
| |  |  |

| **Tipo di collegamento** | **u.m.** | | |
|---|---|---|---|
| Con segnalazione remota | | | |
| 2P (1+1) | 1 1/3 (24 mm) | **5SD7422-1** | - |
| 4P (3+1) | 2 2/3 (48 mm) | - | **5SD7424-1** |
| Senza segnalazione remota | | | |
| 2P (1+1) | 1 1/3 (24 mm) | **5SD7422-0** | - |
| 4P (3+1) | 2 2/3 (48 mm) | - | **5SD7424-0** |
| Cartucce di ricambio | | | |
| Tipo 2 L-N | | **5SD7428-1** | **5SD7428-1** |
| Tipo 2 N-PE | | **5SD7428-0** | **5SD7428-0** |

5

## Dati tecnici

| | | **5SD7422-0<br>5SD7422-1** | **5SD7424-0<br>5SD7424-1** |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 61643-11; CEI EN 61643-11 | |
| Approvazioni | | KEMA, UL/cUL | |
| **Tensione** | | | |
| Livello di Protezione $U_p$ | L-N e L-PEN | ≤ 1,50 kV | |
| | L-PE | ≤ 1,90 kV | |
| | N-PE | ≤ 1,50 kV | |
| **Corrente** | | | |
| Corrente nominale di scarica $I_n$ (8/20 µs) | L-N e L-PEN | 20 kA | |
| | N-PE | 20 kA | |
| Max. corrente di scarica $I_{max.}$ (8/20 µs) | L-N | 40 kA | |
| | N-PE | 40 kA | |
| **Funzionalità** | | | |
| Tempo di intervento $t_A$ | L-N e L-PEN | ≤ 25 ns | |
| | L-N e N-PE | ≤ 100 ns | |
| **Morsetti** | | | |
| Sezione conduttori | Cavo flessibile | 2,5 ... 16 mm² | |
| | Cavo rigido | 2,5 ... 25 mm² | |
| **Dispositivo di protezione** | | | |
| Max. fusibile di protezione, secondo IEC 61643-1 | in derivazione (gL/gG) | 315 A | |
| | collegamento a V (gL/gG) | 63 A | |
| Resistenza al cortocircuito | con max. fusibile | 25 kA | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Grado di protezione | | IP20, con conduttori connessi | |
| Temperatura d'esercizio | | -40 ... +80 °C | |
| **Segnalazione** | | | |
| Segnalazione di funzionamento/intervento | | Vedasi dati di ordinazione | |

# SPD Tipo 3

| | per sistemi TN-C, TN-S e TT | | |
|---|---|---|---|
| **Percorsi di protezione** | L-N, L-PE, N-PE, (L+)-(L-) e (L+/L-)-PE | L-N, L-PE, N-PE, (L+)-(L-) e (L+/L-)-PE | L-N, L-PE, N-PE, (L+)-(L-) e (L+/L-)-PE |
| **Tensione nominale $U_n$** | 24 V c.a. | 120 V c.a. | 230 V c.a. |
| **Tensione massima continuativa $U_c$** | 34 V c.a. | 150 V c.a. | 264 V c.a. |
| |  |  |  |

| **Tipo di collegamento** | **u.m.** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Con segnalazione remota | | | | |
| 2P (1+0) | 1 | **5SD7432-5** | **5SD7435-6** | **5SD7435-7** |
| Cartucce di ricambio | | | | |
| | | Cartucce non estraibili per tutte le esecuzioni | | |

## Dati tecnici

| | | **5SD7432-5** | **5SD7432-6** | **5SD7432-7** |
|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 61643-11; CEI EN 61643-11 | | |
| Approvazioni | | KEMA/UR | KEMA/UL | KEMA/UR |
| **Tensione** | | | | |
| Livello di Protezione $U_p$ | L-N e L-PE e N-PE | ≤ 200/≤ 600 V | ≤ 750/≤ 850 V | ≤ 1250/≤ 1400 V |
| **Corrente** | | | | |
| Corrente nominale $I_L$ (a 30 °C) | | 26 A | | |
| Corrente nominale di scarica $I_n$ (8/20 µs) | | 1 kA | 5 kA | |
| Tensione a impulso combinato $U_{open\ collector}$ | | 2 kV | 6 kV | |
| **Funzionalità** | | | | |
| Tempo di intervento $t_A$ | | ≤ 100 ns | | |
| **Morsetti** | | | | |
| Sezione conduttori | Cavo flessibile | 0,2 ... 2,5 mm² | | |
| | Cavo rigido | 0,2 ... 4 mm² | | |
| **Dispositivo di protezione** | | | | |
| Max. fusibile di protezione | (gG/B/C) | 25 A | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | |
| Grado di protezione | | IP20, con conduttori connessi | | |
| Temperatura d'esercizio | | -40 ... +80 °C | | |
| **Segnalazione** | | | | |
| Segnalazione di funzionamento/intervento | | Sì | | |

# SPD Tipo 1 / Tipo 2 con fusibile integrato

| | per sistemi TN-C, TN-S e TT |
|---|---|
| **Percorsi di protezione** | L-N e N-PE |
| **Tensione nominale $U_n$** | 230 V c.a. |
| **Tensione massima continuativa $U_c$ : L-N, L-PEN** | 255 V c.a. |



| **Tipo di collegamento** | **u.m.** | |
|---|---|---|
| Con segnalazione remota | | |
| 1P (1+0) | 2 | **5SD7441-1KF00** |
| Sbarrette unipolari di collegamento | | |
| Tripolare | | **5SD7490-6** |
| Quadripolare | | **5SD7490-7** |

## Dati tecnici

| | | **5SD7441-1KF00** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 61 643-11 |
| Approvazioni | | KEMA |
| **Tensione** | | |
| Livello di protezione $U_p$ | L-N e L-N/PE | ≤ 1,50 kV |
| **Corrente** | | |
| Corrente impulsiva di scarica $I_{imp}$ (10/350 µs) | L-N e L-N/PE | 25 kA |
| Corrente nominale di scarica $I_n$ (8/20 µs) | L-N e L-N/PE | 25 kA |
| Capacità di estinzione della corrente di scarica susseguente $I_{fi}$ (AC) | L-N e L-N/PE | 50 kA |
| **Funzionalità** | | |
| Tempo d'intervento $T_a$ | L-N e L-N/PE | ≤ 100 ns |
| **Morsetti** | | |
| Sezione conduttori | cavo flessibile | 25 mm² |
| | cavo rigido | 35 mm² |
| **Dispositivo di protezione** | | |
| Max. fusibile di protezione secondo CEI EN 61 643-11 | in derivazione (gG) | Non necessario perché è integrato un fusibile coordinato di back-up nel dispositivo |
| Resistenza al cortocircuito $I_{sccr}$ | | 50 kA |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Grado di protezione | | IP20, con conduttori connessi |
| Temperatura d'esercizio | | -40 ... + 80 °C |
| **Segnalazione** | | |
| Segnalazione di funzionamento/intervento | | Sì |

# SPD combinato impianti eolici Tipo 1 / Tipo 2

| | per sistemi TN-C e IT |
|---|---|
| **Percorsi di protezione** | L-PE |
| **Tensione nominale $U_n$** | 690 V c.a. |
| **Tensione massima continuativa $U_c$: L-N, L-PEN** | 800 V c.a. |




| Tipo di collegamento | u.m. | |
|---|---|---|
| Con segnalazione remota | | |
| 1P (1+0) | Non previsto per installazione su guida DIN | **5SD7411-2** |

## Dati tecnici

| | | 5SD7411-2 |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 61 643-11 |
| Approvazioni | | - |
| **Tensione** | | |
| Livello di protezione $U_p$ | L-N e L-PEN | ≤ 4,50 kV |
| **Corrente** | | |
| Corrente impulsiva di scarica $I_{imp}$ (10/350 µs) | L-N and L-PEN | 35 kA |
| Corrente massima di scarica $I_{max}$ (8/20 µs) | L-N e L-N/PE | 100 kA |
| Corrente nominale di scarica $I_n$ (8/20 µs) | L-N e L-N/PE | 35 kA |
| **Funzionalità** | | |
| Tempo d'intervento $T_a$ | L-N e L-PEN | ≤ 100 ns |
| **Morsetti** | | |
| Sezione conduttori | cavo flessibile | 16 ... 50 mm² |
| | cavo rigido | 16 ... 50 mm² |
| **Dispositivo di protezione** | | |
| Max. fusibile di protezione secondo CEI EN 61 643-11 | in derivazione (gG) | 400 A |
| | collegamento a "V" (gG) | 125 A |
| Resistenza al cortocircuito $I_{sccr}$ | | 50 kA |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Grado di protezione | | IP20, con conduttori connessi |
| Temperatura d'esercizio | | -40 ... + 80 °C |
| **Segnalazione** | | |
| Segnalazione di funzionamento/intervento | | Sì |

# SPD per impianti fotovoltaici combinati di Tipo 1 / Tipo 2 e Tipo 2

| | per sistemi fotovoltaici | | |
|---|---|---|---|
| **Classe di prova** | Tipo 1 / Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| **Percorsi di protezione** | (L+) – (L–); (L+) – PE; (L–) – PE | (L+) – (L–); (L+) – PE; (L–) – PE | (L+) – (L–); (L+) – PE; (L–) – PE |
| **Tensione nominale $U_n$** | - | - | - |
| **Tensione massima continuativa $U_c$** | 1000 V c.c. | 1000 V c.c. | 600 V c.c.. |
| |  |  |  |
| **Tipo di collegamento** | **u.m.** | | | |
| Con segnalazione remota | | | | |
| 3P (3+0) | 6 | **5SD7483-6** | **5SD7483-0KK02** | **5SD7483-0KK01** |
| Cartucce di ricambio | | | | |
| Tipo 1 / Tipo 2 | | **5SD7498-3** | - | - |
| Tipo 2 | | - | **5SD7498-4** | **5SD7498-5** |

## Dati tecnici

| | | **5SD7483-6** | **5SD7483-0KK01** | **5SD7483-0KK02** |
|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 61 643-31 | | |
| Approvazioni | | KEMA | | |
| **Tensione** | | | | |
| Livello di protezione $U_p$ | L-N e L-PEN | ≤ 3,50 kV | 3,70 kV | |
| **Corrente** | | | | |
| Corrente impulsiva di scarica $I_{imp}$ (10/350 µs) | L-N e L-PEN | ≤ 5 kA | | |
| Corrente massima di scarica $I_{max}$ (8/20 µs) | | 40 kA | | |
| Corrente nominale di scarica $I_n$ (8/20 µs) | L-N e L-PEN | 15 kA | | |
| **Funzionalità** | | | | |
| Tempo d'intervento $T_a$ | L-N e L-PEN | ≤ 25 ns | | |
| **Morsetti** | | | | |
| Sezione conduttori | cavo flessibile | 1,5 ... 25 mm² | | |
| | cavo rigido | 1,5 ... 35 mm² | | |
| **Dispositivo di protezione** | | | | |
| Max. fusibile di protezione secondo CEI EN 61 643-31 | | - | | |
| Resistenza al cortocircuito | | - | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | |
| Grado di protezione | | IP20, con conduttori connessi | | |
| Temperatura d'esercizio | | -40 ... + 80 °C | | |
| **Segnalazione** | | | | |
| Segnalazione di funzionamento/intervento | | Segnalazione ottica di fine vita cartuccia | | |

5

# SPD di Tipo 2 per sistemi di distribuzione IT, senza neutro, con tensione continuativa > 580 V c.a.

| | per sistemi IT | |
|---|---|---|
| **Percorsi di protezione** | L-PEN e L-PE | L-PEN e L-PE |
| **Tensione nominale $U_n$** | 400/690 V c.a. | 554/960 V c.a. |
| **Tensione massima continuativa $U_c$** | 580 V c.a. | 760 V c.a. |
| |  |  |
| **Tipo di collegamento** | **u.m.** | |
| Con segnalazione remota | | |
| 3P (3+0) | 3 | **5SD7473-1** | **5SD7483-5** |
| Cartucce di ricambio | | |
| Tipo 2 L-N, L-PEN | | **5SD7498-1** | **5SD7488-2** |

5

## Dati tecnici

| | | **5SD7473-1** | **5SD7483-5** |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 61 643-11 | |
| Approvazioni | | - | KEMA |
| **Tensione** | | | |
| Livello di protezione $U_p$ | L-N e L-PEN | ≤ 2,50 kV | 2,90 kV |
| **Corrente** | | | |
| Corrente massima di scarica $I_{imax}$ (8/20 µs) | L-N e L-PEN | 30 kA | |
| Corrente nominale di scarica $I_n$ (8/20 µs) | L-N e L-PEN | 15 kA | |
| **Funzionalità** | | | |
| Tempo d'intervento $T_a$ | L-N e L-PEN | ≤ 25 ns | |
| **Morsetti** | | | |
| Sezione conduttori | cavo flessibile | 1,5 ... 25 mm² | |
| | cavo rigido | 1,5 ... 35 mm² | |
| **Dispositivo di protezione** | | | |
| Max. fusibile di protezione secondo CEI EN 61 643-11 | in derivazione (gG) | 125 A | 100 A |
| | collegamento a "V" (gG) | 80 A | |
| Resistenza al cortocircuito | con max. fusibile | 25 kA | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Grado di protezione | | IP20, con conduttori connessi | |
| Temperatura d'esercizio | | -40 ... + 80 °C | |
| **Segnalazione** | | | |
| Segnalazione di funzionamento/intervento | | Sì | |


# Note

# Comando e Segnalazione



## Comando e segnalazione

Dove si tratta di accendere, spegnere e/o controllare impianti elettrici, potete affidarvi agli apparecchi di comando e segnalazione SENTRON. Per il comando di sistemi di illuminazione, motori o di altri carichi elettrici, per il comando di cicli di controllo o interruttori di emergenza, gli apparecchi di comando SENTRON garantiscono contatti adeguati alle diverse esigenze. Il comando a distanza è possibile attraverso contattori e  relè mentre le lampade di segnalazione consentono di definire la priorità dell'allarme e l'identificazione dei guasti fornendo un valido supporto per l'intervento.
Per soddisfare i più svariati requisiti è disponibile un'ampia gamma di apparecchi: sezionatori, interruttori, relè passo-passo con segnalazione dello stato, pulsanti in colori diversi e con differenti funzioni di comando.



Interruttori di manovra-sezionatori 6/2
Interruttori di comando, deviatori e commutatori 6/6
Elementi ausiliari e sbarre di collegamento 6/8
Sezionatori sottocarico 6/9
Interruttori principali e di emergenza 6/11
Pulsanti 6/14
Lampade di segnalazione 6/16
Contattori 6/18
Relé ausiliari 6/23
Relè passo-passo e relè per tapparelle 6/25
Trasformatori 6/30
Alimentatore 6/32
Prese 2P+T 6/33

# 5TL1


## Interruttori di manovra-sezionatori 5TL1, accessoriabili con CA

**5TL1**
CE
**CEI EN 60947-3**









| Esecuzione | | Colore leva | $I_e$(A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
| **1 polo**<br>230 V c.a.<br>1 u.m. |  | Grigio | 32 | **5TL1132-0** |
| | | | 40 | **5TL1140-0** |
| | | | 63 | **5TL1163-0** |
| | | | 80 | **5TL1180-0** |
| | | | 100 | **5TL1191-0** |
| | | | 125 | **5TL1192-0** |
| | | Rosso | 63 | **5TL1163-1** |
| | | | 100 | **5TL1191-1** |
| **2 poli**<br>400 V c.a.<br>2 u.m. |  | Grigio | 32 | **5TL1232-0** |
| | | | 40 | **5TL1240-0** |
| | | | 63 | **5TL1263-0** |
| | | | 80 | **5TL1280-0** |
| | | | 100 | **5TL1291-0** |
| | | | 125 | **5TL1292-0** |
| | | Rosso | 63 | **5TL1263-1** |
| | | | 100 | **5TL1291-1** |
| **3 poli**<br>400 V c.a.<br>3 u.m. |  | Grigio | 32 | **5TL1332-0** |
| | | | 40 | **5TL1340-0** |
| | | | 63 | **5TL1363-0** |
| | | | 80 | **5TL1380-0** |
| | | | 100 | **5TL1391-0** |
| | | | 125 | **5TL1392-0** |
| | | Rosso | 63 | **5TL1363-1** |
| | | | 100 | **5TL1391-1** |
| **3 poli + N**<br>400 V c.a.<br>4 u.m. |  | Grigio | 32 | **5TL1632-0** |
| | | | 40 | **5TL1640-0** |
| | | | 63 | **5TL1663-0** |
| | | | 80 | **5TL1680-0** |
| | | | 100 | **5TL1691-0** |
| | | | 125 | **5TL1692-0** |
| | | Rosso | 63 | **5TL1663-1** |
| | | | 100 | **5TL1691-1** |
| **4 poli**<br>400 V c.a.<br>4 u.m. |  | Grigio | 32 | **5TL1432-0** |
| | | | 40 | **5TL1440-0** |
| | | | 63 | **5TL1463-0** |
| | | | 80 | **5TL1480-0** |
| | | | 100 | **5TL1491-0** |
| | | | 125 | **5TL1492-0** |

# 5TL1

| Dati tecnici | | 5TL1.32 | 5TL1.40 | 5TL1.63 | 5TL1.80 | 5TL1.91 | 5TL1.92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60947-3 | | | | | |
| Approvazioni | | CEI EN 60669-1 | | | | | |
| **Dati principali** | | | | | | | |
| Corrente nominale d'impego $I_e$ | per via di corrente | 32 A | 40 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A |
| Tensione nominale d'impiego $U_e$ | 1P | 230 V c.a., 24 V c.c. | | | | | |
| | 2P, 3P, 3P+N e 4P | 400 V c.a., 24 V c.c. | | | | | |
| Potenza dissipata nominale $P_v$ | Per polo, max. | 0,7 VA | 0,9 VA | 2,2 VA | 3,5 VA | 5,5 VA | 8,6 VA |
| **Installazione** | | | | | | | |
| Carico minimo | | 24 V ; 300 mA | | | | | |
| Potere di chiusura nominale AC-22A | $\cos\varphi = 0{,}65$ | 96 A | 120 A | 196 A | 240 A | 300 A | 375 A |
| Potere d'apertura nominale AC-22A | $\cos\varphi = 0{,}65$ | 96 A | 120 A | 196 A | 240 A | 300 A | 375 A |
| Resistenza nominale al cortocircuito $I_{cw}$ per via di corrente a $\cos\varphi = 0{,}7$ | fino a 0,2 s | 760 A | 950 A | 1500 A | 2700 A | 3400 A | 3400 A |
| | fino a 0,5 s | 500 A | 630 A | 1000 A | 1650 A | 2100 A | 2100 A |
| | fino a 1 s | 400 A | 500 A | 800 A | 1350 A | 1700 A | 1700 A |
| | fino a 3 s | 280 A | 350 A | 560 A | 800 A | 1000 A | 1000 A |
| Corrente nominale termica $I_{th}$ | | 32 A | 40 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A |
| Durata elettrica/meccanica | numero cicli | 10000 / 20000 | 10000 | 5000 | 2000 | | |
| Potenza nominale comando di carichi ohmici comprensivo dimensionamento in AC-21 | 1 polo | 5 kW | 6,5 kW | 10 kW | 13 kW | 16 kW | 16 kW |
| | 2 poli | 9 kW | 11 kW | 18 kW | 22 kW | 28 kW | 28 kW |
| | 3/4 poli | 15 kW | 15 kW | 30 kW | 39 kW | 48 kW | 48 kW |
| **Sicurezza** | | | | | | | |
| Distanze superficiali | | > 7 mm | | | | | |
| Distanze in aria | contatti aperti | > 7 mm | | | | | |
| | fra i contatti | > 7 mm | | | | | |
| Corrente di cortocircuito condizionata $I_{cm}$ abbinato a fusibili EN 60269 gL/gG, con uguale corrente nominale | | 10 kA | | | | | |
| Resistenza nominale alla tensione impulsiva $U_{imp}$ | | > 5 kV | | | | | |
| **Morsetti di collegamento** | | | | | | | |
| Morsetti di collegamento | ± vite (Prozidriv) | 2 | | | | | |
| | Max. coppia di serraggio | 3,5 Nm | | | | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 1 ... 35 mm² | | | 2,5 ... 50 mm² | | |
| | cavo flessibile con puntalino | 1 ... 35 mm² | | | 2,5 ... 50 mm² | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | –5 ... +40 °C | | | | | |
| Tropicalizzazione con 95 % umidità relativa | secondo EN 50015 | +45 °C | | | | | |


# 5TE2

## Interruttori di manovra-sezionatori 5TE2, accessoriabili con CA, BL, BM e CM

**5TE2**
CE
**CEI EN 60947-3**






| Esecuzione | | u.m. | $I_e$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
| **1 polo** |  | 1 | 40 | **5TE2411-0** |
| 230 V c.a. | | | 63 | **5TE2511-0** |
| **2 poli** |  | 2 | 40 | **5TE2412-0** |
| 400 V c.a. | | | 63 | **5TE2512-0** |
| | | 3 | 125 | **5TE2812-0** |
| **3 poli** |  | 3 | 40 | **5TE2413-0** |
| 400 V c.a. | | | 63 | **5TE2513-0** |
| | | 4,5 | 125 | **5TE2813-0** |
| **4 poli** |  | 4 | 40 | **5TE2414-0** |
| 400 V c.a. | | | 63 | **5TE2514-0** |
| | | 6 | 125 | **5TE2814-0** |

## Dati tecnici

| | | 5TE2.4 | 5TE2.5 | 5TE2.8 |
|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60947-3 | | |
| Approvazioni | | CEI EN 60669-1 | | |
| **Dati principali** | | | | |
| Corrente nominale d'impego $I_e$ | per via di corrente | 40 A | 63 A | 125 A |
| Tensione nominale d'impiego $U_e$ | 1P | 230 V c.a., max 72 V c.c. | | |
| | 2P, 3P e 4P | 400 V c.a., max 72 V c.c. per polo | | |
| Potenza dissipata nominale Pv | Per polo, max. | 3,4 VA | 4,4 VA | 10,9 VA |
| **Installazione** | | | | |
| Carico minimo | | 24 V ; 300 mA | | |
| Potere di chiusura nominale AC-22A | $\cos\varphi = 0{,}65$ | 120 A | 196 A | 375 A |
| Potere d'apertura nominale AC-22A | $\cos\varphi = 0{,}65$ | 120 A | 196 A | 375 A |
| Resistenza nominale al cortocircuito Icw per via di corrente a $\cos\varphi = 0{,}7$ | fino a 0,2 s | 950 A | 1500 A | 3400 A |
| | fino a 0,5 s | 630 A | 1000 A | 2100 A |
| | fino a 1 s | 500 A | 800 A | 1700 A |
| | fino a 3 s | 350 A | 560 A | 1000 A |
| Corrente nominale termica $I_{th}$ | | 32 A | 63 A | 125 A |
| Durata elettrica / meccanica | numero cicli | 10000 / 20000 | 5000 / 20000 | |
| Potenza nominale comando di carichi ohmici comprensivo dimensionamento in AC-21 | 1 polo | 8 kW | 13 kW | – |
| | 2 poli | 14,5 kW | 22,5 kW | 45,5 kW |
| | 3/4 poli | 25 kW | 39 kW | 78 kW |
| **Sicurezza** | | | | |
| Distanze superficiali | | > 7 mm | | |
| Distanze in aria | contatti aperti | > 7 mm | | |
| | fra i contatti | > 7 mm | | |
| Corrente di cortocircuito condizionata $I_{cm}$ abbinato a fusibili EN 60269 gL/gG, con uguale corrente nominale | | 10 kA | | |
| Resistenza nominale alla tensione impulsiva $U_{imp}$ | | > 5 kV | | |
| **Morsetti di collegamento** | | | | |
| Morsetti di collegamento | ± vite (Prozidriv) | 2 | | |
| | Max. coppia di serraggio | 2,5 ... 3 Nm | | 3,5 Nm |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 0,75 ... 35 mm² | | 0,75 ... 50 mm² |
| | cavo flessibile con puntalino | 0,75 ... 25 mm² | | 0,75 ... 35 mm² |
| **Condizioni ambientali** | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | –25 ... +40 °C | | |
| Tropicalizzazione con 95 % umidità relativa | secondo EN 50015 | +45 °C | | |

# 5TE2

## Interruttore di manovra-sezionatore 5TE2 per sistemi fotovoltaici, accessoriabile con CA, BL, BM e CM

| 5TE2 | Esecuzione | | $I_e$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
| CE<br>**CEI EN 60947-3**<br>**CEI EN 60669-1** | **4 poli**<br>1000 V c.c.<br>4 u.m. |  | 63 | **5TE2515-1** |



## Dati tecnici



| | | **5TE2515-1** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60947-3 |
| Approvazioni | | CEI EN 60669-1 |
| **Dati principali** | | |
| Corrente nominale d'impego $I_e$ | | 63 A |
| Tensione nominale d'impiego $U_e$ | 4 poli in serie | 1000 V c.c. |
| Potenza dissipata nominale $P_v$ | per polo, max. | 4,4 W |
| **Installazione** | | |
| Carico minimo | | 24 V ; 300 mA |
| Categoria di utilizzazione | | DC-21B |
| Categoria di sovratensione | fino a 880 V c.c. | II |
| | a 1000 V c.c. | I |
| Durata elettrica / meccanica | numero cicli | 5000 / 10000 |
| **Sicurezza** | | |
| Distanze superficiali | | > 7 mm |
| Distanze in aria | contatti aperti | > 7 mm |
| | fra i contatti | > 7 mm |
| Corrente di cortocircuito condizionata $I_{cm}$ | a 1000 V c.c. | 500 A |
| Resistenza nominale al cortocircuito $I_{cw}$ | a 1000 V c.c. | 760 A |
| Resistenza nominale alla tensione impulsiva $U_{imp}$ | | > 4 kV |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Morsetti di collegamento | ± vite (Prozidriv) | 2 |
| | Max. coppia di serraggio | 2,5 ... 3 Nm |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 0,75 ... 35 mm² |
| | cavo flessibile con puntalino | 0,75 ... 25 mm² |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | –25 ... +40 °C |
| Tropicalizzazione con 95% umidità relativa | secondo EN 50015 | +45 °C |

# 5TE81 e 5TE82

## Interruttori di comando da 20 A e 32 A accessoriabili con CA

**5TE8**
CE
**CEI EN 60947-3**
**CEI EN 60669-1**



| Esecuzione | | $I_e$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| **1NA**<br>230 V c.a.<br>1 u.m. |  | 20<br>32 | **5TE8111**<br>**5TE8211** |
| **2NA**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | 20<br>32 | **5TE8112**<br>**5TE8212** |
| **3NA**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | 20<br>32 | **5TE8113**<br>**5TE8213** |
| **3NA+N**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | 20<br>32 | **5TE8114**[1)]<br>**5TE8214**[1)] |
| **3NA+N+CA**<br>400 V c.a.<br>1,5 u.m. |  | 20<br>32 | **5TE8118**[2)]<br>**5TE8218**[2)] |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **1NA+1NC**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | 20 | **5TE8151** |
| **2NA+2NC**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | 20 | **5TE8152**[1)] |
| **3NA+3NC**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | 20 | **5TE8153**[1)] |

6

## Interruttori di comando da 20 A con lampada di segnalazione 230 V c.a.

**5TE81**
CE
**CEI EN 60947-3**
**CEI EN 60669-1**



| Esecuzione | | $U_e$ (V c.a.) | $I_e$(A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
| **1NA**<br>1 u.m. |  | 230<br>48 | 20<br>20 | **5TE8101**[2)]<br>**5TE8101-3**[2)] |
| **2NA**<br>1 u.m. |  | 400 | 20 | **5TE8102**[2)] |
| **3NA**<br>1 u.m. |  | 400 | 20 | **5TE8113** |
| **3NA+CA**<br>1,5 u.m. |  | 400 | 20 | **5TE8108**[2)] |

## Commutatori 20 A

**5TE81**
CE
**CEI EN 60 947-3**
**CEI EN 60 669-1**



| Esecuzione | | $I_e$(A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| **1 polo**<br>230 V c.a.<br>1 u.m. |  | 20 | **5TE8141**[1)] |
| **2 poli**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | 20 | **5TE8142**[1)] |

[1)] Contatto ausiliario non assemblabile.
[2)] Contatto ausiliario preassemblato (1NA+1NC).

Legenda:
NA = Contatto normalmente aperto.
NC = Contatto normalmente chiuso.

# 5TE81 e 5TE82

## Deviatori 20 A

**5TE81**

CE

**CEI EN 60947-3**

**CEI EN 60669-1**



| Esecuzione | | $I_e$(A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| **1 polo**<br>230 V c.a.<br>1 u.m. |  | 20 | **5TE8161**[1] |
| **2 poli**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | 20 | **5TE8162**[1] |

[1] Contatto ausiliario non assemblabile.

Legenda:
NA = Contatto normalmente aperto.
NC = Contatto normalmente chiuso.


## Dati tecnici

| | | 5TE81 | 5TE82 |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60947-3 | |
| Approvazioni | | CEI EN 60669-1 | |
| **Dati principali** | | | |
| Corrente nominale d'impego $I_e$ | per via di corrente | 20 A | 32 A |
| Tensione nominale d'impiego $U_e$ | 1P | 230 V c.a. | |
| | 2P, 3P e 4P | 400 V c.a. | |
| Potenza dissipata nominale $P_v$ | Per polo, max. | 0,7 VA | |
| **Installazione** | | | |
| Carico minimo | | 10 V ; 300 mA | |
| Potere di chiusura nominale AC-22A | cosφ = 0,65 | 60 A | 96 A |
| Potere d'apertura nominale AC-22A | cosφ = 0,65 | 60 A | 96 A |
| Resistenza nominale al cortocircuito Icw per via di corrente a cosφ = 0,7 | fino a 0,2 s | 650 A | 1000 A |
| | fino a 0,5 s | 400 A | 630 A |
| | fino a 1 s | 290 A | 450 A |
| | fino a 3 s | 170 A | 260 A |
| Corrente nominale termica $I_{th}$ | | 20 A | 32 A |
| Durata elettrica / meccanica | numero cicli | 10000 / 25000 | |
| **Sicurezza** | | | |
| Distanze superficiali | | > 7 mm | |
| Distanze in aria | contatti aperti | 2 x > 2 mm | |
| | fra i contatti | > 7 mm | |
| Corrente di cortocircuito condizionata $I_{cm}$<br>abbinato a fusibili EN 60269 gL/gG, con uguale corrente nominale | | 10 kA | |
| Resistenza nominale alla tensione impulsiva $U_{imp}$ | | > 5 kV | |
| **Morsetti di collegamento** | | | |
| Morsetti di collegamento | ± vite (Prozidriv) | 1 | |
| | Max. coppia di serraggio | 1,2 Nm | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 1,5 ... 6 mm² | |
| | cavo flessibile con puntalino | 1 ... 6 mm² | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura d'esercizio | | -5 ... +40 °C | |
| Tropicalizzazione con 95% umidità relativa | secondo EN 50015 | +45 °C | |


# 5ST30, 5TE91 e 5ST21

## Abbinamenti degli Interruttori di manovra-sezionatori 5TE2 e 5TL1

**Interruttori di manovra-sezionatori 5TE2**




**Interruttori di manovra-sezionatori 5TL1**




**L'accessoriabilità degli interruttori è garantita, secondo gli schemi a lato riportati, anche quando non è presente il comando motorizzato (CM).**

**CA =** Contatto Ausiliario **CM =** Comando Motorizzato **BM =** Bobina di Minima tensione **BL =** Bobina a Lancio di corrente

## Elementi ausiliari

**5ST30**



| Serie Sezionatori | Contatto ausiliario CA (0,5 u.m.) | | | Bobina a lancio di corrente BL (1 u.m.) | | Bobina di minima tensione BM (1 u.m.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5TE2** | **5ST3010** | **5ST3013**[1] | 1NA+1NC | **5ST3030** | 110 Vc.c./110÷415 V c.a. | **5ST3043** | **5ST3040**[2] | 230 V c.a. |
| | **5ST3011** | **5ST3014**[1] | 2NA | **5ST3031** | 24÷48 V c.a./c.c. | **5ST3044** | **5ST3041**[2] | 110 V c.c. |
| | **5ST3012** | **5ST3015**[1] | 2NC | | | **5ST3045** | **5ST3042**[2] | 24 V c.c. |
| | **5ST3063** | | Wireless | | | | | |
| **5TL1** | **5ST3010** | **5ST3013**[1] | 1NA+1NC | | | | | |
| | **5ST3011** | **5ST3014**[1] | 2NA | | | | | |
| | **5ST3012** | **5ST3015**[1] | 2NC | | | | | |
| | **5ST3063** | | Wireless | | | | | |

Dati tecnici completi: vedi Capitolo 5.
[1] Per bassa potenza 1 mA, 5 V c.c., fino a 50 mA, 30 V c.c. (esempio PLC).
[2] Esecuzione con contatti anticipati secondo CEI EN 60 204-3.

## Connettori di fase e neutro 5TL1

**5TL19**



| Descrizione | $I_n$ (A) | $U_e$ (V c.a.) | Sez. cond. (mm) | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Connettore di fase | 125 | 230 | 50 | 1 | **5TL1192-4** |
| Connettore di neutro | 125 | 230 | 50 | 1 | **5TL1192-3** |

## Sbarre di collegamento (per 5TE81 e 5TE82)





| Esecuzione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Monofase (unipolare) da 12 u.m., fino a 32 A, 6 mm² | **5TE9100** |
| Bifase (bipolare) da 12 u.m., fino a 32 A, 6 mm² | **5TE9101** |

## Accessori (per sbarre 5TE91) 5TE91 e 5ST21





| Descrizione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Copertura terminale per sbarre di collegamento 5TE9 | **5TE9102** |
| Morsetto a scatto per guida DIN | **5ST2112** |

# 3KD0

## Sezionatori sottocarico 3KD0, esecuzione standard, completi

**3KD0**
CE
**CEI EN 60947-3**



| Grandezza | $I_n$ (A) | 3 Poli | 4 Poli |
|---|---|---|---|
| 01 | 16 | **3KD0132-2KG20-3** | **3KD0142-2KG20-3** |
| | 32 | **3KD0232-2KG20-3** | **3KD0242-2KG20-3** |
| | 63 | **3KD0332-2KG20-3** | – |
| 02 | 63 | **3KD0332-2LG20-3** | **3KD0342-2LG20-3** |
| | 80 | **3KD0432-2LG20-3** | **3KD0442-2LG20-3** |
| | 100 | **3KD0532-2LG20-3** | **3KD0542-2LG20-3** |
| | 125 | **3KD0632-2LG20-3** | **3KD0642-2LG20-3** |

## Sezionatori sottocarico 3KD0, esecuzione emergenza, completi


**3KD0**
CE
**CEI EN 60947-3**



| Grandezza | $I_n$ (A) | 3 Poli | 4 Poli |
|---|---|---|---|
| 01 | 16 | **3KD0133-2KG20-3** | **3KD0143-2KG20-3** |
| | 32 | **3KD0233-2KG20-3** | **3KD0243-2KG20-3** |
| | 63 | **3KD0333-2KG20-3** | – |
| 02 | 63 | **3KD0333-2LG20-3** | **3KD0343-2LG20-3** |
| | 80 | **3KD0433-2LG20-3** | **3KD0443-2LG20-3** |
| | 100 | **3KD0533-2LG20-3** | **3KD0543-2LG20-3** |
| | 125 | **3KD0633-2LG20-3** | **3KD0643-2LG20-3** |

## Sezionatori sottocarico 3KD0, esecuzione standard, senza elemento di comando


**3KD0**
CE
**CEI EN 60947-3**




| Grandezza | $I_n$ (A) | 3 Poli | 4 Poli |
|---|---|---|---|
| 01 | 16 | **3KD0130-2KG20-3** | **3KD0140-2KG20-3** |
| | 32 | **3KD0230-2KG20-3** | **3KD0240-2KG20-3** |
| | 63 | **3KD0330-2KG20-3** | - |
| 02 | 63 | **3KD0330-2LG20-3** | **3KD0340-2LG20-3** |
| | 80 | **3KD0430-2LG20-3** | **3KD0440-2LG20-3** |
| | 100 | **3KD0530-2LG20-3** | **3KD0540-2LG20-3** |
| | 125 | **3KD0630-2LG20-3** | **3KD0640-2LG20-3** |

## Maniglie per 3KD0

**3KD9**
CE





| | | Colore della maniglia | Poli | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
| **Comando diretto per Gr. 01** | finestratura 45mm | Grigio | 3 | **3KD9011-0C** |
| | | Giallo/Rosso | 3 | **3KD9011-8C** |
| | | Grigio | 4 | **3KD9011-0D** |
| | | Giallo/Rosso | 4 | **3KD9011-8D** |
| **Comando rinviato blocco porta per 3KD0 senza elemento di comando** | Con tolleranza e blocco porta | Grigio | | **8UD1171-1AD21** |
| | | Giallo/Rosso | | **8UD1171-1AD25** |
| | Senza tolleranza | Grigio | | **3KD9001-5** |
| | | Giallo/Rosso | | **3KD9001-6** |

6

# 3KD0

## Accessori 3KD9 per sezionatori 3KD0

**3KD9**



| Accessorio | Compatibile con grandezza | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| **Polo di Neutro** | 01 | **3KD9015-2** |
| (sezionato) | 02 | **3KD9025-2** |
| **Polo di Neutro/PE** | 01 | **3KD9016-8** |
| (passante) | 02 | **3KD9026-8** |
| **Contatti Ausiliari 1NA+1NC** | | |
| standard | 01 - 02 | **3KD9003-2** |
| per elettronica | 01 - 02 | **3KD9003-4** |

## Ricambi 3KD9 per sezionatori 3KD0

**3KD9**





| Ricambio | Compatibile con grandezza | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Albero di prolunga 600 mm | | **3KD9002-1** |
| Supporto | | **8UD1900-0FA00** |
| Calotte | | |
| Singolo polo (4 pezzi) | 01 | **3KD9014-1B** |
| | 02 | **3KD9024-1B** |
| Tripolare (4 pezzi) | 01 | **3KD9014-3B** |

6

## Dati tecnici

| | | 3KD01..-.K | 3KD02..-.K | 3KD03..-.K | 3KD03..-.L | 3KD04..-.L | 3KD05..-.L | 3KD06..-.L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60947-3 | | | | | | |
| **Dati principali** | | | | | | | | |
| Corrente nominale d'impego $I_e$ | | 16 A | 32 A | 63 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A |
| Tensione nominale d'impiego $U_e$ | | 690 V c.a. | | 415 V c.a. | 690 V c.a. | | | |
| Tensione di isolamento | | 750 V c.a. | | | | | | |
| Frequenza nominale | | 50 ... 60 Hz | | | | | | |
| **Installazione** | | | | | | | | |
| Corrente nominale termica $I_{th}$ | | 16 A | 32 A | 63 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A |
| Durata in numero cicli | Meccanica | 100000 | | | | | | |
| | A23-A a 690 V | 6000 | | | | | | |
| Corrente Nominale di esercizio $I_e$ | AC-21A/AC21B a 400V | 16 A | 32 A | 63 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A |
| | AC-21A/AC21B a 690V | 16 A | 32 A | - | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A |
| | AC-22A/AC22B a 400V | 16 A | 32 A | 63 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A |
| | AC-22A/AC22B a 690V | 16 A | 32 A | - | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A |
| | AC-23A/AC23B a 400V | 16 A | 32 A | 63 A | 63 A | 75 A | 80 A | 90 A |
| | AC-23A/AC23B a 690V | 14 A | 17 A | - | 22 A | 30 A | 35 A | 39 A |
| Potere di manovra di motori | AC-23A/AC23B a 400V | 7,5 kW | 15 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW |
| | AC-23A/AC23B a 690V | 11 kW | 15 kW | - | 18,5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW |
| **Coordinamento** | | | | | | | | |
| Corrente nominale di breve durata $I_{cw}$ | a 690 V (1 s) | 1,26 kA | | | 2,5 kA | | | |
| Corrente di cortocircuito condizionata $I_{cm}$ abbinato a fusibili EN 60269 gL/gG, con uguale corrente nominale | a 400/415 V | 50kA | | | | | | |
| | a 690 V | 50 kA | | | | | | 20 kA |
| **Morsetti di collegamento** | | | | | | | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 2,5 ... 35 mm² | | | 4 ... 50 mm² | | | |
| | cavo flessibile con puntalino | 2,5 ... 16 mm² | | | 4 ... 35 mm² | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | –5 ... +40 °C | | | | | | |
| Temperatura di stoccaggio | | -25 ... +55 °C | | | | | | |

# 3LD3

## Interruttori principali e di emergenza 3LD3, fissaggio su piastra di fondo o guida DIN


**3LD3**
CE
**CEI EN 60947-3**



| Esecuzione | $I_e$ (A) | Nero | Emergenza |
|---|---|---|---|
| 3 poli | 16 | **3LD3030-0TK11** | **3LD3030-0TK13** |
| | 25 | **3LD3130-0TK11** | **3LD3130-0TK13** |
| | 32 | **3LD3230-0TK11** | **3LD3230-0TK13** |
| | 40 | **3LD3330-0TK11** | **3LD3330-0TK13** |
| | 63 | **3LD3430-0TK11** | **3LD3430-0TK13** |
| 3 poli + N | 16 | **3LD3030-0TL11** | **3LD3030-0TL13** |
| | 25 | **3LD3130-0TL11** | **3LD3130-0TL13** |
| | 32 | **3LD3230-0TL11** | **3LD3230-0TL13** |
| | 40 | **3LD3330-0TL11** | **3LD3330-0TL13** |
| | 63 | **3LD3430-0TL11** | **3LD3430-0TL13** |

## Interruttori principali e di emergenza 3LD3, comando rinviato blocco porta, mostrina 66x66, max 3 lucchetti


**3LD3**
CE
**CEI EN 60947-3**



| Esecuzione | $I_e$ (A) | Nero | Emergenza |
|---|---|---|---|
| 3 poli | 16 | **3LD3048-0TK51** | **3LD3048-0TK53** |
| | 25 | **3LD3148-0TK51** | **3LD3148-0TK53** |
| | 32 | **3LD3248-0TK51** | **3LD3248-0TK53** |
| | 40 | **3LD3348-0TK51** | **3LD3348-0TK53** |
| | 63 | **3LD3448-0TK51** | **3LD3448-0TK53** |
| 3 poli + N | 16 | **3LD3048-0TL51** | **3LD3048-0TL53** |
| | 25 | **3LD3148-0TL51** | **3LD3148-0TL53** |
| | 32 | **3LD3248-0TL51** | **3LD3248-0TL53** |
| | 40 | **3LD3348-0TL51** | **3LD3348-0TL53** |
| | 63 | **3LD3448-0TL51** | **3LD3448-0TL53** |

## Interruttori principali e di emergenza 3LD3, comando rinviato blocco porta, mostrina 48x48, max 2 lucchetti

**3LD3**
CE
**CEI EN 60947-3**




| Esecuzione | $I_e$ (A) | Nero | Emergenza |
|---|---|---|---|
| 3 poli | 16 | **3LD3040-0TK11** | **3LD3040-0TK13** |
| | 25 | **3LD3140-0TK11** | **3LD3140-0TK13** |
| | 32 | **3LD3240-0TK11** | **3LD3240-0TK13** |
| | 40 | **3LD3340-0TK11** | **3LD3340-0TK13** |
| | 63 | **3LD3440-0TK11** | **3LD3440-0TK13** |
| 3 poli + N | 16 | **3LD3040-0TL11** | **3LD3040-0TL13** |
| | 25 | **3LD3140-0TL11** | **3LD3140-0TL13** |
| | 32 | **3LD3240-0TL11** | **3LD3240-0TL13** |
| | 40 | **3LD3340-0TL11** | **3LD3340-0TL13** |
| | 63 | **3LD3440-0TL11** | **3LD3440-0TL13** |

# 3LD3

## Interruttori principali e di emergenza 3LD3, fissaggio frontale, mostrina 66x66, max 3 lucchetti


**3LD3**
CE
**CEI EN 60947-3**



| Esecuzione | $I_e$ (A) | Nero | Emergenza |
|---|---|---|---|
| 3 poli | 16 | **3LD3054-0TK51** | **3LD3054-0TK53** |
| | 25 | **3LD3154-0TK51** | **3LD3154-0TK53** |
| | 32 | **3LD3254-0TK51** | **3LD3254-0TK53** |
| | 40 | **3LD3354-0TK51** | **3LD3354-0TK53** |
| | 63 | **3LD3454-0TK51** | **3LD3454-0TK53** |
| 3 poli + N | 16 | **3LD3054-0TL51** | **3LD3054-0TL53** |
| | 25 | **3LD3154-0TL51** | **3LD3154-0TL53** |
| | 32 | **3LD3254-0TL51** | **3LD3254-0TL53** |
| | 40 | **3LD3354-0TL51** | **3LD3354-0TL53** |
| | 63 | **3LD3454-0TL51** | **3LD3454-0TL53** |

## Interruttori principali e di emergenza 3LD3, fissaggio frontale, mostrina 48x48, max 2 lucchetti

**3LD3**
CE
**CEI EN 60947-3**




| Esecuzione | $I_e$ (A) | Nero | Emergenza |
|---|---|---|---|
| 3 poli | 16 | **3LD3050-0TK11** | **3LD3050-0TK13** |
| | 25 | **3LD3150-0TK11** | **3LD3150-0TK13** |
| | 32 | **3LD3250-0TK11** | **3LD3250-0TK13** |
| | 40 | **3LD3350-0TK11** | **3LD3350-0TK13** |
| | 63 | **3LD3450-0TK11** | **3LD3450-0TK13** |
| 3 poli + N | 16 | **3LD3050-0TL11** | **3LD3050-0TL13** |
| | 25 | **3LD3150-0TL11** | **3LD3150-0TL13** |
| | 32 | **3LD3250-0TL11** | **3LD3250-0TL13** |
| | 40 | **3LD3350-0TL11** | **3LD3350-0TL13** |
| | 63 | **3LD3450-0TL11** | **3LD3450-0TL13** |

## Accessori

**3LD9**
CE





| Accessorio | Esecuzione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| **Polo di Neutro** (sezionato) | • Fissaggio frontale | **3LD9340-0B** |
| | • Fissaggio su guida DIN | **3LD9340-0C** |
| **Polo di Neutro** (passante) | • Fissaggio frontale | **3LD9340-2B** |
| | • Fissaggio su guida DIN | **3LD9340-2C** |
| **Morsetto PE** (passante) | • Fissaggio frontale | **3LD9340-3B** |
| | • Fissaggio su guida DIN | **3LD9340-3C** |
| **Contatti ausiliari** | • 1NA + 1NC, fissaggio frontale | **3LD9340-6B** |
| | • 1NA + 1NC, fissaggio su guida DIN | **3LD9340-6C** |
| **Calotte copri morsetti** | per 3 poli | **3LD9341-0A** |
| | per singolo polo | **3LD9341-2A** |

# 3LD3

| Dati tecnici | | 3LD30 | 3LD31 | 3LD32 | 3LD33 | 3LD34 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60947-3 | | | | |
| **Dati principali** | | | | | | |
| Corrente nominale d'impego $I_e$ | | 16 A | 25 A | 32 A | 40 A | 63 A |
| Tensione nominale d'impiego $U_e$ | | 690 V c.a. | | | | |
| Frequenza nominale | | 50 ... 60 Hz | | | | |
| Potenza dissipata nominale Pv | Per polo, max. | 0,5 VA | 1,1 VA | 1,1 VA | 1,8 VA | 4,5 VA |
| **Installazione** | | | | | | |
| Corrente nominale termica $I_{th}$ | | 16 A | 25 A | 32 A | 40 A | 63 A |
| Durata in numero cicli | Meccanica | 100000 | | | | |
| | A23-A a 690 V | 6000 | | | | |
| Potenza di funzionamento | AC-3 a 240 V | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
| | AC-3 a 440 V | 5,5 kW | 7,5 kW | 9,5 kW | 11,5 kW | 18,5 kW |
| | AC-3 a 400 V | 5,5 kW | 7,5 kW | 9,5 kW | 11,5 kW | 18,5 kW |
| | AC-3 a 690 V | 5,5 kW | 7,5 kW | 9,5 kW | 11,5 kW | 15 kW |
| | AC-23 A a 400 V | 7,5 kW | 9,5 kW | 11,5 kW | 18,5 kW | 22 kW |
| | AC-23 A a 690 V | 7,5 kW | 9 kW | 11,5 kW | 15 kW | 18,5 kW |
| | AC-23 A a 240 V | 3 kW | 4 kW | 6 kW | 7,5 kW | 11 kW |
| | AC-23 A a 440 V | 7,5 kW | 9 kW | 11,5 kW | 15 kW | 22 kW |
| **Coordinamento** | | | | | | |
| Resistenza nominale al cortocircuito $I_{cw}$ per via di corrente | fino a 1 s | 500 A | | | 1000 A | |
| Corrente di cortocircuito condizionata $I_{cm}$ abbinato a fusibili EN 60269 gL/gG, con uguale corrente nominale | | 6 kA | | | | |
| Corrente diretta massima a 690V combinata con interrutture chiuso e fusibile gL/gG | | 3 kA | 3,5 kA | 4,5 kA | 5 kA | 6 kA |
| **Morsetti di collegamento** | | | | | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 2,5 ... 16 mm² | | | | |
| | cavo flessibile con puntalino | 2,5 ... 16 mm² | | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | –25 ... +55 °C | | | | |
| Temperatura di stoccaggio | | –25 ... +55 °C | | | | |
| **Contatti ausiliari** | | | | | | |
| Fusibile di protezione per ausiliario | | gL/gG 10 A | | | | |
| Tensione isolamento | | 500 V | | | | |




# 5TE48

## Pulsanti 20 A con funzione di arresto[1)]

**5TE48**
CE
**CEI EN 60 669-1**








| Esecuzione | | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| **1NA+1NC**<br>230 V c.a.<br>1 u.m. |  | Senza funzione di arresto<br>Tasto rosso | **5TE4805** |
| **1NA+1NC**<br>230 V c.a.<br>1 u.m. |  | Senza funzione di arresto<br>Tasto verde | **5TE4806** |
| **1NA+1NC**<br>230 V c.a.<br>1 u.m. |  | Senza funzione di arresto<br>Tasto giallo | **5TE4807** |
| **1NA+1NC**<br>230 V c.a.<br>1 u.m. |  | Senza funzione di arresto<br>Tasto blu | **5TE4808** |
| **1NA+1NC**<br>230 V c.a.<br>1 u.m. |  | Senza funzione di arresto<br>Tasto grigio | **5TE4800** |
| **1NA+1NC**<br>230 V c.a.<br>1 u.m. |  | Tasto grigio | **5TE4810** |
| **2NA**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | Tasto grigio | **5TE4811** |
| **3NA+N**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | Tasto grigio | **5TE4812** |
| **4NC**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | Tasto grigio | **5TE4813** |
| **2 contatti di scambio**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | Tasto grigio | **5TE4814** |
| **1NA+1NC**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | Per lungh. cavo max 5 m<br>Tasto luminoso rosso | **5TE4820** |
| **1NA**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | Per lungh. cavo max 5 m<br>Tasto luminoso rosso | **5TE4821** |
| **1NA**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | Per lungh. cavo max 150 m<br>Tasto luminoso rosso | **5TE4822** |
| **1NA**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | per lung. cavo max 250m<br>Tasto luminoso blu | **5TE4822-1** |
| **2NA**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | Per lungh. cavo max 5 m<br>Tasto luminoso rosso | **5TE4823** |
| **2NC**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | Per lungh. cavo max 5 m<br>Tasto luminoso rosso | **5TE4824** |

[1)] Agendo su un selettore il pulsante può diventare un interruttore e viceversa.

## Doppi pulsanti 20 A con funzione di arresto[1)]

**5TE48**
CE
**CEI EN 60 669-1**




| Esecuzione | | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| **1NA e 1NA**<br>230 V c.a.<br>1 u.m. |  | Senza funzione di arresto<br>Tasto luminoso verde e tasto luminoso blu | **5TE4804** |
| **1NA e 1NC**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | Tasto rosso<br>Tasto verde | **5TE4830** |
| **1NA+1NC e 1NA+1NC**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | Tasto rosso<br>Tasto verde | **5TE4831** |
| **1NA e 1NA**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | Tasto luminoso rosso<br>Tasto luminoso verde | **5TE4840** |
| **1NA e 1NC**<br>400 V c.a.<br>1 u.m. |  | Tasto luminoso rosso<br>Tasto luminoso verde | **5TE4841** |


[1)] Agendo su un selettore il pulsante può diventare un interruttore e viceversa.

# 5TE48

## Peculiarità



**Due funzioni un unico apparecchio**
Il pulsante con funzione di arresto, attraverso un commutatore incorporato posto nelle vicinanze del tasto, può essere convertito da pulsante a interruttore o viceversa. Tale conversione può essere effettuata con un cacciavite anche dopo il montaggio e il collegamento, in quanto il commutatore rimane sempre accessibile.



**Sostituzione delle lampade e delle calotte senza utensili**
Le lampade e le calotte possono essere sostituite con sicurezza e senza utensili anche durante il funzionamento. Le calotte trasparenti di diverso colore consentono di segnalare gli stati degli impianti a norma CEI EN 60 073, per esempio rosso: pericolo, giallo: avvertimento/attenzione e verde: sicurezza.

## Dati tecnici

| | | 5TE48 |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60947-3 |
| | | CEI EN 60669-1 |
| **Dati principali** | | |
| Corrente nominale d'impego $I_e$ | per via di corrente | 20 A |
| Tensione nominale d'impiego $U_e$ | 1P | 230 V c.a. |
| | Multipolare | 400 V c.a. |
| **Installazione** | | |
| Carico minimo | | 10 V ; 300 mA |
| Potere di chiusura nominale AC-22A | cosφ = 0,65 | 60 A |
| Potere d'apertura nominale AC-22A | cosφ = 0,65 | 60 A |
| Resistenza nominale al cortocircuito $I_{cw}$ per via di corrente a cosφ = 0,7 | fino a 0,2 s | 650 A |
| | fino a 0,5 s | 400 A |
| | fino a 1 s | 290 A |
| | fino a 3 s | 170 A |
| Corrente nominale termica $I_{th}$ | | 20 A |
| Durata meccanica | numero cicli | 25000 |
| **Sicurezza** | | |
| Distanze superficiali | | > 7 mm |
| Distanze in aria | contatti aperti | 2 x > 2 mm |
| | fra i contatti | > 7 mm |
| Corrente di cortocircuito condizionata $I_{cm}$ abbinato a fusibili EN 60269 gL/gG, con uguale corrente nominale | | 10 kA |
| Resistenza nominale alla tensione impulsiva $U_{imp}$ | | > 5 kV |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Morsetti di collegamento | ± vite (Prozidriv) | 1 |
| | Max. coppia di serraggio | 1,2 Nm |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 1,5 ... 6 mm² |
| | cavo flessibile con puntalino | 1 ... 6 mm² |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | –5 ... +40 °C |
| Tropicalizzazione con 95% umidità relativa | secondo EN 50015 | +45 °C |

# 5TE58 e 5TG80

## Lampade di segnalazione 1 u.m.

**5TE5**

CE



| Esecuzione | $U_e$ | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Con 1 diffusore rosso lungh. max. cavo 5 m | 230 V c.a. | **5TE5800** |
| Con 2 diffusori, 1 rosso e 1 verde lungh. max. cavo 5 m | | **5TE5801** |
| Con 3 diffusori verdi lungh. max. cavo 5 m | | **5TE5802** |
| Con 3 diffusori, 1 rosso, 1 giallo e 1 verde lungh. max. cavo 5 m | | **5TE5803** |
| Con 1 diffusore rosso lungh. max. cavo 250 m | | **5TE5804** |
| LED con 1 diffusore rosso lungh. max. cavo 250 m | 12…60 V c.a./c.c. | **5TE5810** |
| LED con 1 diffusore verde lungh. max. cavo 250 m | | **5TE5810-1** |
| LED con 2 diffusori, 1 rosso e 1 verde lungh. max. cavo 250 m | | **5TE5811** |
| LED con 3 diffusori verdi lungh. max. cavo 250 m | | **5TE5812** |
| LED con 3 diffusori, 1 rosso, 1 giallo e 1 verde lungh. max. cavo 250 m | | **5TE5812-1** |

## Diodi luminosi (per pulsanti 5TE48, per interruttori di comando 5TE81 e per lampade di segnalazione 5TE58)[1)]

**5TG8**

CE



| Esecuzione | $U_e$ (V) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Bianco | 12 ÷ 60 c.a./c.c. | **5TG8056-0** |
| Rosso | | **5TG8056-1** |
| Giallo | | **5TG8056-2** |
| Verde | | **5TG8056-3** |
| Blu | | **5TG8056-4** |
| Bianco | 115 c.a./c.c. | **5TG8057-0** |
| Rosso | | **5TG8057-1** |
| Giallo | | **5TG8057-2** |
| Verde | | **5TG8057-3** |
| Blu | | **5TG8057-4** |
| Bianco | 230 c.a | **5TG8058-0** |
| Rosso | | **5TG8058-1** |
| Giallo | | **5TG8058-2** |
| Verde | | **5TG8058-3** |
| Blu | | **5TG8058-4** |

[1)] Quantità min. ordinabile 5 pezzi.

## Set di calotte (per pulsanti 5TE48 e per lampade di segnalazione 5TE58)

**5TG8**

CE



| Esecuzione | Set / Numero pezzi | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Grigio opaco | (1 set = 5 pz.) | **5TG8060** |
| Rosso | (1 set = 5 pz.) | **5TG8061** |
| Verde | (1 set = 5 pz.) | **5TG8062** |
| Giallo | (1 set = 5 pz.) | **5TG8063** |
| Blu | (1 set = 5 pz.) | **5TG8064** |
| Nero opaco | (1 set = 5 pz.) | **5TG8065** |
| Bianco | (1 set = 5 pz.) | **5TG8066** |
| Rosso, Verde, Giallo, Blu e Bianco | (1 set = 10 pz. R e 10 pz. V + 1 set = 5 pz. G, 5 pz. BL e 5 pz. Bl) | **5TG8067** |
| Rosso, Verde e Giallo | (1 set = 1 pz. per colore) | **5TG8070** |

## Set di calotte (per interruttori di comando 5TE81)

**5TG8**


CE




| Esecuzione | Set / Numero pezzi | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Rosso, Verde e Giallo | (1 set = 1 pz. per colore) | **5TG8068** |

# 5TE58 e 5TG80

## Peculiarità



**Semplicità di cablaggio**
In tutte le lampade di segnalazione 5TE5 8 la posizione del morsetto di neutro, in alto a destra, facilita il collegamento con le sbarrette di collegamento 5TE9 1.



**Sempre la giusta polarità**
Le lampade possono essere sia al neon, sia a diodo luminoso e sono incassate in un supporto scanalato. Pertanto, con l'impiego di tensioni continue, è assicurata sempre la giusta polarità.

## Dati tecnici

| | | 5TE58 |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | DIN VDE 0710 parte 1 |
| **Dati principali** | | |
| Tensione nominale d'impiego $U_e$ | 5TG8056. | 12 ÷ 60 V c.a./c.c. |
| | 5TG8057. | 115 V c.a./c.c. |
| | 5TG8058. | 230 V c.a. |
| Potenza dissipata | | 0,4 VA |
| **Sicurezza** | | |
| Distanze superficiali | | > 7 mm |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Morsetti di collegamento | ± vite (Prozidriv) | 1 |
| | Max. coppia di serraggio | 1,2 Nm |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 1,5 ... 6 mm² |
| | cavo flessibile con puntalino | 1 ... 6 mm² |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | –5 ... +40 °C |
| Tropicalizzazione con 95% umidità relativa | secondo EN 50015 | +45 °C |

6

# 5TT58













## Contattori per comando bobina in c.a. con e senza selettore[1)]

**5TT58**
CE
**CEI EN 60 947-4-1**
**CEI EN 60 947-5-1**
**CEI EN 61 095**







| Corrente nominale $I_n$ | Esecuzione | | $U_e$ (V c.a.) | $U_c$ (V) | u.m. | Nr. di Ordinazione Senza selettore | Nr. di Ordinazione Con selettore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20 A** | 2NA |  | 230 | 230 c.a. | 1 | **5TT5800-0** | **5TT5800-6** |
| | | | | 24 c.a. | | **5TT5800-2** | **5TT5800-8** |
| | 1NA+1NC |  | 230 | 230 c.a. | 1 | **5TT5801-0** | **5TT5801-6** |
| | | | | 24 c.a. | | **5TT5801-2** | **5TT5801-8** |
| | 2NC |  | 230 | 230 c.a. | 1 | **5TT5802-0** | – |
| | | | | 24 c.a. | | **5TT5802-2** | – |
| | 2NA |  | 400 | 230 c.a. | 1 | **5TT5810-0** | – |
| | 4NA |  | 400 | 230 c.a. | 2 | **5TT5830-0** | **5TT5830-6** |
| | | | | 24 c.a. | | **5TT5830-2** | **5TT5830-8** |
| | | | | 115 c.a. | | **5TT5830-1** | – |
| | | | 400 | 230 c.a. | | **5TT5820-0**[2)] | – |
| **25 A** | 3NA+1NC |  | 400 | 230 c.a. | 2 | **5TT5831-0** | **5TT5831-6** |
| | | | | 24 c.a. | | **5TT5831-2** | **5TT5831-8** |
| | | | | 15 c.a. | | **5TT5831-1** | – |
| | 2NA+2NC |  | 400 | 230 c.a. | 2 | **5TT5832-0** | – |
| | | | | 24 c.a. | | **5TT5832-2** | – |
| | 4NC |  | 400 | 230 c.a. | 2 | **5TT5833-0** | – |
| | | | | 24 c.a. | | **5TT5833-2** | – |
| **32 A** | 2NA |  | 400 | 230 c.a. | 1 | **5TT5860-0** | – |
| | 2NA |  | 400 | 230 c.a. | 2 | **5TT5870-0** | – |
| **40 A** | 4NA |  | 400 | 230 c.a. | 3 | **5TT5840-0** | **5TT5840-6** |
| | | | | 24 c.a. | | **5TT5840-2** | **5TT5840-8** |
| | 3NA+1NC |  | 400 | 230 c.a. | 3 | **5TT5841-0** | **5TT5841-6** |
| | | | | 24 c.a. | | **5TT5841-2** | **5TT5841-8** |
| | 2NA+2NC |  | 400 | 230 c.a. | 3 | **5TT5842-0** | – |
| | | | | 24 c.a. | | **5TT5842-2** | – |
| | 4NC |  | 400 | 230 c.a. | 3 | **5TT5843-0** | – |
| | | | | 24 c.a. | | **5TT5843-2** | – |
| **63 A** | 4NA |  | 400 | 230 c.a. | 3 | **5TT5850-0** | **5TT5850-6** |
| | | | | 24 c.a. | | **5TT5850-2** | – |
| | 3NA+1NC |  | 400 | 230 c.a. | 3 | **5TT5851-0** | – |
| | | | | 24 c.a. | | **5TT5851-2** | – |
| | 2NA+2NC |  | 400 | 230 c.a. | 3 | **5TT5852-0** | – |
| | | | | 24 c.a. | | **5TT5852-2** | – |
| | 4NC |  | 400 | 230 c.a. | 3 | **5TT5853-0** | – |
| | | | | 24 c.a. | | **5TT5853-2** | – |

[1)] Accessoriabili con un contatto ausiliario (CA), montato sulla destra dei contattori.
[2)] per carichi capacitivi fino a 150 uF.

# 5TT58

## Dati tecnici

| | | 5TT580 | 5TT81 | 5TT582<br>5TT583 | 5TT584 | 5TT585 | 5TT586 | 5TT87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60947-4-1; CEI EN 60947-5-1; CEI EN 61095 | | | | | | |
| **Alimentazione** | | | | | | | | |
| Numero poli | | 2 | | 4 | | | 2 | |
| Corrente nominale | AC-1/AC-7a, Contatti NA/NC | 20 A / 20 A | | 25 A / 25 A | 40 A / 40 A | 63 A / 63 A | 32 A | 40 A |
| | AC-3/AC-7b, Contatti NA/NC | 9 A / 6 A | 8,5 A / 8,5 A | | 22 A / 22 A | 30 A / 30 A | 22 A | |
| Range operativo tensione di comando | | 0,85 ... 1,1 x Uc | | | | | | |
| Frequenza Nominale | | 50/60 Hz | | | | | | |
| Potenza dissipata | eccitazione bobina (senza comando manuale o con leva in posizione "I") | 6 VA / 3,8 W | 12 VA / 10 W | 10 VA / 5 W | 15,4 VA / 4,6 W | | 12 VA / 10 W | 33 VA / 25 W |
| | eccitazione bobina (con comando manuale in posizione "AUTO) | 12 VA / 10 W | - | 33 VA / 25 W | 62 VA / 50 W | | - | |
| | mantenimento bobina | 2,8 VA / 1,2 W | - | 5,5 VA / 1,6 W | 7,7 VA / 3 W | | 2,8 VA / 1,2 W | 5,5 VA / 1,6 W |
| | per contatto | 1,7 VA | 2 VA | 2,2 VA | 4 VA | 8 VA | 2,5 VA | |
| **Contatti** | | | | | | | | |
| Distanza tra i contatti (contatti NA) | Minima | 3,6 mm | | | 3,4 mm | | 3,6 mm | |
| Carico minimo | | 17 V; 50 mA | | | | | | |
| Durata elettrica con carico nominale | AC-1/AC-7a, manovre | 200000 | | | 100000 | | 150000 | 100000 |
| | AC-3/AC-7b, manovre | 300000 | | 500000 | | 150000 | 300000 | 150000 |
| Durata meccanica | manovre | 3000000 | | | | | | |
| Comando di carici resistivi AC-1 alla potenza nominale Ps | Singola fase (contatti NA) | 4 kW (230 V) | 5,4 kV (400 V) | | 8,7 kW (400 V) | 13,3 kW (400 V)<br>5,9 kW / 3,7 kW | | |
| | Trifase (contatti NA) | – | | 16 kW (400 V) | 26 kW (400 V) | 40 kW (400 V) | - | |
| Comando di motori asincroni AC-3 alla potenza nominale Ps | Singola fase (contatti NA) | 1,3 kW / 0,75 kW | | 1,3 kW / 1,3 kW | 3,7 kW / 3,7 kW | 5 kW / 5 kW | 1,3 kV | - |
| | Trifase (contatti NA) | – | | 4 kW | 11 kW | 15 kW | - | |
| Massima frequenza di commutazione a carico | | 600 cicli/ora | | | | | | |
| **Sicurezza** | | | | | | | | |
| Tensione di isolamento Ui | | 440 V | | | 500 V | | 440 V | 230 V |
| Tensione nominale di tenuta all'impulso Uimp | | 4 kV | | | | | | 6 kV |
| Protezione cortocircuito, coordinamento Tipo 1 | con fusibile gL/gG a monte da: | 20 A | 25 A | | 63 A | 80 A | 32 A | 63 A |
| Resistenza al sovraccarico per 10s | per via di corrente (soli contatti NA) | 72 A | | 68 A | 176 A | 240 A | 72 A | 176 A |
| **Funzionalità** | | | | | | | | |
| Tempi di commutazione | Chiusura (contatti NA) | 15 ... 25 ms | | 10 ... 20 ms | 15 ... 20 ms | 15 ... 20 ms | 15 ... 25 ms | 10 ... 20 ms |
| | Apertura (contatti NA) | 20 ms | 10 ... 30 ms | 20 ms | 10 ms | 10 ... 30 ms | | 10 ... 15 ms |
| | Chiusura (contatti NC) | 20 ... 30 ms | - | 20 ... 30 ms | 5 ... 10 ms | 5 ... 10 ms | - | |
| | Apertura (contatti NC) | 10 ms | - | 10 ms | 10 ... 15 ms | 10 ... 15 ms | - | |
| **Morsetti di collegamento** | | | | | | | | |
| Morsetti bobina / morsetti di potenza | ± vite (Prozidriv) | 1 / 1 | | 1 / 2 | | | | |
| Sezione conduttori contatti principali | cavo rigido | 1 ... 10 mm2 | | 1,5 ... 25 mm2 | | | 1 ... 10 mm2 | |
| | cavo flessibile con puntalino | 1 ... 6 mm2 | | 1,5 ... 16 mm2 | | | 1 ... 6 mm2 | |
| Sezione conduttori bobina | cavo rigido | 1 ... 2,5 mm2 | | | | | | |
| | cavo flessibile con puntalino | 1 ... 2,5 mm2 | | | | | | |
| Coppia di serraggio | bobina | 0,6 Nm | | | | | | |
| | contatti principali | 1,2 Nm | | 3,5 Nm | | | 1,2 Nm | 2,5 Nm |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | –15 ... +55 °C | | | | | | |
| Temperatura di stoccaggio | | –30 ... +80 °C | | | | | | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | IP 20, con connettori inseriti | | | | | | |













# 5TT50

## Contattori per comando bobina in c.a./c.c. con e senza selettore[1)]

**5TT50**
UL
**CEI EN 60 947-4-1**
**CEI EN 60 947-5-1**
**CEI EN 61 095**





| Corrente nominale $I_e$ | Esecuzione | | $U_e$ (V c.a.) | $U_c$ (V) | u.m. | Nr. di Ordinazione Senza selettore | Nr. di Ordinazione Con selettore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20 A** | 2NA |  | 230 | 230 c.a./220 c.c.<br>24 c.a./c.c. | 1 | **5TT5000-0**<br>**5TT5000-2** | **5TT5000-6**<br>**5TT5000-8** |
| | 1NA+1NC |  | 230 | 230 c.a./220 c.c.<br>24 c.a./c.c. | 1 | **5TT5001-0**<br>**5TT5001-2** | **5TT5001-6**<br>**5TT5001-8** |
| | 2NC |  | 230 | 230 c.a./220 c.c.<br>24 c.a./c.c. | 1 | **5TT5002-0**<br>**5TT5002-2** | –<br>– |
| **24 A** | 4NA |  | 400 | 230 c.a./220 c.c.<br>24 c.a./c.c.<br>115 c.a./110 c.c. | 2 | **5TT5030-0**<br>**5TT5030-2**<br>**5TT5030-1** | –<br>–<br>– |
| | 3NA+1NC |  | 400 | 230 c.a./220 c.c.<br>24 c.a./c.c. | 2 | **5TT5031-0**<br>**5TT5031-2** | –<br>– |
| | 2NA+2NC |  | 400 | 230 c.a./220 c.c.<br>24 c.a./c.c. | 2 | **5TT5032-0**<br>**5TT5032-2** | –<br>– |
| | 4NC |  | 400 | 230 c.a./220 c.c.<br>24 c.a./c.c. | 2 | **5TT5033-0**<br>**5TT5033-2** | –<br>– |
| **25 A** | 4NA |  | 400 | 230 c.a./220 c.c.<br>24 c.a./c.c. | 2 | –<br>– | **5TT5030-6**<br>**5TT5030-8** |
| | 3NA+1NC |  | 400 | 230 c.a./220 c.c.<br>24 c.a./c.c. | 2 | –<br>– | **5TT5031-6**<br>**5TT5031-8** |
| **40 A** | 4NA |  | 400 | 230 c.a./220 c.c.<br>24 c.a./c.c. | 3 | **5TT5040-0**<br>**5TT5040-2** | –<br>– |
| | 3NA+1NC |  | 400 | 230 c.a./220 c.c.<br>24 c.a./c.c. | 3 | **5TT5041-0**<br>**5TT5041-2** | –<br>– |
| | 2NA+2NC |  | 400 | 230 c.a./220 c.c.<br>24 c.a./c.c. | 3 | **5TT5042-0**<br>**5TT5042-2** | –<br>– |
| **63 A** | 4NA |  | 400 | 230 c.a./220 c.c.<br>24 c.a./c.c. | 3 | **5TT5050-0**<br>**5TT5050-2** | –<br>– |
| | 3NA+1NC |  | 400 | 230 c.a./220 c.c.<br>24 c.a./c.c. | 3 | **5TT5051-0**<br>**5TT5051-2** | –<br>– |
| | 2NA+2NC |  | 400 | 230 c.a./220 c.c. | 3 | **5TT5052-0**<br>**5TT5052-2** | –<br>– |

[1)] Accessoriabili con un contatto ausiliario (CA), montato sulla destra dei contattori.

# 5TT50

## Dati tecnici

| | | 5TT500 | 5TT503 | 5TT504 | 5TT505 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60947-4-1; CEI EN 60947-5-1; CEI EN 61095 | | | |
| Approvazioni | | UL 508; UL File No.E303328 | | | |
| **Alimentazione** | | | | | |
| Corrente nominale | AC-1/AC-7a, Contatti NA/NC | 20 A / 20 A | 25 A / 25 A | 40 A / 40 A | 63 A / 63 A |
| | AC-3/AC-7b, Contatti NA/NC | 9 A / 6 A | 8,5 A / 8,5 A | 22 A / 22 A | 30 A / 30 A |
| Range operativo tensione di comando | | 0,85 ... 1,1 x Uc | | | |
| Frequenza nominale | | 50/60 Hz | | | |
| Potenza dissipata | eccitazione bobina (senza comando manuale o con leva in posizione "I") | 2,1 VA / 2,1 W | 2,6 VA / 2,6 W | 5 VA / 5W | |
| | eccitazione bobina (con comando manuale in posizione "AUTO) | 2,1 VA / 4,1 W | 2,6 VA / 2,6 W | 5 VA / 5W | |
| | mantenimento bobina | 2,1 VA / 2,1 W | 2,6 VA / 2,6 W | 5 VA / 5W | |
| | per contatto | 1,7 VA | 2,2 VA | 4 VA | 8 VA |
| **Contatti** | | | | | |
| Distanza tra i contatti (contatti NA) | Minima | 3,6 mm | | | |
| Carico minimo | | 17 V; 50 mA | | | |
| Durata elettrica con carico nominale | AC-1/AC-7a, manovre | 200000 | | 100000 | |
| | AC-3/AC-7b, manovre | 300000 | 500000 | | 150000 |
| Durata meccanica | manovre | 3000000 | | | |
| Comando di carici resistivi AC-1 alla potenza nominale $P_s$ | Singola fase (contatti NA) | 4 kW (230 V) | 5,4 kW (400 V) | 8,7 kW (400 V) | 13,3 kW (400 V) |
| | Trifase (contatti NA) | - | 16 kW (400 V) | 26 kW (400 V) | 40 kW (400 V) |
| Comando di motori asincroni AC-3 alla potenza nominale $P_s$ | Singola fase (contatti NA) | 1,3 kW / 0,75 kW | 1,3 kW / 1,3 kW | 3,7 kW / 3,7 kW | 5 kW / 5 kW |
| | Trifase (contatti NA) | - | 4 kW | 11 kW | 15 kW |
| Massima frequenza di commutazione a carico | | 600 cicli/ora | | | |
| **Sicurezza** | | | | | |
| Tensione nominale di tenuta all'impulso $U_{imp}$ | | < 4 kV | | | |
| Protezione cortocircuito, coordinamento Tipo 1 | con fusibile gL/gG a monte da: | 20 A | 25 A | 63 A | 80 A |
| Resistenza al sovraccarico per 10 s | per via di corrente (soli contatti NA) | 72 A | 68 A | 176 A | 240 A |
| **Funzionalità** | | | | | |
| Tempi di commutazione | Chiusura (contatti NA) | 15 ... 40 ms | | 15 ... 20 ms | |
| | Apertura (contatti NA) | 20 ... 50 ms | 20 ... 70 ms | 35 ... 45 ms | |
| **Morsetti di collegamento** | | | | | |
| Morsetti bobina / morsetti di potenza | ± vite (Prozidriv) | 1 / 1 | 1 / 2 | | |
| Sezione conduttori contatti principali | cavo rigido | 1 ... 10 $mm^2$ | 1,5 ... 25 $mm^2$ | | |
| | cavo flessibile con puntalino | 1 ... 6 $mm^2$ | 1,5 ... 16 $mm^2$ | | |
| | AWG | 16 ... 8 | 16 ... 4 | | |
| Sezione conduttori bobina | cavo rigido | 1 ... 2,5 $mm^2$ | | | |
| | cavo flessibile con puntalino | 1 ... 2,5 $mm^2$ | | | |
| | AWG | 1,6 ... 10 | | | |
| Coppia di serraggio | bobina | 0,6 Nm / 8 lbs/in. | | | |
| | contatti principali | 1,2 Nm / 9 lbs/in. | 3,5 Nm / 20 lbs/in. | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | –15 ... +55 °C (-25 ... +70 °C in determinate condizioni) | | | |
| Temperatura di stoccaggio | | –50 ... +80 °C | | | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | IP 20, con connettori inseriti | | | |
| **Dati principali secondo UL 508** | | | | | |
| Corrente nominale In | Minima | 20 A | 25 A | 63 A | 80 A |
| Utilizzo generale secondo UL 508 a 240 V / 480 V | FLA | 20 A | 25 A | 63 A | 80 A |
| UL 508 - comando lampade | | 20 A | 25 A | 30 A | 40 A |
| UL 508 - comando motori | Potenza a 240 V / 480 V | 1 hp / - | 3 hp / 5 hp | 7,5 hp / 15 hp | 10 hp / 20 hp |
| UL 508 - Tenuta al corto circuito a 480 V | con fusibili KS da | 20 A | 25 A | 60 A | 70 A |

# 5TT59 e 5TG82

## Contatti ausiliari e accessori

**5TT5**



| Esecuzione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 2NA  | **5TT5910-0** |
| 1NA+1NC  | **5TT5910-1** |
| Distanziatore modulare (necessario ogni 2 contattori) | **5TG8240** |
| Coperchio morsetti piombabile per 5TT580. da 20 A (1 confez. = 2 pezzi) | **5TT5910-5** |
| Coperchio morsetti piombabile per 5TT583. da 25 A (1 confez. = 2 pezzi) | **5TT5910-6** |
| Coperchio morsetti piombabile per 5TT584. e 5TT585. da 40 A e 63 A (1 confez. = 2 pezzi) | **5TT5910-7** |

## Dati tecnici

| | | **5TT5910-.** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60947-5-1 |
| Approvazioni | | CCC |
| **Alimentazione** | | |
| Numero poli | | 2 |
| Corrente nominale | a 230 V | 6 A |
| | a 400 V | 4 A |
| Frequenza nominale | | 50/60 Hz |
| **Contatti** | | |
| Distanza tra i contatti (contatti NA) | Minima | 4 mm |
| Carico minimo | | 12 V; 5 mA |
| Durata meccanica | manovre | 3000000 |
| Comando di carici resistivi AC-1 alla potenza nominale Ps | Singola fase (contatti NA) | 4 kW (230 V) |
| Massima frequenza di commutazione a carico | | 600 cicli/ora |
| **Sicurezza** | | |
| Tensione di isolamento Ui | | 500 V |
| Tensione nominale di tenuta all'impulso $U_{imp}$ | | < 4 kV |
| Protezione cortocircuito, coordinamento Tipo 1 | con fusibile gL/gG a monte da: | 6 A |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Morsetti | ± vite (Prozidriv) | 1-Jan |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 1 ... 2,5 mm² |
| | cavo flessibile con puntalino | 1 ... 2,5 mm² |
| Coppia di serraggio | | 0,8 Nm |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | –15 ... +55 °C |
| Temperatura di stoccaggio | | –50 ... +80 °C |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | IP 20, con connettori inseriti |

# 5TT42 e 5TG82

## Relè ausiliari con comando manuale

**5TT42**
CE
**CEI EN 60 669**
**CEI EN 60 669-2-2**
**CEI EN 60 669-2-2-A/1**



| $U_c$ (V) | $U_e$ (V c.a.) | Ie (A) | Contatti | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 c.a. | 250 | 16 | 1NA | 1 | **5TT4201-0** |
| | 400 | | 2NA | 1 | **5TT4202-0** |
| | 400 | | 4NA | 2 | **5TT4204-0** |
| | 400 | | 1NA+1NC | 1 | **5TT4205-0** |
| | 250 | | 1 di scambio | 1 | **5TT4206-0** |
| | 400 | | 2 di scambio | 1 | **5TT4207-0** |
| 115 c.a. | 250 | 16 | 1NA | 1 | **5TT4201-1** |
| | 400 | | 2NA | 1 | **5TT4202-1** |
| | 400 | | 4NA | 2 | **5TT4204-1** |
| | 400 | | 1NA+1NC | 1 | **5TT4205-1** |
| | 250 | | 1 di scambio | 1 | **5TT4206-1** |
| | 400 | | 2 di scambio | 1 | **5TT4207-1** |
| 24 c.a. | 250 | 16 | 1NA | 1 | **5TT4201-2** |
| | 400 | | 2NA | 1 | **5TT4202-2** |
| | 400 | | 4NA | 2 | **5TT4204-2** |
| | 400 | | 1NA+1NC | 1 | **5TT4205-2** |
| | 250 | | 1 di scambio | 1 | **5TT4206-2** |
| | 400 | | 2 di scambio | 1 | **5TT4207-2** |
| 12 c.a. | 250 | 16 | 1NA | 1 | **5TT4201-3** |
| | 400 | | 2NA | 1 | **5TT4202-3** |
| | 400 | | 4NA | 2 | **5TT4204-3** |
| | 400 | | 1NA+1NC | 1 | **5TT4205-3** |
| | 250 | | 1 di scambio | 1 | **5TT4206-3** |
| | 400 | | 2 di scambio | 1 | **5TT4207-3** |
| 8 c.a. | 250 | 16 | 1NA | 1 | **5TT4201-4** |
| | 400 | | 2NA | 1 | **5TT4202-4** |
| | 400 | | 4NA | 2 | **5TT4204-4** |
| | 400 | | 1NA+1NC | 1 | **5TT4205-4** |
| | 250 | | 1 di scambio | 1 | **5TT4206-4** |
| | 400 | | 2 di scambio | 1 | **5TT4207-4** |
| 110 c.c. | 400 | 16 | 2 di scambio | 1 | **5TT4217-1** |
| 30 c.c. | 400 | 16 | 2 di scambio | 1 | **5TT4217-6** |
| 24 c.c. | 400 | 16 | 2 di scambio | 1 | **5TT4217-2** |
| 12 c.c. | 400 | 16 | 2 di scambio | 1 | **5TT4217-3** |

## Distanziatore modulare (per relè 5TT42)

**5TG8**
CE



| Descrizione | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Distanziatore modulare (necessario ogni 2 relé ausiliari) | 0,5 | **5TG8240** |

# 5TT42 e 5TG82

| Dati tecnici | | 5TT4201-. | 5TT4202-. | 5TT4204-. | 5TT4205-. | 5TT4206-. | 5TT4207-. | 5TT4217-. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60947-5-1; CEI EN 60669-2-2 | | | | | | |
| Approvazioni | | VDE, CCC | | | | | | |
| **Alimentazione** | | | | | | | | |
| Corrente nominale | a cosφ = 0,6 ... 1 | 16 A | | | | | | |
| Range operativo tensione di comando | | 0,8 ... 1,1 x Uc | | | | | | |
| Frequenza nominale | | 50 Hz | | | | | | |
| Potenza dissipata | bobina | 3 VA / 2,4 W | 6 VA / 4,8 W | | 3 VA / 2,4 W | | | 1,7 VA / 1,7 W |
| | per contatto | 1 W | | | | | | |
| **Contatti** | | | | | | | | |
| Distanza tra i contatti (contatti NA) | Minima | 1,2 mm | | 3,4 mm | | | 3,4 mm | |
| Carico minimo | | 10 V c.a.; 100 mA | | | | | | |
| Durata elettrica a Ie/Ue cosφ=0,6 | manovre | 50000 | | | | | | |
| **Sicurezza** | | | | | | | | |
| Fasi differenti | bobina / contatti | consentito | | | | | | |
| Distanza di isolamento e di scarica tra bobina ed contatti | | > 6 mm | | | | | | |
| Tensione nominale di tenuta all'impulso $U_{imp}$ | | < 4 kV | | | | | | |
| **Funzionalità** | | | | | | | | |
| Comando manuale | | consentito | | 15 ... 20 ms | | | 15 ... 20 ms | |
| **Morsetti di collegamento** | | | | | | | | |
| Morsetti | ± vite (Prozidriv) | 1 | | | | | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 1,5 ... 6 mm² | | | | | | |
| | cavo flessibile con puntalino | 1 ... 6 mm² | | | | | | |
| Coppia di serraggio | | 0,8 ... 1 Nm | | | | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | –10 ... +40 °C | | | | | | |
| Resistenza climatica al 95% di umidà relativa | second DIN 50015 | 35 °C | | | | | | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | IP 20, con connettori inseriti | | | | | | |

# 5TT41 e 5TT49

## Relè passo-passo con comando manuale

**5TT41**
CE
**CEI EN 60 669**
**CEI EN 60 669-2-2**
**CEI EN 60 669-2-2-A/1**



| $U_c$ (V) | $U_e$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | Contatti | Comando | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 c.a. | 250 | 16 | 1NA | Locale | 1 | **5TT4101-0** |
| | 250 | 16 | 1NA | Centralizzato | 1,5 | **5TT4121-0** |
| | 250 | 16 | 1NA | Centralizzato e di gruppo | 1,5 | **5TT4151-0** |
| | 400 | 16 | 2NA | Locale | 1 | **5TT4102-0** |
| | 400 | 16 | 2NA | Centralizzato | 1,5 | **5TT4122-0** |
| | 250 | 16 | 2NA | In serie | 1 | **5TT4132-0** |
| | 250 | 16 | 2NA | Centralizzato e di gruppo | 1,5 | **5TT4152-0** |
| | 400 | 16 | 3NA | Locale | 2 | **5TT4103-0** |
| | 400 | 16 | 3NA | Centralizzato | 2,5 | **5TT4123-0** |
| | 400 | 16 | 4NA | Locale | 2 | **5TT4104-0** |
| | 250 | 16 | 1NA+1NC | Locale | 1 | **5TT4105-0** |
| | 250 | 16 | 1NA+1NC | Centralizzato | 1,5 | **5TT4125-0** |
| 115 c.a. | 250 | 16 | 1NA | Locale | 1 | **5TT4101-1** |
| | 400 | 16 | 2NA | Locale | 1 | **5TT4102-1** |
| | 250 | 16 | 1NA+1NC | Locale | 1 | **5TT4105-1** |
| 24 c.a. | 250 | 16 | 1NA | Locale | 1 | **5TT4101-2** |
| | 250 | 16 | 1NA | Centralizzato | 1,5 | **5TT4121-2** |
| | 250 | 16 | 1NA | Centralizzato e di gruppo | 1,5 | **5TT4151-2** |
| | 400 | 16 | 2NA | Locale | 1 | **5TT4102-2** |
| | 250 | 16 | 2NA | Centralizzato | 1,5 | **5TT4122-2** |
| | 250 | 16 | 2NA | Centralizzato e di gruppo | 1,5 | **5TT4152-2** |
| | 400 | 16 | 3NA | Locale | 2 | **5TT4103-2** |
| | 400 | 16 | 4NA | Locale | 2 | **5TT4104-2** |
| | 250 | 16 | 1NA+1NC | Locale | 1 | **5TT4105-2** |
| 12 c.a. | 250 | 16 | 1NA | Locale | 1 | **5TT4101-3** |
| | 400 | 16 | 2NA | Locale | 1 | **5TT4102-3** |
| | 250 | 16 | 2NA | In serie | 1 | **5TT4132-3** |
| | 250 | 16 | 1NA+1NC | Locale | 1 | **5TT4105-3** |
| 8 c.a. | 250 | 16 | 1NA | Locale | 1 | **5TT4101-4** |
| | 400 | 16 | 2NA | Locale | 1 | **5TT4102-4** |
| | 250 | 16 | 1NA+1NC | Locale | 1 | **5TT4105-4** |
| 110 c.c. | 250 | 16 | 1NA | Locale | 1 | **5TT4111-1** |
| | 250 | 16 | 2NA | Locale | 1 | **5TT4112-1** |
| | 250 | 16 | 1NA+1NC | Locale | 1 | **5TT4115-1** |
| 24 c.c. | 250 | 16 | 1NA | Locale | 1 | **5TT4111-2** |
| | 250 | 16 | 2NA | Locale | 1 | **5TT4112-2** |
| | 250 | 16 | 1NA+1NC | Locale | 1 | **5TT4115-2** |
| 12 c.c. | 250 | 16 | 1NA | Locale | 1 | **5TT4111-3** |
| | 250 | 16 | 2NA | Locale | 1 | **5TT4112-3** |
| | 250 | 16 | 1NA+1NC | Locale | 1 | **5TT4115-3** |

## Relé per tapparelle con comando manuale

**5TT41**
CE
**CEI EN 60 669**
**CEI EN 60 669-2-2**
**CEI EN 60 669-2-2-A/1**

| $U_c$ (V) | $U_e$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | Contatti | Comando | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 c.a. | 250 | 16 | 2NA | Locale | 1 | **5TT4142-0** |
| 24 c.a. | 250 | 16 | 2NA | Locale | 1 | **5TT4142-2** |
| 12 c.a. | 250 | 16 | 2NA | Locale | 1 | **5TT4142-3** |

## Contatti ausiliari (per relè 5TT410.-., 5TT4115-., 5TT4132-. e 5TT4142-.)

**5TT49**
CE




| Esecuzione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 1NA+1NC | **5TT4900** |
| 1NA+1NC per basse potenze | **5TT4901** |

6

# 5TT41 sequenza dei contatti

## Relè passo-passo




# 5TT41 sequenza dei contatti

## Comando centralizzato




5TT4 125-0








1-2

*(inverso)* 3-4

5TT4 122-0




1-2

3-4

5TT4 123-0







1-2


3-4

5-6

### Comando “in cascata”

5TT4 142-0
5TT4 142-2
5TT4 142-3





A1-N

11-12

23-24

### Comando “in serie”

5TT4 132-0




11-12

23-24

6

# 5TT41 e 5TT49

## Compensatore (per relè 5TT41)

**5TT49**



| Descrizione | $U_e$ (V) | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| Compensatore per carico lampade Glimm 20 mA | 250 c.a. | 1 | **5TT4920** |

## Dati tecnici

| | | | 5TT412 / 5TT415 | 5TT413 / 5TT414 |
|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | | CEI EN 60669-1; CEI EN 60669-2-2; CEI EN 60669-3 | |
| Approvazioni | | | VDE | |
| **Alimentazione** | | | | |
| Corrente nominale | | a cosφ = 0,6 ... 1 | 16 A | |
| Range operativo tensione di comando | | | 0,8 ... 1,1 x Uc | |
| Frequenza nominale | | | 50 Hz | |
| Potenza dissipata | | bobina | 7 VA / 4,5 W | |
| | | per contatto | 1,2 W | |
| **Contatti** | | | | |
| Distanza tra i contatti (contatti NA) | | Minima | 1,2 mm | |
| Carico minimo | | | 10 V c.a. ; 100 mA | |
| Durata elettrica a Ie/Ue cosφ=0,6 | | manovre | 50000 | |
| Carico lampade Glimm | | | 3 mA | |
| Carico lampade ad incandescenza | | | 2400 W | |
| Comando di trasformatore per lampade alogene | | | 1200 W | |
| Comando di lampade fluorescenti e fluorescenti compatte (DULUX) con bobina di reattanza (KVG) | | | | |
| | non compensate | L18W | 30 pezzi | |
| | | L36W | 30 pezzi | |
| | compensate in parallelo | L58W | 20 pezzi | |
| | | L18W/4,5 µF | 50 pezzi | |
| | | L36W/4,5 µF | 50 pezzi | |
| | collegamento bilampada (2 pz.) | L58W/7 µF | 30 pezzi | |
| | | L18W | 2 x 24 pezzi | |
| | | L36W | 2 x 24 pezzi | |
| | | L58W | 2 x 16 pezzi | |
| Comando di lampade fluorescenti e fluorescenti compatte con reattore elettronico (EVG) | | | | |
| | comando in c.a. a 1 lampada | L18W | 30 pezzi | |
| | comando in c.a. a 2 lampade | L36W | 30 pezzi | |
| | | L58W | 20 pezzi | |
| | | L18W/4,5 µF | 2 x 18 pezzi | |
| | | L36W/4,5 µF | 2 x 18 pezzi | |
| | | L58W/7 µF | 2 x 12 pezzi | |
| **Sicurezza** | | | | |
| Fasi differenti | | bobina / contatti | consentito | |
| Distanza di isolamento e di scarica tra bobina ed contatti | | | > 6 mm | |
| Tensione nominale di tenuta all'impulso $U_{imp}$ | | | < 4 kV | |
| **Funzionalità** | | | | |
| Comando manuale | | | consentito | |
| Indicazione della posizione dei contatti | | | sì | |
| Morsetti di collegamento | | | | |
| Morsetti | | ± vite (Prozidriv) | 1 | |
| Sezione conduttori | | cavo rigido | 1,5 ... 6 mm² | |
| | | cavo flessibile con puntalino | 1 ... 6 mm² | |
| Coppia di serraggio | | | 0,8 ... 1 Nm | |
| **Condizioni ambientali** | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | | –10 ... +40 °C | |
| Resistenza climatica al 95% di umidà relativa | | secondo DIN 50015 | 35 °C | |
| Grado di protezione | | secondo EN 60529 | IP 20, con connettori inseriti | |

# 5TT44

## Relè passo-passo da 20 A a 63 A

**5TT44**
CE

| $I_n$ (I c.a.) | Esecuzione contatti | $U_e$ (V c.a.) | $U_c$ (V c.a.) | $U_c$ (V c.c.) | u.m. | Nr. di Ordinazione Esec. con bobina in c.a. | Nr. di Ordinazione Esec. con bobina in c.c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | 1 NA | 440 | -- | 24 | 1 | – | **5TT4411-5** |
| | 2 NA | 440 | 230 | -- | 1 | **5TT4402-0** | – |
| | | | 24 | 24 | 1 | **5TT4402-2** | **5TT4412-5** |
| | 1 NA + 1 NC | 440 | 230 | -- | 1 | **5TT4405-0** | – |
| | | | 24 | 24 | 1 | **5TT4405-2** | **5TT4415-5** |
| | 1 scambio | 440 | 230 | -- | 1 | **5TT4407-0** | – |
| | | | 24 | 24 | 1 | **5TT4407-2** | **5TT4417-5** |
| **25** | 1 NA | 440 | -- | 24 | 1 | – | **5TT4431-5** |
| | 2 NA | 440 | 230 | -- | 1 | **5TT4422-0** | – |
| | | | 24 | 24 | 1 | **5TT4422-2** | **5TT4432-5** |
| | 1 NA + 1 NC | 440 | 230 | -- | 1 | **5TT4425-0** | – |
| | | | 24 | 24 | 1 | **5TT4425-2** | **5TT4435-5** |
| | 1 scambio | 440 | -- | 24 | 1 | – | **5TT4437-5** |
| | 2 scambio | 440 | 230 | -- | 2 | **5TT4428-0** | – |
| | | | 24 | 24 | 2 | **5TT4428-2** | – |
| | 4 NA | 440 | 230 | -- | 2 | **5TT4424-0** | – |
| | | | 24 | -- | 2 | **5TT4424-2** | – |
| | 2 NA + 2 NC | 440 | 230 | -- | 2 | **5TT4426-0** | – |
| | | | 24 | -- | 2 | **5TT4426-2** | – |
| **32** | 1 NA | 440 | -- | 24 | 1 | – | **5TT4451-5** |
| | 2 NA | 440 | 230 | -- | 1 | **5TT4452-0** | – |
| | | | 24 | 24 | 1 | **5TT4452-2** | **5TT4452-5** |
| | 1 NA + 1 NC | 440 | 230 | -- | 1 | **5TT4455-0** | – |
| | | | 24 | 24 | 1 | **5TT4455-2** | **5TT4455-5** |
| | 1 scambio | 440 | -- | 24 | 1 | – | **5TT4451-5** |
| | 2 scambio | 440 | 230 | -- | 2 | **5TT4458-0** | – |
| | | | 24 | -- | 2 | **5TT4458-2** | – |
| | 4 NA | 440 | 230 | -- | 2 | **5TT4454-0** | – |
| | | | 24 | -- | 2 | **5TT4454-2** | – |
| | 2 NA + 2 NC | 440 | 230 | -- | 2 | **5TT4456-0** | – |
| | | | 24 | -- | 2 | **5TT4456-2** | – |
| **40** | 2 NA | 440 | 230 | -- | 2 | **5TT4462-0** | – |
| | | | 24 | -- | 2 | **5TT4462-2** | – |
| | 1 NA + 1 NC | 440 | 230 | -- | 2 | **5TT4465-0** | – |
| | | | 24 | -- | 2 | **5TT4465-2** | – |
| | 2 scambio | 440 | 230 | -- | 2 | **5TT4468-0** | – |
| | | | 24 | -- | 2 | **5TT4468-2** | – |
| | 4 NA | 440 | 230 | -- | 4 | **5TT4464-0** | – |
| | | | 24 | -- | 4 | **5TT4464-2** | – |
| | 2 NA + 2 NC | 440 | 230 | -- | 4 | **5TT4466-0** | – |
| | | | 24 | -- | 4 | **5TT4466-2** | – |
| **63** | 2 NA | 440 | 230 | -- | 2 | **5TT4472-0** | – |
| | | | 24 | -- | 2 | **5TT4472-2** | – |
| | 1 NA + 1 NC | 440 | 230 | -- | 2 | **5TT4475-0** | – |
| | | | 24 | -- | 2 | **5TT4475-2** | – |
| | 2 scambio | 440 | 230 | -- | 2 | **5TT4478-0** | – |
| | | | 24 | -- | 2 | **5TT4478-2** | – |
| | 4 NA | 440 | 230 | -- | 4 | **5TT4474-0** | – |
| | | | 24 | -- | 4 | **5TT4474-2** | – |
| | 2 NA + 2 NC | 440 | 230 | -- | 4 | **5TT4476-0** | – |
| | | | 24 | -- | 4 | **5TT4476-2** | – |

# 5TT44 e 5TT49

## Accessori per relè passo-passo 5TT44

**5TT49**




| Esecuzioni | $I_n$ (I c.a.) | Esecuzione contatti | $U_e$ (V c.a.) | Nr. di Ordinazione Esec. con bobina in c.a. |
|---|---|---|---|---|
| Contatto ausiliario | 6 | 1 NA + 1 NC | 250 | **5TT4930** |
| Comando centralizzato con diodo, solo per funzioni centralizzate (non contatto ausiliario) | – | – | 250 | **5TT4931** |
| Comando di guppo con più diodi, solo per funzioni di gruppo (non contatto ausiliario) | – | – | 250 | **5TT4932** |

## Dati tecnici

| | | 5TT440.-. | 5TT442.-0 | 5TT445.-. | 5TT446.-. | 5TT447.-. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60669-2-2 | | | CEI EN 60947-4-1 | |
| Approvazioni | | CE | | | | |
| **Alimentazione** | | | | | | |
| Corrente nominale | a cosφ = 0,6 ... 1 (AC-15) | 20 A | 25 A | 32 A | 40 A | 63 A |
| Frequenza nominale | | 50/60 Hz | | | | |
| Potenza dissipata | bobina, comando ON | 13 W / 18 VA | | | 12 W / 26 VA | |
| | per contatto | 1,5 W | 2 W | 3 W | | 3,5 W |
| Potenza nominale di comando (AC-3) | singola fase, a 230 V | 0,5 kW | 0,75 kW | 1,1 Kw | 2,2 kW | 4 kW |
| | trifase, a 230 V | 1,5 kW | 2,2 kW | 3 kW | 5,5 kW | 11 kW |
| | trifase, a 400 V | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 11 kW | 18,5 kW |
| **Contatti** | | | | | | |
| Distanza tra i contatti | minima | 3 mm | | | | |
| Carico minimo | | 10 V c.a. ; 100 mA | | | | |
| Durata elettrica a Ie/Ue cosφ=0,6 | manovre | 50000 | | | | |
| Carico lampade ad incandescenza (15000 manovre) | AC-5b (230 V) | 4400 W | 5500 W | 7000 W | 8800 W | 13800 W |
| Massima frequenza di commutazione a carico | | 600 cicli/ora | 450 cicli/ora | | 360 cicli/ora | |
| **Sicurezza** | | | | | | |
| Fasi differenti | bobina / contatti | consentito | | | | |
| Tensione nominale di tenuta all'impulso $U_{imp}$ | | 3 kV | | | | |
| **Funzionalità** | | | | | | |
| Comando manuale | | consentito | | | | |
| Indicazione della posizione dei contatti | | si | | | | |
| **Morsetti di collegamento** | | | | | | |
| Morsetti bobina | ± vite (Prozidriv) | 1 | | | | |
| | sezione conduttori | 1 ... 4 mm² | | | | |
| | coppia di serraggio | 0,6 Nm | | | | |
| Morsetti contatti | ± vite (Prozidriv) | 2 | | | | |
| | sezione conduttori | 1 ... 10 mm² | | | 2,5 ... 25 mm² | |
| | coppia di serraggio | 2 Nm | | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | –25 ... +55 °C | | | | |
| Temperatura di stoccaggio | | –30 ... +80 °C | | | | |
| Resistenza climatica al 95% di umidà relativa | secondo DIN 50015 | 55 °C | | | | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | IP 20, con connettori inseriti | | | | |

# 5TT44 e 5TT49

## Soluzioni applicative



# 4AC3

## Trasformatori per campanelli

**4AC3**



| Descrizione | Tensione del primario (V c.a.) | Tensione del secondario (V c.a.) | Potenza nominale (VA) | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Trasformatore per campanelli con PTC | 230 | 8 | 8 | 2 | **4AC3208-0** |
| | 230 | 8/12 | 8 | 2 | **4AC3208-1** |
| | 230 | 8/12/24 | 14 | 2 | **4AC3214-0** |
| | 230 | 8/12 | 18 | 2 | **4AC3218-0** |

## Dati tecnici

| | | 4AC3208-0 | 4AC3208-1 | 4AC3214-0 | 4AC3218-0 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 61558-1; CEI EN 61558-2-6 | | | |
| **Alimentazione** | | | | | |
| Tensione nominale $U_e$ | | 230 V c.a. | | | |
| Range operativa a 50 Hz | | 1,04 x Ue | | | |
| Frequenza Nominale | | 50 Hz | | | |
| Potenza dissipata | senza carico | 1,2 W | | 1,3 W | |
| | a tensione nominale 4 V | – | | | 5,5 W |
| | a tensione nominale 8 V | 5,7 W | | 10,5 W | 8,1 W |
| | a tensione nominale 12 V | – | 3,8 W | 7,4 W | 8,4 W |
| | a tensione nominale 24 V | – | | 4,2 W | - |
| **Sicurezza** | | | | | |
| Separazione di sicurezza | | > 6 mm | | | |
| Classe di isolamento | | E | | | |
| Test tensione (50 Hz, 1 s) | | 4 kV | | | |
| **Morsetti di collegamento** | | | | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 1 ... 4 $mm^2$ oppure 2 x 2,5 $mm^2$ | | | |
| | cavo flessibile con puntalino | 1 ... 2,5 $mm^2$ oppure 2 x 1,5 $mm^2$ | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | 40 °C | 35 °C | 40 °C | |
| Umidità relativa | | 91% | | | |
| Classe di sicurezza | secondo EN 61140 | II | | | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | IP 20, con connettori inseriti | | | |

# 4AC3

## Trasformatori di sicurezza

**4AC3**



| Descrizione | Tensione del primario (V c.a.) | Tensione del secondario (V c.a.) | Potenza nominale (VA) | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Trasformatori di sicurezza protetto da sovraccarico e cortocircuito con PTC | 230 | 8 | 16 | 2 | **4AC3716-0** |
| | 230 | 8/12 | 24 | 3 | **4AC3724-0** |
| | 230 | 12/16/24/32 | 40 | 5 | **4AC3740-1** |
| | 230 | 12/24 | 40 | 5 | **4AC3740-0** |
| | 230 | 12/24 | 63 | 5 | **4AC3763-0** |

## Dati tecnici

| | | 4AC3716-0 | 4AC3724-0 | 4AC3740-0 | 4AC3740-1 | 4AC3763-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 61558-1; CEI EN 61558-2-6 | | | | |
| **Alimentazione** | | | | | | |
| Tensione nominale $U_e$ | | 230 V c.a. | | | | |
| Range operativa a 50 Hz | | 1,04 x Ue | | | | |
| Frequenza Nominale | | 50 Hz | | | | |
| Potenza dissipata | senza carico | 1,1 W | | 3,5 W | 3,9 W | |
| | a tensione nominale 8 V | 6,8 W | 4,6 W | – | | |
| | a tensione nominale 12 V | – | 7,6 W | 7,1 W | 7,5 W | 13,2 W |
| | a tensione nominale 16 V | – | | | 7,7 W | – |
| | a tensione nominale 24 V | – | | 7,7 W | 8,1 W | 13,5 W |
| | a tensione nominale 32 V | – | | | 7,6 W | – |
| **Sicurezza** | | | | | | |
| Separazione di sicurezza | | > 6 mm | | | | |
| Classe di isolamento | | E | | F | | |
| Test tensione (50 Hz, 1 s) | | 4 kV | | | | |
| **Morsetti di collegamento** | | | | | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 1 ... 4 $mm^2$ oppure 2 x 2,5 $mm^2$ | | | | |
| | cavo flessibile con puntalino | 1 ... 2,5 $mm^2$ oppure 2 x 1,5 $mm^2$ | | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | 25 °C | | | | |
| Umidità relativa | | 91% | | | | |
| Classe di sicurezza | secondo EN 61140 | II | | | | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | IP 20, con connettori inseriti | | | | |

# 4AC2

## Alimentatore in corrente continua

**4AC2**



| Descrizione | Tensione del primario (V) | Tensione del secondario (V c.c.) | Potenza nominale (W) | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentatore elettronico | 85 ÷ 265 c.a./85 ÷ 300 c.c. | 24 | 8,4 | 2 | **4AC2402** |

## Dati tecnici

| | | | **4AC2** |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | | CEI EN 60068-2; CEI EN 61558-1; CEI EN 61000-4 |
| **Alimentazione** | | | |
| Range di tensione di alimentazione primaria $U_e$ | | | 85 ... 265 V c.a. / 85 ... 300 V c.c. |
| Tensione sul secondrio $U_{sec}$ | | | 24 V c.c. (+/- 5%) |
| Frequenza Nominale | | | 50 Hz |
| **Sicurezza** | | | |
| Limitazione della corrente | | | Protezione elettronica sovraccarico |
| Ondulazione residua (ripple) | | | < 100 mV |
| Resistenza d'isolamento | | | 4 kV |
| Isolamento di sicurezza | | | > 5 mm |
| Tensione di stabilimento / grado di inquinamento | | secondo EN 60664-1 | 6 kV / 2 |
| Scarica elettrostatica | | secondo EN 61000-4-2 | 8 kW |
| Irradiazione radiofrequenza | | secondo EN 61000-4-3 | 10 V/m |
| EMC: burst | | secondo EN 61000-4-4 | 4 kV |
| EMC: sorgente | linea alimentazione A1, A2 | secondo EN 61000-4-5 | 1 kV |
| | A1/A2 e terra | secondo EN 61000-4-5 | 1 kV |
| Soppressione interferenze alla classe limite più bassa | | | Si |
| **Morsetti di collegamento** | | | |
| Sezione conduttori | | cavo rigido | 0,5 ... 2,5 mm² |
| | | cavo flessibile con puntalino | 0,5 ... 2,5 mm² |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura d'esercizio | | | –20 ... +60 °C |
| Resistenza climatica | | secondo EN 60068-1 | 20 / 045 / 04 |
| Resistenza alle vibrazioni (frequenza 10 ... 55 Hz) | | secondo EN 60068-2-6 | 0,35 mm ampiezza |
| Grado di protezione | | secondo EN 60529 | IP 20, con connettori inseriti |
| Classe di protezione | | secondo EN 61140 | II |

# 5TE6

## Prese 2P+T

**5TE6**
CE






| Descrizione | $U_e$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | Sezione conduttori (fino a mm²) | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Presa Schuko 2P+T, senza sportello, secondo VDE 0620-1, standard Germania | 230 | 16 | 5 | 2,5 | **5TE6800** |
| Presa Schuko 2P+T, con sportello, secondo VDE 0620-1, standard Germania | 230 | 16 | 5 | 2,5 | **5TE6801** |
| Presa Schuko 2P+T, senza sportello, secondo VDE 0620-1, standard Germania, di colore giallo | 230 | 16 | 5 | 2,5 | **5TE6810** |
| Presa Schuko 2P+T laterale e centrale, con sportello, secondo CEI 23-50, standard Italia | 230 | 16 | 5 | 2,5 | **5TE6802** |
| Presa Schuko 2P+T irreversibile, senza sportello, secondo CEE 7 - Foglio V, standard Francia e Belgio | 230 | 16 | 5 | 2,5 | **5TE6803** |
| Presa 2P+T, senza sportello, secondo UL 498, standard USA, P = 55 mm | 125 | 15 | 5 | 2,5 | **5TE6804**[1)] |
| Sportello per Prese 5TE680 | – | – | – | 2,5 | **5TE9120** |

[1)] Con marchio c UL us.

## Dati tecnici

| | | 5TE6800 5TE6801 5TE6810 | 5TE6802 | 5TE6803 | 5TE6804 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | |
| Normative di riferimento | | VDE 0620-1 | CEI 23-50 | CEE 7 V | UL 498 |
| Approvazioni | | VDE | – | | UL File No.. E258598 / CSA C22.2 No. 182.3M |
| **Morsetti di collegamento** | | | | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 1,5 ... 6 mm² | | | AWG 10 ... 14 |
| | cavo flessibile con puntalino | 0,5 ... 4 mm² | | | AWG 14 |
| Coppia di serraggio | | 0,8 ... 1 Nm | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | –10 ... +55 °C | | | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | IP 20, con connettori inseriti | | | |

# Controllo



## Controllo

Le funzioni di controllo sono in grado di eseguire commutazioni automatiche e di svolgere specifiche verifiche, analisi e il monitoraggio di un impianto elettrico o di apparecchi o carichi presenti nello stesso. Una vasta gamma di esecuzioni in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Le possibilità d'impiego di temporizzatori e orologi interruttori sono le più svariate: comando dell'illuminazione di scale e vetrine come pure preriscaldamento automatico di macchine prima del ciclo di lavoro e non solo.




Orologi interruttori digitali e meccanici 7/2

Relè differenziali RCM 7/7

Interruttori luci scale 7/9

Temporizzatori 7/10

Controllo carichi 7/11

Interruttore crepuscolare 7/12

Soft starter 7/13

Controllore intervento fusibili 7/14

Relè segnalazione allarmi 7/15

Relè di regolazione e controllo liquidi 7/16

Relè di emergenza/stop 7/17

Relè di corrente 7/18

Relè di tensione 7/19

Relè di monitoraggio fasi 7/23

Bio-relè 7/24

Controllori dell'isolamento 7/25

Controllore di cosφ 7/26

# 7LF45 e 7LF49

## Orologi interruttori digitali

**7LF45**

CE
CE cULus
**CEI EN 60 730-1**





| Modello | $U_{\tilde{A}}$ (V) | Canali | Programma | Numero commutazioni[1] | Riserva di carica | Funzioni speciali: Programma ciclico a impulsi[2] | Programma feriale | Programma casuale | Programmabile tramite PC | Contaore | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 230 c.a. | 1 di scambio | Settimanale | 28 | 6 anni | | | | | | 1 | **7LF4501-5** |
| Top | 230 c.a. | 1 di scambio | Settimanale | 56 | 3 anni | | | | | | 2 | **7LF4511-0**[3] |
| | 230 c.a. | 2 di scambio | Settimanale | 2x28 | 3 anni | | | | | | 2 | **7LF4512-0**[3] |
| Profi | 230 c.a. | 1 di scambio | Settimanale | 56 | 5 anni | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | **7LF4521-0** |
| | 24 c.a./c.c. | 1 di scambio | Settimanale | 56 | 5 anni | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | **7LF4521-2** |
| | 230 c.a. | 2 di scambio | Settimanale | 2x28 | 5 anni | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | **7LF4522-0** |
| | 24 c.a./c.c. | 2 di scambio | Settimanale | 2x28 | 5 anni | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | **7LF4522-2** |
| Astro | 230 c.a. | 1 di scambio | Settimanale/Astro | 28 | 5 anni | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | **7LF4531-0** |
| | 230 c.a. | 2 di scambio | Settimanale/Astro | 2x14 | 5 anni | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | **7LF4532-0** |

[1] Ogni commutazione è composta da una sequenza (ON + OFF) temporale completa.
[2] 84 cicli di avvio; ogni ciclo di avvio è temporizzabile da 1 s fino a 59 min 59 s.
[3] Con menù in inglese e tedesco.

## Accessori (per orologi interruttori digitali 7LF44)

**7LF49**

CE





| Descrizione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Adattatore USB e Software, contenente una chiave dati (N.ro di ordinazione 7LF4941-1), per orologi interruttori digitali modello Profi e Astro | **7LF4941-0** |
| Chiave dati USB per orologi interruttori digitali modelli Profi ed Astro | **7LF4941-1** |

7

# 7LF45 e 7LF49

| Dati tecnici | | Mini | Top | Profi | Astro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60730-1, CEI EN 60730-2-7 | | | |
| Approvazioni | | – | | UL file n. E301698 | |
| **Alimentazione** | | | | | |
| Tensione nominale di comando $U_c$ | | 230 V c.a. | | | |
| | | -- | | 24 V c.a. / V c.c. | -- |
| Range di tensione | versione 230 V | 0,85 ...1,1 Uc | | | |
| | versione 24 V | -- | | 0,9 ... 1,1 Uc | -- |
| Frequenza nominale | | 50/60 Hz | | | |
| Potenza assorbita Pv | | 0,9 VA | 2 VA | | |
| **Canali** | | | | | |
| Canali di comando | Minima | 1 | 1 o 2 | | |
| Tensione nominale di impiego $U_e$ | | 250 V c.a. | | | |
| Corrente nominale di impiego $I_e$ | a cosφ = 1 | 16 | | | |
| | a cosφ = 0,6 | 10 | | | |
| Contatto | | in scambio | | | |
| Durata | meccanica | 5000000 | 10000000 | | |
| | elettrica a cosφ = 1 | 6000 (20 A) | 100000 | | |
| Carico minimo dei contatti | | 12 V, 100 mA | | | |
| Carico lampade ad incandescenza | | 5 A | 8 A | | |
| Lampade fluorescenti | a 7µF | 60 VA | 60 VA | | |
| | non compensate | 2500 VA | 2300 VA | 2000 VA | |
| Lampade a risparmio energetico | | 300 W | 60 W | 1000 W | |
| **Sicurezza** | | | | | |
| Fasi differenti | contatti / comando | consentito | | | |
| Tensione nominale di isolamento $U_{imp}$ | | 4 kV | | | |
| EMC: burst | secondo EN 61000-4-4 | > 4,4 kV | | | |
| EMC: sorgente | secondo EN 61000-4-5 | > 2,0 kV | | | |
| Scariche elettrostatiche | secondo EN 61000-4-2 | > 8,0 kV | | | |
| Riserva di carica delle menomia | batteria / rete | 3 anni | | 5 anni | |
| Tipo batteria | | C. al litio | | | |
| Memorizzazione del programma | | – | no | si | |
| Categoria di sovratensione | secondo EN 61010-1 | III | | | |
| **Funzionalità** | | | | | |
| Intervallo minimo di commutazione | | 1 min | | 1 s | |
| Passi di commutazione | Apertura (contatti NA) | 1 min | | 1 s | |
| Scostamento accumulato al giorno | sec./giorno | + 0,3 ± 1 | ± 1,5 | 0,1 | ± 0,1 |
| Ingresso di controllo | morsetto S | – | no | si | |
| Spazio in memoria | programmi | 28 | 28 (2 x 14) | 56 (2 x 28) | 56 (2 x 28) |
| | ciclico a impulsi | -- | | 1s...< 60m | -- |
| **Morsetti di collegamento** | | | | | |
| Morsetti | ± vite (Prozidriv) | 1 | | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 1.5 ... 4 $mm^2$ | | | |
| | cavo flessibile con puntalino | massimo 2,5 $mm^2$ | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | –10 ... +55 °C | -20 ... +55 °C | | |
| Temperatura di stoccaggio | | –20 ... +60 °C | | | |
| Resistenza climatica | secondo EN 60068-1 | 10/055/21 | 20/055/21 | | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | IP 20, con conduttori inseriti | | | |
| Classe di protezione | secondo EN 61140 | II | | | |

# 7LF53 e 7LF90

## Orologi interruttori meccanici

**7LF53**
CE
CE cULus
**CEI EN 60 730-1**

| Modello | $U_c$ (V) | Canali | Programma | Comando manuale | Riserva di carica: No | Riserva di carica: Sì | Riserva di carica: Durata | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Sincrono | 230 c.a. | 1NA | Giornaliero | ON / AUT | ■ | | | 1 | **7LF5300-1** |
| | 230 c.a. | 1NA | Orario | ON / AUT | ■ | | | 1 | **7LF5300-7** |
| | 230 c.a. | 1 di scambio | Giornaliero | ON / AUT / OFF | ■ | | | 3 | **7LF5300-5** |
| | 230 c.a. | 1 di scambio | Settimanale | ON / AUT / OFF | ■ | | | 3 | **7LF5300-6** |
|  al Quarzo | 230 c.a. | 1NA | Giornaliero | ON / AUT | | ■ | 100 h | 1 | **7LF5301-1** |
| | 230 c.a. | 1 di scambio | Giornaliero | ON / AUT / OFF | | ■ | 6 anni | 3 | **7LF5301-4** |
| | 230 c.a. | 1 di scambio | Settimanale | ON / AUT / OFF | | ■ | 6 anni | 3 | **7LF5301-5** |
| | 230 c.a. | 1 di scambio | Giornaliero | ON / AUT / OFF | | ■ | 100 h | 3 | **7LF5301-6** |
| | 230 c.a. | 1 di scambio | Settimanale | ON / AUT / OFF | | ■ | 100 h | 3 | **7LF5301-7** |

## Orologi interruttori meccanici per fissaggio a parete

**7LF53**
CE
CE cULus
**CEI EN 60 730-1**

| $U_c$ (V) | Canali | Programma | Comando manuale | Riserva di carica: No | Riserva di carica: Sì | Riserva di carica: Durata | Tipo | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  230 c.a. | 1 di scambio | Giornaliero | ON / AUT / OFF | ■ | | | Sincrono | **7LF5301-0** |
| 230 c.a. | 1 di scambio | Giornaliero | ON / AUT / OFF | | ■ | 100 h | al Quarzo | **7LF5305-0** |

## Kit di fissaggio fronte quadro (per orologi interruttori 7LF4 e 7LF5)

**7LF9**
CE

| Descrizione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
|  Kit di fissaggio fronte quadro per apparecchi da 1 a 6 unità modulari | **7LF9006** |

# 7LF53

| Dati tecnici | | 7LF5301-1 | 7LF5301-4 | 7LF5301-5 | 7LF5301-6 | 7LF5301-7 | 7LF5305-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60730-1, CEI EN 60730-2-7, UL 917, CSA C22.2 No. 14 e 177 | | | | | |
| Approvazioni | | VDE, UL File E301698 | | | | | |
| **Alimentazione** | | | | | | | |
| Tensione nominale di comando $U_c$ | | 230 V c.a. | | | | | |
| Range di tensione | | 0,85 ...1,1 Uc | | | | | |
| Frequenza nominale | | 50 / 60 Hz | | | | | |
| Potenza assorbita Pv | | 1 VA | 0,2 VA | | 1 VA | | |
| **Canali** | | | | | | | |
| Tensione nominale di impiego $U_e$ | | 250 V c.a. | | | | | |
| Corrente nominale di impiego $I_e$ | a cosφ = 1 | 16 A | | | | | |
| | a cosφ = 0,6 | 4 A | | | | | |
| **Contatti** | | | | | | | |
| Contatto | | 1 NA | 1 in scambio | | | | |
| Durata | meccanica | 20000000 | | | | | |
| | elettrica a cosφ = 1 | 100000 | | | | | |
| Carico minimo dei contatti | | 4 V, 1 mA | | | | | |
| Carico lampade ad incandescenza | | 5 A | | | | | |
| Lampade fluorescenti | a 7µF | 60 VA | | | | | |
| | non compensate | 1400 VA | | | | | |
| **Sicurezza** | | | | | | | |
| Fasi differenti | contatti / comando | consentito | | | | | |
| Tensione nominale di isolamento $U_{imp}$ | | 4 kV | | | | | |
| Distanza di scarica e isolamento | azionamento | 8 mm | | | | | |
| | contatti | 6 mm | | | | | |
| EMC: burst | secondo EN 61000-4-4 | > 4,4 kV | | | | | |
| EMC: sorgente | secondo EN 61000-4-5 | > 2,0 kV | | | | | |
| Scariche elettrostatiche | secondo EN 61000-4-2 | > 8,0 kV | | | | | |
| Categoria di sovratensione | secondo EN 61010-1 | III | | | | | |
| **Funzionalità** | | | | | | | |
| Intervallo minimo di commutazione | | +/- 5 min | | +/- 30 min | +/- 5 min | +/- 30 min | +/- 5 min |
| Precisione di commutazione | | +/- 2,5 s/giorno | +/- 0,2 s/giorno | +/- 60 s/giorno | +/- 2,5 s/giorno | | |
| Durata riserva di carica | | 100 ore | 6 anni | | | 100 ore | |
| Passi di commutazione | | 15 min | | 120 min | 15 min | 120 min | 15 min |
| Minima sequenza di commutazione | | 30 min | | 240 min | 30 min | 240 min | 30 min |
| Tipologia di Batteria | | NiMH | | Litio | | | |
| Minimo tempo di carica | | 48 ore | - | | 48 ore | | |
| Vita utile batteria | a 20°C | 6 anni | 10 anni | | 6 anni | | |
| | a 40°C | 5 anni | | | | | |
| **Morsetti di collegamento** | | | | | | | |
| Morsetti | ± vite (Prozidriv) | 1 | | | | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 1.5 ... 4 mm² | | | | | |
| | cavo flessibile con puntalino | massimo 2,5 mm² | | | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | –10 ... +55 °C | | | | | |
| Temperatura di stoccaggio | | –10 ... +60 °C | | | | | |
| Resistenza climatica | secondo EN 600681 | 10 / 055 / 21 | | | | | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | IP 20, con connettori inseriti | | | | | |
| Classe di protezione | secondo EN 61140 | II | | | | | |

# 7LF53

| Dati tecnici | | 7LF5300-1 | 7LF5300-7 | 7LF5300-5 | 7LF5300-6 | 7LF5301-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60730-1, CEI EN 60730-2-7, UL 917, CSA C22.2 No. 14 e 177 | | | | |
| Approvazioni | | VDE, UL File E301698 | | | | |
| **Alimentazione** | | | | | | |
| Tensione nominale di comando $U_c$ | | 230 V c.a. | | | | |
| Range di tensione | | 0,85 ...1,1 Uc | | | | |
| Frequenza nominale | | 50 Hz | | | | |
| Potenza assorbita Pv | | 1 VA | | | | |
| **Canali** | | | | | | |
| Tensione nominale di impiego $U_e$ | | 250 V c.a. | | | | |
| Corrente nominale di impiego $I_e$ | a cosφ = 1 | 16 A | | | | |
| | a cosφ = 0,6 | 4 A | | | | |
| **Contatti** | | | | | | |
| Contatto | | 1 NA | | 1 in scambio | | |
| Durata | meccanica | 20000000 | | | | |
| | elettrica a cosφ = 1 | 100000 | | | | |
| Carico minimo dei contatti | | 4 V, 1 mA | | | | |
| Carico lampade ad incandescenza | | 5 A | | | | |
| Lampade fluorescenti | a 7µF | 60 VA | | | | |
| | non compensate | 1400 VA | | | | |
| **Sicurezza** | | | | | | |
| Fasi differenti | contatti / comando | consentito | | | | |
| Tensione nominale di isolamento $U_{imp}$ | | 4 kV | | | | |
| Distanza di scarica e isolamento | azionamento | 8 mm | | | | |
| | contatti | 6 mm | | | | |
| EMC: burst | secondo EN 61000-4-4 | > 4,4 kV | | | | |
| EMC: sorgente | secondo EN 61000-4-5 | > 2,0 kV | | | | |
| Scariche elettrostatiche | secondo EN 61000-4-2 | > 8,0 kV | | | | |
| Categoria di sovratensione | secondo EN 61010-1 | III | | | | |
| **Funzionalità** | | | | | | |
| Intervallo minimo di commutazione | | +/- 5 min | | | +/- 30 min | +/- 5 min |
| Precisione di commutazione | | sincronizzato dalla rete | | | | |
| Passi di commutazione | | 15 min | | | 120 min | 10 min |
| Minima sequenza di commutazione | | 30 min | | | 240 min | 30 min |
| **Morsetti di collegamento** | | | | | | |
| Morsetti | ± vite (Prozidriv) | 1 | | | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 1.5 ... 4 $mm^2$ | | | | |
| | cavo flessibile con puntalino | massimo 2,5 $mm^2$ | | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | –10 ... +55 °C | | | | |
| Temperatura di stoccaggio | | –10 ... +60 °C | | | | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | IP 20, con connettori inseriti | | | | |
| Classe di protezione | secondo EN 61140 | II | | | | |

# 5SV80

## RCM Relè per il controllo della corrente differenziale a toroide separato, Tipo A 5SV80/82

**5SV8**
CE
**CEI EN 62020**



| Esecuzione | $U_e$ (V c.a.) | $I_{dn}$ (A) | Tempo di intervento (s) | Modalità di intervento in funzione del tempo | Tipo di sicurezza | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCM[1)], analogico | 230 | 0,03 ÷ 5 | 0,02 ÷ 5 | Regolabile | Normale | 2 | **5SV8000-6KK** |
| RCM[1)], digitale | 230 | 0,03 ÷ 30 | 0,02 ÷ 10 | Regolabile / Istantaneo / Selettivo | Positiva / Normale | 3 | **5SV8001-6KK** |
| RCM[1)], digitale a 4 canali | 230 | 0,03 ÷ 30 | 0,02 ÷ 10 | Regolabile / Istantaneo / Selettivo | Positiva / Normale | 3 | **5SV8200-6KK** |

[1)] RCM: dispositivo preposto esclusivamente al controllo della corrente differenziale;

## Trasformatori toroidali (per relè per il controllo della corrente differenziale 5SV80/82, Tipo A)

**5SV87**
CE



| Descrizione | $I_{dn}$ min. impostabile (mA) | $I_n$ (A) | $I_{max}$ (per 2 sec) (A) | $U_e$ (V) | Diametro interno (mm) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trasformatore toroidale con supporto guida DIN incluso | 30 | ≤ 40 | 240 | 400 | 20 | **5SV8700-0KK** |
| Trasformatore toroidale con supporto guida DIN incluso | 30 | ≤ 63 | 380 | 400 | 30 | **5SV8701-0KK** |
| Trasformatore toroidale con supporto per montaggio a parete incluso | 30 | ≤ 80 | 480 | 690 | 35 | **5SV8702-0KK** |
| Trasformatore toroidale con supporto per montaggio a parete incluso | 30 | ≤ 200 | 1200 | 690 | 70 | **5SV8703-0KK** |
| Trasformatore toroidale con supporto per montaggio a parete incluso | 100 | ≤ 250 | 1500 | 690 | 105 | **5SV8704-0KK** |
| Trasformatore toroidale con supporto per montaggio a parete incluso | 100 | ≤ 500 | 3000 | 690 | 140 | **5SV8705-0KK** |
| Trasformatore toroidale con supporto per montaggio a parete incluso | 300 | ≤ 600 | 3600 | 690 | 210 | **5SV8706-0KK** |
| Supporto guida DIN per trasformatori toroidali con diametro da: 20 mm, 30 mm, 35 mm, 70 mm e 105 mm | | | | | - | **5SV8900-1KK** |

## Accessori per trasformatori toroidali 5SV87

**5SV89**
CE



| Anello di centratura campo magnetico | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 35 mm | **5SV8902-1KK** |
| 70 mm | **5SV8903-1KK** |
| 105 mm | **5SV8904-1KK** |
| 140 mm | **5SV8905-1KK** |
| 210 mm | **5SV8906-1KK** |

## Kit di fissaggio fronte quadro (per relè differenziali 5SV80/82)

**7LF9**
CE



| Descrizione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Kit di fissaggio fronte quadro per apparecchi da 1 a 6 unità modulari | **7LF9006** |

7

# 5SV8

| Dati tecnici | | 5SV8000-6KK | 5SV8001-6KK | 5SV8200-6KK |
|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 62020 | | |
| Approvazioni | | – | UL | |
| **Alimentazione** | | | | |
| Tensione di alimentazione $U_e$ | | 230 V c.a. | | |
| Frequenza nominale | | 50/60 Hz | | |
| Corrente differenziale nominale IΔn | Tipo A | 0,03 ... 3 A (preimpostato 30 mA) | | |
| | Tipo AC | > 3 A | 5 ... 30 A | |
| Tempo di intervento Δt | | 0,02 ... 5 s | 0,02 ... 10 s, INS, SEL | |
| **Contatti relè** | | | | |
| Contatti relè | | 1 x allarme | 1 x pre-allarme / 1 x allarme | 1 x pre-allarme / 4 x allarme |
| Tensione nominale | | 230 V c.a. | | |
| Corrente nominale | | 6 A | | |
| **Toroidi sommatori** | | | | |
| Diametro | | 20 ... 210 mm | | |
| **Installazione** | | | | |
| Lunghezza massima cavi relè-toroide | | 10 m cavi schermati | | |
| Sezione conduttori segnale | | 0,125 ... 2,08 $mm^2$ | | |
| Test / Reset | | Sì / Sì | | |
| Intervento esterno / Reset esterno | | – / Sì | Sì / Sì | |
| Grado di protezione | frontale | IP41 | | |
| | contatti | IP20 | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | -10 ... +55 °C | | |

# 7LF63

## Interruttori luci scale

| 7LF63 CE | $U_c$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | Regolazione | Funzioni | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 230 | 16 | 0,5 ÷ 10 min. | Luci scale per linee a 3 o 4 fili | 1 | **7LF6310** |
| | 230 | 16 | 0,5 ÷ 12 min. | Luci scale per linee a 3 o 4 fili, 7 funzioni impostabili | 1 | **7LF6311** |

## Dati tecnici

| | | 7LF6310 | 7LF6311 |
|---|---|---|---|
| **Alimentazione** | | | |
| Corrente nominale di impiego $I_e$ | a cosφ = 1 | 16 | |
| Tensione nominale di impiego $U_e$ | | 250 V c.a. | |
| Tensione nominale di comando $U_c$ | | 230 V c.a. | |
| Frequenza nominale | | 50/60 Hz | |
| Potenza assorbita Pv | | 1 W | |
| **Contatti** | | | |
| Canali | | 1 | |
| Carico massimo lampade Glimm | | 25 mA | 50 mA |
| Ingresso separato multitensione | | – | 8 ... 230 V c.a. / V c.c. |
| Capacità di commutazione | induttivo cosφ = 0,6 | 2000 VA | |
| Lampade a incadescenza | massimo | 3680 W | |
| Lampade fluorescenti | meccanica | 2000 VA | 10000000 |
| | elettrica a cosφ = 1 | 1000 W | 100000 |
| Lampade fluorescenti compatte | | 1000 W | |
| LED | | 1000 W | |
| Trasformatori elettronici | | 2000 VA | 60 VA |
| Trasformatori standard | | 2000 VA | 2300 VA |
| **Funzionalità** | | | |
| Campo di regolazione | | 0,5 .. 10 minuti | 0,5 .. 12 minuti |
| Comando manuale | | Sì | |
| Programmi | | – | 7 |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura d'esercizio | | -20 ... +55 °C | -20 ... +55 °C |
| Temperatura di stoccaggio | | -20 ... +60 °C | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | IP30 | |
| Grado di inquinamento | | 2 | |

# 5TT31

## Temporizzatori con calotta frontale per adeguamento P = 70 mm

**5TT31**
CE



| $U_c$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | Regolazione | Funzioni | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ÷ 240 c.a./c.c. | 4 | 0,02 sec. ÷ 300 ore | Multifunzione | 1 | **5TT3185** |
| 220 ÷ 240 c.a. | 8 | 0,25 ÷ 640 sec. | Ritardato all'eccitazione | 1 | **5TT3181** |

## Dati tecnici

| | | 5TT3185 | 5TT3181 |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60255 | |
| **Alimentazione** | | | |
| Corrente nominale di impiego $I_e$ | | 4 A | 8 A |
| Tensione nominale di impiego $U_e$ | | 250 V c.a. | |
| Tensione nominale di comando $U_c$ | | 12 ... 240 V c.a. / V c.c. | 220 ... 240 V c.a. |
| Range di tensione di comando | | 0,8 ... 1,1 x Uc | |
| Frequenza nominale | | 46 ... 400 Hz | 50/60 Hz |
| Potenza assorbita Pv | | circa 1,5 VA | circa 5 VA |
| **Contatti** | | | |
| Distanza tra i contatti | | contatto µ | |
| Carico minimo | | 10 V; 300 mA | |
| Durata elettica, manovre in AC-15 | 1 A | 1,5 x 105 | |
| | 3 A | – | 1,5 x 105 |
| **Funzionalità** | | | |
| Campo di regolazione | | 1 secondo ... 300 ore | |
| Tempo di ripristino | | 15 ... 80 ms | Circa 40 ms |
| **Morsetti** | | | |
| Morsetti | ± vite (Prozidriv) | 2 | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | massimo 2 x 2,5 mm² | |
| | cavo flessibile con puntalino | minimo 1 x 1,5 mm² | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura d'esercizio | | -40 ... +60 °C | |
| Resistenza climatica | secondo EN 60068-1 | 40 / 60 / 4 | |

# 5TT61

## Interruttore di priorità e controllo carichi prioritari

| 5TT61 CE | $U_e$ (V c.a.) | Potenza max (kW) | Corrente di intervento (A) | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 230 | 0 ÷ 6,5 | Fino a 25 A regolabili | 2 | **5TT6104-0BB** |

## Dati tecnici

| | | **5TT6104-0BB** |
|---|---|---|
| **Alimentazione** | | |
| Potenza nominale di lavoro $P_{imp}$ | | 0 ... 6,5 kW |
| Potenza $P_{max}$ | | 6,5 kW |
| Tensione ausiliaria Vaux | | 230 V c.a. |
| Campo di variazione tensione Vaux | | 195 ... 264 V c.a. |
| Corrente massima | | 25 A |
| Frequenza nominale | | 50 Hz |
| Campo di variazione della frequenza | | 47 ... 63 Hz |
| Potenza assorbita | | > 3,2 W / 1,8 (2, 3) VA |
| **Contatti** | | |
| Contatti in uscita F1 / F2 | | 1 NC / 1 NA |
| Categoria di sovratensione | | III |
| Grado di inquinamento | | 2 |
| Tensione di riferimento isolamento | | 300 V |
| Tensione di prova, 50 Hz 1 minuto | | 4 kV |
| **Funzionalità** | | |
| Misura | | vero valore efficace |
| Misura potenza attiva | visualizzazione | 1 cifra intera + 2 decimali |
| | risoluzione | 10 W |
| Misura corrente | visualizzazione | 1 cifra intera + 2 decimali |
| | risoluzione | 100 mA |
| Misura tensione | visualizzazione | 1 cifra intera + 2 decimali |
| | risoluzione | 1 V |
| Precisione | | +/- 1% |
| Allarme | | ronzatore |
| **Morsetti** | | |
| Sezione conduttori alimentazione | cavo rigido | massimo 4 $mm^2$ |
| | cavo flessibile con puntalino | massimo 2,5 $mm^2$ |
| Sezione conduttori vie di corrente principali | cavo rigido | massimo 16 $mm^2$ |
| | cavo flessibile con puntalino | massimo 10 $mm^2$ |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura | impiego | -5 ... +40 °C |
| | funzionamento | -10 ... +55 °C |
| | stoccaggio | -40 ... +70 °C |
| Umidità relativa ammessa | secondo EN 60255-6 | 45 ... 75 % |
| Grado di protezione | frontale | IP52 |
| | morsetti | IP20 |

# 7LQ2

## Interruttore crepuscolare completo di sensore

**7LQ2**



| $U_e$ (V c.a.) | Contatti | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| 230 | 1NA | 1 | **7LQ2300** |
| Sensore di ricambio | | | **7LQ2920** |

## Dati tecnici

| | | **7LQ2300** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60669-1 |
| **Alimentazione** | | |
| Tensione nominale | | 230 V c.a. |
| Corrente nominale | | 16 A |
| Frequenza nominale | | 50/60 Hz |
| **Contatti** | | |
| Carico lampade ad incandescenza / alogene | | 2000 W |
| Lampade fluorescenti | a 7µF | 1000 W |
| | non compensate | 2000 W |
| Lampade alogene ECG | | 2000 W |
| Range settaggio luminosità | | 1 ... 100000 Lux |
| **Circuito di misura** | | |
| Ritardo accensione/spegnimento | | circa 90 secondi |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Morsetti | ± vite (Prozidriv) | 1 |
| Sezione conduttori | | massimo 2 x 1.5 $mm^2$ |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -20 ... +55 °C |

# 5TT3

## Avviatore elettronico per motori (soft starter)

| **5TT34** CE | $U_e$ (V c.a.) | Esecuzione | Potenza nominale (W) | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 400 | Trifase | 300 ÷ 5500 (in categoria AC3) | 6 | **5TT3440**[1)] |

[1)] Fornito con calotta frontale per adeguamento P = 70 mm.

## Dati tecnici

| | | **5TT3440** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60947-4-2 |
| **Alimentazione** | | |
| Tensione di rete/motore | | 400 V c.a. |
| Campo di lavoro | | 0,8 ... 1,1 x Uc |
| Potenza nominale | | 3,5 VA |
| Frequenza nominale | | 50/60 Hz |
| **Contatti** | | |
| Potenza nominale del motore a 400 V | massima | 5500 W |
| | minima | 300 W |
| Tensione di partenza | | 30 ... 70 % |
| Tempo di avviamento | | 0,1 - 10 s |
| Tempo di ripristino | | 100 ms |
| Numero di giri (manovre) 3 x IN; TAN = 19 s, nu = 20% | fino a 3 kW | 36 |
| | da 3 a 5,5 kW | 20 |
| Fusibile di protezione | ultrarapido | 35 A |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | | massimo 2 x 2.5 $mm^2$ / minimo 1 x 0,5 $mm^2$ |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -20 ... +60 °C |
| Valore limite delle tamperatura ambiente | secondo EN 60068-1 | 20 / 60 / 4 |

# 5TT3

## Controllore di intervento fusibili con calotta frontale per adeguamento P = 70 mm

| 5TT31 CE | $U_e$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | $U_c$ (V c.a.) | Contatti | Portata contatti | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 230 | 4 | 380 ÷ 415 | 1NA | 4 A (in categoria AC1) | 2 | **5TT3170** |

## Dati tecnici

| | | **5TT3170** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60255 |
| **Alimentazione** | | |
| Tensione nominale | | 250 V c.a. |
| Corrente nominale | AC-1 | 4 A |
| Tensione di controllo $U_c$ | | 380 ... 415 V c.a. |
| Campo di lavoro | | 0,8 ... 1,1 x $U_c$ |
| Frequenza nominale | | 50 ... 400 Hz |
| **Contatti** | | |
| Resistenza interna dei percorsi di controllo | | > 1000 Ω/V |
| Max. ritorno ammissibile | | 90% |
| Tempo di intervento / rilascio | | < 50 ms |
| Durata elettrica | 1 A, AC 11 | 1,5 x 10 |
| **Sicurezza** | | |
| Tensione nominale di tenuta all'impulso | ingresso/uscita | > 4 kV |
| **Applicazioni** | | |
| Aree di applicazione | | asimmetria, sistemi con armoniche, motori rigenerativi |
| Messaggi | | anche per disconnessione carico |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | | massimo 2 x 2.5 mm² / minimo 1 x 0,5 mm² |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -20 ... +45 °C |
| Valore limite delle tamperatura ambiente | secondo EN 60068-1 | 20 / 45 / 4 |

# 5TT3

## Relè di segnalazione allarmi con calotta frontale per adeguamento P = 70 mm

**5TT34**
CE



| $U_c$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | Contatti | Allarmi gestiti | Funzione | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 5 | 2NA | 4 punti | Unità principale | 2 | **5TT3460** |
| 230 | – | – | 4 punti | Unità di espansione | 2 | **5TT3461** |

## Dati tecnici

| | | 5TT3460 | 5TT3461 |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60255-23 | |
| **Alimentazione** | | | |
| Tensione nominale di comando $U_c$ | | 230 V c.a. | |
| Campo di lavoro | | 0,8 ... 1,1 x $U_c$ | |
| Corrente nominale | | 5 A | – |
| Frequenza nominale | | 50/60 Hz | |
| **Contatti** | | | |
| Tensione ingressi di segnalazione allarmi S1-S4 | | 230 V c.a. | |
| Durata impulso di allarme | | ≥ 100 ms | |
| Duranta impulso di conferma | | ≥ 200 ms | |
| Carico minimo dei contatti | | 10 V; 100 mA | |
| Tensione nominale di impiego | | 250 V c.a. | |
| **Morsetti di collegamento** | | | |
| Morsetti | ± vite (Prozidriv) | 1 | |
| Sezione conduttori | | massimo 2 x 2,5 $mm^2$ / minimo 1 x 0,5 $mm^2$ | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura d'esercizio | | -20 ... +60 °C | |
| Classe di umidità | secondo EN 600068-2-30 | F | |

# 5TT3

## Relè di regolazione e controllo del livello dei liquidi con calotta frontale per adeguamento P = 70 mm

**5TT3**



| $U_e$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | Contatti | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 4 | 2 di scambio | 2 | **5TT3435** |
| Elettrodo a immersione | Con collegamento dei morsetti | – | – | **5TG8223** |

## Dati tecnici

| | | **5TT3435** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60255 |
| **Alimentazione** | | |
| Tensione nominale | | 250 V c.a. |
| Corrente nominale | AC-1 | 5 A |
| Tensione di controllo $U_c$ | | 230 V c.a. |
| Campo di lavoro | | 0,8 ... 1,1 x $U_c$ |
| Frequenza nominale | | 50/60 Hz |
| **Circuito di misura** | | |
| Campo di regolazione livello liquidi | | 2 ... 450 kΩ |
| Isteresi di commutazione | a 450 kΩ | 3% |
| | a 2 kΩ | 6% |
| Tensione elettrodo | | massimo circa 10 V c.a. |
| Corrente elettrodo | | massimo circa 1,5 mA c.a. |
| Ritardo all'eccitazione | regolabile | 0,2 ... 20 s |
| Ritardo alla diseccitazione | regolabile | 0,2 ... 20 s |
| Tensione di prova | circuito ingresso/ausiliario | 4 kV |
| | circuito ingresso/uscita | 4 kV |
| | circuito ausiliario/uscita | 4 kV |
| Max. lunghezza tra cavi e elettrodi per 100 µF/km | con settaggio a 450 kΩ | 50 m |
| | con settaggio a 100 kΩ | 200 m |
| | con settaggio a 35 kΩ | 500 m |
| | con settaggio a 10 kΩ | 1500 m |
| | con settaggio a 5 kΩ | 3000 m |
| Tensione elettrodo | | massimo circa 10 V c.a. |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | | massimo 2 x 2,5 mm² / minimo 1 x 0,5 mm² |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -20 ... +60 °C |
| Valore limite delle tamperatura ambiente | secondo EN 60068-1 | 20 / 60 / 4 |

# 5TT5

## Relè di emergenza/stop

**5TT5**
CE



| Esecuzione | Contatti | $U_e$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | $U_c$ (V c.a.) | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 V, per reti trifasi senza neutro | 1 in scambio | 400 | 5 | 230 | 4 | **5TT5200** |

## Dati tecnici

| | | **5TT5200** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | ISO 13849-1; ISO 13850; CEI EN 62061; CEI EN 60947-5; CEI EN 50178; CEI EN 61058; CEI EN 50156-1; CEI EN 60204-1 |
| Certificazioni | | German Technical Inspectorate Rheinland |
| **Alimentazione** | | |
| Tensione nominale $U_c$ | | 230 V c.a. |
| Campo di lavoro | | 0,8 ... 1,1 x $U_c$ |
| Frequenza nominale | | 50 Hz |
| Potenza dissipata | bobina | 3,5 VA |
| | contatti (per via di corrente) | 0,8 VA |
| Tensione di controllo | morsetto Y1 | 24 V c.a. / V c.c. |
| Corrente di controllo | morsetto Y1 | 45 mA |
| **Contatti** | | |
| Contatti | AC-15 (contatto NA) | 3 A |
| | AC-15 (contatto NC) | 2 A |
| | AC-1 (contatto NA e NC) | 5 A |
| Apertura contatti | | > 1 mm |
| Corrente elettrodo | | massimo circa 1,5 mA c.a. |
| Durata elettrica | AC-15, 2 A, 230 V c.a. | 10 |
| Frequenza di comando ammissibile | | 600 manovre/h |
| Resistenza alle vibrazioni | secondo EN 60068-2-610 | fino a 55 Hz, ampiezza 0,35 mm |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | | massimo 2 x 2,5 $mm^2$ / minimo 1 x 0,5 $mm^2$ |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | 0 ... +50 °C |
| Valore limite delle tamperatura ambiente | secondo EN 60068-1 | 0 / 55 / 4 |

# 5TT6

## Relè di corrente con calotta frontale per adeguamento P = 70 mm

**5TT61**
CE



| $U_e$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | Funzioni di cotrollo | Regolazione | Contatti | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 5 | Min. | 1 ÷ 10 A | 1 di scambio | 1 | **5TT6111** |
| 230 | 5 | Max. | 1 ÷ 10 A | 1 di scambio | 1 | **5TT6112** |
| 230 | 5 | Min. | 0,1 ÷ 15 A (4 campi) | 2 di scambio | 2 | **5TT6113** |
| 230 | 5 | Max. | 0,1 ÷ 15 A (4 campi) | 2 di scambio | 2 | **5TT6114** |
| 230 | 5 | Min./Max. | 0,1 ÷ 15 A (4 campi) | 2 di scambio | 2 | **5TT6115** |

[1] P = 55 mm.

## Dati tecnici

| | | 5TT6111, 5TT6112 | 5TT6113, 5TT6114, 5TT6115 |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60255 | |
| **Alimentazione** | | | |
| Corrente nominale di comando $I_c$ | | 1 ... 10 A | 0,1 ... 1 A / 0,5 ... 5 A / 1 ... 10 A / 1,5 ... 15 A |
| Tensione nominale di comando $U_c$ | | 230 V c.a. | |
| Campo di lavoro | | 0,9 ... 1,1 x $U_c$ | |
| Sovraccarico | permanente | 15 A | 20 A |
| | a 50°C, max 3 s | 20 A | – |
| | indipendente dal range di misura, max 3s | – | 30 A |
| Frequenza nominale | | 50/60 Hz | |
| **Contatti** | | | |
| µ contatti | AC-15 (contatto NA) | 3 A | 5 A |
| | AC-15 (contatto NC) | 1 A | – |
| Valore di intervento | inserzione continua | 0,1 ... 1 x Ic | |
| | disinserzioni fissa | 4% isteresi | |
| Ritardo di inserzione | regolazione continua | 0,1 ... 20 s | |
| Carico minimo contatti | | 10 V; 100 mA | |
| **Sicurezza** | | | |
| Tensione di isolamento nominale | bobina/contatti | 2,5 kV | |
| Distanza di scarica e di isolamento | azionamento/contatto | 3 mm | |
| Tensione nominale di tenuta all'impulso | azionamento/contatto | > 4 kV | |
| **Morsetti di collegamento** | | | |
| Sezione conduttori | | massimo 2 x 2,5 mm² / minimo 1 x 0,5 mm² | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura d'esercizio | | -20 ... +60 °C | |
| Valore limite delle tamperatura ambiente | secondo EN 60068-1 | 20 / 60 / 4 | |

# 5TT3

## Relè di minima tensione, senza ritardo di risposta

**5TT3**

CE

**CEI EN 60255**



| $U_c$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | Soglia | Campo di lavoro | Contatti | Isteresi | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monitoraggio di 1, 2 o 3 fasi verso il neutro** | | | | | | | |
| 230/400 | 4 | Fissa | 0,7 e 0,9 x Uc | 1 in scambio | – | 1 | **5TT3400** |
| | | | 0,85 e 0,95 x Uc | 2 in scambio | – | 1 | **5TT3401** |
| | | | 0,7 e 0,9 Uc | 2 in scambio | – | 2 | **5TT3402** |
| | | Regolabile | 0,7 ... 0,9 x Uc | 1 in scambio | – | 1 | **5TT3403** |
| **Monitoraggio di 3 fasi verso il neutro** | | | | | | | |
| 230/400 | 4 | Fissa | 0,7 e 0,9 Uc | 2 in scambio | – | 2 | **5TT3404** |
| | | | 0,85 e 0,95 x Uc | 2 in scambio | – | 2 | **5TT3405** |
| | | Regolabile | 0,7 ... 0,9 x Uc | 2 in scambio | 5% | 2 | **5TT3406** |

## Dati tecnici

| | | 5TT3400, 5TT3401 5TT3402, 5TT3403 | 5TT3404, 5TT3405 | 5TT3406 |
|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60255 | | |
| **Alimentazione** | | | | |
| Tensione nominale di comando $U_c$ | | 230 / 400 V c.a. | | |
| Campo di lavoro | | 1,1 x $U_c$ | | |
| Frequenza nominale | | 50 / 60 Hz | | |
| **Contatti** | | | | |
| µ contatto | AC-11 | 4 A | | |
| Carico minimo contatti | | 10 V; 100 mA | | |
| Valore di intervento | inserzione | 0,9 / 0,95 x Uc | | 4% isteresi |
| | disinserzione | 0,7 / 0,85 x Uc | | 0,7 / 0,95 x $U_c$ |
| **Funzionalità** | | | | |
| Asimmetria di fase | accuratezza | – | circa 5 ... 10 % | |
| Riconoscimento della caduta di fase | a L1 o L2 o L3 | 100 ms | | |
| Funzioni | monitoraggio di 1/2 fasi e il neutro | Sì | – | |
| | moditoraggio di 3 fasi e il neutro | Sì | – | |
| | segnalazione asimmetria fasi | – | Sì | |
| | segnalazione di inversione | – | Sì | |
| | segnalazione mancanza fase | Sì | - | |
| | monitoraggio del conduttore di neutro | – | Sì | |
| **Sicurezza** | | | | |
| Tensione nominale di isolamento $U_i$ | bobina/contatti | 4 kV | | |
| Distanza di scarica e isolamento | azionamento/contatto | 3 mm | 5,5 mm | |
| Tensone nominale di tenuta all'impulso | azionamento/contatto | > 2,5 kV | > 4 kV | |
| Fusibile di protezione | morsetti L1/L2/L3 | 2 A | | |
| **Morsetti di collegamento** | | | | |
| Sezione conduttori | | massimo 2 x 2,5 $mm^2$ / minimo 1 x 0,5 $mm^2$ | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | |
| Temperatura d'esercizio | | -20 ... +60 °C | | |
| Classe di umidità | secondo EN 60068-1 | 20 / 60 / 4 | | |

# 5TT3

## Relè di minima tensione, con ritardo di risposta

**5TT3**
CE
**CEI EN 60255**



| $U_c$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | con Test | Campo di lavoro | Contatti | Isteresi | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monitoraggio di 1, 2 o 3 fasi verso il neutro** | | | | | | | |
| 230/400 | 4 | no | 0,85 x Uc | 1 in scambio | 5% | 1 | **5TT3414** |
| | | si | 0,85 x Uc | 2 in scambio | 5% | 1 | **5TT3415** |

## Dati tecnici

| | | 5TT3414 | 5TT3415 |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60255 | |
| **Alimentazione** | | | |
| Tensione nominale di comando $U_c$ | | 230 / 400 V c.a. | |
| Campo di lavoro | | 1,15 x $U_c$ | |
| Frequenza nominale | | 50 / 60 Hz | |
| **Contatti** | | | |
| Contatti | AC-15 | 1 in scambio | 2 in scambio |
| Valore di intervento | inserzione | 5% isteresi | |
| | disinserzione | 0,85 x $U_c$ | |
| Ritardo di risposta | | 0,5 s | |
| Ritardo di trasferimento | | 60 s | |
| Carico minimo contatti | | 10 V; 100 mA | |
| Durata elettrica | AC-15 (1 A, 230 V c.a.) | 1 x 105 manovre | |
| **Funzionalità** | | | |
| Riconoscimento della caduta di fase | L1 o L2 o L3 | 500 ms | |
| Funzioni | monitoraggio di 1/2 fasi e il neutro | Sì | |
| | moditoraggio di 3 fasi e il neutro | Sì | |
| | segnalazione mancanza fase | Sì | |
| **Sicurezza** | | | |
| Tensone nominale di tenuta all'impulso | secondo EN 600664-1 | 6 kV | |
| Grado di inquinamento | | 2 | |
| **Morsetti di collegamento** | | | |
| Sezione conduttori | cavo rigido | 1 x 4 mm² | |
| | cavo flessibile con puntalino | 1 x 2,5 mm² | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura d'esercizio | | -25 ... +60 °C | |
| Classe di umidità | secondo EN 60068-1 | 20 / 60 / 4 | |

# 5TT3

## Relè di minima e massima tensione

**5TT3**

CE

**CEI EN 60255**



| $U_c$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | Campo di lavoro | Contatti | Isteresi | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monitoraggio di 3 fasi verso il neutro** | | | | | | |
| 230 | 4 | 0,7 e 1,1 x Uc<br>0,9 e 1,13 x Uc | 2 in scambio | 4% | 2 | **5TT3408** |

## Dati tecnici

| | | **5TT3408** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60255 |
| **Alimentazione** | | |
| Tensione di controllo $U_c$ | | 230 / 400 V c.a. |
| Campo di regolazione | | 1,35 x $U_c$ |
| Frequenza nominale | | 50 / 60 Hz |
| Fusibile di protezione | morsetti L1/L2/l3 | 2 A |
| **Contatti** | | |
| µ contatto | AC-11 | 1 A |
| Valore di intervento (massima tensione) | inserzione | 4% isteresi |
| | disinserzione | 0,9 ... 1,3 x $U_c$ |
| Valore di intervento (minima tensione) | inserzione | 4% isteresi |
| | disinserzione | 0,7 ... 1,1 x $U_c$ |
| Ritardo di risposta | | 0,1 ... 20 s |
| Carico minimo contatti | | 10 V; 100 mA |
| **Funzionalità** | | |
| Riconoscimento della caduta di fase | L1, L2 o L3 | 100 ms |
| Asimmetria di fase | accuratezza | circa 5 ... 10% |
| Funzioni | monitoraggio di 1/2 fasi e il neutro | - |
| | moditoraggio di 3 fasi e il neutro | Sì |
| | segnalazione asimmetria fasi | Sì |
| | segnalazione di inversione | Sì |
| | segnalazione mancanza fase | Sì |
| | monitoraggio del conduttore di neutro | Sì |
| **Sicurezza** | | |
| Tensione nominale di isolamento $U_i$ | bobina/contatti | 4 kV |
| Distanza di scarica e isolamento | contatto/contatto | 4 mm |
| | azionamento/contatto | 4 mm |
| Tensone nominale di tenuta all'impulso | azionamento/contatto | > 4 kV |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | | massimo 2 x 2,5 mm² / minimo 1 x 0,5 mm² |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -20 ... +60 °C |
| Classe di umidità | secondo EN 60068-2-30 | F |

# 5TT3

## Relè di monitoraggio "breve caduta di tensione" o microinterruzione

| 5TT3 | $U_c$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | Campo di lavoro | Contatti | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | **Monitoraggio di 1, 2 o 3 fasi verso il neutro** | | | | | |
| **CEI EN 60255** | 250 | 4 | 0,8 ... 0,85 x Uc | 2 in scambio | 2 | **5TT3407** |



## Dati tecnici

| | | 5TT3407 |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60255 |
| **Alimentazione** | | |
| Tensione di controllo $U_c$ | | 230 / 400 V c.a. |
| Campo di regolazione | | 1,1 x $U_c$ |
| Frequenza nominale | | 50 / 60 Hz |
| Potenza | 230 V c.a. cosφ = 1 | 2000 VA |
| | 230 V c.a. cosφ = 0,4 | 1250 VA |
| | $U_e$ = 24 V c.c. e $I_e$ = 6 A | max. 100W |
| | $U_e$ = 60 V c.c. e $I_e$ = 1 A | max. 100W |
| | $U_e$ = 110 V c.c. e $I_e$ = 0,6 A | max. 100W |
| | $U_e$ = 220 V c.c. e $I_e$ = 0,5 A | max. 100W |
| Fusibile di protezione | morsetti L1/L2/l3 | 2 A |
| **Contatti** | | |
| µ contatto | AC-11 | 3 A |
| Valore di intervento | inserzione | 5% isteresi |
| | disinserzione | 0,8 x $U_c$ |
| Ritardo di risposta | | 0,85 x $U_c$ |
| Ritardo di richiusura automatica (ritado di trasferimento) | | 0,2 ... 2 s |
| Carico minimo contatti | | 10 V; 100 mA |
| **Funzionalità** | | |
| Riconoscimento della caduta di fase | L1, L2 o L3 | ≥ 20 ms |
| Asimmetria di fase | accuratezza | circa 5 ... 10% |
| Funzioni | monitoraggio di 1/2 fasi e il neutro | Sì |
| | moditoraggio di 3 fasi e il neutro | Sì |
| | segnalazione mancanza fase | Sì |
| | monitoraggio del conduttore di neutro | Sì |
| **Sicurezza** | | |
| Tensione nominale di isolamento $U_i$ | bobina/contatti | 4 kV |
| Distanza di scarica e isolamento | azionamento/contatto | 4 mm |
| Tensone nominale di tenuta all'impulso | azionamento/contatto | 4 kV |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | | massimo 2 x 2,5 mm² / minimo 1 x 0,5 mm² |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -20 ... +60 °C |
| Classe di umidità | secondo EN 60068-2-30 | F |

# 5TT3

## Relè di monitoraggio presenza fase (per reti mofofasi e trifasi con neutro)

**5TT3**
CE
**CEI EN 60255**



| $U_e$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | $U_c$ (V c.a.) | Contatti | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 4 | 230 / 400 | 1 in scambio | 1 | **5TT3421** |

## Relè di monitoraggio senso ciclico delle fasi (per reti trifasi con neutro)

**5TT3**
CE
**CEI EN 60255**



| $U_e$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | $U_c$ (V c.a.) | Contatti | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 4 | 400 | 1 in scambio | 1 | **5TT3423** |

7

## Dati tecnici

| | | 5TT3421 | 5TT3423 |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60255 | |
| **Alimentazione** | | | |
| Tensione nominale $U_e$ | | 250 V c.a. | |
| Corrente nominale $I_e$ | | 4 A | |
| Tensione di controllo $U_c$ | | 230 V c.a. | 230 / 400 V c.a. |
| Campo di regolazione | | 0,8 ... 1,1 x $U_c$ | |
| Frequenza nominale | | 50 / 60 Hz | |
| Potenza dissipata | elettronica | 9 VA | |
| | contatti | 0,2 VA | |
| **Contatti** | | | |
| µ contatto | AC-11 | 3 A | |
| Carico minimo contatti | | 10 V; 100 mA | |
| **Funzionalità** | | | |
| Funzioni | segnalazione mancanza fase | Sì | – |
| | segnalazione senso ciclico delle fasi | – | Sì |
| **Sicurezza** | | | |
| Tensione nominale di isolamento $U_i$ | bobina/contatti | 4 kV | |
| Distanza di scarica e isolamento | azionamento/contatto | 4 mm | |
| Tensone nominale di tenuta all'impulso | azionamento/contatto | > 2,5 kV | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | IP20 | |
| Classe di sicurezza | secondo EN 61140 | II | |
| **Morsetti di collegamento** | | | |
| Sezione conduttori | | massimo 2 x 2,5 $mm^2$ | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura d'esercizio | | -20 ... +60 °C | |
| Classe di umidità | secondo EN 60068-1 | 20 / 60 / 4 | |

# 5TT3

## Bio-relè per la riduzione dei campi elettromagnetici

**5TT3**

CE



| $U_e$ (V c.a.) | $I_e$ (A) | Regolazione carico (VA) | Contatti | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 16 | 2 ÷ 20 | 1NC | 1 | **5TT3171**[1)] |
| Resistenza di carico di base | – | – | – | – | **5TG8222** |

[1)] Non idoneo per gestire carichi elettronici di bassa potenza (es. radiosveglie, standby TV ecc.).
Con calotta frontale per adeguamento P = 70 mm

## Dati tecnici

| | | **5TT3171** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60255 |
| **Alimentazione** | | |
| Tensione di esercizio | | 250 V c.a. |
| Corrente nominale | AC-1 | 16 A |
| Tensione nominale di comando $U_c$ | | 230 V c.a. |
| Campo di lavoro | | 0,85 ... 1,15 x $U_c$ |
| Frequenza nominale | | 50/60 Hz |
| Potenza dissipata | elettronica | 5 VA |
| | contatti | 2,6 VA |
| **Contatti** | | |
| Valore d'intervento | regolabile | 2 ... 20 VA |
| Valore di rilascio | % del valore di intervento | 70% |
| Durata elettrica | 3 A (AC-11) | 5 x 10 |
| **Sicurezza** | | |
| Tensione nominale di tenuta all'impulso | ingresso/uscita | > 4 kV |
| Grado di protezione | secondo EN 60592 | IP20 |
| Classe di sicurezza | secondo EN 61140 | II |
| Tensione di monitoraggio | | 3 V |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | | massimo 2 x 2,5 mm² / minimo 1 x 0,5 mm² |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -20 ... +45 °C |
| Classe di umidità | secondo EN 60068-2-30 | F |

# 5TT3

## Controllori dell'isolamento per industria con calotta frontale per adeguamento P = 70 mm

**5TT34**

CE



| Descrizione | $U_c$ (V) | $U_e$ (V) | Funzioni | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Controllore della resistenza di isolamento nelle reti trifasi IT a neutro isolato da 10 a 1000 Hz | 230 c.a. | 0 ÷ 500 c.a. | Campo di misura: 5 ÷ 100 kΩ 2 contatti di scambio | 2 | **5TT3470** |
| Controllore della resistenza di isolamento nelle reti in corrente continua non collegate a terra | - | 12 ÷ 280 c.c. | Campo di misura: 5 ÷ 200 kΩ 2 contatti di scambio | 2 | **5TT3471** |

## Dati tecnici

| | | 5TT3470 | 5TT3471 |
|---|---|---|---|
| **Alimentazione** | | | |
| Tensione di alimentazione $U_c$ | | 220 ... 240 V c.a. | - (prelevata dal circuito da controllare) |
| Campo di lavoro | | 0,8 ... 1,1 $U_c$ | 0,9 ... 1,25 x $U_c$ |
| Campo di variazione della frequenza di $U_c$ | | 45 ... 400 Hz | – |
| Potenza dissipata | | circa 2 VA | circa 1 W |
| Corrente di impiego $I_e$ | corrente termica $I_{th}$ | 4 A | |
| | DC-13 a 24 V c.c. | – | 2 A |
| | DC-13 a 250 V c.c. | – | 0,2 A |
| | AC-15 | – | 3 A |
| | AC-15 (contatti NA) | 5 A | – |
| | AC-15 (contatti NC) | 2 A | – |
| **Contatti** | | | |
| µ contatto | | 2 W | |
| Isteresi di intervento | su $R_{mis}$ 50 kΩ | 15% | 10 ... 15% |
| **Circuito di misura** | | | |
| Circuito di misura | | per reti trifase in corrente alternata | per reti in corrente continua |
| Range tensione di misura $U_{meas}$ | | 0 ... 500 V c.a. | 12 ... 280 V c.c. |
| Tensione di misura $U_{meas}$ | interna | circa 15 V c.c. | – |
| Range operativo | | 0 ... 1,1 x $U_{meas}$ | 0,9 ... 1,1 x $U_{meas}$ |
| Range di frequenza per $U_{meas}$ | | 10 ... 10000 Hz | – |
| Valori di allarme | | 5 ... 100 k | 5 ... 200 k |
| Settaggi del allarme | su scala assoluta | infinitamente variabili | |
| Resistenza interna in corrente alternata | | 250 kΩ | – |
| Resistenza interna in corrente continua | resistenza di prova | 250 kΩ | – |
| | L+ e L- verso PE | – | 75 kΩ |
| | L+ e L- verso PE | – | 75 kΩ |
| Massima corrente di misura $I_{meas}$ | cortocircuito | < 0,1 mA | 0,2 ... 4 mA, in funzione della tensione |
| Tensione continua indotta | massima ammissibile | 500 V c.c. | – |
| Ritardo d'intervento su RAL 50 kW e 1 µF | e da ∞ fino a 0,9 x $R_{mis}$ | < 1,3 s | 0,8 s |
| | e da Rmis da ∞ fino a 0 W | < 0,7 s | 0,4 s |
| **Sicurezza** | | | |
| Tensione nominale di tenuta all'impulso $U_{imp}$ | tra morsetti A1 e A2 | < 4 kV | |
| | tra morsetti L e PE | < 4 kV | |
| | tra morsetti A1, A1 e L, PE | < 4 kV | |
| Grado di protezione | secondo EN 60529 | IP20 | |
| **Morsetti di collegamento** | | | |
| Sezione conduttori | | massimo 2 x 2,5 mm² / minimo 1 x 0,5 mm² | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura d'esercizio | | -20 ... +60 °C | |
| Classe di umidità | secondo EN 60068-1 | 20 / 60 / 4 | |

# 5TT3

## Controllore di cosφ con calotta frontale per adeguamento P = 70 mm

**5TT34**

CE



| Descrizione | $U_c$ (V c.a.) | $U_e$ (V c.a.) | $I_{mess.}$ (A) | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Controllore per motori asincroni trifase fino a ca. 5 A attraverso lettura cosφ; campo di regolazione cosφ: da 0 fino a 0,97 | 3 x 400 | 250 | 0,4 ÷ 8 | 1 | **5TT3472** |

## Dati tecnici

| | | **5TT3472** |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60255; CEI EN 61557 |
| **Alimentazione** | | |
| Tensione di alimentazione $U_c$ | | 400 V c.a. |
| Campo di lavoro | | 0,8 ... 1,1 x $U_c$ |
| Campo di variazione della frequenza di $U_c$ | | 45 ... 65 Hz |
| Potenza dissipata | | 11 VA |
| **Contatti** | | |
| µ contatto | | 1 in scambio |
| Carico minimo contatti | | 10 V; 100 mA |
| Tensione nominale di impiego $U_e$ | | 250 V c.a. |
| Tensione continua indotta | massima ammissibile | 500 V c.c. |
| Corrente nominale di impiego $I_e$ | | 4 mA |
| Corrente nominale di impiego $I_s$ | corrente termica Ith | 4 A |
| | AC-15 (contatto NA) | 3 A |
| | AC-15 (contatto NC) | 1 A |
| | AC-13 (a 24 V c.c.) | 1 A |
| **Funzionalità** | | |
| Circuito di misura | | per reti in corrente alternata |
| Corrente di misura Imls | | 0,4 ... 8 A |
| Riduttore di corrente | secondario | /1 o /5 A |
| Regolazione dei valori di soglia | cos φ impostabile | 0 ... 0,97 |
| Ritardo temporale | impostabile | 0 ... 100 s |
| **Sicurezza** | | |
| Tensione nominale di tenuta all'impulso | verso i contatti | > 4 kV |
| Grado di protezione | secondo EN 60592 | IP20 |
| Corrente di breve durata | | 20 A (per 2 s) - 40 A (per 0,5 s) |
| Resistenza al cortocircuito | fusibile gG | 4 A |
| **Morsetti di collegamento** | | |
| Sezione conduttori | | massimo 2 x 2,5 mm² / minimo 1 x 0,5 mm² |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura d'esercizio | | -20 ... +60 °C |
| Classe di umidità | secondo EN 60068-1 | 20 / 60 / 4 |

# Note

# Misura



## Facile, affidabile, efficiente

Ci sono molti vantaggi nel monitorare il consumo di energia: oltre al risparmio dei costi attraverso l'ottimizzazione dei consumi, è possibile assicurare una maggiore continuità dei sistemi di alimentazione e della qualità della rete nelle infrastrutture e negli impianti industriali.
Allo stesso modo, il monitoraggio sistematico dell'energia aumenta la consapevolezza dell'effettivo consumo energetico, rendendolo un prerequisito chiave per una maggiore efficienza energetica.
L'integrazione in sistemi operativi IoT aperti come Insights Hub comporta un potenziale di ottimizzazione ancora maggiore.
Inoltre, con un sistema di monitoraggio dell'energia si costruiscono le basi per audit energetici regolari e un sistema di gestione dell'energia aziendale in conformità alla ISO 50001 e alla ISO 50003.




Sistema di misura multicanale 8/2

Contatori di energia da guida DIN 8/4

Strumenti multifunzione da guida DIN 8/6

Contatori di energia e strumenti di misura da guida DIN 8/8

Strumenti di misura da fronte quadro 8/10

Moduli di espansione 8/14

PROFINET Proxy SPP2000 8/15

Powercenter 3000 8/16

Trasformatori di corrente 8/17

Contaore da guida DIN 8/20

Contaimpulsi da guida DIN 8/21

Strumenti analogici da fronte quadro 8/22


Commutatori 8/23

# 7KT PAC1200

## Sistema di misura multicanale PAC1200

**7KT PAC1200**

CE

| | Descrizione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
|  | **7KT PAC1200 sistema di misura multicanale**<br>Lo starter kit include:<br>2 pz. Sensor bar da 9 posti 7KT1238<br>1 pz. Data manager 7KT1260<br>18 pz. Sensori da 40 A 7KT1254 | **7KT1222** |
|  | **7KT PAC1200 sistema di misura multicanale**<br>Lo starter kit include:<br>2 pz. Sensor bar da 12 posti 7KT1242<br>1 pz. Data manager 7KT1260<br>24 pz. Sensori da 40 A 7KT1254 | **7KT1223** |
|  | **7KT PAC1200 Data manager**<br>Funzionalità integrate:<br>Possibile impiego con TA esterni o inserzione diretta fino a 63 A<br>Visualizzabile e parametrizzabile tramite web server integrato<br>Supporta fino a 8 sensor bar e 96 sensori per singola fase (8 sensorbar da 12 posti)<br>Contatore di energia, potenza attiva e reattiva<br>Montaggio su guida DIN (4 u.m.) | **7KT1260** |
|  | **7KT PAC1200 Sensor bar** | |
| | 3 posti | **7KT1233** |
| | 6 posti | **7KT1236** |
| | 9 posti | **7KT1238** |
| | 12 posti | **7KT1242** |
|  | **7KT PAC1200 Sensori** | |
| | Sensori da 40 A | **7KT1254** |
| | Sensori da 63 A | **7KT1255** |

8

# 7KT PAC1200

| Dati tecnici | | 7KT1222 | 7KT1223 | 7KT1260 | 7KT123x/42 | 7KT125x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | | |
| Normative di riferimento | | EN 50428 EN 61010 EN 60950 | | | | |
| **Dati Principali** | | | | | | |
| Tipologia | | Starter kit | | Data manager | Sensor bar | Sensori |
| Esecuzione | | Sistema 9+9, 40 A | Sistema 12+12, 40 A | – | 3 / 6 / 9 / 12 -bar | 40 A / 63 A |
| Ingressi di misura | Tipo di connessione | Diretta fino a 63 A / trasformatore 5 A | | | – | |
| | Corrente $I_e$ | 40 A | | 63 A | – | 40 A / 63 A |
| Classe di precisione | | Precisione complessiva ± 2%, equivalente ad una classe 2 | | | | |
| Frequenza di misura | Hz | 50/60 ± 5% | | | – | |
| **Comunicazione** | | | | | | |
| Connessione dalla sensorbar al Data manager | | RS 485 (half-duplex, max. 115200 bit/s) per la trasmissione dei dati, Modbus RTU | | | | – |
| Connessione dal Data manager al web browser | | Ethernet tramite RJ45, protocollo Modbus TCP/IP | | | – | |
| **Dimensioni** | | | | | | |
| Altezza | mm | – | | 85 | 3 posti: 54.5<br>6 posti: 105.5<br>9 posti: 159.5<br>12 posti 212.4 | 32 |
| Larghezza | mm | – | | 70 | 21 | 17.7 |
| Spazio modulare | u.m. | 4 | | | Fluttuante | Alloggia sulla sensorbar |
| Profondità | mm | – | | 32.7 | 14.8 | 13 |
| Peso | g | 544 | 632 | 280 | 544 | 632 |
| **Ulteriori informazioni** | | | | | | |
| Memoria per l'archiviazione | | – | | 1 GB | – | |
| Numero di sensori utilizzabili | | – | | 8 Sensor bar<br>96 Sensori | – | |

# 7KT PAC1600

## Contatori di energia PAC1600

**7KT PAC1600**







| Connessione | Tipologia | $I_{max}$ | Comunicazione | Classe di precisione | Versione MID* | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofase | Inserzione diretta | 63 A | Modbus RTU | Classe 1 | – | **7KT1651** |
| | | 63 A | Modbus RTU | Classe B | ■ | **7KT1652** |
| | | 63 A | M-Bus | Classe 1 | – | **7KT1653** |
| | | 63 A | M-Bus | Classe B | ■ | **7KT1654** |
| | | 63 A | S0 | Classe 1 | – | **7KT1655** |
| | | 63 A | S0 | Classe B | ■ | **7KT1656** |
| Trifase | Inserzione tramite TA | - / 5 A | Modbus RTU | Classe 0.5 S | – | **7KT1661** |
| | | - / 5 A | Modbus RTU | Classe B | ■ | **7KT1662** |
| | | - / 5 A | M-Bus | Classe 0.5 S | – | **7KT1663** |
| | | - / 5 A | M-Bus | Classe B | ■ | **7KT1664** |
| | | - / 5 A | S0 | Classe 0.5 S | – | **7KT1672** |
| | | - / 5 A | S0 | Classe B | ■ | **7KT1673** |
| Trifase | Inserzione diretta | 80 A | Modbus RTU | Classe 0.5 S | – | **7KT1665** |
| | | 80 A | Modbus RTU | Classe B | ■ | **7KT1666** |
| | | 80 A | M-Bus | Classe 1 | – | **7KT1667** |
| | | 80 A | M-Bus | Classe B | ■ | **7KT1668** |
| | | 80 A | S0 | Classe 1 | – | **7KT1670** |
| | | 80 A | S0 | Classe B | ■ | **7KT1671** |

*Le versioni MID fanno riferimento alla norma EN 50470-3 per la classe di precisione, negli altri casi si fa riferimento alla EN 62053-21/22

# 7KT PAC1600

| Dati tecnici | | 7KT165x | 7KT166x/7x |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 61557-12 EN 62053-21/22/23 | |
| Normative di riferimento per i dispositivi MID | | IEC 61557-12 EN 50470-3 | |
| **Dati Principali** | | | |
| Tipologia | | Contatore monofase | Contatore trifase |
| Tensione nominale | | 230 V c.a. | 230 V c.a. / 400 V c.a. L-L |
| Tensione di funzionamento | | 187...264 V c.a. L-N | 187...264 V c.a. L-N<br>323...456 V c.a. L-L |
| Frequenza nominale del dispositivo MID | Hz | 50 | |
| Frequenza nominale del dispositivo non MID | Hz | 50/60 ± 5% | |
| Frequenza di funzionamento | Hz | 45...66 | |
| **Corrente in ingresso** | | | |
| Corrente minima | inserzione diretta | 0.5 A | |
| | inserzione con TA | – | 0.05 A |
| Corrente massima $I_{max}$ | inserzione diretta | 63 A | 80 A |
| | inserzione con TA | – | 6 A |
| Corrente iniziale | inserzione diretta | 40 mA | |
| | inserzione con TA | – | 10 mA |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Montaggio | | Solo per interno | |
| Temperatura di funzionamento | °C | -25...+55 | |
| Temperatura di stoccaggio | °C | -25...+70 | |
| Altitudine | | ≤ 2000 m | |
| **Dati strutturali** | | | |
| Spazio modulare | u.m. | 2 | 4 |
| Montaggio | | Guida DIN 35mm (EN 60715) o con viti con clip estraibili | |
| Grado di protezione | | IP40 Frontale, IP20 sul resto del dispositivo | |
| **Dispositivi con input tariffario** | | | |
| Tensione nominale | | 100...240 V c.a. | |
| Tensione di funzionamento | | 85...264 V c.a. | |
| Frequenza nominale | Hz | 50/60 ± 5% | |
| **Dispositivi con interfaccia S0 o uscita digitale** | | | |
| Numero di impulsi programmabili | inserzione diretta | 1-10-100 impulsi / kWh | |
| | inserzione con TA | – | 0.1-1-10-100 impulsi / kWh |
| Lunghezza d'impulso | | 60 ms per 1000 impulsi / kWh, 100 ms per altri valori | |
| Tensione esterna | | 10...30 V c.c | |
| Corrente massima | | 50 mA | |
| **Dispositivi con interfaccia RS485 - Modbus RTU** | | | |
| Velocità di comunicazione | inserzione diretta | 1200...38400 bps | |
| | inserzione con TA | – | 1200...115200 bps |
| **Dispositivi con interfaccia M-Bus (Slave)** | | | |
| Lunghezza del bus | | Secondo la specifica M-Bus | |
| Velocità | | 300...38400 bps, programmabile | |
| Consumo energetico | | ≤ 3 mA | |

# 7KT PAC1600

## Multimetro 7KT1681 e 7KT1682

**7KT PAC1600**



| Connessione | Tipologia | $I_{max}$ | Comunicazione | Classe di precisione | Versione MID[1)] | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofase o Trifase | Inserzione tramite TA | - / 1 A oppure - / 5 A | Modbus RTU | Classe 1 | – | **7KT1682** |
| | | - / 1 A oppure - / 5 A | – | Classe 1 | – | **7KT1681** |

[1)]Le versioni MID fanno riferimento alla norma EN 50470-3 per la classe di precisione, negli altri casi si fa riferimento alla EN 62053-21/22

# 7KT PAC1600

| Dati tecnici | | 7KT1681 e 7KT1682 |
|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | IEC 61557-12 EN 62053-21/22/23 |
| **Dati Principali** | | |
| Tipologia | | Multimetro con TA esterni |
| Tensione nominale | L-L | 600 V c.a. |
| | L-N | 346 V c.a. |
| Tensione di funzionamento | L-L | 50...720 V c.a. |
| | L-N | 415 V c.a. |
| Frequenza di funzionamento | Hz | 45...65 |
| Tipo di misura | | Vero valore efficace (TRMS) |
| Impedenza di ingresso della misura | | L-L > 8 MΩ |
| Tipo di connessione | | 1, 2, 3 fasi con o senza conduttore di neutro o carico uguale trifase |
| Fusibili consigliati | | 1 A Rapidi |
| **Alimentazione** | | |
| Tensione nominale | c.a. | 100...240 V |
| | c.c. | 110...250 V |
| Tensione di funzionamento | c.a. | 90...264 V |
| | c.c. | 93.5...300 V |
| Frequenza di funzionamento | Hz | 45...66 |
| Consumo energetico / dissipazione di potenza | 7KT1681 | 0.5...1.5 VA |
| | 7KT1682 | 0.8...2.2 VA |
| Fusibili consigliati | | 1 A Rapidi |
| **Corrente in ingresso** | | |
| Corrente | | 1 A oppure 5 A |
| Campo di misura | Per I = 1 A | 0.025...1.2 A c.a. |
| | Per I = 5 A | 0.025...6 A c.a. |
| Correnete massima Imax | | 5 A (campo nominale del trasformatore di corrente secondario) |
| Tipo di misura | | Vero valore efficace (TRMS) |
| Sovraccarico | | 20% |
| Picco di sovraccarico | | 50 A per 1 secondo |
| Dissipazione per fase | | ≤ 0.6 VA |
| **Funzioni aggiuntive** | | |
| Fattore di distorsione armonica | % | THD di tensione e corrente |
| Armoniche | | Fino alla 15ma |
| Valori limite | | Fino a 4 |
| Allarmi | | Fino a 4 |
| **Dati strutturali** | | |
| Spazio modulare | | 4 u.m. |
| Montaggio | | Guida DIN 35mm (EN 60715) o con viti con clip estraibili |
| Grado di protezione | | IP40 Frontale, IP20 sul resto del dispositivo |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Montaggio | | Solo per interno |
| Temperatura di funzionamento | °C | -20...+60 |
| Temperatura di stoccaggio | °C | -30...+80 |
| Altitudine | | ≤ 2000 m |
| **Dispositivo con interfaccia S0 - 7KT1681** | | |
| Numero di impulsi programmabili | | 0.1-1-10-100 impulsi / kWh |
| Lunghezza d'impulso | | 100 ms per altri valori |
| Tensione esterna | | 10...30 V c.c. |
| Corrente massima | | 50 mA |
| **Dispositivo con interfaccia RS485 - Modbus RTU - 7KT1682** | | |
| Velocità programmabile | | 1200...115200 bps |

# 7KM PAC2200 e 3200T

## Contatori di energia PAC2200

**7KM PAC2200**



| Tipologia | $I_{max}$ | Comunicazione | Classe di precisione | Versione MID[1] | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Inserzione tramite TA | - / 1 A oppure - / 5 A | M-Bus | Classe 1 | – | **7KM2200-2EA30-1CA1** |
| | - / 1 A oppure - / 5 A | M-Bus | Classe C | ■ | **7KM2200-2EA30-1GA1** |
| | - / 1 A oppure - / 5 A | Modbus RTU | Classe 1 | – | **7KM2200-2EA30-1DA1** |
| | - / 1 A oppure - / 5 A | Modbus RTU | Classe C | ■ | **7KM2200-2EA30-1HA1** |
| | - / 1 A oppure - / 5 A | Modbus TCP | Classe 1 | – | **7KM2200-2EA30-1EA1** |
| | - / 1 A oppure - / 5 A | Modbus TCP | Classe C | ■ | **7KM2200-2EA30-1JA1** |
| | - / 1 A oppure - / 5 A | Modbus TCP | Classe C | CLP [2] | **7KM2200-2EA00-1JB1** |
| Inserzione diretta | 65 A | M-Bus | Classe 1 | – | **7KM2200-2EA40-1CA1** |
| | 65 A | M-Bus | Classe B | ■ | **7KM2200-2EA40-1GA1** |
| | 65 A | Modbus RTU | Classe 1 | – | **7KM2200-2EA40-1DA1** |
| | 65 A | Modbus RTU | Classe B | ■ | **7KM2200-2EA40-1HA1** |
| | 65 A | Modbus TCP | Classe 1 | – | **7KM2200-2EA40-1EA1** |
| | 65 A | Modbus TCP | Classe B | ■ | **7KM2200-2EA40-1JA1** |
| | 65 A | Modbus TCP | Classe B | CLP [2] | **7KM2200-2EA40-1JB1** |

## Strumento multifunzione senza display PAC3200T

**7KM PAC3200T**



| Tipologia | $I_{max}$ | Comunicazione | Classe di precisione | Versione MID* | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Inserzione tramite TA<br>Senza display<br>Interfaccia web | - / 1 A oppure - / 5 A | Modbus TCP | Classe 0.5 S | - | **7KM3200-0CA01-1AA0** |

[1] Le versioni MID fanno riferimento alla norma EN 50470-3 per la classe di precisione, negli altri casi si fa riferimento alla EN 62053-21/22
[2] CLP (Certificate Load Profile) - Approvato secondo MID e PTB-A 50.7 (normativa tedesca) e con memoria per profilo di carico 15 min. e archiviazione per 10 anni

# 7KM PAC2200 e 3200T

## Dati tecnici

| | | | 7KM2200-2EA30.. | 7KM2200-2EA40.. | 7KM3200-0CA01-1AA0 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | |
| Normative di riferimento | | | IEC 61557-12 | | |
| Approvazioni | | | IEC 62053-21/22/23 | | |
| | | | EN50470-3 | | – |
| | | | PTB-A 50.7 (solo versione -1JB1) | | – |
| **Ingressi di misura** | | | | | |
| Ingressi di tensione | | Tensione in ingresso ($U_{L-L}$) | 400 V | | ≤ 400 V, tramite TV eterni |
| | | Tensione nominale | 100 V/ 173 V ... 230 V/ 400 V | | |
| | | Tensione di misura min. $U_{L-N}$ | 11,5 V | | |
| | | Tensione di misura max. $U_{L-N}$ | 276 V | | |
| | | $V_{L-N}$ soprressione punto zero | 7 V | | |
| | | $V_{L-L}$ soprressione punto zero | 10 V | | |
| Ingressi di corrente | | Connessione con trasformatore | x/1 A o x/5 A | – | x/1 A o x/5 A |
| | | Campo di misura della corrente | 10 ... 120 % della corrente nominale | – | 10 ... 120 % della corrente nominale |
| | | Capacità di sovraccarico impulsivo | 100 A per 1 s | – | 100 A per 1 s |
| | | Corrente permanente max. consentita | 10 A | – | 10 A |
| | | Soppressione del punto zero | 0 ... 10 % della corrente nominale | – | 0 ... 10 % della corrente nominale |
| | | Inserzione diretta | – | Fino a 65 A | – |
| | | Corrente Iref (EN50470-1) | – | 10 A | – |
| | | Corrente massima $I_{max}$ | – | 65 A | – |
| | | Capacità di sovraccarico impulsivo | – | 1990 A per 10 ms | – |
| | | Range di misura | – | 0,5 ... 65 A | – |
| **Funzionalità** | | | | | |
| Tensione, corrente, frequenza | | | ■ | | ■ |
| Potenza, fattore di potenza | | | ■ | | ■ |
| Media dei valori misurati | | | ■ | | ■ |
| THD (tensione, corrente) | | | – | | ■ |
| Funzione S0 | | | ■ | | ■ |
| Valore limite (fino a 6) | | | – | | ■ |
| Profilo di carico (15 min., giornaliero, mensile, annuale) | | | ■(solo per la versione -1JB1) | | – |
| Archiviazione dei dati per 10 anni | | | ■(solo per la versione -1JB1) | | – |
| **Classe di precisione** | | | | | |
| Secondo IEC 61557-12 | | | 1 | | 0,5 |
| Secondo EN50470-3 | | | C (solo versione MID) | B (solo versione MID) | – |
| Tensione | | | 0,5 | | 0,5 |
| Corrente | | | 0,5 | | 0,5 |
| Potenza attiva | | | 1 | | 0,5 |
| Potenza reattiva | | | 1 | | 0,5 |
| Potenza apparente | | | 1 | | 0,5 |
| Fattore di potenza | | | 0,5 | | 0,5 |
| Frequenza | | | 0,05 | | 0,05 |
| Energia attiva | | | 1 | | 0,5 |
| Energia reattiva | | | 2 | | 2 |
| THD | | | – | | 5 |
| **Ingressi e uscite** | | | | | |
| Ingressi digitali / Uscite digitali | | | 1/1 | | |
| | Ingressi digitali | Tensione di ingresso nominale | 24 V c.c. | | |
| | | Tensione di ingresso max. | 30 V c.c. | | |
| | | Corrente di ingresso per segnale "1" | 2,5 ... 10 mA | | |
| | | Corrente di ingresso per segnale "0" | ≤ 0.5 mA | | |
| | Uscite digitali | Tensione nominale | 0 ... 30 V c.c. Tipicamente 24 V c.c. | | |
| | | Corrente di uscita per segnale "1" | Dipende dal carico e dalla tensione di alimentazione esterna | | |
| | Funzione di uscita impulsi S0 | Norma di riferimento per emissione impulsi | IEC 62053-31 | | |
| | | Durata dell'impulso impostabile | 30 ... 500 ms | | |
| | | Time frame | 10 ms | | |
| | | Frequenza di commutazione | 17 Hz | | |
| | | Protezione da corto-circuito | Sì | | |
| | | Valori limite | – | | Fino a 6 valori, combinabili con logiche booleane (AND/OR) |
| **Comunicazione** | | | | | |
| Interfaccia | | | RS485 | M-Bus | RJ45 |
| Velocità | | | Fino a 38400 kb/s | Fino a 9600 kb/s | 10/100 Mbit/s |
| Protocollo | | | Modbus RTU | M-Bus | Modbus TCP<br>Interfaccia web (HTTP)<br>SNTP<br>DHCP |
| **Altre informazioni** | | | | | |
| Installazione | | | Guida din | | |
| Dimensioni (1 u.m. = 18 mm) | | | 6 u.m. | | |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | | | IP40 (frontale), IP20 (posteriore) | | |
| Campo d temperatura in esercizio | | | -25 ... +55 °C | | |
| Altitudine d'installazione s. l. m. | | | ≤ 2000 m | | |

8

# 7KM PAC

## Strumenti di misura fronte quadro 7KM PAC

| | Connessioni | Alimentazione | Interfaccia | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
| **7KM PAC1020** | | | | |
|  | A vite | 100 ... 250 V c.a. ±10% (50-60 Hz)<br>100 ... 250 V c.c. ±10% | Modbus RTU | **7KM1020-0BA01-1DA0** |
| **7KM PAC3120** | | | | |
|  | A vite | 100 ... 250 V c.a. ±10% (50-60 Hz)<br>100 ... 250 V c.c. ±10% | Modbus RTU | **7KM3120-0BA01-1DA0** |
| | | 22 ... 65 V c.c. ±20% | Modbus RTU | **7KM3120-1BA01-1EA0** |
| **7KM PAC3220** | | | | |
|  | A vite | 100 ... 250 V c.a. ±10% (50-60 Hz)<br>100 ... 250 V c.c. ±10% | Modbus TCP | **7KM3220-0BA01-1DA0** |
| | | 22 ... 65 V c.c. ±20% | Modbus TCP | **7KM3220-1BA01-1EA0** |

# 7KM PAC

## Dati tecnici

| | | | 7KM1020-.. | 7KM3120-.. | 7KM3220-.. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | |
| Normative di riferimento | | | IEC 61557-12 | | |
| Approvazioni | | | IEC 62053-21/22/23 | | |
| | | | CE, EAC | CE, EAC, UL | |
| **Ingressi di misura** | | | | | |
| Ingressi di tensione | | Tensione in ingresso (UL-L) | 400 V | 690 V, tramite TV eterni (x/100 V) | |
| | | Tensione nominale | 57.7 V/ 100 V ... 230 V/ 400 V | 57,7/100 ... 400/690 V (IEC) - 57,7/100 ... 347/600 V (UL) | |
| | | Tensione di misura min. UL-N | 11,5 V | | |
| | | Tensione di misura max. UL-N | 280 | 480 V (IEC) - 416 V (UL) | |
| | | $V_{L-N}$ soprressione punto zero | 10 V | | |
| | | $V_{L-L}$ soprressione punto zero | 17 V | | |
| Ingressi di corrente | | Connessione con trasformatore | - / 1 A oppure - / 5 A | | |
| | | Campo di misura della corrente | 10 ... 120 % della corrente nominale | | |
| | | Capacità di sovraccarico impulsivo | 100 A per 1 s | | |
| | | Corrente permanente max. consentita | 10 A | | |
| | | Potenza assorbita max. per ogni fase | 125 mVA con 5 A | 300 mVA con 5 A | |
| | | Soppressione del punto zero | 0 ... 10 % della corrente nominale | | |
| **Funzionalità** | | | | | |
| Tensione, corrente, frequenza | | | ■ | ■ | |
| Potenza, fattore di potenza | | | ■ | ■ | |
| Media dei valori misurati | | | ■ | ■ | |
| THD (tensione, corrente) | | | – | ■ | |
| Funzione S0 (uscita impulsiva per kWh/kvar) | | | ■ | ■ | |
| Valori limite | | | – | ■ | |
| **Classe di precisione** | | | | | |
| Secondo IEC 61557-12 | | | 1 | 0,5 | |
| Tensione | | | 0,5 | 0,2 | |
| Corrente | | | 0,5 | 0,2 | |
| Potenza attiva | | | 1 | 0,5 | |
| Potenza reattiva | | | 2 | 1 | |
| Potenza apparente | | | – | 0,5 | |
| Fattore di potenza | | | 0,5 | 0,5 | |
| Frequenza | | | 0,05 | 0,05 | |
| Energia attiva | | | 1 | 0,5 | |
| Energia reattiva | | | 2 | 2 | |
| THD | | | – | 5 | |
| **Ingressi e uscite** | | | | | |
| Ingressi digitali / Uscite digitali | | | 1/1 | 2/2 | |
| | Ingressi digitali | Tensione di ingresso nominale | 24 V c.c. | | |
| | | Tensione di ingresso max. | 30 V c.c. | | |
| | | Soglia di commutazione per segnale "1" | > 11 V c.c. | | |
| | | Corrente di ingresso per segnale "1" | 7 mA | | |
| | Uscite digitali | Tensione nominale | 0 ... 30 V c.c. Tipicamente 24 V c.c. | | |
| | | Corrente di uscita per segnale "1" | Dipende dal carico e dalla tensione di alimentazione esterna | | |
| | Funzione di uscita impulsi S0 | Norma di riferimento per emissione impulsi | IEC 62053-31 | | |
| | | Durata dell'impulso impostabile | 30 ... 500 ms | | |
| | | Time frame | 10 ms | | |
| | | Frequenza di commutazione | 17 Hz | | |
| | | Protezione da corto-circuito | Sì | | |
| | | Valori limite | – | Fino a 6 valori, combinabili con logiche booleane (AND/OR) | |
| **Comunicazione** | | | | | |
| Interfaccia | | | RS485 | | RJ45 |
| Velocità | | | Fino a 115200 kb/s | | 10/100 Mbit/s |
| Protocollo | | | Modbus RTU | | Modbus TCP<br>Interfaccia web (HTTP)<br>SNTP<br>DHCP |
| Moduli di espansione | | | – | | Fino a 2 moduli |
| **Altre informazioni** | | | | | |
| Installazione | | | Fronte quadro | | |
| Dimensioni sul pannello | | | 96 x 96 mm | | |
| Profondità | | | 46 mm | 58 mm | 58 mm / 76 mm con modulo di espansione |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | | Frontale | IP40 | IP65 | |
| | | Posteriore | IP20 | | |
| Campo d temperatura in esercizio | | | -10 ... +55 °C | -25 ... +55 °C | |
| Altitudine d'installazione s. l. m. | | | ≤ 2000 m | | |

8

# 7KM PAC4220 new

## Strumento di misura fronte quadro con display a colori 7KM PAC4220

| | Connessioni | Alimentazione | Interfaccia | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
| **7KM PAC4220**<br> | A vite | 95 ... 250 V c.a. ±10% (50-60 Hz)<br>110 ... 270 V c.c. ±10% | Modbus TCP | **7KM4220-0BA01-1EA0** |
| | | 24 ... 48 V c.c. ±25% | Modbus TCP | **7KM4220-1BA01-1EA0** |

# 7KM PAC4220 new

## Dati tecnici

| | | | **7KM4220-..** |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | | IEC 61557-12 |
| Approvazioni | | | IEC 62053-21/22/23 |
| | | | CE, EAC, UL |
| **Ingressi di misura** | | | |
| Ingressi di tensione | | Tensione in ingresso (UL-L) | 690 V, tramite TV eterni (x/100 V) |
| | | Tensione nominale | 57,7/100 ... 400/690 V (IEC) - 57,7/100 ... 347/600 V (UL) |
| | | Tensione di misura min. UL-N | 11,5 V |
| | | Tensione di misura max. UL-N | 480 V (IEC) - 416 V (UL) |
| | | $V_{L-N}$ soprressione punto zero | 10 V |
| | | $V_{L-L}$ soprressione punto zero | 17 V |
| Ingressi di corrente | | Connessione con trasformatore | - / 1 A oppure - / 5 A |
| | | Campo di misura della corrente | 10 ... 120 % della corrente nominale |
| | | Capacità di sovraccarico impulsivo | 100 A per 1 s |
| | | Corrente permanente max. consentita | 10 A |
| | | Potenza assorbita max. per ogni fase | 300 mVA con 5 A |
| | | Soppressione del punto zero | 0 ... 10 % della corrente nominale |
| **Funzionalità** | | | |
| Tensione, corrente, frequenza | | | ■ |
| Potenza, fattore di potenza | | | ■ |
| Media dei valori misurati | | | ■ |
| THD (tensione, corrente) e singole armoniche fino alla 64ma | | | ■ |
| Funzione S0 (uscita impulsiva per kWh/kvar) | | | ■ |
| Valori limite (fino a 12) | | | ■ |
| **Classe di precisione** | | | |
| Secondo IEC 61557-12 | | | 0,2 |
| Tensione | | | 0,2 |
| Corrente | | | 0,2 |
| Potenza attiva | | | 0,2 |
| Potenza reattiva | | | 0,5 |
| Potenza apparente | | | 0,5 |
| Fattore di potenza | | | 0,5 |
| Frequenza | | | 0,05 |
| Energia attiva | | | 0,2 |
| Energia reattiva | | | 0,5 |
| THD | | | 2 |
| **Ingressi e uscite** | | | |
| Ingressi digitali / Uscite digitali | | | 2/2 |
| | Ingressi digitali | Tensione di ingresso nominale | 24 V c.c. |
| | | Tensione di ingresso max. | 30 V c.c. |
| | | Soglia di commutazione per segnale "1" | > 11 V c.c. |
| | | Corrente di ingresso per segnale "1" | 7 mA |
| | Uscite digitali | Tensione nominale | 0 ... 30 V c.c. Tipicamente 24 V c.c. |
| | | Corrente di uscita per segnale "1" | Dipende dal carico e dalla tensione di alimentazione esterna |
| | Funzione di uscita impulsi S0 | Norma di riferimento per emissione impulsi | IEC 62053-31 |
| | | Durata dell'impulso impostabile | 30 ... 500 ms |
| | | Time frame | 10 ms |
| | | Frequenza di commutazione | 17 Hz |
| | | Protezione da corto-circuito | Sì |
| | | Valori limite | Fino a 12 valori, combinabili con logiche booleane (AND/OR) |
| **Comunicazione** | | | |
| Interfaccia | | | 2 x RJ45 |
| Velocità | | | 10/100 Mbit/s |
| Protocollo | | | Modbus TCP<br>Interfaccia web (HTTP)<br>SNTP<br>DHCP |
| Moduli di espansione | | | Fino a 2 moduli |
| **Altre informazioni** | | | |
| Installazione | | | Fronte quadro |
| Dimensioni sul pannello | | | 96 x 96 mm |
| Profondità | | | 58 mm / 76 mm con modulo di espansione |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | | Frontale | IP65 |
| | | Posteriore | IP20 |
| Campo d temperatura in esercizio | | | -25 ... +55 °C |
| Altitudine d'installazione s. l. m. | | | ≤ 2000 m |

8

# 7KM9 PAC

## Moduli di espansione per 7KM PAC3220

| | Modulo di espansione | Protocollo di comunicazione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
|  | **PAC RS485** | Modbus RTU | **7KM9300-0AM00-0AA0** |
|  | **PAC PROFIBUS** | Profibus | **7KM9300-0AB01-0AA0** |
|  | **PAC PROFINET** | Profinet | **7KM9300-0AE02-0AA0** |
|  | **PAC I (N), I (Diff), Ingressi analogici** | - | **7KM9200-0AD00-0AA0** |
|  | **PAC 4DI/2DO** | - | **7KM9200-0AB00-0AA0** |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **7KM PAC RS485** | |
| Protocollo | Protocollo di comunicazione Modbus RTU |
| Impostazioni del dispositivo | Assegnazione dei parametri tramite display del dispositivo o powerconfig |
| Installazione | Plug&Play |
| Velocità di comunicazione | 4,8 / 9,6 / 19,2 e 38,4 kbit/s |
| Tipo di collegamento | Tramite morsetti a vite a 6 poli |
| Alimentazione | Nessuna alimentazione ausiliaria |
| Indicazione di stato | LED sul modulo |
| **7KM PAC PROFIBUS** | |
| Protocollo | Protocollo di comunicazione Profibus DPV1 |
| Impostazioni del dispositivo | Assegnazione dei parametri tramite display del dispositivo o powerconfig o TIA Portal |
| Installazione | Plug&Play |
| Velocità di comunicazione | 9,6 kbit/s fino a 12 Mbit/s |
| Tipo di collegamento | Connettore Sub-D a 9 poli secondo IEC 61158 |
| Funzioni disponibili | IRT, DHC, DNS, SNMP, SNTP |
| Tempo di inversione deterministico | tramite ridondanza ad anello (MRP) per sistemi di tipo H |
| Alimentazione | Nessuna alimentazione ausiliaria |
| Indicazione di stato | LED sul modulo |
| **7KM PAC PROFINET (Switched Ethernet)** | |
| Protocollo | Protocollo di comunicazione Profinet, PROFIenergy e Modbus TCP |
| Impostazioni del dispositivo | Assegnazione dei parametri tramite display del dispositivo o powerconfig o TIA Portal |
| Installazione | Plug&Play per sistemi ridondati S2 |
| Velocità di comunicazione | 10 e100 Mbit / s |
| Tipo di collegamento | 2 prese Ethernet (RJ45) |
| Alimentazione | Nessuna alimentazione ausiliaria |
| Indicazione di stato | LED sul modulo |
| **PAC I (N), I (Diff), Ingressi analogici** | |
| Impostazioni del dispositivo | Assegnazione dei parametri tramite display del dispositivo o powerconfig |
| Funzionalità | Misura della corrente di neutro I(N) Classe 1 secondo IEC 61557-12 tramite trasformatori di corrente x / 5 A<br>Misura della corrente residua I(Diff), tramite trasformatori di corrente di tipo A o di tipo B<br>2 ingressi analogici, senza alimentazione ausiliaria, per correnti da 0/4 a 20 mA |
| Installazione | Plug&Play |
| Velocità di comunicazione | 4,8 / 9,6 / 19,2 e 38,4 kbit / s |
| Tipo di collegamento | Tramite morsetti a vite a 6 poli |
| Alimentazione | Nessuna alimentazione ausiliaria |
| Indicazione di stato | LED sul modulo |
| **PAC 4DI/2DO** | |
| Impostazioni del dispositivo | Assegnazione dei parametri tramite display del dispositivo o powerconfig |
| Funzionalità | Ingressi e uscite possono essere utilizzati come impulsi S0 conforme alla IEC 62053-31 |
| Installazione | Plug&Play |
| Tipo di collegamento | Tramite morsetti a vite a 9 poli |
| Alimentazione | Nessuna alimentazione ausiliaria |
| Indicazione di stato | LED sul modulo |

# SENTRON PROFINET Proxy SPP2000

## Modulo di espansione per strumenti di misura SENTRON PAC su guida DIN



| Modulo di espansione | Dispositivi compatibili | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| PROFINET | 7KM PAC2200 inserzione diretta 65 A | 7KM2200-2EA40-1EA1 | **7KM9300-0PP20-0AA0** |
| | 7KM PAC2200 inserzione TA | 7KM2200-2EA30-1EA1 | |
| | 7KM PAC2200 inserzione diretta 65 A MID | 7KM2200-2EA40-1JA1 | |
| | 7KM PAC2200 inserzione TA MID | 7KM2200-2EA30-1JA1 | |
| | 7KM PAC2200 inserzione diretta 65 A CLP | 7KM2200-2EA40-1JB1 | |
| | 7KM PAC2200 inserzione TA CLP | 7KM2200-2EA00-1JB1 | |
| | 7KM PAC2200 inserzione TA CLP | 7KM3200-0CA01-1AA0 | |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tempo di aggiornamento su PROFINET IO Device con IRT | 1 ms, 2 ms, 4 ms con IRT |
| Collegamento | 2 porte (switch) RJ45 |
| Velocità di trasmissione per tipo di connettore RJ45 | PROFINET a 100 Mbit/s |
| Alimentazione ausiliaria | 24 VDC Max. tensione di isolamento: 500 V c.a. |
| Versione/Revisione GSD con PROFINET necessario | GSDML ≥ V2.4 |
| Il servizio come PROFINET IO Device supporta PROFIenergy | Sì |
| Viene supportato ridondanza di sistema PROFINET | Sì, S2 |
| Per la comunicazione IE aperta: | |
| • TCP/IP | Sì |
| • SNMP | Sì |
| • LLDP | Sì |
| Grado di inquinamento | 2 a norma IEC 61131 |
| Tensione di alimentazione in corrente continua: | |
| • valore nominale min. | 28,8 V |
| • valore nominale max. | 19,2 V |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| classe di infiammabilità secocondo UL 94 | V 0 |
| Idoneità all'impiego | 7KM PAC 2200 / PAC 3200T |
| Tipo di fissaggio | Guida DIN |
| Dimensioni | 1 UM |
| temperatura ambiente durante l'esercizio: | |
| • min. | **-25 °C** |
| • max. | **55 °C** |
| temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio: | |
| • min. | **-25 °C** |
| • max. | **70 °C** |
| Numero massimo di dispositivi collegati | **Max. 8 tra quelli idonei** |
| Soddisfa i requisiti di CISPR11, Classe B, Gruppo 1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 e EN 61000-6-4 | |
| Aggiornamento firmware tramite SENTRON powerconfig | |
| Segnalazione con due LED di stato (COM e PN) e un tasto di reset | |

# 7KN Powercenter

## Acquisizione e visualizzazione dati basata su Edge /IoT per la distribuzione di energia in bassa tensione

**7KN Powercenter 3000**

- Offre una gamma di interfacce per la digitalizzazione dei sistemi per la distribuzione di energia in bassa tensione:
  - Interfaccia web per una chiara panoramica di tutti i dispositivi collegati
  - Interfaccia con Insights Hub, il sistema IoT di Siemens
  - verso altri Cloud come AWS, Azure, AliCloud, ecc. Interfaccia di comunicazione Modbus TCP (due porte RJ45)
  - Esportazione dei dati energetici in formato CSV (invio periodico, giornaliero, settimanale, mensile, es. invia mail)
- Disponibili i dati energetici nei 15 min per i dispositivi collegati come base per la gestione energetica secondo la ISO 50001
- Funzionalità di sicurezza IT per la protezione da accessi non autorizzati
- Semplice configurazione tramite powerconfig
- Design compatto, alimentazione a 24 V c.c.
- Integrazione fino a 32 dispositivi, espandibile con licenze da 10, 20, 50, 100.


Per maggiori informazioni
**www.siemens.it/sentron-digital**

### 7KN Powercenter 3000

| 7KN | Tensione | Interfaccia | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| CE | 24 V c.c. | Modbus TCP, http, Insights Hub | **7KN1310-0MC00-0AA8** |







# 7KT1

## Trasformatori di corrente trifase a cavo passante 7KT12

CE
**CEI EN 60044-1**



| Corrente $I_{pr}/I_{sr}$ | $U_e$ | Frequenza | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
| 3 x 60/5 A | 720 V c.a. | 50 ÷ 60 Hz | 6 | **7KT1200** |
| 3 x 100/5 A | | | | **7KT1201** |
| 3 x 150/5 A | | | | **7KT1202** |

## Dati tecnici

| | **7KT1200** | **7KT1201** | **7KT1202** |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative e approvazioni | CEI EN 60044-1 | | |
| **Corrente primaria $I_{pr}$** | | | |
| Corrente primaria del trasformatore | 60 A | 100 A | 150 A |
| **Corrente secondaria $I_{sr}$** | | | |
| Corrente secondaria del trasformatore | 5 A | | |
| **Potenza nominale P** | | | |
| Potenza nominale del trasformatore | 1,25 VA | 2,5 VA | 3,75 VA |
| **Frequenza nominale $f_n$** | | | |
| Frequenza di utilizzo | 50 ÷ 60 Hz | | |
| **Corrente termica limite Ith** | | | |
| Corrente termica di breve durata | 60 x $I_{pr}$ | | |
| Corrente termica contiunua | 1 x $I_{pr}$ | | |
| **Tensione nominale** | | | |
| Tensione nominale di utilizzo Ue | 720 V c.a. | | |
| **Sezione dei condittori** | | | |
| Cavo rigido | 0,5 ... 4 mm² | | |
| Cavo flessibile con puntalino | 0,5 ... 2,5 mm² | | |
| **Temperatura di funzionanmento** | | | |
| Temperatura di utilizzo | -5 ... +60 °C | | |

# 4NC6

## Trasformatori di corrente 4NC6

**4NC6**

CE





| Tensione nominale $U_e$ | $I_{pr}$ primario | $I_{sr}$ secondario | Classe di precisione | Potenza nominale $P_0$ | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 V | 40 A | 5 A | 1 | – | **4NC6004-0YB00** |
| | | | 3 | 1 VA | |
| | 50 A | 5 A | 1 | 1 VA | **4NC6005-0YB00** |
| | | | 3 | 1,5 VA | |
| | 60 A | 5 A | 1 | 1 VA | **4NC6006-0YB00** |
| | | | 3 | 2 VA | |
| | 100 A | 5 A | 0,5 | 1,5 VA | **4NC6010-0YB00** |
| | | | 3 | 3 VA | |
| | 100 A | 5 A | 0,5 | 1,5 VA | **4NC6010-1YB00** |
| | | | 3 | 2,5 VA | |
| | 150 A | 5 A | 0,5 | 3 VA | **4NC6015-0YB00** |
| | | | 3 | 4 VA | |
| | 150 A | 5 A | 0,5 | 3 VA | **4NC6015-1YB00** |
| | | | 3 | 4 VA | |
| | 200 A | 5 A | 0,5 | 4 VA | **4NC6020-0YB00** |
| | | | 3 | 7 VA | |
| | 250 A | 5 A | 0,5 | 6 VA | **4NC6025-0YB00** |
| | | | 3 | 8 VA | |
| | 300 A | 5 A | 0,5 | 8 VA | **4NC6030-0YB00** |
| | | | 3 | 10 VA | |
| | 400 A | 5 A | 0,5 | 8 VA | **4NC6040-0YB00** |
| | | | 3 | 10 VA | |
| | 600 A | 5 A | 0,5 | 12 VA | **4NC6060-0YB00** |
| | | | 3 | 15 VA | |
| | 600 A | 5 A | 0,5 | 8 VA | **4NC6060-1YB00** |
| | | | 3 | 12 VA | |
| | 800 A | 5 A | 0,5 | 10 VA | **4NC6080-0YB00** |
| | | | 3 | 12 VA | |
| | 800 A | 5 A | 0,5 | 12 VA | **4NC6080-1YB00** |
| | | | 3 | 15 VA | |
| | 1000 A | 5 A | 0,5 | 10 VA | **4NC6100-0YB00** |
| | | | 3 | 15 VA | |
| | 1250 A | 5 A | 0,5 | 12 VA | **4NC6125-0YB00** |
| | | | 3 | 15 VA | |
| | 1600 A | 5 A | 0,5 | 15 VA | **4NC6160-0YB00** |
| | | | 3 | 20 VA | |
| | 2000 A | 5 A | 0,5 | 20 VA | **4NC6200-0YB00** |
| | | | 3 | 25 VA | |
| | 2500 A | 5 A | 0,5 | 20 VA | **4NC6250-0YB00** |
| | | | 3 | 25 VA | |
| | 3200 A | 5 A | 0,5 | 25 VA | **4NC6320-0YB00** |
| | | | 3 | 30 VA | |
| | 4000 A | 5 A | 0,5 | 30 VA | **4NC6400-0YB00** |
| | | | 3 | 50 VA | |
| | 150 A | 5 A | 0,2 | 1,5 VA | **4NC6015-0SB00** |
| | | | 0,5 | 2 VA | |
| | 200 A | 5 A | 0,2 | 2,5 VA | **4NC6020-0SB00** |
| | | | 0,5 | 3 VA | |
| | 250 A | 5 A | 0,2 | 2,5 VA | **4NC6025-0SB00** |
| | | | 0,5 | 3 VA | |
| | 300 A | 5 A | 0,2 | 4 VA | **4NC6030-0SB00** |
| | | | 0,5 | 5 VA | |
| | 400 A | 5 A | 0,2 | 5 VA | **4NC6040-0SB00** |
| | | | 0,5 | 8 VA | |
| | 500 A | 5 A | 0,2 | 7 VA | **4NC6050-0SB00** |
| | | | 0,5 | 10 VA | |
| | 600 A | 5 A | 0,2 | 10 VA | **4NC6060-0SB00** |
| | | | 0,5 | 15 VA | |
| | 700 A | 5 A | 0,2 | 4 VA | **4NC6070-0SB00** |
| | | | 0,5 | 7 VA | |
| | 800 A | 5 A | 0,2 | 8 VA | **4NC6080-0SB00** |
| | | | 0,5 | 10 VA | |
| | 1000 A | 5 A | 0,2 | 10 VA | **4NC6100-0SB00** |
| | | | 0,5 | 12 VA | |

## Coprimorsetti sigillabili 5TT69

**4NC6**

CE



| Descrizione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Per TA 100 A, 150 A, 200 A, 250 A, 300 A, 400 A, 600 A, 800 A (con finale -0YB00) e tutti i TA con finale 0SB00 | **5TT6901-0Y** |
| Per TA 600 A, 800 A (con finale -1YB00), 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3200 A, 4000 A (con finale -0YB00) | **5TT6904-0Y** |
| Per TA 40 A, 50 A, 60 A (con finale -0YB00), 100 A, 150 A (con finale -1YB00) | **5TT6912-0Y** |

# 4NC6

## Dati tecnici

| | 4NC6...-0YB00 | |
|---|---|---|
| **Corrente primaria $I_{pr}$** | **Dimensioni cavo [mm]** | **Dimensione sbarra [mm]** |
| 40 A - 60 A | 21 | 16,5x12,5 |
| 100 A - 300 A | 27 | 25,5x15,5 - 32,5x10,5 |
| 400 A - 600 A | 32 | 25,5x15,5 - 32,5x10,5 - 40,5x10,5 |
| 800 A | 32 | 25,5x15,5 - 32,5x10,5 - 40,5x10,5 |
| 1000 A - 2000 A | – | 34x84 |
| 2500 A - 3200 A | – | 38x127 |
| 4000 A | – | 54x127 |

## Dati tecnici

| | 4NC6...-0SB00 | |
|---|---|---|
| **Corrente primaria $I_{pr}$** | **Dimensioni cavo [mm]** | **Dimensione sbarra [mm]** |
| 100 A - 300 A | 21 | 16,5x12,5 |
| 400 A - 600 A | – | 32x65 |
| 800 A | – | 32x65 |

## Dati tecnici

| | 4NC6...-1YB00 | |
|---|---|---|
| **Corrente primaria $I_{pr}$** | **Dimensioni cavo [mm]** | **Dimensione sbarra [mm]** |
| 150 A - 600 A | 27 | 25,5x15,5 - 32,5x10,5 |
| 700 A - 1000 A | 32 | 25,5x15,5 - 32,5x10,5 - 40,5x10,5 |

# 7KT58

## Contaore 7KT58



| Tipologia | Tensione | Esecuzioni speciali | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| Meccanico | 12 ÷ 24 V c.c. | – | **7KT5801** |
| indicazione: 00000,00 h | 24 V c.a. | – | **7KT5802** |
| | 115 V c.a. | – | **7KT5803** |
| | 230 V c.a. | – | **7KT5804** |
| | 115 V c.a. | – | **7KT5806** |
| | 230 V c.a. | – | **7KT5807** |
| Digitale | 12 ÷ 150 V c.c. / 24 ÷ 240 V c.a. | – | **7KT5821** |
| indicazione: 000000,0 h | 12 ÷ 150 V c.c. / 24 ÷ 240 V c.a. | Azzeramento elettronico | **7KT5822** |
| | 12 ÷ 150 V c.c. / 24 ÷ 240 V c.a. | Azzeramento meccanico ed elettronico | **7KT5823** |

## Dati tecnici

| | | 7KT5801 | 7KT5802 | 7KT5803 | 7KT5804 | 7KT5806 | 7KT5807 | 7KT5821 | 7KT5822 | 7KT5823 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Norme di riferimento** | | | | | | | | | | |
| Norme di riferimento | | DIN VDE 0435-110 EN 60255-6 UL 863 UL File No. E300537 CSA C22.2 No. 6 e 55 | | | | | | | | |
| **Modaello** | | | | | | | | | | |
| Tipologia | | Contaore meccanico | | | | | | Contaore digitale | | |
| **Dati Principali** | | | | | | | | | | |
| Frequenza in ingresso | | – | 50 Hz | | | 60 Hz | | 50 / 60 Hz | | |
| Tipo di misura | | Analogico | | | | | | Digitale | | |
| Funzione di azzeramento | | no | | | | | | | Elettronico | Meccanico ed elettronico |
| Tensione di ingresso | c.a. | – | 24 V | 115 V | 230 V | 115 V | 230 V | 240 V | | |
| | c.c. | 24 V | – | | | | | 150 V | | |
| **Visualizzazione** | | | | | | | | | | |
| Numero di cifre visualizzabili a display | | 7 | | | | | | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | | | | | |
| Temperatura ambiente consentita | °C | -10...+70 | | | | | | | | |
| **Grado di protezione** | | | | | | | | | | |
| Classe IP | In accordo con EN 60529 | IP20 | | | | | | | | |
| **Dati strutturali** | | | | | | | | | | |
| Alloggiamento | | Guida DIN | | | | | | | | |
| Dimensioni (1 u.m. = 18 mm) | | 2 u.m. | | | | | | | | |
| Peso | | ± 90g | | | | | | | | |

# 7KT58

## Contaimpulsi 7KT58



| Tipologia | Tensione | Esecuzioni speciali | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| Meccanico | 12 ÷ 24 V c.c. | – | **7KT5811** |
| indicazione: 0000000 imp. | 24 V c.a. | – | **7KT5812** |
| | 230 V c.a. | – | **7KT5814** |
| Digitale | 12 ÷ 150 V c.c / 24 ÷ 240 V c.a. | Azzeramento meccanico ed elettronico | **7KT5823** |
| indicazione: 000000 imp. | | | |

## Dati tecnici

| | | 7KT5811 | 7KT5812 | 7KT5814 | 7KT5833 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Norme di riferimento** | | | | | |
| Norme di riferimento | | DIN VDE 0435-110 EN 60255-6 UL 863 UL File No. E300537 CSA C22.2 No. 6 e 55 | | | |
| **Modello** | | | | | |
| Tipologia | | Contaimpulsi meccanico | | | |
| **Dati Principali** | | | | | |
| Frequenza in ingresso | | – | 50 / 60 Hz | | |
| Tipo di misura | | Analogico | | | Digitale |
| Funzione di azzeramento | | no | | | Meccanico ed elettronico |
| Tensione di ingresso | c.a. | – | 24 V | 230 V | 240 V |
| | c.c. | 24 V | – | | 150 V |
| **Visualizzazione** | | | | | |
| Numero di cifre visualizzabili a display | | 7 | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | |
| Temperatura ambiente consentita | °C | -10...+70 | | | |
| **Grado di protezione** | | | | | |
| Classe IP | In accordo con EN 60529 | IP20 | | | |
| **Dati strutturali** | | | | | |
| Alloggiamento | | Guida DIN | | | |
| Dimensioni (1 u.m. = 18 mm) | | 2 u.m. | | | |
| Peso | | ± 90g | | | |

8

# Strumenti analogici da fronte quadro

## Amperometri e voltmetri analogici per montaggio fronte quadro 7KT10

**7KT10**

CE



| Descrizione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Amperometro 72 mm x 72 mm per inserzione con TA ( x / 5 A ) c.a., scala standard 0 ÷ 150 A c.a. | **7KT1015-0Y** |
| Amperometro 96 mm x 96 mm per inserzione con TA ( x / 5 A ) c.a., scala standard 0 ÷ 150 A c.a. | **7KT1015-1Y** |
| Voltmetro 72 mm x 72 mm per inserzione con TV ( x / 100 V ) c.a., scala standard 0 ÷ 24 kV c.a. | **7KT1024-0Y** |
| Voltmetro 72 mm x 72 mm per inserzione diretta, scala standard 0 ÷ 500 V c.a. | **7KT1050-0Y** |
| Voltmetro 96 mm x 96 mm per inserzione diretta, scala standard 0 ÷ 500 V c.a. | **7KT1050-1Y** |

## Scale intercambiabili 7KT9 (per amperometri analogici fronte quadro 7KT10)

**7KT9**

CE



| Scala di misura I (A) | Nr. di Ordinazione 72 mm x 72 mm | Nr. di Ordinazione 96 mm x 96 mm |
|---|---|---|
| 0 ÷ 5 | **7KT9002-0Y** | **7KT9002-1Y** |
| 0 ÷ 50 | **7KT9005-0Y** | **7KT9005-1Y** |
| 0 ÷ 100 | **7KT9010-0Y** | **7KT9010-1Y** |
| 0 ÷ 200 | **7KT9020-0Y** | **7KT9020-1Y** |
| 0 ÷ 250 | **7KT9025-0Y** | **7KT9025-1Y** |
| 0 ÷ 300 | **7KT9030-0Y** | **7KT9030-1Y** |
| 0 ÷ 400 | **7KT9040-0Y** | **7KT9040-1Y** |
| 0 ÷ 600 | **7KT9060-0Y** | **7KT9060-1Y** |
| 0 ÷ 800 | **7KT9080-0Y** | **7KT9080-1Y** |
| 0 ÷ 1000 | **7KT9100-0Y** | **7KT9100-1Y** |
| 0 ÷ 1250 | **7KT9125-0Y** | **7KT9125-1Y** |
| 0 ÷ 1600 | **7KT9160-0Y** | **7KT9160-1Y** |
| 0 ÷ 2000 | **7KT9200-0Y** | **7KT9200-1Y** |
| 0 ÷ 2500 | **7KT9250-0Y** | **7KT9250-1Y** |
| 0 ÷ 3200 | **7KT9320-0Y** | **7KT9320-1Y** |
| 0 ÷ 4000 | **7KT9400-0Y** | **7KT9400-1Y** |

## Scale intercambiabili 7KT9 (per amperometri analogici fronte quadro 7KT10; applicazione in Media Tensione)

**7KT9**

CE



| Scala di misura V (kV) | Tensione di riferimento | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| 0 ÷ 12 | 10 kV | **7KT9001-0Y** |
| 0 ÷ 24 | 20 kV | **7KT9003-0Y** |
| 0 ÷ 27.6 | 23 kV | **7KT9004-0Y** |
| 0 ÷ 18 | 15 kV | **7KT9006-0Y** |

## Contaore per montaggio fronte quadro 7KT55 e 7KT56

**7KT55 & 7KT56**

CE

**EN 60255-6**





| Tipologia / dimensioni | Tensione | Frequenza | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| 48 mm x 48 mm | 10 ÷ 80 V c.c. | – | **7KT5500** |
| indicazione: 00000,00 h | 24 V c.a. | 50 Hz | **7KT5505** |
| | 115 V c.a. | 50 Hz | **7KT5501** |
| | 230 V c.a. | 50 Hz | **7KT5502** |
| | 115 V c.a. | 60 Hz | **7KT5503** |
| | 230 V c.a. | 60 Hz | **7KT5504** |
| 72 mm x 72 mm | 10 ÷ 50 V c.c. | – | **7KT5600** |
| indicazione: 00000,00 h | 115 V c.a. | 50 Hz | **7KT5601** |
| | 230 V c.a. | 50 Hz | **7KT5602** |
| | 115 V c.a. | 60 Hz | **7KT5603** |
| | 230 V c.a. | 60 Hz | **7KT5604** |

## Accessori 7KT90 (per contaore 7KT55 e 7KT56)

**7KT90**

CE

| Descrizione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Fascia elastica di tenuta IP 43 per 7KT55 (1 conf. = 5 pezzi) | **7KT9000** |
| Pannello frontale 55 mm x 55 mm per 7KT55 | **7KT9020** |
| Calotta coprimorsetti per 7KT56 | **7KT9021** |

# Strumenti analogici da fronte quadro

| Dati tecnici | | 7KT5500 | 7KT5505 | 7KT5501 | 7KT5502 | 7KT5503 | 7KT5504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modello** | | | | | | | |
| Tipologia | | Contaore meccanico | | | | | |
| **Dati Principali** | | | | | | | |
| Frequenza in ingresso | | – | 50 Hz | | | 60 Hz | |
| Tipo di misura | | Analogico | | | | | |
| Funzione di azzeramento | | no | | | | | |
| Tensione di ingresso | c.a. | – | 24 V | 115 V | 230 V | 115 V | 230 V |
| | c.c. | 80 V | – | | | | |
| **Visualizzazione** | | | | | | | |
| Numero di cifre visualizzabili a display | | 7 | | | | | |
| **Grado di protezione** | | | | | | | |
| Classe IP | | IP20 | | | | | |
| **Dati strutturali** | | | | | | | |
| Alloggiamento | | Fronte quadro | | | | | |
| Dimensioni frontali | | 48 mm x 48 mm | | | | | |
| Peso | | ± 55g | | | | | |

| Dati tecnici | | 7KT5600 | 7KT5601 | 7KT5602 | 7KT5603 | 7KT5604 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modello** | | | | | | |
| Tipologia | | Contaore meccanico | | | | |
| **Dati Principali** | | | | | | |
| Frequenza in ingresso | | – | 50 Hz | | 60 Hz | 60 Hz |
| Tipo di misura | | Analogico | | | | |
| Funzione di azzeramento | | no | | | | |
| Tensione di ingresso | c.a. | – | 115 V | 230 V | 115 V | 230 V |
| | c.c. | 50 V | – | | | |
| **Visualizzazione** | | | | | | |
| Numero di cifre visualizzabili a display | | 7 | | | | |
| **Grado di protezione** | | | | | | |
| Classe IP | | IP00 | | | | |
| **Dati strutturali** | | | | | | |
| Alloggiamento | | Fronte quadro | | | | |
| Dimensioni frontali | | 72 mm x 72 mm | | | | |
| Peso | | ± 130g | | | | |



# Commutatori

## Commutatori amperometrici e voltmetrici per montaggio fronte quadro

**7KT901x-1Y**

CE



| Descrizione | $U_e$ | $I_e$ | Sezione dei conduttori | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
| Amperometrico | 660 V c.a. | 16 A | 2,5 mm² | **7KT9011-1Y** |
| Voltmetrico fase-fase | | | | **7KT9012-1Y** |
| Voltmetrico fase-fase/fase neutro | | | | **7KT9013-1Y** |

# Fusibili di bassa tensione




## ... le soluzioni tradizionali rimangono sempre le migliori, ma sempre con un occhio rivolto al futuro!

Inoltre, una facile integrazione dei sistemi esistenti nelle strutture digitali grazie all'innovativa e unica serie di fusibili con funzioni di misura e comunicazione: i nuovi fusibili 3NA COM consentono una versatile ed economica integrazione dei nodi della distribuzione di energia nelle reti digitali, capaci di misurare e trasmettere i dati in tempo reale ai moderni sistemi di gestione dell'energia.
Questo si traduce in una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento e efficienza energetica migliorata.




Sistema a fusibili cilindrici 9/2
Sistema NEOZED 9/16
Sistema DIAZED 9/26
Sistema NH 9/30
Fusibili con funzioni di misura e comunicazione 3NA COM 9/36
Sistema NH per fotovoltaico 9/37
Fusibili per applicazioni UL 9/38
Fusibili extrarapidi SITOR 9/43
Coordinamenti fusibili SITOR, basi e sezionatori 9/55

# Fusibili cilindrici in classe d'impiego gG e aM

## Classe d'impiego gG






| Grandezze | 8 x 32 mm | 10 x 38 mm | | 14 x 51 mm | | 22 x 58 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I_n$ (A) | 400 V c.a. | 400 V c.a. | 500 V c.a. | 500 V c.a. | 690 V c.a. | 500 V c.a. | 690 V c.a. |
| 0,5 | – | – | 3NW6000-1 | – | – | – | – |
| 1 | – | – | 3NW6011-1 | – | – | – | – |
| 2 | 3NW6302-1 | – | 3NW6002-1 | – | - | – | – |
| 4 | 3NW6304-1 | – | 3NW6004-1 | – | 3NW6104-1 | – | – |
| 6 | 3NW6301-1 | – | 3NW6001-1 | – | 3NW6101-1 | – | – |
| 8 | – | – | 3NW6008-1 | – | 3NW6108-1 | – | – |
| 10 | 3NW6303-1 | – | 3NW6003-1 | – | 3NW6103-1 | – | – |
| 12 | – | – | 3NW6006-1 | – | 3NW6106-1 | – | 3NW6205-1 |
| 16 | 3NW6305-1 | – | 3NW6005-1 | – | 3NW6105-1 | – | – |
| 20 | 3NW6307-1 | – | 3NW6007-1 | – | 3NW6107-1 | – | 3NW6207-1 |
| 25 | – | – | 3NW6010-1 | – | 3NW6110-1 | – | 3NW6210-1 |
| 32 | – | 3NW6012-1 | – | – | 3NW6112-1 | – | 3NW6212-1 |
| 40 | – | – | – | 3NW6117-1 | – | – | 3NW6217-1 |
| 50 | | – | – | 3NW6120-1 | – | – | 3NW6220-1 |
| 63 | – | – | – | – | – | 3NW6222-1 | – |
| 80 | | – | – | – | – | 3NW6224-1 | – |
| 100 | – | – | – | – | – | 3NW6230-1 | – |

## Classe d'impiego aM





| Grandezze | 10 x 38 mm | | 14 x 51 mm | | | 22 x 58 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I_n$ (A) | 400 V c.a. | 500 V c.a. | 400 V c.a. | 500 V c.a. | 690 V c.a. | 500 V c.a. | 690 V c.a. |
| 0,5 | – | 3NW8000-1 | – | – | - | – | – |
| 1 | – | 3NW8011-1 | – | – | - | – | – |
| 2 | – | 3NW8002-1 | – | – | 3NW8102-1 | – | – |
| 4 | – | 3NW8004-1 | – | – | 3NW8104-1 | – | – |
| 6 | – | 3NW8001-1 | – | – | 3NW8101-1 | – | – |
| 8 | – | 3NW8008-1 | – | – | 3NW8108-1 | – | – |
| 10 | – | 3NW8003-1 | – | – | 3NW8103-1 | – | – |
| 12 | – | 3NW8006-1 | – | – | 3NW8106-1 | – | – |
| 16 | – | 3NW8005-1 | – | 3NW8105-1 | – | – | – |
| 20 | 3NW8007-1 | – | – | 3NW8107-1 | – | – | 3NW8205-1 |
| 25 | 3NW8010-1 | – | – | 3NW8110-1 | – | – | 3NW8207-1 |
| 32 | 3NW8012-1 | – | – | 3NW8112-1 | – | – | 3NW8212-1 |
| 40 | – | – | – | 3NW8117-1 | – | – | |
| 50 | – | – | 3NW8120-1 | – | – | | 3NW8220-1 |
| 63 | – | – | – | – | – | 3NW8222-1 | – |
| 80 | – | – | – | – | – | 3NW8224-1 | – |
| 100 | – | – | – | – | – | 3NW8230-1 | – |

## Dati tecnici

| | | 3NW63.. | 3NW60.. | 3NW61.. | 3NW62.. | 3NW80.. | 3NW81.. | 3NW82.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grandezze costruttive** | | | | | | | | |
| | mm x mm | 8 x 32 | 10 x 38 | 14 x 51 | 22 x 58 | 10 x 38 | 14 x 51 | 22 x 58 |
| **Normative di riferimento** | | | | | | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 60269-1, -2, -2-1 NF C 60-200, 63-210, 63-211 NBN C 63269-2en-2-1 CEI 32-4, -12 | | | | | | |
| **Classe d'impiego** | | | | | | | | |
| Grado di protezione | | gG | | | | aM | | |
| **Tensione** | | | | | | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a./c.c. | 400/250 | 400, 500, 690 (vedasi dati di ordinazione) /250 | | | | | |
| **Corrente** | | | | | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A c.a. | 2 ... 20 | 0,5 ... 32 | 2 ... 50 | 8 ... 100 | 0,5 ... 25 | 2 ... 50 | 10 ... 100 |
| **Potenza dissipata** | | | | | | | | |
| Potenza dissipata $P_v$ | W | ≤ 2 | ≤ 2,5 | ≤ 4,8 | ≤ 8,4 | ≤ 1,25 | ≤ 2,8 | ≤ 6,1 |
| **Potere d'interruzione** | | | | | | | | |
| a 690 V c.a. | kA c.a. | – | 120 (32 A: 100) | 120 | 120 | – | 120 | 120 |
| a 500 V c.a. | kA c.a. | – | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 |
| a 400 V c.a. | kA c.a. | 20 | 120 | 20 | 20 | 120 | 20 | 20 |
| **Posizione di montaggio** | | | | | | | | |
| | | qualsiasi, preferibilmente in senso verticale | | | | | | |

# Basi portafusibili 3NW7 (per fusibili serie 3NW6 e 3NW8)

## Basi portafusibili








| | | | Standard | | | | | SR60 | Compatta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1P | 1P+N | 2P | 3P | 3P+N | 3P | |
| Grandezza | Corrente nominale | Tensione nominale | | | | | | | |
| | A | V c.a. | | | | | | | |
| Senza segnalazione ottica d'intervento | | | | | | | | | |
| 8 x 32 mm | 20 | 500 | **3NW7313** | **3NW7353** | **3NW7323** | **3NW7333** | **3NW7363** | – | – |
| 10 x 38 mm | 30 | 690 | – | – | – | – | – | **3NW7431** | – |
| | 32 | 690 | **3NW7013** | **3NW7053** | **3NW7023** | **3NW7033** | **3NW7063** | – | **3NW7033-1** |
| 14 x 51 mm | 50 | 690 | **3NW7111** | **3NW7151** | **3NW7121** | **3NW7131** | **3NW7161** | – | – |
| 22 x 58 mm | 100 | 690 | **3NW7211** | **3NW7251** | **3NW7221** | **3NW7231** | **3NW7261** | – | – |
| Con segnalazione ottica d'intervento a LED (tensione minima d'utilizzo 45 V c.a./c.c.) | | | | | | | | | |
| 8 x 32 mm | 20 | 500 | **3NW7314** | **3NW7354** | **3NW7324** | **3NW7333** | **3NW7364** | – | – |
| 10 x 38 mm | 32 | 690 | **3NW7014** | **3NW7354** | **3NW7024** | **3NW7034** | **3NW7064** | – | **3NW7034-1** |
| 14 x 51 mm | 50 | 690 | **3NW7112** | **3NW7152** | **3NW7122** | **3NW7132** | **3NW7162** | – | – |
| 22 x 58 mm | 100 | 690 | **3NW7212** | **3NW7252** | **3NW7222** | **3NW7232** | **3NW7262** | – | – |

## Dati tecnici

| | | 3NW73.. | 3NW70.. | 3NW71.. | 3NW72.. | 3NW7431 | 3NW703.-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipologie** | | | | | | | |
| Grandezze | mm x mm | 8 x 32 | 10 x 38 | 14 x 51 | 22 x 58 | 10 x 38 (sist. sbarre 60 mm) | 10 x 38 (Compatta) |
| Esecuzioni polari | n. poli | 1P, 1P+N 2P, 3P, 3P+N | | | | 3P | 3P |
| Esecuzioni a ingombro ridotto | n. poli | 1P+N (1 u.m.), 3P+N (3 u.m.) | | – | – | – | – |
| Unita modulari | u.m. | 1 (per polo) | 1 (per polo) | 1,5 (per polo) | 2 (per polo) | – | 2,5 |
| **Normative di riferimento** | | | | | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 60269-1, -2, -3; NF C 60-200, NF C 63-210, -211; NBN C 63269-2-1; CEI 32-4, -12; | | | | | |
| Approvazione UL | | – | | | – | | |
| Approvazione CSA | | – | | – | – | | |
| **Tensione** | | | | | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a./c.c. | 400/250 | 690/250 | | | 690/- | |
| Tensione nominale (UL/CSA) | V c.a. | 400 | 600 | | | | |
| **Corrente** | | | | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A c.a. | 20 | 32 | 50 | 100 | 32 (IEC/EN), 30 (UL/CSA) | 32 |
| **Potenza dissipata** | | | | | | | |
| Potenza max. per polo $P_v$ | W | 2,6 | 2,6 | 5,0 | 9,5 | 3,0 | 3,0 |
| **Potere d'interruzione** | | | | | | | |
| Potere d'interruzione nominale | kA | 20 | 100 | | | 100 (IEC/EN), 50 (UL/CSA) | 120 (80 a 690 V) |
| Categoria d'utilizzazione | | AC 20B e DC 20B (comando sottocarico non consentito) | | | | | |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | | | | | |
| Grado di protezione | | IP20, con conduttori serrati | | | | | |
| Cambio fus. in assenza di tensione | | sì | | | | | |
| Piombabilità | | sì | | | | | sì, lucchettabile |
| Posizione di montaggio | | qualsiasi, preferibilmente verticale | | | | | |
| **Morsetti e sezione conduttori** | | | | | | | |
| Coppia di serraggio | Nm | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | serraggio senza viti | 1,5 |
| rigido | $mm^2$ | 0,5 ... 10 | | 2,5 ... 10 | 4 ... 10 | – | |
| multifilare | $mm^2$ | 0,5 ... 10 | | 2,5 ... 25 | 4 ... 50 | 1,5 ... 6 | – |
| flessibile con capocorda | $mm^2$ | 0,5 ... 10 | | 2,5 ... 16 | 4 ... 35 | – | 1 ... 4 |
| AWG | AWG | – | 20 ... 10 | 10 ... 6 | – | 10 ... 16 | 18...10 |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | -5 ... +40, umidità relativa 90 % a +20 | | | | | |

# Basi portafusibili 3NW7 (per fusibili serie 3NW6 e 3NW8)

## Accessori

### Contatti ausiliari e di segnalazione per basi portafusibili modulari 3NW7 standard e compatte



**per il retrofit, dotate di clip di fissaggio**


| Funzione | Grandezza | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| Contatto ausiliario da utilizzare per la segnalazione dell'apertura e chiusura dei cassetti | 8 x 32 e 10 x 38 | 0,5 | **3NW7903** |
| Solo per basi portafusibili 3NW7033-1 e 3NW7034-1 | 10 x 38 | | **3NW7903-1** |
| Contatto di segnalazione per l'indicazione dell'intervento del fusibile a distanza (solo per fusibili cilindrici dotati di percussore) | 14 x 51 | 0,5 | **3NW7901** |
| 1NA+1NC, 5 A, 250 V c.a (carico minimo: 25 mA, 12 V) | 22 x 58 | | **3NW7902** |

### Sbarre di collegamento per basi portafusibili 3NW7 compatte (3NW7033-1 e 3NW7034-1)



| N. poli | In | Interdistanza | Lunghezza | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
| 2x 3P | 63 | 15 mm | 45 mm | **5ST2601** |
| 3x 3P | 63 | 15 mm | 90 mm | **5ST2602** |
| 4x 3P | 63 | 15 mm | 135 mm | **5ST2603** |
| 5x 3P | 63 | 15 mm | 180 mm | **5ST2604** |

### Morsetto di collegamento per basi portafusibili 3NW7 compatte (3NW7033-1 e 3NW7034-1)



| Esecuzione | Lunghezza | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| per cavi con sezione 2,5 ...35 mm² | 45 mm | **5ST2600** |

### Pinza di estrazione fusibili cilindrici



| Per grandezze | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 10 x 38 mm | **3NC1000** |
| 14 x 51 mm | |
| 22 x 58 mm | |

# Fusibili cilindrici in classe d'impiego aR e gR (SITOR)

## Classe d'impiego aR (SITOR)





| Grandezze | | | 10 x 38 | | 14 x 51 | | | | 22 x 58 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I_n$ | Potere d'interruzione $I^2t$ | Potenza dissipata | $U_n$ | | | | | | $U_n$ | | | |
| A | $A^2s$ | W | V c.a./c.c. | | | | | percussore | V c.a./V c.c. | | percussore | |
| | | | 600/700 | 600/- | 660/- | 690/700 | 690/250 | 690/600 | 690/600 | 690/250 | 600/500 | 690/500 |
| 1 | 1,2 | 5 | – | – | **3NC1401** | | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 10 | 3 | – | – | **3NC1402** | | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 8 | 1,2 | **3NC1003** | – | **3NC1403** | | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 25 | 3 | – | – | **3NC1404** | | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 11 | 1,5 | – | – | – | **3NC1405** | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 11 | 1,5 | **3NC1006** | – | – | **3NC1406** | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 30 | 2 | **3NC1008** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 22 | 4 | **3NC1010** | – | – | **3NC1410** | – | – | – | – | – | – |
| | 32 | 4 | – | – | – | - | – | **3NC1410-5** | – | – | – | – |
| 12 | 110 | 3 | **3NC1012** | – | – | - | – | - | – | – | – | – |
| 15 | 63 | 5,5 | – | – | – | - | – | **3NC1415-5** | – | – | – | – |
| | 70 | 5,5 | – | – | – | **3NC1415** | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 150 | 3,5 | **3NC1016** | – | – | - | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 100 | 6 | **3NC1020** | – | – | **3NC1420** | – | – | – | – | – | – |
| | 220 | 4,6 | – | – | – | - | – | – | **3NC2220** | – | – | – |
| | 234 | 6 | – | – | – | - | – | **3NC1420-5** | – | – | – | – |
| | 240 | 5 | – | – | – | - | – | – | – | – | – | **3NC2220-5** |
| 25 | 250 | 6 | **3NC1025** | – | – | **3NC1425** | – | – | – | – | – | – |
| | 300 | 5,6 | – | – | – | - | – | – | **3NC2225** | – | – | – |
| | 350 | 6 | – | – | – | - | – | – | – | – | – | **3NC2225-5** |
| | 378 | 7 | – | – | – | - | – | **3NC1425-5** | – | – | – | – |
| 30 | 400 | 9 | – | – | – | **3NC1430** | – | – | – | – | – | – |
| | 466 | 9 | | – | – | - | – | **3NC1430-5** | – | – | – | – |
| 32 | 450 | 7 | – | **3NC1032** | – | | – | – | **3NC2232** | – | – | – |
| | 500 | 8 | – | – | – | - | – | – | – | – | – | **3NC2232-5** |
| | 600 | 7,6 | – | – | – | **3NC1432** | – | **3NC1432-5** | – | – | – | – |
| 40 | 700 | 8,5 | – | – | – | - | – | – | **3NC2240** | – | – | – |
| | 750 | 8 | – | – | – | **3NC1440** | – | **3NC1440-5** | – | – | – | – |
| | 800 | 9 | – | – | – | | – | – | – | – | – | **3NC2240-5** |
| 50 | 1350 | 9,5 | – | – | – | | – | – | **3NC2250** | – | – | – |
| | 1500 | 9,5 | – | – | – | | – | – | – | – | – | **3NC2250-5** |
| | 1800 | 9 | – | – | – | **3NC1450** | – | **3NC1450-5** | – | – | – | – |
| 63 | 2100 | 16,7 | – | – | – | – | **3NC1463-0MK** | – | – | – | – | – |
| | 2600 | 11 | – | – | – | – | – | – | **3NC2263** | – | – | – |
| | 3000 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **3NC2263-5** |
| 80 | 5500 | 13,5 | – | – | – | – | – | – | **3NC2280** | – | – | – |
| | 6000 | 13,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **3NC2280-5** |
| 100 | 8000 | 16 | – | – | – | – | – | – | **3NC2200** | – | – | – |
| | 8500 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | **3NC2200-5** | – |
| 125 | 29000 | 35,3 | – | – | | – | – | – | – | **3NC2211-0MK** | – | – |

9

# Fusibili cilindrici in classe d'impiego aR e gR (SITOR)

## Classe d'impiego gR (SITOR)





| Grandezze | | | 10 x 38 | | 14 x 51 | | | | 22 x 58 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I_n$ | Potere d'interruzione $I^2t$ | Potenza dissipata | $U_n$ | | | | | | $U_n$ | | | |
| A | $A^2s$ | W | V c.a./c.c. | | | | | | V c.a./c.c. | | | |
| | | | 690/440 | 690/250 | 690/700 | 690/600 | 690/440 | 690/250 | 690/700 | 690/600 | 600/440 | 690/250 |
| 6 | 3,5 | 3,1 | – | – | 3NC1406-0MK | – | – | – | – | – | – | – |
| | 6,5 | 2,5 | 3NC1006-0MK | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 15 | 4,6 | – | – | 3NC1410-0MK | – | – | – | – | – | – | – |
| | 18 | 3,3 | 3NC1010-0MK | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 35 | 4 | 3NC1012-0MK | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 32 | 6,7 | – | – | – | 3NC1416-0MK | – | – | – | – | – | – |
| | 45 | 6 | 3NC1016-0MK | | | – | | | | | | |
| 20 | 68 | 7,4 | | – | – | 3NC1420-0MK | – | – | – | – | – | – |
| | 110 | 7,8 | – | 3NC1020-0MK | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 108 | 8,4 | – | – | – | 3NC1425-0MK | – | – | – | – | – | – |
| | 140 | 8,7 | – | 3NC1025-0MK | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 180 | 8,1 | – | – | – | – | – | – | 3NC2225-0MK | – | – | – |
| 32 | 175 | 12,3 | – | – | – | 3NC1432-0MK | – | – | – | – | – | – |
| | 420 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 3NC2232-0MK | – | – |
| | 450 | 12 | – | 3NC1032-0MK | | | – | – | | – | | – |
| 40 | 470 | 11,7 | – | – | – | – | 3NC1440-0MK | – | – | – | – | – |
| | 700 | 12,5 | – | – | – | – | – | | – | – | 3NC2240-0MK | - |
| 50 | 830 | 16,3 | – | – | – | – | – | 3NC1450-0MK | – | – | – | – |
| | 1250 | 15,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3NC2250-0MK |
| 63 | 2400 | 17,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3NC2263-0MK |
| 80 | 4400 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3NC2280-0MK |
| 100 | 11500 | 28,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3NC2200-0MK |

9

## Dati tecnici

| | | 3NC10.. | 3NC14.. | 3NC22.. | 3NC10..-0MK | 3NC14..-0MK | 3NC22..-0MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grandezze costruttive** | | | | | | | |
| mm x mm | | 10 x 38 | 14 x 51 | 22 x 58 | 10 x 38 | 14 x 51 | 22 x 58 |
| **Normative di riferimento** | | | | | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60 269-1, -2, -2-1, CEI 32-4, -12 | | | | | |
| Approvazioni | | UL 248-13, CSA C22.2 No. 248.13-00, CCC | | | | | |
| **Classe d'impiego** | | | | | | | |
| | | aR | | | gR | | |
| **Tensione** | | | | | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a. | 600, 660, 690 | | | 690 | | |
| | V c.c. | 250, 500, 600, 700[1)] | | | 250, 440, 500, 700[1)] | | |
| **Corrente** | | | | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A c.a. | 3 ... 32 | 1 ... 50 | 20 ... 125 | 6 ... 32 | 6 ... 50 | 25 ... 100 |
| **Potenza dissipata** | | | | | | | |
| Potenza dissipata $P_v$ | W | ≤ 7,5 | ≤ 9 | ≤ 16 | ≤ 12 | ≤ 16,5 | ≤ 28,7 |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | | | | | |
| Posizione di montaggio | | qualsiasi, preferibilmente in senso verticale | | | | | |
| Dispositivo di segnalazione | | esecuzioni con percussore | | | no | | |

[1)] Tensione in continua secondo UL

# Fusibili cilindrici per applicazioni in corrente continua (SITOR)

## Classe d'impiego gR (SITOR)



| Grandezze | | | | 10 x 38 |
|---|---|---|---|---|
| $I_n$ | Potere d'interruzione $I^2t$ | Potenza dissipata $P_v$ | $U_n$ V c.c.[1] | |
| 2 A | 33 $A^2s$ | 0,5 W | 1100 | **3NC1202-0MK** |
| 4 A | 99 $A^2s$ | 0,7 W | 1100 | **3NC1204-0MK** |
| 6 A | 120 $A^2s$ | 1,4 W | 1100 | **3NC1206-0MK** |
| 8 A | 210 $A^2s$ | 1,7 W | 1100 | **3NC1208-0MK** |
| 10 A | 260 $A^2s$ | 2,3 W | 1000 | **3NC1210-0MK** |
| **Ulteriori informazioni** | | | | |
| Montaggio nei sezionatori sottocarico SITOR 3NC109. | | | | |

[1] Tensione continua (IEC) per costante di tempo pari a 10 ms.

# Sezionatori a fusibili 3NC
## (per fusibili serie 3NC, 3NW6 e 3NW8)

### Sezionatori a fusibili





| | | | 1P | | 2P | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandezza | Corrente nominale | Tensione nominale | Segnalazione d'intervento | | | |
| | A | V c.a. / V c.c. | senza | con | senza | senza |
| 10 x 38 mm | 32 | 690/800 | **3NC1091** | – | **3NC1092** | **3NC1093** |
| 14 x 51 mm | 50 | 690/800 | **3NC1491** | **3NC1491-5** | **3NC1492** | **3NC1493** |
| 22 x 58 mm | 100 | 690/800 | **3NC2291** | **3NC2291-5** | **3NC2292** | **3NC2293** |

### Dati tecnici

| | | 3NC109. | 3NC149. | 3NC229. |
|---|---|---|---|---|
| **Tipologie** | | | | |
| Grandezze | mm x mm | 10 x 38 | 14 x 51 | 22 x 58 |
| Esecuzioni polari | n. poli | 1P, 2P, 3P | | |
| Unita modulari | u.m. | 1 (per polo) | 1,5 (per polo) | 2 (per polo) |
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | UL 4248-1; CSA C22.2; IEC 60269-2, IEC 60947-3 | | |
| Approvazioni | | | | |
| **Tensione** | | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a. | 690; 600 sec. UL/CSA | | |
| | V c.c. | 800 | | |
| **Corrente** | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A c.a. | 32; 30 sec. UL/CSA | 50; 50 sec. UL; 40 sec. CSA | 100; 80 sec. UL/CSA |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale | kA | 50 | 50 (100 a 400 V) | 50 (100 a 500 V) |
| Categoria d'utilizzazione | | AC-22B (400 V) | | AC-20B (690 V) |
| **Potenza dissipabile** | | | | |
| Potenza max. per polo $P_v$ | W | 3 (6 mm²) | 5 (10 mm²) | 9,5 (35 mm²) |
| (conduttori utilizzati) | | 4,3 (10 mm²) | 6,5 (25 mm²) | 11 (50 mm²) |
| **Sovratensioni** | | | | |
| Tenuta nominale all'impulso di tensione | | 6 | | |
| Categoria delle sovratensioni | | II | | |
| Grado d'inquinamento | | 2 | | |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | | |
| Grado di protezione sec. IEC 60529 | | IP20, con conduttori serrati | | |
| Protezione contatto secondo BGV A3 in ingresso e uscita | | sì | | |
| Cambio fus. in assenza di tensione | | sì | | |
| Piombabilità | | sì | | |
| Posizione di montaggio | | qualsiasi, preferibilmente verticale | | |
| Verso della corrente | | qualsiasi | | |
| Posizione di montaggio | | qualsiasi, preferibilmente verticale | | |
| **Morsetti e sezione conduttori** | | | | |
| Coppia di serraggio | Nm | 2,5 | 2,5 ... 3 | 3,5 ... 4 |
| | lbs/in. | 22 | 22 ... 26 | 31 ... 35 |
| Flessibile con capocorda | mm² | 1,5 ... 16 | 1,5 ... 35 | 4 ... 50 |
| AWG | AWG | 15 ... 5 | 14 ... 2 | 10 ... 1/0 |
| **Condizioni ambientali** | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | 45 | | |

# Sbarre di collegamento basi per fusibili cilindrici

## Accessori

### Sbarre di collegamento per basi standard e SITOR





| Fasi | Lunghezza mm | Sezione $mm^2$ | Caricabilità A | Interd. u.m. | Nr. di Ordinazione | Calotte terminali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **per basi cilindriche 14 x 51 standard e SITOR 14 x 51** | | | | | | |
| tranciabili, senza calotte terminali | | | | | | |
| - monofase | 1016 | 16 | 130 | 1,5 | **5ST3703** | **5ST3748** |
| - trifase | 1016 | 16 | 120 | 1,5 | **5ST3714** | **5ST3750** |
| **per basi cilindriche 8 x 32 e 10 x 38 standard e SITOR 10 x 38** | | | | | | |
| tranciabili, senza calotte terminali | | | | | | |
| - monofase | 1016 | 16 | 120 | 1 | **5ST3701** | **5ST3748** |
| - bifase | 1016 | 16 | 120 | 1 | **5ST3705** | **5ST3750** |
| - trifase | 1016 | 16 | 120 | 1 | **5ST3710** | **5ST3750** |
| tranciabili, con calotte terminali comprese | | | | | | |
| - monofase | 214 | 16 | 120 | 1 | **5ST3700** | – |
| - bifase | 214 | 16 | 120 | 1 | **5ST3704** | – |
| - trifase | 214 | 16 | 120 | 1 | **5ST3708** | – |

### Sbarre di collegamento per basi fusibili cilindrici in accordo alle norme UL 508





| Fasi | Lunghezza mm | Sezione $mm^2$ | Caricabilità A | Interd. u.m. | Nr. di Ordinazione | Calotte terminali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **per basi cilindriche 10 x 38 Class CC e SITOR 10 x 38** | | | | | | |
| tranciabili, senza calotte terminali | | | | | | |
| - monofase | 1000 | 18 | | 1 | **5ST3701-0HG** | **5ST3748-0HG** |
| - bifase | 1000 | 18 | | 1 | **5ST3705-0HG** | **5ST3750-0HG** |
| - trifase | 1000 | 18 | | 1 | **5ST3710-0HG** | **5ST3750-0HG** |
| **per basi cilindriche 14 x 51 standard e SITOR** | | | | | | |
| tranciabili, senza calotte terminali | | | | | | |
| - monofase | 1000 | 25 | | 1,5 | **5ST3701-2HG** | **5ST3748-0HG** |
| - bifase | 1000 | 25 | | 1,5 | **5ST3705-2HG** | **5ST3750-0HG** |
| - trifase | 1000 | 25 | | 1,5 | **5ST3710-2HG** | **5ST3750-0HG** |

### Morsetti e copertura per 5ST37..-0HG in accordo alle norme UL 508





| Esecuzione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| alimentazione alla base<br>- 35 $mm^2$ | **5ST3770-0HG** |
| alimentazione alla sbarra<br>- 50 $mm^2$ | **5ST3770-1HG** |
| copertura di protezione da contatto | **5ST3655-0HG** |

# Sbarre di collegamento basi per fusibili cilindrici

## Dati tecnici

| | | 5ST37 | 5ST37..-0HG | 5ST37..-2HG | 5ST3770-0HG | 5ST3770-1HG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | | |
| Normative di riferimento | | EN 60439-1 (VDE 0660-500): 2005-01 | UL 508, CSA C22.2 n. 14_M 95 | | | |
| Approvazioni | | – | UL508 file n. E328403, CSA | | | |
| **Materiale sbarra** | | | | | | |
| Vie di corrente | | SF-Cu F 24 | | | | |
| Coperture | | Plastica | | | | |
| **Tensione** | | | | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | | | | | | |
| In accordo a IEC | V c.a./c.c. | 400/400 | 690/690 | | | |
| In accordo a UL | V c.a. | – | 600 | | | |
| **Corrente** | | | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | 80 | | | 115 | |
| Corrente max. per fase (a inizio sbarra) | A | 80 | | 100 | – | |
| Corrente max. per fase (al centro della sbarra) | A | 130 | 160 | 200 | – | |
| **Tenuta nominale** | | | | | | |
| Resistenza condizionata al cortocircuito | kA | 25 | 10 (valore efficace 600 V per 3 cicli) | | | |
| Resistenza dielettrica | kV/mm | – | 25 | | | |
| Resistenza alla sovratensione impulsiva | kV | 6 | > 9,5 | | | |
| **Sovratensioni** | | | | | | |
| Categoria delle sovratensioni | | III | | | | |
| Grado d'inquinamento | | 2 | | | | |
| **Morsetti e sezione conduttori** | | | | | | |
| Sezione della sbarra | $mm^2$ | 16 | 18 | 25 | – | |
| Alimentazione | | qualsiasi | | | | |
| Sezione conduttori | AWG | – | | | 10 ... 1/0 | 14 ... 1 |
| | $mm^2$ | – | | | 6 ... 35 | 1,5 ... 50 |
| Coppia di serraggio | Nm | – | | | 5 | 3,5 |
| | lb-in | – | | | 50 | 35 |

# Fusibili cilindrici SITOR classi d'impiego gS, gR e aR

## Fusibili cilindrici extrarapidi SITOR





| Grandezze | | | 22 x 127<br>V c.a./c.c. 1500/1000 | | | 18 x 88<br>V c.a./c.c. 690/440 | 26 x 103 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I_n$ | Potere d'interruzione $I^2t$ | Potenza dissipata | Classi d'impiego | | | | | |
| A | $A^2s$ | W | gS | gR | aR | gR | gR | aR |
| 1 | 2 | 2,0 | **3NC2301-0MK** | | | | | |
| 2 | 4,4 | 2,5 | **3NC2302-0MK** | – | – | – | – | – |
| 4 | 55 | 5,3 | **3NC2304-0MK** | – | – | – | – | – |
| 6 | 150 | 6,4 | **3NC2306-0MK** | – | – | – | – | – |
| 10 | 540 | 3,1 | **3NC2310-0MK** | – | – | – | – | – |
| | 17 | 4,3 | – | – | – | **3NC1810-0MK** | – | – |
| 16 | 1120 | 4,7 | **3NC2316-0MK** | – | – | – | – | – |
| | 52 | 6,0 | – | – | – | **3NC1816-0MK** | – | – |
| 20 | 2850 | 5,4 | **3NC2320-0MK** | – | – | – | – | – |
| | 90 | 6,5 | – | – | – | **3NC1820-0MK** | – | – |
| 25 | 3300 | 6,9 | **3NC2325-0MK** | – | – | – | – | – |
| | 160 | 8,5 | – | – | – | **3NC1825-0MK** | – | – |
| | 120 | 9,5 | – | – | – | – | **3NC2625-0MK** | – |
| 32 | 9050 | 6,7 | **3NC2332-0MK** | – | – | – | – | – |
| | 400 | 8,9 | – | – | – | **3NC1832-0MK** | – | – |
| | 220 | 12,3 | – | – | – | – | **3NC2632-0MK** | – |
| 40 | 18500 | 9,4 | – | **3NC2340-0MK** | – | – | – | – |
| | 600 | 11,0 | – | – | – | **3NC1840-0MK** | – | – |
| | 400 | 14,8 | – | – | – | – | **3NC2640-0MK** | – |
| 50 | 26000 | 11,6 | | | **3NC2350-0MK** | – | – | – |
| | 1250 | 13,8 | – | – | – | **3NC1850-0MK** | – | – |
| | 980 | 17,5 | – | – | – | – | **3NC2650-0MK** | – |
| 63 | 2050 | 18,8 | – | – | – | – | **3NC2663-0MK** | – |
| 80 | 3500 | 22,5 | | – | – | | | **3NC2680-0MK** |
| 100 | 5400 | 31,5 | | | – | | | **3NC2600-0MK** |
| 125 | 11800 | 39,0 | | | – | | | **3NC2611-0MK** |

## Dati tecnici

| | | 3NC23 | 3NC18 | 3NC26 |
|---|---|---|---|---|
| **Grandezze costruttive** | | | | |
| | mm x mm | 22 x 127 | 18 x 88 | 26 x 103 |
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 60269-1 | | |
| **Classe d'impiego** | | | | |
| | | gS, gR e aR | gR | gR e aR |
| **Tensione** | | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a. | 1500 | 690 | |
| | V c.c. | 1000 | 440 | |
| **Corrente** | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | 1 ... 50 | | 25 ... 125 |
| **Potere d'interruzione nominale** | | | | |
| | kA | 50 | | |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | | |
| Posizione di montaggio | | qualsiasi, preferibilmente in senso verticale | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | -20 ... +50 al 95% di umidità relativa | | |

# Basi per fusibili cilindrici SITOR classi d'impiego gS, gR e aR

## Basi per fusibili

| |  |  |  |
|---|---|---|---|
| | Sezionatori<br>22 x 127 mm | Basi<br>18 x 88 mm | 26 x 103 mm |
| Poli | Tensione nominale V c.a. / V c.c. | | |
| | 1500/1000 | 690/440 | 690/440 |
| 1P | **3NC2391-0MK** | **3NH5723** | **3NH5023** |
| 2P | **3NC2392-0MK** | – | – |
| 3P | **3NC2393-0MK** | – | – |

## Dati tecnici

| | | Sezionatori<br>3NC239.-0MK | Basi<br>3NH5723 | 3NH5023 |
|---|---|---|---|---|
| **Grandezze costruttive** | | | | |
| | mm x mm | 22 x 127 | 18 x 88 | 26 x 103 |
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 60269-1, IEC 60947-3 | IEC 60269-1 | |
| **Tensione** | | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a. | 1500 | 690 | |
| | V c.c. | 1000 | 440 | |
| **Corrente** | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | 63 | 50 | 315 |
| **Corrente di cortocircuito condizionale nominale** | | | | |
| | kA | 50 | – | |
| **Categoria d'utilizzazione** | | | | |
| | | AC-20B, DC-20B | – | |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | | |
| Grado di protezione | | IP20 | – | |
| Posizione di montaggio | | qualsiasi, preferibilmente in senso verticale (non idonei per montaggio su guida DIN) | | |

# Fusibili cilindrici e basi in classe d'impiego gPV (per impianti fotovoltaici)

## Classe d'impiego gPV





| Grandezze | | | 10 x 38 | 10 x 85 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $I_n$ A | Potenza dissipata $P_v$ W | Potenza dissipata $P_v$ al 70% W | $U_n$ V c.c. 1000 | $U_n$ V c.c. 1200 | 1500 |
| 2 | 1,4 | 0,6 | **3NW6002-4** | – | – |
| 4 | 1,6 | 0,7 | **3NW6004-4** | – | – |
| | 2,7 | 1,1 | – | – | **3NW6604-4** |
| 6 | 1,7 | 0,7 | **3NW6001-4** | – | - |
| | 3,0 | 1,2 | – | | **3NW6601-4** |
| 8 | 1,9 | 0,8 | **3NW6008-4** | – | - |
| | 3,6 | 1,5 | – | – | **3NW6608-4** |
| 10 | 2,3 | 1,0 | **3NW6003-4** | – | – |
| | 3,7 | 1,6 | – | – | **3NW6603-4** |
| 12 | 2,7 | 1,1 | **3NW6006-4** | – | – |
| | 3,3 | 1,4 | – | | **3NW6606-4** |
| 16 | 3,2 | 1,3 | **3NW6005-4** | – | – |
| | 3,7 | 1,6 | – | – | **3NW6605-4** |
| 20 | 3,4 | 1,4 | **3NW6007-4** | – | – |
| | 4,0 | 1,7 | | **3NW6607-4** | – |

## Dati tecnici

| | | 3NW60..-4 | 3NW66..-4 |
|---|---|---|---|
| **Grandezze costruttive** | | | |
| | mm x mm | 10 x 38 | 10 x 85 |
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 60269-6 | |
| Approvazioni | | UL 248-13, CCC (da 2 a 16 A) | N. E469670 |
| **Classe d'impiego** | | | |
| | | gPV | |
| **Tensione** | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a. | 1000 | 1500 (20 A:1200 V) |
| **Corrente** | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A c.c. | 2 ... 20 | 4 ... 20 |
| **Potere d'interruzione nominale** | | | |
| | kA c.c. | 30 | 10 |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | |
| Posizione di montaggio | | qualsiasi, preferibilmente in senso verticale | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura ambiente | °C | -25 ... +55, umidità 90% a + 20°C | |

# Basi portafusibili cilindrici per impianti fotovoltaici

## Sezionatori a fusibili








| | | 1P | 1P | 2P | 1P | 2P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Senza segnalazione | | | Con segnalazione | |
| | | $U_n$ V c.c. | | | $U_n$ V c.c. | |
| Grandezza | Corrente nominale A | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10 x 38 mm | 30 | **3NW7013-4** | – | **3NW7023-4** | **3NW7014-4** | **3NW7024-4** |
| 10 x 85 mm | 32 | – | **3NW7613-4** | – | – | |

## Dati tecnici

| | | 3NW70..-4 | 3NW76..-4 |
|---|---|---|---|
| **Grandezze costruttive** | | | |
| | mm x mm | 10 x 38 | 10 x 85 |
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 60269, IEC 60269-2, IEC 60947, UL 4248-1, -18 | |
| Approvazioni | | UR (Recognized file n. E355487), CSA, CCC (esecuzioni senza segnalazione d'intervento) | UR (Recognized file n. E355487) |
| **Tensione** | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.c. | 1000 | 1500 |
| **Corrente** | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A c.c. | 30 | 32 |
| **Potenza dissipata** | | | |
| Potenza dissipata $P_v$ | W | 4 | 6 |
| **Tenuta nominale al cortocircuito** | | | |
| Resistenza al cortocircuito | kA | 30 | |
| Categoria d'utilizzazione | | AC-20B, DC-20B | |
| **Sovratensioni** | | | |
| Tensione nominale di tenuta a impulso | kV | 6 | – |
| Categoria delle sovratensioni | | II | – |
| Grado d'inquinamento | | 2 | – |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | | IP20, con conduttori serrati | |
| Protezione contatto secondo BGV A3 in ingresso e uscita | | sì | |
| Cambio fus. in assenza di tensione | | sì | |
| Sigillabilità | | sì | |
| Posizione di montaggio | | Qualsiasi | |
| Dispositivo di segnalazione | | Esecuzioni dotate di LED | – |
| Verso della corrente | | Qualsiasi (esecuzioni con segnalazione ottica d'intervento dotate di LED antiparallelo) | Qualsiasi |
| **Morsetti e sezione conduttori** | | | |
| Coppia di serraggio | Nm | 2,5 | |
| Multifilare, con capocorda | $mm^2$ | 0,75 ... 25 | |
| | AWG | 18 ... 4 | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura | °C | -25 ... +55, umidità 90% a + 20 °C | |

## Esempio di configurazione

### Vista d'insieme del sistema NEOZED




1. **Base tripolare NEOZED D02 SR60**
2. **Sezionatore tripolare NEOZED D02 SR60**
3. **Sezionatore sottocarico unipolare MINIZED D01**
4. **Sezionatore sottocarico unipolare MINIZED D02**
5. **Base unipolare NEOZED D01 per fissaggio su guida DIN**
6. **Base tripolare NEOZED D01 per fissaggio su guida DIN**
7. **Calibratore NEOZED D01**
8. **Fusibile NEOZED D01**

# Fusibili NEOZED in classe d'impiego gG e gR
## (denominazione SILIZED per la classe d'impiego gR)

### Classe d'impiego gG e gR







| $I_n$ | Classe d'impiego gG | | | $I^2t$ | Pot. | Classe d'impiego gR (SILIZED) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D01 | D02 | D03 | $A^2s$ | W | D01 | D02 |
| 2 | **5SE2302** | – | – | – | – | – | – |
| 4 | **5SE2304** | – | – | – | – | – | – |
| 6 | **5SE2306** | – | – | – | – | – | – |
| 10 | **5SE2310** | – | – | 73 | 6,9 | **5SE1310** | – |
| 13 | **5SE2013-2A** | – | – | – | – | – | – |
| 16 | **5SE2316** | – | – | 120 | 6,2 | **5SE1316** | – |
| 20 | – | **5SE2320** | – | 190 | 8,1 | – | **5SE1320** |
| 25 | – | **5SE2325** | – | 205 | 12,5 | – | **5SE1325** |
| 32 | – | **5SE2332** | – | – | – | – | – |
| 35 | – | **5SE2335** | – | 470 | 16,7 | – | **5SE1335** |
| 40 | – | **5SE2350** | – | – | – | – | – |
| 50 | – | **5SE2363** | – | 1960 | 12,0 | – | **5SE1350** |
| 63 | – | – | – | 4230 | 15,5 | – | **5SE1363** |
| 80 | – | – | **5SE2280** | – | – | – | – |
| 100 | – | – | **5SE2300** | – | – | – | – |

## Dati tecnici

| | | **5SE2** | **5SE1** |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Norme e approvazioni | | CEI EN 60 269-3-1, DIN VDE 0636-301, DIN VDE 0680 e HD 630.3.1 S3 | |
| Dimensioni | | CEI EN 60 269-3-1, DIN VDE 0636-301 e HD 630.3.1 S3 | |
| Classe di impiego | | gL/gG | gR |
| **Tensione** | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a. | 400 | |
| | V c.c. | 250 | |
| **Corrente** | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | 2 ÷ 100 | 10 ÷ 63 |
| Potere di interruzione nominale | kA c.a. | 50 | |
| | kA c.c. | 8 | |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | |
| Posizione di montaggio | | qualsiasi, preferibilmente in senso verticale | |
| Non intercambiabilità delle cartucce | | con calibratori a bussola | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Valori limite della temperatura ambiente | °C | fino a 45, con 95% di umidità relativa | |
| Temperatura ambiente | °C | -5 fino a +40, con 90% di umidità fino a +20 | |

# Sezionatori sottocarico MINIZED per fusibili NEOZED

## Sezionatori sottocarico



MINIZED D01



MINIZED D02

| Poli | $I_n$ A | | | | $I_n$ A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 10 | 16 | u.m. | 63 | u.m. |
| 1P | **5SG7611-0KK06** | **5SG7611-0KK10** | **5SG7611-0KK16** | 1 | **5SG7113** | 1,5 |
| 1P+N | – | – | **5SG7651-0KK16** | 2 | **5SG7153** | 3 |
| 2P | – | – | **5SG7621-0KK16** | 2 | **5SG7123** | 3 |
| 3P | **5SG7631-0KK06** | **5SG7631-0KK10** | **5SG7631-0KK16** | 3 | **5SG7133** | 4,5 |
| 3P+N | – | – | **5SG7661-0KK16** | 4 | **5SG7163** | 6 |

## Dati tecnici

| | | 5SG71 | 5SG76 |
|---|---|---|---|
| **Grandezze costruttive** | | | |
| | | D02 | D01 |
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | DIN VDE 0638; EN 60947-3 (VDE 0660-107) IEC 60269-3 | |
| **Tensione** | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a. | 230/400, 240/415 | 230/400 |
| 1 polo | V c.c. | 65 | 48 |
| 2 poli in serie | V c.c. | 130 | 110 |
| Tensione nominale d'isolamento | V c.a. | 500 | 690 |
| **Corrente** | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | 63 | 6, 10 16 |
| **Potenza dissipata** | | | |
| Potenza dissipata $P_v$ | W | 2,5 | 0,4 |
| **Tenuta nominale al cortocircuito** | | | |
| Resistenza al cortocircuito | kA | 50 | |
| Categoria d'utilizzazione secondo EN 60947-3 | | | |
| - AC-22A | A | – | 16 |
| - AC-22B | A | 63 | – |
| - AC-23B | A | 35 | – |
| - DC-22B | A | 63 | – |
| **Sovratensioni** | | | |
| Tensione nominale di tenuta a impulso | kV | 6 | – |
| Categoria delle sovratensioni | | IV | – |
| Grado d'inquinamento | | 2 | – |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | | IP20, con conduttori serrati | |
| Protezione contatto secondo BGV A3 in ingresso e uscita | | sì | |
| Cambio fus. in assenza di tensione | | sì | |
| Sigillabilità | | sì | |
| Posizione di montaggio | | Qualsiasi, preferibilmente in senso verticale | |
| **Morsetti e sezione conduttori** | | | |
| Coppia di serraggio | Nm | 2,5 ... 3 | 2 |
| Rigido | $mm^2$ | 1,5 ... 35 | 1,5 ... 16 |
| Multifilare, con capocorda | $mm^2$ | 1,5 ... 35 | 1,5 ... 16 |
| **Morsetti e sezione conduttori** | | | |
| Temperatura | °C | -5 ... +40, umidità 90% a + 20°C | |

# Sezionatori sottocarico MINIZED per fusibili NEOZED

## Accessori

### Contatti ausiliari per sezionatori sottocarico MINIZED D02 5SG71



**per il retrofit, dotate di clip di fissaggio**

| Contatto ausiliario | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| da utilizzare per la segnalazione dell'apertura e chiusura dei cassetti | | |
| 1NA+1NC | 0,5 | **5ST3010** |
| 2NA | | **5ST3011** |
| 2NC | | **5ST3012** |
| **Contatto ausiliario, con tasto di reset** | **u.m.** | **Nr. di Ordinazione** |
| da utilizzare per la segnalazione dell'apertura e chiusura dei cassetti | | |
| 1NA+1NC | 0,5 | **5ST3010-2** |
| 2NA | | **5ST3011-2** |
| 2NC | | **5ST3012-2** |
| **Contatto ausiliario wireless** | **u.m.** | **Nr. di Ordinazione** |
| da utilizzare per la segnalazione dell'apertura e chiusura dei cassetti, e per rilevare la temperatura del dispositivo | | |
| Wireless | 0,5 | **5ST3062-0MC** |

### Riduttore NEOZED D02



| Riduttore | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Per l'inserimento dei fusibili NEOZED D01 nei sezionatori sottocarico MINIZED D02 | **5SH5527** |

# Basi per fusibili NEOZED

## Basi in ceramica





| Per montaggio a scatto su guida DIN | | Morsetti KS | | Morsetti BB | Morsetti SS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | D02 | D03 | D01 | D02 |
| Poli | u.m. | $I_n$ A<br>63 | $I_n$ A<br>100 | $I_n$ A<br>16 | $I_n$ A<br>63 |
| 1P | 1,5 | **5SG1693** | – | **5SG1553** | **5SG1653** |
| 1P | 2,5 | | **5SG1812** | – | |
| 3P | 4,5 | **5SG5693** | – | **5SG5553** | **5SG5653** |

**Legenda**

**Base portafusibile D01 con morsetti versione BB**
- Ingresso alimentazione con morsetto ad anello (B)
- uscita alimentazione con morsetto ad anello (B)

**Base portafusibile D02 con morsetti versione KS**
- Ingresso alimentazione con morsetto con vite sotto testa (K)
- Uscita alimentazione con morsetto a mantello (S)

**Base portafusibile D02 con morsetti versione SS**
- Ingresso alimentazione con morsetto a mantello (S)
- Uscita alimentazione con morsetto a mantello (S)

## Basi in materiale isolante




| Per montaggio a scatto su guida DIN | | Senza segnalazione | | Con segnalazione ottica d'intervento | | Senza segnalazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D01 | D02 | D01 | D02 | D01 | D02 |
| Poli | u.m. | $I_n$ A<br>16 | $I_n$ A<br>63 | $I_n$ A<br>16 | $I_n$ A<br>63 | $I_n$ A<br>16 | $I_n$ A<br>63 |
| 1P | 1,5 | **5SG1302** | **5SG1702** | **5SG1302-1** | **5SG1702-1** | **5SG1301** | **5SG1701** |
| 3P | 4,5 | **5SG5302** | **5SG5702** | **5SG5302-1** | **5SG5702-1** | **5SG5301** | **5SG5701** |

## Dati tecnici

| | | **5SG15<br>5SG55** | **5SG16<br>5SG56** | **5SG18** | **5SG1301<br>5SG1701<br>5SG5301<br>5SG5701** | **5SG1302<br>5SG1702<br>5SG5302<br>5SG5702** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grandezze costruttive** | | | | | | |
| | | D01 | D02 | D03 | D01/D02 | D01/D02 |
| **Normative di riferimento** | | | | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 60269-3; DIN VDE 0636-3 | | | | |
| **Tensione** | | | | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a. | 400 | | | | |
| 1 polo | V c.c. | 250 | | | | |
| 2 poli in serie | V c.c. | 250 | | | | |
| **Corrente** | | | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | 16 | 63 | 100 | 16, 63 | |
| **Tenuta nominale al cortocircuito** | | | | | | |
| Resistenza al cortocircuito | kA | 50 | | | | |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | | | | |
| Posizione di montaggio | | qualsiasi, preferibilmente in senso verticale | | | | |
| Non intercambiabilità delle cartucce | | con calibratori a bussola | | | | |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | | | | |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | | IP20, con conduttori serrati | | | | |
| Protezione contatto secondo BGV A3 in ingresso e uscita | | sì | | | | |
| Cambio fus. in assenza di tensione | | sì | | | | |
| Sigillabilità, attraverso portacartuccia piombabile | | sì | | | | |
| Segnalazione ottica d'intervento | | no | | | | sì, tensione > 49 V c.a./c.c. |
| Posizione di montaggio | | qualsiasi, preferibilmente in senso verticale | | | | |
| **Morsetti e sezione conduttori** | | **B** | **K, S** | **K/S** | **gabbia** | **gabbia** |
| Coppia di serraggio | Nm | 1,2 | 2 | 3,5/2,5 | 3,5 | 3 |
| Rigido | $mm^2$ | 1,5 ... 4 | 2,5 ... 25 | 10 ... 50 | 0,75 ... 35 | ingresso 1,5 ... 25<br>uscita 1 ... 25 |
| Multifilare, con capocorda | $mm^2$ | 1,5 ... 4 | 1,5 ... 16 | 10 ... 35 | – | ingresso 1,5 ... 25<br>uscita 1 ... 25 |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | |
| Temperatura | °C | -5 ... +40, umidità 90% a + 20°C | | | | |

9

# Basi per fusibili NEOZED

## Accessori

### Portacartuccia da avvitare NEOZED





| Materiale | Esecuzione | Grandezza fusibile | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| plastica | con foro di controllo | D01 | **5SH4116** |
| | | D02 | **5SH4163** |
| ceramica | senza foro di controllo, piombabile | D01 | **5SH4316** |
| | | D02 | **5SH4363** |
| | senza foro di controllo | D03 | **5SH4100** |
| | con foro di controllo | D01 | **5SH4317** |
| | | D02 | **5SH4362** |

### Calibratori NEOZED






| Grandezza fusibile | Corrente nominale | Colore | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| D01 | 2 | rosa | **5SH5002** |
| | 4 | marrone | **5SH5004** |
| | 6 | verde | **5SH5006** |
| | 10/13 | rosso | **5SH5010** |
| Per l'inserimento dei fusibili D01 nelle basi D02 e nei sezionatori MINIZED D02 | 2 | rosa | **5SH5402** |
| | 4 | marrone | **5SH5404** |
| | 6 | verde | **5SH5406** |
| | 10/13 | rosso | **5SH5410** |
| | 16 | grigio | **5SH5416** |
| D02 | 20 | blu | **5SH5020** |
| | 25 | giallo | **5SH5025** |
| | 32 | viola | **5SH5032** |
| | 35/40 | nero | **5SH5035** |
| | 50 | bianco | **5SH5050** |
| D03 | 80 | argento | **5SH5080** |

### Copertura di protezione NEOZED




| Grandezza fusibile | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| D03 | **5SH5233** |

### Estrattore calibratori



| Grandezza fusibile | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| tutte le taglie | **5SH5100** |

### Riduttore NEOZED




| Impiego | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Per l'inserimento dei fusibili D01 nei portacartuccia D02, 2 A ... 16 A | **5SH5400** |

# Basi per fusibili NEOZED


## Accessori

### Sbarre di collegamento per basi NEOZED e sezionatori sottocarico MINIZED



| Fasi | Lunghezza mm | Sezione $mm^2$ | Caricabilità A | u.m. | Nr. di Ordinazione | Calotte terminali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **per MINIZED D02 e NEOZED D01/D02** | | | | | | |
| tranciabile, senza calotte terminali | | | | | | |
| - monofase | 1016 | 16 | 130 | 1,5 | **5ST3703** | **5ST3748** |
| - trifase | 1016 | 16 | 120 | 1,5 | **5ST3714** | **5ST3750** |
| **per MINIZED D01** | | | | | | |
| tranciabile, senza calotte terminali | | | | | | |
| - monofase | 1000 | 16 | 120 | 1 | **5ST2190** | **5ST2196** |
| - bifase | | | | | **5ST2191** | **5ST2197** |
| - trifase | | | | | **5ST2192** | **5ST2197** |
| **per basi NEOZED D01/D02** | | | | | | |
| non isolata | | | | | | |
| - monofase | – | 36 | 168 | 1,5 | **5SH5322** | – |
| tranciabile, senza calotte terminali | | | | | | |
| - monofase | 1000 | 24 | 160 | 1,5 | **5SH5517** | **5ST3748** |
| - trifase | 1000 | 16 | 120 | 1,5 | **5SH5320** | **5ST3750** |

### Morsetti NEOZED



| Esecuzione | Sezione cavo | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Non isolato, per sbarre a forcella e a punta | 6 ... 35 | **5ST2157** |
| Isolato, per sbarre a forcella | 6 ... 25 | **5SH5328** |
| Isolato, per sbarre a punta | 2 ... 25 | **5SH5327** |

9

# Sezionatori sottocarico e basi SR60 per fusibili NEOZED

## Sezionatori sottocarico





| Sbarre mm x mm | $I_n$ A | $U_n$ V c.a. | $U_n$ V c.c. | Senza segnalazione | | Con segnalazione ottica d'intervento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 x 10 | 63 | 400 | - | **5SG7234-1** | – | **5SG7234-2** |
| | | 400 | 110 | | **5SG7230** | |

## Dati tecnici

| | | | **5SG7230** | **5SG7234-1<br>5SG7234-1** |
|---|---|---|---|---|
| **Grandezze costruttive** | | | | |
| | | | D02 | D01 |
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | | HD 60269-3 (VDE 0636-3), IEC 60269-3,<br>EN 60947-3 (VDE 0660-107), IEC 60947-3 | |
| Approvazioni | | | VDE, EAC | |
| **Tensione** | | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | | V c.a. | 400 | |
| | | V c.c. | 110 | – |
| Tensione nominale d'isolamento $U_i$ | | V c.a. | 800 | 500 |
| **Corrente** | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | | A | 63[1)] | 63[2)] |
| **Frequenza** | | | | |
| | | Hz | 50/60 | |
| **Potenza dissipata** | | | | |
| Potenza dissipata $P_v$ | | W | 5,5 | |
| **Tenuta nominale al cortocircuito** | | | | |
| Resistenza al cortocircuito | | kA c.a. | 50 | |
| | | kA c.c. | 8 | – |
| Categoria d'utilizzazione secondo EN 60947-3 | | | AC-23A | AC-22B (400 V) |
| | | | DC-21B (48 V), 1P | – |
| | | | DC-21B (110 V), 2P | – |
| **Sovratensioni** | | | | |
| Tensione nominale di tenuta all'impulso $U^{imp}$ | | kV | 6 | – |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | | |
| Cambio fus. in assenza di tensione | | | sì | |
| Segnalazioni disponibili | | | 1 scambio, indicazione apertura | LED intervento |
| Sigillabilità, in posizione di ON | | | sì | |
| **Morsetti e sezione conduttori** | | | | |
| Rigido | | $mm^2$ | 1,5 ... 6 | |
| Multifilare, con capocorda | | $mm^2$ | 1,5 ... 16 | |
| Posizione morsetti | | | parte inferiore | lateralmente, a destra |
| Spessore sbarre | | mm | 5, 10 | |
| **Materiale** | | | | |
| Caratteristiche | | | Resistente fino alla temperatura min. di 125 °C, autoestinguente sec. UL 94, min. CTI 125 | Resistente fino alla temperatura min. di 120 °C, autoestinguente sec. UL 94, min. CTI 200 |

[1)] per correnti > 35 A utilizzare la parete laterale 5SH5526
[2)] per correnti > 35 A utilizzare la parete laterale 5SH5533

# Sezionatori sottocarico SR60 per fusibili NEOZED

## Accessori

### Contatto ausiliario



| Contatto | Sezionatore | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| 1 in scambio | Per 5SG7230 | 0,5 | **5SH5525** |

### Parete laterale



**Per garantire una migliore dissipazione con correnti maggiori di 35 A**

| Contatto | Sezionatore | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| | Per 5SG7230 | 0,5 | **5SH5526** |
| | Per 5SG7234-1 e 5SG7234-2 | 0,5 | **5SH5533** |

### Riduttore NEOZED D02



| Riduttore | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Per l'inserimento dei fusibili NEOZED D01 nei sezionatori sottocarico SR60 5SG7230, 5SG7234-1 e 5SG7234-2 | **5SH5527** |

# Basi SR60 per fusibili NEOZED

## Basi SR60 NEOZED





| Grandezza | Corrente nominale A | u.m. | Con coperture | Standard | Con coperture |
|---|---|---|---|---|---|
| D02 | 63 | 1,5 | – | **5SG6202** | **5SG6206** |
| | | 2 | **5SG6208** | – | **5SG6207** |

## Dati tecnici

| | | **5SG6** |
|---|---|---|
| **Grandezza costruttiva** | | |
| | | D02 |
| **Normative di riferimento** | | |
| Normative di riferimento | | IEC 60269-3, DIN VDE 0636-3 |
| Approvazioni | | |
| **Tensione** | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a. | 400 |
| | V c.c. | 250 |
| **Corrente** | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | 16 A (utilizzando il riduttore 5SH5400), 63 A |
| **Frequenza** | | |
| | Hz | 50 |
| **Potenza dissipata** | | |
| Potenza dissipata $P_v$ | W | 2,5 (16 A), 5,5 (63 A) |
| **Tenuta nominale al cortocircuito** | | |
| Resistenza al cortocircuito | kA c.a. | 50 |
| | kA c.c. | – |
| **Sistema a sbarre** | | |
| Inderdistanza | mm | 60 |
| **Morsetti e sezione conduttori** | | |
| Coppia di serraggio | Nm | 3 |
| Rigido | $mm^2$ | 1,5 ... 10 |
| Multifilare, con capocorda | $mm^2$ | 1,5 ... 25 |
| **Materiale** | | |
| Caratteristiche | | Resistente fino alla temperatura min. di 125 °C, autoestinguente sec. UL 94, min. CTI 600 |

## Accessori

### Coperture di protezione per basi SR60 NEOZED




**Per garantire una migliore dissipazione con correnti maggiori di 35 A**

| Grandezza | Esecuzione | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| D02 | Larghezza standard | 1,5 | **5SH5241** |
| | Larghezza media | 2 | **5SH5242** |
| | Larghezza doppia | 3 | **5SH5243** |

## Esempio di configurazione

### Vista d'insieme del sistema DIAZED




1. **Calotta DIAZED DII**
2. **Base unipolare DIAZED DII**
3. **Anello di copertura DIAZED DII**
4. **Calibratore a vite DIAZED DII**
5. **Fusibile DIAZED DII**
6. **Portacartuccia DIAZED DII**
7. **Base unipolare DIAZED DIII**
8. **Calibratore a vite DIAZED DIII**
9. **Fusibile DIII**
10. **Portacartuccia da avvitare DII**

# Fusibili DIAZED in classe d'impiego gG e gR
## (denominazione SILIZED per la classe d'impiego gR)

### Classe d'impiego gG e gR






| | | DII | | DIII | | | DIV | TNDz | | | | DII | DIII | DIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E27 | | E33 | | E33S | R 1 ¼" | E16 | | | | E27 | E33 | R 1 ¼" |
| Classe d'impiego | | gG | | gG | | rapido | gG | ritardato | | gR (SILIZED) | | | | |
| $I_n$ A | Colore | $U_n$ V c.a./c.c. | | $U_n$ V c.a./c.c. | | | $U_n$ V c.a./V c.c. | $U_n$ V c.a./c.c. | | $A^2s$ $I^2t$ | Pot. W | $U_n$ V c.a./c.c. | | |
| | | 500/440 | 500/500 | 500/440 | 690/600 | 750/750 | 500/400 | 500/440 | 500/440 | | | 500/500 | | |
| 2 | rosa | – | **5SB211** | – | **5SD8002** | **5SD601** | – | – | **5SA211** | – | | – | – | – |
| 4 | marrone | – | **5SB221** | – | **5SD8004** | **5SD602** | – | – | **5SA221** | – | | – | – | – |
| 6 | verde | – | **5SB231** | – | **5SD8006** | **5SD603** | – | – | **5SA231** | – | | – | – | – |
| 10 | rosso | – | **5SB251** | – | **5SD8010** | **5SD604** | – | – | **5SA251** | – | | – | – | – |
| 16 | grigio | **5SB2611** | – | – | **5SD8016** | **5SD605** | – | **5SA2611** | – | 60 | 12,1 | **5SD420** | – | – |
| 20 | blu | **5SB2711** | – | – | **5SD8020** | **5SD606** | – | **5SA2711** | – | 139 | 12,3 | **5SD430** | – | – |
| 25 | giallo | **5SB2811** | – | – | **5SD8025** | **5SD607** | – | **5SA2811** | – | 205 | 12,5 | **5SD440** | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | | – | 310 | 13,5 | **5SD480** | – | – |
| 32 | viola | – | – | **5SB4011** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | nero | – | – | **5SB4111** | **5SD8035** | **5SD608** | – | – | – | 539 | 14,8 | – | **5SD450** | – |
| 50 | bianco | – | – | **5SB4211** | **5SD8050** | **5SD610** | – | – | – | 1250 | 18,5 | – | **5SD460** | – |
| 63 | rame | – | – | **5SB4311** | **5SD8063** | **5SD611** | – | – | – | 1960 | 12,0 | – | **5SD470** | – |
| 80 | argento | – | – | – | – | – | **5SC211** | – | – | 4200 | 34,3 | – | – | **5SD510** |
| 100 | rosso | – | – | – | – | – | **5SC221** | – | – | 8450 | 41,5 | – | – | **5SD520** |

### Dati tecnici

| | | **5SA, 5SB, 5SC** | **5SD** |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Norme e approvazioni | | IEC 60269-3; DIN VDE 0635; DIN VDE 0636-3; CEE 16 | |
| Dimensioni | | CEI EN 60 269-3-1, DIN VDE 0636-301 e HD 630.3.1 S3 | |
| Classe di impiego | | gG | gR |
| **Tensione** | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a. | 500, 690, 750 | 500 |
| | V c.c. | 500, 600, 750 | 500 |
| **Corrente** | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | 2 ÷ 100 | 16 ÷ 100 |
| Potere di interruzione nominale | kA c.a. | 50, 40 a E16 | |
| | kA c.c. | 8, 1,6 a E16 | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Valori limite della temperatura ambiente | °C | fino a 45, con 95% di umidità relativa | |
| Temperatura ambiente | °C | -5 fino a +40, con 90% di umidità fino a +20 | |

# Basi portafusibili DIAZED

## Sezionatori a fusibili







| | | Basi in materiale isolante | | Basi in ceramica | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1P | 3P | 1P | 1P | 1P |
| | | Morsetti tipo RR | | Morsetti tipo BB | Morsetti tipo BS | Morsetti tipo KK |
| Grandezza | Corrente nominale A | $U_n$ V c.a./c.c. 500/500 | | | | $U_n$ V c.a./c.c. 750/750 |
| DII | 25 | **5SF1060** | **5SF5068** | **5SF1005** | – | – |
| DIII | 63 | **5SF1260**[1)] | **5SF5268**[1)] | – | **5SF1205** | **5SF4230**[2)] |

**Legenda**

**Base portafusibile DII con morsetti tipo BB**
- Ingresso alimentazione con morsetto ad anello (B)
- uscita alimentazione con morsetto ad anello (B)

**Base portafusibile DIII con morsetti tipo BS**
- Ingresso alimentazione con morsetto ad anello (B)
- Uscita alimentazione con morsetto a mantello (S)

**Base portafusibile DIII con morsetti tipo KK**
- Ingresso alimentazione con morsetto con vite sotto testa (K)
- Uscita alimentazione con morsetto con vite sotto testa (K)

**Base portafusibile DII e DIII con morsetti tipo RR**
- Ingresso alimentazione con morsetto a gabbia (R)
- Uscita alimentazione con morsetto a gabbia (R)

1) anche per tensioni nominali 690 V c.a./600 V c.c.
2) per fusibili serie 5SD6..

## Dati tecnici

| | | 5SF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morsetti Tipo | | B | | K | S | R | |
| **Grandezze costruttive** | | | | | | | |
| | | DII | DIII | DIII | DIII | DII | DIII |
| **Normative di riferimento** | | | | | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 60269-3; DIN VDE 0635; DIN VDE 0636-3; CEE 16 | | | | | |
| **Tensione** | | | | | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a. | 500, 690, 750 | | | | | |
| | V c.c. | 500, 600, 750 | | | | | |
| **Corrente** | | | | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | 25 | 63 | 63 | 63 | 25 | 63 |
| **Tenuta nominale al cortocircuito** | | | | | | | |
| Resistenza al cortocircuito | kA c.a. | 50, 40 per filettatura E16 | | | | | |
| | kA c.c. | 8, 1,6 per filettatura E16 | | | | | |
| **Sovratensioni** | | | | | | | |
| Categoria delle sovratensioni | | III, II (base portafusibile DIAZED in materiale isolante per uso fino a 690/600 V c.a./c.c.) | | | | | |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | | | | | |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | | IP20, con conduttori serrati | | | | | |
| Non intercambiabilità dei fusibili | | sì, garantita dai calibratori a vite e dagli adattatori | | | | | |
| Posizione di montaggio | | qualsiasi, preferibilmente in senso verticale | | | | | |
| **Morsetti e sezione conduttori** | | | | | | | |
| Coppia di serraggio | | | | | | | |
| Vite M4 | Nm | 1,2 | | | | – | |
| Vite M5 | Nm | 2,0 | | | | – | |
| Vite M6 | Nm | 2,5 | | | | 3,0 | |
| Vite M8 | Nm | 3,5 | | | | – | |
| Rigido | $mm^2$ | 1,5 ... 10 | 2,5 ... 25 | 2,5 ... 25 | 2,5 ... 25 | 1,5 ... 35 | |
| Multifilare, con capocorda | $mm^2$ | 10 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | | |
| Resistenza climatica | °C | fino a 45, con il 95% di umidità relativa | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | -5 ... +40, umidità 90% a + 20°C | | | | | |

# Basi portafusibili DIAZED

## Accessori

### Portacartuccia da avvitare DIAZED







| Grandezza | Esecuzione | Grandezza fusibile | $U_n$ V c.a./c.c. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
| plastica | con foro di controllo | NDz | 500/500 | **5SH1112** |
| | | DII | 500/500 | **5SH1221** |
| | | DIII | 500/500 | **5SH1231** |
| ceramica | senza foro di controllo, piombabile | DII | 500/500 | **5SH112** |
| | | DIII | 500/500 | **5SH113** |
| | con foro di controllo, piombabile | DII | 500/500 | **5SH122** |
| | | DIII | 500/500 | **5SH123** |
| | esecuzione allungata | DII | 690/600 | **5SH1170** |
| | con filettatura fine (per fusibili serie 5SD6) | DIII | 750/750 | **5SH1161** |

### Calibratori a vite DIAZED





**Idoneo per 5SF4230**

| Grandezza fusibile | $I_n$ A | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| DII | 2 | **5SH310** |
| | 4 | **5SH311** |
| | 6 | **5SH312** |
| | 10 | **5SH313** |
| | 16 | **5SH314** |
| | 20 | **5SH315** |
| | 25 | **5SH316** |
| DIII | 32 | **5SH327** |
| | 35 | **5SH317** |
| | 50 | **5SH318** |
| | 63 | **5SH320** |

### Bussola per calibratori a vite DIAZED



| Impiego | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| per l'inserimento dei fusibili DII nelle basi DIII | **5SH302** |

### Estrattore per calibratori a vite DIAZED



| Impiego | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| per l'estrazione dei calibratori a vite DII e DIII | **5SH3703** |

### Anelli di copertura DIAZED



| Grandezza | Materiale | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| DII | plastica | **5SH3401** |
| DIII | plastica | **5SH3411** |

### Calotta DIAZED



| Grandezza | Materiale | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| DII | plastica | **5SH202** |
| DIII | plastica | **5SH222** |

# Portafusibili SR60 DIAZED

## Basi SR60 DIAZED





| Grandezza | $I_n$ A | $U_n$ V c.a./c.c. | Standard | Con coperture |
|---|---|---|---|---|
| DII | 25 | 500/500 | **5SF6015** | **5SF6020** |
| DIII | 63 | 500/500 | **5SF6215** | **5SF6220** |

## Dati tecnici

| | | 5SF6 | |
|---|---|---|---|
| **Grandezze costruttive** | | | |
| | | DII | DIII |
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 60269-3, DIN VDE 0636-3 | |
| **Tensione** | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a. | 500 | 690 |
| | V c.c. | – | 600 |
| **Corrente** | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | 25 | 63 |
| **Frequenza** | | | |
| | Hz | 50 | |
| **Potenza dissipata** | | | |
| Potenza dissipata $P_v$ (per fase) | W | 4 | 7 |
| **Tenuta nominale al cortocircuito** | | | |
| Resistenza al cortocircuito | kA c.a. | 50 | |
| | kA c.c. | 8 | |
| **Sistema a sbarre** | | | |
| Inderdistanza | mm | 60 | |
| **Morsetti e sezione conduttori** | | | |
| Coppia di serraggio | Nm | 4 | |
| Rigido | mm² | 1,5 ... 10 | |
| Multifilare, con capocorda | mm² | 1,5 ... 35 | |
| **Materiale** | | | |
| Caratteristiche | | Resistente fino alla temperatura min. di 125 °C, autoestinguente sec. UL 94, min. CTI 225 | |

## Accessori

### Coperture per base DIAZED SR60



| Grandezza | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| DII | **5SH2042** |
| DIII | **5SH2242** |

9

## Esempio di configurazione

### Vista d'insieme del sistema NH




1. **Base unipolare NH**
2. **Fusibile NH**
3. **Copertura IP2X**
4. **Base NH**
5. **Sistema completo con copertura IP2X e segnalazione d'intervento**
6. **Maniglia d'estrazione fusibile NH**
7. **Fusibile NH montato su base NH**
8. **Copertura contatti NH**
9. **Parete divisorie NH**
10. **Coltello sezionatore da applicare al posto del fusibile NH**
11. **Controllore d'intervento fusibili NH, con percussore**
12. **Base NH da 1250 A, con maniglia d'apertura**

# Fusibili NH in classe d'impiego gG e aM

## Cartucce NH con P.I. 120 kA c.a./25 kA c.c. 3NA3, 3NA6, 3NA7, 3ND1 e 3ND2

CE

| Gr. | Larghezza costruttiva (mm) | $I_n$ (A) | Attacchi in metallo liberi da tensione, con segnalazione combinata | | | Attacchi in metallo sotto tensione, con segnalazione frontale | | | Attacchi in metallo sotto tensione, con segnalazione combinata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gL/gG 400 V c.a. | gL/gG 500 V c.a. 440 V c.c.[2] | gL/gG 690 V c.a. 440 V c.c.[2] | gL/gG 500 V c.a. 440 V c.c.[2] | gL/gG 690 V c.a. 440 V c.c.[2] | aM 690 V c.a. | gL/gG 500 V c.a. 440 V c.c.[2] | gL/gG 690 V c.a. 440 V c.c.[2] |
| 000 | 21 | 2 | – | 3NA6802 | 3NA6802-6 | 3NA3802 | 3NA3802-6 | – | 3NA7802 | 3NA7802-6 |
| | | 4 | – | 3NA6804 | 3NA6804-6 | 3NA3804 | 3NA3804-6 | – | 3NA7804 | 3NA7804-6 |
| | | 6 | – | 3NA6801 | 3NA6801-6 | 3NA3801 | 3NA3801-6 | 3ND1801[1] | 3NA7801 | 3NA7801-6 |
| | | 10 | 3NA6803-4 | 3NA6803 | 3NA6803-6 | 3NA3803 | 3NA3803-6 | 3ND1803[1] | 3NA7803 | 3NA7803-6 |
| | | 16 | 3NA6805-4 | 3NA6805 | 3NA6805-6 | 3NA3805 | 3NA3805-6 | 3ND1805[1] | 3NA7805 | 3NA7805-6 |
| | | 20 | 3NA6807-4 | 3NA6807 | 3NA6807-6 | 3NA3807 | 3NA3807-6 | 3ND1807[1] | 3NA7807 | 3NA7807-6 |
| | | 25 | 3NA6810-4 | 3NA6810 | 3NA6810-6 | 3NA3810 | 3NA3810-6 | 3ND1810[1] | 3NA7810 | 3NA7810-6 |
| | | 32 | 3NA6812-4 | 3NA6812[3] | 3NA6812-6 | 3NA3812[3] | 3NA3812-6 | 3ND1812[1] | 3NA7812[3] | 3NA7812-6 |
| | | 35 | 3NA6814-4 | 3NA6814[3] | 3NA6814-6 | 3NA3814[3] | 3NA3814-6 | 3ND1814[1] | 3NA7814[3] | 3NA7814-6 |
| | | 40 | 3NA6817-4 | 3NA6817[3] | 3NA6817-6KJ | 3NA3817[3] | 3NA3817-6KJ | 3ND1817[1] | 3NA7817[3] | 3NA7817-6KJ |
| | | 50 | 3NA6820-4 | 3NA6820[3] | 3NA6820-6KJ | 3NA3820[3] | 3NA3820-6KJ | 3ND1820[1] | 3NA7820[3] | 3NA7820-6KJ |
| | | 63 | 3NA6822-4 | 3NA6822[3] | – | 3NA3822[3] | – | 3ND1822[1] | 3NA7822[3] | – |
| | | 80 | 3NA6824-4 | 3NA6824[3] | – | 3NA3824[3] | – | 3ND1824[1] | 3NA7824[3] | – |
| | | 100 | 3NA6830-4 | 3NA6830[3] | – | 3NA3830[3] | – | 3ND1830-8 | 3NA7830[3] | – |
| | | 125 | – | – | – | – | 3NA3832-8 | – | – | – |
| | | 160 | – | – | – | – | 3NA3836-8[4] | – | – | – |
| 00 | 30 | 35 | – | – | – | 3NA3814-7 | – | – | – | – |
| | | 40 | – | – | 3NA6817-6 | – | 3NA3817-6 | – | – | 3NA7817-6 |
| | | 50 | – | – | 3NA6820-6 | 3NA3820-7 | 3NA3820-6 | – | – | 3NA7820-6 |
| | | 63 | – | – | 3NA6822-6 | 3NA3822-7 | 3NA3822-6 | – | – | 3NA7822-6 |
| | | 80 | 3NA6824-4KK | 3NA6824-7 | 3NA6824-6 | 3NA3824-7 | 3NA3824-6 | – | 3NA7824-7 | 3NA7824-6 |
| | | 100 | 3NA6830-4KK | 3NA6830-7 | 3NA6830-6 | 3NA3830-7 | 3NA3830-6 | 3ND1830[1] | 3NA7830-7 | 3NA7830-6 |
| | | 125 | 3NA6832-4 | 3NA6832[3] | – | 3NA3832[3] | – | 3ND1832[1] | 3NA7832[3] | – |
| | | 160 | 3NA6836-4 | 3NA6836 | – | 3NA3836[3] | – | 3ND1836[1] | 3NA7836 | – |
| 0 | 30 | 6 | – | – | – | 3NA3001 | – | – | – | – |
| | | 10 | – | – | – | 3NA3003 | – | – | – | – |
| | | 16 | – | – | – | 3NA3005 | – | – | – | – |
| | | 20 | – | – | – | 3NA3007 | – | – | – | – |
| | | 25 | – | – | – | 3NA3010 | – | – | – | – |
| | | 32 | – | – | – | 3NA3012[3] | – | – | – | – |
| | | 35 | – | – | – | 3NA3014[3] | – | – | – | – |
| | | 40 | – | – | – | 3NA3017[3] | – | – | – | – |
| | | 50 | – | – | – | 3NA3020[3] | – | – | – | – |
| | | 63 | – | – | – | 3NA3022[3] | – | – | – | – |
| | | 80 | – | – | – | 3NA3024[3] | – | – | – | – |
| | | 100 | – | – | – | 3NA3030[3] | – | – | – | – |
| | | 125 | – | – | – | 3NA3032[3] | – | – | – | – |
| | | 160 | – | – | – | 3NA3036[3] | – | – | – | – |
| 1 | 30 | 16 | – | 3NA6105 | – | 3NA3105 | – | – | 3NA7105 | – |
| | | 20 | – | 3NA6107 | – | 3NA3107 | – | – | 3NA7107 | – |
| | | 25 | – | 3NA6110 | – | 3NA3110 | – | – | 3NA7110 | – |
| | | 35 | 3NA6114-4 | 3NA6114[3] | – | 3NA3114[3] | – | – | 3NA7114[3] | – |
| | | 40 | 3NA6117-4 | 3NA6117[3] | – | 3NA3117[3] | – | – | 3NA7117[3] | – |
| | | 50 | 3NA6120-4 | 3NA6120[3] | 3NA6120-6 | 3NA3120[3] | 3NA3120-6 | – | 3NA7120[3] | 3NA7120-6 |
| | | 63 | 3NA6122-4 | 3NA6122[3] | 3NA6122-6 | 3NA3122[3] | 3NA3122-6 | 3ND2122 | 3NA7122[3] | 3NA7122-6 |
| | | 80 | 3NA6124-4 | 3NA6124[3] | 3NA6124-6 | 3NA3124[3] | 3NA3124-6 | 3ND2124 | 3NA7124[3] | 3NA7124-6 |
| | | 100 | 3NA6130-4 | 3NA6130[3] | 3NA6130-6 | 3NA3130[3] | 3NA3130-6 | 3ND2130 | 3NA7130[3] | 3NA7130-6 |
| | | 125 | 3NA6132-4 | 3NA6132[3] | 3NA6132-6 | 3NA3132[3] | 3NA3132-6 | 3ND2132 | 3NA7132[3] | 3NA7132-6 |
| | | 160 | 3NA6136-4 | 3NA6136[3] | 3NA6136-6 | 3NA3136[3] | 3NA3136-6 | 3ND2136 | 3NA7136[3] | 3NA7136-6 |
| | 47,2 | 200 | 3NA6140-4 | 3NA6140[3] | 3NA6140-6 | 3NA3140[3] | 3NA3140-6 | 3ND2140 | 3NA7140[3] | 3NA7140-6 |
| | | 224 | 3NA6142-4 | 3NA6142[3] | – | 3NA3142[3] | – | – | 3NA7142[3] | – |
| | | 250 | 3NA6144-4 | 3NA6144[3] | – | 3NA3144[3] | 3NA3144-6 | 3ND2144 | 3NA7144[3] | – |
| 2 | 47,2 | 35 | – | 3NA6214 | – | 3NA3214 | – | – | 3NA7214 | – |
| | | 50 | 3NA6220-4 | 3NA6220 | 3NA6220-6 | 3NA3220 | – | – | 3NA7220 | 3NA7220-6 |
| | | 63 | 3NA6222-4 | 3NA6222 | 3NA6222-6 | 3NA3222 | – | – | 3NA7222 | 3NA7222-6 |
| | | 80 | 3NA6224-4 | 3NA6224[3] | 3NA6224-6 | 3NA3224[3] | 3NA3224-6 | – | 3NA7224[3] | 3NA7224-6 |
| | | 100 | 3NA6230-4 | 3NA6230[3] | 3NA6230-6 | 3NA3230[3] | 3NA3230-6 | – | 3NA7230[3] | 3NA7230-6 |
| | | 125 | 3NA6232-4 | 3NA6232[3] | 3NA6232-6 | 3NA3232[3] | 3NA3232-6 | 3ND2232 | 3NA7232[3] | 3NA7232-6 |
| | | 160 | 3NA6236-4 | 3NA6236[3] | 3NA6236-6 | 3NA3236[3] | 3NA3236-6 | 3ND2236 | 3NA7236[3] | 3NA7236-6 |
| | | 200 | 3NA6240-4 | 3NA6240[3] | 3NA6240-6 | 3NA3240[3] | 3NA3240-6 | 3ND2240 | 3NA7240[3] | 3NA7240-6 |
| | | 224 | 3NA6242-4 | 3NA6242[3] | 3NA6242-6 | 3NA3242[3] | 3NA3242-6 | – | 3NA7242[3] | 3NA7242-6 |
| | | 250 | 3NA6244-4 | 3NA6244[3] | 3NA6244-6 | 3NA3244[3] | 3NA3244-6 | 3ND2244 | 3NA7244[3] | 3NA7244-6 |
| | 57,8 | 300 | 3NA6250-4 | 3NA6250[3] | 3NA6250-6 | 3NA3250[3] | 3NA3250-6 | – | – | 3NA7250-6 |
| | | 315 | 3NA6252-4 | 3NA6252[3] | 3NA6252-6 | 3NA3252[3] | 3NA3252-6 | 3ND2252 | 3NA7252[3] | 3NA7252-6 |
| | | 355 | 3NA6254-4 | 3NA6254[3] | – | 3NA3254[3] | – | 3ND2254 | – | – |
| | | 400 | 3NA6260-4 | 3NA6260[3] | – | 3NA3260[3] | – | 3ND2260 | 3NA7260[3] | – |

[1] Tensione nominale fino a 500 V c.a.
[2] Grandezze 000 e 00, tensione nominale = 250 V c.c.
[3] Con marchio .
[4] Tensione nominale: 400 V c.a.

# Fusibili NH in classe d'impiego gG e aM

## Cartucce NH con P.I. 120 kA c.a./25 kA c.c. 3NA3, 3ND1 e 3ND2

CE







| Gr. | Larghezza costruttiva (mm) | $I_n$ (A) | Attacchi in metallo liberi da tensione, con segnalazione combinata | | | Attacchi in metallo sotto tensione, con segnalazione frontale | | | Attacchi in metallo sotto tensione, con segnalazione combinata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gL/gG 400 V c.a. | gL/gG 500 V c.a. 440 V c.c.[1] | gL/gG 690 V c.a. 440 V c.c.[1] | gL/gG 500 V c.a. 440 V c.c.[1] | gL/gG 690 V c.a. 440 V c.c.[1] | aM 690 V c.a. | gL/gG 500 V c.a. 440 V c.c.[1] | gL/gG 690 V c.a. 440 V c.c.[1] |
| 3 | 57,8 | 200 | – | – | – | **3NA3340** | – | – | – | – |
| | | 224 | – | – | – | **3NA3342** | – | – | – | – |
| | | 250 | – | – | – | **3NA3344** | **3NA3344-6** | – | – | – |
| | | 300 | – | – | – | **3NA3350**[2] | – | – | – | – |
| | | 315 | – | – | – | **3NA3352**[2] | **3NA3352-6** | **3ND2352** | – | – |
| | | 355 | – | – | – | **3NA3354**[2] | **3NA3354-6** | **3ND2354** | – | – |
| | | 400 | – | – | – | **3NA3360**[2] | **3NA3360-6** | **3ND2360** | – | – |
| | 71,2 | 425 | – | – | – | **3NA3362** | **3NA3362-6** | – | – | – |
| | | 500 | – | – | – | **3NA3365** | **3NA3365-6** | **3ND1365** | – | – |
| | | 630 | – | – | – | **3NA3372** | – | **3ND1372** | – | – |
| 4 | 101,8 | 630 | – | – | – | **3NA3472** | – | – | – | – |
| | | 800 | – | – | – | **3NA3475** | – | – | – | – |
| | | 1000 | – | – | – | **3NA3480** | – | – | – | – |
| | | 1250 | – | – | – | **3NA3482** | – | – | – | – |
| 4a | 101,8 | 500 | – | – | – | **3NA3665** | – | – | – | – |
| | | 630 | – | – | – | **3NA3672** | – | – | – | – |
| | | 800 | – | – | – | **3NA3675** | – | – | – | – |
| | | 1000 | – | – | – | **3NA3680** | – | – | – | – |
| | | 1250 | – | – | – | **3NA3682** | – | – | – | – |

[1] Grandezze 000 e 00, tensione nominale = 250 V c.c.
[2] Con marchio SP CCC.

## Dati tecnici


| | | 3NA6... 3NA6...-4KK 3NA383.-8 | 3NA6... 3NA6...-7 3NA7... 3NA7...-7 | 3NA3... 3NA3...-7 | 3NA6...-6 3NA7...-6 | 3NA3...-6 | 3ND1 3ND2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grandezze costruttive** | | | | | | | |
| | | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a | | | | | |
| **Normative di riferimento** | | | | | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 60269-1, -2; EN 60269-1; DIN VDE 0636 | | | | | |
| Approvazioni | | DIN VDE 0636-2; CSA 22.2 No.106, File n. 016325_0_00 (approvazione CSA di fusibili 500 V per 600 V) | | | | | |
| **Classe d'impiego aM** | | | | | | | |
| | | gG | | | | | aM |
| **Tensione nominale $U_n$** | | | | | | | |
| Grandezza 000 e 00 | V c.a. | 400 | 500 | 500 | 690[1] | 690[1] | 500 |
| | V c.c. | – | 250 | 250 | 250 | 250 | – |
| Grandezza 1 e 2 | V c.a. | 400 | 500 | 500 | 690[1] | 690[1] | 690 |
| | V c.c. | – | 440 | 440 | 440 | 440 | – |
| Grandezza 3 | V c.a. | – | | 500 | – | 690[1] | 690 |
| | V c.c. | – | | 440 | – | 440 | – |
| Grandezza 4 e 4a | V c.a. | – | | 500 | – | | |
| | V c.c. | – | | 440 | – | | |
| **Corrente** | | | | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | 10 ... 400 | 2 ... 400 | 2 ... 1250 | 2 ... 315 | 2 ... 500 | 6 ... 630 |
| Potere d'interruzione nominale | kA c.a. | 120 | | | | | |
| | kA c.a. | – | 25 | | | | – |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | | | | | |
| Coltelli di contatto | | placcati in argento, non corrosivi | | | | | |
| Dispositivo di segnalazione | | esecuzioni con linguetta di segnalazione e segnalino di intervento | | | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | | |
| Resistenza climatica | °C | -20 ... +50, con umidità relativa al 95% | | | | | |

[1] Disponibile a richiesta l'estensione della tensione a 690 V + 10%.

# Basi portafusibili NH

## Basi NH









| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_n$ V c.a./c.c. | 690/250 | 690/440 | 690/440 | 690/440 | 690/440 | 690/440 | 690/440 |
| Grandezza | 000/00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a |
| Descrizione | 160 A | 160 A | 250 A | 400 A | 630 A | 1250 A | 1250 A |
| **1 polo, fissaggio su guida DIN** | | | | | | | |
| serraggio con vite | **3NH3051** | – | – | – | – | – | – |
| **1 polo, fissaggio a vite** | | | | | | | |
| serraggio con vite | **3NH3030** | **3NH3120** | **3NH3230** | **3NH3330** | **3NH3430** | **3NH3530** | **3NH7520** |
| serraggio con piastrina | **3NH3031** | – | – | – | – | – | – |
| serraggio con mantello | **3NH3032** | – | – | – | – | – | – |
| serraggio su doppia sbarra | – | – | **3NH3220** | **3NH3320** | **3NH3420** | – | – |
| **3 poli, fissaggio a vite** | | | | | | | |
| serraggio con vite | **3NH4030** | – | **3NH4230** | – | – | – | – |
| serraggio con mantello | **3NH4032** | – | – | – | – | – | – |

## Dati tecnici

| | | **3NH3 3NH4** | | | | | | **3NH7** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grandezze costruttive** | | | | | | | | |
| | | 000/00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a |
| **Normative di riferimento** | | | | | | | | |
| Normative di riferimento | | IEC 60269-1, -2; EN 60269-1; DIN VDE 0636-2, UL 4248-1 (solo a valle dei circuiti Branch protection) | | | | | | |
| | | KEMA, UL file n. E171267-IZLT2 | | | | | | |
| **Tensione nominale $U_n$** | | | | | | | | |
| Grandezza 000 e 00 | V c.a. | 690[1)] | | | | | | |
| | V c.c. | 250 | 440 | | | | | 250 |
| **Corrente** | | | | | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | 160 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1250 | 1250 |
| **Tenuta nominale al cortocircuito** | | | | | | | | |
| Resistenza al cortocircuito | kA c.a. | 120 | | | | | | 80 |
| | kA c.c. | 25 | | | | | | |
| **Potenza dissipata** | | | | | | | | |
| | W | 12 | 25 | 32 | 45 | 60 | 90 | 110 |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | | | | | | |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | | – | | | | | | IP20 |
| **Morsetti e sezione conduttori** | | | | | | | | |
| **Serraggio con vite** | | | | | | | | |
| Vite | | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 |
| Bullone | | M8 | | | | | | |
| Max coppia di serraggio | Nm | 14 | 14 | 38 | 38 | 38 | 65 | 65 |
| **Serraggio con piastrina** | | | | | | | | |
| Sezione dei conduttori | $mm^2$ | 2,5 ... 50 | – | | | | | |
| **Serraggio a mantello** | | | | | | | | |
| Sezione dei conduttori | $mm^2$ | 6 ... 70 | – | | | | | |
| **Serraggio con telaio** | | | | | | | | |
| Sezione dei conduttori | $mm^2$ | 2,5 ... 50 | 2,5 ... 50 | – | | | | – |
| **Serraggio con morsetti** | | | | | | | | |
| Sezione dei conduttori, 3 conduttori | $mm^2$ | 1,5 ... 16 | – | | | | | |
| Max. coppia di serraggio | Nm | 8 | – | 15 | | | – | |

[1)] Utilizzo fino a 1000 V c.a., tranne la base per fissaggio su guida DIN.

# Basi portafusibili NH

## Accessori

### Coperture contatti NH



**come coperture di protezione dei contatti**

| Grandezza | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 000/00 | **3NX3105** |
| 0 | **3NX3114** |
| 1 | **3NX3106** |
| 2 | **3NX3107** |
| 3 | **3NX3108** |

### Pareti divisorie NH



**come pareti di chiusura e di divisione fra le fasi**

| Grandezza | Base | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| 000/00 | **3NH30/3NH40** | **3NX2023** |
| 0 | **3NH31** | **3NX2030** |
| 1 | **3NH32** | **3NX2024** |
| 2 | **3NH33** | **3NX2025** |
| 3 | **3NH34** | **3NX2026** |

### Copertura IP2X



| Grandezza | Base | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| 000/00 | **3NH30/3NH40** | **3NX3115** |

### Calotta trasparente per copertura IP2X



| Grandezza | Impiego | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| 000/00 | da utilizzare con fusibili con attacchi in metallo non isolati | **3NX3116** |

### Copertura con avvertenza



**- di colore rosso, da inserire nelle basi NH quando non sono installati i fusibili**
**- scritta "Trennstelle" (trad. "Punto di sezionamento")**
**- sec. DIN 43620**

| Grandezza | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| 000/00 | **3NX1003** |
| 1, 2, 3 | **3NX1004** |

### Maniglie per l'estrazione dei fusibili NH dalle basi



| Grandezza | Esecuzione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Dalla 000 alla 3 | senza guanto | **3NX1015** |
| | con guanto | **3NX1016** |

### Coltelli sezionatori per basi NH e sezionatori a fusibili



| Esecuzione | Contatti | Grandezza | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|
| con attacchi in metallo isolati | argentati | 000/00 | **3NG1002** |
| | | 0 | **3NG1102** |
| | | 1 | **3NG1202** |
| | | 2 | **3NG1302** |
| | | 3 | **3NG1402** |
| con attacchi in metallo sottotensione | zincati | 4 | **3NG1503** |
| | placcati in nickel | 4a | **3NG1505** |

# Basi portafusibili NH

## Accessori

### Controllore d'intervento fusibili NH con percussore



**- solo per fusibili SIEMENS 3NA3, 3NA7, 3ND con attacchi in metallo non isolati**
**- tensione nominale fino a 690/600 V c.a./c.c.**
**- base con microinterruttore 250 V c.a., 6 A**

| Esecuzione | Grandezza | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Base | | **3NX1021** |
| Percussore standard (innesco > 9 V, 2,5 A) | 000 ... 4 | **3NX1022** |
| Percussore per reti a maglia (innesco > 2 V, 7 A) | 000 ... 4 | **3NX1023** |

### Controllore d'intervento fusibili NH



**- solo per fusibili SIEMENS 3NA3, 3NA7, 3ND con attacchi in metallo non isolati**
**- azionato dalla linguetta metallica che si sgancia quando il fusibile interviene**
**- tensione nominale fino a 690/600 V c.a./c.c.**
**- base con microinterruttore 250 V c.a., 5 A**

| Esecuzione | Grandezza | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Controllore | 000, 00, 1, 2 | **3NX1024** |

### Relè di segnalazione intervento fusibili



**- Utilizzabile in tutte le applicazioni con fusibili di bassa tensione.**
**- Solo per reti trifasi a tre fili.**
**- Può essere utilizzato in sistemi asimmetrici affetti da armoniche di motori a retroazione rigenerativa**

| $U_n$ | $I_n$ | $U_c$ | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 4 | 3x 380 ... 415 | 2 | **5TT3170** |

## Dati tecnici

| | | | **5TT3170** |
|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | |
| Norme | | | CEI EN 60 255-23 e DIN VDE 0435 |
| **Caratteristiche elettriche** | | | |
| Tensione nominale di comando $U_c$ | | V c.a. | 380 ... 415 |
| Campo di lavoro x $U_c$ | | | 0,8 ... 1,1 |
| Frequenza nominale | | Hz | 50 ... 400 Hz |
| Resistenza interna (dei percorsi di controllo) | Dei percorsi di controllo | Ω/V | > 1000 |
| Max. ritorno ammissibile | | % | 90 |
| Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp | Ingresso/uscita | kV | > 4 |
| Tensione nominale di impiego $U_e$ | | V | 250 |
| Corrente nominale di impiego $I_e$ | AC-1 | A | 4 |
| Durata elettrica | In manovre con 1 A, AC-11 | n. | 1,5 x $10^5$ |
| **Morsetti e sezione conduttori** | | | |
| Morsetti di collegamento | vite +/- | | 1 |
| Sezione conduttori | rigido | max. $mm^2$ | 2 x 2,5 |
| | flessibile con capocorda | min. $mm^2$ | 1 x 0,5 |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura ambiente | | °C | -20 ... +45 |
| Valori limite della temperatura ambiente | a norma CEI EN 60 068-1 | | 20/45/4 |

# 3NA COM

## Fusibili con funzioni di misura e comunicazione, 3NA COM

**3NA COM**

CE

new



| | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Grandezza 2 | 100 | **3NA3230-4KK01** |
| Classe gG | 125 | **3NA3232-4KK01** |
| 400 V c.a. | 160 | **3NA3236-4KK01** |
| | 200 | **3NA3240-4KK01** |
| | 224 | **3NA3242-4KK01** |
| | 250 | **3NA3244-4KK01** |
| | 315 | **3NA3252-4KK01** |

## Ricambi: elemento fusibile, 3NA COM

**3NA COM**

CE

new



| | $I_n$ (A) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| Grandezza 2 | 100 | **3NA3230-4KK02** |
| Classe gG | 125 | **3NA3232-4KK02** |
| 400 V c.a. | 160 | **3NA3236-4KK02** |
| | 200 | **3NA3240-4KK02** |
| | 224 | **3NA3242-4KK02** |
| | 250 | **3NA3244-4KK02** |
| | 315 | **3NA3252-4KK02** |

## Ricambio: modulo comunicazione, 3NA COM

**3NX8**


CE

new



| | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| Grandezza 2 | **3NX8201** |

Per approfondimenti vedi Capitolo 1



# Fusibili NH in classe d'impiego gPV
## (per impianti fotovoltaici)

### Classe d'impiego gPV

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |
| Grandezza | | 1 | 1L | 2L | 3L | 1XL | 2XL |
| $I_n$ A c.c. | $P_v$ W | $U_n$ V c.c. | | | | | |
| | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 63 | 19 | **3NE1218-4** | – | – | – | – | – |
| | 20 | – | – | – | – | **3NE1218-5E** | – |
| 80 | 20 | **3NE1220-4** | – | – | – | – | – |
| | 25 | – | – | – | – | **3NE1220-5E** | – |
| 100 | 24 | – | – | – | – | – | – |
| | 30 | – | – | – | – | **3NE1221-5E** | – |
| 125 | 26 | **3NE1222-4** | – | – | – | – | – |
| | 29 | – | – | – | – | **3NE1222-5E** | – |
| 160 | 32 | **3NE1224-4** | – | – | – | – | – |
| | 34 | – | – | – | – | **3NE1224-5E** | – |
| 200 | 41 | – | – | – | – | **3NE1225-5E** | – |
| | 51 | – | **3NE1225-4D** | – | – | – | – |
| 250 | 53 | – | – | – | – | – | **3NE1327-5E** |
| | 54 | – | **3NE1227-4D** | – | – | – | – |
| 315 | 63 | – | – | – | – | – | **3NE1330-5E** |
| | 73 | – | – | **3NE1330-4D** | – | – | – |
| 400 | 82 | – | – | **3NE1332-4D** | – | – | – |
| 500 | 100 | – | – | – | **3NE1434-4E** | – | – |
| 630 | 110 | – | – | – | **3NE1436-4E** | – | – |
| Ulteriori informazioni | | | | | | | |
| Base | NH | **3NH3230** | – | – | – | – | – |

9

### Dati tecnici

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **3NE1** | | | | | |
| **Grandezze costruttive** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1L | 2L | 3L | 1XL | 2XL |
| **Normative di riferimento** | | | | | | | | |
| Normative di riferimento | | | IEC 60269-6 | | | | | |
| **Classe d'impiego** | | | | | | | | |
| | | | PV | | | | | |
| **Tensione nominale $U_n$** | | V c.c. | 1000 a costante di tempo (L/R) 3 ms | | | | | |
| | | V c.c. | 1500 a costante di tempo (L/R) 3 ms | | | | | |
| **Corrente** | | | | | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | | A c.c. | 63 ... 160 | 200/250 | 315/400 | 500/630 | 63 ... 200 | 250/315 |
| Potere d'interruzione nominale | | kA c.c. | 30 | | | | | |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | | | | | | |
| Posizione di montaggio | | | qualsiasi | | | | | |
| **Condizioni ambientali** | | | | | | | | |
| Resistenza climatica | | °C | -25 ... +55, con umidità relativa al 90% a +20°C | | | | | |

### Classe d'impiego gR (SITOR)



| Grandezze | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $I_n$ | | Potere d'interruzione $I^2t$ | Potenza dissipata $P_v$ | $U_n$ V c.c.[1] | 10 x 38 |
| 2 A | | 33 $A^2s$ | 0,5 W | 1100 | **3NC1202-0MK** |
| 4 A | | 99 $A^2s$ | 0,7 W | 1100 | **3NC1204-0MK** |
| 6 A | | 120 $A^2s$ | 1,4 W | 1100 | **3NC1206-0MK** |
| 8 A | | 210 $A^2s$ | 1,7 W | 1100 | **3NC1208-0MK** |
| 10 A | | 260 $A^2s$ | 2,3 W | 1000 | **3NC1210-0MK** |
| Ulteriori informazioni | | | | | |
| Montaggio nei sezionatori sottocarico SITOR 3NC109. | | | | | |

[1] Tensione continua (IEC) per costante di tempo pari a 10 ms.

# Fusibili in Class CC (UL)

## Classe CC

| | |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| | | Ritardati | Ritardati, fortemente limitatori | Rapidi |
| $I_n$ A | $I_n$ [1] A | | | |
| 0,6 | 6/10 | **3NW1006-0HG** | – | – |
| 0,8 | 8/10 | **3NW1008-0HG** | – | – |
| 1 | – | **3NW1010-0HG** | **3NW3010-0HG** | **3NW2010-0HG** |
| 1,5 | 1 ½ | **3NW1015-0HG** | – | – |
| 2 | – | **3NW1020-0HG** | **3NW3020-0HG** | **3NW2020-0HG** |
| 2,5 | – | **3NW1025-0HG** | – | – |
| 3 | – | **3NW1030-0HG** | **3NW3030-0HG** | **3NW2030-0HG** |
| 4 | – | **3NW1040-0HG** | **3NW3040-0HG** | **3NW2040-0HG** |
| 5 | – | **3NW1050-0HG** | **3NW3050-0HG** | **3NW2050-0HG** |
| 6 | – | **3NW1060-0HG** | **3NW3060-0HG** | **3NW2060-0HG** |
| 7,5 | – | **3NW1075-0HG** | – | – |
| 8 | – | **3NW1080-0HG** | **3NW3080-0HG** | **3NW2080-0HG** |
| 10 | – | **3NW1100-0HG** | **3NW3100-OHG** | **3NW2100-OHG** |
| 12 | – | – | **3NW3120-0HG** | **3NW2120-0HG** |
| 15 | – | **3NW1150-0HG** | **3NW3150-0HG** | **3NW2150-0HG** |
| 20 | – | **3NW1200-0HG** | **3NW3200-0HG** | **3NW2200-0HG** |
| 25 | – | **3NW1250-0HG** | **3NW3250-0HG** | **3NW2250-0HG** |
| 30 | – | **3NW1300-0HG** | **3NW3300-0HG** | **3NW2300-0HG** |

[1] Scritta secondo UL

## Dati tecnici

| | | **3NW1...-0HG** | **3NW2...-0HG** | **3NW3...-0HG** |
|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | UL 248-4; CSA C22.2 | | |
| | | UL 248-4; UL file n. E258218; CSA C22.2 solo 3NW1..-0HG | | |
| **Caratteristica d'intervento** | | | | |
| | | ritardata | rapida | ritardata, fortemente limitatore |
| **Tensione** | | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a. | 600 | | |
| | V c.c. | – | | 150 (3 ... 15 A) |
| | | | | 300 (< 3 A, > 15 A) |
| **Corrente** | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | 0,6 ... 30 | 2 ... 30 | 2 ... 30 |
| **Potere d'interruzione nominale** | | | | |
| | kA | 200 | | |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | | |
| Posizione di montaggio | | qualsiasi, preferibilmente in senso verticale | | |

# Sezionatori per fusibili in Class CC (UL)

## Class CC (UL)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |
| | | Standard | | | Compatta | | Sezionatore SR60 per sistema a sbarre |
| | | 1P (1 u.m.) | 2P (2 u.m.) | 3P (3 u.m.) | 3P (2,5 u.m.) | | 3P |
| $I_n$ A | $U_n$ V c.a. | Segnalatore di intervento | | | | | |
| | | senza | | | senza | con | senza |
| 30 | 600 | **3NW7513-0HG** | **3NW7523-0HG** | **3NW7533-0HG** | **3NW7533-1HG** | **3NW7534-1HG** | **3NW7431-0HG** |

## Dati tecnici

| | | **Standard** **3NW75.3-0HG** | **Compatta** **3NW75.3-1HG** | **Per sistema a sbarre** **3NW7431-0HG** |
|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | UL 4248-1; CSA C22.2 | | UL 512, CSA C22.2 |
| Approvazioni | | UL 4248-1; UL file n. E171267; CSA C22.2 | | UL, CSA |
| **Tensione** | | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a. | 600 | | |
| | V c.c. | 300 | | |
| **Corrente** | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | 30 | | |
| **Potenza dissipata** | | | | |
| Per fusibile con potenza dissipata Pv | | | | |
| - con cavo 6 mm² | W | 3 | | – |
| - con cavo 10 mm² | W | 4,3 | | – |
| **Potere d'interruzione nominale** | | | | |
| | kA | 200 | | |
| **Sovratensioni** | | | | |
| Resistenza alle sovratensioni impulsive | kV | 6 | | – |
| Categoria delle sovratensioni | | II | | – |
| Grado d'inquinamento | | 2 | | – |
| **Categoria d'utilizzo** | | | | |
| | | Solo base, non sezionatore | | |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | | |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | | IP20 | | – |
| Protezione da contatto in accordo alla BGV A3 | | sì | | – |
| Posizione di montaggio | | qualsiasi | | |
| Sigillabile quando installato | | sì | | – |
| Lucchettabile | | – | sì | – |
| Cambio fusibile in assenza di tensione | | sì | | |
| Verso della corrente | | qualsiasi | | |
| **Sezione conduttori** | | | | |
| Rigido | AWG | 18 ... 10 | 15 ... 5 | 16 ... 10 |
| Coppia di serraggio | Nm/lb.in | 1,5/13 | 2,5/22 | – |
| **Condizioni ambientali** | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | -5 ... +40, con umidità relativa 90% a +20 °C | | |

# Sezionatori per fusibili in Class CC (UL)

## Accessori

### Sbarre di collegamento per basi portafusibili 3NW75..-0HG impiego UL 508




| Fasi | Lunghezza mm | Sezione $mm^2$ | Caricabilità A | Interd. u.m. | Nr. di Ordinazione | Calotte terminali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **per basi cilindriche 10 x 38 standard e SITOR** | | | | | | |
| tranciabili, senza calotte terminali | | | | | | |
| - monofase | 1000 | 18 | 80 (inizio)/160 (centrale) | 1 | **5ST3701-0HG** | **5ST3748-0HG** |
| - bifase | 1000 | 18 | 80 (inizio)/160 (centrale) | 1 | **5ST3705-0HG** | **5ST3750-0HG** |
| - trifase | 1000 | 18 | 80 (inizio)/160 (centrale) | 1 | **5ST3710-0HG** | **5ST3550-0HG** |

### Morsetti e copertura per 5ST37..-0HG in accordo alle norme UL 508




| Esecuzione | Nr. di Ordinazione |
|---|---|
| alimentazione alla base<br>- 35 $mm^2$ | **5ST3770-0HG** |
| alimentazione alla sbarra<br>- 50 $mm^2$ | **5ST3770-1HG** |
| copertura di protezione da contatto | **5ST3655-0HG** |

### Sbarre di collegamento per basi portafusibili 3NW75..-1HG compatte impiego UL 508



| N. poli | $I_n$ | Interdistanza | Lunghezza | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
| 2x 3P | 63 | 15 mm | 45 mm | **5ST2601** |
| 3x 3P | 63 | 15 mm | 90 mm | **5ST2602** |
| 4x 3P | 63 | 15 mm | 135 mm | **5ST2603** |
| 5x 3P | 63 | 15 mm | 180 mm | **5ST2604** |

### Morsetto di collegamento per basi portafusibili 3NW75..-1HG compatte (approvato UL)



| Esecuzione | Lunghezza | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|
| per cavi con sezione 2,5 ...35 $mm^2$ | 45 mm | **5ST2600** |

# Sezionatori per fusibili in Class CC (UL)

## Dati tecnici

| | | 5ST37..-0HG | 5ST37..-2HG | 5ST3770-0HG | 5ST3770-1HG |
|---|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | | |
| Normative di riferimento | | UL 508, CSA C22.2 n. 14_M 95 | | | |
| Approvazioni | | UL508 file n. E328403, CSA | | | |
| **Materiale sbarra** | | | | | |
| Vie di corrente | | SF-Cu F 24 | | | |
| Coperture | | Plastica | | | |
| **Tensione** | | | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | | | | | |
| In accordo a IEC | V c.a. | 690 | | | |
| In accordo a UL | V c.a. | 600 | | | |
| **Corrente** | | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | - | | 115 | |
| Corrente max. per fase (a inizio sbarra) | A | 80 | 100 | – | |
| Corrente max. per fase (al centro della sbarra) | A | 160 | 200 | – | |
| **Tenuta nominale** | | | | | |
| Resistenza condizionata al cortocircuito | kA | 10 (valore efficace 600 V per 3 cicli) | | | |
| Resistenza dielettrica | kV/mm | 25 | | | |
| Resistenza alla sovratensione impulsiva | kV | > 9,5 | | | |
| **Sovratensioni** | | | | | |
| Categoria delle sovratensioni | | II | | | |
| Grado d'inquinamento | | 2 | | | |
| **Morsetti e sezione conduttori** | | | | | |
| Sezione della sbarra | $mm^2$ | 18 | 25 | – | |
| Alimentazione | | qualsiasi | | | |
| Sezione conduttori | AWG | – | | 10 ... 1/0 | 14 ... 1 |
| | $mm^2$ | – | | 6 ... 35 | 1,5 ... 50 |
| Coppia di serraggio | Nm | – | | 5 | 3,5 |
| | lb-in | – | | 50 | 35 |

# Sezionatori per fusibili in Class J[1] (UL)

## Classe J[1] (UL)









| | Per montaggio su guida DIN | | | Per fissaggio su piastra | Per sistema a sbarre SR60 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1P | 2P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P |
| $I_n$ A | $U_n$ V c.a. 600 | | | | | | |
| 30 | **3NW7511-3HG** | **3NW7521-3HG** | **3NW7531-3HG** | – | – | – | – |
| 60 | **3NW7511-5HG** | **3NW7521-5HG** | **3NW7531-5HG** | – | – | – | – |
| 100 | – | – | – | **3NW7531-6HG** | **3NW7431-6HG** | – | – |
| 200 | – | – | – | **3NW7531-7HG** | – | **3NW7431-7HG** | – |
| 400 | – | – | – | **3NW7531-8HG** | – | – | **3NW7431-8HG** |

[1] I fusibili in Class J sono in fase di approvazione.

## Dati tecnici

| | | Guida DIN 3NW75.1-.HG | Piastra 3NW7531-.HG | Per sistema a sbarre 3NW7431-.HG |
|---|---|---|---|---|
| **Normative di riferimento** | | | | |
| Normative di riferimento | | UL 4248-1; CSA C22.2 | | |
| Approvazioni | | UL 4248-1; UL file n. E171267; CSA C22.2 | | |
| **Esecuzioni** | | | | |
| Poli | n. | 1, 2 e 3 | 3 | |
| Tipo fusibile Class J | | cilindrico | a coltello | |
| **Tensione** | | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a. | 600 | | |
| | V c.c. | – | | |
| **Corrente** | | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | 30, 60 | 100, 200 e 400 | |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | | |
| Grado di protezione | | IP20 | | – |

# Fusibili extrarapidi SITOR esecuzione NH

## Classi d'impiego aR, gR e gS

| | Grandezza | $I_n$ | $U_n$ | Classe di impiego | Potere d'interruzione $I^2t$ | Potenza dissipata | Fattore variazione carico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | V c.a./c.c.[1] | | $A^2s$ | W | WL | Nr. di Ordinazione |
|  | **Esecuzione NH** | | | | | | | |
| | Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 110 mm per fissaggio su sbarre con viti M10 o per montaggio in basi NH 3NH3 o in sezionatori a fusibili 3NP, 3NJ, 3KL, 3KF. | | | | | | | |
| | 3 | 150 | 500/- | gR | 33000 | 35 | 0,85 | **3NC2423-0C** |
| | | 200 | | | 64000 | 40 | 0,85 | **3NC2425-0C** |
| | | 250 | | | 99000 | 50 | 0,85 | **3NC2427-0C** |
| | | 300 | | | 132000 | 65 | 0,85 | **3NC2428-0C** |
| | | 350 | | | 249000 | 60 | 0,85 | **3NC2431-0C** |
| | | 400 | | aR | 390000 | 50 | 0,85 | **3NC2432-0C** |
|  | Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 110 mm per fissaggio su sbarre con viti M10 o per montaggio in basi NH 3NH3 o in sezionatori a fusibili 3NP, 3NJ, 3KL, 3KF. | | | | | | | |
| | 3 | 150 | 500/- | gR | 33000 | 35 | 0,85 | **3NC2423-3C** |
| | | 200 | | | 64000 | 40 | 0,85 | **3NC2425-3C** |
| | | 250 | | | 99000 | 50 | 0,85 | **3NC2427-3C** |
| | | 300 | | | 132000 | 65 | 0,85 | **3NC2428-3C** |
| | | 350 | | | 249000 | 60 | 0,85 | **3NC2431-3C** |
| | | 400 | | aR | 390000 | 50 | 0,85 | **3NC2432-3C** |
|  | 1 | 160 | 690/- | gR | 18600 | 32 | 1,0 | **3NE1224-3** |
| | | 200 | | | 51800 | 35 | 1,0 | **3NE1225-3** |
| | | 250 | | | 80900 | 37 | 1,0 | **3NE1227-3** |
| | | 315 | | | 168000 | 40 | 1,0 | **3NE1230-3** |
|  | 2 | 350 | 690/- | gR | 177000 | 43 | 1,0 | **3NE1331-3** |
| | | 400 | | | 224000 | 50 | 1,0 | **3NE1332-3** |
| | | 450 | | | 276500 | 58 | 1,0 | **3NE1333-3** |
| | | 500 | | | 398000 | 64 | 1,0 | **3NE1334-3** |
|  | 3 | 150 | 690/- | gR | 17600 | 40 | 0,85 | **3NC8423-3C** |
| | | 200 | | | 38400 | 55 | 0,85 | **3NC8425-3C** |
| | | 250 | | | 70400 | 72 | 0,85 | **3NC8427-3C** |
| | | 350 | | | 176000 | 95 | 0,85 | **3NC8431-3C** |
| | | 500 | | | 448000 | 130 | 0,85 | **3NC8434-3C** |
| | | 1000 | 600/- | aR | 2480000 | 140 | 0,95 | **3NC8444-3C** |
|  | Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 110 mm per fissaggio su sbarre con viti M12 o per montaggio in basi NH 3NH3 o in sezionatori a fusibili 3NP, 3NJ, 3KL, 3KF. | | | | | | | |
| | 3 | 560 | 690/- | gR | 890000 | 60 | 1,0 | **3NE1435-3** |
| | | 630 | | | 1390000 | 60 | 1,0 | **3NE1436-3** |
| | | 670 | | | 1640000 | 64 | 1,0 | **3NE1447-3** |
| | | 710 | | | 1818000 | 72 | 1,0 | **3NE1437-3** |
| | | 800 | | | 2475000 | 84 | 1,0 | **3NE1438-3** |
| | | 850 | | | 3640000 | 76 | 1,0 | **3NE1448-3** |
|  | Con contatti a coltello, interdistanza 80 mm per fissaggio su sbarre con viti M8 o in basi NH 3NH5423 | | | | | | | |
| | 1 | 100 | 690/440 | gR | 3200 | 25 | a richiesta | **3NE8221-3MK** |
| | | 125 | | | 6000 | 28 | a richiesta | **3NE8222-3MK** |
| | | 160 | | | 10500 | 35 | a richiesta | **3NE8224-3MK** |
| | | 200 | | | 17500 | 42 | a richiesta | **3NE8225-3MK** |
| | | 250 | | | 28500 | 53,5 | a richiesta | **3NE8227-3MK** |
| | | 315 | | | 53500 | 61 | a richiesta | **3NE8230-3MK** |
| | | 350 | | | 66000 | 69 | a richiesta | **3NE8231-3MK** |
| | | 400 | | | 110000 | 70,5 | a richiesta | **3NE8232-3MK** |
| | | 450 | | | 180000 | 71 | a richiesta | **3NE8233-3MK** |
| | | 500 | | | 215000 | 84 | a richiesta | **3NE8234-3MK** |
| | | 550 | | | 290000 | 87 | a richiesta | **3NE8235-3MK** |
| | | 630 | | | 440000 | 96 | a richiesta | **3NE8236-3MK** |

[1] Per la max. tensione in corrente continua, se il valore non è espressamente riportato si prega di far riferimento al manuale tecnico dei fusibili di bassa tensione.

# Fusibili extrarapidi SITOR esecuzione NH

## Classi d'impiego aR, gR e gS

| | Grandezza | $I_n$ | $U_n$ | Classe di impiego | Potere d'interruzione $I^2t$ | Potenza dissipata | Fattore variazione carico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | V c.a./c.c.[1] | | $A^2s$ | W | WL | Nr. di Ordinazione |
|  | Esecuzione NH<br>Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 80 mm per fissaggio su sbarre con viti M12. | | | | | | | |
| | 3 | 630 | 690/- | aR | 244000 | 120 | 0,85 | **3NC3236-1U** |
| | | 710 | | | 346000 | 130 | 0,85 | **3NC3237-1U** |
| | | 800 | | | 498000 | 135 | 0,9 | **3NC3238-1U** |
| | | 900 | | | 677000 | 145 | 0,9 | **3NC3240-1U** |
| | | 1000 | | | 975000 | 155 | 0,95 | **3NC3241-1U** |
| | | 1100 | | | 1382000 | 165 | 0,95 | **3NC3242-1U** |
| | | 1250 | | | 1990000 | 175 | 0,95 | **3NC3243-1U** |
| | | 1400 | 500/- | | 2100000 | 200 | 0,95 | **3NC3244-1U** |
| | | 1600 | | | 2860000 | 240 | 0,9 | **3NC3245-1U** |
|  | Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 110 mm per fissaggio su sbarre con viti M10 o per montaggio in basi NH 3NH3 o in sezionatori a fusibili 3NP, 3NJ, 3KL, 3KF. | | | | | | | |
| | 3 | 150 | 690/- | gR | 17600 | 40 | 0,85 | **3NC8423-0C** |
| | | 200 | | | 38400 | 55 | 0,85 | **3NC8425-0C** |
| | | 250 | | | 70400 | 72 | 0,85 | **3NC8427-0C** |
| | | 350 | | | 176000 | 95 | 0,85 | **3NC8431-0C** |
| | | 500 | | | 448000 | 130 | 0,85 | **3NC8434-0C** |
|  | Con contatti a coltello, per montaggio in basi NH 3NH3 o in sezionatori a fusibili 3NP, 3NJ, 3KL, 3KF. | | | | | | | |
| | 3 | 710 | 690/- | gR | 2460000 | 65 | 1,0 | **3NE1437-1** |
| | | 800 | | | 3350000 | 72 | 1,0 | **3NE1438-1** |
|  | 000 | 16 | 690/- | gS | 200 | 4,0 | 1,0 | **3NE1813-0** |
| | | 20 | | | 430 | 5,0 | 1,0 | **3NE1814-0** |
| | | 25 | | | 780 | 5,0 | 1,0 | **3NE1815-0** |
| | | 35 | | | 1700 | 3,5 | 1,0 | **3NE1803-0** |
| | | 40 | | | 3000 | 3,0 | 1,0 | **3NE1802-0** |
| | | 50 | | | 4400 | 6,0 | 1,0 | **3NE1817-0** |
| | | 63 | | | 9000 | 7,0 | 1,0 | **3NE1818-0** |
| | | 80 | | | 18000 | 8,0 | 1,0 | **3NE1820-0** |
| | 00 | 100 | 690/- | gS | 33000 | 10 | 1,0 | **3NE1021-0** |
| | | 125 | | | 63000 | 11 | 1,0 | **3NE1022-0** |
| | 1 | 160 | 690/- | gS | 60000 | 24 | 1,0 | **3NE1224-0** |
| | | 200 | | | 100000 | 27 | 1,0 | **3NE1225-0** |
| | | 250 | | | 200000 | 30 | 1,0 | **3NE1227-0** |
| | | 315 | | | 310000 | 38 | 1,0 | **3NE1230-0** |
|  | 2 | 350 | 690/- | gS | 430000 | 42 | 1,0 | **3NE1331-0** |
| | | 400 | | | 590000 | 45 | 1,0 | **3NE1332-0** |
| | | 450 | | | 750000 | 53 | 1,0 | **3NE1333-0** |
| | | 500 | | | 950000 | 56 | 1,0 | **3NE1334-0** |
| | 3 | 560 | 690/- | gS | 1700000 | 50 | 1,0 | **3NE1435-0** |
| | | 630 | | | 2350000 | 55 | 1,0 | **3NE1436-0** |
| | | 710 | | | 3400000 | 58 | 1,0 | **3NE1437-0** |
| | | 800 | | | 5000000 | 58 | 1,0 | **3NE1438-0** |

[1] Per la max. tensione in corrente continua, se il valore non è espressamente riportato si prega di far riferimento al manuale tecnico dei fusibili di bassa tensione.

# Fusibili extrarapidi SITOR esecuzione NH

## Classi d'impiego aR, gR e gS

| | Grandezza | $I_n$ | $U_n$ | Classe di impiego | Potere d'interruzione $I^2t$ | Potenza dissipata | Fattore variazione carico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | V c.a./c.c.[1] | | $A^2s$ | W | WL | Nr. di Ordinazione |
| | **Esecuzione NH** | | | | | | | |
| | Con contatti a coltello, per montaggio in basi NH 3NH3 o in sezionatori a fusibili 3NP, 3NJ, 3KL, 3KF. | | | | | | | |
|  | 000 | 6 | 690/440 | gR | 37 | 2,7 | a richiesta | **3NE8810-0MK** |
| | | 10 | | | 50 | 4,5 | a richiesta | **3NE8812-0MK** |
| | | 16 | | | 73 | 6,7 | a richiesta | **3NE8813-0MK** |
| | | 20 | | | 90 | 8 | a richiesta | **3NE8814-0MK** |
| | | 25 | | | 150 | 8,1 | a richiesta | **3NE8815-0MK** |
| | | 32 | | | 350 | 10,5 | a richiesta | **3NE8801-0MK** |
| | | 40 | | | 480 | 12 | a richiesta | **3NE8802-0MK** |
| | | 50 | | | 1050 | 14,5 | a richiesta | **3NE8817-0MK** |
| | | 63 | | | 1960 | 23 | a richiesta | **3NE8818-0MK** |
| | | 80 | | aR | 2200 | 23,3 | a richiesta | **3NE8820-0MK** |
| | | 100 | | | 3650 | 27 | a richiesta | **3NE8821-0MK** |
| | | 125 | | | 7800 | 30 | a richiesta | **3NE8822-0MK** |
| | | 160 | 500/ 440 | | 14000 | 34 | a richiesta | **3NE8824-0MK** |
| | Con contatti a coltello, per montaggio in basi NH 3NH3 o in sezionatori a fusibili 3NP, 3NJ, 3KL, 3KF. | | | | | | | |
|  | 000 | 25 | 690/- | gR | 180 | 7 | 0,95 | **3NE8015-1** |
| | | 35 | | | 400 | 9 | 0,95 | **3NE8003-1** |
| | | 50 | | | 700 | 14 | 0,90 | **3NE8017-1** |
| | | 63 | | | 1400 | 16 | 0,95 | **3NE8018-1** |
| | | 80 | | | 5800 | 10,5 | 1,0 | **3NE1020-2** |
| | | 100 | | | 11000 | 12 | 1,0 | **3NE1021-2** |
| | | 125 | | | 23000 | 13.5 | 1,0 | **3NE1022-2** |
| | | 80 | | aR | 2400 | 19 | 0,95 | **3NE8020-1** |
| | | 100 | | | 4200 | 22 | 0,95 | **3NE8021-1** |
| | | 125 | | | 6500 | 28 | 0,95 | **3NE8022-1** |
| | | 160 | | | 13000 | 38 | 0,95 | **3NE8024-1** |
|  | 1 | 100 | 690/440 | aR | 6050 | 25,5 | a richiesta | **3NE8221-0MK** |
| | | 125 | | | 8900 | 28,5 | a richiesta | **3NE8222-0MK** |
| | | 160 | | | 16200 | 37 | a richiesta | **3NE8224-0MK** |
| | | 200 | | | 26000 | 49 | a richiesta | **3NE8225-0MK** |
| | | 250 | | | 59000 | 52 | a richiesta | **3NE8227-0MK** |
| | | 315 | | | 120000 | 68 | a richiesta | **3NE8230-0MK** |
| | | 160 | 690/- | gR | 18600 | 32 | 1,0 | **3NE1224-2** |
| | | 200 | | | 51800 | 35 | 1,0 | **3NE1225-2** |
| | | 250 | | | 80900 | 37 | 1,0 | **3NE1227-2** |
| | | 315 | | | 168000 | 40 | 1,0 | **3NE1230-2** |
| | 2 | 350 | 690/440 | aR | 83500 | 68,6 | a richiesta | **3NE8331-0MK** |
| | | 400 | | | 136000 | 72,8 | a richiesta | **3NE8332-0MK** |
| | | 450 | | | 207000 | 80,1 | a richiesta | **3NE8333-0MK** |
| | | 500 | | | 318000 | 77,5 | a richiesta | **3NE8334-0MK** |
| | | 550 | | | 399000 | 86,4 | a richiesta | **3NE8335-0MK** |
| | | 630 | | | 740000 | 90,7 | a richiesta | **3NE8336-0MK** |
| | | 350 | 690/- | gR | 177000 | 43 | 1,0 | **3NE1331-2** |
| | | 400 | | | 224000 | 50 | 1,0 | **3NE1332-2** |
| | | 450 | | | 276500 | 58 | 1,0 | **3NE1333-2** |
| | | 500 | | | 398000 | 64 | 1,0 | **3NE1334-2** |
|  | 3 | 560 | 690/- | gR | 890000 | 60 | 1,0 | **3NE1435-2** |
| | | 630 | | | 1390000 | 60 | 1,0 | **3NE1436-2** |
| | | 670 | | | 1640000 | 64 | 1,0 | **3NE1477-2** |
| | | 710 | | | 1818000 | 72 | 1,0 | **3NE1437-2** |
| | | 800 | | | 2475000 | 84 | 1,0 | **3NE1438-2** |
| | | 850 | | | 3640000 | 76 | 1,0 | **3NE1448-2** |
|  | 0 | 32 | 1000/- | gR | 280 | 12 | 0,9 | **3NE4101** |
| | | 40 | | | 500 | 13 | 0,9 | **3NE4102** |
| | | 50 | | | 800 | 16 | 0,9 | **3NE4117** |
| | | 63 | | aR | 1500 | 20 | 0,9 | **3NE4118** |
| | | 80 | | | 3000 | 22 | 0,9 | **3NE4120** |
| | | 100 | | | 6000 | 24 | 0,9 | **3NE4121** |
| | | 125 | | | 14000 | 30 | 0,9 | **3NE4122** |
| | | 160 | | | 29000 | 35 | 0,9 | **3NE4124** |

[1] Per la max. tensione in corrente continua, se il valore non è espressamente riportato si prega di far riferimento al manuale tecnico dei fusibili di bassa tensione.

9

# Fusibili extrarapidi SITOR esecuzione NH

## Classi d'impiego aR, gR e gS

| Grandezza | $I_n$ A | $U_n$ V c.a./c.c. | Classe di impiego | Potere d'interruzione $I^2t$ $A^2s$ | Potenza dissipata W | Fattore variazione carico WL | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Esecuzione NH** Con contatti a coltello, interdistanza 80 mm per fissaggio su sbarre con viti M8 o in basi NH 3NH5023. | | | | | | |
| 000 | 20 | 690/700 [1] | gR | 83 | 7 | 0,9 | **3NE8714-1** |
| | 25 | | | 140 | 9 | 0,9 | **3NE8715-1** |
| | 32 | | | 285 | 10 | 0,9 | **3NE8701-1** |
| | 40 | | | 490 | 12 | 0,9 | **3NE8702-1** |
| | 50 | | | 815 | 15 | 0,9 | **3NE8717-1** |
| | 63 | | aR | 1550 | 16 | 0,95 | **3NE8718-1** |
| | 80 | | | 2700 | 18 | 0,9 | **3NE8720-1** |
| | 100 | | | 4950 | 19 | 0,95 | **3NE8721-1** |
| | 125 | | | 9100 | 23 | 0,95 | **3NE8722-1** |
| | 160 | | | 17000 | 31 | 0,9 | **3NE8724-1** |
| | 200 | | | 30000 | 36 | 0,9 | **3NE8725-1** |
| | 250 | | | 55000 | 42 | 0,9 | **3NE8727-1** |
| | 315 | | | 85500 | 54 | 0,85 | **3NE8731-1** |
|  | Con contatti a coltello, interdistanza 80 mm per fissaggio su sbarre con viti M8 o in basi NH 3NH5323. | | | | | | |
| 00 | 80 | 690/440 | gR | 3200 | 23,0 | a richiesta | **3NE8020-3MK** |
| | 100 | | | 5200 | 29,0 | a richiesta | **3NE8021-3MK** |
| | 350 | | aR | 135000 | 58,8 | a richiesta | **3NE8031-3MK** |
| | 400 | | | 170000 | 74,5 | a richiesta | **3NE8032-3MK** |

[1] Per applicazioni in tensione continua in accordo alle norme UL, osservare la costante di tempo e la corrente minima di'interruzione (secondo quanto indicato nelle "Specifiche tecniche").

## Classi d'impiego aR, gR e gS

| Grandezza | $I_n$ A | $U_n$ V c.a./c.c. [1] | Classe di impiego | Potere d'interruzione $I^2t$ $A^2s$ | Potenza dissipata W | Fattore variazione carico WL | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Esecuzione NH** Fusibili connessi in parallelo, con contatti a coltello smussati, interdistanza 110 mm (laterale 90 mm) per fissaggio su sbarre con viti M12. | | | | | | |
| 2 x 3 | 1000 | 690/- | gR | 1400000 | 138 | 1,0 | **3NB3350-1KK26** |
| | 1100 | | | 3000000 | 110 | | **3NB3351-1KK26** |
| 2 x 3 | 1250 | | | 4100000 | 104 | 1,0 | **3NB3352-1KK26** |
| | 1350 | | | 4800000 | 126 | | **3NB3354-1KK26** |
| | 1400 | | | 5200000 | 127 | | **3NB3355-1KK26** |
| 2 x 3 | 1600 | | | 6900000 | 152 | 1,0 | **3NB3357-1KK26** |
| | 1700 | | | 10000000 | 143 | | **3NB3358-1KK26** |
| 3 x 3 | 1700 | | | 6400000 | 179 | 1,0 | **3NB3358-1KK27** |
| | 1900 | | | 8200000 | 196 | | **3NB3362-1KK27** |
|  | Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 110 mm per fissaggio su sbarre con viti M10 o per montaggio in basi NH 3NH3 o in sezionatori a fusibili 3NP, 3NJ, 3KL, 3KF. | | | | | | |
| 2 | 250 | 800/- | aR | 29700 | 105 | 0,85 | **3NE4327-0B** |
| | 315 | | | 60700 | 120 | 0,85 | **3NE4330-0B** |
| | 450 | | | 191000 | 140 | 0,85 | **3NE4333-0B** |
| | 500 | | | 276000 | 155 | 0,85 | **3NE4334-0B** |
| | 710 | | | 923000 | 155 | 0,95 | **3NE43347** |

[1] Per la max. tensione in corrente continua, se il valore non è espressamente riportato si prega di far riferimento al manuale tecnico dei fusibili di bassa tensione.

# Fusibili extrarapidi SITOR esecuzione NH

## Classi d'impiego aR, gR e gS



| Grandezza | $I_n$ A | $U_n$ V c.a./c.c.[2] | Classe di impiego | Potere d'interruzione $I^2t$ $A^2s$ | Potenza dissipata W | Fattore variazione carico WL | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 110 mm per fissaggio su sbarre con viti M10 o per montaggio in basi NH 3NH3, 3NH5463 o in sezionatori a fusibili 3NP, 3NJ, 3KL, 3KF. | | | | | | | |
| 1 | 32[1] | 1000/600 | gR | 4500 | 9 | a richiesta | **3NE3201-0MK** |
| | 40[1] | | | 6000 | 13 | a richiesta | **3NE3202-0MK** |
| | 50[1] | | | 8000 | 18 | a richiesta | **3NE3217-0MK** |
| | 63[1] | | | 9000 | 25 | a richiesta | **3NE3218-0MK** |
| | 100 | 1000/- | aR | 4800 | 28 | 0,95 | **3NE3221** |
| | 125 | | | 7200 | 36 | 0,95 | **3NE3222** |
| | 160 | | | 13000 | 42 | 1,0 | **3NE3224** |
| | 200 | | | 30000 | 42 | 1,0 | **3NE3225** |
| | 250 | | | 48000 | 50 | 1,0 | **3NE3227** |
| | 315 | | | 80000 | 60 | 0,95 | **3NE3230-0B** |
| | 350 | | | 100000 | 75 | 0,95 | **3NE3231** |
| | 400 | | | 135000 | 85 | 0,9 | **3NE3232-0B** |
| | 450 | | | 175000 | 95 | 0,9 | **3NE3233** |
| | 500[1] | 1000/600 | | 500000 | 105 | a richiesta | **3NE3234-0MK08** |
| | 550[1] | | | 700000 | 110 | a richiesta | **3NE3235-0MK08** |
| | 630[1] | | | 850000 | 127 | a richiesta | **3NE3236-0MK08** |
| [1] Senza maniglie di estrazione e quindi non idonee per il montaggio in basi NH o in sezionatori a fusibili. | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 400 | 1000/- | aR | 135000 | 80 | 1,0 | **3NE3332-0B** |
| | 450 | | | 175000 | 90 | 1,0 | **3NE3333** |
| | 500 | | | 260000 | 90 | 1,0 | **3NE3334-0B** |
| | 560 | | | 360000 | 95 | 1,0 | **3NE3335** |
| | 630 | | | 600000 | 100 | 1,0 | **3NE3336** |
| | 710 | 900/- | aR | 800000 | 105 | 1,0 | **3NE3337-8** |
| | 800 | 800/- | | 850000 | 130 | 0,95 | **3NE3338-8** |
| | 900 | 690/- | | 920000 | 165 | 0,95 | **3NE3340-8** |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 130 mm per fissaggio su sbarre con viti M10. | | | | | | | |
| 3 | 100 | 1000/- | aR | 13500 | 25 | 1,0 | **3NE3421-0C** |
| | 224 | | | 54000 | 85 | 1,0 | **3NE3626-0C** |
| | 315 | | | 218000 | 80 | 1,0 | **3NE3430-0C** |
| | 400 | | | 364000 | 110 | 1,0 | **3NE3432-0C** |
| | 450 | | | 488000 | 110 | 1,0 | **3NE3635-0C** |
| | 500 | | | 870000 | 95 | 1,0 | **3NE3434-0C** |
| | 630 | | | 1280000 | 132 | 1,0 | **3NE3636-0C** |
| | 710 | | | 1950000 | 145 | 1,0 | **3NE3637-0C** |
| Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 140 mm per fissaggio su sbarre con viti M12. | | | | | | | |
| 3 | 710 | 1000/- | aR | 1950000 | 145 | 1,0 | **3NE3637-1C** |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 110 mm per fissaggio su sbarre con viti M12 o per montaggio in basi NH 3NH3 o in sezionatori a fusibili 3NP, 3NJ, 3KL, 3KF. | | | | | | | |
| 3 | 630 | 1000/- | aR | 418000 | 145 | 0,85 | **3NC3336-1U** |
| | 710 | | | 569000 | 150 | 0,85 | **3NC3337-1U** |
| | 800 | | | 819000 | 155 | 0,85 | **3NC3338-1U** |
| | 900 | | | 1160000 | 165 | 0,9 | **3NC3340-1U** |
| | 1000 | | | 1670000 | 170 | 0,9 | **3NC3341-1U** |
| | 1100 | 800/- | | 1910000 | 185 | 0,9 | **3NC3342-1U** |
| | 1250 | | | 2600000 | 210 | 0,9 | **3NC3343-1U** |
| 3 | 315 | 1250/- | aR | 72500 | 80 | 0,95 | **3NC3430-1U** |
| | 400 | | | 163000 | 95 | 0,95 | **3NC3432-1U** |
| | 500 | | | 290000 | 115 | 0,90 | **3NC3434-1U** |
| | 630 | | | 650000 | 120 | 0,95 | **3NC3436-1U** |
| | 800 | 1100/- | | 985000 | 145 | 0,90 | **3NC3438-1U** |

[2] Per la max. tensione in corrente continua, se il valore non è espressamente riportato si prega di far riferimento al manuale tecnico dei fusibili di bassa tensione.

# Fusibili extrarapidi SITOR esecuzione NH

## Classi d'impiego aR, gR e gS



| Grandezza | $I_n$ | $U_n$ | Classe di impiego | Potere d'interruzione $I^2t$ | Potenza dissipata | Fattore variazione carico | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | V c.a./c.c.[1] | | $A^2s$ | W | WL | |
| Esecuzione NH | | | | | | | |
| Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 210 mm per fissaggio su sbarre con viti M10. | | | | | | | |
| 3 | 160 | 1500/- | gR | 54000 | 56 | 1,0 | **3NE5424-0C** |
| | 224 | | | 138000 | 80 | 1,0 | **3NE5426-0C** |
| | 315 | | | 311000 | 115 | 1,0 | **3NE5430-0C** |
| | 350 | | | 428000 | 135 | 1,0 | **3NE5431-0C** |
| | 450 | | | 870000 | 145 | 0,95 | **3NE5433-0C** |
| Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 210 mm per fissaggio su sbarre con viti M12. | | | | | | | |
| | 450 | 1500/- | aR | 870000 | 145 | 0,95 | **3NE5433-1C** |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 170 mm per fissaggio su sbarre con viti M10. | | | | | | | |
| 3 | 250 | 1500/- | aR | 84000 | 130 | 1,0 | **3NE5627-0C** |
| | 450 | | | 590000 | 160 | 1,0 | **3NE5633-0C** |
| | 600 | | | 1950000 | 145 | 1,0 | **3NE5643-0C** |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 170 mm per fissaggio su sbarre con viti M10 o in basi NH 3NH5473. | | | | | | | |
| 2 | 40 | 1500/1000 | gR | 900 | 26 | a richiesta | **3NE5302-0MK06** |
| | 50 | | | 1800 | 27 | a richiesta | **3NE5317-0MK06** |
| | 63 | | | 3100 | 34 | a richiesta | **3NE5318-0MK06** |
| | 80 | | aR | 3900 | 42 | a richiesta | **3NE5320-0MK06** |
| | 100 | | | 8700 | 45 | a richiesta | **3NE5321-0MK06** |
| | 125 | | | 11800 | 59 | a richiesta | **3NE5322-0MK06** |
| | 160 | | | 37000 | 54 | a richiesta | **3NE5324-0MK06** |
| | 200 | | | 70000 | 56 | a richiesta | **3NE5325-0MK06** |
| | 250 | | | 165000 | 59 | a richiesta | **3NE5327-0MK06** |
| | 315 | | | 250000 | 76 | a richiesta | **3NE5330-0MK06** |
| | 400 | 1500/1000 | | 470000 | 89 | a richiesta | **3NE5332-0MK06** |
| | 500 | | | 800000 | 109 | a richiesta | **3NE5334-0MK06** |
| | 630 | | | 1100000 | 163 | a richiesta | **3NE5336-0MK06** |
| 2[1] | 630 | 1500/1000 | aR | 1100000 | 163 | a richiesta | **3NE5336-0MK66** |

[1] Versione con contatti a coltello estesi, con interdistanza 190 mm.



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 210 mm per fissaggio su sbarre con viti M10. | | | | | | | |
| 3 | 200 | 2000/- | aR | 138000 | 75 | 1,0 | **3NE7425-0U** |
| | 250 | | | 218000 | 110 | 1,0 | **3NE7427-0U** |
| | 350 | | | 555000 | 120 | 1,0 | **3NE7431-0U** |
| | 400 | | | 870000 | 150 | 1,0 | **3NE7432-0U** |
| | 450 | | | 960000 | 160 | 1,0 | **3NE7633-0U** |
| | 630 | | | 1950000 | 220 | 1,0 | **3NE7636-0U** |
| Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 210 mm per fissaggio su sbarre con viti M12. | | | | | | | |
| 3 | 450 | 2000/- | aR | 960000 | 160 | 1,0 | **3NE7633-1U** |
| | 525 | | | 1120000 | 210 | 1,0 | **3NE7648-1U** |
| | 630 | | | 1950000 | 220 | 1,0 | **3NE7636-1U** |
| | 710 | | | 3110000 | 275 | 1,0 | **3NE7637-1U** |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con contatti a coltello scanalati, interdistanza 260 mm per fissaggio su sbarre con viti M12. | | | | | | | |
| 3 | 125 | 2500/- | aR | 34500 | 78 | 1,0 | **3NE9622-1C** |
| | 400 | | | 620000 | 205 | 1,0 | **3NE9632-1C** |
| | 500 | | | 1270000 | 235 | 1,0 | **3NE9634-1C** |
| | 630 | | | 2800000 | 275 | 1,0 | **3NE9636-1C** |
| 2 | 315 | --/3000 | aR | 300000 | 245 | a richiesta | **3NE9330-0MK07** |

[1] Per la max. tensione in corrente continua, se il valore non è espressamente riportato si prega di far riferimento al manuale tecnico dei fusibili di bassa tensione.

# Fusibili extrarapidi SITOR esecuzione NH


## Classi d'impiego aR, gR e gS

| | Grandezza | $I_n$ | $U_n$ | Classe di impiego | Potere d'interruzione $I^2t$ | Potenza dissipata | Fattore variazione carico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | V c.a./c.c.[1] | | $A^2s$ | W | WL | Nr. di Ordinazione |
|  | **Esecuzione NH** | | | | | | | |
| | Con filettatura M12 per fissaggio diretto su sbarre, interdistanza 56 mm. | | | | | | | |
| | 3 | 630 | 690/- | aR | 244000 | 125 | 0,9 | **3NC3236-6U** |
| | | 710 | | | 346000 | 130 | 0,9 | **3NC3237-6U** |
| | | 800 | | | 498000 | 135 | 0,95 | **3NC3238-6U** |
| | | 900 | | | 677000 | 140 | 0,95 | **3NC3240-6U** |
| | | 1000 | | | 975000 | 145 | 1,0 | **3NC3241-6U** |
| | | 1100 | | | 1382000 | 150 | 1,0 | **3NC3242-6U** |
| | | 1250 | | | 1990000 | 155 | 1,0 | **3NC3243-6U** |
| | | 1400 | 500/- | | 2100000 | 175 | 1,0 | **3NC3244-6U** |
| | | 1600 | | | 2860000 | 195 | 0,95 | **3NC3245-6U** |
|  | Con filettatura M10 per fissaggio diretto su sbarre, interdistanza 109 mm. | | | | | | | |
| | 3 | 450 | 1000/- | aR | 488000 | 110 | 1,0 | **3NE3635-6** |
|  | Con filettatura M12 per fissaggio diretto su sbarre, interdistanza 73 mm. | | | | | | | |
| | 3 | 630 | 1000/- | aR | 418000 | 130 | 0,90 | **3NC3336-6U** |
| | | 710 | | | 569000 | 140 | 0,90 | **3NC3337-6U** |
| | | 800 | | | 819000 | 150 | 0,90 | **3NC3338-6U** |
| | | 900 | | | 1160000 | 160 | 0,95 | **3NC3340-6U** |
| | | 1000 | | | 1670000 | 165 | 0,95 | **3NC3341-6U** |
| | | 1100 | 800/- | | 1910000 | 175 | 0,95 | **3NC3342-6U** |
| | | 1250 | | | 2600000 | 185 | 0,95 | **3NC3343-6U** |
| | 3 | 315 | 1250/- | aR | 72500 | 80 | 0,95 | **3NC3430-6U** |
| | | 400 | | | 163000 | 95 | 0,95 | **3NC3432-6U** |
| | | 500 | | | 290000 | 115 | 0,90 | **3NC3434-6U** |
| | | 630 | | | 650000 | 120 | 0,95 | **3NC3436-6U** |
| | | 800 | 1100/- | | 985000 | 145 | 0,95 | **3NC3438-6U** |

[1] Per la max. tensione in corrente continua, se il valore non è espressamente riportato si prega di far riferimento al manuale tecnico dei fusibili di bassa tensione.

# Fusibili extrarapidi SITOR esecuzione NH

## Classi d'impiego aR, gR e gS

| | Grandezza | $I_n$ A | $U_n$ V c.a./c.c.[3] | Classe di impiego | Potere d'interruzione $I^2t$ $A^2s$ | Potenza dissipata W | Fattore variazione carico WL | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Fusibili per impieghi speciali** Da avvitare in sistemi a sbarre raffreddati ad acqua, per raddrizzatori in impianti di elettrolisi. | | | | | | | |
|  | -[1] | 350 | 800/- | aR | 260000 | 80 | 0,9 | **3NC5531** |
| | | 600 | 1000/- | | 888000 | 150 | 0,9 | **3NC5840** |
| | | 630 | 800/- | | 888000 | 145 | 0,9 | **3NC5841** |
| | | 800 | 1000/- | | 1728000 | 170 | 0,9 | **3NC5838** |
| | | 710 | 900/- | | 620000 | 150 | 0,9 | **3NE6437-7** |
| | | 1250 | 600/- | | 2480000 | 210 | 0,9 | **3NE9450-7** |
|  | Con filettatura M10 per fissaggio diretto su sbarre, interdistanza 89 (99) [2] mm, per protezione raddrizzatori raffreddati ad aria in impianti di elettrolisi. | | | | | | | |
| | -[1] | 710 | 900/- | aR | 620000 | 150 | 0,9 | **3NE6437** |
| | | 850 | 600/- | gR | 2480000 | 85 | 1,0 | **3NE9440-6** |
| | | 900 | 900/- | aR | 1920000 | 170 | 0,9 | **3NE6444** |
| | | 1250 | 600/- | aR | 2480000 | 210 | 0,9 | **3NE9450** |
| | Fusibili per tiristori SITOR 6QG10. | | | | | | | |
| | -[1] | 200 | 1000/- | aR | 44000 | 50 | 0,85 | **3NE3525-5** |
| | | 450 | | | 395000 | 90 | 0,85 | **3NE3535-5** |
|  | Fusibili per protezione tiristori SITOR 6QG11. | | | | | | | |
| | -[1] | 50 | 1000/- | gR | 1100 | 20 | 0,85 | **3NE4117-5** |
| | | 100 | | aR | 7400 | 35 | 0,85 | **3NE4121-5** |
| | | 170 | | aR | 60500 | 43 | 0,85 | **3NE4146-5** |
|  | **Fusibili per impieghi speciali** Con filettatura, per protezione tiristori SITOR 6QG12, interdistanza 77 mm. | | | | | | | |
| | -[1] | 250 | 800/- | aR | 29700 | 105 | 0,85 | **3NE4327-6B** |
| | | 315 | | | 60700 | 120 | 0,85 | **3NE4330-6B** |
| | | 450 | | | 191000 | 140 | 0,85 | **3NE4333-6B** |
| | -[1] | 500 | | | 276000 | 155 | 0,85 | **3NE4334-6B** |
| | | 710 | | | 923000 | 155 | 0,95 | **3NE4337-6** |
|  | Per protezione raddrizzatori in impianti di trazione ferroviaria. | | | | | | | |
| | -[1] | 250 | 680/- | aR | 635000 | 25 | 0,9 | **3NC7327-2** |
| | | 350 | | | 1430000 | 32 | 0,9 | **3NC7331-2** |

[1] Esecuzione speciale.
[2] Interdistanza 99 mm solo per 3NE6444.
[3] Per la max. tensione in corrente continua, se il valore non è espressamente riportato si prega di far riferimento al manuale tecnico dei fusibili di bassa tensione.

# Fusibili extrarapidi SITOR esecuzione NH

## Classi d'impiego aR e gR, per applicazioni in corrente continua





| Grandezza | $I_n$ | $U_n$ | Classe di impiego | Potere d'interruzione $I^2t$ | Potenza dissipata | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | V c.c. | | $A^2s$ | W | |
| Fusibili per impieghi speciali<br>Fusibili per impiego in corrente continua, con contatti a coltello scanalati, per fissaggio su sbarre con vite M12. | | | | | | |
| 2L | 400 | 900 | gR | 240000[1)] | 75 | **3NB1234-3KK20** |
| 1L | 200 | 1250 | aR | 39000[2)] | 50 | **3NB1126-4KK11** |
| | 250 | | | 80500[2)] | 51 | **3NB1128-4KK11** |
| 2L | 315 | | | 129000[2)] | 63 | **3NB1231-4KK11** |
| | 400 | | | 290000[2)] | 68 | **3NB1234-4KK11** |
| 3L | 500 | | | 600000[2)] | 89 | **3NB1337-4KK11** |
| | 800 | | | 1910000[2)] | 135 | **3NB1345-4KK11** |
| Fusibili connessi in parallelo per impiego in corrente continua, con contatti a coltello scanalati, per fissaggio su sbarre con vite M12. | | | | | | |
| 2 x 3L | 800 | 1250 | aR | 1150000[2)] | 160 | **3NB2345-4KK16** |
| | 1000 | | | 2250000[2)] | 195 | **3NB2350-4KK16** |
| | 1400 | | | 5100000[2)] | 250 | **3NB2355-4KK16** |
| | 1600 | | | 7450000[2)] | 275 | **3NB2357-4KK16** |
| 3 x 3L | 2100 | | | 1195000[2)] | 365 | **3NB2364-4KK17** |
| | 2400 | | | 18100000[2)] | 445 | **3NB2366-4KK17** |

[1)] $I^2t$ a $U_{VSI}$ 1400 V, $I^2t$ a $U_n$ 900 V è 180000 $A^2s$.
[2)] $I^2t$ a $U_{VSI}$ 1500 V; $I^2t$ a $U_n$ 1250 V è ridotto con fattore k = 0,79.

VSI è l'abbreviazione di "Voltage Sourced Inverter". La tensione VSI $U_{VSI}$ è una tensione continua di prova definita nella norma IEC 60269-4 in particolare per l'uso in applicazioni di accumulo di energia. Il ripido innalzamento della corrente in caso di guasto è caratteristico di tali applicazioni.

Per i fusibili SITOR 3NB1 e 3NB2, la tensione VSI e il valore applicabile di $I^2t$ sono riportati nella tabella "Specifiche tecniche"; per tutti gli altri fusibili SITOR, tali valori sono disponibili a richiesta.

# Fusibili SITOR per applicazioni in corrente continua

## Classi d'impiego aR

| Fissaggio a vite, interdistanza | | | | | Grandezza 1 | Grandezza 2 | Grandezza 3 (lungo) | | Grandezza 2 (lungo) | Grandezza 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | M10, 110 mm | M10, 110 mm | M10, 210 mm | M12, 210 mm | M10, 170 mm | M10, 80 mm con asole di fissaggio |
| | | | | |  |  |  |  |  |  |
| $I_n$ | Pt- valore a $U_{vsi}$ | Potenza dissip. $P_v$ | $U_n$ DC/$U_{vsi}$ (IEC) | $U_n$ DC (UL) | | | | | | |
| 25 A | 100 A²s | 8,2 W | 440 V/700 V | 500 V | – | – | – | – | – | **3NB1713-0KK13** |
| 32 A | 220 A²s | 10,8 W | 440 V/700 V | 500 V | – | – | – | – | – | **3NB1715-0KK13** |
| 40 A | 270 A²s | 12,5 W | 440 V/700 V | 500 V | – | – | – | – | – | **3NB1717-0KK13** |
| 50 A | 480 A²s | 16 W | 440 V/700 V | 500 V | – | – | – | – | – | **3NB1720-0KK13** |
| 63 A | 1100 A²s | 18,5 W | 440 V/700 V | 500 V | – | – | – | – | – | **3NB1721-0KK13** |
| 80 A | 2600 A²s | 23 W | 440 V/700 V | 500 V | – | – | – | – | – | **3NB1722-0KK13** |
| | 1800 A²s | 42 W | 1000 V/1250 V | 1100 V | – | – | – | – | **3NB1222-3KK15** | – |
| 100 A | 4000 A²s | 29 W | 440 V/700 V | 500 V | – | – | – | – | – | **3NB1723-0KK13** |
| | 4200 A²s | 28 W | 600 V/1250 V | 750 V | **3NB1123-1KK15** | – | – | – | – | – |
| | 3100 A²s | 45 W | 1000 V/1250 V | 1100 V | – | – | – | – | **3NB1223-3KK15** | – |
| 125 A | 4800 A²s | 28,4 W | 440 V/700 V | 500 V | – | – | – | – | – | **3NB1724-0KK13** |
| | 6800 A²s | 36 W | 600 V/1250 V | 750 V | **3NB1124-1KK15** | – | – | – | – | – |
| | 6000 A²s | 59 W | 1000 V/1250 V | 1100 V | – | – | – | – | **3NB1224-3KK15** | – |
| 160 A | 9800 A²s | 35,5 W | 440 V/700 V | 500 V | – | – | – | – | – | **3NB1725-0KK13** |
| | 12600 A²s | 42 W | 600 V/1250 V | 750 V | **3NB1125-1KK15** | – | – | – | – | – |
| | 13000 A²s | 54 W | 1000 V/1250 V | 1100 V | – | – | – | – | **3NB1225-3KK15** | – |
| 200 A | 16000 A²s | 45,5 W | 440 V/700 V | 500 V | – | – | – | – | – | **3NB1726-0KK13** |
| | 24000 A²s | 42 W | 600 V/1250 V | 750 V | **3NB1126-1KK15** | – | – | – | – | – |
| | 28400 A²s | 56 W | 1000 V/1250 V | 1100 V | – | – | – | – | **3NB1226-3KK15** | – |
| | 100000 A²s | 75 W | 1100 V/1800 V | 1300 V | – | – | **3NB1326-4KK11** | – | – | – |
| | 39000 A²s | 50 W | 1250 V/1500 V | 1250 V | – | – | – | – | – | – |
| 250 A | 34600 A²s | 50 W | 600 V/1100 V | 750 V | **3NB1128-1KK15** | – | – | – | – | – |
| | 60100 A²s | 59 W | 1000 V/1250 V | 1100 V | – | – | – | – | **3NB1228-3KK15** | – |
| | 150000 A²s | 110 W | 1100 V/1800 V | 1300 V | – | – | **3NB1328-4KK11** | – | – | – |
| | 80500 A²s | 51 W | 1250 V/1500 V | 1250 V | – | – | – | – | – | – |
| 315 A | 69000 A²s | 65 W | 600 V/1100 V | 750 V | **3NB1131-1KK15** | – | – | – | – | – |
| | 107000 A²s | 76 W | 1000 V/1250 V | 1100 V | – | – | – | – | **3NB1231-3KK15** | – |
| | 129000 A²s | 63 W | 1250 V/1500 V | 1250 V | – | – | – | – | – | – |
| 350 A | 82000 A²s | 75 W | 600 V/1100 V | 750 V | **3NB1132-1KK15** | – | – | – | – | – |
| | 300000 A²s | 120 W | 1100 V/1800 V | 1300 V | – | – | **3NB1332-4KK11** | – | – | – |
| 400 A | 109000 A²s | 85 W | 600 V/1100 V | 750 V | **3NB1134-1KK15** | **3NB1234-1KK15** | – | – | – | – |
| | 225000 A²s | 89 W | 1000 V/1250 V | 1100 V | – | – | – | – | **3NB1234-3KK15** | – |
| | 520000 A²s | 150 W | 1100 V/1800 V | 1300 V | – | – | **3NB1334-4KK11** | – | – | – |
| | 290000 A²s | 68 W | 1250 V/1500 V | 1250 V | – | – | – | – | – | – |
| 450 A | 125000 A²s | 95 W | 600 V/1100 V | 750 V | **3NB1136-1KK15** | **3NB1236-1KK15** | – | – | – | – |
| | 480000 A²s | 160 W | 1100 V/1800 V | 1300 V | – | – | **3NB1336-4KK11** | **3NB1336-4KK15** | – | – |
| 500 A | 178000 A²s | 105 W | 600 V/700 V | 700 V | **3NB1137-1KK11** | – | – | – | – | – |
| | 182000 A²s | 90 W | 600 V/750 V | 750 V | – | **3NB1237-1KK15** | – | – | – | – |
| | 410000 A²s | 109 W | 1000 V/1250 V | 1100 V | – | – | – | – | **3NB1237-3KK15** | – |
| | 600000 A²s | 89 W | 1250 V/1500 V | 1250 V | – | – | – | – | – | – |
| 525 A | 620000 A²s | 210 W | 1100 V/1800 V | 1300 V | – | – | – | **3NB1337-4KK15** | – | – |
| 550 A | 230000 A²s | 110 W | 600 V/700 V | 700 V | **3NB1138-1KK11** | – | – | – | – | – |
| 560 A | 240000 A²s | 95 W | 600 V/750 V | 750 V | – | **3NB1240-1KK15** | – | – | – | – |
| 630 A | 280000 A²s | 127 W | 600 V/700 V | 700 V | **3NB1142-1KK11** | – | – | – | – | – |
| | 350000 A²s | 100 W | 600 V/750 V | 750 V | – | **3NB1242-1KK15** | – | – | – | – |
| | 520000 A²s | 163 W | 1000 V/1250 V | 1100 V | – | – | – | – | **3NB1242-3KK15** | – |
| | 1000000 A²s | 220 W | 1100 V/1800 V | 1300 V | – | – | **3NB1342-4KK11** | **3NB1342-4KK15** | – | – |
| **Ulteriori informazioni** | | | | | | | | | | |
| Fissaggio a vite | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Montaggio in basi SITOR | | | | | **3NH5463** | **3NH5463** | **3NH5463** | – | – | – |
| Montaggio in basi NH | | | | | ■ | ■ | ■ | – | – | – |
| Montaggio in sezionatori a fusibili 3NP, 3KF | | | | | ■ | ■ | ■ | – | – | – |

# Fusibili SITOR per applicazioni in corrente continua

## Classi d'impiego aR

| Fissaggio a vite, interdistanza | | | | | Grandezza 1 | Grandezza 2 | Grandezza 3 (lungo) | | Grandezza 2 (lungo) | Grandezza 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | M10, 110 mm | M10, 110 mm | M10, 210 mm | M12, 210 mm | M10, 170 mm | M10, 80 mm con asole di fissaggio |
| | | | | |  |  |  |  |  |  |
| $I_n$ | Pt- valore a $U_{vsi}$ | Potenza dissip. $P_v$ | $U_n$ DC/$U_{vsi}$ (IEC) | $U_n$ DC (UL) | | | | | | |
| 710 A | 430000 A²s | 105 W | 500 V/600 V | 600 V | – | **3NB1243-1KK15** | – | – | – | – |
| | 1150000 A²s | 275 W | 1100 V/1800 V | 1300 V | – | – | – | **3NB1343-4KK15** | – | – |
| 800 A | 590000 A²s | 130 W | 500 V/600 V | 600 V | – | **3NB1245-1KK15** | – | – | – | – |
| | 1910000 A²s | 135 W | 1250 V/1500 V | 1250 V | – | – | – | – | – | – |
| | 1150000 A²s | 160 W | 1250 V/1500 V | 1250 V | – | – | – | – | – | – |
| 900 A | 650000 A²s | 165 W | 500 V/600 V | 600 V | – | **3NB1247-1KK15** | – | – | – | – |
| 1000 A | 2250000 A²s | 195 W | 1250 V/1500 V | 1250 V | – | – | – | – | – | – |
| 1400 A | 5100000 A²s | 250 W | 1250 V/1500 V | 1250 V | – | – | – | – | – | – |
| 1600 A | 7450000 A²s | 275 W | 1250 V/1500 V | 1250 V | – | – | – | – | – | – |
| 2100 A | 1195000 A²s | 365 W | 1250 V/1500 V | 1250 V | – | – | – | – | – | – |
| 2400 A | 18100000 A²s | 445 W | 1250 V/1500 V | 1250 V | – | – | – | – | – | – |
| **Ulteriori informazioni** | | | | | | | | | | |
| Fissaggio a vite | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Montaggio in basi SITOR | | | | | **3NH5463** | **3NH5463** | **3NH5463** | – | – | – |
| Montaggio in basi NH | | | | | ■ | ■ | ■ | – | – | – |
| Montaggio in sezionatori a fusibili 3NP, 3KF | | | | | ■ | ■ | ■ | – | – | – |

## Classi d'impiego aR

| | | | | | Grandezza 0 | Grandezza 00 | Grandezza 1 | Grandezza 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |  |  |  |  |
| $I_n$ | Pt- valore a $U_{vsi}$ | Potenza dissip. $P_v$ | $U_n$ DC/$U_{vsi}$ (IEC) | $U_n$ DC (UL) | | | | |
| 32 A | 280 A²s | 12 W | 600 V/900 V | 750 V | **3NB1015-1KK10** | – | – | – |
| 40 A | 330 A²s | 13 W | 600 V/900 V | 750 V | **3NB1017-1KK10** | – | – | – |
| 50 A | 520 A²s | 16 W | 600 V/900 V | 750 V | **3NB1020-1KK10** | – | – | – |
| 63 A | 900 A²s | 20 W | 600 V/900 V | 750 V | **3NB1021-1KK10** | – | – | – |
| 80 A | 2100 A²s | 22 W | 600 V/900 V | 750 V | **3NB1022-1KK10** | – | – | – |
| | 1100 A²s | 19 W | 440 V/700 V | 500 V | – | **3NB1722-0KK10** | – | – |
| 100 A | 3900 A²s | 24 W | 600 V/900 V | 750 V | **3NB1023-1KK10** | – | – | – |
| | 3100 A²s | 25,5 W | 440 V/600 V | 500 V | – | – | **3NB1123-0KK10** | – |
| | 3200 A²s | 22 W | 440 V/700 V | 500 V | – | **3NB1723-0KK10** | – | – |
| 125 A | 6800 A²s | 30 W | 600 V/900 V | 750 V | **3NB1024-1KK10** | – | – | – |
| | 5400 A²s | 28,5 W | 440 V/600 V | 500 V | – | – | **3NB1124-0KK10** | – |
| | 6200 A²s | 28 W | 440 V/700 V | 500 V | – | **3NB1724-0KK10** | – | – |
| 160 A | 13000 A²s | 35 W | 600 V/800 V | 750 V | **3NB1025-1KK10** | – | – | – |
| | 8500 A²s | 37 W | 440 V/600 V | 500 V | – | – | **3NB1125-0KK10** | – |
| | 8500 A²s | 38 W | 440 V/700 V | 500 V | – | **3NB1725-0KK10** | – | – |
| 200 A | 14500 A²s | 49 W | 440 V/600 V | 500 V | – | – | **3NB1126-0KK10** | – |
| 250 A | 30000 A²s | 52 W | 440 V/600 V | 500 V | – | – | **3NB1128-0KK10** | – |
| 315 A | 75000 A²s | 68 W | 440 V/500 V | 500 V | – | – | **3NB1131-0KK10** | – |
| 350 A | 45000 A²s | 68,6 W | 440 V/500 V | 500 V | – | – | – | **3NB1232-0KK10** |
| 400 A | 80000 A²s | 72,8 W | 440 V/500 V | 500 V | – | – | – | **3NB1234-0KK10** |
| 450 A | 100000 A²s | 80,1 W | 440 V/500 V | 500 V | – | – | – | **3NB1236-0KK10** |
| 500 A | 160000 A²s | 77,5 W | 440 V/500 V | 500 V | – | – | – | **3NB1237-0KK10** |
| 550 A | 230000 A²s | 86,4 W | 440 V/500 V | 500 V | – | – | – | **3NB1238-0KK10** |
| 630 A | 330000 A²s | 90,7 W | 440 V/500 V | 500 V | – | – | – | **3NB1242-0KK10** |
| **Ulteriori informazioni** | | | | | | | | |
| Montaggio in basi NH | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Montaggio in sezionatori a fusibili 3NP, 3KF | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |

# Basi per fusibili cilindrici SITOR classi d'impiego aR e gR

## Classi d'impiego aR e gR





| $I_n$ | $U_n$ | Per fusibili serie | Interdistanza mm | Ceramica | Metallo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 690 | 3NC18 | 75 | **3NH5723** | – |
| 315 | 690 | 3NE87, 3NC26 | 80 | **3NH5023** | – |
| 400 | 690 | 3NE80..-3MK | 80 | **3NH5323** | – |
| 630 | 1800 | 3NE53, 3NE56 | 170 | – | **3NH5473** |
| 1250 | 1250 | 3NC24, 3NC33..-1U, 3NC34..-1U, 3NC84, 3NE1..-3, 3NE32, 3NE33 | 110 | – | **3NH5463** |
| 1600 | 690 | 3NE82..-3MK | 80 | – | **3NH5423** |

## Dati tecnici

| | | 3NH5 Ceramica | Metallo |
|---|---|---|---|
| **Grandezze costruttive** | | | |
| Interdistanza fusibile | mm | 75, 80 | 80, 110 e 170 |
| **Normative di riferimento** | | | |
| Normative di riferimento | | CEI EN 60269-1 | |
| **Tensione** | | | |
| Tensione nominale $U_n$ | V c.a. | 690 | 690, 1250, 1800 |
| | V c.c. | 690 | 690, 1250, 1800 |
| **Corrente** | | | |
| Corrente nominale $I_n$ | A | 50, 325, 400 | 630, 1250, 1600 |
| **Potere d'interruzione nominale** | | | |
| | kA | 50 | |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | |
| Grado di protezione | | IP20 | |
| Posizione di montaggio | | qualsiasi, preferibilmente in senso verticale (non idonei per montaggio su guida DIN) | |

# Esecuzioni cilindriche

## Corrispondenza tra cartucce cilindriche aR SITOR e basi/sezionatori sottocarico 3NC[1)2)]

| Cartucce cilindriche SITOR | | | | Sezionatori sottocarico 3NC[1)] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1P | | 2P | | 3P | |
| Nr. di Ordinazione | Tensione nominale $U_n$ V c.a. | Corrente nominale $I_n$ A | Sezione conduttore richiesta Cu mm² | Nr. di Ordinazione | Corrente massima $I_{max}$ A | Nr. di Ordinazione | Corrente massima $I_{max}$ A | Nr. di Ordinazione | Corrente massima $I_{max}$ A |
| **Grandezza 10 x 38** | | | | | | | | | |
| **3NC1003** | 600 | 3 | 1 | **3NC1091** | 3 | **3NC1092 / 2 x 3NC1091** | 3 | **3NC1093 / 3 x 3NC1091** | 3 |
| **3NC1006** | | 6 | 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| **3NC1008** | | 8 | 1 | | 8 | | 8 | | 8 |
| **3NC1010** | | 10 | 1,5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| **3NC1012** | | 12 | 1,5 | | 12 | | 12 | | 12 |
| **3NC1016** | | 16 | 2,5 | | 16 | | 16 | | 16 |
| **3NC1020** | | 20 | 2,5 | | 20 | | 20 | | 20 |
| **3NC1025** | | 25 | 4 | | 24 | | 24 | | 24 |
| **3NC1032** | | 32 | 6 | | 28 | | 28 | | 28 |
| **Grandezza 14 x 51** | | | | | | | | | |
| **3NC1401** | 660 | 1 | 1 | **3NC1491** | 1 | **3NC1492 / 2 x 3NC1491** | 1 | **3NC1493 / 3 x 3NC1491** | 1 |
| **3NC1402** | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| **3NC1403** | | 3 | 1 | | 3 | | 3 | | 3 |
| **3NC1404** | | 4 | 1 | | 4 | | 4 | | 4 |
| **3NC1405** | 690 | 5 | 1 | | 5 | | 5 | | 5 |
| **3NC1406** | | 6 | 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| **3NC1410** | | 10 | 1,5 | | 10 | | 10 | | 10 |
| **3NC1415** | | 15 | 1,5 | | 15 | | 15 | | 15 |
| **3NC1420** | | 20 | 2,5 | | 20 | | 20 | | 20 |
| **3NC1425** | | 25 | 4 | | 25 | | 24 | | 23 |
| **3NC1430** | | 30 | 6 | | 28 | | 27 | | 25 |
| **3NC1432** | | 32 | 6 | | 31 | | 30 | | 30 |
| **3NC1440** | | 40 | 10 | | 38 | | 37 | | 36 |
| **3NC1450** | | 50 | 10 | | 48 | | 46 | | 44 |
| **Grandezza 22 x 58** | | | | | | | | | |
| **3NC2220** | 690 | 20 | 2,5 | **3NC2291** | 20 | **3NC2292 / 2 x 3NC2291** | 20 | **3NC2293 / 3 x 3NC2291** | 20 |
| **3NC2225** | | 25 | 4 | | 25 | | 25 | | 25 |
| **3NC2232** | | 32 | 6 | | 32 | | 32 | | 32 |
| **3NC2240** | | 40 | 10 | | 40 | | 39 | | 38 |
| **3NC2250** | | 50 | 10 | | 50 | | 48 | | 46 |
| **3NC2263** | | 63 | 16 | | 60 | | 58 | | 56 |
| **3NC2280** | | 80 | 25 | | 74 | | 71 | | 69 |
| **3NC2200** | 600 | 100 | 35 | | 95 | | 90 | | 85 |

Pinza di estrazione: 3NC1000.

## Corrispondenza tra cartucce cilindriche aR con percussore aR SITOR e sezionatori sottocarico con segnalazione di intervento 3NC[1)2)]

| Cartucce cilindriche con percussore SITOR | | | | Sezionatori sottocarico 3NC e sezionatori sottocarico con segnalazione di intervento 3NC[1)] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1P | | 2P | | 3P | |
| Nr. di Ordinazione | Tensione nominale V c.a. | Corrente nominale $I_n$ A | Sezione conduttore richiesta Cu mm² | Nr. di Ordinazione | Corrente massima $I_{max}$ A | Nr. di Ordinazione | Corrente massima $I_{max}$ A | Nr. di Ordinazione | Corrente massima $I_{max}$ A |
| **Grandezza 14 x 51** | | | | | | | | | |
| **3NC1410-5** | 600 | 10 | 1,5 | **3NC1491** | 10 | **3NC1492/ 2 x 3NC1491-5** | 10 | **3NC1493/ 3 x 3NC1491-5** | 10 |
| **3NC1415-5** | | 15 | 1,5 | | 15 | | 15 | | 15 |
| **3NC1420-5** | | 20 | 2,5 | | 20 | | 20 | | 20 |
| **3NC1425-5** | | 25 | 4 | | 25 | | 25 | | 25 |
| **3NC1430-5** | | 30 | 6 | | 30 | | 30 | | 30 |
| **3NC1432-5** | | 32 | 6 | | 32 | | 32 | | 31 |
| **3NC1440-5** | | 40 | 10 | | 38 | | 35 | | 34 |
| **3NC1450-5** | | 50 | 10 | | 48 | | 46 | | 44 |
| **Grandezza 22 x 58** | | | | | | | | | |
| **3NC2220-5** | 690 | 20 | 2,5 | **3NC2291** | 20 | **3NC2292/ 2 x 3NC2291-5** | 20 | **3NC2293/ 3 x 3NC2291-5** | 20 |
| **3NC2225-5** | | 25 | 4 | | 25 | | 25 | | 25 |
| **3NC2232-5** | | 32 | 6 | | 32 | | 31 | | 30 |
| **3NC2240-5** | | 40 | 10 | | 40 | | 39 | | 37 |
| **3NC2250-5** | | | 10 | | 45 | | 43 | | 42 |
| **3NC2263-5** | | 50 | 16 | | 59 | | 55 | | 52 |
| **3NC2280-5** | | 63 | 25 | | 71 | | 69 | | 68 |
| **3NC2200-5** | 600 | 100 | 35 | | 94 | | 90 | | 85 |

[1)] Basi secondo CEI EN 60 269-3 e UL 512; Sezionatori sottocarico (10 x 38 e 14 x 51) secondo CEI EN 60 947-3;Sezionatori (22 x 58) secondo CEI EN 60 947-3.
[2)] I valori di $I_{max}$ si riferiscono al funzionamento stand-alone per montaggio aperto e convenzione naturale. I valori possono essere ulteriormente ridotti nel caso in cui ci fossero molti prodotti allineati e/o un'insufficiente ventilazione del quadro.

# Esecuzioni NH

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e basi NH

| Dati fusibili SITOR | | | | | | Basi NH | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Massima corrente permessa nelle basi NH** | | |
| Tipo[1] | Corrente nominale $I_n$ A | Tensione nominale $U_n$ V c.a. | Classe di impiego | Grandezza | Sezione conduttore richiesta Cu mm² | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[2] A |
| **3NC2423-0C/3C** | 150 | 500 | gR | 3 | 70 | **3NH3430/20** | 3 | 150 |
| **3NC2425-0C/3C** | 200 | 500 | gR | 3 | 95 | **3NH3430/20** | 3 | 190 |
| **3NC2427-0C/3C** | 250 | 500 | gR | 3 | 120 | **3NH3430/20** | 3 | 240 |
| **3NC2428-0C/3C** | 300 | 500 | gR | 3 | 185 | **3NH3430/20** | 3 | 285 |
| **3NC2431-0C/3C** | 350 | 500 | gR | 3 | 240 | **3NH3430/20** | 3 | 330 |
| **3NC2432-0C/3C** | 400 | 500 | aR | 3 | 240 | **3NH3430/20** | 3 | 400 |
| **3NC3336-1U** | 630 | 1000 | aR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3NH3430/20** | 3 | 560 |
| **3NC3337-1U** | 710 | 1000 | aR | 3 | 2 x (50 x 5) | **3NH3430/20** | 3 | 600 |
| **3NC3338-1U** | 800 | 1000 | aR | 3 | 2 x (40 x 8) | **3NH3430/20** | 3 | 660 |
| **3NC3340-1U** | 900 | 1000 | aR | 3 | 2 x (40 x 8) | **3NH3430/20** | 3 | 750 |
| **3NC3341-1U** | 1000 | 1000 | aR | 3 | 2 x (50 x 8) | **3NH3430/20** | 3 | 850 |
| **3NC3342-1U** | 1100 | 800 | aR | 3 | 2 x (50 x 8) | **3NH3430/20** | 3 | 900 |
| **3NC3343-1U** | 1250 | 800 | aR | 3 | 2 x (50 x 8) | **3NH3430/20** | 3 | 950 |
| **3NC3430-1U** | 315 | 1250 | aR | 3 | 2 x 95 | **3NH3430/20** | 3 | 310 |
| **3NC3432-1U** | 400 | 1250 | aR | 3 | 2 x 120 | **3NH3430/20** | 3 | 390 |
| **3NC3434-1U** | 500 | 1250 | aR | 3 | 2 x 150 | **3NH3430/20** | 3 | 460 |
| **3NC3436-1U** | 630 | 1250 | aR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3NH3430/20** | 3 | 560 |
| **3NC3438-1U** | 800 | 1100 | aR | 3 | 2 x (40 x 8) | **3NH3430/20** | 3 | 690 |
| **3NC8423-0C/3C** | 150 | 690 | gR | 3 | 70 | **3NH3430/20** | 3 | 135 |
| **3NC8425-0C/3C** | 200 | 690 | gR | 3 | 95 | **3NH3430/20** | 3 | 180 |
| **3NC8427-0C/3C** | 250 | 690 | gR | 3 | 120 | **3NH3430/20** | 3 | 250 |
| **3NC8431-0C/3C** | 350 | 690 | gR | 3 | 240 | **3NH3430/20** | 3 | 315 |
| **3NC8434-0C/3C** | 500 | 690 | gR | 3 | 2 x 150 | **3NH3430/20** | 3 | 450 |
| **3NC8444-3C** | 1000 | 600 | aR | 3 | 2 x (60 x 6) | **3NH3430/20** | 3 | 800 |
| **3NE1020-2** | 80 | 690 | gR | 00 | 25 | **3NH3030/4030** | 00 | 80 |
| **3NE1021-0** | 100 | 690 | gS | 00 | 35 | **3NH3030/4030** | 00 | 100 |
| **3NE1021-2** | 100 | 690 | gR | 00 | 35 | **3NH3030/4030** | 00 | 100 |
| **3NE1022-0** | 125 | 690 | gS | 00 | 50 | **3NH3030/4030** | 00 | 125 |
| **3NE1022-2** | 125 | 690 | gR | 00 | 50 | **3NH3030/4030** | 00 | 125 |
| **3NE1224-0** | 160 | 690 | gS | 1 | 70 | **3NH3230/4230** | 1 | 160 |
| **3NE1224-2/-3** | 160 | 690 | gR | 1 | 70 | **3NH3230/4230** | 1 | 160 |
| **3NE1225-0** | 200 | 690 | gS | 1 | 95 | **3NH3230/4230** | 1 | 200 |
| **3NE1225-2/-3** | 200 | 690 | gR | 1 | 95 | **3NH3230/4230** | 1 | 200/190 |
| **3NE1227-0** | 250 | 690 | gS | 1 | 120 | **3NH3230/4230** | 1 | 250 |
| **3NE1227-2/-3** | 250 | 690 | gR | 1 | 120 | **3NH3230/4230** | 1 | 250/235 |
| **3NE1230-0** | 315 | 690 | gS | 1 | 2 x 70 | **3NH3330/20** | 2 | 315 |
| **3NE1230-2/-3** | 315 | 690 | gR | 1 | 2 x 70 | **3NH3330/20** | 2 | 315 |
| **3NE1331-0** | 350 | 690 | gS | 2 | 2 x 95 | **3NH3330/20** | 2 | 350 |
| **3NE1331-2/-3** | 350 | 690 | gR | 2 | 2 x 95 | **3NH3330/20** | 2 | 350 |
| **3NE1332-0** | 400 | 690 | gS | 2 | 2 x 95 | **3NH3330/20** | 2 | 400 |
| **3NE1332-2/-3** | 400 | 690 | gR | 2 | 2 x 95 | **3NH3330/20** | 2 | 400 |
| **3NE1333-0** | 450 | 690 | gS | 2 | 2 x 120 | **3NH3430/20** | 3 | 450 |
| **3NE1333-2/-3** | 450 | 690 | gR | 2 | 2 x 120 | **3NH3430/20** | 3 | 450 |
| **3NE1334-0** | 500 | 690 | gS | 2 | 2 x 120 | **3NH3430/20** | 3 | 500 |
| **3NE1334-2/-3** | 500 | 690 | gR | 2 | 2 x 120 | **3NH3430/20** | 3 | 500 |
| **3NE1435-0** | 560 | 690 | gS | 3 | 2 x 150 | **3NH3430/20** | 3 | 560 |
| **3NE1435-2/-3** | 560 | 690 | gR | 3 | 2 x 150 | **3NH3430/20** | 3 | 560 |
| **3NE1436-0** | 630 | 690 | gS | 3 | 2 x 185 | **3NH3430/20** | 3 | 630 |
| **3NE1436-2/-3** | 630 | 690 | gR | 3 | 2 x 185 | **3NH3430/20** | 3 | 630 |
| **3NE1437-0** | 710 | 690 | gS | 3 | 2 x (40 x 5) | **3NH3430/20** | 3 | 710 |
| **3NE1437-1** | 710 | 600 | gR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3NH3430/20** | 3 | 690 |
| **3NE1437-2/-3** | 710 | 690 | gR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3NH3430/20** | 3 | 710 |
| **3NE1438-0** | 800 | 690 | gS | 3 | 2 x (50 x 5) | **3NH3430/20** | 3 | 800 |
| **3NE1438-1** | 800 | 600 | gR | 3 | 2 x (50 x 5) | **3NH3430/20** | 3 | 750 |
| **3NE1438-2/-3** | 800 | 690 | gR | 3 | 2 x (50 x 5) | **3NH3430/20** | 3 | 800 |
| **3NE1447-2/-3** | 670 | 690 | gR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3NH3430/20** | 3 | 670 |
| **3NE1448-2/-3** | 850 | 690 | gR | 3 | 2 x (40 x 8) | **3NH3430/20** | 3 | 850 |
| **3NE1802-0** | 40 | 690 | gS | 000 | 10 | **3NH3030/4030** | 00 | 40 |
| **3NE1803-0** | 35 | 690 | gS | 000 | 6 | **3NH3030/4030** | 00 | 35 |
| **3NE1813-0** | 16 | 690 | gS | 000 | 1,5 | **3NH3030/4030** | 00 | 16 |
| **3NE1814-0** | 20 | 690 | gS | 000 | 2,5 | **3NH3030/4030** | 00 | 20 |

[1] Il valore della corrente di carico permessa nei fusibili 3NE8...-0MK è disponibile a richiesta.
[2] In caso di carico ciclico, le correnti devono essere ulteriormente ridotte (i valori esatti sono disponibili a richiesta).

# Esecuzioni NH

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e basi NH

| Dati fusibili SITOR | | | | | | Basi NH | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Massima corrente permessa nelle basi NH | | |
| Tipo[1] | Corrente nominale $I_n$ A | Tensione nominale $U_n$ V c.a. | Classe di impiego | Grandezza | Sezione conduttore richiesta Cu mm² | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[2] A |
| **3NE1815-0** | 25 | 690 | gS | 000 | 4 | **3NH3030/4030** | 00 | 25 |
| **3NE1817-0** | 50 | 690 | gS | 000 | 10 | **3NH3030/4030** | 00 | 50 |
| **3NE1818-0** | 63 | 690 | gS | 000 | 16 | **3NH3030/4030** | 00 | 63 |
| **3NE1820-0** | 80 | 690 | gS | 000 | 25 | **3NH3030/4030** | 00 | 80 |
| **3NE3221** | 100 | 1000 | aR | 1 | 35 | **3NH3230/4230** | 1 | 100 |
| **3NE3222** | 125 | 1000 | aR | 1 | 50 | **3NH3230/4230** | 1 | 125 |
| **3NE3224** | 160 | 1000 | aR | 1 | 70 | **3NH3230/4230** | 1 | 160 |
| **3NE3225** | 200 | 1000 | aR | 1 | 95 | **3NH3230/4230** | 1 | 200 |
| **3NE3227** | 250 | 1000 | aR | 1 | 120 | **3NH3230/4230** | 1 | 250 |
| **3NE3230-0B** | 315 | 1000 | aR | 1 | 185 | **3NH3330/20** | 2 | 305 |
| **3NE3231** | 350 | 1000 | aR | 1 | 240 | **3NH3330/20** | 2 | 335 |
| **3NE3232-0B** | 400 | 1000 | aR | 1 | 240 | **3NH3330/20** | 2 | 380 |
| **3NE3233** | 450 | 1000 | aR | 1 | 2 x 150 | **3NH3330/20** | 2 | 425 |
| **3NE3332-0B** | 400 | 1000 | aR | 2 | 240 | **3NH3430/20** | 3 | 400 |
| **3NE3333** | 450 | 1000 | aR | 2 | 2 x 150 | **3NH3430/20** | 3 | 450 |
| **3NE3334-0B** | 500 | 1000 | aR | 2 | 2 x 150 | **3NH3430/20** | 3 | 500 |
| **3NE3335** | 560 | 1000 | aR | 2 | 2 x 185 | **3NH3430/20** | 3 | 560 |
| **3NE3336** | 630 | 1000 | aR | 2 | 2 x 185 | **3NH3430/20** | 3 | 630 |
| **3NE3337-8** | 710 | 900 | aR | 2 | 2 x (40 x 5) | **3NH3430/20** | 3 | 680 |
| **3NE3338-8** | 800 | 800 | aR | 2 | 2 x 240 | **3NH3430/20** | 3 | 700 |
| **3NE3340-8** | 900 | 690 | aR | 2 | 2 x (40 x 8) | **3NH3430/20** | 3 | 750 |
| **3NE4101** | 32 | 1000 | gR | 0 | 6 | **3NH3120/4230** | 0/1 | 32 |
| **3NE4102** | 40 | 1000 | gR | 0 | 10 | **3NH3120/4230** | 0/1 | 40 |
| **3NE4117** | 50 | 1000 | gR | 0 | 10 | **3NH3120/4230** | 0/1 | 50 |
| **3NE4118** | 63 | 1000 | aR | 0 | 16 | **3NH3120/4230** | 0/1 | 63 |
| **3NE4120** | 80 | 1000 | aR | 0 | 25 | **3NH3120/4230** | 0/1 | 80 |
| **3NE4121** | 100 | 1000 | aR | 0 | 35 | **3NH3120/4230** | 0/1 | 100 |
| **3NE4122** | 125 | 1000 | aR | 0 | 50 | **3NH3120/4230** | 0/1 | 125 |
| **3NE4124** | 160 | 1000 | aR | 0 | 70 | **3NH3120/4230** | 0/1 | 160 |
| **3NE4327-0B** | 250 | 800 | aR | 2 | 150 | **3NH3330/20** | 2 | 240 |
| **3NE4330-0B** | 315 | 800 | aR | 2 | 240 | **3NH3330/20** | 2 | 300 |
| **3NE4333-0B** | 450 | 800 | aR | 2 | 2 x (30 x 5) | **3NH3430/20** | 3 | 425 |
| **3NE4334-0B** | 500 | 800 | aR | 2 | 2 x (30 x 5) | **3NH3430/20** | 3 | 475 |
| **3NE4337** | 710 | 800 | aR | 2 | 2 x (50 x 5) | **3NH3430/20** | 3 | 630 |
| **3NE8015-1** | 25 | 690 | gR | 00 | 4 | **3NH3030/4030** | 00 | 25 |
| **3NE8003-1** | 35 | 690 | gR | 00 | 6 | **3NH3030/4030** | 00 | 35 |
| **3NE8017-1** | 50 | 690 | gR | 00 | 10 | **3NH3030/4030** | 00 | 50 |
| **3NE8018-1** | 63 | 690 | gR | 00 | 16 | **3NH3030/4030** | 00 | 63 |
| **3NE8020-1** | 80 | 690 | aR | 00 | 25 | **3NH3030/4030** | 00 | 80 |
| **3NE8021-1** | 100 | 690 | aR | 00 | 35 | **3NH3030/4030** | 00 | 100 |
| **3NE8022-1** | 125 | 690 | aR | 00 | 50 | **3NH3030/4030** | 00 | 125 |
| **3NE8024-1** | 160 | 690 | aR | 00 | 70 | **3NH3030/4030** | 00 | 160 |

[1] Il valore della corrente di carico permessa nei fusibili 3NE8...-0MK è disponibile a richiesta.
[2] In caso di carico ciclico, le correnti devono essere ulteriormente ridotte (i valori esatti sono disponibili a richiesta).

# Esecuzioni NH

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e sezionatori a fusibili 3NP1

| Dati fusibili SITOR | | | | | | Sezionatori a fusibili: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3NP1 per montaggio a parete | | | 3NP1 per sistemi a sbarre | | |
| Tipo [1) 2)] | Corrente nominale $I_n$ A | Tensione nominale[3)] $U_n$ V c.a. | Classe d'impiego | Grandezza | Sezione conduttore richiesta Cu mm² | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4)] A | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4) 5)] A |
| **3NC23..** | 150 | 500 | gR | 3 | 70 | **3NP1163** | 3 | 140 | **3NP1163** | 3 | 150 |
| **3NC2425..** | 200 | 500 | gR | 3 | 95 | **3NP1163** | 3 | 175 | **3NP1163** | 3 | 190 |
| **3NC2427..** | 250 | 500 | gR | 3 | 120 | **3NP1163** | 3 | 220 | **3NP1163** | 3 | 237 |
| **3NC2428..** | 300 | 500 | gR | 3 | 185 | **3NP1163** | 3 | 250 | **3NP1163** | 3 | 285 |
| **3NC2431..** | 350 | 500 | gR | 3 | 240 | **3NP1163** | 3 | 320 | **3NP1163** | 3 | 332 |
| **3NC2432..** | 400 | 500 | aR | 3 | 240 | **3NP1163** | 3 | 370 | **3NP1163** | 3 | 380 |
| **3NC3336-1** | 630 | 1000 | aR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3NP1163** | 3 | 500 | **3NP1163** | 3 | 500 |
| **3NC3430-1** | 315 | 1250 | aR | 3 | 2 x 95 | **3NP1163** | 3 | 280 | **3NP1163** | 3 | 285 |
| **3NC3432-1** | 400 | 1250 | aR | 3 | 2 x 120 | **3NP1163** | 3 | 340 | **3NP1163** | 3 | 340 |
| **3NC3434-1** | 500 | 1250 | aR | 3 | 2 x 150 | **3NP1163** | 3 | 400 | **3NP1163** | 3 | 425 |
| **3NC3436-1** | 630 | 1250 | aR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3NP1163** | 3 | 460 | **3NP1163** | 3 | 535 |
| **3NC8423..** | 150 | 660 | gR | 3 | 70 | **3NP1163** | 3 | 120 | **3NP1163** | 3 | 140 |
| **3NC8425..** | 200 | 660 | gR | 3 | 95 | **3NP1163** | 3 | 160 | **3NP1163** | 3 | 190 |
| **3NC8427..** | 250 | 660 | gR | 3 | 120 | **3NP1163** | 3 | 200 | **3NP1163** | 3 | 240 |
| **3NC8431..** | 350 | 660 | gR | 3 | 240 | **3NP1163** | 3 | 270 | **3NP1163** | 3 | 300 |
| **3NC8434..** | 500 | 660 | gR | 3 | 2 x 150 | **3NP1163** | 3 | 385 | **3NP1163** | 3 | 385 |
| **3NE1020-2** | 80 | 690 | gR | 00 | 25 | **3NP1133** | 00 | 80 | **3NP1133** | 00 | 80 |
| **3NE1021-0** | 100 | 690 | gS | 00 | 35 | **3NP1133** | 00 | 100 | **3NP1133** | 00 | 100 |
| **3NE1021-2** | 100 | 690 | gR | 00 | 35 | **3NP1133** | 00 | 95 | **3NP1133** | 00 | 95 |
| **3NE1022-0** | 125 | 690 | gS | 00 | 50 | **3NP1133** | 00 | 120 | **3NP1133** | 00 | 120 |
| **3NE1022-2** | 125 | 690 | gR | 00 | 50 | **3NP1133** | 00 | 115 | **3NP1133** | 00 | 115 |
| **3NE1224-0** | 160 | 690 | gS | 1 | 70 | **3NP1143** | 1 | 160 | **3NP1143** | 1 | 160 |
| | | | | | | **3NP1153** | 2 | 160 | **3NP1153** | 2 | 160 |
| **3NE1224-2/-3** | 160 | 690 | gR | 1 | 70 | **3NP1143** | 1 | 150 | **3NP1143** | 1 | 152 |
| | | | | | | **3NP1153** | 2 | 200 | **3NP1153** | 2 | 200 |
| **3NE1224-2/-3** | 160 | 690 | gR | 1 | 70 | **3NP1143** | 1 | 150 | **3NP1143** | 1 | 152 |
| | | | | | | **3NP1153** | 2 | 160 | **3NP1153** | 2 | 160 |
| **3NE1225-2/-3** | 200 | 690 | gR | 1 | 95 | **3NP1143** | 1 | 180 | **3NP1143** | 1 | 180 |
| | | | | | | **3NP1153** | 2 | 190 | **3NP1153** | 2 | 190 |
| **3NE1227-0** | 250 | 690 | gS | 1 | 120 | **3NP1143** | 1 | 235 | **3NP1143** | 1 | 238 |
| | | | | | | **3NP1153** | 2 | 250 | **3NP1153** | 2 | 250 |
| **3NE1227-2/-3** | 250 | 690 | gR | 1 | 120 | **3NP1143** | 1 | 220 | **3NP1143** | 1 | 213 |
| | | | | | | **3NP1153** | 2 | 235 | **3NP1153** | 2 | 235 |
| **3NE1230-0** | 315 | 690 | gS | 1 | 2 x 70 | **3NP1153** | 2 | 290 | **3NP1153** | 2 | 315 |
| **3NE1230-2/-3** | 315 | 690 | gR | 1 | 2 x 70 | **3NP1153** | 2 | 278 | **3NP1153** | 2 | 315 |
| | | | | | | **3NP1163** | 3 | 380 | **3NP1163** | 3 | 400 |
| **3NE1331-0** | 350 | 690 | gS | 2 | 2 x 95 | **3NP1153** | 2 | 315 | **3NP1153** | 2 | 350 |
| | | | | | | **3NP1163** | 3 | 340 | **3NP1163** | 3 | 350 |
| **3NE1331-2/-3** | 350 | 690 | gR | 2 | 2 x 95 | **3NP1153** | 2 | 300 | **3NP1153** | 2 | 330 |
| | | | | | | **3NP1163** | 3 | 330 | **3NP1163** | 3 | 350 |
| **3NE1332-0** | 400 | 690 | gS | 2 | 2 x 95 | **3NP1153** | 2 | 340 | **3NP1153** | 2 | 380 |
| **3NE1332-2/-3** | 400 | 690 | gR | 2 | 2 x 95 | **3NP1153** | 2 | 328 | **3NP1153** | 2 | 360 |
| | | | | | | **3NP1163** | 3 | 370 | **3NP1163** | 3 | 400 |
| **3NE1333-0** | 450 | 690 | gS | 2 | 2 x 120 | **3NP1163** | 3 | 450 | **3NP1163** | 3 | 430 |
| **3NE1333-2/-3** | 450 | 690 | gR | 2 | 2 x 120 | **3NP1163** | 3 | 430 | **3NP1163** | 3 | 420 |

[1)] A causa di uno stress meccanico dovuto alla relativa lunghezza dei coltelli dei fusibili 3NE41, si consiglia di effettuare le manovre occasionalmente e senza carico.
[2)] Il valore della corrente di carico permessa nei fusibili 3NE8...-0MK è disponibile a richiesta.
[3)] I sezionatori a fusibili 3NP1 possono essere utilizzati fino a 1000 V c.a./c.c. con le seguenti restrizioni:
- grado di polluzione 2 (invece di 3);
- categoria d'utilizzo AC20 o DC20 (per esempio comando a vuoto).

[4)] In caso di carico ciclico, le correnti devono essere ulteriormente ridotte (i valori esatti sono disponibili a richiesta).
[5)] Valori applicabili se usate sbarre 30 x 10 mm; per la grandezza 00: 12 x 5 mm e connessione alle sbarre in alto (valori esatti a richiesta).

# Esecuzioni NH

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e sezionatori a fusibili 3NP1

| Dati fusibili SITOR | | | | | | Sezionatori a fusibili: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3NP1 per montaggio a parete | | | 3NP1 per sistemi a sbarre | | |
| Tipo[1) 2)] | Corrente nominale $I_n$ A | Tensione nominale[3)] $U_n$ V c.a. | Classe di impiego | Grandezza | Sezione conduttore richiesta Cu mm² | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4)] A | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4) 5)] A |
| **3NE1334-0** | 500 | 690 | gS | 2 | 2 x 120 | **3NP1163** | 3 | 500 | **3NP1163** | 3 | 450 |
| **3NE1334-2/-3** | 500 | 690 | gR | 2 | 2 x 120 | **3NP1163** | 3 | 475 | **3NP1163** | 3 | 450 |
| **3NE1435-0** | 560 | 690 | gS | 3 | 2 x 150 | **3NP1163** | 3 | 560 | **3NP1163** | 3 | 520 |
| **3NE1435-2/-3** | 560 | 690 | gR | 3 | 2 x 150 | **3NP1163** | 3 | 555 | **3NP1163** | 3 | 510 |
| **3NE1436-0** | 630 | 690 | gS | 3 | 2 x 185 | **3NP1163** | 3 | 630 | **3NP1163** | 3 | 585 |
| **3NE1436-2/-3** | 630 | 690 | gR | 3 | 2 x 185 | **3NP1163** | 3 | 620 | **3NP1163** | 3 | 570 |
| **3NE1437-0** | 710 | 690 | gS | 3 | 2 x (40 x 5) | -- | -- | -- | **3NP1163** | 3 | 605 |
| **3NE1437-1** | 710 | 600 | gR | 3 | 2 x (40 x 5) | -- | -- | -- | **3NP1163** | 3 | 590 |
| **3NE1437-2/-3** | 710 | 690 | gR | 3 | 2 x (40 x 5) | -- | -- | -- | **3NP1163** | 3 | 580 |
| **3NE1438-0** | 800 | 690 | gS | 3 | 2 x (50 x 5) | -- | -- | -- | **3NP1163** | 3 | 630 |
| **3NE1438-1** | 800 | 600 | gR | 3 | 2 x (50 x 5) | -- | -- | -- | **3NP1163** | 3 | 610 |
| **3NE1438-2/-3** | 800 | 690 | gR | 3 | 2 x (50 x 5) | -- | -- | -- | **3NP1163** | 3 | 600 |
| **3NE1447-2/-3** | 670 | 690 | gR | 3 | 2 x (40 x 5) | -- | -- | -- | **3NP1163** | 3 | 575 |
| **3NE1448-2/-3** | 850 | 690 | gR | 3 | 2 x (40 x 8) | -- | -- | -- | **3NP1163** | 3 | 630 |
| **3NE1802-0** | 40 | 690 | gS | 000 | 10 | **3NP1123** | 000 | 40 | **3NP1123** | 000 | 40 |
| | | | | | | **3NP1133** | 00 | 40 | **3NP1133** | 00 | 40 |
| **3NE1803-0** | 35 | 690 | gS | 000 | 6 | **3NP1123** | 000 | 35 | **3NP1123** | 000 | 35 |
| | | | | | | **3NP1133** | 00 | 35 | **3NP1133** | 00 | 35 |
| **3NE1813-0** | 16 | 690 | gS | 000 | 1,5 | **3NP1123** | 000 | 16 | **3NP1123** | 000 | 16 |
| | | | | | | **3NP1133** | 00 | 16 | **3NP1133** | 00 | 16 |
| **3NE1814-0** | 20 | 690 | gS | 000 | 2,5 | **3NP1123** | 000 | 20 | **3NP1123** | 000 | 20 |
| | | | | | | **3NP1133** | 00 | 20 | **3NP1133** | 00 | 20 |
| **3NE1815-0** | 25 | 690 | gS | 000 | 4 | **3NP1123** | 000 | 25 | **3NP1123** | 000 | 25 |
| | | | | | | **3NP1133** | 00 | 25 | **3NP1133** | 00 | 25 |
| **3NE1817-0** | 50 | 690 | gS | 000 | 10 | **3NP1123** | 000 | 50 | **3NP1123** | 000 | 50 |
| | | | | | | **3NP1133** | 00 | 50 | **3NP1133** | 00 | 50 |
| **3NE1818-0** | 63 | 690 | gS | 000 | 16 | **3NP1123** | 000 | 63 | **3NP1123** | 000 | 63 |
| | | | | | | **3NP1133** | 00 | 63 | **3NP1133** | 00 | 63 |
| **3NE1820-0** | 80 | 690 | gS | 000 | 25 | **3NP1123** | 000 | 80 | **3NP1123** | 000 | 80 |
| | | | | | | **3NP1133** | 00 | 80 | **3NP1133** | 00 | 80 |
| **3NE3221** | 100 | 1000 | aR | 1 | 35 | **3NP1143** | 1 | 88 | **3NP1143** | 1 | 95 |
| | | | | | | **3NP1153** | 2 | 95 | **3NP1153** | 2 | 100 |
| **3NE3222** | 125 | 1000 | aR | 1 | 50 | **3NP1143** | 1 | 102 | **3NP1143** | 1 | 113 |
| | | | | | | **3NP1153** | 2 | 110 | **3NP1153** | 2 | 125 |
| **3NE3224** | 160 | 1000 | aR | 1 | 70 | **3NP1143** | 1 | 130 | **3NP1143** | 1 | 140 |
| | | | | | | **3NP1153** | 2 | 140 | **3NP1153** | 2 | 150 |
| **3NE3225** | 200 | 1000 | aR | 1 | 95 | **3NP1143** | 1 | 163 | **3NP1143** | 1 | 170 |
| | | | | | | **3NP1153** | 2 | 175 | **3NP1153** | 2 | 180 |
| **3NE3227** | 250 | 1000 | aR | 1 | 120 | **3NP1143** | 1 | 195 | **3NP1143** | 1 | 200 |
| | | | | | | **3NP1153** | 2 | 210 | **3NP1153** | 2 | 215 |
| **3NE3230-0B** | 315 | 1000 | aR | 1 | 185 | **3NP1153** | 2 | 270 | **3NP1153** | 2 | 265 |
| **3NE3231** | 350 | 1000 | aR | 1 | 240 | **3NP1153** | 2 | 290 | **3NP1153** | 2 | 280 |
| **3NE3232-0B** | 400 | 1000 | aR | 1 | 240 | **3NP1153** | 2 | 320 | **3NP1153** | 2 | 310 |
| **3NE3233** | 450 | 1000 | aR | 1 | 2 x 150 | **3NP1153** | 2 | 360 | **3NP1153** | 2 | 330 |
| **3NE3332-0B** | 400 | 1000 | aR | 2 | 240 | **3NP1153** | 2 | 330 | **3NP1163** | 3 | 360 |
| | | | | | | **3NP1163** | 3 | 360 | -- | -- | -- |
| **3NE3333** | 450 | 1000 | aR | 2 | 2 x 150 | **3NP1163** | 3 | 375 | **3NP1163** | 3 | 390 |
| **3NE3334-0B** | 500 | 1000 | aR | 2 | 2 x 150 | **3NP1163** | 3 | 420 | **3NP1163** | 3 | 415 |
| **3NE3335** | 560 | 1000 | aR | 2 | 2 x 185 | **3NP1163** | 3 | 475 | **3NP1163** | 3 | 460 |
| **3NE3336** | 630 | 1000 | aR | 2 | 2 x 185 | **3NP1163** | 3 | 540 | **3NP1163** | 3 | 500 |
| **3NE3337-8** | 710 | 900 | aR | 2 | 2 x (40 x 5) | **3NP1163** | 3 | 580 | **3NP1163** | 3 | 500 |
| **3NE3338-8** | 800 | 800 | aR | 2 | 2 x 240 | **3NP1163** | 3 | 605 | **3NP1163** | 3 | 500 |
| **3NE3340-8** | 900 | 690 | aR | 2 | 2 x (40 x 8) | **3NP1163** | 3 | 630 | **3NP1163** | 3 | 500 |
| **3NE4101** | 32 | 1000 | gR | 0 | 6 | **3NP1143** | 1 | 30 | **3NP1143** | 1 | 32 |
| **3NE4102** | 40 | 1000 | gR | 0 | 10 | **3NP1143** | 1 | 35 | **3NP1143** | 1 | 40 |
| **3NE4117** | 50 | 1000 | gR | 0 | 10 | **3NP1143** | 1 | 42 | **3NP1143** | 1 | 50 |
| **3NE4118** | 63 | 1000 | aR | 0 | 16 | **3NP1143** | 1 | 55 | **3NP1143** | 1 | 60 |
| **3NE4120** | 80 | 1000 | aR | 0 | 25 | **3NP1143** | 1 | 71 | **3NP1143** | 1 | 76 |
| **3NE4121** | 100 | 1000 | aR | 0 | 35 | **3NP1143** | 1 | 84 | **3NP1143** | 1 | 93 |
| **3NE4122** | 125 | 1000 | aR | 0 | 50 | **3NP1143** | 1 | 107 | **3NP1143** | 1 | 115 |
| **3NE4124** | 160 | 1000 | aR | 0 | 70 | **3NP1143** | 1 | 134 | **3NP1143** | 1 | 144 |
| **3NE4327-0B** | 250 | 800 | aR | 2 | 150 | **3NP1153** | 2 | 195 | **3NP1163** | 3 | 220 |
| | | | | | | **3NP1163** | 3 | 215 | **3NP1163** | 3 | 220 |

[1)] A causa di uno stress meccanico dovuto alla relativa lunghezza dei coltelli dei fusibili 3NE41, si consiglia di effettuare le manovre occasionalmente e senza carico.
[2)] Il valore della corrente di carico permessa nei fusibili 3NE8...-0MK è disponibile a richiesta.
[3)] I sezionatori a fusibili 3NP1 possono essere utilizzati fino a 1000 V c.a./c.c. con le seguenti restrizioni:
- grado di polluzione 2 (invece di 3); - categoria d'utilizzo AC20 o DC20 (per esempio comando a vuoto).
[4)] In caso di carico ciclico, le correnti devono essere ulteriormente ridotte (i valori esatti sono disponibili a richiesta).
[5)] Valori applicabili se usate sbarre 30 x 10 mm; per la grandezza 00: 12 x 5 mm e connessione alle sbarre in alto (valori esatti a richiesta).

# Esecuzioni NH

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e sezionatori a fusibili 3NP1

| Dati fusibili SITOR | | | | | | Sezionatori a fusibili: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3NP1 per montaggio a parete | | | 3NP1 per sistemi a sbarre | | |
| Tipo[1] | Corrente nominale $I_n$ A | Tensione nominale[3] $U_n$ V c.a. | Classe di impiego | Grandezza | Sezione conduttore richiesta Cu mm² | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4] A | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4] [5] A |
| **3NE4330-0B** | 315 | 800 | aR | 2 | 240 | **3NP1153** | 2 | 240 | **3NP1163** | 3 | 255 |
| | | | | | | **3NP1163** | 3 | 270 | -- | -- | -- |
| **3NE4333-0B** | 450 | 800 | aR | 2 | 2 x (30 x 5) | **3NP1163** | 3 | 370 | **3NP1163** | 3 | 355 |
| **3NE4334-0B** | 500 | 800 | aR | 2 | 2 x (30 x 5) | **3NP1163** | 3 | 410 | **3NP1163** | 3 | 390 |
| **3NE4337** | 710 | 800 | aR | 2 | 2 x (50 x 5) | **3NP1163** | 3 | 540 | **3NP1163** | 3 | 500 |
| **3NE8015-1** | 25 | 690 | gR | 00 | 4 | **3NP1133** | 00 | 25 | **3NP1133** | 00 | 25 |
| **3NE8003-1** | 35 | 690 | gR | 00 | 6 | **3NP1133** | 00 | 32 | **3NP1133** | 00 | 35 |
| **3NE8017-1** | 50 | 690 | gR | 00 | 10 | **3NP1133** | 00 | 43 | **3NP1133** | 00 | 50 |
| **3NE8018-1** | 63 | 690 | gR | 00 | 16 | **3NP1133** | 00 | 52 | **3NP1133** | 00 | 60 |
| **3NE8020-1** | 80 | 690 | aR | 00 | 25 | **3NP1133** | 00 | 65 | **3NP1133** | 00 | 72 |
| **3NE8021-1** | 100 | 690 | aR | 00 | 35 | **3NP1133** | 00 | 85 | **3NP1133** | 00 | 85 |
| **3NE8022-1** | 125 | 690 | aR | 00 | 50 | **3NP1133** | 00 | 100 | **3NP1133** | 00 | 100 |
| **3NE8024-1** | 160 | 690 | aR | 00 | 70 | **3NP1133** | 00 | 120 | **3NP1133** | 00 | 115 |

[1] A causa di uno stress meccanico dovuto alla relativa lunghezza dei coltelli dei fusibili 3NE41, si consiglia di effettuare le manovre occasionalmente e senza carico.
[2] Il valore della corrente di carico permessa nei fusibili 3NE8...-0MK è disponibile a richiesta.
[3] I sezionatori a fusibili 3NP1 possono essere utilizzati fino a 1000 V c.a./c.c. con le seguenti restrizioni:
- grado di polluzione 2 (invece di 3);
- categoria d'utilizzo AC20 o DC20 (per esempio comando a vuoto).

[4] In caso di carico ciclico, le correnti devono essere ulteriormente ridotte (i valori esatti sono disponibili a richiesta).
[5] Valori applicabili se usate sbarre 30 x 10 mm; per la grandezza 00: 12 x 5 mm e connessione alle sbarre in alto (valori esatti a richiesta).

# Esecuzioni NH

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e sezionatori a fusibili 3NP5

| Dati fusibili SITOR | | | | | | Sezionatori a fusibili SNP5 per montaggio a parete | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tipo 3NP5 | | | Alternativa tipo 3NP5 | | |
| Tipo[1) 2)] | Corrente nominale $I_n$ A | Tensione nominale[3)] $U_n$ V c.a. | Classe di impiego | Grandezza | Sezione conduttore richiesta Cu mm² | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4)] A | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4)] A |
| **3NC2423..** | 150 | 500 | gR | 3 | 70 | **3NP54** | 3 | 145 | -- | -- | -- |
| **3NC2425..** | 200 | 500 | gR | 3 | 95 | **3NP54** | 3 | 180 | -- | -- | -- |
| **3NC2427..** | 250 | 500 | gR | 3 | 120 | **3NP54** | 3 | 225 | -- | -- | -- |
| **3NC2428..** | 300 | 500 | gR | 3 | 185 | **3NP54** | 3 | 255 | -- | -- | -- |
| **3NC2431..** | 350 | 500 | gR | 3 | 240 | **3NP54** | 3 | 330 | -- | -- | -- |
| **3NC2432..** | 400 | 500 | aR | 3 | 240 | **3NP54** | 3 | 400 | -- | -- | -- |
| **3NC3336-1** | 630 | 1000 | aR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3NP54** | 3 | 530 | -- | -- | -- |
| **3NC3337-1** | 710 | 1000 | aR | 3 | 2 x (50 x 5) | **3NP54** | 3 | 570 | -- | -- | -- |
| **3NC3338-1** | 800 | 1000 | aR | 3 | 2 x (40 x 8) | **3NP54** | 3 | 630 | -- | -- | -- |
| **3NC3340-1** | 900 | 1000 | aR | 3 | 2 x (40 x 8) | **3NP54** | 3 | 700 | -- | -- | -- |
| **3NC3341-1** | 1000 | 1000 | aR | 3 | 2 x (50 x 8) | **3NP54** | 3 | 770 | -- | -- | -- |
| **3NC3342-1** | 1100 | 800 | aR | 3 | 2 x (50 x 8) | **3NP54** | 3 | 800 | -- | -- | -- |
| **3NC3343-1** | 1250 | 800 | aR | 3 | 2 x (50 x 8) | **3NP54** | 3 | 850 | -- | -- | -- |
| **3NC3430-1** | 315 | 1250 | aR | 3 | 2 x 95 | **3NP54** | 3 | 295 | -- | -- | -- |
| **3NC3432-1** | 400 | 1250 | aR | 3 | 2 x 120 | **3NP54** | 3 | 355 | -- | -- | -- |
| **3NC3434-1** | 500 | 1250 | aR | 3 | 2 x 150 | **3NP54** | 3 | 440 | -- | -- | -- |
| **3NC3436-1** | 630 | 1250 | aR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3NP54** | 3 | 520 | -- | -- | -- |
| **3NC3438-1** | 800 | 1100 | aR | 3 | 2 x (40 x 8) | **3NP54** | 3 | 625 | -- | -- | -- |
| **3NC8423..** | 150 | 660 | gR | 3 | 70 | **3NP54** | 3 | 135 | -- | -- | -- |
| **3NC8425..** | 200 | 660 | gR | 3 | 95 | **3NP54** | 3 | 180 | -- | -- | -- |
| **3NC8427..** | 250 | 660 | gR | 3 | 120 | **3NP54** | 3 | 225 | -- | -- | -- |
| **3NC8431..** | 350 | 660 | gR | 3 | 240 | **3NP54** | 3 | 300 | -- | -- | -- |
| **3NC8434..** | 500 | 660 | gR | 3 | 2 x 150 | **3NP54** | 3 | 425 | -- | -- | -- |
| **3NC8444-3C** | 1000 | 600 | aR | 3 | 2 x (60 x 6) | **3NP54** | 3 | 800 | -- | -- | -- |
| **3NE1020-2** | 80 | 690 | gR | 00 | 25 | **3NP50** | 00 | 80 | -- | -- | -- |
| **3NE1021-0** | 100 | 690 | gS | 00 | 35 | **3NP50** | 00 | 100 | -- | -- | -- |
| **3NE1021-2** | 100 | 690 | gR | 00 | 35 | **3NP50** | 00 | 100 | -- | -- | -- |
| **3NE1022-0** | 125 | 690 | gS | 00 | 50 | **3NP50** | 00 | 125 | -- | -- | -- |
| **3NE1022-2** | 125 | 690 | gR | 00 | 50 | **3NP50** | 00 | 125 | -- | -- | -- |
| **3NE1224-0** | 160 | 690 | gS | 1 | 70 | **3NP52** | 1 | 160 | **3NP53** | 2 | 160 |
| **3NE1224-2/-3** | 160 | 690 | gR | 1 | 70 | **3NP52** | 1 | 160 | **3NP53** | 2 | 160 |
| **3NE1225-0** | 200 | 690 | gS | 1 | 95 | **3NP52** | 1 | 200 | **3NP53** | 2 | 200 |
| **3NE1225-2** | 200 | 690 | gR | 1 | 95 | **3NP52** | 1 | 200 | **3NP53** | 2 | 200 |
| **3NE1225-3** | 200 | 690 | gR | 1 | 95 | **3NP52** | 1 | 190 | **3NP53** | 2 | 200 |
| **3NE1227-0** | 250 | 690 | gS | 1 | 120 | **3NP52** | 1 | 250 | **3NP53** | 2 | 250 |
| **3NE1227-2** | 250 | 690 | gR | 1 | 120 | **3NP52** | 1 | 250 | **3NP53** | 2 | 250 |
| **3NE1227-3** | 250 | 690 | gR | 1 | 120 | **3NP52** | 1 | 235 | **3NP53** | 2 | 250 |
| **3NE1230-0** | 315 | 690 | gS | 1 | 2 x 70 | **3NP53** | 2 | 315 | -- | -- | -- |
| **3NE1230-2/-3** | 315 | 690 | gR | 1 | 2 x 70 | **3NP53** | 2 | 315 | -- | -- | -- |
| **3NE1331-0** | 350 | 690 | gS | 2 | 2 x 95 | **3NP53** | 2 | 350 | **3NP54** | 3 | 350 |
| **3NE1331-2/-3** | 350 | 690 | gR | 2 | 2 x 95 | **3NP53** | 2 | 350 | **3NP54** | 3 | 350 |

[1)] A causa di uno stress meccanico dovuto alla relativa lunghezza dei coltelli dei fusibili 3NE41, si consiglia di effettuare le manovre occasionalmente e senza carico.
[2)] Il valore della corrente di carico permessa nei fusibili 3NE8...-0MK è disponibile a richiesta.
[3)] I sezionatori a fusibili 3NP1 possono essere utilizzati fino a 1000 V c.a./c.c. con le seguenti restrizioni:
- grado di polluzione 2 (invece di 3);
- categoria d'utilizzo AC20 o DC20 (per esempio comando a vuoto).

[4)] In caso di carico ciclico, le correnti devono essere ulteriormente ridotte (i valori esatti sono disponibili a richiesta).
[5)] Il fusibile può operare alla più alta corrente non interrotta del valore di 630 A del 3NP54. In ogni caso non deve essere manovrato sotto carico (categoria d'utilizzo AC-20).

# Esecuzioni NH

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e sezionatori a fusibili 3NP5

| Dati fusibili SITOR | | | | | | Sezionatori a fusibili SNP5 per montaggio a parete | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tipo 3NP5 | | | Alternativa tipo 3NP5 | | |
| Tipo[1) 2)] | Corrente nominale $I_n$ | Tensione nominale[3)] $U_n$ | Classe d impiego | Grandezza | Sezione conduttore richiesta Cu | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4)] | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4)] |
| | A | V c.a. | | | mm² | | | A | | | A |
| **3NE1332-0** | 400 | 690 | gS | 2 | 2 x 95 | **3NP53** | 2 | 400 | **3NP54** | 3 | 400 |
| **3NE1332-2/-3** | 400 | 690 | gR | 2 | 2 x 95 | **3NP53** | 2 | 400 | **3NP54** | 3 | 400 |
| **3NE1333-0** | 450 | 690 | gS | 2 | 2 x 120 | **3NP54** | 3 | 450 | -- | -- | -- |
| **3NE1333-2/-3** | 450 | 690 | gR | 2 | 2 x 120 | **3NP54** | 3 | 450 | -- | -- | -- |
| **3NE1334-0** | 500 | 690 | gS | 2 | 2 x 120 | **3NP54** | 3 | 500 | -- | -- | -- |
| **3NE1334-2/-3** | 500 | 690 | gR | 2 | 2 x 120 | **3NP54** | 3 | 500 | -- | -- | -- |
| **3NE1435-0** | 560 | 690 | gS | 3 | 2 x 150 | **3NP54** | 3 | 560 | -- | -- | -- |
| **3NE1435-2/-3** | 560 | 690 | gR | 3 | 2 x 150 | **3NP54** | 3 | 560 | -- | -- | -- |
| **3NE1436-0** | 630 | 690 | gS | 3 | 2 x 185 | **3NP54** | 3 | 630 | -- | -- | -- |
| **3NE1436-2/-3** | 630 | 690 | gR | 3 | 2 x 185 | **3NP54** | 3 | 625 | -- | -- | -- |
| **3NE1437-0** | 710 | 690 | gS | 3 | 2 x (40 x 5) | **3NP54** | 3 | 710[5)] | -- | -- | -- |
| **3NE1437-1** | 710 | 600 | gR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3NP54** | 3 | 690[5)] | -- | -- | -- |
| **3NE1437-2/-3** | 710 | 690 | gR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3NP54** | 3 | 685[5)] | -- | -- | -- |
| **3NE1438-0** | 800 | 690 | gS | 3 | 2 x (50 x 5) | **3NP54** | 3 | 800[5)] | -- | -- | -- |
| **3NE1438-1** | 800 | 600 | gR | 3 | 2 x (50 x 5) | **3NP54** | 3 | 750[5)] | -- | -- | -- |
| **3NE1438-2/-3** | 800 | 690 | gR | 3 | 2 x (50 x 5) | **3NP54** | 3 | 770[5)] | -- | -- | -- |
| **3NE1447-2/-3** | 670 | 690 | gR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3NP54** | 3 | 655[5)] | -- | -- | -- |
| **3NE1448-2/-3** | 850 | 690 | gR | 3 | 2 x (40 x 8) | **3NP54** | 3 | 820[5)] | -- | -- | -- |
| **3NE1802-0** | 40 | 690 | gS | 000 | 10 | **3NP50** | 00 | 40 | -- | -- | -- |
| **3NE1803-0** | 35 | 690 | gS | 000 | 6 | **3NP50** | 00 | 35 | -- | -- | -- |
| **3NE1813-0** | 16 | 690 | gS | 000 | 1,5 | **3NP50** | 00 | 16 | -- | -- | -- |
| **3NE1814-0** | 20 | 690 | gS | 000 | 2,5 | **3NP50** | 00 | 20 | -- | -- | -- |
| **3NE1815-0** | 25 | 690 | gS | 000 | 4 | **3NP50** | 00 | 25 | -- | -- | -- |
| **3NE1817-0** | 50 | 690 | gS | 000 | 10 | **3NP50** | 00 | 50 | -- | -- | -- |
| **3NE1818-0** | 63 | 690 | gS | 000 | 16 | **3NP50** | 00 | 63 | -- | -- | -- |
| **3NE1820-0** | 80 | 690 | gS | 000 | 25 | **3NP50** | 00 | 80 | -- | -- | -- |
| **3NE3221** | 100 | 1000 | aR | 1 | 35 | **3NP52** | 1 | 95 | **3NP53** | 2 | 100 |
| **3NE3222** | 125 | 1000 | aR | 1 | 50 | **3NP52** | 1 | 110 | **3NP53** | 2 | 120 |
| **3NE3224** | 160 | 1000 | aR | 1 | 70 | **3NP52** | 1 | 140 | **3NP53** | 2 | 150 |
| **3NE3225** | 200 | 1000 | aR | 1 | 95 | **3NP52** | 1 | 175 | **3NP53** | 2 | 190 |
| **3NE3227** | 250 | 1000 | aR | 1 | 120 | **3NP52** | 1 | 210 | **3NP53** | 2 | 230 |
| **3NE3230-0B** | 315 | 1000 | aR | 1 | 185 | **3NP53** | 2 | 285 | -- | -- | -- |
| **3NE3231** | 350 | 1000 | aR | 1 | 240 | **3NP53** | 2 | 310 | -- | -- | -- |
| **3NE3232-0B** | 400 | 1000 | aR | 1 | 240 | **3NP53** | 2 | 330 | -- | -- | -- |
| **3NE3233** | 450 | 1000 | aR | 1 | 2 x 150 | **3NP53** | 2 | 360 | -- | -- | -- |
| **3NE3332-0B** | 400 | 1000 | aR | 2 | 240 | **3NP54** | 3 | 360 | -- | -- | -- |
| **3NE3333** | 450 | 1000 | aR | 2 | 2 x 150 | **3NP54** | 3 | 400 | -- | -- | -- |
| **3NE3334-0B** | 500 | 1000 | aR | 2 | 2 x 150 | **3NP54** | 3 | 450 | -- | -- | -- |
| **3NE3335** | 560 | 1000 | aR | 2 | 2 x 185 | **3NP54** | 3 | 510 | -- | -- | -- |
| **3NE3336** | 630 | 1000 | aR | 2 | 2 x 185 | **3NP54** | 3 | 580 | -- | -- | -- |
| **3NE3337-8** | 710 | 900 | aR | 2 | 2 x (40 x 5) | **3NP54** | 3 | 630 | -- | -- | -- |
| **3NE3338-8** | 800 | 800 | aR | 2 | 2 x 240 | **3NP54** | 3 | 630 | -- | -- | -- |
| **3NE3340-8** | 900 | 690 | aR | 2 | 2 x (40 x 8) | **3NP54** | 3 | 630 | -- | -- | -- |
| **3NE4101** | 32 | 1000 | gR | 0 | 6 | **3NP52** | 1 | 32 | -- | -- | -- |
| **3NE4102** | 40 | 1000 | gR | 0 | 10 | **3NP52** | 1 | 40 | -- | -- | -- |
| **3NE4117** | 50 | 1000 | gR | 0 | 10 | **3NP52** | 1 | 50 | -- | -- | -- |
| **3NE4118** | 63 | 1000 | aR | 0 | 16 | **3NP52** | 1 | 63 | -- | -- | -- |
| **3NE4120** | 80 | 1000 | aR | 0 | 25 | **3NP52** | 1 | 80 | -- | -- | -- |
| **3NE4121** | 100 | 1000 | aR | 0 | 35 | **3NP52** | 1 | 95 | -- | -- | -- |
| **3NE4122** | 125 | 1000 | aR | 0 | 50 | **3NP52** | 1 | 120 | -- | -- | -- |
| **3NE4124** | 160 | 1000 | aR | 0 | 70 | **3NP52** | 1 | 150 | -- | -- | -- |
| **3NE4327-0B** | 250 | 800 | aR | 2 | 150 | **3NP53** | 2 | 210 | **3NP54** | 3 | 220 |
| **3NE4330-0B** | 315 | 800 | aR | 2 | 240 | **3NP53** | 2 | 270 | **3NP54** | 3 | 285 |
| **3NE4333-0B** | 450 | 800 | aR | 2 | 2 x (30 x 5) | **3NP53** | 2 | 400 | **3NP54** | 3 | 420 |

[1)] A causa di uno stress meccanico dovuto alla relativa lunghezza dei coltelli dei fusibili 3NE41, si consiglia di effettuare le manovre occasionalmente e senza carico.
[2)] Il valore della corrente di carico permessa nei fusibili 3NE8...-0MK è disponibile a richiesta.
[3)] I sezionatori a fusibili 3NP1 possono essere utilizzati fino a 1000 V c.a./c.c. con le seguenti restrizioni:
- grado di polluzione 2 (invece di 3); - categoria d'utilizzo AC20 o DC20 (per esempio comando a vuoto).
[4)] In caso di carico ciclico, le correnti devono essere ulteriormente ridotte (i valori esatti sono disponibili a richiesta).
[5)] Il fusibile può operare alla più alta corrente non interrotta del valore di 630 A del 3NP54. In ogni caso non deve essere manovrato sotto carico (categoria d'utilizzo AC-20).

# Esecuzioni NH

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e sezionatori a fusibili 3NP5

| Dati fusibili SITOR | | | | | | Sezionatori a fusibili SNP5 per montaggio a parete | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tipo 3NP5 | | | Alternativa tipo 3NP5 | | |
| Tipo[1) 2)] | Corrente nominale $I_n$ A | Tensione nominale[3)] $U_n$ V c.a. | Classe di impiego | Grandezza | Sezione conduttore richiesta Cu mm² | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4)] A | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[5)] A |
| **3NE4334-0B** | 500 | 800 | aR | 2 | 2 x (30 x 5) | **3NP54** | 3 | 450 | -- | -- | -- |
| **3NE4337** | 710 | 800 | aR | 2 | 2 x (50 x 5) | **3NP54** | 3 | 600 | -- | -- | -- |
| **3NE8015-1** | 25 | 690 | gR | 00 | 4 | **3NP50** | 00 | 25 | -- | -- | -- |
| **3NE8003-1** | 35 | 690 | gR | 00 | 6 | **3NP50** | 00 | 33 | -- | -- | -- |
| **3NE8017-1** | 50 | 690 | gR | 00 | 10 | **3NP50** | 00 | 45 | -- | -- | -- |
| **3NE8018-1** | 63 | 690 | gR | 00 | 16 | **3NP50** | 00 | 54 | -- | -- | -- |
| **3NE8020-1** | 80 | 690 | aR | 00 | 25 | **3NP50** | 00 | 68 | -- | -- | -- |
| **3NE8021-1** | 100 | 690 | aR | 00 | 35 | **3NP50** | 00 | 89 | -- | -- | -- |
| **3NE8022-1** | 125 | 690 | aR | 00 | 50 | **3NP50** | 00 | 106 | -- | -- | -- |
| **3NE8024-1** | 160 | 690 | aR | 00 | 70 | **3NP50** | 00 | 130 | -- | -- | -- |

[1)] A causa di uno stress meccanico dovuto alla relativa lunghezza dei coltelli dei fusibili 3NE41, si consiglia di effettuare le manovre occasionalmente e senza carico.
[2)] Il valore della corrente di carico permessa nei fusibili 3NE8...-0MK è disponibile a richiesta.
[3)] I sezionatori a fusibili 3NP1 possono essere utilizzati fino a 1000 V c.a./c.c. con le seguenti restrizioni:
- grado di pollutione 2 (invece di 3);
- categoria d'utilizzo AC20 o DC20 (per esempio comando a vuoto).

[4)] In caso di carico ciclico, le correnti devono essere ulteriormente ridotte (i valori esatti sono disponibili a richiesta).
[5)] Il fusibile può operare alla più alta corrente non interrotta del valore di 630 A del 3NP54. In ogni caso non deve essere manovrato sotto carico (categoria d'utilizzo AC-20).

# Esecuzioni NH

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e sezionatori a fusibili 3KL

| Dati fusibili SITOR | | | | | | Sezionatori a fusibili 3KL per montaggio su piastra o a parete | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tipo 3KL | | | Alternativa tipo 3KL | | |
| Tipo[1) 2)] | Corrente nominale $I_n$ A | Tensione nominale[3)] $U_n$ V c.a. | Classe di impiego | Grandezza | Sezione conduttore richiesta Cu mm² | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4)] A | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[5)] A |
| **3NC423..** | 150 | 500 | gR | 3 | 70 | **3KL61** | 3 | 145 | **3KL62** | 3 | 150 |
| **3NC425..** | 200 | 500 | gR | 3 | 95 | **3KL61** | 3 | 180 | **3KL62** | 3 | 190 |
| **3NC427..** | 250 | 500 | gR | 3 | 120 | **3KL61** | 3 | 225 | **3KL62** | 3 | 240 |
| **3NC428..** | 300 | 500 | gR | 3 | 185 | **3KL61** | 3 | 255 | **3KL62** | 3 | 270 |
| **3NC431..** | 350 | 500 | gR | 3 | 240 | **3KL61** | 3 | 330 | **3KL62** | 3 | 345 |
| **3NC432..** | 400 | 500 | aR | 3 | 240 | **3KL61** | 3 | 400 | **3KL62** | 3 | 400 |
| **3NC3336-1** | 630 | 1000 | aR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3KL62** | 3 | 500 | **3KL61** | 3 | 480 |
| **3NC3337-1** | 710 | 1000 | aR | 3 | 2 x (50 x 5) | **3KL62** | 3 | 540 | -- | -- | -- |
| **3NC3338-1** | 800 | 1000 | aR | 3 | 2 x (40 x 8) | **3KL62** | 3 | 600 | -- | -- | -- |
| **3NC3340-1** | 900 | 1000 | aR | 3 | 2 x (40 x 8) | **3KL62** | 3 | 650 | -- | -- | -- |
| **3NC3341-1** | 1000 | 1000 | aR | 3 | 2 x (50 x 8) | **3KL62** | 3 | 720 | -- | -- | -- |
| **3NC3342-1** | 1100 | 800 | aR | 3 | 2 x (50 x 8) | **3KL62** | 3 | 800 | -- | -- | -- |
| **3NC3343-1** | 1250 | 800 | aR | 3 | 2 x (50 x 8) | **3KL62** | 3 | 800 | -- | -- | -- |
| **3NC3430-1** | 315 | 1250 | aR | 3 | 2 x 95 | **3KL61** | 3 | 285 | **3KL62** | 3 | 300 |
| **3NC3432-1** | 400 | 1250 | aR | 3 | 2 x 120 | **3KL61** | 3 | 365 | **3KL62** | 3 | 380 |
| **3NC3434-1** | 500 | 1250 | aR | 3 | 2 x 150 | **3KL61** | 3 | 425 | **3KL62** | 3 | 450 |
| **3NC3436-1** | 630 | 1250 | aR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3KL61** | 3 | 500 | **3KL62** | 3 | 540 |
| **3NC3438-1** | 800 | 1100 | aR | 3 | 2 x (40 x 8) | **3KL62** | 3 | 650 | -- | -- | -- |
| **3NC8423..** | 150 | 660 | gR | 3 | 70 | **3KL61** | 3 | 135 | **3KL62** | 3 | 140 |
| **3NC8425..** | 200 | 660 | gR | 3 | 95 | **3KL61** | 3 | 180 | **3KL62** | 3 | 190 |
| **3NC8427..** | 250 | 660 | gR | 3 | 120 | **3KL61** | 3 | 225 | **3KL62** | 3 | 240 |
| **3NC8431..** | 350 | 660 | gR | 3 | 240 | **3KL61** | 3 | 300 | **3KL62** | 3 | 315 |
| **3NC8434..** | 500 | 660 | gR | 3 | 2 x 150 | **3KL61** | 3 | 425 | **3KL62** | 3 | 450 |
| **3NC8444..** | 1000 | 600 | aR | 3 | 2 x (60 x 6) | **3KL62** | 3 | 800 | **3KL61** | 3 | 630 |
| **3NE1020-2** | 80 | 690 | gR | 00 | 25 | **3KL52** | 00 | 80 | **3KL53** | 00 | 80 |
| **3NE1021-0** | 100 | 690 | gS | 00 | 35 | **3KL52** | 00 | 100 | **3KL53** | 00 | 100 |
| **3NE1021-2** | 100 | 690 | gR | 00 | 35 | **3KL52** | 00 | 100 | **3KL53** | 00 | 100 |
| **3NE1022-0** | 125 | 690 | gS | 00 | 50 | **3KL52** | 00 | 125 | **3KL53** | 00 | 125 |
| **3NE1022-2** | 125 | 690 | gR | 00 | 50 | **3KL52** | 00 | 125 | **3KL53** | 00 | 125 |
| **3NE1224-0** | 160 | 690 | gS | 1 | 70 | **3KL55** | 1 | 160 | **3KL57** | 2 | 160 |
| **3NE1224-2/-3** | 160 | 690 | gR | 1 | 70 | **3KL55** | 1 | 160 | **3KL57** | 2 | 160 |
| **3NE1225-0** | 200 | 690 | gS | 1 | 95 | **3KL55** | 1 | 200 | **3KL57** | 2 | 200 |
| **3NE1225-2/-3** | 200 | 690 | gR | 1 | 95 | **3KL55** | 1 | 200 | **3KL57** | 2 | 200 |
| **3NE1227-0** | 250 | 690 | gS | 1 | 120 | **3KL55** | 1 | 250 | **3KL57** | 2 | 250 |
| **3NE1227-2/-3** | 250 | 690 | gR | 1 | 120 | **3KL55** | 1 | 245 | **3KL57** | 2 | 250 |
| **3NE1230-0** | 315 | 690 | gS | 1 | 2 x 70 | **3KL57** | 2 | 315 | -- | -- | -- |
| **3NE1230-2/-3** | 315 | 690 | gR | 1 | 2 x 70 | **3KL57** | 2 | 280 | -- | -- | -- |
| **3NE1331-0** | 350 | 690 | gS | 2 | 2 x 95 | **3KL57** | 2 | 330 | **3KL61** | 3 | 350 |
| **3NE1331-2/-3** | 350 | 690 | gR | 2 | 2 x 95 | **3KL57** | 2 | 300 | **3KL61** | 3 | 350 |
| **3NE1332-0** | 400 | 690 | gS | 2 | 2 x 95 | **3KL57** | 2 | 375 | **3KL61** | 3 | 400 |
| **3NE1332-2/-3** | 400 | 690 | gR | 2 | 2 x 95 | **3KL57** | 2 | 340 | **3KL61** | 3 | 400 |
| **3NE1333-0** | 450 | 690 | gS | 2 | 2 x 120 | **3KL61** | 3 | 450 | **3KL62** | 3 | 450 |
| **3NE1333-2/-3** | 450 | 690 | gR | 2 | 2 x 120 | **3KL61** | 3 | 450 | **3KL62** | 3 | 450 |
| **3NE1334-0** | 500 | 690 | gS | 2 | 2 x 120 | **3KL61** | 3 | 500 | **3KL62** | 3 | 500 |
| **3NE1334-2/-3** | 500 | 690 | gR | 2 | 2 x 120 | **3KL61** | 3 | 500 | **3KL62** | 3 | 500 |
| **3NE1435-0** | 560 | 690 | gS | 3 | 2 x 150 | **3KL61** | 3 | 560 | **3KL62** | 3 | 560 |
| **3NE1435-2/-3** | 560 | 690 | gR | 3 | 2 x 150 | **3KL61** | 3 | 560 | **3KL62** | 3 | 560 |

[1)] A causa di uno stress meccanico dovuto alla relativa lunghezza dei coltelli dei fusibili 3NE41, si consiglia di effettuare le manovre occasionalmente e senza carico.
[2)] Il valore della corrente di carico permessa nei fusibili 3NE8...-0MK è disponibile a richiesta.
[3)] I fusibili con una tensione nominale > 690 V possono operare al massimo a 690 V (tensione nominale del 3KL) se installati nei 3KL.
[4)] In caso di carico ciclico, le correnti devono essere ulteriormente ridotte (i valori esatti sono disponibili a richiesta).
[5)] Il fusibile può operare a una corrente più alta dei 125 A del 3KL52. In ogni caso il 3KL52 non deve essere manovrato sotto carico (categoria d'utilizzo AC-20).

# Esecuzioni NH

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e sezionatori a fusibili 3KL

| Dati fusibili SITOR | | | | | | Sezionatori a fusibili 3KL per montaggio su piastra o a parete | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tipo 3KL | | | Alternativa tipo 3KL | | |
| Tipo[1) 2)] | Corrente nominale $I_n$ A | Tensione nominale[3)] $U_n$ V c.a. | Classe di impiego | Grandezza | Sezione conduttore richiesta Cu mm² | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4)] A | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4)] A |
| **3NE1436-0** | 630 | 690 | gS | 3 | 2 x 185 | **3KL61** | 3 | 630 | **3KL62** | 3 | 630 |
| **3NE1436-2/-3** | 630 | 690 | gR | 3 | 2 x 185 | **3KL61** | 3 | 615 | **3KL62** | 3 | 630 |
| **3NE1437-0** | 710 | 690 | gS | 3 | 2 x (40 x 5) | **3KL61** | 3 | 630 | **3KL62** | 3 | 710 |
| **3NE1437-1** | 710 | 600 | gR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3KL61** | 3 | 630 | **3KL62** | 3 | 710 |
| **3NE1437-2/-3** | 710 | 690 | gR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3KL61** | 3 | 630 | **3KL62** | 3 | 700 |
| **3NE1438-0** | 800 | 690 | gS | 3 | 2 x (50 x 5) | **3KL61** | 3 | 630 | **3KL62** | 3 | 800 |
| **3NE1438-1** | 800 | 600 | gR | 3 | 2 x (50 x 5) | **3KL61** | 3 | 630 | **3KL62** | 3 | 800 |
| **3NE1438-2/-3** | 800 | 690 | gR | 3 | 2 x (50 x 5) | **3KL61** | 3 | 630 | **3KL62** | 3 | 760 |
| **3NE1447-2/-3** | 670 | 690 | gR | 3 | 2 x (40 x 5) | **3KL61** | 3 | 630 | **3KL62** | 3 | 670 |
| **3NE1448-2/-3** | 850 | 690 | gR | 3 | 2 x (40 x 8) | **3KL61** | 3 | 630 | **3KL62** | 3 | 790 |
| **3NE1802-0** | 40 | 690 | gS | 000 | 10 | **3KL50** | 00 | 40 | **3KL52** | 00 | 40 |
| **3NE1803-0** | 35 | 690 | gS | 000 | 6 | **3KL50** | 00 | 35 | **3KL52** | 00 | 35 |
| **3NE1813-0** | 16 | 690 | gS | 000 | 1,5 | **3KL50** | 00 | 16 | **3KL52** | 00 | 16 |
| **3NE1814-0** | 20 | 690 | gS | 000 | 2,5 | **3KL50** | 00 | 20 | **3KL52** | 00 | 20 |
| **3NE1815-0** | 25 | 690 | gS | 000 | 4 | **3KL50** | 00 | 25 | **3KL52** | 00 | 25 |
| **3NE1817-0** | 50 | 690 | gS | 000 | 10 | **3KL50** | 00 | 50 | **3KL52** | 00 | 50 |
| **3NE1818-0** | 63 | 690 | gS | 000 | 16 | **3KL50** | 00 | 63 | **3KL52** | 00 | 63 |
| **3NE1820-0** | 80 | 690 | gS | 000 | 25 | **3KL52** | 00 | 80 | -- | -- | -- |
| **3NE3221** | 100 | 1000 | aR | 1 | 35 | **3KL55** | 1 | 90 | **3KL57** | 2 | 95 |
| **3NE3222** | 125 | 1000 | aR | 1 | 50 | **3KL55** | 1 | 110 | **3KL57** | 2 | 115 |
| **3NE3224** | 160 | 1000 | aR | 1 | 70 | **3KL55** | 1 | 140 | **3KL57** | 2 | 150 |
| **3NE3225** | 200 | 1000 | aR | 1 | 95 | **3KL55** | 1 | 175 | **3KL57** | 2 | 180 |
| **3NE3227** | 250 | 1000 | aR | 1 | 120 | **3KL55** | 1 | 210 | **3KL57** | 2 | 220 |
| **3NE3230-0B** | 315 | 1000 | aR | 1 | 185 | **3KL57** | 2 | 240 | -- | -- | -- |
| **3NE3231** | 350 | 1000 | aR | 1 | 240 | **3KL57** | 2 | 265 | -- | -- | -- |
| **3NE3232-0B** | 400 | 1000 | aR | 1 | 240 | **3KL57** | 2 | 290 | -- | -- | -- |
| **3NE3233** | 450 | 1000 | aR | 1 | 2 x 150 | **3KL57** | 2 | 320 | -- | -- | -- |
| **3NE3332-0B** | 400 | 1000 | aR | 2 | 240 | **3KL61** | 3 | 340 | **3KL62** | 3 | 360 |
| **3NE3333** | 450 | 1000 | aR | 2 | 2 x 150 | **3KL61** | 3 | 380 | **3KL62** | 3 | 400 |
| **3NE3334-0B** | 500 | 1000 | aR | 2 | 2 x 150 | **3KL61** | 3 | 440 | **3KL62** | 3 | 470 |
| **3NE3335** | 560 | 1000 | aR | 2 | 2 x 185 | **3KL61** | 3 | 500 | **3KL62** | 3 | 530 |
| **3NE3336** | 630 | 1000 | aR | 2 | 2 x 185 | **3KL61** | 3 | 540 | **3KL62** | 3 | 580 |
| **3NE3337-8** | 710 | 900 | aR | 2 | 2 x (40 x 5) | **3KL61** | 3 | 600 | **3KL62** | 3 | 640 |
| **3NE3338-8** | 800 | 800 | aR | 2 | 2 x 240 | **3KL61** | 3 | 630 | **3KL62** | 3 | 720 |
| **3NE3340-8** | 900 | 690 | aR | 2 | 2 x (40 x 8) | **3KL61** | 3 | 630 | **3KL62** | 3 | 800 |
| **3NE4101** | 32 | 1000 | gR | 0 | 6 | **3KL55** | 1 | 32 | -- | -- | -- |
| **3NE4102** | 40 | 1000 | gR | 0 | 10 | **3KL55** | 1 | 40 | -- | -- | -- |
| **3NE4117** | 50 | 1000 | gR | 0 | 10 | **3KL55** | 1 | 50 | -- | -- | -- |
| **3NE4118** | 63 | 1000 | aR | 0 | 16 | **3KL55** | 1 | 63 | -- | -- | -- |
| **3NE4120** | 80 | 1000 | aR | 0 | 25 | **3KL55** | 1 | 80 | -- | -- | -- |
| **3NE4121** | 100 | 1000 | aR | 0 | 35 | **3KL55** | 1 | 95 | -- | -- | -- |
| **3NE4122** | 125 | 1000 | aR | 0 | 50 | **3KL55** | 1 | 120 | -- | -- | -- |
| **3NE4124** | 160 | 1000 | aR | 0 | 70 | **3KL55** | 1 | 150 | -- | -- | -- |
| **3NE4327-0B** | 250 | 800 | aR | 2 | 150 | **3KL57** | 2 | 175 | **3KL61** | 3 | 200 |
| **3NE4330-0B** | 315 | 800 | aR | 2 | 240 | **3KL57** | 2 | 230 | **3KL61** | 3 | 260 |
| **3NE4333-0B** | 450 | 800 | aR | 2 | 2 x (30 x 5) | **3KL57** | 2 | 340 | **3KL61** | 3 | 370 |
| **3NE4334-0B** | 500 | 800 | aR | 2 | 2 x (30 x 5) | **3KL61** | 3 | 425 | **3KL62** | 3 | 450 |
| **3NE4337** | 710 | 800 | aR | 2 | 2 x (50 x 5) | **3KL61** | 3 | 600 | **3KL62** | 3 | 630 |
| **3NE8015-1** | 25 | 690 | gR | 00 | 4 | **3KL50** | 00 | 25 | **3KL52** | 00 | 25 |
| **3NE8003-1** | 35 | 690 | gR | 00 | 6 | **3KL50** | 00 | 33 | **3KL52** | 00 | 35 |
| **3NE8017-1** | 50 | 690 | gR | 00 | 10 | **3KL50** | 00 | 45 | **3KL52** | 00 | 50 |
| **3NE8018-1** | 63 | 690 | gR | 00 | 16 | **3KL50** | 00 | 54 | **3KL52** | 00 | 60 |
| **3NE8020-1** | 80 | 690 | aR | 00 | 25 | **3KL52** | 00 | 68 | -- | -- | -- |
| **3NE8021-1** | 100 | 690 | aR | 00 | 35 | **3KL52** | 00 | 89 | -- | -- | -- |
| **3NE8022-1** | 125 | 690 | aR | 00 | 50 | **3KL52** | 00 | 106 | -- | -- | -- |
| **3NE8024-1** | 160 | 690 | aR | 00 | 70 | **3KL52** | 00 | 130[5)] | -- | -- | -- |

[1)] A causa di uno stress meccanico dovuto alla relativa lunghezza dei coltelli dei fusibili 3NE41, si consiglia di effettuare le manovre occasionalmente e senza carico.
[2)] Il valore della corrente di carico permessa nei fusibili 3NE8...-0MK è disponibile a richiesta.
[3)] I fusibili con una tensione nominale > 690 V possono operare al massimo a 690 V (tensione nominale del 3KL) se installati nei 3KL.
[4)] In caso di carico ciclico, le correnti devono essere ulteriormente ridotte (i valori esatti sono disponibili a richiesta).
[5)] Il fusibile può operare a una corrente più alta dei 125 A del 3KL52. In ogni caso il 3KL52 non deve essere manovrato sotto carico (categoria d'utilizzo AC-20).

# Esecuzioni NH

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e sezionatori a fusibili 3KM

| Dati fusibili SITOR | | | | | | Sezionatori a fusibili 3KM per sistemi a sbarre | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tipo 3KM | | | Alternativa tipo 3KM | | |
| Tipo[1) 2)] | Corrente nominale $I_n$ A | Tensione nominale[3)] $U_n$ V c.a. | Classe di impiego | Grandezza | Sezione conduttore richiesta Cu mm² | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4)] A | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4)] A |
| **3NE1020-2** | 80 | 690 | gR | 00 | 25 | **3KM52** | 00 | 80 | **3KM53** | 00 | 80 |
| **3NE1021-0** | 100 | 690 | gS | 00 | 35 | **3KM52** | 00 | 100 | **3KM53** | 00 | 100 |
| **3NE1021-2** | 100 | 690 | gR | 00 | 35 | **3KM52** | 00 | 100 | **3KM53** | 00 | 100 |
| **3NE1022-0** | 125 | 690 | gS | 00 | 50 | **3KM52** | 00 | 125 | **3KM53** | 00 | 125 |
| **3NE1022-2** | 125 | 690 | gR | 00 | 50 | **3KM52** | 00 | 125 | **3KM53** | 00 | 125 |
| **3NE1224-0** | 160 | 690 | gS | 1 | 70 | **3KM55** | 1 | 160 | **3KM57** | 2 | 160 |
| **3NE1224-2/-3** | 160 | 690 | gR | 1 | 70 | **3KM55** | 1 | 160 | **3KM57** | 2 | 160 |
| **3NE1225-0** | 200 | 690 | gS | 1 | 95 | **3KM55** | 1 | 200 | **3KM57** | 2 | 200 |
| **3NE1225-2/-3** | 200 | 690 | gR | 1 | 95 | **3KM55** | 1 | 200 | **3KM57** | 2 | 200 |
| **3NE1227-0** | 250 | 690 | gS | 1 | 120 | **3KM55** | 1 | 250 | **3KM57** | 2 | 250 |
| **3NE1227-2/-3** | 250 | 690 | gR | 1 | 120 | **3KM55** | 1 | 245 | **3KM57** | 2 | 250 |
| **3NE1230-0** | 315 | 690 | gS | 1 | 2x 70 | **3KM57** | 2 | 315 | -- | -- | -- |
| **3NE1230-2/-3** | 315 | 690 | gR | 1 | 2 x 70 | **3KM57** | 2 | 280 | -- | -- | -- |
| **3NE1331-0** | 350 | 690 | gS | 2 | 2 x 95 | **3KM57** | 2 | 330 | -- | -- | -- |
| **3NE1331-2/-3** | 350 | 690 | gR | 2 | 2 x 95 | **3KM57** | 2 | 300 | -- | -- | -- |
| **3NE1332-0** | 400 | 690 | gS | 2 | 2 x 95 | **3KM57** | 2 | 375 | -- | -- | -- |
| **3NE1332-2/-3** | 400 | 690 | gR | 2 | 2 x 95 | **3KM57** | 2 | 315 | -- | -- | -- |
| **3NE1333-0** | 450 | 690 | gS | 2 | 2 x 120 | **3KM57** | 2 | 400 | -- | -- | -- |
| **3NE1333-2/-3** | 450 | 690 | gR | 2 | 2 x 120 | **3KM57** | 2 | 325 | -- | -- | -- |
| **3NE1334-0** | 500 | 690 | gS | 2 | 2 x 120 | **3KM57** | 2 | 400 | -- | -- | -- |
| **3NE1334-2/-3** | 500 | 690 | gR | 2 | 2 x 120 | **3KM57** | 2 | 350 | -- | -- | -- |
| **3NE1802-0** | 40 | 690 | gS | 000 | 10 | **3KM50** | 00 | 40 | **3KM52** | 00 | 40 |
| **3NE1803-0** | 35 | 690 | gS | 000 | 6 | **3KM50** | 00 | 35 | **3KM52** | 00 | 35 |
| **3NE1813-0** | 16 | 690 | gS | 000 | 1,5 | **3KM50** | 00 | 16 | **3KM52** | 00 | 16 |
| **3NE1814-0** | 20 | 690 | gS | 000 | 2,5 | **3KM50** | 00 | 20 | **3KM52** | 00 | 20 |
| **3NE1815-0** | 25 | 690 | gS | 000 | 4 | **3KM50** | 00 | 25 | **3KM52** | 00 | 25 |
| **3NE1817-0** | 50 | 690 | gS | 000 | 10 | **3KM50** | 00 | 50 | **3KM52** | 00 | 50 |
| **3NE1818-0** | 63 | 690 | gS | 000 | 16 | **3KM50** | 00 | 63 | **3KM52** | 00 | 63 |
| **3NE1820-0** | 80 | 690 | gS | 000 | 25 | **3KM52** | 00 | 80 | -- | -- | -- |
| **3NE3221** | 100 | 1000 | aR | 1 | 35 | **3KM55** | 1 | 90 | **3KM57** | 2 | 95 |
| **3NE3222** | 125 | 1000 | aR | 1 | 50 | **3KM55** | 1 | 110 | **3KM57** | 2 | 115 |
| **3NE3224** | 160 | 1000 | aR | 1 | 70 | **3KM55** | 1 | 140 | **3KM57** | 2 | 150 |
| **3NE3225** | 200 | 1000 | aR | 1 | 95 | **3KM55** | 1 | 175 | **3KM57** | 2 | 180 |
| **3NE3227** | 250 | 1000 | aR | 1 | 120 | **3KM55** | 1 | 210 | **3KM57** | 2 | 220 |
| **3NE3230-0B** | 315 | 1000 | aR | 1 | 185 | **3KM57** | 2 | 240 | -- | -- | -- |
| **3NE3231** | 350 | 1000 | aR | 1 | 240 | **3KM57** | 2 | 265 | -- | -- | -- |
| **3NE3232-0B** | 400 | 1000 | aR | 1 | 240 | **3KM57** | 2 | 290 | -- | -- | -- |
| **3NE3233** | 450 | 1000 | aR | 1 | 2 x 150 | **3KM57** | 2 | 320 | -- | -- | -- |
| **3NE3332-0B** | 400 | 1000 | aR | 2 | 240 | **3KM57** | 2 | 290 | -- | -- | -- |
| **3NE3333** | 450 | 1000 | aR | 2 | 2 x 150 | **3KM57** | 2 | 320 | -- | -- | -- |
| **3NE3334-0B** | 500 | 1000 | aR | 2 | 2 x 150 | **3KM57** | 2 | 360 | -- | -- | -- |
| **3NE3335** | 560 | 1000 | aR | 2 | 2 x 185 | **3KM57** | 2 | 400 | -- | -- | -- |

[1)] A causa di uno stress meccanico dovuto alla relativa lunghezza dei coltelli dei fusibili 3NE41, si consiglia di effettuare le manovre occasionalmente e senza carico.
[2)] Il valore della corrente di carico permessa nei fusibili 3NE8...-0MK è disponibile a richiesta.
[3)] I fusibili con una tensione nominale > 690 V possono operare al massimo a 690 V (tensione nominale del 3KM) se installati nei 3KM.
[4)] In caso di carico ciclico, le correnti devono essere ulteriormente ridotte (i valori esatti sono disponibili a richiesta).
[5)] Il fusibile può operare a una corrente più alta dei 125 A del 3KM52. In ogni caso il 3KM52 non deve essere manovrato sotto carico (categoria d'utilizzo AC-20).

# Esecuzioni NH

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e sezionatori a fusibili 3KM

| Dati fusibili SITOR | | | | | | Sezionatori a fusibili 3KM per sistemi a sbarre | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tipo 3KM | | | Alternativa tipo 3KM | | |
| Tipo[1) 2)] | Corrente nominale $I_n$ A | Tensione nominale[3)] $U_n$ V c.a. | Classe di impiego | Grandezza | Sezione conduttore richiesta Cu mm² | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4)] A | Tipo | Grandezza | Corrente di carico permessa[4)] A |
| **3NE3336** | 630 | 1000 | aR | 2 | 2 x 185 | **3KM57** | 2 | 400 | -- | -- | -- |
| **3NE3337-8** | 710 | 900 | aR | 2 | 2 x (40 x 5) | **3KM57** | 2 | 400 | -- | -- | -- |
| **3NE3338-8** | 800 | 800 | aR | 2 | 2 x 240 | **3KM57** | 2 | 400 | -- | -- | -- |
| **3NE3340-8** | 900 | 690 | aR | 2 | 2 x (40 x 8) | **3KM57** | 2 | 400 | -- | -- | -- |
| **3NE4101** | 32 | 1000 | gR | 0 | 6 | **3KM55** | 1 | 32 | -- | -- | -- |
| **3NE4102** | 40 | 1000 | gR | 0 | 10 | **3KM55** | 1 | 40 | -- | -- | -- |
| **3NE4117** | 50 | 1000 | gR | 0 | 10 | **3KM55** | 1 | 50 | -- | -- | -- |
| **3NE4118** | 63 | 1000 | aR | 0 | 16 | **3KM55** | 1 | 63 | -- | -- | -- |
| **3NE4120** | 80 | 1000 | aR | 0 | 25 | **3KM55** | 1 | 80 | -- | -- | -- |
| **3NE4121** | 100 | 1000 | aR | 0 | 35 | **3KM55** | 1 | 95 | -- | -- | -- |
| **3NE4122** | 125 | 1000 | aR | 0 | 50 | **3KM55** | 1 | 120 | -- | -- | -- |
| **3NE4124** | 160 | 1000 | aR | 0 | 70 | **3KM55** | 1 | 150 | -- | -- | -- |
| **3NE4327-0B** | 250 | 800 | aR | 2 | 150 | **3KM57** | 2 | 175 | -- | -- | -- |
| **3NE4330-0B** | 315 | 800 | aR | 2 | 240 | **3KM57** | 2 | 230 | -- | -- | -- |
| **3NE4333-0B** | 450 | 800 | aR | 2 | 2 x (30 x 5) | **3KM57** | 2 | 340 | -- | -- | -- |
| **3NE4334-0B** | 500 | 800 | aR | 2 | 2 x (30 x 5) | **3KM57** | 2 | 380 | -- | -- | -- |
| **3NE4337** | 710 | 800 | aR | 2 | 2 x (50 x 5) | **3KM57** | 2 | 400 | -- | -- | -- |
| **3NE8015-1** | 25 | 690 | gR | 00 | 4 | **3KM50** | 00 | 25 | **3KM52** | 00 | 25 |
| **3NE8003-1** | 35 | 690 | gR | 00 | 6 | **3KM50** | 00 | 33 | **3KM52** | 00 | 35 |
| **3NE8017-1** | 50 | 690 | gR | 00 | 10 | **3KM50** | 00 | 45 | **3KM52** | 00 | 50 |
| **3NE8018-1** | 63 | 690 | gR | 00 | 16 | **3KM50** | 00 | 54 | **3KM52** | 00 | 60 |
| **3NE8020-1** | 80 | 690 | aR | 00 | 25 | **3KM52** | 00 | 68 | -- | -- | -- |
| **3NE8021-1** | 100 | 690 | aR | 00 | 35 | **3KM52** | 00 | 89 | -- | -- | -- |
| **3NE8022-1** | 125 | 690 | aR | 00 | 50 | **3KM52** | 00 | 106 | -- | -- | -- |
| **3NE8024-1** | 160 | 690 | aR | 00 | 70 | **3KM52** | 00 | 130[5)] | -- | -- | -- |

[1)] A causa di uno stress meccanico dovuto alla relativa lunghezza dei coltelli dei fusibili 3NE41, si consiglia di effettuare le manovre occasionalmente e senza carico.
[2)] Il valore della corrente di carico permessa nei fusibili 3NE8...-0MK è disponibile a richiesta.
[3)] I fusibili con una tensione nominale > 690 V possono operare al massimo a 690 V (tensione nominale del 3KM) se installati nei 3KM.
[4)] In caso di carico ciclico, le correnti devono essere ulteriormente ridotte (i valori esatti sono disponibili a richiesta).
[5)] Il fusibile può operare a una corrente più alta dei 125 A del 3KM52. In ogni caso il 3KM52 non deve essere manovrato sotto carico (categoria d'utilizzo AC-20).

# Esecuzioni NH

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e sezionatori a fusibili 3KF

| **Dati dei fusibili SITOR** | | | | | | **Corrente di utilizzo consentita del fusibile installato su:** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3KF LV HRC | | | | | 3KF SITOR | | | | |
| Tipo | Corrente nominale $I_n$ A | Tensione nominale V c.a. | Classe di impiego | Grandezza NH | Potenza dissipata $P_v$ W | 32 A A | 63 A A | 80 A A | 125 A A | 160 A A | 32 A A | 63 A A | 80 A A | 125 A A | 160 A A |
| **3NE1802-0** | 40 | 690 | gS | 000 | 3 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| **3NE1803-0** | 35 | 690 | gS | 000 | 3.5 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| **3NE1813-0** | 16 | 690 | gS | 000 | 4 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| **3NE1814-0** | 20 | 690 | gS | 000 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| **3NE1815-0** | 25 | 690 | gS | 000 | 5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| **3NE1817-0** | 50 | 690 | gS | 000 | 6 | 32.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 32.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| **3NE1818-0** | 63 | 690 | gS | 000 | 7 | 32.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 32.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| **3NE1820-0** | 80 | 690 | gS | 000 | 8 | 32.0 | 63.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 32.0 | 63.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| **3NE1020-2** | 80 | 690 | gR | 00 | 10 | 32.0 | 63.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 32.0 | 63.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 |
| **3NE1021-0** | 100 | 690 | gS | 00 | 10 | 32.0 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 32.0 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 |
| **3NE1021-2** | 100 | 690 | gR | 00 | 12 | 32.0 | 63.0 | 80.0 | 96.0 | 100.0 | 32.0 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 |
| **3NE1022-0** | 125 | 690 | gS | 00 | 11 | 32.0 | 63.0 | 80.0 | 125.0 | 125.0 | 32.0 | 63.0 | 80.0 | 125.0 | 125.0 |
| **3NE1022-2** | 125 | 690 | gR | 00 | 13 | 32.0 | 63.0 | 80.0 | 118.8 | 120.0 | 32.0 | 63.0 | 80.0 | 118.8 | 120.0 |
| **3NE8015-1** | 25 | 690 | gR | 00 | 7 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| **3NE8003-1** | 35 | 690 | gR | 00 | 9 | 32.0 | 35.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| **3NE8017-1** | 50 | 690 | gR | 00 | 14 | 32.0 | 40.0 | 42.5 | 46.0 | 47.5 | 32.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| **3NE8018-1** | 63 | 690 | gR | 00 | 16 | 32.0 | 48.5 | 50.4 | 55.4 | 57.3 | 32.0 | 60.0 | 60.0 | 63.0 | 63.0 |
| **3NE8020-1** | 80 | 690 | aR | 00 | 19 | 32.0 | 57.6 | 60.8 | 66.4 | 68.8 | 32.0 | 63.0 | 68.0 | 80.0 | 80.0 |
| **3NE8021-1** | 100 | 690 | aR | 00 | 22 | 32.0 | 63.0 | 60.0 | 79.0 | 82.0 | 32.0 | 63.0 | 68.0 | 100.0 | 100.0 |
| **3NE8022-1** | 125 | 690 | aR | 00 | 28 | 32.0 | 63.0 | 70.0 | 90.0 | 92.5 | 32.0 | 63.0 | 75.0 | 125.0 | 125.0 |
| **3NE8024-1** | 160 | 690 | aR | 00 | 38 | --- | 63.0 | 80.0 | 100.8 | 104.0 | 32.0 | 63.0 | 80.0 | 125.0 | 140.0 |

# Esecuzioni NH

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e sezionatori a fusibili 3KF

| Dati dei fusibili SITOR | | | | | | Corrente di utilizzo consentita del fusibile installato su: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3KF LV HRC | | | | 3KF SITOR | | | |
| Tipo | Corrente nominale $I_n$ | Tensione nominale | Classe di impiego | Grandezza NH | Potenza dissipata $P_v$ | 250 A | 400 A | 630 A | 800 A | 250 A | 400 A | 630 A | 800 A |
| | A | V c.a. | | | W | A | A | A | A | A | A | A | A |
| **3NE4101** | 32 | 1000 | gR | 0 | 12 | 32.0 | --- | --- | --- | 32.0 | --- | --- | --- |
| **3NE4102** | 40 | 1000 | gR | 0 | 13 | 40.0 | --- | --- | --- | 40.0 | --- | --- | --- |
| **3NE4117** | 50 | 1000 | gR | 0 | 16 | 50.0 | --- | --- | --- | 50.0 | --- | --- | --- |
| **3NE4118** | 63 | 1000 | aR | 0 | 20 | 63.0 | --- | --- | --- | 63.0 | --- | --- | --- |
| **3NE4120** | 80 | 1000 | aR | 0 | 22 | 80.0 | --- | --- | --- | 80.0 | --- | --- | --- |
| **3NE4121** | 100 | 1000 | aR | 0 | 24 | 100.0 | --- | --- | --- | 100.0 | --- | --- | --- |
| **3NE4122** | 125 | 1000 | aR | 0 | 30 | 118.8 | --- | --- | --- | 125.0 | --- | --- | --- |
| **3NE4124** | 160 | 1000 | aR | 0 | 35 | 144.0 | --- | --- | --- | 160.0 | --- | --- | --- |
| **3NE1224-0** | 160 | 690 | gS | 1 | 24 | 160.0 | 160.0 | --- | --- | 160.0 | 160.0 | --- | --- |
| **3NE1224-2/-3** | 160 | 690 | gR | 1 | 32 | 148.8 | 160.0 | --- | --- | 160.0 | 160.0 | --- | --- |
| **3NE1225-0** | 200 | 690 | gS | 1 | 27 | 194.0 | 200.0 | --- | --- | 200.0 | 200.0 | --- | --- |
| **3NE1225-2/-3** | 200 | 690 | gR | 1 | 35 | 180.0 | 196.0 | --- | --- | 200.0 | 200.0 | --- | --- |
| **3NE1227-0** | 250 | 690 | gS | 1 | 30 | 237.5 | 250.0 | --- | --- | 250.0 | 250.0 | --- | --- |
| **3NE1227-2/-3** | 250 | 690 | gR | 1 | 37 | 220.0 | 240.0 | --- | --- | 240.0 | 250.0 | --- | --- |
| **3NE1230-0** | 315 | 690 | gS | 1 | 38 | 250.0 | 299.3 | --- | --- | 250.0 | 315.0 | --- | --- |
| **3NE1230-2/-3** | 315 | 690 | gR | 1 | 40 | 250.0 | 299.3 | --- | --- | 250.0 | 315.0 | --- | --- |
| **3NE3221** | 100 | 1000 | aR | 1 | 28 | 96.0 | 100.0 | --- | --- | 100.0 | 100.0 | --- | --- |
| **3NE3222** | 125 | 1000 | aR | 1 | 36 | 111.3 | 121.3 | --- | --- | 125.0 | 125.0 | --- | --- |
| **3NE3224** | 160 | 1000 | aR | 1 | 42 | 136.0 | 148.8 | --- | --- | 160.0 | 160.0 | --- | --- |
| **3NE3225** | 200 | 1000 | aR | 1 | 42 | 170.0 | 186.0 | --- | --- | 190.0 | 200.0 | --- | --- |
| **3NE3227** | 250 | 1000 | aR | 1 | 50 | 197.5 | 220.0 | --- | --- | 210.0 | 250.0 | --- | --- |
| **3NE3230-0B** | 315 | 1000 | aR | 1 | 60 | 185.0 | 261.5 | --- | --- | 225.0 | 315.0 | --- | --- |
| **3NE3231** | 350 | 1000 | aR | 1 | 75 | 190.0 | 266.0 | --- | --- | 220.0 | 350.0 | --- | --- |
| **3NE3232-0B** | 400 | 1000 | aR | 1 | 85 | 200.0 | 292.0 | --- | --- | 235.0 | 370.0 | --- | --- |
| **3NE3233** | 450 | 1000 | aR | 1 | 95 | 250.0 | 306.0 | --- | --- | 250.0 | 385.0 | --- | --- |
| **3NE1331-0** | 350 | 690 | gS | 2 | 42 | --- | 325.5 | 350.0 | 350.0 | --- | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| **3NE1331-2/-3** | 350 | 690 | gR | 2 | 43 | --- | 322.0 | 350.0 | 350.0 | --- | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| **3NE1332-0** | 400 | 690 | gS | 2 | 45 | --- | 364.0 | 400.0 | 400.0 | --- | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| **3NE1332-2/-3** | 400 | 690 | gR | 2 | 50 | --- | 352.0 | 392.0 | 400.0 | --- | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| **3NE1333-0** | 450 | 690 | gS | 2 | 53 | --- | 387.0 | 432.0 | 450.0 | --- | 400.0 | 450.0 | 450.0 |
| **3NE1333-2/-3** | 450 | 690 | gR | 2 | 58 | --- | 351.0 | 423.0 | 450.0 | --- | 400.0 | 450.0 | 450.0 |
| **3NE1334-0** | 500 | 690 | gS | 2 | 56 | --- | 400.0 | 475.0 | 500.0 | --- | 400.0 | 500.0 | 500.0 |
| **3NE1334-2/-3** | 500 | 690 | gR | 2 | 64 | --- | 400.0 | 455.0 | 485.0 | --- | 400.0 | 500.0 | 500.0 |
| **3NE3332-0B** | 400 | 1000 | aR | 2 | 80 | --- | 296.0 | 340.0 | 364.0 | --- | 385.0 | 400.0 | 400.0 |
| **3NE3333** | 450 | 1000 | aR | 2 | 90 | --- | 315.0 | 360.0 | 391.5 | --- | 350.0 | 450.0 | 450.0 |
| **3NE3334-0B** | 500 | 1000 | aR | 2 | 90 | --- | 350.0 | 400.0 | 435.0 | --- | 375.0 | 500.0 | 500.0 |
| **3NE3335** | 560 | 1000 | aR | 2 | 95 | --- | 380.8 | 442.4 | 481.6 | --- | 400.0 | 560.0 | 560.0 |
| **3NE3336** | 630 | 1000 | aR | 2 | 100 | --- | 400.0 | 485.1 | 535.5 | --- | 400.0 | 630.0 | 630.0 |
| **3NE3337-8** | 710 | 900 | aR | 2 | 105 | --- | 400.0 | 539.6 | 589.3 | --- | 400.0 | 630.0 | 710.0 |
| **3NE3338-8** | 800 | 800 | aR | 2 | 130 | --- | 400.0 | 552.0 | 616.0 | --- | 400.0 | 630.0 | 720.0 |
| **3NE3340-8** | 900 | 690 | aR | 2 | 165 | --- | --- | 558.0 | 621.0 | --- | 400.0 | 630.0 | 760.0 |
| **3NE4327-0B** | 250 | 800 | aR | 2 | 105 | --- | 162.5 | 190.0 | 207.5 | --- | 200.0 | 250.0 | 250.0 |
| **3NE4330-0B** | 315 | 800 | aR | 2 | 120 | --- | 192.2 | 230.0 | 248.9 | --- | 285.0 | 315.0 | 315.0 |
| **3NE4333-0B** | 450 | 800 | aR | 2 | 140 | --- | 256.5 | 297.0 | 333.0 | --- | 285.0 | 370.0 | 370.0 |
| **3NE4334-0B** | 500 | 800 | aR | 2 | 155 | --- | 265.0 | 320.0 | 360.0 | --- | 300.0 | 450.0 | 450.0 |
| **3NE4337** | 710 | 800 | aR | 2 | 155 | --- | 376.3 | 454.4 | 511.2 | --- | 400.0 | 630.0 | 630.0 |
| **3NC2423-0C/-3C** | 150 | 500 | gR | 3 | 35 | --- | --- | 150.0 | 150.0 | --- | --- | 150.0 | 150.0 |
| **3NC2425-0C/-3C** | 200 | 500 | gR | 3 | 40 | --- | --- | 200.0 | 200.0 | --- | --- | 200.0 | 200.0 |
| **3NC2427-0C/-3C** | 250 | 500 | gR | 3 | 50 | --- | --- | 245.0 | 250.0 | --- | --- | 250.0 | 250.0 |
| **3NC2428-0C/-3C** | 300 | 500 | gR | 3 | 65 | --- | --- | 270.0 | 288.0 | --- | --- | 300.0 | 300.0 |
| **3NC2431-0C/-3C** | 350 | 500 | gR | 3 | 60 | --- | --- | 325.5 | 350.0 | --- | --- | 350.0 | 350.0 |
| **3NC2432-0C/-3C** | 400 | 500 | aR | 3 | 50 | --- | --- | 392.0 | 400.0 | --- | --- | 400.0 | 400.0 |
| **3NC3336-1U** | 630 | 1000 | aR | 3 | 145 | --- | --- | 409.5 | 466.2 | --- | --- | 570.0 | 570.0 |
| **3NC3337-1U** | 710 | 1000 | aR | 3 | 150 | --- | --- | 461.5 | 518.3 | --- | --- | 630.0 | 630.0 |
| **3NC3338-1U** | 800 | 1000 | aR | 3 | 155 | --- | --- | 512.0 | 576.0 | --- | --- | 630.0 | 700.0 |
| **3NC3340-1U** | 900 | 1000 | aR | 3 | 165 | --- | --- | 558.0 | 621.0 | --- | --- | 630.0 | 750.0 |
| **3NC3341-1U** | 1000 | 1000 | aR | 3 | 170 | --- | --- | 600.0 | 680.0 | --- | --- | 630.0 | 780.0 |

# Esecuzioni NH

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e sezionatori a fusibili 3KF

| Dati dei fusibili SITOR | | | | | | Corrente di utilizzo consentita del fusibile installato su: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3KF LV HRC | | | | 3KF SITOR | | | |
| Tipo | Corrente nominale $I_n$ | Tensione nominale | Classe di impiego | Grandezza NH | Potenza dissipata $P_v$ | 250 A | 400 A | 630 A | 800 A | 250 A | 400 A | 630 A | 800 A |
| | A | V c.a. | | | W | A | A | A | A | A | A | A | A |
| **3NC3342-1U** | 1100 | 800 | aR | 3 | 185 | --- | --- | 630.0 | 715.0 | --- | --- | 630.0 | 800.0 |
| **3NC3343-1U** | 1250 | 800 | aR | 3 | 210 | --- | --- | 630.0 | 725.0 | --- | --- | 630.0 | 800.0 |
| **3NC3430-1U** | 315 | 1250 | aR | 3 | 80 | --- | --- | 267.8 | 286.7 | --- | --- | 315.0 | 315.0 |
| **3NC3432-1U** | 400 | 1250 | aR | 3 | 95 | --- | --- | 316.0 | 344.0 | --- | --- | 400.0 | 400.0 |
| **3NC3434-1U** | 500 | 1250 | aR | 3 | 115 | --- | --- | 370.0 | 400.0 | --- | --- | 450.0 | 450.0 |
| **3NC3436-1U** | 630 | 1250 | aR | 3 | 120 | --- | --- | 459.9 | 497.7 | --- | --- | 630.0 | 630.0 |
| **3NC3438-1U** | 800 | 1100 | aR | 3 | 145 | --- | --- | 520.0 | 592.0 | --- | --- | 630.0 | 715.0 |
| **3NC8423-0C/-3C** | 150 | 690 | gR | 3 | 40 | --- | --- | 150.0 | 150.0 | --- | --- | 150.0 | 150.0 |
| **3NC8425-0C/-3C** | 200 | 690 | gR | 3 | 55 | --- | --- | 190.0 | 200.0 | --- | --- | 200.0 | 200.0 |
| **3NC8427-0C/-3C** | 250 | 690 | gR | 3 | 72 | --- | --- | 217.5 | 235.0 | --- | --- | 250.0 | 250.0 |
| **3NC8431-0C/-3C** | 350 | 690 | gR | 3 | 95 | --- | --- | 276.5 | 301.0 | --- | --- | 350.0 | 350.0 |
| **3NC8434-0C/-3C** | 500 | 690 | gR | 3 | 130 | --- | --- | 345.0 | 380.0 | --- | --- | 450.0 | 450.0 |
| **3NC8444-3C** | 1000 | 600 | aR | 3 | 140 | --- | --- | 630.0 | 740.0 | --- | --- | 630.0 | 800.0 |
| **3NE1435-0** | 560 | 690 | gS | 3 | 50 | --- | --- | 548.8 | 560.0 | --- | --- | 560.0 | 560.0 |
| **3NE1435-2/-3** | 560 | 690 | gR | 3 | 60 | --- | --- | 520.8 | 560.0 | --- | --- | 560.0 | 560.0 |
| **3NE1436-0** | 630 | 690 | gS | 3 | 55 | --- | --- | 598.5 | 630.0 | --- | --- | 630.0 | 630.0 |
| **3NE1436-2/-3** | 630 | 690 | gR | 3 | 60 | --- | --- | 585.9 | 630.0 | --- | --- | 630.0 | 630.0 |
| **3NE1437-0** | 710 | 690 | gS | 3 | 58 | --- | --- | 630.0 | 710.0 | --- | --- | 630.0 | 710.0 |
| **3NE1437-1** | 710 | 600 | gR | 3 | 65 | --- | --- | 630.0 | 681.6 | --- | --- | 630.0 | 710.0 |
| **3NE1437-2/-3** | 710 | 690 | gR | 3 | 72 | --- | --- | 617.7 | 667.4 | --- | --- | 630.0 | 710.0 |
| **3NE1438-0** | 800 | 690 | gS | 3 | 58 | --- | --- | 630.0 | 800.0 | --- | --- | 630.0 | 800.0 |
| **3NE1438-1** | 800 | 600 | gR | 3 | 72 | --- | --- | 630.0 | 752.0 | --- | --- | 630.0 | 800.0 |
| **3NE1438-2/-3** | 800 | 690 | gR | 3 | 84 | --- | --- | 630.0 | 712.0 | --- | --- | 630.0 | 800.0 |
| **3NE1447-2/-3** | 670 | 690 | gR | 3 | 64 | --- | --- | 609.7 | 649.9 | --- | --- | 630.0 | 670.0 |
| **3NE1448-2/-3** | 850 | 690 | gR | 3 | 76 | --- | --- | 630.0 | 782.0 | --- | --- | 630.0 | 850.0 |

# Esecuzioni NH

### Valori declassati di utilizzo di 3KF in combinazione con fusibili SITOR in ambiti UL

La tabella di seguito mostra il carico consentito ai fusibili SITOR quando installati sui 3KF SITOR in ambito UL. I valori fanno riferimento alle condizioni di prova richiesti dalla normativa UL 508 / UL 60947-4-1, vale a dire per installazioni in involucro con collegati cavi isolati delle dimensioni riferite ai vari valori nominali del 3KF e con dimensioni dell'involucro che non siano inferiori a quelle indicate di seguito.
Ogni deviazione dalle condizioni nominali di prova richiederà la valutazione di adottare eventualmente ulteriori fattori di declassamento.

### Tabelle di declassamento per l'installazione di SITOR UL

Dimensioni minime dell'involucro

- 3KF 32 A: 278 x 500 x 196 mm
- 3KF 63 A: 278 x 500 x 196 mm
- 3KF 80 A: 278 x 500 x 196 mm
- 3KF 125 A: 459 x 500 x 242 mm
- 3KF 160 A: 459 x 500 x 242 mm

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e sezionatori a fusibili 3KF

| **Dati dei fusibili SITOR** | | | | | | **Corrente di utilizzo consentita del fusibile installato su:** 3KF SITOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Corrente nominale $I_n$ | Tensione nominale | Classe di impiego | Grandezza NH | Potenza dissipata $P_v$ | 32 A | 63 A | 80 A | 125 A | 160 A |
| | A | V c.a. | | | W | A | A | A | A | A |
| **3NE1802-0** | 40 | 690 | gS | 000 | 3 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| **3NE1803-0** | 35 | 690 | gS | 000 | 3.5 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| **3NE1813-0** | 16 | 690 | gS | 000 | 4 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| **3NE1814-0** | 20 | 690 | gS | 000 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| **3NE1815-0** | 25 | 690 | gS | 000 | 5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| **3NE1817-0** | 50 | 690 | gS | 000 | 6 | 32.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| **3NE1818-0** | 63 | 690 | gS | 000 | 7 | 32.0 | 60.0 | 60.0 | 63.0 | 63.0 |
| **3NE1820-0** | 80 | 690 | gS | 000 | 8 | 32.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 |
| **3NE1020-2** | 80 | 690 | gR | 00 | 10 | 32.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 |
| **3NE1021-0** | 100 | 690 | gS | 00 | 10 | 32.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 |
| **3NE1021-2** | 100 | 690 | gR | 00 | 12 | 32.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 |
| **3NE1022-0** | 125 | 690 | gS | 00 | 11 | 32.0 | 60.0 | 60.0 | 125.0 | 125.0 |
| **3NE1022-2** | 125 | 690 | gR | 00 | 13 | 32.0 | 60.0 | 60.0 | 120.0 | 120.0 |
| **3NE8015-1** | 25 | 690 | gR | 00 | 7 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| **3NE8003-1** | 35 | 690 | gR | 00 | 9 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 35.0 | 35.0 |
| **3NE8017-1** | 50 | 690 | gR | 00 | 14 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
| **3NE8018-1** | 63 | 690 | gR | 00 | 16 | 32.0 | 45.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 |
| **3NE8020-1** | 80 | 690 | aR | 00 | 19 | 32.0 | 50.0 | 50.0 | 63.0 | 63.0 |
| **3NE8021-1** | 100 | 690 | aR | 00 | 22 | 32.0 | 60.0 | 60.0 | 90.0 | 90.0 |
| **3NE8022-1** | 125 | 690 | aR | 00 | 28 | 32.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 |
| **3NE8024-1** | 160 | 690 | aR | 00 | 38 | 32.0 | 60.0 | 60.0 | 110.0 | 110.0 |

# Esecuzioni NH

### Tabelle di declassamento per l'installazione di SITOR UL

Dimensioni minime dell'involucro

- 3KF 250 A - 506 x 600 x 283 mm
- 3KF 400 A - 581 x 600 x 309 mm
- 3KF 630 A - 746 x 700 x 396 mm
- 3KF 800 A - 746 x 700 x 396 mm

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e sezionatori a fusibili 3KF

| Dati dei fusibili SITOR | | | | | | Corrente di utilizzo consentita del fusibile installato su: 3KF SITOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Corrente nominale $I_n$ | Tensione nominale | Classe di impiego | Grandezza NH | Potenza dissipata $P_v$ | 250 A | 400 A | 630 A | 800 A |
| | A | V c.a. | | | W | A | A | A | A |
| **3NE4101** | 32 | 1000 | gR | 0 | 12 | 32.0 | --- | --- | --- |
| **3NE4102** | 40 | 1000 | gR | 0 | 13 | 40.0 | --- | --- | --- |
| **3NE4117** | 50 | 1000 | gR | 0 | 16 | 50.0 | --- | --- | --- |
| **3NE4118** | 63 | 1000 | aR | 0 | 20 | 63.0 | --- | --- | --- |
| **3NE4120** | 80 | 1000 | aR | 0 | 22 | 80.0 | --- | --- | --- |
| **3NE4121** | 100 | 1000 | aR | 0 | 24 | 100.0 | --- | --- | --- |
| **3NE4122** | 125 | 1000 | aR | 0 | 30 | 110.0 | --- | --- | --- |
| **3NE4124** | 160 | 1000 | aR | 0 | 35 | 130.0 | --- | --- | --- |
| **3NE1224-0** | 160 | 690 | gS | 1 | 24 | 140.0 | 160.0 | --- | --- |
| **3NE1224-2/-3** | 160 | 690 | gR | 1 | 32 | 125.0 | 160.0 | --- | --- |
| **3NE1225-0** | 200 | 690 | gS | 1 | 27 | 170.0 | 200.0 | --- | --- |
| **3NE1225-2/-3** | 200 | 690 | gR | 1 | 35 | 160.0 | 200.0 | --- | --- |
| **3NE1227-0** | 250 | 690 | gS | 1 | 30 | 205.0 | 250.0 | --- | --- |
| **3NE1227-2/-3** | 250 | 690 | gR | 1 | 37 | 190.0 | 250.0 | --- | --- |
| **3NE1230-0** | 315 | 690 | gS | 1 | 38 | 205.0 | 280.0 | --- | --- |
| **3NE1230-2/-3** | 315 | 690 | gR | 1 | 40 | 205.0 | 275.0 | --- | --- |
| **3NE3221** | 100 | 1000 | aR | 1 | 28 | 90.0 | 100.0 | --- | --- |
| **3NE3222** | 125 | 1000 | aR | 1 | 36 | 95.0 | 125.0 | --- | --- |
| **3NE3224** | 160 | 1000 | aR | 1 | 42 | 115.0 | 160.0 | --- | --- |
| **3NE3225** | 200 | 1000 | aR | 1 | 42 | 140.0 | 200.0 | --- | --- |
| **3NE3227** | 250 | 1000 | aR | 1 | 50 | 165.0 | 200.0 | --- | --- |
| **3NE3230-0B** | 315 | 1000 | aR | 1 | 60 | 190.0 | 225.0 | --- | --- |
| **3NE3231** | 350 | 1000 | aR | 1 | 75 | 195.0 | 220.0 | --- | --- |
| **3NE3232-0B** | 400 | 1000 | aR | 1 | 85 | 205.0 | 230.0 | --- | --- |
| **3NE3233** | 450 | 1000 | aR | 1 | 95 | 205.0 | 250.0 | --- | --- |
| **3NE1331-0** | 350 | 690 | gS | 2 | 42 | --- | 315.0 | 350.0 | 350.0 |
| **3NE1331-2/-3** | 350 | 690 | gR | 2 | 43 | --- | 300.0 | 350.0 | 350.0 |
| **3NE1332-0** | 400 | 690 | gS | 2 | 45 | --- | 320.0 | 400.0 | 400.0 |
| **3NE1332-2/-3** | 400 | 690 | gR | 2 | 50 | --- | 310.0 | 400.0 | 400.0 |
| **3NE1333-0** | 450 | 690 | gS | 2 | 53 | --- | 320.0 | 450.0 | 450.0 |
| **3NE1333-2/-3** | 450 | 690 | gR | 2 | 58 | --- | 320.0 | 440.0 | 440.0 |
| **3NE1334-0** | 500 | 690 | gS | 2 | 56 | --- | 320.0 | 500.0 | 500.0 |
| **3NE1334-2/-3** | 500 | 690 | gR | 2 | 64 | --- | 320.0 | 470.0 | 470.0 |
| **3NE3332-0B** | 400 | 1000 | aR | 2 | 80 | --- | 260.0 | 350.0 | 350.0 |
| **3NE3333** | 450 | 1000 | aR | 2 | 90 | --- | 285.0 | 380.0 | 380.0 |
| **3NE3334-0B** | 500 | 1000 | aR | 2 | 90 | --- | 300.0 | 415.0 | 415.0 |
| **3NE3335** | 560 | 1000 | aR | 2 | 95 | --- | 320.0 | 440.0 | 440.0 |
| **3NE3336** | 630 | 1000 | aR | 2 | 100 | --- | 320.0 | 480.0 | 480.0 |
| **3NE3337-8** | 710 | 900 | aR | 2 | 105 | --- | 320.0 | 515.0 | 515.0 |
| **3NE3338-8** | 800 | 800 | aR | 2 | 130 | --- | 320.0 | 500.0 | 500.0 |
| **3NE3340-8** | 900 | 690 | aR | 2 | 165 | --- | 347.0 | 520.0 | 520.0 |
| **3NE4327-0B** | 250 | 800 | aR | 2 | 105 | --- | 160.0 | 205.0 | 205.0 |
| **3NE4330-0B** | 315 | 800 | aR | 2 | 120 | --- | 205.0 | 240.0 | 240.0 |
| **3NE4333-0B** | 450 | 800 | aR | 2 | 140 | --- | 225.0 | 310.0 | 310.0 |
| **3NE4334-0B** | 500 | 800 | aR | 2 | 155 | --- | 240.0 | 320.0 | 320.0 |
| **3NE4337** | 710 | 800 | aR | 2 | 155 | --- | 320.0 | 440.0 | 440.0 |
| **3NC2423-0C/-3C** | 150 | 500 | gR | 3 | 35 | --- | --- | 150.0 | 150.0 |
| **3NC2425-0C/-3C** | 200 | 500 | gR | 3 | 40 | --- | --- | 200.0 | 200.0 |
| **3NC2427-0C/-3C** | 250 | 500 | gR | 3 | 50 | --- | --- | 250.0 | 250.0 |
| **3NC2428-0C/-3C** | 300 | 500 | 500 | gR | 65 | --- | --- | 250.0 | 250.0 |
| **3NC2431-0C/-3C** | 350 | 500 | gR | 3 | 60 | --- | --- | 350.0 | 350.0 |
| **3NC2432-0C/-3C** | 400 | 500 | aR | 3 | 50 | --- | --- | 400.0 | 400.0 |

# Esecuzioni NH

## Coordinamenti tra fusibili NH SITOR e sezionatori a fusibili 3KF

| **Dati dei fusibili SITOR** | | | | | | **Corrente di utilizzo consentita del fusibile installato su:** 3KF SITOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Corrente nominale $I_n$ A | Tensione nominale V c.a. | Classe di impiego | Grandezza NH | Potenza dissipata $P_v$ W | 250 A A | 400 A A | 630 A A | 800 A A |
| 3NC3336-1U | 630 | 1000 | aR | 3 | 145 | --- | --- | 440.0 | 440.0 |
| 3NC3337-1U | 710 | 1000 | aR | 3 | 150 | --- | --- | 440.0 | 440.0 |
| 3NC3338-1U | 800 | 1000 | aR | 3 | 155 | --- | --- | 480.0 | 480.0 |
| 3NC3340-1U | 900 | 1000 | aR | 3 | 165 | --- | --- | 510.0 | 510.0 |
| 3NC3341-1U | 1000 | 1000 | aR | 3 | 170 | --- | --- | 530.0 | 530.0 |
| 3NC3342-1U | 1100 | 800 | aR | 3 | 185 | --- | --- | 530.0 | 530.0 |
| 3NC3343-1U | 1250 | 800 | aR | 3 | 210 | --- | --- | 530.0 | 530.0 |
| 3NC3430-1U | 315 | 1250 | aR | 3 | 80 | --- | --- | 290.0 | 290.0 |
| 3NC3432-1U | 400 | 1250 | aR | 3 | 95 | --- | --- | 330.0 | 330.0 |
| 3NC3434-1U | 500 | 1250 | aR | 3 | 115 | --- | --- | 370.0 | 270.0 |
| 3NC3436-1U | 630 | 1250 | aR | 3 | 120 | --- | --- | 440.0 | 440.0 |
| 3NC3438-1U | 800 | 1100 | aR | 3 | 145 | --- | --- | 450.0 | 450.0 |
| 3NC8423-0C/-3C | 150 | 690 | gR | 3 | 40 | --- | --- | 150.0 | 150.0 |
| 3NC8425-0C/-3C | 200 | 690 | gR | 3 | 55 | --- | --- | 200.0 | 200.0 |
| 3NC8427-0C/-3C | 250 | 690 | gR | 3 | 72 | --- | --- | 245.0 | 245.0 |
| 3NC8431-0C/-3C | 350 | 690 | gR | 3 | 95 | --- | --- | 290.0 | 290.0 |
| 3NC8434-0C/-3C | 500 | 690 | gR | 3 | 130 | --- | --- | 250.0 | 250.0 |
| 3NC8444-3C | 1000 | 600 | aR | 3 | 140 | --- | --- | 530.0 | 530.0 |
| 3NE1435-0 | 560 | 690 | gS | 3 | 50 | --- | --- | 530.0 | 530.0 |
| 3NE1435-2/-3 | 560 | 690 | gR | 3 | 60 | --- | --- | 520.0 | 520.0 |
| 3NE1436-0 | 630 | 690 | gS | 3 | 55 | --- | --- | 530.0 | 530.0 |
| 3NE1436-2/-3 | 630 | 690 | gR | 3 | 60 | --- | --- | 530.0 | 530.0 |
| 3NE1437-0 | 710 | 690 | gS | 3 | 58 | --- | --- | 530.0 | 530.0 |
| 3NE1437-1 | 710 | 600 | gR | 3 | 65 | --- | --- | 530.0 | 530.0 |
| 3NE1437-2/-3 | 710 | 690 | gR | 3 | 72 | --- | --- | 530.0 | 530.0 |
| 3NE1438-0 | 800 | 690 | gS | 3 | 58 | --- | --- | 530.0 | 530.0 |
| 3NE1438-1 | 800 | 600 | gR | 3 | 72 | --- | --- | 530.0 | 530.0 |
| 3NE1438-2/-3 | 800 | 690 | gR | 3 | 84 | --- | --- | 530.0 | 530.0 |
| 3NE1447-2/-3 | 670 | 690 | gR | 3 | 64 | --- | --- | 530.0 | 530.0 |
| 3NE1448-2/-3 | 850 | 690 | gR | 3 | 76 | --- | --- | 530.0 | 530.0 |

# SIMBOX SE e SIMBOX WP
# Quadri centralino



## SIMBOX SE e SIMBOX WP
## Quadri Centralino

Le serie di quadri centralino sono predisposte per l'installazione di apparecchi modulari montati su guida DIN. La realizzazione in materiale plastico autoestinguente, in classe d'isolamento 2, unitamente alla gamma completa, consentono di soddisfare qualsiasi esigenza impiantistica.
Un sistema di centralini e quadri componibili IP40 e IP65 adatti per l'installazione nei settori residenziale, terziario e industriale.
L'elevata resistenza agli urti permette di raggiungere un ottimo livello di sicurezza.
Studiati e progettati a misura d'uomo, accolgono apparecchi di protezione, comando, controllo, misura e segnalazione.



Quadri centralino IP40 10/2

Quadri centralino IP65 10/5

# SIMBOX SE


## Caratteristiche

- Centralino modulare da incasso IP40
- Centralino con cornice bianca RAL 9016 e porta trasparente fumé
- Norme di riferimento: IEC 60670-1; IEC 60670-24; CEI 23-48, CEI 23-49 e adatti per l'impiego in accordo con CEI 23-51
- Tensione nominale: 400 V
- Tensione di isolamento: 750 V
- Corrente nominale: 125 A
- Montaggio semplice e rapido
- Centralino per il settore terziario dal design innovativo ed elegante
- Esecuzioni da incasso per: 4, 8, 12, 18, 24 e 36 u.m.
- Resistenza materiale agli urti IK 08
- Temperatura da installazione: da min. –15 °C a max. +60 °C
- Il centralino è corredato da: mostrina copriforo pretranciata, etichetta per identifcazione secondo CEI 23-51, etichetta per identificazione delle partenze
- Materiale in tecnopolimero, esente da alogeni secondo CEI EN 50267-2-2
- Resistenza al calore: termopressione con biglia 70 °C
- Prova del filo incandescente: 650 °C

## Quadri centralino da incasso IP40

| | Descrizione | Dimensioni | Potenza dissipabile (W) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
|  | Unità modulari<br>Morsettiere installabili | 8<br>1 x 8GB2052-0 | 20 | **8GB1131-1BB00** |
|  | Unità modulari<br>Morsettiere installabili | 12<br>1 x 8GB2052-1 | 36 | **8GB1131-2BB00** |
|  | Unità modulari<br>Morsettiere installabili | 18<br>1 x 8GB2052-2 | 37 | **8GB1131-3BB00** |
|  | Unità modulari<br>Morsettiere installabili | 24 (2 x 12)<br>1 x 8GB2052-1 | 50 | **8GB1132-2BB00** |
|  | Unità modulari<br>Morsettiere installabili | 36 (2 x 18)<br>2 x 8GB2052-2 | 52 | **8GB1132-3BB00** |

## Accessori

| | Descrizione | Neutro | Terra | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Morsettiere di neutro e di terra isolate 1 conf. = 1 pezzo | N (1 x 25) + (7 x 10) | T (1 x 25) + (7 x 10) | 8 | **8GB2052-0** |
| | | N (3 x 25) + (10 x 10) | T (3 x 25) + (10 x 10) | 12 e 24 | **8GB2052-1** |
| | | N (5 x 25) + (14 x 10) | T (5 x 25) + (14 x 10) | 18 e 36 | **8GB2052-2** |
|  | Serratura di sicurezza a cilindro in metallo | | | | **8GB2055-0** |

# SIMBOX SE


## Caratteristiche

- Centralino modulare da parete colore bianco RAL 9016 IP40
- Norme di riferimento: IEC 60670-1; IEC 60670-24; CEI 23-48, CEI 23-49 e adatti per l'impiego in accordo con CEI 23-51
- Tensione nominale: 400 V
- Tensione di isolamento: 750 V
- Corrente nominale: 125 A
- Montaggio semplice e rapido
- Centralino per il settore terziario dal design innovativo ed elegante
- Esecuzioni da parete per: 12, 24 e 36 u.m.
- Resistenza materiale agli urti IK 08
- Temperatura da installazione: da min. –25 °C a max. +60 °C
- Il centralino è corredato da: mostrina copriforo pretranciata, etichetta per identifcazione secondo CEI 23-51, etichetta per identificazione delle partenze
- Materiale in tecnopolimero, esente da alogeni secondo CEI EN 50267-2-2
- Resistenza al calore: termopressione con biglia 70 °C
- Prova del filo incandescente: 650 °C

## Quadri centralino da parete IP40

| | Descrizione | Dimensioni | Potenza dissipabile (W) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
|  | Unità modulari<br>Morsettiere installabili | **12**<br>1 x 8GB2052-1 | 22 | **8GB1331-2BB00** |
|  | Unità modulari<br>Morsettiere installabili | **24** (2 x 12)<br>2 x 8GB2052-0 | 25 | **8GB1332-2BB00** |
|  | Unità modulari<br>Morsettiere installabili | **36** (2 x 18)<br>2 x 8GB2052-1 | 45 | **8GB1332-3BB00** |


## Accessori


| | Descrizione | Neutro | Terra | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Morsettiere di neutro e di terra isolate 1 conf. = 1 pezzo | N (1 x 25) + (7 x 10) | T (1 x 25) + (7 x 10) | 24 | **8GB2052-0** |
| | | N (3 x 25) + (10 x 10) | T (3 x 25) + (10 x 10) | 12 e 36 | **8GB2052-1** |
|  | Serratura di sicurezza a cilindro in metallo | | | | **8GB2055-0** |

10

# Dimensioni di ingombro


## Disegni quotati





### **SIMBOX SE** da incasso

| u.m. | Ingombro | | | | Montaggio modulari | | | | | | | | | Fissaggio | | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | N | D | E | F | G | H | P | D' | E' | F' | I | L | M | |
| 8 | 193 | 240 | 12 | 97 | 75 | 48 | 14 | 105 | 90 | – | – | – | – | 162 | 200 | 85 | **8GB1131-1BB00** |
| 12 | 270 | 330 | 16 | 101 | 75 | 48 | 17 | 148 | 122 | – | – | – | – | 230 | 290 | 85 | **8GB1131-2BB00** |
| 18 | 310 | 465 | 16 | 101 | 75 | 48 | 17 | 165 | 145 | – | – | – | – | 260 | 427 | 85 | **8GB1131-3BB00** |
| 24 | 420 | 330 | 16 | 101 | 75 | 48 | 17 | 148 | 122 | 150 | – | – | – | 380 | 280 | 85 | **8GB1132-2BB00** |
| 36 | 505 | 465 | 16 | 101 | 75 | 48 | 17 | 175 | 155 | 175 | – | – | – | 465 | 427 | 85 | **8GB1132-3BB00** |




### **SIMBOX SE** da parete

| u.m. | Ingombro | | | Montaggio modulari | | | | | | | | | Fissaggio | | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | P | D' | E' | F' | NR | L | M | |
| 12 | 225 | 280 | 100 | 77 | 47 | 11,5 | 112,5 | 112,5 | – | – | – | – | 4 | 107 | 180 | **8GB1331-2BB00** |
| 24 | 350 | 280 | 100 | 77 | 47 | 11,5 | 112,5 | 112,5 | 125 | – | – | – | 4 | 232 | 180 | **8GB1332-2BB00** |
| 36 | 400 | 400 | 130 | 76 | 48 | 37 | 125 | 125 | 150 | 102,5 | 74 | 10,5 | 4 | 282 | 300 | **8GB1332-3BB00** |

# SIMBOX WP

## Caratteristiche


- Quadretti destinati al settore terziario e industriale
- Studiati per l'installazione in ambiente particolarmente difficili, si contraddistinguono per l'elevato grado di protezione IP65. Disponibili in otto grandezze nell'esecuzioni sporgenti da 4 a 72 unità modulari
- Quadri centralino di distribuzione per BT, colore RAL 7035-IP65
- Norme di riferimento: IEC 60439-3, CEI 23-48, CEI 23-49 e adatti per l'impiego in accordo con CEI 23-51
- Risparmio nel tempo d'installazione fino al 20% grazie al telaio estraibile
- Maggiore spazio disponibile all'interno: +35%
- Versatile: da 1 fila 4 u.m. a 4 file 72 u.m.
- Montaggio a scatto della porta senza utilizzo di utensili
- Adatto per l'installazione di apparecchi modulari profondi 70 mm
- Accessori che soddisfano ogni esigenza:
  – flangia di ingresso cavi
  – flangia di copertura estetica per ingresso tubi/canaline
  – morsettiere N/PE da 8 u.m., 12 u.m. e 18 u.m.
  – separatori interni di segregazione
  – pannelli copriforo per sostituzione dei pannelli sfinestrati, nell'esecuzioni da 12 u.m. e 18 u.m.

**Tensione nominale di isolamento: 1000 V c.c.**

## Quadri centralino sporgenti IP65

| | Descrizione | Dimensioni | Potenza dissipabile (W) | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|
|  | Unità modulari | **4** | 13 | **8GB1371-0** |
| | Morsettiere installabili | – | | |
|  | Unità modulari | **8** | 16 | **8GB1371-1** |
| | Morsettiere installabili | 1 x 8GB2052-0 | | |
|  | Unità modulari | **12** | 26 | **8GB1371-2** |
| | Morsettiere installabili | 1 x 8GB2052-1 | | |
|  | Unità modulari | **18** | 38 | **8GB1371-3** |
| | Morsettiere installabili | 1 x 8GB2052-2 | | |
|  | Unità modulari | **24** (2 x 12) | 32 | **8GB1372-2** |
| | Morsettiere installabili | 2 x 8GB2052-1 | | |
|  | Unità modulari | **36** (2 x 18) | 43 | **8GB1372-3** |
| | Morsettiere installabili | 2 x 8GB2052-2 | | |
|  | Unità modulari | **54** (3 x 18) | 66 | **8GB1373-3** |
| | Morsettiere installabili | 2 x 8GB2052-2 | | |
|  | Unità modulari | **72** (4 x 18) | 89 | **8GB1374-3** |
| | Morsettiere installabili | 4 x 8GB2052-2 | | |


## Accessori


| | Descrizione | Neutro | Terra | u.m. | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Coperture estetiche di raccordo per ingresso tubi e canaline | | | 12 | **8GB2051-0** |
| | | | | 18 | **8GB2051-1** |
|  | Morsettiere di neutro e di terra isolate 1 conf. = 1 pezzo | N (1 x 25) + (7 x 10) | T (1 x 25) + (7 x 10) | 8 | **8GB2052-0** |
| | | N (3 x 25) + (10 x 10) | T (3 x 25) + (10 x 10) | 12 e 24 | **8GB2052-1** |
| | | N (5 x 25) + (14 x 10) | T (5 x 25) + (14 x 10) | 18, 36, 54 e 72 | **8GB2052-2** |
|  | Separatori orizzontali interni | | | 12 | **8GB2053-0** |
| | | | | 18 | **8GB2053-1** |
|  | Pannelli copriforo per la sostituzione di pannelli sfinestrati | | | 12 | **8GB2054-0** |
| | | | | 18 | **8GB2054-1** |
|  | Serratura di sicurezza a cilindro in metallo | | | | **8GB2055-0** |
|  | Flangia intercambiabile con passacavi ad ingresso rapido | | | | **8GB2050-0** |

10

# Dimensioni di ingombro

## Disegni quotati




## SIMBOX WP

| u.m. | Ingombro | | | Montaggio modulari | | | | | | | | | Fissaggio | | | Nr. di Ordinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | $D_{max}$ | E | F | G | H | P | Dmax | E' | F' | NR | I | L | |
| 4 | 210 | 143 | 100 | 75 | 48 | 15 | 105 | 105 | – | – | – | – | 3 | 156 | 67 | **8GB1371-0** |
| 8 | 210 | 215 | 100 | 75 | 48 | 15 | 105 | 105 | – | – | _ | _ | 4 | 110 | 115 | **8GB1371-1** |
| 12 | 260 | 298 | 140 | 75 | 48 | 48 | 117,5 | 142,5 | – | 102 | 75 | 21 | 4 | 161 | 200 | **8GB1371-2** |
| 18 | 285 | 410 | 140 | 75 | 48 | 48 | 117,5 | 142,5 | – | 102 | 75 | 21 | 4 | 185 | 310 | **8GB1371-3** |
| 24 | 420 | 298 | 140 | 75 | 48 | 48 | 147,5 | 122,5 | 150 | 102 | 75 | 21 | 4 | 320 | 200 | **8GB1372-2** |
| 36 | 463 | 410 | 140 | 75 | 48 | 48 | 154 | 134 | 175 | 102 | 75 | 21 | 4 | 363 | 310 | **8GB1372-3** |
| 54 | 655 | 410 | 140 | 75 | 48 | 48 | 162,5 | 142,5 | 175 | 102 | 75 | 21 | 6 | 293 | 319 | **8GB1373-3** |
| 72 | 878 | 410 | 160 | 75 | 48 | 48 | 175 | 155 | 175/200 | 102 | 75 | 21 | 6 | 394 | 319 | **8GB1374-3** |

## Norme di riferimento

- Norme di riferimento per installazioni elettriche di quadri centralino per il montaggio di interruttori modulari fino a 125 A.

**Norma CEI 23-49**

*Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione e apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile.*

Si applica agli involucri vuoti, tiene conto della norma CEI generale per involucri 23-48 e definisce le prescrizioni per calcolare la potenza dissipabile nell'involucro ($P_{inv}$).

**Norma CEI 23-51**

*Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazione fissa per uso domestico e similare.*

Si applica ai quadri di distribuzione per installazione fissa per uso domestico e similare realizzati assiemando involucri vuoti, conformi alla norma CEI 23-49, con dispositivi di protezione e apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile.

Il campo di applicazione di questi quadri è il seguente:

- tensione nominale V ≤ 440 V c.a.
- corrente nominale I ≤ 125 A
- fattore di utilizzo pari a 0,85 (in pratica corrente nominale in entrata $I_{ne}$ ≤ 106,25 A)
- temperatura ambiente 25 °C che occasionalmente può raggiungere 35 °C
- corrente presunta di cortocircuito nominale non superiore a 10 kA oppure protezione del quadro con dispositivi aventi corrente limitata non eccedente 17 kA.

Questa norma, messa a punto prevalentemente per l'installatore, consente, con involucri in accordo con la norma CEI 23-49 con componenti realizzati secondo le relative norme di prodotto e con marcatura CE, di costruire quadri, anche assemblando componenti di costruttori diversi. Permette di verificarli, di eseguire le prove richieste, di calcolare i limiti della sovratemperatura tenendo conto della potenza dissipata nel quadro ($P_{tot}$) che non deve superare quella massima ammessa per l'involucro ($P_{inv}$) dichiarata dal costruttore dell'involucro stesso.
Al termine di questa procedura l'installatore è così in grado di redigere la Dichiarazione di Conformità in accordo con il DM 19 Maggio 2010.
I quadri così realizzati sono in accordo con la Direttiva Bassa Tensione (73/23 e 93/68) e la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 93/68).

L#sur gr w#suhvhqwdw#q# xhvwd#sxeedf d} lr qh#/r qr #deeulf dw#q#xqlw #sur gxwwyh#f r q#Vlvwp d#T xddw # huW#dw #/hf r qgr #HQ#5<#834#LVR#<334,1

**Dichiarazione di conformità del costruttore**

**Siemens S.p.A. dichiara che i prodotti presenti in questa pubblicazione, nel campo di tensione compreso tra 50 V e 1000 V in c.a. e fra 75 V e 1500 V in c.c., sono nell'ambito dell'applicazione della Direttiva Bassa Tensione CEE 73/23 e successiva modifica CEE 93/68 (Legge 791/1977 e Dlgs 626/96). Alcuni di essi per la loro realizzazione tecnologica ricadono anche nell'ambito di applicazione della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica CEE 89/336 e successiva modifica CEE 93/68 (Dlgs 615/96).**

**Siemens dichiara, inoltre, che su tutti i prodotti di cui sopra, essendo conformi alle relative norme tecniche vigenti a livello nazionale ed internazionale, avendo seguito le procedure previste dalle singole direttive, è stata apposta la marcatura CE*).**

**Tutti i prodotti presentati in questa pubblicazione, essendo costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza, sono utilizzabili per installazioni elettriche ai fini delle prescrizioni del Decreto 22/01/2008 n. 37 senza ulteriori attestazioni di conformità alla regola dell'arte da parte dell'installatore.**

***) Marcatura** CE

CE#f r qir up lw #dl#Lht xlvlw#Uj xdugdqv#od#Gluhwwyd#Edvvd#Wnqvlr qh# 5256#h#/xd#Lhylvlr qh#<629; 1
CE#f r qir up lw #dl#Lht xlvlw#Uj xdugdqv#od#F r p sdwleldw #Hdnwwr p dj qhwf d#0#Gluhwwyd#F HH#; <2569#h#/xd#Lhylvlr qh#<629; 1
CE#f r qir up lw #dl#Lht xlvlw#Uj xdugdqv#/vld#od#F r p sdwleldw #Hdnwwr p dj qhwf d#0#Gluhwwyd#F HH#; <2569/#/vld#od#Gluhwwyd#Edvvd#Wnqvlr qh# 6256#h#o ur #Lhylvlr qh#<629; 1

## Direzione commerciale

■ Siemens S.p.A.
Via Vipiteno, 4 - 20128 Milano

## Organizzazione di vendita - Elenco Filiali

■ **Macro Area Lombardia**
Provincie: Bergamo - Brescia - Cremona - Lecco - Lodi - Piacenza - Sondrio - Como - Milano - Novara - Pavia - Varese - Verbania
Via Vipiteno, 4 - 20128 Milano

■ **Macro Area Nord Ovest**
Regioni: Liguria, Piemonte (escluso Novara e Verbania), Sardegna, Valle D'Aosta

**Genova**
Via Enrico Melen, 83 - Cap 16152
Tel. 010-3434.764 - Fax 010-3434.689

**Torino**
Via del Drosso, 49 - Cap 10135
Tel. 011-6173.273 - Fax 011-6173.202

■ **Macro Area Nord Est**
Regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto + Mantova

**Padova**
Via Prima Strada, 35 - Cap 35129
Tel. 049-8533.338 - Fax 049-8533.346

■ **Macro Area Centro Nord**
Regioni: Emilia Romagna, Repubblica di San Marino, Toscana + Ancona, Pesaro-Urbino

**Bologna**
Via Trattati Comunitari Europei, 9
40127 Bologna (BO)
Tel. 051-6384.604 - Fax 051-6384.630

**Firenze**
Via Don Lorenzo Perosi, 4
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055-7595.602 - Fax 055-7595.615

■ **Macro Area Centro Sud**
Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria + Ascoli Piceno, Macerata, Fermo + Malta

**Filiale di Pescara**
Via Albegna 3 – Cap 65128

**Roma**
Via Laurentina, 455 - Cap 00142
Tel. 06-59692.262 - Fax 06-59692.200

**Bari**
Via G. Lindemann 5/n
Zona Industriale Bari (BA)
Cap 70132
Tel.080-5387.410 - Fax 080-5387.404

**Napoli**
Via F. Imparato, 198 - Cap 80146
Tel. 081-2435.391 - Fax 081-2435.337

**Siracusa**
V.le S. Panagia, 141/e - Cap 96100
Tel. 0931-1962.435 - Fax 0931-1962.434

Siemens S.p.A.
Smart Infrastructure
Electrical Products
Via Vipiteno, 4
20128 Milano
Con riserva di modifiche
N. di ordinazione 2367 XE1A 2245

Customer Support
Hot line, Service e Servizio ricambi
Tel. 02 243 68994
Fax 02 243 62100
e-mail: support.italy.automation@siemens.com

Le informazioni riportate in questo catalogo contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l'evolversi dei prodotti o non essere sempre appropriate, nella forma descritta, per il caso applicativo concreto.
Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente concordate in fase di definizione del contratto. Con riserva di disponibilità di fornitura e modifiche tecniche. Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure denominazioni di prodotti della Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei proprietari.

**www.siemens.it/EP**