

SNC VERSUS EQL

Guide comparatif des tableaux de distribution

siemens.ca/distributionenergie



Nouveau tableau de distribution SNC

Nombre de circuits	Nombre d'espaces	N° pièce (grise)	N° pièce (blanche)	Ampérage principal	Dimensions (po)			Données sur les cosses
					H	L	P	
12	24	SNC1224L1125	SNC1224L1125W	125	18	14¼	3⅞	4 - 2/0
16	32	SNC1632L1125	SNC1632L1125W	125	21	14¼	3⅞	4 - 2/0
24	48	SNC2448L1125	SNC2448L1125W	125	24	14¼	3⅞	4 - 2/0
30	48	SNC3048L1200	SNC3048L1200W	200	30	14¼	3⅞	4-300 MCM
40	60	SNC4060L1200	SNC4060L1200W	200	36	14¼	3⅞	4-300 MCM

Caractéristiques

- Grâce à la plus petite taille du disjoncteur électronique, le tableau de distribution SNC offre à l'installateur un espace de pliage plus large de 4 po.
- Les languettes de fixation de la garniture la maintiennent en place sur le tableau de distribution SNC, ce qui permet de libérer les deux mains pour visser les vis de la garniture.
- Espace prévu pour accepter le nouveau disjoncteur neutre enfichable (bientôt disponible!)
- La nouvelle conception de barre omnibus enfichable permet d'installer des disjoncteurs supplémentaires dans le tableau de distribution SNC.



Tableaux de distribution EQL existants

Nombre de circuits	Nombre d'espaces	N° pièce (grise)	N° pièce (blanche)	Ampérage principal	Dimensions (po)			Données sur les cosses
					H	L	P	
12	24	EQL12125D	EQL12125DW	125	16⅞	12	3¾	4 - 2/0
16	32	EQL16125D	EQL16125DW	125	18⅞	12	3¾	4 - 2/0
24	48	EQL24125D	EQL24125DW	125	24⅞	13½	3¾	4 - 2/0
32	64	EQL32200D	EQL32200DW	200	33	14¼	4	6 - 250 MCM
40	80	EQL40200D	EQL40200DW	200	33	14¼	4	6 - 250 MCM

Siemens Canada limitée
Produits électriques
1577 North Service Road East
Oakville (Ontario) L6H 0H6

Imprimé au Canada
Tous droits réservés
© Siemens Canada limitée, 2021
N° de commande : SI-EP-1743

Centre d'interaction avec la clientèle
Tél. : 1 888 303-3353
cic.ca@siemens.com

Toutes les désignations de produits peuvent constituer des marques de commerce ou des noms de produits de Siemens AG ou de ses fournisseurs; leur utilisation par des tiers à leurs propres fins pourrait contrevvenir aux droits des propriétaires. Sous réserve de modifications sans préavis.